# CATÁLOGO

finder®

SWITCH TO THE FUTURE


- Automação
- Aplicações industriais
- Predial e residencial

SAPOL

ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO



finder

| | | Série |
|---|---|---|
|  | Relés industriais e circuito impresso (EMR/SSR) | 30, 32, 34, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67, RB, RR, 99 |
|  | Relés modulares de interface (EMR/SSR)<br>Módulos de interrupção e sinalização | 38, 39, 48, 4C, 58<br>19 |
|  | Relés com contatos guiados | 50, 7S |
|  | Relés modulares de estado sólido (SSR) | 77 |
|  | Relés de monitoramento e controle<br>Medidores de energia<br>Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) | 70, 71, 72<br>7E<br>7P |
|  | Fontes chaveadas | 78 |
|  | Termostatos de painel<br>Ventiladores com filtro<br>Aquecedores de painel | 7T<br>7F<br>7H |
|  | Temporizadores | 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 93 |
|  | Relés fotoelétricos<br>Programador horário<br>Minuterias<br>Dimmers | 10, 11<br>12<br>14<br>15 |
|  | Sensores de movimento e presença | 18 |
|  | Relé de impulso eletrônico<br>Relés de impulso mecânico | 13<br>20, 26, 27 |
|  | Contatores modulares | 22 |
|  | Termostatos e cronotermostatos de parede | 1C, 1T |
| | Informações técnicas gerais | |


**Montagem em circuito impresso**
**2 A para comutação de sinais**


- 2 contatos reversíveis para comutação de baixas cargas
- Relé miniatura para padrão industrial
- Bobina DC sensível - 200 mW
- Lavável: RT III
- Contatos sem Cádmio

## 30.22



- Baixo consumo
- Contatos dourados
- Montagem em circuito impresso





Vista do lado do cobre

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 2/3 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 125/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 125 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 25 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | — |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 2/0.3/— |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 10 (0.1/1) |
| Material dos contatos standard | | AgNi + Au |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — |
| | V DC | 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.2 |
| Campo de funcionamento | AC | — |
| | DC | Vide tabela página 3 |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.35 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.05 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/$10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 6/2 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 1.5 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 750 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT III |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | |

## Codificação

A

Exemplo: Série 30, relé para circuito impresso, 2 reversíveis - 2 A, tensão bobina 12 V DC sensível.





## Características gerais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Isolação segundo EN 61810-1** | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | 120…240 monofásico |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | 125 |
| Grau de poluição | | 1 | 2 |
| **Isolação entre a bobina e os contatos** | | | |
| Tipo de isolação | | Básico | Básico |
| Categoria de sobretensão | | I | II |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 1.5 | 1.5 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 1000 | 1000 |
| **Isolação entre contatos adjacentes** | | | |
| Tipo de isolação | | Básico | Básico |
| Categoria de sobretensão | | I | II |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 1.5 | 1.5 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 1500 | 1500 |
| **Isolação entre contatos abertos** | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | Micro-desconexão |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 750/1 | 750/1 |
| **Outros dados** | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 1/3 | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | g | 15/15 | |
| Resistência a choque | g | 16 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal W | 0.2 | |
| | com carga nominal W | 0.4 | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | mm | ≥ 5 | |

## Características dos contatos

**F 30 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (125 V)**




Nota:
a corrente nominal de 2 A coincide com a corrente de utilização em serviço contínuo.


## Características da bobina

**Dados da versão DC - 0.2 W sensível**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **7**.005 | 3.7 | 7.5 | 125 | 40 |
| 6 | **7**.006 | 4.5 | 9 | 180 | 33 |
| 9 | **7**.009 | 6.7 | 13.5 | 405 | 22 |
| 12 | **7**.012 | 8.4 | 18 | 720 | 16 |
| 24 | **7**.024 | 16.8 | 36 | 2880 | 8.3 |
| 48* | **7**.048 | 36 | 72 | 10000 | 4.8 |

* Potência nominal: 0.23 W


**R 30 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**








**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**Montagem em circuito impresso 6 A**

- 1 contato reversível ou 1 contato NA
- Baixo perfil
- Bobina DC sensível - 200 mW
- Lavável: RT III
- Contatos sem Cádmio




| | 32.21-4000 | 32.21-4300 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 reversível, 6 A<br>• Bobina com baixo consumo<br>• Montagem em circuito impresso | • 1 NA, 6 A<br>• Bobina com baixo consumo<br>• Montagem em circuito impresso |
| | <br><br>Vista do lado do cobre | <br><br>Vista do lado do cobre |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/15 | 6/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 250 | 250 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 3/0.35/0.2 | 3/0.35/0.2 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | — |
| | V DC | 5 - 12 - 24 - 48 | 5 - 12 - 24 - 48 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.2 | —/0.2 |
| Campo de funcionamento | AC | — | — |
| | DC | (0.78…1.5)$U_N$ | (0.78…1.5)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/20 · $10^6$ | —/20 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | 50 · $10^3$ | 50 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 6/4 | 6/2 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 5 | 5 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT III | RT III |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

## Codificação

A

Exemplo: Série 32, relé para circuito impresso, 1 contato NA - 6 A, tensão de bobina 24 V DC sensível.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D | |
| 3 | 2 | . | 2 | 1 | . | 7 | . | 0 2 4 | . 4 | . 3 | . 0 | . 0 |

**Série**

**Tipo**
2 = Circuito impresso

**Número de contatos**
1 = 1 contato, 6 A

**Versão da bobina**
7 = DC sensível

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
4 = Standard $AgSnO_2$

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
3 = NA

**C: Variantes**
0 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = Lavável (RT III)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.21 | sensível DC | **4** | **0 - 3** | **0** | **0** |


## Características gerais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | |
| Grau de poluição | | | 2 | |
| **Isolação entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 5 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/10 (tipo reversível) | 2/— (tipo NA) |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | | g | 10/10 (tipo reversível) | 10/— (tipo NA) |
| Resistência a choque | | g | 20 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.2 | |
| | com carga nominal | W | 0.5 | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | |


X-2017, www.findernet.com

## Características dos contatos

**F 32 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 32 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**





- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 50 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina

**Dados da versão DC - 0.2 W sensível**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **7**.005 | 3.9 | 7.5 | 125 | 40 |
| 12 | **7**.012 | 9.4 | 18 | 720 | 16 |
| 24 | **7**.024 | 18.7 | 36 | 2880 | 8.3 |
| 48 | **7**.048 | 37.4 | 72 | 11520 | 4 |

**R 32 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**Pequenas dimensões com 1 contato - 6 A**

**Montagem em circuito impresso**
**- direta em PCI ou em base para circuito impresso**
**Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)**
**- em base com conexões a parafuso, a mola ou Push-in**

- 1 contato reversível ou 1 contato NA
- Pequenas dimensões, 5 mm de largura
- Bobina DC sensível - 170 mW (Possibilidade de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Contatos livres de Cádmio
- 8/8 mm distância no ar/escoamento
- 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos

NEW **34.51**






- 5 mm de largura
- Bobina com baixo consumo
- Montagem em circuito impresso ou base Série 93


NEW **34.51-5010**





- 5 mm de largura
- Bobina com baixo consumo
- Montagem em circuito impresso ou base Série 93
- Contato AgNi + Au




*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/10 | 6/10 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) | 50 (5/2) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi + Au |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | — |
| | V DC | 5 - 12 - 24 - 48 - 60 | 5 - 12 - 24 - 48 - 60 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.17 | —/0.17 |
| Campo de funcionamento | AC | — | — |
| | DC | (0.7…1.5)$U_N$ | (0.7…1.5)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.05 $U_N$ | —/0.05 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/10 · $10^6$ | —/10 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | 60 · $10^3$ | 60 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/3 | 5/3 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |





# SÉRIE 34
## Relé de estado sólido (SSR) para PCI 0.1 - 6 A

A

**Pequenas dimensões - Relé de estado sólido (SSR)**

**Montagem em circuito impresso**
**- direta em PCI ou em base para circuito impresso**
**Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)**
**- em base com conexões a parafuso, a mola ou Push-in**

- Saída única disponível em:
  - 6 A, 24 V DC
  - 2 A, 240 V AC
- Funcionamento silencioso, elevada velocidade de comutação e vida elétrica
- Pequenas dimensões, 5 mm de largura
- Circuito de entrada com baixo consumo (possibilidade de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Lavável: RT III
- Isolamento entre entrada-saída 3000 V AC

| | NEW 34.81.7.xxx.9024 | NEW 34.81.7.xxx.8240 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Corrente de comutação 6 A, 24 V DC<br>• Montagem em circuito impresso ou base Série 93 | • Corrente de comutação 2 A, 240 V AC<br>• Comutação em "Zero Crossing"<br>• Montagem em circuito impresso ou base Série 93 |
| |  |  |
| |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 7 | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | | | 1 NA | | | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | | | | 2/80 | | | |
| Tensão de comutação nominal | V | 24 DC | | | | 240 AC (50/60 Hz) | | | |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33)DC | | | | (12…275)AC | | | |
| Tensão Máxima de bloqueio | V | 33 | | | | — | | | |
| Tensão de pico repetitiva em estado de OFF | $V_{pk}$ | — | | | | 800 | | | |
| Carga nominal em DC13 | W | 36 | | | | — | | | |
| Carga nominal em AC15 | VA | — | | | | 300 | | | |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | | | | 35 | | | |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | | | | 1.5 | | | |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | | | | 1.6 | | | |
| **Circuito de entrada** | | | | | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V DC | 5 | 12 | 24 | 60 | 5 | 12 | 24 | 60 |
| Potência nominal | W | 0.035 | 0.085 | 0.17 | 0.21 | 0.06 | 0.085 | 0.17 | 0.21 |
| Campo de funcionamento | V DC | 35…12 | 8…17 | 16…30 | 35…72 | 35…10 | 8…17 | 16…30 | 35…72 |
| Consumo nominal | mA | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 12 | 7 | 7 | 3.5 |
| Tensão de desoperação | V DC | 4 | 4 | 10 | 20 | 1 | 4 | 10 | 20 |
| **Características gerais** | | | | | | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal | ciclos | > $10^6$ | | | | > $10^6$ | | | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.02/0.2 | | | | 11/11 | | | |
| Rigidez dielétrica entre saída e entrada (1.2/50 µs) | kV | 4 | | | | 4 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+70* | | | | –20…+50* | | | |
| Categoria de proteção | | RT III | | | | RT III | | | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE cULus | | | | | | | |

* Nota: todos os dados referem-se a aplicação do relé em placa de circuito impresso e em bases para placa de circuito impresso tipo 93.11. No caso em que o relé seja utilizado com bases para trilho din 35 mm tipo 93.51, verificar os dados técnicos da Série 38; se for usado com tipos 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67,93.68 e 93.69, verificar os dados técnicos da Série 39 *Master**INTERFACE***. Veja os diagramas L34 na página 6







X-2017, www.findernet.com

**Pequenas dimensões - Relé de estado sólido (SSR)**

**Montagem em circuito impresso**
**- direta em PCI ou em base para circuito impresso**
**Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)**
**- em base com conexões a parafuso, a mola ou Push-in**

- Saída única disponível em:
  - 0.1 A, 48 V DC
  - 0.2 A, 220 V DC
- Funcionamento silencioso, elevada velocidade de comutação e vida elétrica
- Pequenas dimensões, 5 mm de largura
- Circuito de entrada com baixo consumo (possibilidade de alimentação AC/DC utilizando base Série 93)
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Lavável: RT III
- Isolamento entre entrada-saída 3000 V AC

| | NEW **34.81.7.xxx.7048** | NEW **34.81.7.xxx.7220** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Corrente de comutação 100 mA, 48 V DC<br>• Montagem em circuito impresso ou base Série 93 | • Corrente de comutação 200 mA, 110/220 V DC<br>• Montagem em circuito impresso ou base Série 93 |
| |  |  |
| |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 7 | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 0.1/0.5 | | 0.2/10 | |
| Tensão de comutação nominal | V | 48 DC | | 220 DC | |
| Tensão de comutação | V | (1.5…53)DC | | (90…256)DC | |
| Tensão Máxima de bloqueio | V | 53 | | 256 | |
| Carga nominal em DC13 | W | 2.4 | | 44 | |
| Mínima corrente de comutação | mA | 0.05 | | 0.05 | |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | | 0.001 | |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 1 | | 0.4 | |
| **Circuito de entrada** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V DC | 24 | 60 | 24 | 60 |
| Potência nominal | W | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 |
| Campo de funcionamento | V DC | 16…30 | 35…72 | 16…30 | 35…72 |
| Consumo nominal | mA | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
| Tensão de desoperação | V DC | 10 | 20 | 10 | 20 |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal | ciclos | > $10^6$ | | > $10^6$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.03/0.6 | | 0.4/2.2 | |
| Rigidez dielétrica entre saída e entrada (1.2/50 µs) | kV | 4 | | 4 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+70* | | –20…+70* | |
| Categoria de proteção | | RT III | | RT III | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE cULus | | | |

* Nota: todos os dados referem-se a aplicação do relé em placa de circuito impresso e em bases para placa de circuito impresso tipo 93.11. No caso em que o relé seja utilizado com bases para trilho din 35 mm tipo 93.51, verificar os dados técnicos da Série 38; se for usado com tipos 93.60, 93.61, 93.62, 93.63, 93.64, 93.65, 93.66, 93.67,93.68 e 93.69, verificar os dados técnicos da Série 39 *Master**INTERFACE***.

## Codificação

A

***Relé eletromecânico (EMR)***

Exemplo: Série 34, relé eletromecânico, 1 reversível - 6 A, tensão bobina 24 V DC sensível.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | . | 5 | 1 | . | 7 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | A | B | C | D |

**Série**

**Tipo**
5 = Relé eletromecânico

**Número de contatos**
1 = 1 contato, 6 A

**Versão da bobina**
7 = DC sensível

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
3 = NA

**C: Variantes**
1 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = A prova de fluxo (RT II)
9 = Versão horizontal

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.51 | sensível DC | **0** - 4 - 5 | **0** - 3 | **1** | **0** |
| 34.51 | sensível DC | 0 - 4 - 5 | 0 | 1 | 9 |

***Relé de estado sólido (SSR)***

Exemplo: Série 34, relé de estado sólido (SSR), saída 6 A 24 V DC, alimentação 24 V DC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | . | 8 | 1 | . | 7 | . | 0 | 2 | 4 | . | 9 | 0 | 2 | 4 |

**Série**

**Tipo**
8 = Relé de estado sólido (SSR)

**Saída**
1 = 1 NA

**Circuito de entrada**
Vide características do circuito de entrada


**Circuito de saída**
9024 = 6 A - 24 V DC
7048 = 0.1 A - 48 V DC
7220 = 0.2 A - 220 V DC
8240 = 2 A - 240 V AC


## Opções disponíveis




Variante = 34.51.7xxx.x019

Proteção ambiental RT I




Vista do lado do cobre






X-2017, www.findernet.com

## *Relé eletromecânico*




## Características gerais


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado | |
| Categoria de sobretensão | | III | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | |
| Rigidez dielétrica | V AC | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 1/6 | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | g | 10/5 | |
| Resistência a choque | g | 20/14 | |
| Potência dissipada no ambiente sem carga nominal | W | 0.2 | |
| Potência dissipada no ambiente com carga nominal | W | 0.5 | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | mm | ≥ 5 | |

## Características dos contatos

**F 34 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 34 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**





- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 60 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **7**.005 | 3.5 | 7.5 | 130 | 38.4 |
| 12 | **7**.012 | 8.4 | 18 | 840 | 14.2 |
| 24 | **7**.024 | 16.8 | 36 | 3350 | 7.1 |
| 48 | **7**.048 | 33.6 | 72 | 12300 | 3.9 |
| 60 | **7**.060 | 42 | 90 | 19700 | 3 |

**R 34 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

X-2017, www.findernet.com

## *Relé de estado sólido*

A

## Características gerais

| Isolamento | | | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) |
|---|---|---|---|---|
| Entre entrada e saída | | | 3000 V AC | 4 kV |
| **Características EMC** | | **Padrão de referência** | | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | |
| Campo eletromagnético de rádio frequência (80…1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | |
| Transientes rápidos sobre os terminais de alimentação (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz) | | EN 61000-4-4 | 2 kV | |
| Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 0.7 kV | |
| | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 0.7 kV* | |
| Campo eletromagnético de rádio frequência (0.15…230 MHz) | | EN 61000-4-6 | 10 V | |
| **Outros dados** | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.15 | |
| | com carga nominal | W | 0.4 | |

* Para 34.81.7.005…= 0.3 kV ; para 34.81.7.012…= 0.5 kV

## Características do circuito de entrada

**Dados do circuito de entrada - Tipo DC**


| Tensão nominal | Código circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desopera-ção | Impedân-cia | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | | | I a $U_N$ |
| V | | V | V | V | Ω | mA |
| 5 | **7**.005 | 3.5 | 12* | 1 | 715 | 7* |
| 12 | **7**.012 | 8 | 17 | 4 | 1715 | 7 |
| 24 | **7**.024 | 16 | 30 | 10 | 3430 | 7 |
| 60 | **7**.060 | 35 | 72 | 20 | 17000 | 3.5 |

* Para 34.81.7.005.8240: $U_{MAX}$ = 10 V, I @ 5 V = 12 mA

## Características do circuito de saída


**L 34-1 - Corrente de saída DC versus temperatura ambiente**

34.81.7…9024




**L 34 - Corrente de saída AC versus temperatura ambiente**

34.81.7…8240




**I:** Relé modular de estado sólido instalado na base Série 93 agrupado (sem espaço entre as bases)
**II:** Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 9 mm, que implica uma influencia não significativa dos componentes próximos


**Máxima frequência de comutação recomendada** (ciclos/horas, com 50% duty-cycle) a temperatura ambiente de 50°C, montagem individual

| Carga | 34.81.7xxx.**9024** | 34.81.7xxx.**8240** | 34.81.7xxx.**7048** | 34.81.7xxx.**7220** |
|---|---|---|---|---|
| 24 V 6 A DC1 | 180 000 | — | — | — |
| 24 V 3 A DC L/R = 10 ms | 5000 | — | — | — |
| 24 V 2 A DC L/R = 40 ms | 3600 | — | — | — |
| 24 V 1 A DC L/R = 40 ms | 6500 | — | — | — |
| 24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms | 9000 | — | — | — |
| 24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms | 3250 | — | — | — |
| 230 V 2 A AC1 | — | 60 000 | — | — |
| 230 V 1.25 A AC15 | — | 3600 | — | — |
| 48 V 0.1 A DC1 | — | — | 60 000 | — |
| 220 V 0.2 A DC1 | — | — | — | 60 000 |


X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 34.51




Tipo 34.81




A


93.61


93.62


93.63


93.64


93.68

Homologações (segundo o tipo):

**Base com conexão a parafuso** montagem em trilho 35 mm (EN 60715) NEW

**Características**

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 16 polos (jumper)
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- "Blade + cross" - cabeça do parafuso fenda ou philips

Para informações técnicas e versões de alimentação, veja catálogo da Série 39 de relés modulares de interface – Master***INTERFACE*** **Série 39**

## Combinações para Relé Eletromecânico - EMR

| Alimentação | Tipo de relé | Tipo de base (referência com a Série 39) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Master**BASIC*** (39.11.....) | *Master**PLUS*** (39.31.....) | *Master**INPUT*** (39.41.....) | *Master**OUTPUT*** (39.21.....) | *Master**TIMER*** (39.81.....) |
| 6 V AC/DC | 34.51.7.005.xx10 | 93.61.7.024 | 93.63.7.024 | 93.64.7.024 | 93.62.7.024 | — |
| 12 V AC/DC | 34.51.7.012.xx10 | 93.61.7.024 | 93.63.7.024 | 93.64.7.024 | 93.62.7.024 | 93.68.0.024 |
| 24 V AC/DC | 34.51.7.024.xx10 | 93.61.7.024 | 93.63.7.024 | 93.64.7.024 | 93.62.7.024 | 93.68.0.024 |
| 60 V AC/DC | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.63.7.060 | — | — | — |
| (110…125)V AC/DC* | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.63.3.125 | — | — | — |
| (220…240)V AC* | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.63.3.230 | — | — | — |
| (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.xx10 | 93.61.0.125 | 93.63.0.125 | 93.64.0.125 | 93.62.0.125 | — |
| (24…240)V AC/DC | 34.51.7.024.xx10 | — | 93.63.0.240 | — | — | — |
| (220…240)V AC | 34.51.7.060.xx10 | 93.61.8.230 | 93.63.8.230 | 93.64.8.230 | 93.62.8.230 | — |
| (110…125)V DC | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.63.7.125 | — | — | — |
| 220 V DC | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.63.7.220 | — | — | — |

* Versão com circuito supressor de corrente residual


## Combinações para Relé de Estado Sólido - SSR


| Alimentação | Tipo de relé | Tipo de base (referência com a Série 39) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Master**BASIC*** (39.10.....) | *Master**PLUS*** (39.30.....) | *Master**INPUT*** (39.40.....) | *Master**OUTPUT*** (39.20.....) | *Master**TIMER*** (39.80.....) |
| 12 V AC/DC | 34.81.7.012.xxxx | — | — | — | — | 93.68.0.024 |
| 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | — | 93.63.0.024 | 93.64.0.024 | — | 93.68.0.024 |
| (110…125)V AC/DC* | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.63.3.125 | — | — | — |
| (220…240)V AC* | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.63.3.230 | — | — | — |
| (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.61.0.125 | 93.63.0.125 | 93.64.0.125 | 93.62.0.125 | — |
| (24…240)V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | — | 93.63.0.240 | — | — | — |
| (220…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.61.8.230 | 93.63.8.230 | 93.64.8.230 | 93.62.8.230 | — |
| 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.61.7.024 | 93.63.7.024 | 93.64.7.024 | 93.62.7.024 | — |
| 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.61.7.024 | 93.63.7.024 | 93.64.7.024 | 93.62.7.024 | — |
| 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.61.7.024 | 93.63.7.024 | 93.64.7.024 | 93.62.7.024 | — |
| 60 V DC | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.63.7.060 | — | — | — |
| (110…125)V DC | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.63.7.125 | — | — | — |
| 220 V DC | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.63.7.220 | — | — | — |


* Versão com circuito supressor de corrente residual


| **Acessórios** | | |
|---|---|---|
| Pente de 16 polos | | 093.16 (azul), 093.16.0 (preto), 093.16.1 (vermelho) |
| Separador plástico de dupla funcionalidade | | 093.60 |
| Placa de identificação | | 060.48 e 093.48 |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | | 6 A - 250 V |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Torque | Nm | 0.5 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 |
| Seção disponível | | Fio rígido e fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x (0.5…2.5) / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x (21…14) / 2 x 16 |


X-2017, www.findernet.com


93.60


93.65


93.66


93.67


93.69

Homologações (segundo o tipo):

**Base com conexão Push-in** montagem em trilho 35 mm (EN 60715) NEW

**Características**
- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 16 polos (jumper)
- Duplicador de terminais 093.62
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé

Para informações técnicas e versões de alimentação, veja catálogo da Série 39 de relés modulares de interface – Master***INTERFACE*** **Série 39**

## Combinações para Relé Eletromecânico - EMR

| Alimentação | Tipo de relé | Tipo de base (referência com a Série 39) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Master**BASIC*** (39.01.....) | *Master**PLUS*** (39.61.....) | *Master**INPUT*** (39.71.....) | *Master**OUTPUT*** (39.51.....) | *Master**TIMER*** (39.91.....) |
| 6 V AC/DC | 34.51.7.005.xx10 | 93.60.7.024 | 93.66.7.024 | 93.67.7.024 | 93.65.7.024 | — |
| 12 V AC/DC | 34.51.7.012.xx10 | 93.60.7.024 | 93.66.7.024 | 93.67.7.024 | 93.65.7.024 | 93.69.0.024 |
| 24 V AC/DC | 34.51.7.024.xx10 | 93.60.7.024 | 93.66.7.024 | 93.67.7.024 | 93.65.7.024 | 93.69.0.024 |
| 60 V AC/DC | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.66.7.060 | — | — | — |
| (110…125)V AC/DC* | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.66.3.125 | — | — | — |
| (220…240)V AC* | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.66.3.230 | — | — | — |
| (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.xx10 | 93.60.0.125 | 93.66.0.125 | 93.67.0.125 | 93.65.0.125 | — |
| (24…240)V AC/DC | 34.51.7.024.xx10 | — | 93.66.0.240 | — | — | — |
| (220…240)V AC | 34.51.7.060.xx10 | 93.60.8.230 | 93.66.8.230 | 93.67.8.230 | 93.65.8.230 | — |
| (110…125)V DC | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.66.7.125 | — | — | — |
| 220 V DC | 34.51.7.060.xx10 | — | 93.66.7.220 | — | — | — |

* Versão com circuito supressor de corrente residual


## Combinações para Relé de Estado Sólido - SSR

| Alimentação | Tipo de relé | Tipo de base (referência com a Série 39) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Master**BASIC*** (39.00.....) | *Master**PLUS*** (39.60.....) | *Master**INPUT*** (39.70.....) | *Master**OUTPUT*** (39.50.....) | *Master**TIMER*** (39.90.....) |
| 12 V AC/DC | 34.81.7.012.xxxx | — | — | — | — | 93.69.0.024 |
| 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | — | 93.66.0.024 | 93.67.0.024 | — | 93.69.0.024 |
| (110…125)V AC/DC* | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.66.3.125 | — | — | — |
| (220…240)V AC* | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.66.3.230 | — | — | — |
| (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.60.0.125 | 93.66.0.125 | 93.67.0.125 | 93.65.0.125 | — |
| (24…240)V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | — | 93.66.0.240 | — | — | — |
| (220…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.60.8.230 | 93.66.8.230 | 93.67.8.230 | 93.65.8.230 | — |
| 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.60.7.024 | 93.66.7.024 | 93.67.7.024 | 93.65.7.024 | — |
| 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.60.7.024 | 93.66.7.024 | 93.67.7.024 | 93.65.7.024 | — |
| 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.60.7.024 | 93.66.7.024 | 93.67.7.024 | 93.65.7.024 | — |
| 60 V DC | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.66.7.060 | — | — | — |
| (110…125)V DC | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.66.7.125 | — | — | — |
| 220 V DC | 34.81.7.060.xxxx | — | 93.66.7.220 | — | — | — |

* Versão com circuito supressor de corrente residual

| **Acessórios** | | |
|---|---|---|
| Pente de 16 polos | | 093.16 (azul), 093.16.0 (preto), 093.16.1 (vermelho) |
| Separador plástico de dupla funcionalidade | | 093.60 |
| Duplicador de terminais | | 093.62 |
| Placa de identificação | | 060.48 e 093.48 |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | | 6 A - 250 V |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 |
| Seção disponível | | Fio rígido e fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x (0.5…2.5) |
| | AWG | 1 x (21…14) |

A



93.51

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases

**Base com conexão a mola** montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Características**

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 20 polos (jumper)
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé

Para informações técnicas e versões de alimentação, veja catálogo da **Série 38** de relés modulares de interface

## Combinações para Relé Eletromecânico - EMR e Relé de Estado Sólido - SSR

| Alimentação | Tipo de relé (referência com a Série 38) | | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| | Relé eletromecânico - EMR (38.61.....) | Relé de estado sólido - SSR (38.81.....) | |
| 12 V AC/DC | 34.51.7.012.xx10 | — | 93.51.0.024 |
| 24 V AC/DC | 34.51.7.024.xx10 | — | 93.51.0.024 |
| (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.xx10 | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.0.125 |
| (220…240)V AC/DC | 34.51.7.060.xx10 | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.0.240 |
| (110…125)V AC/DC* | 34.51.7.060.xx10 | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.3.125 |
| (220…240)V AC* | 34.51.7.060.xx10 | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.3.240 |
| (220…240)V AC | 34.51.7.060.xx10 | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.8.240 |
| 12 V DC | 34.51.7.012.xx10 | 34.81.7.012.xxxx | 93.51.7.024 |
| 24 V DC | 34.51.7.024.xx10 | 34.81.7.024.xxxx | 93.51.7.024 |
| 60 V DC | 34.51.7.060.xx10 | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.7.060 |

* Versão com circuito supressor de corrente residual

| **Acessórios** | | |
|---|---|---|
| Pente de 20 polos | | 093.20 |
| Separador plástico | | 093.01 |
| Placa de identificação | | 093.48 |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | | 6 A - 250 V |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V/> 60 V) | °C | –40…+70/–40…+55 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 |
| Seção disponível | | Fio rígido e fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 |





**93.11**


Homologações (segundo o tipo):


| **Base para circuito impresso** com clip de retenção e extração | | **93.11 (azul)** |
|---|---|---|
| Tipo de relé | | 34.51, 34.81 |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | | 6 A - 250 V |
| Rigidez dielétrica | | ≥ 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |


***Uso de clip de retenção e extração:***






**Montagem em circuito impresso 10 A**


- Dimensões reduzidas
- 1 contato reversível
- Mini relé - tipo "cubo de açúcar"
- Bobina DC sensível - 360 mW
- Lavável: RT III
- Contatos sem Cádmio
- RoHS conformes


**36.11-4011**



- 1 reversível, 10 A
- Tamanho "cubo de açúcar"
- Montagem em circuito impresso




Vista do lado do cobre

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 (NA) - 5/10 (NF) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/277 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 (NA) - 1250 (NF) |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 (NA) |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 (NA) |
| Capacidade de ruptura em DC1: 28 V | A | 10 (NA) |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (5/100) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — |
| | V DC | 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 48 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.36 |
| Campo de funcionamento | AC | — |
| | DC | $(0.75…1.3)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/$10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $50 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/5 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 3 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 750 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT III |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | |

I-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 36
Mini relé para circuito impresso 10 A



## Codificação

Exemplo: Série 36, relé para circuito impresso, 1 reversível - 10 A, tensão bobina 12 V DC.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | . | 1 | 1 | . | 9 | . | 0 | 1 | 2 | . | 4 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | A | B | C | D |

**Série**

**Tipo**
1 = Circuito impresso

**Número de contatos**
1 = 1 contato, 10 A

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
4 = $AgSnO_2$

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
1 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
1 = Lavável (RT III)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.


| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.11 | DC | **4** | **0** | **1** | **1** |

## Características gerais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 |
| Grau de poluição | | | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico |
| Categoria de sobretensão | | | II |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 750/1.5 |
| **Outros dados** | | | |
| Resistência a choque | | g | 10 |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 1/6 |
| Resistência da vibração (5…55 Hz): NA/NF | | g | 14/8 |
| Potência dissipada no ambiente | | | |
| | sem carga nominal | W | 0.4 |
| | com carga nominal | W | 1.4 |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 |

## Características dos contatos

**F 36 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**





## Características da bobina

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 3 | **9**.003 | 2.2 | 3.9 | 25 | 120 |
| 5 | **9**.005 | 3.7 | 6.5 | 70 | 72 |
| 6 | **9**.006 | 4.5 | 7.8 | 100 | 60 |
| 9 | **9**.009 | 6.7 | 11.7 | 225 | 40 |
| 12 | **9**.012 | 9 | 15.6 | 400 | 30 |
| 18 | **9**.018 | 13.5 | 23.4 | 900 | 20 |
| 24 | **9**.024 | 18 | 31.2 | 1600 | 15 |
| 48 | **9**.048 | 36 | 62.4 | 6400 | 7.5 |

**R 36 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**Relés com 1 ou 2 contatos para montagem direta em PCI ou em base**

**Tipo 40.31/51**
- 1 reversível 12 A (3.5 mm distância pinos)
- 1 reversível 12 A (5.0 mm distância pinos)

**Tipo 40.52**
- 2 reversíveis 8 A (5.0 mm distância pinos)

**Tipo 40.61**
- 1 reversível 16 A (5.0 mm distância pinos)




- Pino de 3.5 mm de comprimento para montagem em PCI
- Pino de 5.3 mm de comprimento para montagem em plug-in
- Bobinas DC (650 mW ou 500 mW)
- Material dos contatos sem Cádmio
- Isolamento de 8 mm de distância, 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos
- Em conformidade com a norma EN 60335-1
- Bases Série 95 para montagem em PCI ou trilho de 35 mm (EN 60715) com conexões a parafuso, a mola ou Push-in
- Opções com módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulo temporizador 86.30
- Categoria de proteção ambiental:
  RT II - à prova de fluxo (Standard)
  RT III - lavável (Opção)

* montado em base ≤ 10 A

** Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 9

| | 40.31/51 | 40.52 | 40.61 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 1 reversível 12 A em PCB, 10 A com base<br>• 3.5 mm distância entre pinos (40.31), 5.0 mm distância entre pinos (40.51)<br>• Montagem em PCI ou bases Série 95 | • 2 reversíveis 8 A<br>• 5.0 mm distância entre pinos<br>• Montagem em PCI ou bases Série 95 | • 1 reversível 16 A<br>• 5.0 mm distância entre pinos<br>• Montagem em PCI ou bases Série 95 |
| |  |  |  |
| | Vista do lado do cobre<br>Comprimento do pinos 3.5 mm somente para PCI<br>Comprimento do pinos 5.3 mm para PCI ou base<br>Verificar na escolha código | Vista do lado do cobre<br>Comprimento do pinos 3.5 mm somente para PCI<br>Comprimento do pinos 5.3 mm para PCI ou base<br>Verificar na escolha código | Vista do lado do cobre<br>Comprimento do pinos 3.5 mm somente para PCI<br>Comprimento do pinos 5.3 mm para PCI ou base<br>Verificar na escolha código |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível (SPDT) | 2 reversíveis (DPDT) | 1 reversível (SPDT) |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 12*/20 | 8/15 | 16/30** |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 3000 | 2000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 1000 | 750 | 1000 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.55 | 0.37 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 12/0.6/0.25 | 8/0.6/0.25 | 16/0.6/0.25 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | — | — | — |
| Tensão nominal ($U_N$) V DC | 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 | | |
| Potência nominal DC/sens. DC W | 0.65/0.5 | 0.65/0.5 | 0.65/0.5 |
| Campo de funcionamento AC | — | — | — |
| Campo de funcionamento DC/sens. DC | $(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N$ | $(0.73…1.5)U_N/(0.73…1.5)U_N$ | $(0.73…1.5)U_N/(0.8…1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção DC | 0.4 $U_N$ | 0.4 $U_N$ | 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação DC | 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 7/3 (10/3 sensível) | 7/3 (12/4 sensível) | 7/3 (10/3 sensível) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+85 | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | RT II*** | RT II*** | RT II*** |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

*** Ver informações técnicas gerais "Orientações para processos de soldagem de fluxo automático" página II.

# SÉRIE 40
## Relés para PCI/Plug-in de 8 a 16 A

A

**Relés com 1 ou 2 contatos para montagem direta em PCI ou em base**

**Tipo 40.31/51**
- 1 reversível 10 A (3.5 mm distância pinos)
- 1 reversível 10 A (5.0 mm distância pinos)

**Tipo 40.52**
- 2 reversíveis 8 A (5.0 mm distância pinos)

**Tipo 40.61**
- 1 reversível 16 A (5.0 mm distância pinos)

- Bobinas DC (standard ou sensíveis) ou bobinas AC
- Disponível material dos contatos sem Cádmio
- Isolamento de 8 mm e distância, 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos
- Conforme a norma EN 60335-1
- Bases Série 95 para montagem em PCI ou trilho de 35 mm (EN 60715) com conexões a parafuso, a mola ou Push-in
- Opções com módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulo temporizador 86.30
- Categoria de proteção ambiental:
  RT II - à prova de fluxo (Standard)
  RT III - lavável (Opção)

* Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms..


*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 9

### 40.31/51



- 1 reversível 10 A
- 3.5 mm distância pinos (40.31), 5.0 mm distância pinos (40.51)
- Montagem em PCI ou bases Série 95





Vista do lado do cobre

Comprimento do pino 5.3 mm para PCI ou base

### 40.52



- 2 reversíveis 8 A
- 5.0 mm distância pinos
- Montagem em PCI ou bases Série 95





Vista do lado do cobre

Comprimento do pino 5.3 mm para PCI ou base

### 40.61



- 1 reversível 16 A
- 5.0 mm distância pinos
- Montagem em PCI ou bases Série 95







Vista do lado do cobre

Comprimento do pino 5.3 mm para PCI ou base

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | 2 reversíveis (DPDT) | 1 reversível (SPDT) |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 8/15 | 16/30* |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 400 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.3 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 | | |
| | V DC | — | 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 | — |
| Potência nominal AC/DC/sens. DC | VA (50 Hz)/W/W | 1.2/—/— | 1.2/0.65/0.5 | 1.2/—/— |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC/sens. DC | — | (0.73…1.5)$U_N$/(0.73…1.5)$U_N$ | — |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$/— | 0.8 $U_N$/0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$/— |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$/— | 0.2 $U_N$/0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$/— |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/3 | 7/3 - (12/4 sensível) | 7/3 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT II** | RT II** | RT II** |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

** Ver informações técnicas gerais "Orientações para processos de soldagem de fluxo automático" página II.

X-2017, www.findernet.com

| **Relé para PCI**<br>**Tipo 40.11**<br>- 1 reversível 10 A - pacote plano<br>- DC (sensíveis) Bobinas<br>**Tipo 40.xx.6**<br>- Versões remanência de tipo 40.31, 40.51, 40.52 e 40.61<br>- Remanência (bobina simples)<br>• Disponível material dos contatos sem Cádmio<br>• Isolamento de 8 mm de distância, 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos<br>• Bases Série 95 para montagem em PCI ou trilho de 35 mm (EN 60715) com conexões a parafuso, a mola ou Push-in<br>• Categoria de proteção ambiental:<br>RT II - à prova de fluxo (Standard)<br>RT III - lavável (Opção) | **40.11**<br><br>• 1 reversível 10 A<br>• Montagem em PCI, altura de 12.7 mm | **40.xx.6**<br><br>• Remanência (bobina simples)<br>• 3.5 ou 5.0 mm distância pinos<br>• Montagem em PCI ou bases Série 95 |
|---|---|---|
| | <br><br><br><br>Vista do lado do cobre<br>Comprimento do pino 3.5 mm somente para PCI | Versão remanência (1 bobina) tipos:<br>40.31.6…<br>40.51.6…<br>40.52.6…<br>40.61.6…<br>Vide esquema de comando página 8<br>Comprimento do pino5.3 mm somente paraz PCI |
| *Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*<br>*"Informações técnicas gerais" na página* V<br><br>Para as dimensões do produto vide a página 9 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | | 1 reversível (SPDT) | Vide relé<br>40.31<br>40.51<br>40.52<br>40.61<br>page 2 |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | | A | 10/20 | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | | V AC | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | | VA | 2500 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | | VA | 500 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | | kW | 0.37 | |
| Capacidade de ruptura DC1: 30/110/220 V | | A | 10/0.3/0.12 | |
| Carga mínima comutável | | mW (V/mA) | 300 (5/5) | |
| Material dos contatos standard | | | AgCdO | |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | | V AC (50/60 Hz) | — | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110 |
| | | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 | |
| Potência nominal AC/DC/sens. DC | | VA (50 Hz)/W/W | —/—/0.5 | 1.0/1.0/— |
| Campo de funcionamento | | AC | — | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | | DC/sens. DC | —/(0.73…1.75)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ / — |
| Tensão de retenção | | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | — |
| Tensão de desoperação | | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | — |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica | | ciclos | $20 \cdot 10^6$ | Vide relé<br>40.31<br>40.51<br>40.52<br>40.61<br>Duração mínima do impulso<br>≥ 20 ms |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | | ms | 12/4 | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | | kV | 6 (8 mm) | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | |
| Temperatura ambiente | | °C | –40…+70 | |
| Categoria de proteção | | | RT I** | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

** Ver informações técnicas gerais "Orientações para processos de soldagem de fluxo automático" página II.

## Codificação

A

Exemplo: Relé para PCI da série 40, 2 reversíveis, bobina AC de 230 V.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D |
| 4 | 0 | . | 5 | 2 | . | 8 | . | 2 | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Série**

**Tipo**
1 = Circuito Impresso, 3.5 mm distância entre pinos, perfil baixo
3 = Circuito Impresso/Plug-in, 3.5 mm distância entre pinos
5 = Circuito Impresso/Plug-in, 5 mm distância entre pinos
6 = Circuito Impresso/Plug-in, 5 mm distância entre pinos

**Número de contatos**
1 = 1 contato
2 = 2 contatos

**Versão da bobina**
6 = AC/DC remanência
7 = DC sensível, 0.5 W
8 = AC (50/60 Hz)
9 = Standard DC, 0.65 W

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
Vide tabela abaixo

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
3 = NA

**C: Variantes**
0 = Pino de 5.3 mm de comprimento (relés Plug-in)
2 = Pino de 3.5 mm (relés para PCI)

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)
3 = Alta temperatura (+125 °C) versão selada

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Terminal | Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relé para PCI, comprimento do pino 3.5 mm | 40.11 | Sensível DC | **2** (AgCdO) - 4 ($AgSnO_2$) | **0** | **0** | **0** |
| | 40.31/51 | Standard DC/sensível DC | **1** (AgNi) | **0** - 3 | **2** | **0** - 1 |
| | 40.61 | Standard DC/sensível DC | 1 (AgNi) - **2** (AgCdO) | **0** - 3 | **2** | **0** - 1 |
| Relé para PCI/Base comprimento do pino 5.3 mm | 40.31/51 | AC/sensível DC | **0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 |
| | 40.31/51 | Standard DC | **0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 - 3 |
| | 40.52 | AC/sensível DC | **0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 |
| | 40.52 | Standard DC | **0** (AgNi) - 2 (AgCdO) - 5 (AgNi+Au) | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 - 3 |
| | 40.61 | AC/sensível DC | **0** (AgCdO) - 4 ($AgSnO_2$) | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 |
| | 40.61 | Standard DC | **0** (AgCdO) - 4 ($AgSnO_2$) | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 - 3 |
| | 40.31/51/52 | Remanência | **0** (AgNi) | **0** | **0** | **0** |
| | 40.61 | Remanência | **0** (AgCdO) | **0** | **0** | **0** |

X-2017, www.findernet.com


## Características gerais

| | | | 1 contato | | 2 contatos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Reforçado (8 mm) | | Reforçado (8 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | — | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | — | | II | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | — | | 2.5 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | — | | 2000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Tensão nominal de impulso (surto) em modo diferencial (segundo EN 61000-4-5) | | kV(1.2/50 µs) | 2 | | | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/5 | | | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | | g | 20/5 (1 reversível) | | 14/2 (2 reversíveis) | |
| Resistência a choque NA/NF | | g | 20/13 (1 reversível) | | 20/12 (2 reversíveis) | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.65 | | | |
| | com carga nominal | W | 1.2 (40.11/31/51) | | 2 (40.61/52) | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | | | |


## Características dos contatos

A


**F 40.1 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 40.31/51/61 (página 1)





**F 40.2 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 40.52 (página 1)





**F 40.3 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 40.31/51/61 (página 2)





**F 40.4 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 40.52 (página 2)





**F 40.5 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 40.11 (página 3)




**H 40.1 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Tipos 40.31/51/52/61 (página 1)




**H 40.2 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Tipos 40.31/51/52/61 (página 2) e 40.11 (página 3)




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.



X-2017, www.findernet.com

## Características da bobina

**Dados da versão DC - 0.65 W standard** (tipos 40.31/51/52/61)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **9**.005 | 3.65 | 7.5 | 38 | 130 |
| 6 | **9**.006 | 4.4 | 9 | 55 | 109 |
| 7 | **9**.007 | 5.1 | 10.5 | 75 | 94 |
| 9 | **9**.009 | 6.6 | 13.5 | 125 | 72 |
| 12 | **9**.012 | 8.8 | 18 | 220 | 55 |
| 14 | **9**.014 | 10.2 | 21 | 300 | 47 |
| 18 | **9**.018 | 13.1 | 27 | 500 | 36 |
| 21 | **9**.021 | 15.3 | 31.5 | 700 | 30 |
| 24 | **9**.024 | 17.5 | 36 | 900 | 27 |
| 28 | **9**.028 | 20.5 | 42 | 1200 | 23 |
| 36 | **9**.036 | 26.3 | 54 | 2000 | 18 |
| 48 | **9**.048 | 35 | 72 | 3500 | 14 |
| 60 | **9**.060 | 43.8 | 90 | 5500 | 11 |
| 90 | **9**.090 | 65.7 | 135 | 12500 | 7.2 |
| 110 | **9**.110 | 80.3 | 165 | 18000 | 6.2 |
| 125 | **9**.125 | 91.2 | 188 | 23500 | 5.3 |

**Dados da versão DC - 0.5 W sensível** (tipos 40.31/51/52/61)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **7**.005 | 3.7 | 7.5 | 50 | 100 |
| 6 | **7**.006 | 4.4 | 9 | 75 | 80 |
| 7 | **7**.007 | 5.1 | 10.5 | 100 | 70 |
| 9 | **7**.009 | 6.6 | 13.5 | 160 | 56 |
| 12 | **7**.012 | 8.8 | 18 | 288 | 42 |
| 14 | **7**.014 | 10.2 | 21 | 400 | 35 |
| 18 | **7**.018 | 13.2 | 27 | 650 | 27.7 |
| 21 | **7**.021 | 15.4 | 31.5 | 900 | 23.4 |
| 24 | **7**.024 | 17.5 | 36 | 1150 | 21 |
| 28 | **7**.028 | 20.5 | 42 | 1600 | 17.5 |
| 36 | **7**.036 | 26.3 | 54 | 2600 | 13.8 |
| 48 | **7**.048 | 35 | 72 | 4800 | 10 |
| 60 | **7**.060 | 43.8 | 90 | 7200 | 8.4 |
| 90 | **7**.090 | 65.7 | 135 | 16200 | 5.6 |
| 110 | **7**.110 | 80.3 | 165 | 23500 | 4.7 |
| 125 | **7**.125 | 91.2 | 188 | 32000 | 3.9 |

* $U_{min}$ = 0.8 $U_N$ para 40.61

**Dados da versão DC - 0.5 W sensível** (tipo 40.11)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **7**.006 | 4.4 | 10.5 | 75 | 80 |
| 12 | **7**.012 | 8.8 | 21 | 300 | 40 |
| 24 | **7**.024 | 17.5 | 42 | 1200 | 20 |
| 48 | **7**.048 | 35 | 84 | 4600 | 10.4 |
| 60 | **7**.060 | 43.8 | 105 | 7200 | 8.3 |

**Dados da versão AC** (tipos 40.31/51/52/61)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 21 | 168 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 80 | 90 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 320 | 45 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 1350 | 21 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 2100 | 16.8 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 6900 | 9.4 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 9000 | 8.4 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 28000 | 5 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 31500 | 4.1 |

**Dados da versão AC/DC - remanência** (tipos 40.31/51/52/61)


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ | DC: Resist. de desexcitação** $R_{DC}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA | Ω |
| 5 | **6**.005 | 4 | 5.5 | 23 | 215 | 37 |
| 6 | **6**.006 | 4.8 | 6.6 | 33 | 165 | 62 |
| 12 | **6**.012 | 9.6 | 13.2 | 130 | 83 | 220 |
| 24 | **6**.024 | 19.2 | 26.4 | 520 | 40 | 910 |
| 48 | **6**.048 | 38.4 | 52.8 | 2100 | 21 | 3,600 |
| 110 | **6**.110 | 88 | 121 | 11000 | 10 | 16,500 |

** $R_{DC}$ = Resistência em DC, $R_{AC}$ = 1.3 x $R_{DC}$ 1 W


## Características dos contatos

A


**R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente -** Bobina standard




**R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente -** Bobina sensível, tipos 40.31/51/52/61





**R 40 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente -** Bobina sensível, tipo 40.11




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.


**R 40 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.


### Esquema de ligação para Série 40 versão bobina remanência

**Circuito de comutação em AC**




Após acionar o botão SET, o relé será magnetizado. Os contatos são comutados e permanecem nesta posição, mesmo após retirar a tensão de operação do relé.
Acionando o botão RESET o relé é desmagnetizado com a inversão de polaridade da corrente. Os contatos retornam à posição normal.

**Circuito de comutação em DC**





Após fechar o botão SET, o relé será magnetizado. Os contatos são comutados e permanecem nesta posição, mesmo que se retire a tensão de operação do relé.
Fechando-se o botão RESET, o relé será desmagnetizado através de um resistor de queda ($R_{DC}$) com reversão da polaridade da corrente. Os contatos retornam à condição inicial.

**Notas:** O mínimo valor de impulso para mudança de estado, ou para condição de mudança da posição dos contatos é de 20 ms. A máxima pode ser contínua. Atentar para que os pulsantes SET e RESET não sejam pressionados simultaneamente.

X-2017, www.findernet.com


## Dimensões do produto

Tipo 40.31/51/52/61 (página 1)





(3.5 ou 5.3 mm) vide codificação

Tipo 40.31/51/61(página 2)




*

Tipo 40.11



# SÉRIE 95
## Sumário de bases para relés da Série 40

A




Vide página 11

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | 95.P3 | 40.31 | **Bases para conexão Plug-in**<br>- Para conexão por cabo rápida<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 95.P5 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | | | |




Vide página 13

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | 95.03 | 40.31 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 95.05 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | | | |




Vide página 14

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | 95.55 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | **Base com conexão a mola**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |




Vide página 15

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80  | 95.83.3 | 40.31 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - contatos NA e COM<br>- Conexões inferiores - bobinas e contatos NF | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 95.85.3 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | | | |




Vide página 16

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80  | 95.93.3 | 40.31 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 95.95.3 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | | | |




Vide página 17


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.01  | 95.63 | 40.31 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Clip de retenção metálico |
| | 95.65 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | | | |




Vide página 18


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 95.13.2 | 40.31 | **Base para circuito impresso** | Montagem em PCI | - Clip de retenção metálico<br>- Clip de retenção plástico |
| — | 95.15.2 | 40.51<br>40.52<br>40.61 | | | |

X-2017, www.findernet.com





**95.P5**
Homologações (segundo o tipo):

| **Base para conexão Push-in** para montagem em painel ou trilho de 35 mm | | **95.P3** | **95.P5** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | 40.51, 40.52, 40.61 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | |
| Pente de 8 polos | | 097.58 | |
| Pente de 2 polos (distância de 12.5 mm) | | 097.52 | |
| Pente de 2 polos (distância de 4.6 mm) | | 097.42 | |
| Suporte para etiqueta de marcação (para etiquetas de tipo 060.48) | | 097.00 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3 e para suporte de etiqueta de marcação 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressora por transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima de cabo para bases 95.P3 e 95.P5 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima de cabo para bases 95.P3 e 95.P5 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |




**095.91.3**




**060.48**

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**







**097.58**


| **Pente de 8 polos** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.58 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.52**

| **Pente de 2 polos** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |




A



**097.42**


| **Pente de 2 polos** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.42 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.00**

| **Suporte de etiqueta de marcação** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.00 |
|---|---|






**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



**99.02**

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC 99.02** para bases 95.P3 e 95.P5 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |




95.05

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases



095.01





060.48


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.03 (azul)** | **95.03.0 (preto)** | **95.05 (azul)** | **95.05.0 (preto)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.01 | 095.01.0 | 095.01 | 095.01.0 |
| Pente de 8 polos | | 095.18 | 095.18.0 | 095.18 | 095.18.0 |
| Suporte para etiqueta de marcação (para etiquetas de tipo 060.48) | | 097.00 | | | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | | |
| Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.01 e para suporte de etiqueta de marcação 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras por transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | | | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 95.03 e 95.05 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.


**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**



095.18




| **Pente de 8 polos** para bases 95.03 e 95.05 | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |



86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para bases 95.03 e 95.05 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

X-2017, www.findernet.com

A




**95.55**

Homologações (segundo o tipo):



**095.91.3**





**060.48**

| **Base com conexão a mola** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.55 (azul)** | **95.55.0 (preto)** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras por transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+70 (vide diagrama L95) | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção disponível para bases 95.55 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x (0.5…1.5) | 2 x (0.5…1.5) |
| | AWG | 2 x (21…18) | 2 x (21…18) |

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**






**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




**99.02**

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para base 95.55 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

X-2017, www.findernet.com




95.85.3

Homologações (segundo o tipo):



095.91.3





060.48

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.83.3 (azul)** | **95.83.30 (preto)** | **95.85.3 (azul)** | **95.85.30 (preto)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | 095.91.30 | 095.91.3 | 095.91.30 |
| Pente de 8 polos | | 095.08 | 095.08.0 | 095.08 | 095.08.0 |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.80 | | | |
| Suporte de etiqueta de marcação | | 097.00 | | | |
| Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras por transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | | | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos (somente 95.83.3) | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | | | |
| Seção disponível para bases 95.83.3 e 95.85.3 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**








95.83.3 95.85.3



095.08

| **Pente de 8 polos** para bases 95.83.3 e 95.85.3 | 095.08 (azul) | 095.08.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |







99.80

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80** para bases 95.83.3 e 95.85.3 | | **Azul*** |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.80.8.230.07 |

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.




95.95.3

Homologações (segundo o tipo):



095.91.3





060.48

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.93.3 (azul)** | **95.93.30 (preto)** | **95.95.3 (azul)** | **95.95.30 (preto)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | 095.91.30 | 095.91.3 | 095.91.30 |
| Pente de 8 polos | | 095.08 | 095.08.0 | 095.08 | 095.08.0 |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.80 | | | |
| Folha de etiquetas de marcação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3 e para suporte de etiqueta de marcação 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras por transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | | | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 95.93.3 e 95.95.3 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |


* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**








95.93.3 95.95.3




095.08

| **Pente de 8 polos** para bases 95.93.3 e 95.95.3 | 095.08 (azul) | 095.08.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






99.80


Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80** para bases 95.93.3 e 95.95.3 | | **Azul*** |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.80.8.230.07 |

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.


LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

X-2017, www.findernet.com



95.63

Homologações (segundo o tipo):




95.65


Homologações (segundo o tipo):


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.63** | **95.65** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | 40.51, 40.52, 40.61 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Pente de 8 polos | | 095.08 | 095.08 |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.01 | — |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | |
| Rigidez dielétrica (entre a bobina e os contatos) | | 6 kV (1.2/50 µs) | 2 kV AC |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | |
| Seção disponível para bases 95.63 e 95.65 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**





095.08

| **Pente de 8 polos** para bases 95.63 e 95.65 | 095.08 (azul) |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |







**99.01**

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01** para base 95.63 | | |
|---|---|---|
| | | **Azul*** |
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.01.3.000.00 |
| Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…220)V DC | 99.01.2.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.99 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.79 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.79 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.79 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.01.8.230.07 |

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

A



95.13.2




95.15.2


Homologações (segundo o tipo):


| Base para circuito impresso | 95.13.2 (azul) | 95.13.20 (preto) | 95.15.2 (azul) | 95.15.20 (preto) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| **Acessórios** | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 095.51 | | | |
| Clip de retenção plástico | 095.52 | | | |
| **Características gerais** | | | | |
| Valores nominais | 12 A - 250 V | | 10 A - 250 V* | |
| Rigidez dielétrica | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | | | |
| Grau de proteção | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | | | |

* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.





40.31








95.13.2


Vista do lado do cobre





40.51





40.52




40.61




95.15.2

Vista do lado do cobre

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 | 5 | . | P | 5 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confecção standard

**SM** Clip metálico
**SP** Clip plástico










X-2017, www.findernet.com

**1 o 2 scambi - Basso profilo (altezza 15.7 mm)**
**41.31 - 1 contatto 12 A (passo 3.5 mm)**
**41.52 - 2 contatti 8 A (passo 5 mm)**
**41.61 - 1 contatto 16 A (passo 5 mm)**

**Montaggio su circuito stampato**
**- diretto o su zoccolo da circuito stampato**
**Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)**
**- su zoccoli con morsetti a bussola o a molla**

- Bobina AC e DC
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti
- Contatti senza Cadmio
- A prova di flussante: RT II standard, (disponibile anche in versione RT III)

| | 41.31 | 41.52 | 41.61 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Passo 3.5 mm<br>• 1 contatto 12 A<br>• Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95 | • Passo 5 mm<br>• 2 contatti 8 A<br>• Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95 | • Passo 5 mm<br>• 1 contatto 16 A<br>• Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 95 |
| |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Per Portate Motori e "Pilot Duty" Omologate UL Vedere "Informazioni Tecniche" pagina* V | Vista lato rame | Vista lato rame | Vista lato rame |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Caratteristiche dei contatti** | | | | |
| Configurazione contatti | | 1 scambio | 2 scambi | 1 scambio |
| Corrente nominale/ Max corrente istantanea | A | 12/25 | 8/15 | 16/30 |
| Tensione nominale/ Max tensione commutabile | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carico nominale in AC1 | VA | 3000 | 2000 | 4000 |
| Carico nominale in AC15 (230 V AC) | VA | 600 | 400 | 750 |
| Portata motore monofase (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| Potere di rottura in DC1: 30/110/220 V | A | 12/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carico minimo commutabile | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Materiale contatti standard | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Caratteristiche della bobina** | | | | |
| Tensione di alimentazione nominale ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 24 - 230 | 24 - 230 | 24 - 230 |
| | V DC | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 |
| Potenza nominale AC/DC | VA (50 Hz)/W | 0.75/0.4 | 0.75/0.4 | 0.75/0.4 |
| Campo di funzionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.7…1.5)U_N$ | $(0.7…1.5)U_N$ | $(0.7…1.5)U_N$ |
| Tensione di mantenimento | AC/DC | 0.8/0.4 $U_N$ | 0.8/0.4 $U_N$ | 0.8/0.4 $U_N$ |
| Tensione di rilascio | AC/DC | 0.15/0.1 $U_N$ | 0.15/0.1 $U_N$ | 0.15/0.1 $U_N$ |
| **Caratteristiche generali** | | | | |
| Durata meccanica AC/DC | cicli | $10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ / $10 \cdot 10^6$ |
| Durata elettrica a carico nominale in AC1 | cicli | $60 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Tempo di intervento: eccitazione/diseccitazione | ms | 8/6 | 8/6 | 8/6 |
| Isolamento tra bobina e contatti (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidità dielettrica tra contatti aperti | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (AC); +85 (DC) | –40…+70 (AC); +85 (DC) | –40…+70 (AC); +85 (DC) |
| Categoria di protezione | | RT II | RT II | RT II |
| **Omologazioni** (a seconda dei tipi) | | | | |


# SERIE 41
## Relè bistabile da circuito stampato 8 - 16 A

A

**1 o 2 scambi - Basso profilo (altezza 15.7 mm)**
**41.52 - 2 contatti 8 A (passo 5 mm)**
**41.61 - 1 contatto 16 A (passo 5 mm)**

**Montaggio su circuito stampato**


- Relè bistabile 2 bobine polarizzato
- 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti
- Contatti senza Cadmio
- A prova di flussante: RT II standard





### 41.52.6.xxx



- 2 contatti, 8 A
- Montaggio su circuito stampato




Versione 2 bobine:
A3(+) A2 (–) = Set
A3(+) A1 (–) = Reset





Vista lato rame


### 41.61.6.xxx



- 1 contatto, 16 A
- Montaggio su circuito stampato




Versione 2 bobine:
A3(+) A2 (–) = Set
A3(+) A1 (–) = Reset




Vista lato rame


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caratteristiche dei contatti** | | | |
| Configurazione contatti | | 2 scambi | 1 scambio |
| Corrente nominale/ Max corrente istantanea ($I_N/I_{max}$) | A | 8/15 | 16/30 |
| Tensione nominale/ Max tensione commutabile ($U_N/U_{max}$) | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carico nominale in AC1 | VA | 2000 | 4000 |
| Carico nominale in AC15 (230 V AC) | VA | 350 | 750 |
| Portata motore monofase (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.55 |
| Potere di rottura in DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carico minimo commutabile | mW (V/mA) | 500 (5/100) | 500 (5/100) |
| Materiale contatti standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Caratteristiche della bobina** | | | |
| Tensione di alimentazione nominale ($U_N$) | V DC | 5 - 12 - 24 | 5 - 12 - 24 |
| Potenza nominale ($P_N$) | W | 0.65 | 0.65 |
| Campo di funzionamento | DC | $(0.7…1.1)U_N$ | $(0.7…1.1)U_N$ |
| Durata minima dell'impulso | ms | 20 | 20 |
| Durata massima dell'impulso | s | 30 | 30 |
| **Caratteristiche generali** | | | |
| Durata meccanica DC | cicli | $5 \cdot 10^6$ | $5 \cdot 10^6$ |
| Durata elettrica a carico nominale in AC1 | cicli | $30 \cdot 10^3$ | $30 \cdot 10^3$ |
| Tempo di intervento: eccitazione/diseccitazione | ms | 10/5 | 10/10 |
| Isolamento tra bobina e contatti (1.2/50 µs) | kV | 6 (10 mm) | 6 (10 mm) |
| Rigidità dielettrica tra contatti aperti | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria di protezione | | RT II | RT II |
| **Omologazioni** (a seconda dei tipi) | | — | |






X-2017, www.findernet.com

**Relè a stato solido**

**Montaggio su circuito stampato**
**- diretto o su zoccoli da circuito stampato**
**Montaggio su barra 35 mm (EN 60715)**
**- su zoccoli con morsetti a bussola o a molla**

- Circuito di uscita singolo disponibile con:
  - 5 A 24 V DC
  - 3 A 240 V AC
- Silenzioso, elevata velocità di commutazione e vita elettrica
- Indicatore LED
- Basso profilo (15.7 mm)
- Lavabile: RT III
- Isolamento tra ingresso-uscita 2500 V AC




| | 41.81 - 9024 | 41.81 - 8240 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Corrente di commutazione 5 A, 24 V DC<br>• Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 93 | • Corrente di commutazione 3 A, 240 V AC<br>• Commutazione Zero crossing<br>• Montaggio su circuito stampato o zoccoli serie 93 |
| | <br> | <br> |
| | Vista lato rame | Vista lato rame |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito di uscita** | | | | | |
| Configurazione contatti | | 1 NO | | 1 NO | |
| Corrente nominale/<br>Max corrente istantanea (10 ms) | A | 5/40 | | 3/40 | |
| Tensione nominale/<br>Tensione massima di blocco | V | (24/35)DC | | (240/—)AC | |
| Tensione di commutazione | V | (1.5…24)DC | | (12…275)AC | |
| Tensione di picco ripetitiva in stato di off | $V_{pk}$ | — | | 600 | |
| Minima corrente di commutazione | mA | 1 | | 50 | |
| Massima corrente residua uscita "OFF" | mA | 0.01 | | 1 | |
| Massima tensione di caduta uscita "ON" | V | 0.3 | | 1.1 | |
| **Circuito di ingresso** | | | | | |
| Tensione di alimentazione | V DC | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Campo di funzionamento | V DC | 8…17 | 14…32 | 8…17 | 14…32 |
| Assorbimento nominale | mA | 5.5 | 9 | 8.8 | 9 |
| Tensione di rilascio | V DC | 4 | 9 | 4 | 9 |
| Impedenza | Ω | 1550 | 2600 | 1030 | 2600 |
| **Caratteristiche generali** | | | | | |
| Tempo di intervento: ON/OFF | ms | 0.05/0.25 | | 10/10 | |
| Rigidità dielettrica tra ingresso/uscita | V AC | 2500 | | 2500 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+60 | | –20…+60 | |
| Categoria di protezione | | RT III | | RT III | |
| **Omologazioni** (a seconda dei tipi) | | | | | |

## Codificazione

A

***Relè elettromeccanico (EMR)***

Esempio: serie 41, relè per circuito stampato, 2 scambi, tensione bobina 24 V DC.





**Versioni disponibili: solo le combinazioni indicate sulla stessa riga.**
In **grassetto** le versioni preferenziali (alta disponibilità).

| Tipo | Versione bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.31 | DC | **0** - 4 - 5 | **0** - 3 | **1** | **0** - 1 |
| 41.52 | DC | **0** - 5 | **0** - 3 | **1** | **0** - 1 |
| 41.61 | DC | **0** - 4 | **0** - 3 | **1** | **0** - 1 |
| 41.31/52/61 | AC | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41.52 | DC bistabile | 4 | **0** | **1** | **6** |
| 41.61 | DC bistabile | 4 | **0** - 3 | **1** | **6** |

***Relè a stato solido (SSR)***

Esempio: serie 41, relè a stato solido (SSR) - 5 A, alimentazione 24 V DC.



## *Relè elettromeccanico*




## Caratteristiche generali

| | | | 1 contatto | | 1 contatto bistabile | 2 contatti | | 2 contatti bistabili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento secondo EN 61810-1** | | | | | | | | |
| Tensione nominale del sistema di alimentazione | | V AC | 230/400 | | 230/400 | 230/400 | | 230/400 |
| Tensione nominale di isolamento | | V AC | 250 | 400 | 250 | 250 | 400 | 250 |
| Grado d'inquinamento | | | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| **Isolamento tra bobina e contatti** | | | | | | | | |
| Tipo di isolamento | | | Rinforzato (8 mm) | | Rinforzato (10 mm) | Rinforzato (8 mm) | | Rinforzato (10 mm) |
| Categoria di sovratensione | | | III | | III | III | | III |
| Tensione di tenuta ad impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Rigidità dielettrica | | V AC | 4000 | | 4000 | 4000 | | 4000 |
| **Isolamento tra contatti adiacenti** | | | | | | | | |
| Tipo di isolamento | | | — | | — | Principale | | Principale |
| Categoria di sovratensione | | | — | | — | III | | III |
| Tensione di tenuta ad impulso | | kV (1.2/50 µs) | — | | — | 4 | | 4 |
| Rigidità dielettrica | | V AC | — | | — | 2000 | | 2000 |
| **Isolamento tra contatti aperti** | | | | | | | | |
| Tipo di sconnessione | | | Microsconnessione | | | Microsconnessione | | |
| Rigidità dielettrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | | 1000/1.5 | | |
| **Immunità ai disturbi condotti** | | | | | | | | |
| Burst (5…50)ns, 5 kHz, su A1 - A2 secondo EN 61000-4-4 | | | livello 4 (4 kV) | | | | | |
| Surge (1.2/50 µs) su A1 - A2 (modo differenziale) secondo EN 61000-4-5 | | | livello 3 (2 kV) | | | | | |
| **Altri dati** | | | | | | | | |
| Tempo di rimbalzo: NO/NC | | ms | 4/6 (monostabile) - 2/10 (bistabile) | | | | | |
| Resistenza alle vibrazioni (5…55)Hz: NO/NC | | g | 15/2 (monostabile) - 5/3 (bistabile) | | | | | |
| Resistenza all'urto | | g | 16 (monostabile) - 10 (bistabile) | | | | | |
| Potenza dissipata nell'ambiente | a vuoto | W | 0.4 (monostabile) | | | | | |
| | a carico nominale | W | 1.7 (41.31) | | 1.2 (41.52) | | | 1.8 (41.61) |
| Distanza di montaggio tra relè su circuito stampato | | mm | ≥ 5 | | | | | |


A

## Caratteristiche dei contatti


**F 41 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente (monostabile)**
Tipi 41.31/61





**F 41 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente (monostabile)**
Tipo 41.52




**F 41 - Durata elettrica (AC) in funzione della corrente (bistabile)**




**H 41- Massimo potere di rottura su carichi in DC1**




- La durata elettrica per carichi resistivi in DC1 aventi valori di tensione e corrente sotto la curva è ≥ 100 · 10³ cicli.
- Per carichi in DC13, il collegamento di un diodo in anti parallelo con il carico permette di ottenere la stessa durata elettrica dei carichi in DC1. Nota: il tempo di diseccitazione del carico risulterà aumentato.

## Caratteristiche della bobina

**Dati versione AC**

| Tensione nominale | Codice bobina | Campo di funzionamento | | Resistenza | Assorbimento nominale |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 350 | 31.6 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 32500 | 3.2 |


**Dati versione DC**

| Tensione nominale | Codice bobina | Campo di funzionamento | | Resistenza | Assorbimento nominale |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **9**.005 | 3.5 | 7.5 | 62 | 80 |
| 6 | **9**.006 | 4.2 | 9 | 90 | 66.7 |
| 12 | **9**.012 | 8.4 | 18 | 360 | 33.3 |
| 24 | **9**.024 | 16.8 | 36 | 1440 | 16.7 |
| 48 | **9**.048 | 33.6 | 72 | 5760 | 8.3 |
| 60 | **9**.060 | 42 | 90 | 9000 | 6.6 |
| 110 | **9**.110 | 77 | 165 | 24200 | 4.5 |

**Dati versione DC (bistabile)**


| Tensione nominale | Codice bobina | Campo di funzionamento | | | Resistenza | Potenza nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Set | Reset | Set/Reset | | |
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | V | Ω | mW |
| 5 | **6**.005 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 38 | 650 |
| 12 | **6**.012 | 8.4 | 8.4 | 13.2 | 220 | 650 |
| 24 | **6**.024 | 16.8 | 16.8 | 26.4 | 885 | 650 |

**R 41 - Campo di funzionamento bobina AC in funzione della temperatura ambiente**




**1 -** Max tensione bobina ammissibile.
**2 -** Min tensione di funzionamento con bobina a temperatura ambiente.

**R 41 - Campo di funzionamento bobina DC in funzione della temperatura ambiente**




**1 -** Max tensione bobina ammissibile.
**2 -** Min tensione di funzionamento con bobina a temperatura ambiente.

X-2017, www.findernet.com

## *Relè a stato solido*



## Caratteristiche generali

| Altri dati | | | 41.81 - 9024 | 41.81 - 8240 |
|---|---|---|---|---|
| Potenza dissipata nell'ambiente | a vuoto | W | 0.25 | 0.25 |
| | a carico nominale | W | 1.75 | 3.5 |

## Caratteristiche del circuito di ingresso


**Dati circuito ingresso - Tipo DC**

| Tensione nominale $U_N$ | Codice circuito di ingresso | Campo di funzionamento $U_{min}$ | Campo di funzionamento $U_{max}$ | Tensione di rilascio | Impendenza | Assorbimento nominale I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | Ω | mA |
| 12 | **7**.012 | 8 | 17 | 4 | 1550 | 5.5 |
| 24 | **7**.024 | 14 | 32 | 9 | 2600 | 9 |

## Caratteristiche del circuito di uscita


**L 41 - Corrente di commutazione in funzione della temperatura ambiente**

SSR con uscita 5 A DC




**L 41 - Corrente di commutazione in funzione della temperatura ambiente**

SSR con uscita 3 A AC




A




Omologazioni
(a seconda dei tipi):


| **Morsetti a vite** montaggio su barra 35 mm (EN 60715) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | | **Tipo di relè** | **Tipo di zoccolo** |
| 6 V AC/DC | | 41.52.9.005.0010 e 41.61.9.005.0010 | 93.02.0.024 |
| 12 V AC/DC | | 41.52.9.012.0010 e 41.61.9.012.0010 | 93.02.0.024 |
| 24 V AC/DC | | 41.52/61.9.024.0010 e 41.81.7.024.xxxx | 93.02.0.024 |
| 60 V AC/DC | | 41.52.9.060.0010 e 41.61.9.060.0010 | 93.02.0.060 |
| (110…125)V AC/DC | | 41.52.9.110.0010 e 41.61.9.110.0010 | 93.02.0.125 |
| (220…240)V AC/DC | | 41.52.9.110.0010 e 41.61.9.110.0010 | 93.02.0.240 |
| (230…240)V AC | | 41.52.9.110.0010 e 41.61.9.110.0010 | 93.02.8.230 |
| 6 V DC | | 41.52.9.005.0010 e 41.61.9.005.0010 | 93.02.7.024 |
| 12 V DC | | 41.52/61.9.012.0010 e 41.81.7.012.xxxx | 93.02.7.024 |
| 24 V DC | | 41.52/61.9.024.0010 e 41.81.7.024.xxxx | 93.02.7.024 |
| 48 V DC | | 41.52.9.048.0010 e 41.61.9.048.0010 | 93.02.7.060 |
| 60 V DC | | 41.52.9.060.0010 e 41.61.9.060.0010 | 93.02.7.060 |
| **Accessori** | | | |
| Pettine a 8 poli | | 093.08 (vedere pagina successiva) | |
| Separatore plastico | | 093.01 (vedere pagina successiva) | |
| Cartella tessere, 48 tessere | | 060.48 (vedere pagina successiva) | |
| **Caratteristiche tecniche** | | | |
| Valori nominali | | 10 A - 250 V | |
| Rigidità dielettrica | | 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti | |
| Grado di protezione | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V / > 60 V) | °C | –40…+70/–40…+55 | |
| Coppia di serraggio | Nm | 0.5 | |
| Lunghezza di spelatura del cavo | mm | 8 | |
| Capacità di connessione dei morsetti | | filo rigido | filo flessibile |
| per zoccolo 93.02 | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |




Nota: non utilizzabile con relè bistabili





X-2017, www.findernet.com


93.52

Omologazioni
(a seconda dei tipi):


| **Morsetti a molla** montaggio su barra 35 mm (EN 60715) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensione di alimentazione** | | **Tipo di relè** | **Tipo di zoccolo** |
| 6 V AC/DC | | 41.52.9.005.0010 e 41.61.9.005.0010 | 93.52.0.024 |
| 12 V AC/DC | | 41.52.9.012.0010 e 41.61.9.012.0010 | 93.52.0.024 |
| 24 V AC/DC | | 41.52/61.9.024.0010 e 41.81.7.024.xxxx | 93.52.0.024 |
| 60 V AC/DC | | 41.52.9.060.0010 e 41.61.9.060.0010 | 93.52.0.060 |
| (110…125)V AC/DC | | 41.52.9.110.0010 e 41.61.9.110.0010 | 93.52.0.125 |
| (220…240)V AC/DC | | 41.52.9.110.0010 e 41.61.9.110.0010 | 93.52.0.240 |
| (230…240)V AC | | 41.52.9.110.0010 e 41.61.9.110.0010 | 93.52.8.230 |
| 6 V DC | | 41.52.9.005.0010 e 41.61.9.005.0010 | 93.52.7.024 |
| 12 V DC | | 41.52/61.9.012.0010 e 41.81.7.012.xxxx | 93.52.7.024 |
| 24 V DC | | 41.52/61.9.024.0010 e 41.81.7.024.xxxx | 93.52.7.024 |
| 48 V DC | | 41.52.9.048.0010 e 41.61.9.048.0010 | 93.52.7.060 |
| 60 V DC | | 41.52.9.060.0010 e 41.61.9.060.0010 | 93.52.7.060 |
| **Accessori** | | | |
| Pettine a 8 poli | | 093.08 (vedere tabella fondo pagina) | |
| Separatore plastico | | 093.01 (vedere tabella fondo pagina) | |
| Cartella tessere, 48 tessere | | 060.48 (vedere tabella fondo pagina) | |
| **Caratteristiche tecniche** | | | |
| Valori nominali | | 10 A - 250 V | |
| Rigidità dielettrica | | 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti | |
| Grado di protezione | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V / > 60 V) | °C | –40…+70/–40…+55 | |
| Lunghezza di spelatura del cavo | mm | 8 | |
| Capacità di connessione dei morsetti | | filo rigido | filo flessibile |
| per zoccolo 93.52 | mm² | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 14 | 1 x 14 |





Nota: non utilizzabile con relè bistabili

## Accessori


093.08

Omologazioni
(a seconda dei tipi):

| **Pettine a 8 poli** per zoccoli 93.02 e 93.52 | 093.08 (blu) | 093.08.0 (nero) | 093.08.1 (rosso) |
|---|---|---|---|
| Valori nominali | 10 A - 250 V | | |






093.01

| **Separatore plastico** per zoccoli 93.02 e 93.52 | 093.01 |
|---|---|

2 mm di spessore, è utilizzato all'inizio e alla fine di un gruppo interfaccia.
Può essere utilizzato come separatore ottico, ma deve essere usato per:
- separare gruppi di interfaccia PLC con differenti tensioni di alimentazione secondo VDE 0106-101
- proteggere pettini tagliati con numero di poli inferiore a 20.


060.48

| **Cartella tessere per stampanti a trasferimento termico "Cembre"**, plastica, 48 tessere, 6 x 12 mm | 060.48 |
|---|---|

A



95.13.2




95.15.2


Omologazioni
(a seconda dei tipi):


| Zoccolo per circuito stampato | 95.13.2 (blu) | 95.13.20 (nero) | 95.15.2 (blu) | 95.15.20 (nero) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di relè | 41.31 | | 41.52, 41.61, 41.81(1) | |
| **Accessori** | | | | |
| Ponticello plastico di ritenuta | 095.42 | | | |
| **Caratteristiche tecniche** | | | | |
| Valori nominali | 10 A - 250 V* | | | |
| Rigidità dielettrica | 6 kV (1.2/50 µs) tra bobina e contatti | | | |
| Grado di protezione | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | | | |

* Con correnti > 10 A, i morsetti contatti devono essere collegati in parallelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
(1) Con relé 41.81 considerare i terminali contatto NO numero 11-14.





41.31









41.52





41.81 - 9024






95.13.2
Vista lato rame




41.61




41.81 - 8240




95.15.2
Vista lato rame

Nota: non utilizzabile con relè bistabili

## Codice di confezionamento

**Identificazione della confezione e dei ponticelli di ritenuta tramite le ultime tre lettere.**

Esempio:

| 9 | 5 | . | 1 | 3 | . | 2 | S | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confezione standard

**SL** Ponticello plastico

| 9 | 5 | . | 1 | 3 | . | 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Senza ponticello








X-2017, www.findernet.com

**1 contato - Baixo perfil (altura 15.4 mm)**
**43.41 - 1 reversível, 10 A (3.2 mm entre terminais de contatos)**
**43.41-0300 - 1 NA, 10 A (5 mm entre terminais de contatos)**
**43.61-0300 - 1 NA, 16 A (5 mm entre terminais de contatos)**

**Montagem em circuito impresso - direta ou em base para PCI (tipo 43.41)**

- Bobina DC sensível:
  - 250 mW (tipo 10 A)
  - 400 mW (tipo 16 A)
- Elevado isolamento entre bobina e contatos 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões de contatos sem Cádmio
- A prova de fluxo: RT II standard, (opção RT III)

| | 43.41 | 43.41-0300 | 43.61-0300 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 3.2 mm distância entre pinos<br>• 1 reversível, 10 A<br>• Montagem em circuito impresso ou base | • 5 mm distância entre pinos<br>• 1 NA, 10 A<br>• Montagem em circuito impresso | • 5 mm distância entre pinos<br>• 1 NA, 16 A<br>• Montagem em circuito impresso |
| |  43.41<br> 43.41-0300 43.61-0300 |  |  |  |
| | *Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:* *"Informações técnicas gerais" na página* V | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 | 10/15 | 16/25 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | — | — | — |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | — | — |
| | V DC | 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 | 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 | 12 - 24 - 48 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.25 | —/0.25 | —/0.4 |
| Campo de funcionamento | AC | — | — | — |
| | DC | $(0.7…1.5)U_N$ | $(0.7…1.5)U_N$ | $(0.7…1.2)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.05 $U_N$ | —/0.05 $U_N$ | —/0.05 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $—/10 \cdot 10^6$ | $—/10 \cdot 10^6$ | $—/10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 6/4 | 6/2 | 6/2 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (10 mm) | 6 (10 mm) | 6 (10 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

A

## Codificação

Exemplo: Série 43, relé para circuito impresso, 1 reversível, tensão bobina 24 V DC.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | D | |
| 4 | 3 | . | 4 | 1 | . | 7 | . | 0 | 2 | 4 | . | 2 | 0 | 0 | . | 0 |

**Série**

**Tipo**
4 = C.I. - 3.2 mm distância entre pinos (para tipos reversível, 10 A)
C.I. - 5 mm distância entre pinos (para tipos NA, 10 A)
6 = C.I. - 5 mm distância entre pinos (para tipos NA, 16 A)

**Número de contatos**
1 = 1 contato

**Versão da bobina**
7 = DC sensível (somente para 43.41)
9 = DC (somente para 43.61)

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível (somente para 43.41)
3 = NA

**C: Variantes**
0 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = A prova de fluxo (RT II)
1 = Lavável (RT III)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.


| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.41 | DC sensível | **0** - 2 - 4 - 5 | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 |
| 43.61 | DC | **0** - 2 - 4 | **0** - 3 | **0** | **0** |

## Características gerais


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Reforçado (10 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 3/6 | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | | g | 15/3 | |
| Resistência a choque | | g | 15 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.25 (43.41) | 0.4 (43.61) |
| | com carga nominal | W | 1.3 (43.41) | 2 (43.61) |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | |

## Características dos contatos

**F 43 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 43 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**





- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x $10^3$ ciclos para 43.41 e ≥ 50 x $10^3$ para 43.61.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina

**Dados da versão DC - 0.25 W sensível** (tipo 43.41)

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 3 | **7**.003 | 2.2 | 4.5 | 36 | 83.5 |
| 6 | **7**.006 | 4.2 | 9 | 150 | 40 |
| 9 | **7**.009 | 6.5 | 13.5 | 324 | 27.7 |
| 12 | **7**.012 | 8.4 | 18 | 580 | 20.7 |
| 18 | **7**.018 | 13 | 27 | 1300 | 13.8 |
| 24 | **7**.024 | 16.8 | 36 | 2200 | 10.9 |
| 36 | **7**.036 | 25.2 | 54 | 5200 | 6.9 |
| 48 | **7**.048 | 33.6 | 72 | 9200 | 5.2 |

**R 43 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**Dados da versão DC - 0.4 W standard** (tipo 43.61)

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 8.4 | 14.4 | 360 | 33.3 |
| 24 | **9**.024 | 16.8 | 28.8 | 1400 | 17.1 |
| 48 | **9**.048 | 33.6 | 57.6 | 5760 | 8.3 |


A




95.23


Homologações (segundo o tipo):

| **Base para circuito impresso** (somente para tipo reversível) | **95.23 (azul)** | **95.23.0 (preto)** |
|---|---|---|
| Tipo de relé | 43.41 | 43.41 |
| **Acessórios** | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 095.43 | |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |
| Isolamento | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | IP 20 | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | |




43.41




Vista do lado do cobre

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 | 5 | . | 2 | 3 | S | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confecção standard

**SM** Clip metálico

| 9 | 5 | . | 2 | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sem clip


X-2017, www.findernet.com

**Relé para circuito impresso 2 contatos reversíveis e alta isolação entre contatos adjacentes**
**Montagem direta ou em base para PCI**



**Tipo 44.52**
- 2 contatos 6 A (5 mm de distância entre pinos)

**Tipo 44.62**
- 2 contatos 10 A (5 mm de distância entre pinos)

- Bobina DC (Standard ou sensível)
- Contatos livres de Cádmio
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Base Série 95 para circuito impresso ou trilho 35mm (EN 60715), com conexão a mola, a parafuso ou push-in
- Módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulos temporizadores tipo 86.30
- Grau de proteção RT II a prova de fluxo (Standard)




*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página V*

| | 44.52 | 44.62 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 contatos, 6 A<br>• Montagem em circuito impresso ou base Série 95 | • 2 contatos, 10 A<br>• Montagem em circuito impresso ou base Série 95 |
| |  |  |
| | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 6/10 | 10/20 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 1500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 250 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.185 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 6/0.3/0.13 | 10/0.3/0.13 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | — | — |
| V DC | 6 - 9 - 12 - 14 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125 | |
| Potência nominal AC/DC/sens. DC VA (50 Hz)/W/W | —/0.65/0.5 | —/0.65/0.5 |
| Campo de funcionamento AC | — | — |
| DC/sens. DC | (0.73…1.5)$U_N$ / (0.73…1.7)$U_N$ | (0.73…1.5)$U_N$ / (0.8…1.7)$U_N$ |
| Tensão de retenção AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC ciclos | —/20 · $10^6$ | —/20 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | 150 · $10^3$ | 100 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 8/5 - (12/5 sensível) | 8/5 - (12/5 sensível) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | |

# SÉRIE 44
Mini relé para circuito impresso 6 - 10 A

## Codificação

A

Exemplo: Relé Série 44 para circuito impresso, 2 reversíveis 10 A, bobina 24 V DC.

| 44 | . | 6 | 2 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | A: 0 | B: 0 | C: 0 | D: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
5 = Circuito Impresso
5 mm distância entre pinos
6 = Circuito Impresso
5 mm distância entre pinos

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis para
44.52, 6 A
44.62, 10 A

**Versão da bobina**
7 = DC sensível
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgNi
4 = $AgSnO_2$
somente para 44.62
5 = AgNi + Au
somente para 44.52

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
0 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = A prova de fluxo (RT II)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.52 | DC - sens. DC | **0** - 5 | **0** | **0** | **0** |
| 44.62 | DC - sens. DC | **0** - 4 | **0** | **0** | **0** |


## Características gerais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Reforçado (8 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Basic | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 4/4 | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | | g | 15/12 | |
| Resistência a choque | | g | 16 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.6 | |
| | com carga nominal | W | 1.2 (44.52) | 2.7 (44.62) |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥5 | |


X-2017, www.findernet.com

## Características dos contatos

**F 44 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 44 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina

**Dados da versão DC - 0.65 W standard**


| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.4 | 9 | 55 | 109 |
| 9 | **9**.009 | 6.6 | 13.5 | 125 | 72 |
| 12 | **9**.012 | 8.8 | 18 | 220 | 55 |
| 14 | **9**.014 | 10.2 | 21 | 300 | 47 |
| 24 | **9**.024 | 17.5 | 36 | 900 | 27 |
| 28 | **9**.028 | 20.5 | 42 | 1200 | 23 |
| 48 | **9**.048 | 35 | 72 | 3500 | 14 |
| 60 | **9**.060 | 43.8 | 90 | 5500 | 11 |
| 110 | **9**.110 | 80.3 | 165 | 18000 | 6.2 |
| 125 | **9**.125 | 91.2 | 188 | 23500 | 5.3 |

**Dados da versão DC - 0.5 W sensível**

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **7**.006 | 4.4 | 10.2 | 75 | 80 |
| 9 | **7**.009 | 6.6 | 15.3 | 160 | 56 |
| 12 | **7**.012 | 8.8 | 20.4 | 300 | 40 |
| 14 | **7**.014 | 10.2 | 23.8 | 400 | 35 |
| 24 | **7**.024 | 17.5 | 40.8 | 1200 | 20 |
| 28 | **7**.028 | 20.5 | 47.6 | 1600 | 17.5 |
| 48 | **7**.048 | 35 | 81.6 | 4800 | 10 |
| 60 | **7**.060 | 43.8 | 102 | 7200 | 8.4 |
| 110 | **7**.110 | 80.3 | 187 | 23500 | 4.7 |
| 125 | **7**.125 | 100 | 219 | 32000 | 3.9 |


* $U_{min}$ = 0.8 $U_N$ para 44.62

**R 44 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Bobina standard




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 44 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Bobina sensível




**3 -** Máx tensão admissível na bobina.
**4 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

# SÉRIE 95
## Sumário de bases para relés da Série 44

A



Vide página 5

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | 95.P5 | 44.52<br>44.62 | **Base com conexão push-in**<br>- Para conexões rápidas de cabos<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |




Vide página 7

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | 95.05 | 44.52<br>44.62 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |



Vide página 8

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | 95.55 | 44.52<br>44.62 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Para conexões rápidas de cabos<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |



Vide página 9

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80  | 95.85.3 | 44.52<br>44.62 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Clip de retenção e extração plástico |



Vide página 10

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80  | 95.95.3 | 44.52<br>44.62 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Clip de retenção e extração plástico |



Vide página 11


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 95.65 | 44.52<br>44.62 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Clip de retenção metálico |



Vide página 12


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 95.15.2 | 44.52<br>44.62 | **Base para circuito impresso** | Montagem em PCI | - Clip de retenção metálico |

Conexões superiores



Conexões inferiores

X-2017, www.findernet.com





**95.P5**
Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão push-in** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.P5** | |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | |
| Pente de 8 polos | | 097.58 | |
| Pente de 2 polos (espaçamento de 12.5 mm) | | 097.52 | |
| Pente de 2 polos (espaçamento de 4.6 mm) | | 097.42 | |
| Suporte para etiquetas de identificação (para etiquetas tipo 060.48) | | 097.00 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 095.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima de cabo para base 95.P5 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima de cabo para base 95.P5 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |





**095.91.3**



**060.48**

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**








95.P5



**097.58**


| **Pente de 8 polos** para base 95.P5 | 097.58 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.52**

| **Pente de 2 polos** para base 95.P5 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |




A



097.42


| **Pente de 2 polos** para base 95.P5 | 097.42 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.00

| **Suporte para etiquetas de identificação** para base 95.P5 | 097.00 |
|---|---|






86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




99.02

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para base 95.P5 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.




95.05

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases




095.01





060.48

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.05 (blue)** | **95.05.0 (black)** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.01 | 095.01.0 |
| Pente de 8 polos | | 095.18 | 095.18.0 |
| Suporte para etiqueta de identificação (para cartela de etiquetas tipo 060.48) | | 097.00 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 095.01 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção disponível para bases 95.05 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**




095.18

| **Pente de 8 polos** para base 95.05 | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




99.02

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para base 95.05 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

X-2017, www.findernet.com




**95.55**

Homologações (segundo o tipo):




**095.91.3**





**060.48**


| **Base com conexão a mola** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.55 (azul)** | **95.55.0 (preto)** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 095.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+70 (vide diagrama L95) | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção disponível para bases 95.55 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x (0.5…1.5) | 2 x (0.5…1.5) |
| | AWG | 2 x (21…18) | 2 x (21…18) |

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**






**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




**99.02**

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para base 95.55 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

X-2017, www.findernet.com




95.85.3

Homologações (segundo o tipo):




095.91.3





060.48


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.85.3 (azul)** | **95.85.30 (preto)** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | 095.91.30 |
| Pente de 8 polos | | 095.08 | 095.08.0 |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.80 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 095.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | |
| Seção disponível para base 95.85.3 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |


**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**








095.08

| **Pente de 8 polos** para base 95.85.3 | 095.08 (azul) | 095.08.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |







99.80

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80** para base 95.85.3 | | |
|---|---|---|
| | | **Azul*** |
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.80.8.230.07 |


* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.
LED verde é standard.
LED vermelho está disponível sob consulta.

A


95.95.3


Homologações (segundo o tipo):



095.91.3



060.48


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.95.3 (azul)** | **95.95.30 (preto)** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | 095.91.30 |
| Pente de 8 polos | | 095.08 | 095.08.0 |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.80 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 095.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção disponível para base 95.95.3 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**






095.08

| **Pente de 8 polos** para base 95.95.3 | 095.08 (azul) | 095.08.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |





99.80


| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80** para base 95.95.3 | | **Azul*** |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.80.8.230.07 |

Homologações (segundo o tipo):

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.


X-2017, www.findernet.com






Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **95.65 (azul)** | |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Pente de 8 polos | | 095.08 | |
| Módulos | | — | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | |
| Seção disponível para base 95.65 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |


**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**




| **Pente de 8 polos** para base 95.65 | 095.08 (azul) |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |




A





95.15.2

Homologações (segundo o tipo):

| Base para circuito impresso | 95.15.2 (azul) | 95.15.20 (preto) |
|---|---|---|
| Tipo de relé | 44.52, 44.62 | |
| **Acessórios** | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 095.51 | |
| Clip de retenção plástico | 095.52 | |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | IP 20 | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | |




Vista do lado do cobre

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 | 5 | . | P | 5 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confecção standard

**SM** Clip metálico
**SP** Clip plástico







X-2017, www.findernet.com

**Relé para temperatura ambiente +105 °C**
**Montagem em circuito impresso - terminais de bobina e de contatos**
**- 45.31…x310, 1 NA**
**(distância entre contatos ≥ 3 mm)**
**- 45.31…0610, 1 NA**
**(distância entre contatos ≥ 3.6 mm)**

- Distância entre contatos ≥ 3 mm ou ≥ 3.6 mm segundo EN 60730-1
- Bobina DC sensível - 360 mW (tipo 45.31…x310)
- Contatos sem Cádmio
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos, segundo EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 com 8 mm distância no ar/escoamento
- 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
- A prova de fluxo: RT II

Para as dimensões do produto vide a página 5

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V






| | **NEW 45.31…x310** | **NEW 45.31…0610** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm<br>• Máx. temperatura ambiente +105 °C<br>• Montagem em PCI | • 1 NA, distância contatos ≥ 3.6 mm<br>• Máx. temperatura ambiente +105 °C<br>• Montagem em PCI |
| | <br>45.31…x310<br>(1 NA)<br> | <br>45.31…0610<br>(1 NA)<br> |
| | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm | 1 NA, distância contatos ≥ 3.6 mm |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16/30 | 10/30 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 500/500 |
| Carga nominal em AC1 VA | 4000 | 5000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 16/4/1 | 10/4/1 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz) | — | — |
| nominal ($U_N$) V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | —/0.36 | —/0.55 |
| Campo de funcionamento AC | — | — |
| DC | (0.7…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ |
| Tensão de retenção AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC ciclos | —/$10 \cdot 10^6$ | —/$2 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $30 \cdot 10^3$ | $10 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 12/2 | 12/2 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 2500 | 3000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+105 | –40…+105 |
| Categoria de proteção | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | EAC cULus VDE | EAC cULus |

# SÉRIE 45
## Mini relé para circuito impresso 16 A

A

**Relé para temperatura ambiente +125 °C**
**Montagem em circuito impresso - Conexão com Faston 250**
**- 45.71, 1 NA ou 1 NF**
**- 45.91, 1 NA**
**(distância entre contatos ≥ 3 mm)**

- Distância entre contatos ≥ 3 mm segundo EN 60730-1 (tipo 45.91)
- Bobina DC sensível- 360 mW
- Opção contatos sem Cádmio
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos, segundo EN 60335-1, EN 50178, EN 60204 com 8 mm distância no ar/escoamento
- 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos
- A prova de fluxo: RT II standard, (opção RT III)

| | 45.71 | 45.91 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 NA ou 1 NF<br>• Máx. temperatura ambiente +125 °C<br>• Montagem em circuito impresso + Faston 250 | • 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm<br>• Máx. temperatura ambiente +125 °C<br>• Montagem em circuito impresso + Faston 250 |
| | <br>45.71…0310<br>(1 NA)<br><br>45.71…0410<br>(1 NF)<br><br>Vista do lado do cobre | <br>45.91…0310<br>(1 NA)<br><br>Vista do lado do cobre |

Para as dimensões do produto vide a página 5

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA ou 1 NF | 1 NA, distância contatos ≥ 3 mm |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 | 16/30 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.13 | 16/4/1 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | — | — |
| nominal ($U_N$) | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.36 | —/0.36 |
| Campo de funcionamento | AC | — | — |
| | DC | (0.7…1.2)$U_N$ | (0.7…1.2)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/10 · $10^6$ | —/10 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | 100 · $10^3$ | 30 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/2 | 12/2 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 2500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+125 | –40…+125 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 45, relé para circuito impresso + Faston 250, 1 reversível NA, tensão bobina 12 V DC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | | B | | C | D |
| 4 | 5 | . | 7 | 1 | . | 7 | . | 0 | 1 | 2 | . | 0 | 3 | 1 | 0 |

**Série**

**Tipo**
3 = Circuito Impresso, distância contatos ≥ 3 mm ou ≥ 3.6 mm
7 = Circuito Impresso + Faston 250
9 = Circuito Impresso + Faston 250, ≥ 3 mm

**Número de contatos**
1 = 1 contato, 16 A

**Versão da bobina**
7 = DC sensível
9 = Standard DC (somente 45.31…0610)

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgCdO para 45.71, Standard AgNi para 45.31 e 45.91
1 = AgNi
2 = AgCdO

**B: Versão do contato**
3 = NA
4 = NF somente 45.71
6 = NA, ≥ 3.6 mm

**C: Variantes**
1 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = A prova de fluxo (RT II)
1 = Lavável (RT III) somente 45.71 e 45.91

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.31 | DC sensível | 0 - 2 | 3 | 1 | 0 |
| | standard DC | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 45.71 | DC sensível | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 | 0 - 1 |
| 45.91 | DC sensível | 0 - 2 | 3 | 1 | 0 - 1 |


## Características gerais

| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **45.71** | | **45.31 / 45.91** | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado (8 mm) | | Reforçado (8 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 6 | |
| Rigidez dielétrica | V AC | 4000 | | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | | Desconexão completa | |
| Categoria de sobretensão | | — | | III | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | — | | 4 | |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 2500/4 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 3 (2 kV) | | | |
| **Outros dados** | | **45.71** | | **45.31 / 45.91** | |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 3/3 | | 2/— | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | g | 20/10 | | 20/— | |
| Resistência a choque | g | 20 | | | |
| Potência dissipada no ambiente sem carga nominal | W | 0.4 | | | |
| com carga nominal | W | 1.8 | | | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | mm | ≥ 5 | | | |


## Características dos contatos

A


**F 45 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 45.71




**F 45 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 45.31/45.91




**H 45 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva, é ≥ 100 x $10^3$ ciclos (45.71) e ≥ 30 x $10^3$ ciclos (45.31, 45.91).
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC - 0.36 W sensível**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **7**.006 | 4.2 | 7.2 | 100 | 60 |
| 12 | **7**.012 | 8.4 | 14.4 | 400 | 30 |
| 24 | **7**.024 | 16.8 | 28.8 | 1600 | 15 |
| 48 | **7**.048 | 33.6 | 57.6 | 6400 | 7.5 |
| 60 | **7**.060 | 42 | 72 | 10000 | 6 |

**Dados da versão DC - 0.55 W standard**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.2 | 7.2 | 72 | 83 |
| 12 | **9**.012 | 8.4 | 14.4 | 300 | 40 |
| 24 | **9**.024 | 16.8 | 28.8 | 1150 | 21 |
| 48 | **9**.048 | 33.6 | 57.6 | 4400 | 11 |
| 60 | **9**.060 | 42 | 72 | 7200 | 8.3 |

**R 45 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.




X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto

Tipo 45.31




Tipo 45.71/91






**Mini relé industrial 1 ou 2 contatos reversíveis**
**Para montagem em base ou conexão direta através de conectores Faston**

**Tipo 46.52**
- 2 reversíveis 8 A

**Tipo 46.61**
- 1 reversível 16 A

- Bobinas em AC ou DC
- Disponível com: botão de teste bloqueável, indicador mecânico e LED indicador
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos
- Contatos livres de Cádmio
- Base Série 97 para montagem em trilho 35mm (EN 60715) com conexão a parafuso ou Push-in e montagem em PCI
- Opções módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulo temporizador 86.30
- Adaptadores para montagens alternativas
- Patente Europeia


| | 46.52 | 46.61 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 reversíveis 8 A<br>• Plug-in/terminais a solda | • 1 reversível 16 A<br>• Plug-in/Faston 187 |








46.52








46.61




*PARA CARGA DE MOTOR E CARGA PILOT DUTY HOMOLOGADAS PELA UL, VEJA:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| **Características dos contatos** | | | |
|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/15 | 16/25* |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 350 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.5/0.15 | 12/0.5/0.15 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 | |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 - 48 - 110 - 125 | |
| Potência nominal | VA/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.73…1.1)U_N$ | $(0.73…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/3 | 15/5 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

* Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 80 A - 5 ms.

## Codificação

A

Exemplo: Série 46, mini relé industrial, 1 reversível, bobina 24 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | . | 6 | 1 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | A | B | C | D |

**Série**

**Tipo**
5 = Plug-in/terminais a solda (2.5 x 0.5)mm
6 = Terminal Faston 187 (4.8 x 0.5)mm

**Número de contatos**
1 = 1 contato, 16 A
2 = 2 contatos, 8 A

**Versão da bobina**
9 = DC
8 = AC (50/60 Hz)

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$ (somente 46.61)
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
2 = Indicador mecânico
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
54 = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
74 = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado) + indicador mecânico


**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.52 | AC - DC | **0** - 5 | **0** | 2 - **4** | **0** |
| | AC | 0 - 5 | 0 | 54 | / |
| | DC | 0 - 5 | 0 | 74 | / |
| 46.61 | AC - DC | **0** - 4 - 5 | **0** | 2 - **4** | **0** |
| | AC | 0 - 4 - 5 | 0 | 54 | / |
| | DC | 0 - 4 - 5 | 0 | 74 | / |

**Versões especiais para aplicações ferroviárias, sob consulta**


## Descrições: Opções




**C: Variante 54**
LED (AC)

**C: Variante 74**
LED (DC, não polarizado)




**Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0054, 0074)**
Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.
2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.
Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e eficaz.


X-2017, www.findernet.com

## Características gerais


| | | | 1 contato | | 2 contatos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **Isolamento entre bobina e contatos** | | | | | | |
| Tipo de isolação | | | Reforçado (8 mm) | | Reforçado (8 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | — | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | — | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | — | | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | — | | 2000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 3 (2 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | **46.61** | | **46.52** | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/6 | | 1/4 | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | | g | 20/12 | | 20/15 | |
| Resistência a choque | | g | 20 | | 20 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.6 | | 0.6 | |
| | com carga nominal | W | 1.6 | | 2 | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | | | |

## Características dos contatos


**F 46 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 46.52




**F 46 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 46.61




**H 46 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina

A


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 8.8 | 13.2 | 300 | 40 |
| 24 | **9**.024 | 17.5 | 26.4 | 1200 | 20 |
| 48 | **9**.048 | 35 | 52.8 | 4800 | 10 |
| 110 | **9**.110 | 80 | 121 | 23500 | 4.7 |
| 125 | **9**.125 | 91.2 | 138 | 32000 | 3.9 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 80 | 90 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 320 | 45 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 1350 | 21 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 6900 | 9.4 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 9000 | 8.4 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 28000 | 5 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 31500 | 4.1 |

**R 46 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 46 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Acessórios




046.05


**Adaptador para conexões a parafuso** para relés 46.52 e 46.61 | 046.05




046.05




046.05 com relé




046.05 com relé




046.07


**Adaptador para trilho 35 mm** para relés 46.52 e 46.61 | 046.07





046.07




046.07 com relé



046.07 com relé



060.48

**Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para relés do tipo 46.52 e 46.61 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48

A

# SÉRIE 97
## Bases e acessórios para relés da série 46







97.P2

Homologações (segundo o tipo):




097.01




060.48

| **Base com conexão Push-in,** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **97.P1** | **97.P2** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 46.61 | 46.52 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 097.01 | |
| Clip de retenção metálico | | 097.71 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Pente de 8 polos | | 097.58 | |
| Pente de 2 polos | | 097.52 | |
| Pente de 2 polos | | 097.42 | |
| Suporte de etiquetas de identificação | | 097.00 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para suportes de etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras de transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A -250 V AC | 8 A-250 V AC |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima de cabo para bases 97.P1 e 97.P2 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima de cabo para bases 97.P1 e 97.P2 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |





97.P1 97.P2



097.58


| **Pente de 8 polos** para bases 97.P1 e 97.P2 | 097.58 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.52


| **Pente de 2 polos** para bases 97.P1 e 97.P2 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |





**097.42**


| **Pente de 2 polos** para bases 97.P1 e 97.P2 | 097.42 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.00**

| **Suporte de etiquetas de identificação** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.00 |
|---|---|






**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo): CE EAC cULus




**99.02**

Homologações (segundo o tipo): EAC cULus

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC 99.02** para bases 97.P1 e 97.P2 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

A




97.01

Homologações (segundo o tipo):




097.01




060.48

| **Base com conexão a parafusos,** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **97.01 (azul)** | **97.01.0 (preto)** | **97.02 (azul)** | **97.02.0 (preto)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 46.61 | | 46.52 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 097.01 | | | |
| Clip de retenção metálico | | 097.71 | | | |
| Suporte de etiquetas de identificação | | 097.00 | | | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | | |
| Pente de 8 polos | | 095.18 (azul) | | 095.18.0 (preto) | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | | |
| Cartela de etiquetas de identificação para suportes de etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras de transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 16 A-250 V AC | | 8 A-250 V AC | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L97) | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 97.01 e 97.02 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |

**L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**
(para relé 46.61 e base 97.01)











095.18

| **Pente de 8 polos** para bases 97.01 e 97.02 | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para bases 97.01 e 97.02 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |


X-2017, www.findernet.com



97.51

Homologações (segundo o tipo):


097.01

| **Base com conexão a mola,** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **97.51 (azul)** | **97.51.0 (preto)** | **97.52 (azul)** | **97.52.0 (preto)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 46.61 | | 46.52 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 097.01 | | | |
| Clip de retenção metálico | | 097.71 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V AC | | 8 A - 250 V AC | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre bobina e contatos | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+70 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 97.51 e 97.52 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 2 x (0.5…1.5) | | 2 x (0.5…1.5) | |
| | AWG | 2 x (21…18) | | 2 x (21…18) | |





86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):


99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para bases 97.51 e 97.52 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

A



97.11

Homologações (segundo o tipo):





97.12

Homologações (segundo o tipo):


| Base para circuito impresso | 97.11 (azul) | 97.12 (azul) |
|---|---|---|
| Tipo de relé | 46.61 | 46.52 |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | 12 A - 250 V (vide diagrama L97) | 8 A - 250 V |
| Rigidez dielétrica | 6 kV (1.2/50 µs) de isolação entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | IP 20 | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | |

**L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**
(para relé 46.61 e base 97.11)






97.11




97.12




Vista do lado do cobre




Vista do lado do cobre

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 | 7 | . | P | 1 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **A** | Confecção standard |

| | |
|---|---|
| **SM** | Clip metálico |
| **SL** | Clip plástico |



X-2017, www.findernet.com





**Relé industrial**
**Montagem em circuito impresso**

**Tipo 55.12**
- 2 reversíveis 10 A

**Tipo 55.13**
- 3 reversíveis 10 A

**Tipo 55.14**
- 4 reversíveis 7 A

- Bobinas em AC ou DC
- Contatos livres de Cádmio
- Opções de material de contatos
- Opção RT III (lavável) disponível

| 55.12 | 55.13 | 55.14 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| • 2 reversíveis 10 A<br>• Montagem em circuito impresso | • 3 reversíveis 10 A<br>• Montagem em circuito impresso | • 4 reversíveis 7 A<br>• Montagem em circuito impresso |
|  |  |  |  |
| *Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:* *"Informações técnicas gerais" na página* V | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 | 7/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 | 1750 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.25/0.12 | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 | | |
| nominal ($U_N$) | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/5 | 10/5 | 11/3 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

# SÉRIE 55
## Relé industrial 7 A 10 A

finder

A







**Relé industrial**
**Montagem plug-in**


**Tipo 55.32**
- 2 reversíveis 10 A

**Tipo 55.33**
- 3 reversíveis 10 A

**Tipo 55.34**
- 4 reversíveis 7 A

- Bobinas em AC ou DC
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico standard para 2 e 4 reversíveis
- Opção com LED e módulo de proteção integrado
- Bases Série 94 para montagem em circuito impresso ou trilho 35 mm (EN 60715) com conexão a mola, a parafuso ou push-in
- Módulos de sinalização e proteção EMC Série 99 e módulos temporizados tipo 86.30 opcionais
- Disponíveis adaptadores para montagem alternativas
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Contatos livres de Cádmio
- Opções de material de contatos
- Patente Europeia

| 55.32 | 55.33 | 55.34 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| • 2 reversíveis 10 A<br>• Montagem bases Série 94 | • 3 reversíveis 10 A<br>• Montagem bases Série 94 | • 4 reversíveis 7 A<br>• Montagem bases Série 94 |
| <br> | <br> | <br> |




*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 | 7/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 | 1750 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.25/0.12 | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 | | |
| nominal ($U_N$) | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/5 | 10/5 | 11/3 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+85 | –40…+85 | –40…+85 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Relé industrial Série 55, 4 reversíveis, bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | D | |
| 5 | 5 | . | 3 | 4 | . | 9 | . | 0 | 1 | 2 | . | 0 | 0 | 4 | 0 |

**Série**

**Tipo**
1 = Circuito Impresso
3 = Fixação em base

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis, 10 A
3 = 3 reversíveis, 10 A
4 = 4 reversíveis, 7 A

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgNi
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível


**C: Variantes**
0 = Nenhuma
1 = Botão de teste bloqueável
2 = Indicador mecânico
3 = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5 = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54 = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = Duplo LED (DC não polarizado)
7* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado)
74* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado) + indicador mecânico
8* = LED + diodo (+ A1/13 DC, polaridade standard)
9* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/13 DC, polaridade standard)
94* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/13 DC, polaridade standard) + indicador mecânico
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC.

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)
somente para 55.12, 55.13 e 55.14

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.32/34 | AC - DC | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 |
| | AC | **0** - 5 | **0** | 2 - 3 - **4** - 5 | **0** |
| | AC | 0 - 5 | 0 | 54 | / |
| | DC | **0** - 5 | **0** | 2 - **4** - 6 - 7 - 8 - 9 | **0** |
| | DC | 0 - 5 | 0 | 74 - 94 | / |
| 55.33 | AC - DC | **0** - 5 | **0** | **0** | **0** |
| | AC | 0 - 5 | 0 | 1 - 3 - 5 | 0 |
| | DC | 0 - 5 | 0 | 1 - 6 - 7 - 8 - 9 | 0 |
| 55.12/13/14 | AC - DC | **0** - 5 | **0** | **0** | **0** - 1 |


### Descrições: opções e versões especiais




**C: Variantes 3, 5, 54**
LED (AC)

**C: Variantes 6, 7, 74**
Duplo LED
(DC não polarizado)

**C: Variantes 8, 9, 94**
LED + diodo (DC, polaridade standard, + A1/13)




### Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0010, 0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.
Caso 2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.
Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.


A

## Características gerais


| Isolamento segundo EN 61810-1 | | | 2 pole - 3 pole | | 4 pole |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | | 230 |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 400 | | 250 |
| Grau de poluição | | | 2 | | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | | Básico |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 4 |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2000 | | 2000 |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | | Básico |
| Categoria de sobretensão | | | III | | II |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 2.5 |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2000 | | 2000 |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | | Micro-desconexão |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 1000/1.5 |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 4 (4 kV) | | |
| **Outros dados** | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 1/3 | | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | | g | 15/15 | | |
| Resistência a choque | | g | 16 | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1 | | |
| | com carga nominal | W | 3 (2 contatos) | 4 (3 contatos) | 3 (4 contatos) |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | | |

## Características dos contatos


**F 55 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
2 ou 3 contatos




**F 55 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
4 ou contatos




**H 55 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.8 | 6.6 | 40 | 150 |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 140 | 86 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 600 | 40 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 2400 | 20 |
| 60 | **9**.060 | 48 | 66 | 4000 | 15 |
| 110 | **9**.110 | 88 | 121 | 12500 | 8.8 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 17300 | 7.2 |
| 220 | **9**.220 | 176 | 242 | 54000 | 4 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 12 | 200 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 50 | 97 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 190 | 53 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 770 | 25 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 1200 | 21 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 3940 | 12.5 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 4700 | 12 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 17000 | 6 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 19100 | 5.3 |

**R 55 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 55 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**3 -** Máx tensão admissível na bobina.
**4 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Acessórios




**056.25**




**056.25 com relé**

**Aba de montagem no topo** para 55.32, 55.33, 55.34 | 056.25




056.25




056.25 com relé




**056.26**




**056.26 com relé**

**Aba de montagem na parte anterior** para 55.32, 55.33, 55.34 | 056.26




056.26




056.26 com relé




**056.27**




**056.27 com relé**

**Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para 55.32, 55.33, 55.34 | 056.27




056.27




056.27 com relé

# SÉRIE 94
## Sumário bases para relé Série 55







**94.P4**
Vide página 7

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02 | 94.P3 | 55.33 | **Base com conexão push-in**<br>- Para conexões rápidas de cabos<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 94.P4 | 55.32<br>55.34 | | | |




**94.04**
Vide página 9

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02 | 94.02 | 55.32 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 94.03 | 55.33 | | | |
| | 94.04 | 55.32<br>55.34 | | | |




**94.54**
Vide página 10

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02 | 94.54 | 55.32<br>55.34 | **Base com conexão a mola**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção e extração plástico |



**94.84.2**
Vide página 11

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80 | 94.84.2 | 55.32<br>55.34 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Clip de retenção e extração plástico |



**94.94.3**
Vide página 12

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.80 | 94.92.3 | 55.32 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Conexões superiores - Contatos<br>- Conexões inferiores - Bobina | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 94.94.3 | 55.32<br>55.34 | | | |



**94.74**
Vide página 13

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.01 | 94.72 | 55.32 | **Base com conexão a parafuso**<br>- Redução de espaço, 23 mm de largura | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Clip de retenção e extração plástico |
| | 94.73 | 55.33 | | | |
| | 94.74 | 55.32<br>55.34 | | | |
| | 94.82 | 55.32 | | | |



**94.14**
Vide página 14

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 94.12 | 55.32 | **Base para circuito impresso** | Montagem em PCI | - Clip de retenção metálico |
| — | 94.13 | 55.33 | | | |
| — | 94.14 | 55.32<br>55.34 | | | |



**94.22**
Vide página 14


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 94.22 | 55.32 | **Montagem em painel com conexões por solda** | Montagem em painel com 1 mm de espessura | - Clip de retenção metálico |
| — | 94.23 | 55.33 | | | |
| — | 94.24 | 55.32<br>55.34 | | | |



**94.34**
Vide página 15

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Accessories |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 94.32 | 55.32 | **Montagem em painel com conexões por solda** | Fixação parafuso M3 | - Clip de retenção metálico |
| — | 94.33 | 55.33 | | | |
| | 94.34 | 55.32<br>55.34 | | | |

X-2017, www.findernet.com





94.P4

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases




094.91.3



060.48

| **Base com conexão push-in** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.P3** **Azul** | **94.P4** **Azul** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.33 | 55.32, 55.34 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 094.91.3 | |
| Pente de 6 polos | | 094.56 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Pente de 2 polos | | 094.52.1 | |
| Pente de 2 polos | | 097.52 | |
| Suporte para etiquetas de identificação | | 097.00 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |








094.56


| **Pente de 6 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 094.56 (azul) |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






094.52.1

| **Pente de 2 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 094.52.1 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |




A



097.52


| **Pente de 2 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.00

| **Suporte para etiquetas de identificação** para bases 94.P3 e 94.P4 | 097.00 |
|---|---|






86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para bases 94.P3 e 94.P4 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |




94.04

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/base




094.91.3



060.48

| Base com conexão a parafuso montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | 94.02 Azul | 94.02.0 Preto | 94.03 Azul | 94.03.0 Preto | 94.04 Azul | 94.04.0 Preto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.71 | | | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.00.4 | | | | | |
| Suporte para etiquetas de identificação | | 097.00 | | | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | | | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | | | | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | | | |
| Seção disponível para bases 94.02/03/04 | | fio rígido | | fio flexível | | | |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | | | |








094.06

| Pente de 6 polos para bases 94.02, 94.03 e 94.04 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






86.30

| Módulo temporizador Série 86 | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



99.02


| Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02 para bases 94.02, 94.03 e 94.04 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

X-2017, www.findernet.com

A




94.54

Homologações (segundo o tipo):


| | | |
|---|---|---|
| **Base com conexão a mola** montagem em trilho 35 mm (EN 60715) | **94.54 (blue)** | |
| Tipo de relé | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | |
| Clip de retenção metálico | 094.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico | 094.91.3 | |
| Pente de 6 polos | 094.56 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | 99.02, 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | 060.48 | |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | IP 20 | |
| Temperatura ambiente °C | –25…+70 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo mm | 10 | |
| Seção disponível para bases 94.54 | fio rígido | fio flexível |
| mm² | 2 x (0.5…1.5) | 2 x (0.5…1.5) |
| AWG | 2 x (21…14) | 2 x (21…14) |





094.91.3





060.48











Bases + pente

| | |
|---|---|
| **Pente de 6 polos** | 094.56 (azul) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |



094.56




| | |
|---|---|
| **Módulo temporizador Série 86** | |
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |



86.30

Homologações (segundo o tipo):




99.02

| | | |
|---|---|---|
| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para base 94.54 | | |
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.

X-2017, www.findernet.com




94.84.2

Homologações (segundo o tipo):


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.84.2 Azul** | **94.84.20 Preto** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico | | 094.91.3 | 094.91.30 |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.80.3 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.80 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | |
| Seção disponível para base 94.84.2 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |




094.91.3



060.48




94.84.2





94.84.2



094.06

| **Pente de 6 polos** para base 94.84.2 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






99.80

Homologações (segundo o tipo):

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80** para base 94.84.2 | | |
|---|---|---|
| | | **Azul*** |
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.80.8.230.07 |




**94.94.3**

Homologações (segundo o tipo):




**094.91.3**



**060.48**

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **94.92.3 (azul)** | **94.92.30 (preto)** | **94.94.3 (azul)** | **94.94.30 (preto)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.32 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.71 | | | |
| Clip de retenção e extração plástico | | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.80.3 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.80 | | | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico tipo 094.91.3, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |








**094.06**

| **Pente de 6 polos** para bases 94.92.3 e 94.94.3 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






**99.80**


Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.80** para bases 94.92.3 e 94.94.3 | | |
|---|---|---|
| | | **Azul*** |
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.80.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.80.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.80.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.80.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.80.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.80.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.80.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.80.8.230.07 |

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.


LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

X-2017, www.findernet.com



**94.74**


Approvals (according to type):





**94.82**

Approvals (according to type):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.72 Azul** | **94.72.0 Preto** | **94.73 Azul** | **94.73.0 Preto** | **94.74 Azul** | **94.74.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.71 | | | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.01 | | | | | |
| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm | | **94.82 (azul)** | | | **94.82.0 (preto)** | | |
| Tipo de relé | | 55.32 | | | 55.32 | | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.71 | | | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.01 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 (94.72/73/74) | | | 9 (94.82) | | |
| Seção disponível para bases 94.72/73/74 e 94.82 | | fio rígido | | | fio flexível | | |
| | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | | | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | | |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | | | 1 x 14 / 2 x 16 | | |






**99.01**

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01** para bases 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82 | | **Azul*** |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.01.3.000.00 |
| Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…220)V DC | 99.01.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.99 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.01.8.230.07 |

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.

X-2017, www.findernet.com


A



94.14

Homologações (segundo o tipo):

| Base para circuito impresso | 94.12 Azul | 94.12.0 Preto | 94.13 Azul | 94.13.0 Preto | 94.14 Azul | 94.14.0 Preto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 094.51 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | 2 kV AC | | | | | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | | | | | |




Vista do lado do cobre


94.12 94.13 94.14



94.22

Homologações (segundo o tipo):

| Base para ligação por solda espessura painel 1 mm | 94.22 Azul | 94.22.0 Preto | 94.23 Azul | 94.23.0 Preto | 94.24 Azul | 94.24.0 Preto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 094.51 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | 2 kV AC | | | | | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | | | | | |




94.22 94.23 94.24




X-2017, www.findernet.com



94.34

Homologações (segundo o tipo):

| **Base para ligação por solda** montagem com parafuso M3 | **94.32 Azul** | **94.32.0 Preto** | **94.33 Azul** | **94.33.0 Preto** | **94.34 Azul** | **94.34.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 094.51 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | 2 kV AC | | | | | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | | | | | |




## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

**9 4 . P 4 S P A**


**A** Confecção standard

**SM** Clip metálico
**SP** Clip plástico

**Plug-in - Relé de Potência 12 A, 2 e 4 contatos**

- Opção de fixação por aletas (Faston 187, terminais 4.8 x 0.5 mm)
- Bobinas em AC ou DC
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico
- Contatos sem Cádmio (versão standard)
- Opções de material de contatos
- Bases Série 96
- Módulo de sinalização e proteção EMC
- Acessórios
- Patente Europeia

**56.32/56.34**





- 2 ou 4 contatos reversíveis
- Plug-in/Faston 187


**56.32-0300**



- 2 contatos NA (abertura ≥ 1.5 mm)
- Plug-in/Faston 187




* Somente para 4 reversíveis.

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V


56.32 56.34 56.32-0300

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 4 reversíveis | 2 NA - abertura ≥ 1.5 mm |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 12/20 | | 12/20 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 3000 | | 3000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 700 | | 700 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 12/0.5/0.25 | | 12/1/0.5 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400* | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 2/1.3 | 1.5/— |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ | | (0.85…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | — |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | | 0.85 $U_N$/— |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | | 0.2 $U_N$/— |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6/50 \cdot 10^6$ | | $20 \cdot 10^6$/— |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 8/3 | 10/4 | 8/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 5 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | | 2000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT I | | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |


A

**Conexões para circuito impresso**
**Relé de potência 12 A**

- 2 e 4 contatos
- Bobinas em AC ou DC
- Contatos sem Cádmio (versão standard)
- Opção de material de contatos
- Opção RT III (lavável) disponível




56.42 56.42-0300





56.44

## 56.42/56.44



- 2 ou 4 contatos reversíveis
- Montagem em circuito impresso





56.42
Vista do lado do cobre

56.44
Vista do lado do cobre

## 56.42-0300



- 2 contatos NA (abertura ≥ 1.5 mm)
- Montagem em circuito impresso




56.42-0300
Vista do lado do cobre

* Somente para 4 reversíveis.

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 4 reversíveis | 2 NA - abertura ≥ 1.5 mm |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 12/20 | | 12/20 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 3000 | | 3000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 700 | | 700 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 12/0.5/0.25 | | 12/1/0.5 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400* | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 2/1.3 | 1.5/— |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | — |
| Tensão de retenção | AC/DC | $0.8\ U_N$ / $0.6\ U_N$ | | $0.85\ U_N$/— |
| Tensão de desoperação | AC/DC | $0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$ | | $0.2\ U_N$/— |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6/50 \cdot 10^6$ | | $20 \cdot 10^6$/— |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 8/3 | 10/4 | 8/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 5 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | | 2000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT I | | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 56 relé de potência, fixação em base, 2 reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D |
| 5 | 6 | . | 3 | 2 | . | 9 | . | 0 | 1 | 2 | . | 0 | 0 | 4 | 0 |

**Série**

**Tipo**
3 = Fixação em base
4 = Circuito Impresso

**Número de contatos**
2 = 2 contatos, 12 A
4 = 4 contatos, 12 A

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgNi
2 = AgCdO
4 = $AgSnO_2$

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
3 = NA (abertura ≥ 1.5 mm)

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
1 = Lavável (RT III) somente para 56.42 e 56.44
6 = Aba de montagem na parte anterior (somente 4 contatos)
8 = Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715) (somente 4 contatos)

Para outras opções de montagem, vide página 6

**C: Variantes**
0 = Nenhuma
2 = Indicador mecânico
3* = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = Duplo LED (DC não polarizado)
7* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado)
74* = Botão de teste bloqueável + duplo LED (DC não polarizado) + indicador mecânico
8* = LED + diodo (+ em A1/7 DC) somente para 56.32
9* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/7 DC) somente para 56.32
94* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em A1/7 DC) + indicador mecânico somente para 56.32


* Opções não disponíveis para versões 220 V DC e 400 V AC.

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.32 | AC | **0** - 2 - 4 | **0** | 0 - 2 - 3 - **4** - 5 | **0** |
| | AC | 0 - 2 - 4 | 0 | 54 | / |
| | AC | 0 - 2 - 4 | 3 | 0 - 3 - 5 | 0 |
| | DC | **0** - 2 - 4 | **0** | 0 - 2 - **4** - 6 - 7 - 8 - 9 | **0** |
| | DC | 0 - 2 - 4 | 0 | **74 - 94** | / |
| 56.34 | AC | **0** - 2 - 4 | **0** | **0** - 2 - 3 - **4** - 5 | **0** - 6 - 8 |
| | AC | 0 - 2 - 4 | 0 | 54 | / |
| | DC | **0** - 2 - 4 | **0** | **0** - 2 - **4** - 6 - 7 | **0** - 6 - 8 |
| | DC | 0 - 2 - 4 | **0** | **74** | / |
| 56.42 | DC | **0** - 2 - 4 | **0** | **0** | **0** - 1 |
| | AC | 0 - 2 - 4 | 0 - 3 | 0 | 0 - 1 |
| 56.44 | AC - DC | **0** - 2 - 4 | **0** | **0** | **0** - 1 |

**Versões especiais para aplicações ferroviárias, a pedido**


### Descrições: opções e versões especiais




**C: Variantes 3, 5, 54**
LED (AC)

**C: Variantes 6, 7, 74**
Duplo LED
(DC não polarizado)

**C: Variantes 8, 9, 94**
LED + diodo (DC, polaridade standard, + 7) - (somente 56.32)




### Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)

Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.

Caso 2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.

Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.

X-2017, www.findernet.com

## Características gerais


* Apenas para aplicações onde sobretensão de categoria II é permitida. Para aplicações de sobretensão de categoria III: Micro-desconexão.

A


| Isolamento segundo EN 61810-1 | | | 2 reversíveis - 4 reversíveis | | 2 NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 | | 2500 | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 | | 2500 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | | Desconexão completa* | |
| Categoria de sobretensão | | | — | | II | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | — | | 2.5 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 2000/3 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 1/4 (reversíveis) | | 3/— (NA) | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | | g | 17/14 | | | |
| Resistência a choque | | g | 20/14 | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1 (56.32, 56.42) | | 1.3 (56.34, 56.44) | |
| | com carga nominal | W | 3.8 (56.32, 56.42) | | 6.9 (56.34, 56.44) | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | | | |

## Características dos contatos


**F 56 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
2 - 4 contatos




**H 56 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Versão reversível




**H 56 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Versão NA




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.

Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

X-2017, www.findernet.com

## Características da bobina

**Dados da versão DC,** 2 contatos

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.8 | 6.6 | 40 | 150 |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 140 | 86 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 600 | 40 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 2400 | 20 |
| 60 | **9**.060 | 48 | 66 | 4000 | 15 |
| 110 | **9**.110 | 88 | 121 | 12500 | 8.8 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 17300 | 7.2 |
| 220 | **9**.220 | 176 | 242 | 54000 | 4 |

**Dados da versão AC,** 2 contatos

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$* | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 12 | 200 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 50 | 97 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 190 | 53 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 770 | 25 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 1200 | 21 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 3940 | 12.5 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 4700 | 12 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 17000 | 6 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 19100 | 5.3 |

* $U_{min}$ = 0.85 $U_N$ para versões NA.


**Dados da versão DC,** 4 contatos

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.8 | 6.6 | 32.5 | 185 |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 123 | 97 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 490 | 49 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 1800 | 27 |
| 60 | **9**.060 | 48 | 66 | 3000 | 20 |
| 110 | **9**.110 | 88 | 121 | 10400 | 10.5 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 14200 | 8.8 |
| 220 | **9**.220 | 176 | 242 | 44000 | 5 |

**Dados da versão AC,** 4 contatos


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 5.7 | 300 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 22 | 150 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 81 | 90 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 380 | 37 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 600 | 30 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 1900 | 16.5 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 2560 | 13.4 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 7700 | 9 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 10000 | 7.5 |
| 400 | **8**.400 | 320 | 440 | 26000 | 4.9 |

**R 56 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
2 e 4 contatos





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 56 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**
2 contatos




**R 56 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**
4 contatos




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Acessórios

A




056.25




056.25 com relé

**Aba de montagem na parte superior** para 56.32 | 056.25




056.25




056.25 com relé




056.26




056.26 com relé

**Aba de montagem na parte anterior** para 56.32 | 056.26





056.26




056.26 com relé




056.27




056.27 com relé

**Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para 56.32 | 056.27




056.27




056.27 com relé




056.45




056.45 com relé

**Aba de montagem na parte superior** para 56.34 | 056.45





056.45




056.45 com relé




056.47




056.47 com relé


**Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para 56.34 | 056.47




056.47




056.47 com relé



060.48

**Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** para relés tipo 56.34, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48

X-2017, www.findernet.com



**96.02**
Homologações (segundo o tipo):




**96.04**
Homologações (segundo o tipo):




**094.91.3**


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **96.02 Azul** | **96.02.0 Preto** | **96.04 Azul** | **96.04.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 56.32 | | 56.34 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.71 | | 096.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 094.91.3 | 094.91.30 | — | — |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | — | — |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | 090.00.2 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | 86.00, 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração 094.91.3 plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impressoras de transferência térmica CEMBRE | | 060.48 | | — | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L96) | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 94.02/04 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |

**L 96 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**





96.02



96.02



96.04




96.04




**094.06**

| **Pente de 6 polos** para base 96.02 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






**86.00**



**86.30**



**99.02**
Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.


| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| Multitensão: (12…240)V AC/DC; Multifunção: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h) | 86.00.0.240.0000 |
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para bases 96.02 e 96.04 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |

X-2017, www.findernet.com

A



**96.72**


Homologações (segundo o tipo):




**96.74**

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **96.72 Azul** | **96.72.0 Preto** | **96.74 Azul** | **96.74.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 56.32 | | 56.34 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.71 | | 096.71 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.01 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 12 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 96.72 e 96.74 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 4 / 2 x 4 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 12 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |




96.72




96.74



**99.01**

Homologações (segundo o tipo):

**Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01** para bases 96.72 e 96.74

| | | **Azul*** |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.01.3.000.00 |
| Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…220)V DC | 99.01.2.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.99 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.79 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.79 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.79 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.01.8.230.07 |

* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.


LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.




96.12

Homologações (segundo o tipo):

| Base para circuito impresso | 96.12 (azul) | 96.12.0 (azul) | 96.14 (azul) | 96.14.0 (azul) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | 56.32 | | 56.34 | |
| **Acessórios** | | | | |
| | 094.51 | | | |
| **Características gerais** | | | | |
| Valores nominais | 15 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | | | |




Vista do lado do cobre 96.12




96.14
Vista do lado do cobre 96.14

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 | 6 | . | 7 | 4 | S | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confecção standard

**SM** Clip metálico
**SP** Clip plástico





| 9 | 6 | . | 7 | 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sem clip

X-2017, www.findernet.com

**Conexão Plug-in**
**Relé industrial 10 A**

- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Versões de contatos sem Cádmio
- Bobinas em AC ou DC
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Opções de material de contatos
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (versão favorita)
- Bases Série 90
- Módulo de sinalização e proteção EMC
- Módulo de temporização Série 86
- Patente Europeia

| | 60.12 | 60.13 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 contatos, 10 A<br>• Octal | • 3 contatos, 10 A<br>• Undecal |
| | <br> | <br> |

*PARA CARGA DE MOTOR E CARGA PILOT DUTY HOMOLOGADAS PELA UL, VEJA:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.4/0.15 | 10/0.4/0.15 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 11/4 | 11/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |



# SÉRIE 60
## Relé industrial 6 - 10 A

finder

A

**Conexão Plug-in - 6 A**
**Contatos bifurcados, apto a comutação de baixas cargas**

- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Contatos sem Cádmio (ouro e prata níquel)
- Bobinas em AC ou DC
- Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (versão favorita)
- Bases Série 90
- Módulo de sinalização e proteção EMC
- Módulo de temporização Série 86
- Patente Europeia

| | 60.12 - 5200 | 60.13 - 5200 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 contatos, 6 A contatos bifurcados<br>• Octal | • 3 contatos, 6 A contatos bifurcados<br>• Undecal |
| |  |  |



*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/10 | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 250 | 250 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.3/0.12 | 6/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 50 (5/5) | 50 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi + Au contatos bifurcados | AgNi + Au contatos bifurcados |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $250 \cdot 10^3$ | $250 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 11/4 | 11/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

X-2017, www.findernet.com

**Relé industrial 10 A com aletas de fixação**

- Faston 187, (4.8 x 0.8 mm)
- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Bobinas em AC ou DC
- Contatos livres de Cádmio
- Opções de material de contatos

| | **60.62** | **60.63** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 contatos, 10 A<br>• Aletas de fixação/Faston 187 | • 3 contatos, 10 A<br>• Aletas de fixação/Faston 187 |
| |  |  |
| *Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:* *"Informações técnicas gerais" na página* V | | |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 2 reversíveis | 3 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 10/20 | 10/20 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 10/0.4/0.15 | 10/0.4/0.15 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
| V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 |
| Campo de funcionamento AC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 11/4 | 11/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 4 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | |

## Codificação

A

Exemplo: Série 60, relé industrial fixação em base, 3 contatos reversíveis, tensão bobina 12 V DC, botão de teste bloqueável e indicador mecânico.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D |
| 6 | 0 | . | 1 | 3 | . | 9 | . | 0 | 0 | 4 | 0 |

**Série**

**Tipo**
1 = Fixação em base octal/undecal
6 = Faston 187 (4.8 x 0.8 mm) montagem na parte anterior

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis
3 = 3 reversíveis

**Versão da bobina**
4 = Bobina amperiométrica (somente 60.12/13)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
2 = Contatos bifurcados somente para 60.12/13 - 6 A


**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**C: Variantes**
0 = Nenhuma
2 = Indicador mecânico
3 = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = LED + diodo (+ em 2, somente DC)
7* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em 2)
74* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (+ em 2) + indicador mecânico
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC e 400 V AC.

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.


| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.12/13 | AC | **0** | **0** | 0 - 2 - 3 - **4** - 5 | **0** |
| | AC | 0 | 0 | 54 | / |
| | AC | 5 | 0 - 2 | 0 - 2 - 3 - 4 - 5 | 0 |
| | AC | 5 | 0 - 2 | 54 | / |
| | DC | **0** | **0** | 0 - 2 - **4** - 6 - 7 | **0** |
| | DC | 0 | 0 | 74 | / |
| | DC | 5 | 0 - 2 | 0 - 2 - 4 - 6 - 7 | 0 |
| | DC | 5 | 0 - 2 | 74 | / |
| | amperiométrica | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 60.62/63 | AC - DC | **0** - 5 | **0** | **0** | **0** |

### Descrições: Opções e versões especiais




**C: Variantes 3, 5, 54**
LED (AC)

**C: Variantes 6, 7, 74**
LED + diodo (DC, + em 2)




**Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)**
Pode ser utilizado de duas maneiras:
1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.
2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior.
Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.


X-2017, www.findernet.com

## Características gerais


| Isolamento segundo EN 61810-1 | | 2 contatos | | 3 contatos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | Básico | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 3.6 | |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2000 | | 2000 | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | Básico | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 3.6 | |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2000 | | 2000 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | | 1000/1.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 4 (4 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 1/4 | | | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | g | 22/22 | | | |
| Resistência a choque | g | 20 | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal W | 1.3 | | 1.3 | |
| | com carga nominal W | 2.7 (60.12, 60.62) | | 3.4 (60.13, 60.63) | |

## Características dos contatos

**F 60 -Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 60 -Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Absorção nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.8 | 6.6 | 28 | 214 |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 110 | 109 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 445 | 53.9 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 1770 | 27.1 |
| 60 | **9**.060 | 48 | 66 | 2760 | 21.7 |
| 110 | **9**.110 | 88 | 121 | 9420 | 11.7 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 12000 | 10.4 |
| 220 | **9**.220 | 176 | 242 | 37300 | 5.8 |


**Dados da versão AC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Absorção nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 367 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 19 | 183 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 74 | 90 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 290 | 47 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 450 | 37 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 1600 | 20 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 1940 | 18.6 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 7250 | 10.5 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 8500 | 9.2 |
| 400 | **8**.400 | 320 | 440 | 19800 | 6 |

## Características da bobina


A

**R 60 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 60 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Versão amperiométrica




Exemplo de aplicação de relé de versão amperiométrica.
A lâmpada $L_1$ está em Série com a Bobina do relé amperiométrico ($K_1$).
Em uma eventual interrupção da corrente que circula pela lâmpada, a bobina do relé permitirá a alimentação da lâmpada de emergência $L_2$ e a sinalização de avaria no painel de controle através da sinalização $S_1$.
Exemplo: Luz de sinalização para navegação.
$L_1$ = Lâmpada
$L_2$ = Luz de emergência
$S_1$= Sinalização de avaria
$K_1$ = Relé com bobina amperiométrica

**Dados da versão amperiométrica DC**


| Código bobina | $I_{min}$ (A) | $I_N$ (A) | $I_{max}$ (A) | R (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 4202 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 0.15 |
| 4182 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.19 |
| 4162 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.24 |
| 4142 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.31 |
| 4122 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.42 |
| 4102 | 0.85 | 1.0 | 1.2 | 0.61 |
| 4092 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.75 |
| 4062 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.70 |
| 4032 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 6.70 |
| 4012 | 0.085 | 0.1 | 0.15 | 61 |

**Dados da versão amperiométrica AC**

| Código bobina | $I_{min}$ (A) | $I_N$ (A) | $I_{max}$ (A) | R (Ω) |
|---|---|---|---|---|
| 4251 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 0.05 |
| 4181 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 0.10 |
| 4161 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.12 |
| 4121 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.22 |
| 4101 | 0.85 | 1.0 | 1.2 | 0.32 |
| 4051 | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 1.28 |
| 4041 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 2.00 |
| 4031 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 3.57 |
| 4021 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 8.0 |
| 4011 | 0.085 | 0.1 | 0.15 | 32.1 |

Estão disponíveis sob encomenda outros tipos de relés com versão amperiométrica.

## Acessórios



**060.48**


| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para relés tipos 60.12 e 60.13, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |


90.03
Vide página 8

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.02  | **90.02** | 60.12 | **Base com conexão a parafuso** Terminal A1 duplo (para facilitar a interligação) | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Pente<br>- Módulos temporizadores<br>- Clip de retenção metálico |
| | **90.03** | 60.13 | | | |


90.21
Vide página 9


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.01  | **90.20** | 60.12 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Módulos de sinalização e proteção EMC<br>- Clip de retenção metálico |
| | **90.21** | 60.13 | | | |


90.83.3
Vide página 10

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | **90.82.3** | 60.12 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Clip de retenção metálico |
| — | **90.83.3** | 60.13 | | | |


90.23
Vide página 10

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | **90.22** | 60.12 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Clip de retenção metálico |
| — | **90.23** | 60.13 | | | |


90.26
Vide página 11


| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | **90.26** | 60.12 | **Base com conexão a parafuso** | Montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | - Clip de retenção metálico |
| — | **90.27** | 60.13 | | | |


90.12
Vide página 11

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | **90.12** | 60.12 | **Base para ligação por solda** | Fixação parafuso M3 | — |
| — | **90.13** | 60.13 | | | |


90.15
Vide página 12

| Módulo | Base | Relé | Descrição | Montagem | Acessórios |
|---|---|---|---|---|---|
| — | **90.14** | 60.12 | **Base para circuito impresso** | Circuito impresso | — |
| — | **90.14.1** | 60.12 | | | |
| — | **90.15** | 60.13 | | | |
| — | **90.15.1** | 60.13 | | | |




**90.03**


Homologações (segundo o tipo):


Determinadas combinações de relés/bases

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **90.02 Azul** | **90.02.0 Preto** | **90.03 Azul** | **90.03.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | | 60.13 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 090.33 | | | |
| Pente de 6 polos | | 090.06 | | | |
| Etiqueta de identificação | | 090.00.2 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.00, 86.30 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.6 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 90.02 e 90.03 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |





90.02




90.03





| **Pente de 6 polos** para bases 90.02 e 90.03 | 090.06 (azul) | 090.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |




**090.06**

Homologações (segundo o tipo):






**86.00**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| Multitensão: (12…240)V AC/DC; Multifunção: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h) | 86.00.0.240.0000 |
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



**86.30**



**99.02**

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.


| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para bases 90.02 e 90.03 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.02.8.230.07 |




**90.21**

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **90.20** **Azul** | **90.20.0** **Preto** | **90.21** **Azul** | **90.21.0** **Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | | 60.13 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 090.33 | | | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.01 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 90.20 e 90.21 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 6 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 10 / 2 x 14 | |




90.20




90.21




**99.01**

Homologações (segundo o tipo):

| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.01** para bases 90.20 e 90.21 | | |
|---|---|---|
| | | **Azul*** |
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…220)V DC | 99.01.3.000.00 |
| Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…220)V DC | 99.01.2.000.00 |
| LED | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.59 |
| LED | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.59 |
| LED | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.99 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (6…24)V DC | 99.01.9.024.79 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (28…60)V DC | 99.01.9.060.79 |
| LED + Diodo (+A2, polaridade não standard) | (110…220)V DC | 99.01.9.220.79 |
| LED + Varistor | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.98 |
| Circuito RC | (6…24)V DC/AC | 99.01.0.024.09 |
| Circuito RC | (28…60)V DC/AC | 99.01.0.060.09 |
| Circuito RC | (110…240)V DC/AC | 99.01.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110…240)V AC | 99.01.8.230.07 |


* Módulos de cor preta estão disponíveis sob consulta.

LED verde é standard. LED vermelho está disponível sob consulta.



90.83.3

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **90.82.3 Azul** | **90.82.30 Preto** | **90.83.3 Azul** | **90.83.30 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | | 60.13 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 090.33 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Seção disponível para bases 90.82.3 e 90.83.3 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 4 | | 1 x 6 / 2 x 4 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 10 / 2 x 14 | |



90.82.3




90.83.3



90.23

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **90.22 Azul** | **90.23 Azul** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | 60.13 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 090.33 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | |
| Seção disponível para bases 90.22 e 90.23 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 6 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 10 / 2 x 14 |




90.22



90.23



X-2017, www.findernet.com




**90.26**

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **90.26 Azul** | **90.26.0 Preto** | **90.27 Azul** | **90.27.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | | 60.13 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 090.33 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 90.26 e 90.27 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |




90.26





90.27



**90.12**

Homologações (segundo o tipo):

| **Base para ligação por solda** montagem com parafuso M3 | | **90.12 (preto)** | **90.13 (preto)** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | 60.13 |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |




90.12 90.13


A




90.15

Homologações (segundo o tipo):

| Base para circuito impresso | Azul<br>Azul | 90.14 (Ø 20.5 mm)<br>90.14.1 (Ø 17.5 mm) | 90.15 (Ø 22 mm)<br>90.15.1 (Ø 19 mm) |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | 60.13 |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |




90.14 90.14.1 90.15 90.15.1 90.14 90.15




90.14 90.15

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 0 . 2 1 | S M | A | |
|---|---|---|---|
| | | | **A** Confecção standard |
| | | | **SM** Clip metálico |
| 9 0 . 2 1 | | | Sem clip |



X-2017, www.findernet.com

**Conexões para circuito impresso**
**Relé de potência 16 A**









- 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
- Bobinas em AC ou DC
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
- Opção de contatos sem Cádmio

| 62.22/62.23 | 62.22-0300/62.23-0300 |
|---|---|
|  |  |
| • 2 ou 3 contatos reversíveis<br>• Montagem em circuito impresso | • 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm)<br>• Montagem em circuito impresso |

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60730-1).
** Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 10

| 62.22 | 62.23 | 62.22 - 0300 | 62.23 - 0300 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 2 NA, ≥ 3 mm* | 3 NA, ≥ 3 mm* |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30** | | 16/30** | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | | 750 | |
| Potência motor (230/400 V AC) | kW | 0.8/— | 0.8/1.5 | 0.8/— | 0.8/1.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.6/0.4 | | 16/1.1/0.7 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | | AgCdO | |
| **Características da bobina** | | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | | 3/3 | |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ | |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ | |
| Tensão de retenção | AC/DC | $0.8\ U_N$ / $0.6\ U_N$ | | $0.8\ U_N$ / $0.6\ U_N$ | |
| Tensão de desoperação | AC/DC | $0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$ | | $0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$ | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$ | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 11/4 | | 15/3 | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | | 3000 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | –40…+50 | |
| Categoria de proteção | | RT I | | RT I | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | |

# SÉRIE 62
## Relé de potência 16 A

A

**Conexão Plug-in/Faston 187**
**Relé de potência 16 A**

- Plug-in (base Série 92) ou Faston 187 (4.8 x 0.5 mm) com adaptadores de montagem opcionais
- 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
- Bobinas em AC ou DC
- UL Listing: determinadas combinações de relés/bases
- Opções de LED, indicador mecânico e botão de teste
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
- Opção de contatos sem Cádmio
- Bases e acessórios
- Patente Europeia

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60730-1).
** Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.


*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 10

### 62.32/62.33



- 2 ou 3 contatos reversíveis
- Plug-in/Faston 187





62.32 | 62.33

### 62.32-0300/62.33-0300



- 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm)
- Plug-in/Faston 187




62.32-0300 | 62.33-0300

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 2 NA, ≥ 3 mm* | 3 NA, ≥ 3 mm* |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30** | | 16/30** | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | | 750 | |
| Potência motor (230/400 V AC) | kW | 0.8/— | 0.8/1.5 | 0.8/— | 0.8/1.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.6/0.4 | | 16/1.1/0.7 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | | AgCdO | |
| **Características da bobina** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | | 3/3 | |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ | |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ | |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$ | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 11/4 | | 15/3 | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | | 3000 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | –40…+50 | |
| Categoria de proteção | | RT I | | RT I | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | |

X-2017, www.findernet.com

**Aletas de fixação/Faston 250**
**Relé de potência 16 A**


- Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) terminais com aletas ou adaptadores de montagem opcionais
- 2 ou 3 contatos reversíveis ou NA (≥ 3 mm abertura)
- Bobinas em AC ou DC
- Opções de LED, indicador mecânico e botão de teste
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Versão com separador SELV entre a bobina e os contatos
- Opção de contatos sem Cádmio
- Patente Europeia

| 62.82/62.83 | 62.82-0300/62.83-0300 |
|---|---|
|  |  |
| • 2 ou 3 contatos reversíveis<br>• Aletas de fixação/Faston 250 | • 2 ou 3 contatos NA (abertura ≥ 3 mm)<br>• Aletas de fixação/Faston 250 |

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60730-1).
** Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

*PARA CARGA DE MOTOR E CARGA PILOT DUTY HOMOLOGADAS PELA UL, VEJA:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 10




62.82 | 62.83 | 62.82-0300 | 62.83-0300

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 2 NA, ≥ 3 mm* | 3 NA, ≥ 3 mm* |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30** | | 16/30** | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | | 750 | |
| Potência motor (230/400 V AC) | kW | 0.8/— | 0.8/1.5 | 0.8/— | 0.8/1.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.6/0.4 | | 16/1.1/0.7 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | | AgCdO | |
| **Características da bobina** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | | 3/3 | |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ | |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ | |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6/30 \cdot 10^6$ | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 11/4 | | 15/3 | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | | 3000 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | –40…+50 | |
| Categoria de proteção | | RT I | | RT I | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | |

# SÉRIE 62
## Relé de potência 16 A

A

**Conexão Plug-in/Faston 187**
**Relé de potência com sopro magnético**

- Plug-in (base Série 92) ou Faston 187 (4.8 x 0.5 mm) com adaptadores de montagem opcionais
- 1 ou 2 contatos NA
- Alta capacidade de comutação para cargas em DC (resistiva e indutiva)
- Bobina DC
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1, com 6 mm e 8 mm distância
- Contatos sem Cádmio
- Bases e acessórios

NEW **62.31-4800**




- 1 contato NA (dupla abertura, total ≥ 4.2 mm)
- Plug-in/Faston 187


NEW **62.32-4800**



- 2 contatos NA (abertura ≥ 2.1 mm)
- Plug-in/Faston 187




62.31-4800




62.32-4800

* Máxima corrente instantânea 120 A - 5 ms.

Para as dimensões do produto vide a página 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA dupla abertura, ≥ 4.2 mm | 2 NA, ≥ 2.1 mm |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30* | 16/30* |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/125/220 V | A | 16/16/12 | 16/12/6 |
| Capacidade de ruptura em DC com carga indutiva (L/R = 40 ms): 30/125/220 V | A | 16/5/3 | 10/2/1.2 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | |
| Potência nominal DC | W | 1.3 | 1.3 |
| Campo de funcionamento | DC | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | DC | 0.6 $U_N$ | 0.6 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | DC | 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal DC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 16/5 | 16/5 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | 6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 3000 | 2000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE cULus | |

## Codificação

Exemplo: Série 62, relé de potência, aba de montagem e Faston 250 (6.3 x 0.8 mm), 2 contatos NA, tensão bobina 12 V DC.

| 6 2 | . | 8 | 2 | . | 9 | . | 0 1 2 | . | A 0 | B 3 | C 0 | D 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
2 = Circuito Impresso
3 = Fixação em base
8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) montagem na parte anterior

**Número de contatos**
1 = 1 contato (dupla abertura)
2 = 2 contatos
3 = 3 contatos

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgCdO
4 = $AgSnO_2$ (standard para as versões 4800)

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
3 = NA (distância entre contatos abertos ≥ 3 mm)
5 = Reversível + separador plástico entre bobina e contatos (para aplicações SELV)
6 = NA, ≥ 3 distância contatos + separador plástico entre bobina e contatos (para aplicações SELV)
8 = NA (1 contato com dupla abertura ou 2 contatos) com sopro magnético


**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
6 = Aba de montagem na parte posterior
9 = Faston 250 sem aba de montagem na parte posterior (tipos 62.82/83)

**C: Variantes**
0 = Nenhuma
2 = Indicador mecânico
3 = LED (AC)
4 = Botão de teste bloqueável + indicador mecânico
5* = Botão de teste bloqueável + LED (AC)
54* = Botão de teste bloqueável + LED (AC) + indicador mecânico
6* = LED + diodo (DC + em A/A1)
7* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (DC + em A/A1)
74* = Botão de teste bloqueável + LED + diodo (DC + em A/A1) + indicador mecânico
* Opções não disponíveis para versões 220 V DC e 400 V AC.


**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.22/23 | AC - DC | **0** - 4 | **0** - 3 - 5 - 6 | **0** | **0** |
| 62.32/33 | AC - DC | 0 - 4 | 0 - 3 - 5 - 6 | 0 | 0 - 6 |
| | AC - DC | **0** - 4 | **0** - 5 | 2 - **4** | **0** - 6 |
| | AC | **0** - 4 | **0** | 2 - 3 - **4** - 5 | **0** - 6 |
| | AC | 0 - 4 | 0 - 3 | 3 | 0 - 6 |
| | AC | 0 - 4 | 0 | 54 | / |
| | DC | **0** - 4 | **0** | **4** - 6 - 7 | **0** - 6 |
| | DC | 0 - 4 | 0 - 3 | 6 | 0 - 6 |
| | DC | 0 - 4 | 0 | 74 | / |
| 62.31/32 | DC | **4** | **8** | **0** | **0** |
| 62.82/83 | AC - DC | **0** - 4 | **0** - 3 - 5 - 6 | **0** | **0** - 9 |
| | AC - DC | 0 - 4 | 0 - 5 | 2 - 4 | 0 |
| | AC | 0 - 4 | 0 | 2 - 3 - 4 - 5 | 0 |
| | AC | 0 - 4 | 0 - 3 | 3 | 0 |
| | DC | 0 - 4 | 0 | 4 - 6 - 7 | 0 |
| | DC | 0 - 4 | 0 - 3 | 6 | 0 |


### Descrições: Opções e versões especiais





**C: Variantes 3, 5, 54**
LED (AC)




**C: Variantes 6, 7, 74**
LED + diodo (DC, + em A/A1)




**B: Versão do contato 5, 6**
Separador físico adicional entre bobina e contatos (para aplicações SELV)



**B: Versão do contato 8**
Sopro magnético




### Botão de teste bloqueável e indicador mecânico (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)

Pode ser utilizado de duas maneiras:

1) A trava plástica (situada imediatamente acima do botão de teste) permanece intacta. Neste caso, pressionando o botão de teste os contatos se comutam. Quando este botão de teste é liberado, os contatos retornam ao estado anterior.

2) A trava de plástico é quebrada (por meio de uma ferramenta apropriada). Neste caso, (além da função mencionada acima), quando o botão de teste é pressionado e girado, os contatos se travam na posição de uso e permanecem assim até que o botão de teste não seja colocado na posição anterior. Nos dois casos, assegure-se que a atuação do botão de teste seja rápida e decidida.

X-2017, www.findernet.com

## Características gerais

A


| Isolamento segundo EN 61810-1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 - 3 reversíveis | | 2 NA - 3 NA | 1 NA* | | 2 NA* |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | | 230/400 | 230/400 | | 230/400 |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 400 | | 400 | 400 | | 400 |
| Grau de poluição | | 3 | | 3 | 3 | | 3 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado | | Reforçado | Reforçado | | Reforçado |
| Categoria de sobretensão | | III | | III | III | | III |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 4000 | | 4000 | 4000 | | 4000 |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | Básico | | Básico | — | | Básico |
| Categoria de sobretensão | | III | | III | — | | III |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 4 | — | | 4 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2500 | | 2500 | — | | 2500 |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | | Desconexão completa | Desconexão completa | | Desconexão completa** |
| Categoria de sobretensão | | — | | III | III | | II |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | — | | 4 | 4 | | 2.5 |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1500/2 | | 3000/4 | 3000/4 | | 2000/2.5 |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | | |
| Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | | | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 4 (4 kV) | | | | | |
| **Outros dados** | | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 1/5 (tipo reversíveis) | | 3/— (tipo NA) | 3/— (tipo NA) | | 3/— (tipo NA) |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | g | 20/8 | | | | | |
| Resistência a choque | g | 15 | | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | | **2 reversíveis** | **3 reversíveis** | **2 NA** | **3 NA** | **1 NA*** | **2 NA*** |
| sem carga nominal | W | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 |
| com carga nominal | W | 3.3 | 4.3 | 5 | 6 | 3 | 3.3 |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | mm | ≥ 5 | | | | — | |

* Versão com sopro magnético
** Somente em aplicações onde é permitida uma categoria de sobretensão II. Em aplicações com categoria de sobretensão III: Micro-desconexão.


X-2017, www.findernet.com

## Características dos contatos


**F 62 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 62 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Contatos reversíveis





**H 62 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Contatos NA





- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

**H 62 - Máxima capacidade de ruptura para cargas em DC**
**62.31.9.xxx.4800**




**H 62 - Máxima capacidade de ruptura para cargas em DC**
**62.32.9.xxx.4800**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 (ou DC13 com diodo em paralelo com a carga), para valores de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 · $10^3$ ciclos. Nota: o tempo de desexcitação aumentará.
- Para cargas em DC13 sem diodo em paralelo com a carga, a vida elétrica prevista é ≥ 80 · $10^3$ ciclos.

## Características da bobina

A

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.8 | 6.6 | 28 | 214 |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 110 | 109 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 445 | 54 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 1770 | 27 |
| 60 | **9**.060 | 48 | 66 | 2760 | 21.7 |
| 110 | **9**.110 | 88 | 121 | 9420 | 11.7 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 12000 | 10.4 |
| 220 | **9**.220 | 176 | 242 | 37300 | 5.8 |

**Dados da versão AC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 367 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 19 | 183 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 74 | 90 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 290 | 47 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 450 | 37 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 1600 | 20 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 1940 | 18.6 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 7250 | 10.5 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 8500 | 9.2 |
| 400 | **8**.400 | 320 | 440 | 19800 | 6 |

**Dados da versão DC (NA) - ≥ 3 mm**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 5.1 | 6.6 | 12 | 500 |
| 12 | **9**.012 | 10.2 | 13.2 | 48 | 250 |
| 24 | **9**.024 | 20.4 | 26.4 | 192 | 125 |
| 48 | **9**.048 | 40.8 | 52.8 | 770 | 63 |
| 60 | **9**.060 | 51 | 66 | 1200 | 50 |
| 110 | **9**.110 | 93.5 | 121 | 4200 | 26 |
| 125 | **9**.125 | 106 | 138 | 5200 | 24 |
| 220 | **9**.220 | 187 | 242 | 17600 | 12.5 |

**Dados da versão AC (NA) - ≥ 3 mm**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 5.1 | 6.6 | 4 | 540 |
| 12 | **8**.012 | 10.2 | 13.2 | 14 | 275 |
| 24 | **8**.024 | 20.4 | 26.4 | 62 | 130 |
| 48 | **8**.048 | 40.8 | 52.8 | 220 | 70 |
| 60 | **8**.060 | 51 | 66 | 348 | 55 |
| 110 | **8**.110 | 93.5 | 121 | 1200 | 30 |
| 120 | **8**.120 | 106 | 137 | 1350 | 24 |
| 230 | **8**.230 | 196 | 253 | 5000 | 14 |
| 240 | **8**.240 | 204 | 264 | 6300 | 12.5 |
| 400 | **8**.400 | 340 | 440 | 14700 | 7.8 |


**Dados da versão DC com sopro magnético - NA, abertura ≥ 2.1 mm ou ≥ 4.2 mm**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 5.1 | 6.6 | 28 | 214 |
| 12 | **9**.012 | 10.2 | 13.2 | 110 | 109 |
| 24 | **9**.024 | 20.4 | 26.4 | 445 | 54 |
| 48 | **9**.048 | 40.8 | 52.8 | 1770 | 27 |
| 60 | **9**.060 | 51 | 66 | 2760 | 21.7 |
| 110 | **9**.110 | 93.5 | 121 | 9420 | 11.7 |
| 125 | **9**.125 | 106 | 138 | 12000 | 10.4 |
| 220 | **9**.220 | 154* | 242 | 37300 | 5.8 |

* Versão especial com $U_{min}$ = 70% $U_N$


## Características da bobina

**R 62 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Contatos reversíveis





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 62 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**
Contatos reversíveis





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 62 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Contatos NA





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 62 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**
Contatos NA




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 62 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Contatos normalmente abertos, versão com sopro magnético





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.


A

## Dimensões do produto


Tipo 62.22
62.22-0300





Tipo 62.23
62.23-0300





Tipo 62.2x





Tipo 62.2x-0300





Tipo 62.32
62.32-0300





Tipo 62.33
62.33-0300





Tipo 62.3x





Tipo 62.3x-0300





Tipo 62.82
62.82-0300





Tipo 62.83
62.83-0300





Tipo 62.8x





Tipo 62.8x-0300




Tipo 62.31-4800




Tipo 62.32-4800






X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



062.10



062.10 com relé



062.60



062.60 com relé



062.05



062.05 com relé



062.07




062.07 com relé



062.08




062.08 com relé




060.48

**Adaptador de montagem** para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) | 062.10





062.10 | 062.10 com relé

**Adaptador de montagem** para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.60





062.60 | 062.60 com relé

**Aba de montagem na parte superior** para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.05





062.05 | 062.05 com relé

**Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.07




062.07 | 062.07 com relé

**Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para tipos 62.3x e 62.8x.xxxx.xxx9 | 062.08





062.08 | 062.08 com relé

**Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para relés Série 62, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48

X-2017, www.findernet.com

A





92.03


Homologações (segundo o tipo):

| Base com conexão a parafuso<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | 92.03<br>Azul | 92.03.0<br>Preto |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 62.31, 62.32, 62.33 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico<br>(fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 092.71 | |
| Etiqueta de identificação | | 092.00.2 | |
| Módulos (vide tabela abaixo) | | 99.02 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.00, 86.30 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 16 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) de isolamento entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L92) | |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | |
| Seção disponível para bases 92.03 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 10 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 4 |
| | AWG | 1 x 8 / 2 x 12 | 1 x 10 / 2 x 12 |

**L 92 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**






86.00



86.30

| Módulo temporizador Série 86 | |
|---|---|
| Multitensão: (12…240)V AC/DC;<br>Multifunção: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h) | 86.00.0.240.0000 |
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110...125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230...240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



99.02

Homologações (segundo o tipo):

Os módulos DC com polaridade não standard (+A2) são disponíveis sob consulta.


| **Módulos de sinalização e proteção EMC tipo 99.02** para base 92.03 | | |
|---|---|---|
| Diodo (+A1, polaridade standard) | (6...220)V DC | 99.02.3.000.00 |
| LED | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.59 |
| LED | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.59 |
| LED | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.59 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (6...24)V DC | 99.02.9.024.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (28...60)V DC | 99.02.9.060.99 |
| LED + Diodo (+A1, polaridade standard) | (110...220)V DC | 99.02.9.220.99 |
| LED + Varistor | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.98 |
| LED + Varistor | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.98 |
| LED + Varistor | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.98 |
| Circuito RC | (6...24)V DC/AC | 99.02.0.024.09 |
| Circuito RC | (28...60)V DC/AC | 99.02.0.060.09 |
| Circuito RC | (110...240)V DC/AC | 99.02.0.230.09 |
| Resistência anti-remanência | (110...240)V AC | 99.02.8.230.07 |

X-2017, www.findernet.com



**92.13**
Homologações (segundo o tipo):

| **Base para circuito impresso** | **92.13 (azul)** | **92.13.0 (preto)** |
|---|---|---|
| Tipo de relé | 62.31, 62.32, 62.33 | |
| **Acessórios** | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 092.54 | |
| **Características gerais** | | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | 2.5 kV AC | |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | |





62.3x inserido na base 92.13 apresenta uma altura de 63.3 mm



**92.33**
Homologações (segundo o tipo):

| **Base para ligação por solda** montagem com parafuso M3 | **92.33 (azul)** |
|---|---|
| Tipo de relé | 62.31, 62.32, 62.33 |
| **Acessórios** | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | 092.54 |
| **Características gerais** | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |
| Rigidez dielétrica | 2.5 kV AC |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 |




## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 9 | 2 | . | 0 | 3 | S | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confecção standard

**SM** Clip metálico


| 9 | 2 | . | 0 | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sem clip

**Relé de Potência 20 A**
**1 NA + 1 NF**

**65.31 Aletas de fixação com conexões Faston 250**
**65.61 Montagem em PCI**




- Bobinas em AC ou DC
- Opção contatos sem Cádmio




65.61

* Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| | 65.31 | 65.61 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Corrente nominal 20 A<br>• Montagem na parte anterior/ Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) | • Corrente nominal 20 A<br>• Montagem em circuito impresso - terminal duplo |
| |  |  |
| | | Vista do lado do cobre |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA + 1 NF | 1 NA + 1 NF |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 20/40* | 20/40* |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 5000 | 5000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 1000 | 1000 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 1.1 | 1.1 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 20/0.8/0.5 | 20/0.8/0.5 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $80 \cdot 10^3$ | $80 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/12 | 10/12 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+75 | –40…+75 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

# SÉRIE 65
## Relé de potência 20 - 30 A

A

**Relé de Potência 30 A**
**1 NA**
**65.31-0300 Aletas de fixação com conexões Faston 250**
**65.61-0300 Montagem em PCI**

- ≥ 3 mm abertura de contatos
- Bobinas em AC ou DC
- Opção contatos sem Cádmio




65.61-0300

* Distância entre contatos ≥ 3 mm (EN 60335-1).


** Com material contatos $AgSnO_2$ a máxima corrente instantânea no contato NA é de 120 A - 5 ms.


*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

### 65.31-0300



- Corrente nominal 30 A
- Montagem na parte anterior/ Faston 250 (6.3 x 0.8 mm)









### 65.61-0300



- Corrente nominal 30 A
- Montagem em circuito impresso - terminal duplo




Vista do lado do cobre

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA, ≥ 3 mm* | 1 NA, ≥ 3 mm* |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 30/50** | 30/50** |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 7500 | 7500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 1250 | 1250 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 1.5 | 1.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 30/1.1/0.7 | 30/1.1/0.7 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400 | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220 | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.3 | 2.2/1.3 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.6 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ / $30 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 15/4 | 15/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 2500 | 2500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+75 | –40…+75 |
| Categoria de proteção | | RT I | RT I |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 65, relé de potência, para circuito impresso com terminal duplo, 1 NA + 1 NF, tensão bobina 12 V DC.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | D | |
| 6 | 5 | . | 6 | 1 | . | 9 | . | 0 | 1 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Série**

**Tipo**
3 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) montagem na parte anterior
6 = Circuito Impresso com terminal duplo

**Número de contatos**
1 = 1 NA + 1 NF

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgCdO
4 = $AgSnO_2$

**B: Versão do contato**
0 = 1 NA + 1 NF
3 = NA (distância entre contatos abertos ≥ 3 mm)

**C: Variantes**
0 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
9 = Faston 250 sem aba de montagem na parte anterior (tipos 65.31)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.31 | AC - DC | **0** - 4 | **0** - 3 | **0** | **0** - 9 |
| 65.61 | AC - DC | **0** - 4 | **0** - 3 | **0** | **0** |


## Características gerais

| | | | 1 NA + 1 NF | | 1 NA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 | | 2500 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | | Desconexão completa | |
| Categoria de sobretensão | | | — | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | — | | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1500/2 | | 2500/4 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 5/6 (1 NA + 1 NF) | | 7/— (1 NA) | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | | g | 20/13 | | | |
| Resistência a choque | | g | 20 | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1.3 | | | |
| | com carga nominal | W | 2.1 (65.31, 65.61) | | 3.1 (65.31/.61.0300) | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | | | |


## Características dos contatos

A

**F 65 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 65 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 80 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 5.1 | 6.6 | 28 | 214 |
| 12 | **9**.012 | 10.2 | 13.2 | 110 | 109 |
| 24 | **9**.024 | 20.4 | 26.4 | 445 | 54 |
| 48 | **9**.048 | 40.8 | 52.8 | 1770 | 27.1 |
| 60 | **9**.060 | 51 | 66 | 2760 | 21.7 |
| 110 | **9**.110 | 93.5 | 121 | 9420 | 11.7 |
| 125 | **9**.125 | 106 | 138 | 12000 | 10.4 |
| 220 | **9**.220 | 187 | 242 | 37300 | 5.8 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 4.6 | 367 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 19 | 183 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 74 | 90 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 290 | 47 |
| 60 | **8**.060 | 48 | 66 | 450 | 37 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 1600 | 20 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 1940 | 18.6 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 7250 | 10.5 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 8500 | 9.2 |
| 400 | **8**.400 | 320 | 440 | 19800 | 6 |

**R 65 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 65 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.



X-2017, www.findernet.com


## Acessórios







065.05 com relé

**Aba de montagem na parte superior** para tipo 65.31.xxxx.xxx9 | 065.05




065.05





065.05 com relé







065.07 com relé

**Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para tipo 65.31.xxxx.xxx9 | 065.07




065.07





065.07 com relé







065.08 com relé

**Adaptador na parte anterior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para tipos 65.31.xxxx.xxx9 | 065.08




065.08






065.08 com relé

**2 contatos reversíveis**
**Relé de Potência 30 A**

**66.22** **Montagem em PCI**
**66.82** **Conexões Faston 250**
**- Fixação por aletas**

- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1; separação segura e 8 mm de distância de escoamento
- Bobinas em AC ou DC
- Opção de contatos sem Cádmio
- Variante conforme a diretiva ATEX Ex nC

| | **66.22** | **66.82** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Corrente nominal 30 A<br>• Montagem em circuito impresso - terminal duplo | • Corrente nominal 30 A<br>• Montagem na parte anterior<br>• Conexões Faston 250 |
| | <br>Vista do lado do cobre |  |

Para as dimensões do produto vide a página 7

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 30/50 (NA) - 10/20 (NF) | 30/50 (NA) - 10/20 (NF) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 7500 (NA) - 2500 (NF) | 7500 (NA) - 2500 (NF) |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 1200 (NA) | 1200 (NA) |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 1.5 (NA) | 1.5 (NA) |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 25/0.7/0.3 (NA) | 25/0.7/0.3 (NA) |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240 | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 110 - 125 | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 3.6/1.7 | 3.6/1.7 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 8/15 | 8/15 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

A

**2 contatos NA**
**Relé de Potência 30 A**

**66.22-x300** **Montagem em PCI**
**66.82-x300** **Conexões Faston 250**
**- Fixação por aletas**

- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1; separação segura e 8 mm de distância de escoamento
- Bobinas em AC ou DC
- Opção de contatos sem Cádmio
- Variante conforme a diretiva ATEX Ex nC

| | **66.22-x30x** | **66.82-x30x** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Corrente nominal 30 A<br>• Montagem em circuito impresso - terminal duplo | • Corrente nominal 30 A<br>• Montagem na parte anterior<br>• Conexões Faston 250 |
| |  |  |
| | Vista do lado do cobre | |

Para as dimensões do produto vide a página 7

*PARA CARGA DE MOTOR E CARGA PILOT DUTY HOMOLOGADAS PELA UL, VEJA:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA | 2 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 30/50 | 30/50 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 7500 | 7500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 1200 | 1200 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 1.5 | 1.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 25/0.7/0.3 | 25/0.7/0.3 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240 | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 110 -125 | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 3.6/1.7 | 3.6/1.7 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 8/10 | 8/10 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |



X-2017, www.findernet.com

**2 contatos NA (abertura ≥1.5 mm)**
**Relé de Potência 30 A**

| | |
|---|---|
| **66.22-x600** | **Montagem em PCI** |
| **66.22-x600S** | **Montagem em PCI - Distância de 5 mm entre PCB e a parte inferior do relé** |
| **66.82-x600** | **Conexões Faston 250 - Fixação por aletas** |

- Contatos NA com abertura ≥1.5 mm (conforme VDE 0126-1-1 que rege as aplicações de captação de energia solar)
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos de acordo com EN 60335-1; separação segura e 8 mm de distância de escoamento
- Opção lavável (RT III) disponível
- Bobina DC
- Opção de contatos sem Cádmio
- Variante conforme a diretiva ATEX Ex nC


Para as dimensões do produto vide a página 7

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

## NEW 66.22-x60x



- Montagem em circuito impresso - terminal duplo





Vista do lado do cobre

## NEW 66.22-x60xS



- Montagem em circuito impresso - terminal duplo
- Distância de 5 mm entre PCB e a parte inferior do relé





Vista do lado do cobre

## NEW 66.82-x60x



- Montagem na parte anterior
- Conexões Faston 250




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA | 2 NA | 2 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 30/50 | 30/50 | 30/50 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/440 | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 7500 | 7500 | 7500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 1200 | 1200 | 1200 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 25/1.2/0.5 | 25/1.2/0.5 | 25/1.2/0.5 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 110 -125 | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/1.7 | —/1.7 | —/1.7 |
| Campo de funcionamento | AC | — | — | — |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.7…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.5 $U_N$ | —/0.5 $U_N$ | —/0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 15/4 | 15/4 | 15/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 2500 | 2500 | 2500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

# SÉRIE 66
Relé de potência 30 A



## Codificação

Exemplo: Série 66, relé de potência + Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) com aletas superiores de fixação, 2 reversíveis 30 A, tensão da bobina 24 V DC.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | A | | B | | C | | D | |
| 6 | 6 | . | 8 | | 2 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

**Série**

**Tipo**
2 = Circuito impresso
8 = Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) montagem na parte anterior

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis 30 A (versões 0, 1)
2 = 2 reversíveis 25 A (versão 3)

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgCdO
1 = AgNi

**B: Versão do contato**
0 = Reversível
3 = NA
6 = NA, abertura ≥1.5 mm

**C: Variantes**
0 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)
3 = Conforme ATEX (Ex nC)

S = Montagem em PCI com distância de 5 mm entre PCI e a parte inferior do relé (somente 66.22)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.22 | AC - DC | **0** - 1 | **0** - 3 | **0** | 0 - **1** - 3 |
| | DC | **0** - 1 | **6** | **0** | 0 - **1** - 3 |
| 66.22….S | DC | **0** - 1 | **6** | **0** | 0 - **1** - 3 |
| 66.82 | AC - DC | **0** - 1 | **0** - 3 | **0** | **0** - 1 - 3 |
| | DC | **0** - 1 | **6** | **0** | **0** - 1 - 3 |

## Características gerais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 400 | |
| Grau de poluição | | | 3 | |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Reforçado (8 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | **2 reversíveis** | **2 NA, ≥ 1.5 mm (versão x60x)** |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | Desconexão completa* |
| Categoria de sobretensão | | | — | II |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | — | 2.5 |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1500/2 | 2500/3 |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 4 (4 kV) | |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 7/10 | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | | g | 20/19 | |
| Resistência a choque | | g | 20 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 2.3 | |
| | com carga nominal | W | 5 | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 10 | |


* Somente em aplicações onde é permitida uma categoria de sobretensão II. Em aplicações com categoria de sobretensão III: Micro-desconexão.




X-2017, www.findernet.com

## Características dos contatos


**F 66 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
250 V (contato NA)





**F 66 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
440 V (contato NA)




**H 66 - Máxima capacidade de ruptura em DC**




**H 66 - Máxima capacidade de ruptura em DC, versão x60x (abertura ≥1.5 mm)**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **9**.006 | 4.8 | 6.6 | 21 | 283 |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 85 | 141 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 340 | 70.5 |
| 110 | **9**.110 | 88 | 121 | 7000 | 15.7 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 9200 | 13.6 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 6 | **8**.006 | 4.8 | 6.6 | 3 | 600 |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 11 | 300 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 50 | 150 |
| 110/115 | **8**.110 | 88 | 126 | 930 | 32.6 |
| 120/125 | **8**.120 | 96 | 137 | 1050 | 30 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 4000 | 15.7 |
| 240 | **8**.240 | 192 | 264 | 5500 | 15 |

**R 66 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
**3 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente (66.22-x60xS).

**R 66 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Características da variante conforme ATEX, II 3G Ex nC IIC Gc

A

| IDENTIFICAÇÃO | |
|---|---|
| Ex | |
| Identificação para áreas classificadas | |
| **II** | |
| Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras) | |
| **3** | |
| Categoria 3: nível de proteção normal | |
| GÁS | **G**<br>Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa |
| | **Ex nC**<br>Dispositivo selado (tipo de proteção para a categoria 3G) |
| | **IIC**<br>Grupo de gás |
| | **Gc**<br>Nível de proteção do equipamento |
| **–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C**<br>Temperatura ambiente | |
| **EUT 14 ATEX 0150 U**<br>EUT: identificação do laboratório que emite a certificação de tipo<br>14: ano de emissão do certificado<br>0150: número do certificado de tipo<br>U: componente ATEX | |




## Características elétricas

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 25/50 (NA) - 10/20 (NC) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 6250 (NA) - 2500 (NC) |
| Carga nominal em AC15 | VA | 1200 (NA) |
| Potência motor (230 V AC) | kW | 1.5 (NA) |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 25/0.7/0.3 (NA) |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240 |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 110 - 125 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 3.6/1.7 |
| Campo de funcionamento | AC/DC | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |

## Condições especiais para a utilização segura

O componente deve ser colocado dentro de um invólucro que atenda os requisitos gerais para compartimentos conforme parágrafo 6.3 da norma europeia 60079-15.
As conexões devem ser feitas em conformidade com os requisitos do parágrafo 7.2.4 ou 7.2.5 da EN 60079-15.


## Conexão

A seção transversal dos condutores ligados aos terminais, deve ser de pelo menos 4 mm² para o Tipo 66.82.

## Layout da PCI

A seção transversal mínima das trilhas do circuito impresso deve ser de pelo menos 0.58 mm², enquanto a largura deve ser de pelo menos 4 mm para os Tipos "66.22" e "66.22….S".











X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 66.22





Tipo 66.22-0300





Tipo 66.22-0600





Tipo 66.22-0600S





Tipo 66.82




Tipo 66.82-0300




Tipo 66.82-0600




## Acessórios




**066.07**




**066.07 com relé**

| | |
|---|---|
| **Adaptador na parte superior para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)** para tipo 66.82.xxxx.0x00 | 066.07 |






066.07




066.07 com relé

**Montagem em circuito impresso (abertura 3 mm) 50 A Relé de potência para PCI**

- Versões com 2 e 3 contatos NA, com dupla abertura
- Distância entre contatos ≥ 3 mm, de acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2
- Bobina DC, com apenas 170 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C (com energização da bobina no modo "energy-saving") ou 70 °C (com energização da bobina no modo standard)
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Materiais de contato sem Cádmio:
  - Versão AgNi (para aplicações onde é necessária uma baixa resistência dos contatos)
  - Versão $AgSnO_2$ (para aplicações em que se gera altos picos de corrente na conexão)

| | NEW 67.22-x300 | NEW 67.23-x300 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 NA<br>• Distância entre contatos abertos ≥ 3 mm<br>• Montagem em circuito impresso | • 3 NA<br>• Distância entre contatos abertos ≥ 3 mm<br>• Montagem em circuito impresso |
| |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 6 | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 2 NA | 3 NA |
| Abertura entre os contatos mm | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 5 ms) A | 50/150 | 50/150 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 400/690 | 400/690 |
| Carga nominal AC1/AC7a (por contato) VA | 20000 | 20000 |
| Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V AC) VA | 2300 | 2300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 2.2 | 2.2 |
| Potência motor trifásico (480 V AC) kW | — | 11 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 V A | 50/4/1 | 50/4/1 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V DC | 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 | |
| Potência nominal W | 1.7 | 1.7 |
| Campo de funcionamento (–40…+70)°C DC | (0.90 …1.1)$U_N$ | (0.90 …1.1)$U_N$ |
| Modo "Energy-saving" (–40…+85)°C | | |
| Campo de funcionamento para 1 s | (0.95…2.5)$U_N$ | (0.95…2.5)$U_N$ |
| Tensão de retenção DC | (0.32…0.65)$U_N$ | (0.32…0.65)$U_N$ |
| Mínima potência de retenção W | 0.17 | 0.17 |
| Tensão de desoperação DC | 0.05 $U_N$ | 0.05 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica ciclos | $1 \cdot 10^6$ | $1 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal AC7a ciclos | $30 \cdot 10^3$ | $30 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 25/5 | 25/5 |
| Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C | –40…+70 (–40…+85) | –40…+70 (–40…+85) |
| Categoria de proteção | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | |



III-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 67
## Relé de potência para PCI 50 A

A

**Montagem em circuito impresso (abertura 5.2 mm)**
**50 A Relé de potência para PCI**

- Versões com 2 e 3 contatos NA, com dupla abertura
- Distância entre contatos ≥ 5.2 mm, de acordo com VDE 0126-1-1, EN 62109-1, EN 62109-2
- Adequado para inversores com entrada DC de até 1500 V e saída AC de até 690 V, instalações de até 4000 m acima do nível do mar
- Bobina DC, com apenas 170 mW de potência de retenção
- Isolamento reforçado entre bobina e contatos
- Distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI
- Adequado para utilização em temperaturas ambientes de até 85 °C (com energização da bobina no modo "energy-saving") ou 60 °C (com energização da bobina no modo standard)
- Em conformidade com a norma EN 60335-1 relativa à resistência ao calor e ao fogo (GWIT 775 °C e GWFI 850 °C)
- Materiais de contato sem Cádmio:
  - Versão AgNi (para aplicações onde é necessária uma baixa resistência dos contatos)
  - Versão $AgSnO_2$ (para aplicações em que se gera altos picos de corrente na conexão)

| | NEW 67.22-x500 | NEW 67.23-x500 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 NA<br>• Distância entre contatos abertos ≥ 5.2 mm<br>• Montagem em circuito impresso | • 3 NA<br>• Distância entre contatos abertos ≥ 5.2 mm<br>• Montagem em circuito impresso |
| |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 6 | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 2 NA | 3 NA |
| Abertura entre os contatos mm | ≥ 5.2 | ≥ 5.2 |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (por 5 ms) A | 50/150 | 50/150 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 400/690 | 400/690 |
| Carga nominal AC1/AC7a (por contato) VA | 20000 | 20000 |
| Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V AC) VA | 2300 | 2300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 2.2 | 2.2 |
| Potência motor trifásico (480 V AC) kW | — | 11 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 24/110/220 A | 50/7/2 | 50/7/2 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V DC | 5 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 | |
| Potência nominal W | 2.7 | 2.7 |
| Campo de funcionamento (–40…+60)°C DC | (0.90 …1.1)$U_N$ | (0.90 …1.1)$U_N$ |
| Modo "Energy-saving" (–40…+85)°C | | |
| Campo de funcionamento para 1 s | (0.95…2.5)$U_N$ | (0.95…2.5)$U_N$ |
| Tensão de retenção DC | (0.25…0.5)$U_N$ | (0.25…0.5)$U_N$ |
| Mínima potência de retenção W | 0.17 | 0.17 |
| Tensão de desoperação DC | 0.05 $U_N$ | 0.05 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica ciclos | $1 \cdot 10^6$ | $1 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal AC7a ciclos | $30 \cdot 10^3$ | $30 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 30/4 | 30/4 |
| Temperatura ambiente (modo "energy-saving") °C | –40…+60 (–40…+85) | –40…+60 (–40…+85) |
| Categoria de proteção | RT II | RT II |
| **Approvals** (according to type) | EAC, cULus, 03 | |

III-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 67, relé de potência, terminais para PCI, 2 contatos NA, distância entre contatos abertos ≥ 3 mm.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | D | | |
| 6 | 7 | . | 2 | 3 | . | 9 | . | 0 | 1 | 2 | . | 4 | 3 | 0 | 0 | | |

**Série**

**Tipo**
2 = Terminais para PCI, distância de 1.5 mm entre o relé e a PCI

**Número de contatos**
2 = 2 contatos
3 = 3 contatos

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
1 = AgNi
4 = Standard $AgSnO_2$

**B: Versão do contato**
3 = NA, abertura ≥ 3 mm
5 = NA, abertura ≥ 5.2 mm

**C: Variantes**
0 = Nenhuma

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
1 = Lavável (RT III)

S = Versão indicada para a comutação de 100 A, desde que os 3 contatos estejam conectados em paralelo (apenas para o tipo 67.23…430xS)

## Características gerais


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 400/690 3-phase | 400 1 fase | 230/400 |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 630 | 400 | 400 |
| Grau de poluição | | 3 | | |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado | | |
| Categoria de sobretensão | | III | | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | | |
| Rigidez dielétrica | V AC | 4000 | | |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | |
| Tipo de isolamento | | Básico | | |
| Categoria de sobretensão | | III | | |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50)µs | 6 | | |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2500 | | |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | |
| Tipo de desconexão | | Microdesconexão* | | Desconexão completa |
| Categoria de sobretensão | | — | | III |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50)µs | — | | 4 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2500 (67.xx-x300)/3000 (67.xx-x500) | | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 4 (4 kV) | | |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA | ms | 2 | | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA | g | 15 | | |
| Resistência a choque | g | 35 | | |
| Potência dissipada no ambiente — sem carga nominal | W | 1.7 (67.xx-x300)/2.7 (67.xx-x500) | | |
| Potência dissipada no ambiente — com carga nominal | W | 8.5 (67.xx-x300)/9.5 (67.xx-x500) | | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | mm | ≥ 20 | | |
| **Proteção contra curto circuito** | | | | |
| Resistência a curto circuito em valores nominais | kA | 5 | | |
| Fusível de proteção para carga de motores | A | 30 (tipo retardado) | | |

* com categoria de sobretensão II: Desconexão completa


## Características dos contatos

A

**F 67 - Vida elétrica versus corrente nos contatos (carga AC1/AC7a)**





**H 67 - Máxima capacidade de ruptura em DC (67.xx-x300)**





Quando comutada uma carga resistiva (DC1) ou indutiva (DC13) com valores de tensão e corrente abaixo da curva correspondente, uma vida elétrica de > 30 000 ciclos pode ser esperada.

**H 67 - Máxima capacidade de ruptura em DC (67.xx-x500)**




Quando comutada uma carga resistiva (DC1) ou indutiva (DC13) com valores de tensão e corrente abaixo da curva correspondente, uma vida elétrica de > 30 000 ciclos pode ser esperada.

## Conexão dos contatos em paralelo




Para comutação de cargas até 100 A conectar os contatos em paralelo dimensionando adequadamente as pistas do circuito impresso:
- 100 A, com a versão 67.23…4300S
- 80 A, com a versão 67.23…1300



III-2017, www.findernet.com

## Características da bobina


**Dados da versão DC, 67.xx-x300**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento (@ 70 °C máx.) $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de retenção $U_h$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ $I_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | Ω | mA |
| 5 | **9**.005 | 4.5 | 5.5 | 1.6 | 14.7 | 340 |
| 6 | **9**.006 | 5.4 | 6.6 | 1.9 | 21.5 | 279 |
| 8 | **9**.008 | 7.2 | 8.8 | 2.6 | 37.6 | 213 |
| 12 | **9**.012 | 10.8 | 13.2 | 3.8 | 85 | 141 |
| 24 | **9**.024 | 21.6 | 26.4 | 7.7 | 340 | 71 |
| 48 | **9**.048 | 43.2 | 52.8 | 15.4 | 1355 | 35 |
| 60 | **9**.060 | 54 | 66 | 19.2 | 2120 | 28 |
| 110 | **9**.110 | 99 | 121 | 35.2 | 7120 | 15 |

**Dados da versão DC, 67.xx-x500**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento (@ 60 °C máx.) $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de retenção $U_h$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ $I_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | Ω | mA |
| 5 | **9**.005 | 4.5 | 5.5 | 1.25 | 9.3 | 538 |
| 6 | **9**.006 | 5.4 | 6.6 | 1.5 | 13.5 | 444 |
| 8 | **9**.008 | 7.2 | 8.8 | 2 | 23.7 | 338 |
| 12 | **9**.012 | 10.8 | 13.2 | 3 | 53.5 | 224 |
| 24 | **9**.024 | 21.6 | 26.4 | 6 | 213 | 113 |
| 48 | **9**.048 | 43.2 | 52.8 | 12 | 855 | 56 |
| 60 | **9**.060 | 54 | 66 | 15 | 1335 | 45 |
| 110 | **9**.110 | 99 | 121 | 27.5 | 4500 | 24 |

**R 67 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, 67.xx-x300** com energização (contínua) da bobina no modo standard (–40…+70)°C




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 67 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, 67.xx-x500** com energização (contínua) da bobina no modo standard (–40…+60)°C





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**Modo "Energy saving"**

Em algumas aplicações, tais como em inversores fotovoltaicos, pode ser necessário minimizar a potência total dissipada no relé e permitir o seu uso em níveis mais elevados de temperatura ambiente (até 85 °C). Isto pode ser feito através da aplicação de uma tensão inicial na bobina dentro do campo de funcionamento para o modo "Energy saving" (ver diagrama à direita), e em seguida (<1 s), reduzir a tensão da bobina a um valor dentro do campo de funcionamento da tensão de retenção. Quanto menor a tensão retenção, menor é a dissipação de potência na bobina (0.17 W no mínimo).
Bobinas com tensões tão elevadas quanto 2.5 $U_N$ podem ser utilizadas, quando necessário, para reduzir o tempo de operação do contato.

**R 67 - Campo de funcionamento versus temperatura ambiente, 67.xx-x300/x500** no modo "energy saving" (–40…+85)°C





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.


## Dimensões do produto

A

Tipo 67.22




Tipo 67.23








III-2017, www.findernet.com

**Relé biestável de comando e sinalização**
**RB.14 montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)**
**RB.22 versão plug-in - montagem em base undecal tipo 90.21**

- 2 ou 4 contatos reversíveis
- Corrente contínua DC
- Relé biestável com duas bobinas
- Prioridade de comando de SET e RESET
- LED de indicação de alimentação da bobina
- Contatos sem Cádmio

RB.14/22
Conexão a parafuso



| | RB.14 | RB.22 |
|---|---|---|
| |  |  |
| |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 5 | | |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 4 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 VA | 350 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 8/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V DC | 24 - 48 - 110…125 - 220…250 | 24 - 110…125 - 220…250 |
| Potência nominal DC W | 7 | 4 |
| Campo de funcionamento V DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica DC ciclos | $2 \cdot 10^6$ | $2 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: fechamento do contato SET/RESET ms | 10/5 | 10/5 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 (8 mm) | 4 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+55 | –40…+55 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | |

# SÉRIE RB
Relé biestável 8 A

## Codificação

Exemplo: série RB, relé biestável, 4 contatos reversíveis, tensão de comando de 125 V DC, montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715).




**Série**

**Tipo**
1 = Versão modular

**Número de contatos**
4 = 4 reversíveis

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal**
024 = 24 V DC
048 = 48 V DC
125 = 110…125 V DC
250 = 220…250 V DC

**Opções**
0000 = Montado em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

**Códigos / Tensões de alimentação**
RB.14.9.024.0000
RB.14.9.048.0000
RB.14.9.125.0000
RB.14.9.250.0000

Exemplo: série RB, relé biestável, 2 contatos reversíveis, tensão de comando de 125 V DC, montagem em base 90.21.




**Série**

**Tipo**
2 = Versão plug-in

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal**
024 = 24 V DC
125 = 110…125 V DC
250 = 220…250 V DC

**Opções**
9021 = Montado em base 90.21
0000 = Montagem somente relé

**Códigos / Tensões de alimentação**
RB.22.9.024.0000
RB.22.9.024.9021
RB.22.9.125.0000
RB.22.9.125.9021
RB.22.9.250.0000
RB.22.9.250.9021


X-2017, www.findernet.com

## Características gerais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Isolação segundo EN 61810-1** | | | |
| | | 2 reversíveis | 4 reversíveis |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | 230/400 |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | 250 |
| Grau de poluição | | 2 | 2 |
| **Isolação entre a bobina e os contatos** | | | |
| Tipo de isolação | | Reforçado (8 mm) | Reforçado (8 mm) |
| Categoria de sobretensão | | III | III |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 4 | 6 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2000 | 3000 |
| **Isolação entre contatos adjacentes** | | | |
| Tipo de isolação | | Básico | Básico |
| Categoria de sobretensão | | III | III |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2000 | 2500 |
| **Isolação entre contatos abertos** | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | Micro-desconexão |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | 1000/1.5 |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | |
| Tempo de bounce: SET (NA) / RESET (NF) | ms | 3/6 | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | g | 3/6 | |
| Resistência a choque | g | 15 | |
| Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador | m | 100 | |
| **Terminais** | | **Conexão a parafuso** | |
| | | **Cabo rígido e cabo flexível** | |
| Seção máxima do cabo | $mm^2$ | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | |

## Características dos contatos

**RB - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1. Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características do circuito de comando - Tipo RB.14

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Potência nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 290 | 7 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 150 | 7 |
| 110…125 | **9**.125 | 88 | 137.5 | 60 | 7 |
| 220…250 | **9**.250 | 176 | 275 | 30 | 7 |


## Características do circuito de comando - Tipo RB.22

**Dados da versão DC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Potência nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 170 | 4 |
| 110…125 | **9**.125 | 88 | 137.5 | 35 | 4 |
| 220…250 | **9**.250 | 176 | 275 | 18 | 4 |

## Esquemas de ligação


**Tipo RB.14**
Ligação somente com os botões frontais habilitados
EN = positivo
0 V = negativo





**Tipo RB.14**
Ligação somente com os botões de comando remoto habilitados





**Tipo RB.14**
Ligação com os botões frontais e de comando remoto habilitados





**Tipo RB.22**
Ligação somente com os botões frontais habilitados
EN = positivo
0 V = negativo





**Tipo RB.22**
Ligação somente com os botões de comando remoto habilitados




**Tipo RB.22**
Ligação com os botões frontais e de comando remoto habilitados




## Funções








X-2017, www.findernet.com


## Dimensões do produto

RB.14
Conexão a parafuso
















RB.22
Conexão a parafuso
















**Relé rápido**
**RR.14 montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)**
**RR.24 versão plug-in - montagem em base undecal tipo 90.21**

- 4 contatos reversíveis ou 3 contatos NA + 1 reversível
- Corrente contínua DC
- Tempo de operação ≤ 3 ms
- LED de indicação de alimentação da bobina
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Versão plug-in - montagem em base undecal tipo 90.21

RR.14/24
Conexão a parafuso



| | RR.14 | RR.24 |
|---|---|---|
| |  |  |
| |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 5 | | |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 4 reversíveis | 3 NA + 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 VA | 400 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.3 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 8/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V DC | 24 - 48 - 110…125 - 220…250 | 24 - 110…125 - 220…250 |
| Potência nominal DC W | < 5 | < 3 |
| Campo de funcionamento V DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica DC ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 2.9/2.5 | 3/5 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 (8 mm) | 4 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+55 | –40…+55 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | |

X-2017, www.findernet.com

## Codificação

A

Exemplo: série RR, relé rápido, 4 contatos reversíveis, tensão de alimentação de 125 V DC, montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715).




**Série**

**Tipo**
1 = Versão modular

**Número de contatos**
4 = 4 reversíveis

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
024 = 24 V DC
048 = 48 V DC
125 = 110…125 V DC
220 = 220 V DC
250 = 250 V DC

**Opções**
0000 = Montado em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

**Códigos / Tensões de alimentação**
RR.14.9.024.0000
RR.14.9.048.0000
RR.14.9.125.0000
RR.14.9.220.0000
RR.14.9.250.0000

Exemplo: série RR, relé rápido, 3 NA + 1 reversível, tensão de alimentação de 125 V DC, montagem em base 90.21.




**Série**

**Tipo**
2 = Versão plug-in

**Número de contatos**
4 = 3 NA + 1 reversível

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
024 = 24 V DC
125 = 110…125 V DC
250 = 220…250 V DC

**Opções**
9021 = Montado em base 90.21
0000 = Montagem somente relé

**Códigos / Tensões de alimentação**
RR.24.9.024.0000
RR.24.9.024.9021
RR.24.9.125.0000
RR.24.9.125.9021
RR.24.9.250.0000
RR.24.9.250.9021

X-2017, www.findernet.com


## Características gerais

| Isolamento segundo EN 61810-1 | | RR.14 | RR.24 |
|---|---|---|---|
| | | 4 reversíveis | 3 NA + 1 reversível |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | 230/400 |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | 250 |
| Grau de poluição | | 2 | 2 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado (8 mm) | Reforçado (8 mm) |
| Categoria de sobretensão | | III | III |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | 4 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 3500 | 2000 |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | |
| Tipo de isolamento | | Básico | Básico |
| Categoria de sobretensão | | II | II |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 2.5 | 2.5 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 2000 | 2000 |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | Micro-desconexão |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1000/1.5 | 1000/1.5 |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | nível 3 (2 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 1.3/5.1 | |
| Resistência da vibração (5…55)Hz: NA/NF | g | 15/3 | |
| Resistência a choque | g | 13 | |
| **Terminais** | | **Conexão a parafuso** | |
| | | **Cabo rígido e cabo flexível** | |
| Seção máxima do cabo | $mm^2$ | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | |


## Características dos contatos

A

**RR - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**RR - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da alimentação - Tipo RR.14

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Tensão de retenção | Tensão de desoperação | Potência nominal | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | W | mA |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 15 | 2.8 | 4.8 | 200 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 30 | 3 | 3.8 | 80 |
| 110…125 | **9**.125 | 88 | 137.5 | 80 | 12 | 3.8 | 30 |
| 220 | **9**.220 | 176 | 242 | 150 | 20 | 4.0 | 18 |
| 250 | **9**.250 | 200 | 275 | 160 | 22 | 3.8 | 15 |

## Características da alimentação - Tipo RR.24


**Dados da versão DC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Tensão de retenção | Tensão de desoperação | Potência nominal | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | W | mA |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 14 | 2.4 | 2.9 | 120 |
| 110…125 | **9**.125 | 88 | 137.5 | 80 | 12 | 2.5 | 20 |
| 220…250 | **9**.250 | 176 | 275 | 150 | 20 | 1.8 | 8 |


## Dimensões do produto

RR.14
Conexão a parafuso














RR.24
Conexão a parafuso




























**99.02**




| Esquemas | Código | Funções |
|---|---|---|
|  | 99.02.9.024.99<br>99.02.9.060.99<br>99.02.9.220.99 | **LED verde + módulo a diodo (polaridade standard)**<br>Módulos de diodo de recuperação + LED são usados apenas para DC. Os picos de tensão inversa da bobina entram em curto-circuito devido ao diodo de recuperação (positivo ao terminal A1).<br>O tempo de desexcitação é multiplicado por um valor entre 3 e 5.<br>Se o aumento do tempo de desexcitação for indesejado, use um módulo a Varistor ou RC.<br>O indicador LED acende quando a bobina é colocada sob tensão. |
|  | 99.02.0.024.98<br>99.02.0.060.98<br>99.02.0.230.98 | **LED verde + módulo Varistor**<br>Os módulos LED + Varistor são usados para bobinas AC e DC.<br>Os picos de tensão inversa da bobina de relé são limitados pelo Varistor, até aprox. 2.5 vezes a tensão nominal de fornecimento. Ao utilizar bobinas DC, é essencial que o polo positivo esteja ligado ao terminal A1. O tempo de desexcitação do relé aumenta de forma pouco significativa. |
|  | 99.02.0.024.59<br>99.02.0.060.59<br>99.02.0.230.59 | **Módulo LED verde**<br>Os módulos LED são usados para bobinas AC e DC.<br>O indicador LED acende quando a bobina é colocada sob tensão.<br>Ao usar bobinas DC, é essencial que o polo positivo esteja ligado ao terminal A1. |
|  | 99.02.3.000.00 | **Módulo de diodo (polaridade standard)**<br>Os módulos de diodo de recuperação são usados apenas para DC. Os picos de tensão inversa da bobina entram em curto-circuito devido ao diodo de recuperação (positivo ao terminal A1).<br>O tempo de desexcitação é multiplicado por um valor entre 3 e 5.<br>Se o aumento do tempo de desexcitação for indesejado, use um Varistor ou módulo RC. |
|  | 99.02.0.024.09<br>99.02.0.060.09<br>99.02.0.230.09 | **Módulo RC**<br>Os módulos de circuito RC são usados para bobinas AC e DC. Os picos de tensão inversa da bobina são limitados pelo módulo RC, até aprox. 2.5 vezes a tensão nominal de fornecimento. O tempo de desexcitação do relé aumenta de forma pouco significativa. |
|  | 99.02.8.230.07 | **Módulo de bypass da corrente residual**<br>Os módulos de bypass são recomendados, caso os relés de 110 ou 230 V AC mostrem uma tendência para falhar a desexcitação. A falha de desexcitação pode ser provocada por correntes residuais dos interruptores de proximidade AC ou acoplamento indutivo devido às longas linhas de controle AC paralelas. |

Característica da tensão/corrente durante a comutação da carga resistiva (fig. 1).




Característica da tensão/corrente durante a comutação da bobina de relé (fig. 2).




**Comutação das bobinas de relé.**

Ao comutar uma carga resistiva, a corrente segue diretamente a fase da tensão (Fig 1).

Ao comutar bobinas de relé, as formas de onda da corrente e da tensão são diferentes devido à natureza indutiva da bobina (Fig 2). Para uma breve explicação deste mecanismo, ver abaixo.









Ao alimentar a bobina, o acúmulo do campo magnético permite contrariar as forças eletromotrizes que, por sua vez, atrasam o aumento da corrente da bobina. Ao desligar a alimentação, a interrupção súbita da corrente da bobina provoca o colapso repentino do campo magnético que, por sua vez, induz à alta tensão da polaridade inversa ao longo da bobina. Este pico de tensão da polaridade inversa pode atingir um valor, normalmente, 15 vezes superior à tensão de fornecimento e, como consequência, pode perturbar ou destruir os dispositivos eletrônicos.

Para contrariar este efeito potencialmente nocivo, as bobinas de relé podem ser eliminadas com um módulo de diodo, Varistor (resistor dependente da tensão) ou RC (resistor/condensador) – de acordo com a tensão de funcionamento. (Ver acima as descrições dos vários módulos disponíveis.)

Apesar da descrição acima estar baseada no funcionamento de uma bobina DC, o pico de tensão da polaridade inversa ao desligar a alimentação é aplicado também às bobinas AC. No entanto, ao ligar a alimentação das bobinas AC, haverá corrente de ligação inicial 1.3 a 1.7 vezes superior à corrente nominal da bobina – de acordo com o tamanho da bobina. Se as bobinas forem alimentadas através de um transformador (e, principalmente, se várias forem alimentadas simultaneamente), isto poderá ter de ser considerado ao calcular o valor VA do transformador.

## Características

- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

| | EMR<br>Relé eletromecânico | SSR<br>Relé de estado sólido |
|---|---|---|
| **Largura 6.2 mm**<br>• **EMR - Alimentação DC, AC ou AC/DC**<br>• **SSR - Circuito de entrada DC ou AC/DC**<br>• Conexão a parafuso e a mola | **38.51/38.61**<br><br>• **1 reversível - 6 A/250 V AC**<br>**Página 1** | **38.81/38.91**<br><br>• Saída simples:<br>opções **0.1 A/48 V DC, 6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC**<br>• Comutação silenciosa e de alta velocidade<br>• Vida elétrica longa<br>**Página 2** |
| **Largura 6.2 mm**<br>• **Bobina especial / entrada com circuito de supressão de corrente residual**<br>• **EMR - Alimentação AC ou AC/DC**<br>• **SSR - Circuito de entrada AC ou AC/DC**<br>• Conexão a parafuso e a mola | **38.51.3... - 38.61.3...**<br><br>• **1 reversível - 6 A/250 V AC**<br>**Página 1** | **38.81.3... - 38.91.3...**<br><br>• Saída simples:<br>opções **0.1 A/48 V DC, 6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC**<br>• Comutação silenciosa e de alta velocidade<br>• Vida elétrica longa<br>**Página 2** |
| **Largura 6.2 mm**<br>• **Interface modular temporizada**<br>• **4 funções & 4 escalas de tempo 0.1 s...6 h**<br>• **EMR - Alimentação AC/DC (12 ou 24 V)**<br>• **SSR - Alimentação AC/DC (24 V)**<br>• Conexão a parafuso | **38.21**<br><br>• **1 reversível - 6 A/250 V AC**<br>**Página 3** | **38.21...9024-8240**<br><br>• Saída simples:<br>opções **6 A/24 V DC, 2 A/240 V AC**<br>• Comutação silenciosa e de alta velocidade<br>• Vida elétrica longa<br>**Página 3** |
| **Largura 14 mm**<br>• **2 reversíveis 8 A ou 1 reversível 16 A**<br>• **EMR - Alimentação DC ou AC/DC**<br>• **SSR - Circuito de entrada DC**<br>• Conexão a parafuso e a mola | **38.01/38.52/38.11/38.62**<br><br>• **1 reversível - 16 A/250 V AC**<br>• **2 reversíveis - 8 A/250 V AC**<br>**Página 4** | **38.31/38.41**<br><br>• Saída simples:<br>opções **5 A/24 V DC, 3 A/240 V AC**<br>• Comutação silenciosa e de alta velocidade<br>• Vida elétrica longa<br>**Página 5** |

**1 contato - 6 A - relé modular de interface eletromecânico, 6.2 mm de largura.**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

- Bobina DC sensível ou alimentação AC/DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.51/38.51.3
Conexão a parafuso



38.61/38.61.3
Conexão a mola




* Versão especial para máx temperatura ambiente +70 °C.


** As limitações de temperatura ambiente aplicam-se em caso de montagem adjacente dos módulos, em que a bobina seja alimentada por um ciclo de trabalho de ≥ 50% ou em que o tempo de ativação exceda 1 hora:
+55 °C: aplica-se aos grupos limitados a 2 módulos adjacentes e em que cada grupo seja separado por uma caixa de ar ≥ 6.2 mm.
+30 °C: aplica-se a um grupo de mais de módulos 2 adjacentes.

Para as dimensões do produto vide a página 13


## 38.51/61




- 1 contato, relé eletromecânico
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




## 38.51.3/38.61.3



- Circuito supressão corrente residual
- 1 contato, relé eletromecânico
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/10 | 6/10 | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 1500 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 | 300 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 | 0.185 | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 | 6/0.2/0.12 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) | 500 (12/10) | |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240)** | (110…125) | — |
| nominal ($U_N$) | V AC | (230…240)* | — | (230…240) |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 48 - 60 (não polarizado) | — | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | Vide página 9 | 1/1 | 0.5/— |
| Campo de funcionamento | AC/DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (94…138)V | — |
| | AC | (184…264)V | — | (184…264)V |
| | DC | (0.8…1.2)$U_N$ | — | |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.6 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | 0.6 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.1 $U_N$ / 0.05 $U_N$ | 44 V | 72 V |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/6 | 5/6 | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | |
| Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V/> 60 V) | °C | –40…+70/–40…+55 | —/–40…+55 | |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC RINA cULus | | |

# SÉRIE 38
## Relé modular de interface - Saída simples SSR

**Saída NA - módulo de interface com relé de estado sólido, 6.2 mm de largura.**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

- Entradas nas versões DC, AC ou AC/DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Silencioso, alta velocidade de chaveamento e longa vida elétrica
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

B


38.81/38.81.3
Conexão a parafuso



38.91/38.91.3
Conexão a mola




### 38.81/38.91





- Saída AC ou DC
- Relé de Estado Sólido - entrada DC
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

### 38.81.3/38.91.3



- Circuito supressão corrente residual
- Saída AC ou DC
- Relé de Estado Sólido - entrada AC ou AC/DC
- Conexão a parafuso e a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




Para as dimensões do produto vide a página 13

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | | 1 NA | | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 |
| Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio | V | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33)DC | (1.5…53)DC | (12…275)AC | (1.5…33)DC | (1.5…53)DC | (12…275)AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 0.05 | 35 | 1 | 0.05 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | 1 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.6 |
| **Circuito de entrada** | | | | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC | — | | | 230…240 | | |
| | V DC | 6 - 24 - 60 | | | — | | |
| | V AC/DC | (110…125) - (220…240) | | | 110…125 | | |
| Campo de funcionamento | V DC | Vide página 10 | | | Vide página 10 | | |
| Consumo nominal | mA | Vide página 10 | | | Vide página 10 | | |
| Tensão de desoperação | V DC | Vide página 10 | | | Vide página 10 | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Tempo de atuação: ON/OFF | ms | 0.2/0.6 | 0.04/0.11 | 12/12 | 0.2/0.6 | 0.04/0.11 | 12/12 |
| Rigidez dielétrica entre entrada e saída | V AC | 2500 | | | 2500 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | | | –20…+55 | | |
| Categoria de proteção | | IP20 | | | IP20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | | | | | |

X-2017, www.findernet.com


**Interface modular temporizada, 6.2 mm de largura.**
**1 contato, 6 A - relé eletromecânico**
**1 saída, 2 A AC ou DC - relé de estado sólido**

- Saída para relé eletromecânico ou relé de estado sólido
- Multifunções
- Alimentação AC e DC
- 4 escalas de tempo de 0.1 s a 6 h
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Largura 6.2 mm, Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.21
Conexão a parafuso




## 38.21




- Relé eletromecânico 1 reversível
- Alimentação 12 ou 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**GI:** Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré-ajustado
**SW:** Intermitência simétrica (início ON)





## 38.21...9024-8240



- Relé de estado sólido, saída AC ou DC
- Alimentação 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**GI:** Impulso fixo (0.5s) após o atraso pré-ajustado
**SW:** Intermitência simétrica (início ON)




Para as dimensões do produto vide a página 13

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | — | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/10 | — | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | — | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | — | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 | — | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) | — | |
| Material dos contatos standard | | AgNi | — | |
| **Circuito de saída** | | | **Saída DC (...9024)** | **Saída AC (...8240)** |
| Configuração da saída | | — | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | — | 6/50 | 2/80 |
| Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio | V | — | (24/33)DC | (240/—)AC |
| Tensão de comutação | V | — | (1.5…33)DC | (12…275)AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | | 1 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | — | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | — | 0.4 | 1.6 |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60Hz)/DC | 12 - 24 | 24 | |
| Potência nominal | VA/W | 0.5 | 0.5 | |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | |
| **Características gerais** | | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h | | |
| Repetibilidade | % | ± 1 | | |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 | | |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | 5% | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –20…+55 | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | |

# SÉRIE 38
## Relé modular de interface - 1 reversível 16 A e 2 reversíveis 8 A EMR

**Relé modular de interface eletromecânico, 14 mm de largura.**

**38.01 e 38.11 - 1 contato 16 A**
**38.52 e 38.62 - 2 contatos 8 A**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

- Bobina DC sensível ou alimentação AC/DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.01/52
Conexão a parafuso




38.11/62
Conexão a mola




B

### 38.01/38.11




- Conexão a parafuso e a mola
- Relé eletromecânico de 1 contato
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)





* Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

### 38.52/38.62



- Conexão a parafuso e a mola
- Relé eletromecânico de 2 contatos
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




Para as dimensões do produto vide a página 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16*/30 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 24 - 60 - (110…125) - (220…240) | 24 - 60 - (110…125) - (220…240) |
| nominal ($U_N$) | V AC | 230…240 | 230…240 |
| | V DC | 12 - 24 - 60 | 12 - 24 - 60 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | Vide página 9 | Vide página 9 |
| Campo de funcionamento | AC/DC | 0.8…1.1 | 0.8…1.1 |
| | DC | (0.8…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.6 $U_N$ / 0.6 $U_N$ | 0.6 $U_N$ / 0.6 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.1 $U_N$ / 0.05 $U_N$ | 0.1 $U_N$ / 0.05 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 8/10 | 8/10 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente ($U_N \leq 60$ V/> 60 V) | °C | –40…+70/–40…+55 | –40…+70/–40…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE cULus EAC RINA cULus | |

X-2017, www.findernet.com

**Saída NA - módulo de interface com relé de estado sólido, 14 mm de largura.**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

- Alimentação DC
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Silencioso, alta velocidade de chaveamento e longa vida elétrica
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**38.31/38.41**




- Conexão a parafuso e a mola
- Saída AC ou DC
- Relé de Estado Sólido - entrada DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

38.31
Conexão a parafuso



38.41
Conexão a mola






Para as dimensões do produto vide a página 13


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 5/40 | 3/40 |
| Tensão nominal/Tensão máxima de bloqueio | V | (24/35)DC | (240/—)AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…24)DC | (12…275)AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | 600 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 50 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.01 | 1 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.3 | 1.1 |
| **Circuito de entrada** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 24 | |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 | |
| Campo de funcionamento | V DC | Vide página 10 | |
| Consumo nominal | mA | Vide página 10 | |
| Tensão de desoperação | V DC | Vide página 10 | |
| **Características gerais** | | | |
| Tempo de atuação: ON/OFF | ms | 0.05/0.25 | 12/12 |
| Rigidez dielétrica entre entrada e saída | V AC | 2500 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | |
| Categoria de proteção | | IP20 | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE SP EAC RINA cULus | |

B

## Codificação

### Relé Eletromecânico (EMR) - 1 ou 2 reversíveis

Exemplo: Série 38, relé modular de interface, conexão a parafuso, 1 reversível, tensão bobina 12 V DC sensível.




**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.01/11 | 7 | 0 - 4 | 0 | 5 | 0 |
| 38.01/11 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 | 6 | 0 |
| 38.51/61 | 7 | 0 - 4 - 5 | 0 | 5 | 0 |
| 38.51/61 | 0 - 3 - 8 | 0 - 4 - 5 | 0 | 6 | 0 |
| 38.52/62 | 7 | 0 - 5 | 0 | 5 | 0 |
| 38.52/62 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 | 6 | 0 |
| 38.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |

X-2017, www.findernet.com

## Codificação

### Relé de Estado Sólido (SSR) - Saída simples - Largura 6.2 & 14 mm

Exemplo: Série 38, relé modular de interface - 6 A, largura 6.2 mm, conexão a parafuso, tensão bobina 24 V DC.

**3 8 . 8 1 . 7 . 0 2 4 . 9 0 2 4**

**Série**

**Tipo**
21 = Temporizador SSR, largura 6.2 mm, conexão a parafuso
31 = SSR, largura 14 mm, conexão a parafuso
41 = SSR, largura 14 mm, conexão a mola
81 = SSR, largura 6.2 mm, conexão a parafuso
91 = SSR, largura 6.2 mm, conexão a mola

**Tipo de alimentação**
0 = AC/DC
3 = Circuito de supressão de corrente residual somente para (110…125)V AC/DC e (230…240)V AC somente para SSR
7 = DC, somente para SSR (6, 24, 60)V

**Circuito de entrada**
Vide características do circuito de entrada

**Circuito de saída**
9024 = 6 A - 24 V DC (38.21, 38.81 & 38.91)
9024 = 5 A - 24 V DC (38.31 & 38.41)
7048 = 0.1 A - 48 V DC (38.81 & 38.91)
8240 = 2 A - 240 V AC (38.21, 38.81 & 38.91)
8240 = 3 A - 240 V AC (38.31 & 38.41)

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**

| Tipo | Circuito de entrada | Circuito de saída |
|---|---|---|
| 38.81/91 | 7 | 9024 - 7048 - 8240 |
| 38.81/91 | 0 - 3 | 9024 - 7048 - 8240 |
| 38.31/41 | 0 - 7 | 9024 - 8240 |
| 38.21 | 0 | 9024 - 8240 |


B

## Características gerais - 1 & 2 reversíveis - Relé Eletromecânico


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolação** | | | | | | |
| Isolação segundo EN 61810-1 | tensão nominal de isolamento | V | 250 | | 400 | |
| | tensão de impulso nominal | kV | 4 | | 4 | |
| | Grau de poluição | | 3 | | 2 | |
| | Categoria de sobretensão | | III | | III | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | | kV | 6 (8 mm) | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | | | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 3 (2 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | **1 contato 6 A** | | **1 contato 16 A - 2 contatos 8 A** | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 1/6 | | 2/5 | |
| Resistência da vibração (10…55)Hz: NA/NF | | g | 10/5 | | 15/2 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.2 (12 V) - 0.9 (240 V) | | 0.5 (24 V) - 0.9 (240 V) | |
| | com carga nominal | W | 0.5 (12 V) - 1.5 (240 V) | | 1.3 (24 V) - 1.7 (240 V) | |
| **Terminais** | | | **38.21 / 38.51** | | **38.61** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 10 | | 10 | |
| ⊖ Torque | | Nm | 0.5 | | — | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 | 1 x 14 |
| | | | **38.01 / 38.52** | | **38.11 / 38.62** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 10 | | 10 | |
| ⊖ Torque | | Nm | 0.5 | | — | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 | 1 x 14 |

## Características dos contatos - 1 & 2 reversíveis - Relé Eletromecânico


**F 38 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**, 1 contato 6 A.





**H 38 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**, 1 contato 6 A.




**F 38 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A.




**H 38 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**, 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A.




——— : 2 contatos 8 A

——— : 1 contato 16 A

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 60 · 10³ (1 contato) ciclos ou ≥ 80 · 10³ (2 contatos) ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

X-2017, www.findernet.com

## Características da bobina - 1 reversível 6 A - Relé Eletromecânico

**Dados da versão DC sensível**, 1 contato

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 6 | **7**.006 | 4.8 | 7.2 | 35 | 0.2 |
| 12 | **7**.012 | 9.6 | 14.4 | 15.2 | 0.2 |
| 24 | **7**.024 | 19.2 | 28.8 | 10.4 | 0.3 |
| 48 | **7**.048 | 38.4 | 57.6 | 6.3 | 0.3 |
| 60 | **7**.060 | 48 | 72 | 7 | 0.4 |

**Dados da versão AC/DC**, 1 contato

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | VA/W |
| 12 | **0**.012 | 9.6 | 13.2 | 16 | 0.2/0.2 |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 12 | 0.3/0.2 |
| 48 | **0**.048 | 38.4 | 52.8 | 6.9 | 0.3/0.3 |
| 60 | **0**.060 | 48 | 66 | 7 | 0.5/0.5 |
| 110…125 | **0**.125 | 88 | 138 | 5(*) | 0.6/0.6(*) |
| 220…240 | **0**.240 | 176 | 264 | 4(*) | 1/0.9(*) |

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a $U_N$ = 125 e 240 V.

**Dados AC da Bobina,** indicados para máx temperatura ambiente de +70°C

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | VA/W |
| (230…240) AC | **8**.240 | 184 | 264 | 3 | 0.7/0.3 |

**Dados da bobina, versão com corrente de proteção residual,** 1 contato

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | VA/W |
| (110…125) AC/DC | **3**.125 | 94 | 138 | 8(*) | 1/1(*) |
| (230…240) AC | **3**.240 | 184 | 264 | 7(*) | 1.7/0.5(*) |

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a $U_N$ = 125 e 240 V.

A interface Série 38 (versão 3), tem circuito de proteção de corrente residual, destinado a aplicações industriais onde o contato do relé não abre quando existe uma corrente residual no circuito; de (110…125)V AC e (230…240)V AC.

Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando se conecta a interface a um PLC com saída a Triac ou a cabos relativamente longos.

## Características da bobina - 1 reversível 16 A e 2 reversíveis 8 A - Relé Eletromecânico

**Dados da versão DC sensível,** 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 12 | **7**.012 | 9.6 | 14.4 | 41 | 0.5 |
| 24 | **7**.024 | 19.2 | 28.8 | 19.5 | 0.5 |
| 60 | **7**.060 | 48 | 72 | 8 | 0.5 |

**Dados da versão AC/DC,** 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 20 | 0.5/0.5 |
| 60 | **0**.060 | 48 | 66 | 7.1 | 0.5/0.5 |
| 110…125 | **0**.125 | 88 | 138 | 4.6 | 0.6/0.6 |
| 220…240 | **0**.240 | 184 | 264 | 3.8 | 0.9/0.9 |

**Dados da versão AC,** 1 contato 16 A e 2 contatos 8 A

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ | Absorção de potência P a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | VA/W |
| 230…240 | **8**.230 | 184 | 264 | 5.3 | 1.2/0.6 |

## Características da bobina - 1 & 2 reversíveis - Relé Eletromecânico

**R 38 - Campo de funcionamento da bobina DC versus a temperatura ambiente,** 1 e 2 contatos.




**1 -** Máx. tensão admissível na bobina DC.
**2 -** Máx. tensão admissível na bobina (AC/DC bobina U ≤ 60 V).
**3 -** Máx. tensão admissível na bobina (AC/DC bobina U > 60 V).
**4 -** Mín. tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

X-2017, www.findernet.com

B

## Características gerais - Relé de Estado Sólido

| Outros dados | | | 38.81/38.91 | | 38.31/38.41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.25 (24 V DC) | | 0.5 | |
| | com carga nominal | W | 0.4 | | 2.2 (saída DC)/3 (saída AC) | |
| **Terminais** | | | **38.81** | | **38.91** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 10 | | 10 | |
| ⊖ Torque | | Nm | 0.5 | | — | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 | 1 x 14 |
| | | | **38.31** | | **38.41** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 10 | | 10 | |
| ⊖ Torque | | Nm | 0.5 | | — | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 | 1 x 14 |

## Características do circuito de entrada - Relé de Estado Sólido tipo 38.81 e 38.91 - Largura 6.2 mm

**Dados de entrada - DC**

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal | Absorção de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | U | I a $U_N$ | P |
| V | | V | V | V | mA | W |
| 6 | **7**.006 | 5 | 7.2 | 2.4 | 7 | 0.2 |
| 24 | **7**.024 | 16.8 | 30 | 10 | 10.5 | 0.3 |
| 60 | **7**.060 | 35.6 | 72 | 20 | 6.5 | 0.4 |

**Dados da entrada - com circuito de proteção contra corrente residual.**

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal | Absorção de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | U | I a $U_N$ | P a $U_N$ |
| V | | V | V | V | mA | W |
| 110…125 AC/DC | **3**.125 | 94 | 138 | 44 | 8(*) | 1/1(*) |
| 230…240 AC | **3**.240 | 184 | 264 | 72 | 6.5(*) | 1.6/0.6(*) |

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a $U_N$ = 125 e 240 V.

**Dados de entrada - AC/DC**

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal | Absorção de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | U | I a $U_N$ | P |
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 110…125 | **0**.125 | 88 | 138 | 22 | 5.5* | 0.7/0.7 |
| 220…240 | **0**.240 | 184 | 264 | 44 | 3.5* | 1/0.9 |

(*) Os valores de corrente nominal e absorção de potência relacionam-se a $U_N$ = 125 e 240 V.

A interface Série 38 (versão 3), tem circuito de proteção de corrente residual, destinado a aplicações industriais onde o contato do relé não abre quando existe uma corrente residual no circuito;de (110…125)V AC e (230…240)V AC.

Este problema pode ocorrer, por exemplo, quando se conecta a interface a um PLC com saída a Triac ou a cabos relativamente longos.

## Características do circuito de entrada - Relé de Estado Sólido tipo 38.31 e 38.41 - Largura 14 mm

**Dados de entrada - DC**

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal | Absorção de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | U | I a $U_N$ | P |
| V | | V | V | V | mA | W |
| 12 | **7**.012 | 9.6 | 18 | 5 | 9 | 0.2 |
| 24 | **7**.024 | 16.8 | 30 | 5 | 12 | 0.3 |

**Dados de entrada - AC/DC**


| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal | Absorção de potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | U | I a $U_N$ | P |
| V | | V | V | V | mA | W |
| 24 | **0**.024 | 16.8 | 30 | 9 | 16.5 | 0.3 |

X-2017, www.findernet.com

## Características do circuito de saída - Relé de Estado Sólido


**L 34-1 - Corrente de saída DC versus temperatura ambiente**

38.x1.x.xxx.9024 (somente 38.81/91/21)




**L 34 - Corrente de saída AC versus temperatura ambiente**

38.x1.x.xxx.8240 (somente 38.81/91/21)




**I:** Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)

**II:** Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 9 mm, que implica uma influencia não significativa dos componentes próximos

**Máxima frequência de comutação recomendada**

(ciclos/horas, com 50% duty-cycle) a temperatura ambiente de 50°C, montagem individual (somente 38.81/91/21)

| Carga | 38.x1.x.xxx.**9024** | 38.x1.x.xxx.**8240** | 38.x1.x.xxx.**7048** |
|---|---|---|---|
| 24 V 6 A DC1 | 180 000 | — | — |
| 24 V 3 A DC L/R = 10 ms | 5000 | — | — |
| 24 V 2 A DC L/R = 40 ms | 3600 | — | — |
| 24 V 1 A DC L/R = 40 ms | 6500 | — | — |
| 24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms | 9000 | — | — |
| 24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms | 3250 | — | — |
| 230 V 2 A AC1 | — | 60 000 | — |
| 230 V 1.25 A AC15 | — | 3600 | — |
| 48 V 0.1 A DC1 | — | — | 60 000 |

X-2017, www.findernet.com

B

## Características gerais - Interface modular temporizada

| Características EMC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV |
| Campo eletromagnético de frequência de rádio (80 ÷ 1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV |
| Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-6 | 10 V |
| Emissões conduzidas ou irradiadas | | | EN 55022 | classe B |
| **Outros dados** | | | **EMR** | **SSR** |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.1 | 0.1 |
| | com carga nominal | W | 0.6 | 0.5 |
| **Terminais** | | | **38.21** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 10 | |
| Torque | | Nm | 0.5 | |
| Terminais guiados secção disponível | | | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 |
| | | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 / 2 x 16 |

## Escalas de temporização





(0.1…3)s (3…60)s (1…20)min (0.3…6)h


## Funções

| LED | Alimentação | Contato NA / Saída SSR |
|---|---|---|
| ——— | Nenhuma | Aberto |
| ——— | Presente | Aberto (tempo em progresso) |
| ——— | Presente | Fechado |


## Esquemas de ligação

**U** = Alimentação — = Contato NA do relé






**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.




**(DI) Atraso após a operação.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé dá-se imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.




**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé vem depois de decorrido o tempo selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.




**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de iguais valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.
que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto

38.21
38.51 / 38.51.3
38.81 / 38.81.3
Conexão a parafuso







38.01
38.31
38.52
Conexão a parafuso







38.61 / 38.61.3
38.91 / 38.91.3
Conexão a mola








38.11
38.41
38.62
Conexão a mola






B


93.01



93.51


93.02


93.52

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases








## Combinações para Relé Eletromecânico

**Conexão a parafuso - Relé Eletromecânico 1 contato 6 A**

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| 38.51.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.01.0.024 |
| 38.51.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.01.0.024 |
| 38.51.0.048.0060 | 48 V AC/DC | 34.51.7.048.0010 | 93.01.0.060 |
| 38.51.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.0.060 |
| 38.51.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.0.125 |
| 38.51.0.240.0060 | (220…240)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.0.240 |
| 38.51.3.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.3.125 |
| 38.51.3.240.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.3.240 |
| 38.51.7.006.0050 | 6 V DC | 34.51.7.005.0010 | 93.01.7.024 |
| 38.51.7.012.0050 | 12 V DC | 34.51.7.012.0010 | 93.01.7.024 |
| 38.51.7.024.0050 | 24 V DC | 34.51.7.024.0010 | 93.01.7.024 |
| 38.51.7.048.0050 | 48 V DC | 34.51.7.048.0010 | 93.01.7.060 |
| 38.51.7.060.0050 | 60 V DC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.7.060 |
| 38.51.8.240.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.01.8.240 |

**Conexão a mola - Relé Eletromecânico 1 contato 6 A**

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| 38.61.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.51.0.024 |
| 38.61.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.51.0.024 |
| 38.61.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.51.0.125 |
| 38.61.0.240.0060 | (220…240)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.51.0.240 |
| 38.61.3.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.51.3.125 |
| 38.61.3.240.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.51.3.240 |
| 38.61.7.012.0050 | 12 V DC | 34.51.7.012.0010 | 93.51.7.024 |
| 38.61.7.024.0050 | 24 V DC | 34.51.7.024.0010 | 93.51.7.024 |
| 38.61.8.240.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.51.8.240 |

**Conexão a parafuso - Relé Eletromecânico 1 contato 16 A**

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| 38.01.7.012.0050 | 12 V DC | 41.61.9.012.0010 | 93.02.7.024 |
| 38.01.7.024.0050 | 24 V DC | 41.61.9.024.0010 | 93.02.7.024 |
| 38.01.7.060.0050 | 60 V DC | 41.61.9.060.0010 | 93.02.7.060 |
| 38.01.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 41.61.9.024.0010 | 93.02.0.024 |
| 38.01.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 41.61.9.060.0010 | 93.02.0.060 |
| 38.01.0.125.0060 | 125 V AC/DC | 41.61.9.110.0010 | 93.02.0.125 |
| 38.01.0.240.0060 | 240 V AC/DC | 41.61.9.110.0010 | 93.02.0.240 |
| 38.01.8.230.0060 | 230 V AC | 41.61.9.110.0010 | 93.02.8.230 |

**Conexão a mola - Relé Eletromecânico 1 contato 16 A**

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| 38.11.7.012.0050 | 12 V DC | 41.61.9.012.0010 | 93.52.7.024 |
| 38.11.7.024.0050 | 24 V DC | 41.61.9.024.0010 | 93.52.7.024 |
| 38.11.7.060.0050 | 60 V DC | 41.61.9.060.0010 | 93.52.7.060 |
| 38.11.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 41.61.9.024.0010 | 93.52.0.024 |
| 38.11.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 41.61.9.060.0010 | 93.52.0.060 |
| 38.11.0.125.0060 | 125 V AC/DC | 41.61.9.110.0010 | 93.52.0.125 |
| 38.11.0.240.0060 | 240 V AC/DC | 41.61.9.110.0010 | 93.52.0.240 |
| 38.11.8.230.0060 | 230 V AC | 41.61.9.110.0010 | 93.52.8.230 |


**Conexão a parafuso - Relé Eletromecânico 2 contatos 8 A**


| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| 38.52.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 41.52.9.024.0010 | 93.02.0.024 |
| 38.52.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 41.52.9.060.0010 | 93.02.0.060 |
| 38.52.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 41.52.9.110.0010 | 93.02.0.125 |
| 38.52.0.240.0060 | (220…240)V AC/DC | 41.52.9.110.0010 | 93.02.0.240 |
| 38.52.7.012.0050 | 12 V DC | 41.52.9.012.0010 | 93.02.7.024 |
| 38.52.7.024.0050 | 24 V DC | 41.52.9.024.0010 | 93.02.7.024 |
| 38.52.7.060.0050 | 60 V DC | 41.52.9.060.0010 | 93.02.7.060 |
| 38.52.8.230.0060 | (230…240)V AC | 41.52.9.110.0010 | 93.02.8.230 |

**Conexão a mola - Relé Eletromecânico 2 contatos 8 A**

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| 38.62.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 41.52.9.024.0010 | 93.52.0.024 |
| 38.62.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 41.52.9.060.0010 | 93.52.0.060 |
| 38.62.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 41.52.9.110.0010 | 93.52.0.125 |
| 38.62.0.240.0060 | (220…240)V AC/DC | 41.52.9.110.0010 | 93.52.0.240 |
| 38.62.7.012.0050 | 12 V DC | 41.52.9.012.0010 | 93.52.7.024 |
| 38.62.7.024.0050 | 24 V DC | 41.52.9.024.0010 | 93.52.7.024 |
| 38.62.7.060.0050 | 60 V DC | 41.52.9.060.0010 | 93.52.7.060 |
| 38.62.8.230.0060 | (230…240)V AC | 41.52.9.110.0010 | 93.52.8.230 |


X-2017, www.findernet.com


93.01


93.51

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases








## Combinações para Relé de Estado Sólido - Largura 6.2 mm

| Conexão a parafuso | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Tensão nominal** | **Tipo de relé** | **Tipo de base** |
| 38.81.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.01.7.024 |
| 38.81.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.01.7.024 |
| 38.81.7.060.xxxx | 60 V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.01.7.060 |
| 38.81.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.01.0.125 |
| 38.81.0.240.xxxx | (220…240)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.01.0.240 |
| 38.81.3.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.01.3.125 |
| 38.81.3.240.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.01.3.240 |
| **Conexão a mola** | | | |
| **Código** | **Tensão nominal** | **Tipo de relé** | **Tipo de base** |
| 38.91.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.51.7.024 |
| 38.91.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.51.7.024 |
| 38.91.7.060.xxxx | 60 V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.7.060 |
| 38.91.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.0.125 |
| 38.91.0.240.xxxx | (220…240)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.0.240 |
| 38.91.3.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.3.125 |
| 38.91.3.240.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.51.3.240 |


Exemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240


93.52

Homologações (segundo o tipo):

## Combinações para Relé de Estado Sólido - Largura 14 mm

| Conexão a parafuso | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Tensão nominal** | **Tipo de relé** | **Tipo de base** |
| 38.31.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 41.81.7.024.xxxx | 93.02.0.024 |
| 38.31.7.012.xxxx | 12 V DC | 41.81.7.012.xxxx | 93.02.7.024 |
| 38.31.7.024.xxxx | 24 V DC | 41.81.7.024.xxxx | 93.02.7.024 |
| **Conexão a mola** | | | |
| **Código** | **Tensão nominal** | **Tipo de relé** | **Tipo de base** |
| 38.41.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 41.81.7.024.xxxx | 93.52.0.024 |
| 38.41.7.012.xxxx | 12 V DC | 41.81.7.012.xxxx | 93.52.7.024 |
| 38.41.7.024.xxxx | 24 V DC | 41.81.7.024.xxxx | 93.52.7.024 |


93.21


Homologações (segundo o tipo):

## SSR / EMR & Combinações para base temporizada

| Conexão a parafuso | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Tensão nominal** | **Tipo de relé** | **Tipo de base** |
| 38.21.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.21.0.024 |
| 38.21.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.21.0.024 |
| 38.21.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.21.0.024 |

X-2017, www.findernet.com


## Acessórios





093.20

Homologações (segundo o tipo):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pente de 20 polos** para relé 38.21/51/61/81/91 | 093.20 (azul) | 093.20.0 (preto) | 093.20.1 (vermelho) |
| Valores nominais | 36 A - 250 V | | |





093.08

Homologações (segundo o tipo):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pente de 8 polos** para relé 38.01/11/31/41/52/62 | 093.08 (azul) | 093.08.0 (preto) | 093.08.1 (vermelho) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | | |







093.01


| | |
|---|---|
| **Separador plástico** | 093.01 |

O separador plástico 2 mm de espessura é utilizado no início e no final de um grupo de interfaces.
Pode ser utilizado como separação óptica, mas deve ser usado para:
- separar grupos de interfaces PLC com diferentes tensões de alimentação segundo VDE 0105-101
- proteger pentes de interligação com número de polos inferior a 20.



093.48

| | |
|---|---|
| **Placa de identificação** para 38.21/51/61/81/91, plástica, 48 identificadores, 6 x 10 mm | 093.48 |



060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** para 38.01/11/31/41/52/62, plástica, 48 identificadores, 6 x 12 mm | 060.48 |



X-2017, www.findernet.com

## Características

- Economia de espaço possuindo 6.2 mm de largura
- Pente de ligação para 16 polos (jumper)
- Equipado com circuito de sinalização e proteção
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Versões com conexão a parafuso do tipo fenda ou Phillips ("blade + cross") e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

## EMR
## Relés eletromecânicos

- **1 contato reversível 6 A/250 V AC**
- Alta capacidade de comutação

## SSR
## Relés de estado sólido

- 1 saída em estado sólido (opções de **0.1 A em 48 V DC, 6 A em 24 V DC e 2 A em 240 V AC**)
- Silencioso, alta velocidade de comutação e longa vida elétrica

### *Master**BASIC***

- Uso em todo tipo de sistema
- **EMR: com alimentação de 6 a 24 e 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: com alimentação de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Conexão a parafuso e Push-in

### *Master**BASIC*** - EMR ATEX

- Disponível mediante pedido - vide a página 14

**39.11/39.01**



Página 4

**39.10/39.00**




Página 5

### *Master**PLUS***


- Disponibilidade de inserção do módulo fusível, na saída, proporcionando proteção de forma simples e com bom aproveitamento de espaço
- **EMR: com alimentação de 6 a 125 V AC/DC, 125 e 220 V DC, 230 V AC e 24...240 V AC/DC**
- **SSR: com alimentação de 24 - 125 V AC/DC, 6 a 220 V DC e 230 V AC e 24...240 V AC/DC**
- **Versões de supressão de corrente residual com tensão de alimentação em 125 V AC/DC e 230 V AC (39.31.3, 39.61.3 EMR e 39.30.3, 39.60.3 SSR)**
- Conexão a parafuso e Push-in

**39.31 - 39.31.3/39.61 - 39.61.3**



Página 6

**39.30 - 39.30.3/39.60 - 39.60.3**




Página 7

### *Master**INPUT***


- Opção de uso do pente de ligação para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação, facilitando a energização de chaves e outros dispositivos de entrada
- **EMR: com alimentação de 6 a 24 V e 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: com alimentação de 6 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Conexão a parafuso e Push-in

**39.41/39.71**



Página 8

**39.40/39.70**



Página 9

### *Master**OUTPUT***

- Opção de uso do pente de ligação para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação para o lado da saída, facilitando a conexão com válvulas eletromagnéticas e outros dispositivos de saída
- **EMR: com alimentação de 6 a 24 V e 125 V AC/DC, 230 V AC**
- **SSR: com alimentação de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC, 230 V AC**
- Conexão a parafuso e Push-in

**39.21/39.51**



Página 10

**39.20/39.50**




Página 11

### *Master**TIMER***


- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seletor "DIP-switch" para seleção de 4 escalas de tempo e 8 funções
- Opção de inserção do modulo fusível na saída
- **EMR e SSR: alimentação em 12 ou 24 V AC/DC**
- Conexão a parafuso e Push-in

**39.81/ 39.91**



Página 12

**39.80/39.90**



Página 13

# SÉRIE 39
## Aplicações Típicas

B

*Master**BASIC***


**39.11 - 39.10 - 39.01 - 39.00**

- Uso em todo tipo de aplicação e sistema.
- Pode ser usado para aplicações onde se faz necessária a interface de entrada entre contatos auxiliares, sensores etc., e controladores, PLC's ou motores. Ou para uso como interface de saída entre controladores PLC e relés, solenoides etc.

*Master**PLUS***

**39.31 - 39.30 - 39.31.3 - 39.30.3 - 39.61 - 39.60 - 39.61.3 - 39.60.3**

- Esta versão oferece proteção extra para o circuito de saída, graças ao módulo a fusível substituível.
- Uso em todo tipo de aplicação e sistema.
- Pode ser usado para aplicações onde se faz necessária a interface de entrada entre contatos auxiliares, sensores etc., e controladores, PLC's ou motores. Ou para uso como interface de saída entre controladores PLC e relés, solenoides etc.





X-2017, www.findernet.com

*Master**INPUT***
**39.41 - 39.40 - 39.71 - 39.70**
- Estes modelos fornecem uma solução completa quando se trata de interface para dispositivos de entrada, sem que se façam necessários terminais adicionais - fornecendo economia em componentes, tempo e espaço em painel.
- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB).
- Ideal para aplicações onde se faz necessária uma interface entre o PLC e contatos auxiliares, sensores, finais de curso etc.

*Master**OUTPUT***
**39.21 - 39.20 - 39.51 - 39.50**
- Estes modelos fornecem uma solução completa quando se trata de interface para dispositivos de saída, sem que se façam necessários terminais adicionais - fornecendo economia em componentes, tempo e espaço em painel.
- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB).
- Ideal para aplicações onde se faz necessária uma interface entre o PLC e dispositivos de saída, como válvulas eletromagnéticas, motores etc.

*Master**TIMER***
**39.81 - 39.80 - 39.91 - 39.90**
- Interface modular temporizada multifunção de largura reduzida.



B

## *Master**BASIC*** - EMR

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 11)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW **39.11/39.01**




- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação de 6 a 24 e 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.11
Conexão a parafuso



39.01
Conexão Push-in





93.60 / 93.61

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 6 - 12 - 24 - 110…125 |
| nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 220…240 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja especificações das bobinas na página 18 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | | $0.6\ U_N$ |
| Tensão de desoperação | | $0.1\ U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/6 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | |

X-2017, www.findernet.com

## *Master***BASIC - SSR**

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 13+)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW **39.10/39.00**




- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação de 6 a 24 e 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.10
Conexão a parafuso



39.00
Conexão Push-in






93.60 / 93.61

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| **Circuito de saída (SSR)** | | **39.x0.x.xxx.9024** | **39.x0.x.xxx.7048** | **39.x0.x.xxx.8240** |
|---|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 |
| Tensão nominal/ Tensão máxima de bloqueio | V | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33) DC | (1.5…53) DC | (12…275) AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 0.05 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | 1 | 1.6 |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC/DC | 110…125 | | |
| | V AC (50/60 Hz) | 220…240 | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 | | |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja especificações das bobinas na página 19 | | |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ | | |
| Tensão de desoperação | | 0.1 $U_N$ | | |
| **Características gerais** | | | | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.2/0.6 | 0.04/0.6 | 12/12 |
| Rigidez dielétrica entre entrada e saída | V AC | 3000 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | |

# SÉRIE 39
## Relé modular de interface 0.1 - 2 - 6 A



## *Master**PLUS*** - EMR

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5 x 20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 28
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 11)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW **39.31/39.61**



- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação de 6 a 125 V AC/DC, 125 e 220 V DC, 230 V AC, 24…240 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

NEW **39.31.3/39.61.3**




- Relé eletromecânico de 6 A
- Circuito de supressão de corrente residual, com alimentação em 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in

39.31/39.31.3
Conexão a parafuso




39.61/39.61.3
Conexão Push-in






Módulo a fusível
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230




Módulo a fusível
093.63
093.63.0.024
093.63.8.230

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea | A | 6/10 | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 24…240 | 110…125 |
| nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 220…240 | 220…240 |
| | V DC | 110…125 - 220 | — |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja especificações das bobinas na página 18 | Veja especificações das bobinas na página 18 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | | $0.6\ U_N$ | $0.6\ U_N$ |
| Tensão de desoperação | | $0.1\ U_N$ | $0.3\ U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/6 | 5/6 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (+55 para 220 V DC) | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |


X-2017, www.findernet.com

## *Master**PLUS** - SSR*

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5 x 20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 28
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 13+)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW **39.30/39.60**



- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação de 24 - 125 V AC/DC, 6 a 220 V DC e 230 V AC, 24…240 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

NEW **39.30.3/39.60.3**




- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Circuito de supressão de corrente residual, com alimentação em 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in


39.30/39.30.3
Conexão a parafuso



39.60/39.60.3
Conexão Push-in






Para dimensões do produto veja página 23, 24

| **Circuito de saída (SSR)** | | **39.x0.x.xxx.9024** | **39.x0.x.xxx.7048** | **39.x0.x.xxx.8240** | **39.x0.3.xxx.9024** | **39.x0.3.xxx.7048** | **39.x0.3.xxx.8240** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | | 1 NA | | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 |
| Tensão nominal/ Tensão máxima de bloqueio | V | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33) DC | (1.5…53)DC | (12…275) AC | (1.5…33) DC | (1.5…53)DC | (12…275) AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 0.05 | 35 | 1 | 0.05 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | 0.001 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | 1 | 1.6 | 0.4 | 1 | 1.6 |
| **Características de alimentação** | | | | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC/DC | 24 - 110…125 - 24…240 | | | 110…125 | | |
| | V AC (50/60 Hz) | 220…240 | | | 220…240 | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 - 60 - 110…125 - 220 | | | — | | |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja características da entrada na página 19 | | | Veja características da entrada na página 19 | | |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ | | | (0.8…1.1)$U_N$ | | |
| Tensão de desoperação | | 0.1 $U_N$ | | | 0.3 $U_N$ | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.2/0.6 | 0.04/0.6 | 12/12 | 0.2/0.6 | 0.04/0.6 | 12/12 |
| Rigidez dielétrica entre entrada e saída | V AC | 3000 | | | 3000 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | | | –20…+55 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | IP 20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | | | |

B

## *Master**INPUT*** - EMR

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB)
- Contato banhado a ouro standard, para uma melhor compatibilidade com as entradas de alta impedância de PLC
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW **39.41/39.71**




- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação em 6 - 12 - 24 - 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.41
Conexão a parafuso



39.71
Conexão Push-in





93.64 / 93.67

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea | A | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 50 (5/2) |
| Material dos contatos standard | | AgNi + Au |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 6 - 12 - 24 - 110…125 |
| nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 220…240 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja especificações das bobinas na página 18 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | | $0.6\ U_N$ |
| Tensão de desoperação | | $0.1\ U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/6 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE cULus VDE |



X-2017, www.findernet.com

## *Master**INPUT*** - SSR

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Facilidade e rapidez na distribuição da tensão através do ponto de conexão para pente de ligação Bus-Bar (BB)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)


NEW **39.40/39.70**



- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação em 6 - 12 - 24 V DC, 24 - 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.40
Conexão a parafuso

39.70
Conexão Push-in




93.64 / 93.67

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| **Circuito de saída (SSR)** | | **39.x0.x.xxx.9024** | **39.x0.x.xxx.7048** | **39.x0.x.xxx.8240** |
|---|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 |
| Tensão nominal/ Tensão máxima de bloqueio | V | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33) DC | (1.5…53) DC | (12…275) AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 0.05 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | 1 | 1.6 |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC/DC | 24 - 110…125 | | |
| | V AC (50/60 Hz) | 220…240 | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 | | |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja características da entrada na página 19 | | |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ | | |
| Tensão de desoperação | | $0.1\ U_N$ | | |
| **Características gerais** | | | | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.2/0.6 | 0.04/0.6 | 12/12 |
| Rigidez dielétrica entre entrada e saída | V AC | 3000 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | |

B

## *Master**OUTPUT*** - EMR

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Opção de uso do pente de conexão (conector BB Bus-bar) para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação para o lado da saída, facilitando a conexão com válvulas eletromagnéticas e outros dispositivos de saída
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW **39.21/39.51**




- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação em 6 - 12 - 24 - 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.21
Conexão a parafuso



39.51
Conexão Push-in





93.62 / 93.65

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea | A | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 6 - 12 - 24 - 110…125 |
| nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 220…240 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja especificações das bobinas na página 18 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção | | 0.6 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | | 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/6 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | |



X-2017, www.findernet.com

## *Master***OUTPUT - SSR**

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

- Opção de uso do pente de conexão (conector BB Bus-bar) para uma simples e rápida distribuição da tensão de alimentação para o lado da saída, facilitando a conexão com válvulas eletromagnéticas e outros dispositivos de saída
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)





- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação de 6 a 24 V DC, 125 V AC/DC e 230 V AC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.20
Conexão a parafuso



39.50
Conexão Push-in






Para dimensões do produto veja página 23, 24

| **Circuito de saída (SSR)** | | **39.x0.x.xxx.9024** | **39.x0.x.xxx.7048** | **39.x0.x.xxx.8240** |
|---|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | |
| Corrente nominal/<br>Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 |
| Tensão nominal/<br>Tensão máxima de bloqueio | V | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33) DC | (1.5…53) DC | (12…275) AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 0.05 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | 1 | 1.6 |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC/DC | 110…125 | | |
| nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 220…240 | | |
| | V DC | 6 - 12 - 24 | | |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja características da entrada na página 19 | | |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ | | |
| Tensão de desoperação | | 0.1 $U_N$ | | |
| **Características gerais** | | | | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.2/0.6 | 0.04/0.6 | 12/12 |
| Rigidez dielétrica<br>entre entrada e saída | V AC | 3000 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | |

B


## *Master**TIMER*** - EMR

**Módulo de interface temporizada com 6.2 mm de largura, ideal para soluções de temporização com economia de espaço no painel**

- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seleção das 4 escalas de tempo e 8 funções através de DIP-switch
- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5 x 20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 28
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 15)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

NEW

**39.81/39.91**




- Relé eletromecânico de 6 A
- Alimentação em 12 - 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

39.81
Conexão a parafuso



39.91
Conexão Push-in






93.68 / 93.69

**AI:** Atraso a operação
**DI:** Atraso após operação
**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
**SW:** Intermitência simétrica (início ON)
**BE:** Atraso a desoperação início ON (após START)
**CE:** Atraso a operação e a desoperação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)
**EE:** Atraso após operação (após START)

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea | A | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC/DC | 12 - 24 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | Veja especificações das bobinas na página 18 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | | $0.6\ U_N$ |
| Tensão de desoperação | | $0.1\ U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h |
| Repetibilidade | % | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 |
| Duração mínima do pulso | ms | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE cULus RINA |

X-2017, www.findernet.com

## *Master**TIMER** - SSR*

**Módulo de interface temporizada com 6.2 mm de largura, ideal para soluções de temporização com economia de espaço no painel**


- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de START
- Seleção das 4 escalas de tempo e 8 funções através de DIP-switch
- Possibilidade de inserção do módulo fusível **093.63** (para fusíveis de 5x20 mm) que fornece proteção para carga de maneira simples e rápida, consulte a página 28
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 15+)
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)

39.80
Conexão a parafuso


39.90
Conexão Push-in

NEW

**39.80/39.90**



- Relé de estado sólido de 0.1, 2 a 6 A
- Alimentação em 12 - 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)




**AI:** Atraso a operação
**DI:** Atraso após operação
**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
**SW:** Intermitência simétrica (início ON)
**BE:** Atraso a desoperação início ON (após START)
**CE:** Atraso a operação e a desoperação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)
**EE:** Atraso após operação (após START)

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| **Circuito de saída (SSR)** | | **39.x0.x.xxx.9024** | **39.x0.x.xxx.7048** | **39.x0.x.xxx.8240** |
|---|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 NA | | |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea (10 ms) | A | 6/50 | 0.1/0.5 | 2/80 |
| Tensão nominal/ Tensão máxima de bloqueio | V | 24/33 DC | 48/53 DC | 240/— AC |
| Tensão de comutação | V | (1.5…33) DC | (1.5…53) DC | (12…275) AC |
| Tensão de pico repetitiva em estado | $V_{pk}$ | — | — | 800 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 1 | 0.05 | 35 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.001 | 0.001 | 1.5 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 0.4 | 1 | 1.6 |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC/DC | 12 - 24 | | |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | Veja características da entrada na página 19 | | |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ | | |
| Tensão de retenção | | 0.6 $U_N$ | | |
| Tensão de desoperação | | 0.1 $U_N$ | | |
| **Características gerais** | | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h | | |
| Repetibilidade | % | ± 1 | | |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 | | |
| Duração mínima do pulso | ms | 50 | | |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | 5 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | |

B

# *Master***BASIC** - EMR ATEX

**Módulo de interface equipado com 1 saída, 6.2 mm de largura, ideal para uso em PLC**

**Conforme a diretiva ATEX (EX nA nC)**

- Relé eletromecânico
- Versão AC, DC e AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in
- UL Listed
- Contatos livres de Cádmio
- Em conformidade com:
  - EN 60079-0: 2012 e EN 60079-15:2010
  - 94/9/CE e 2014/34/UE
- Opção de interligação de terminais comuns com o pente de ligação (terminais A1, A2 e 11) e conector multipolar *Master***ADAPTER**
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

NEW **39.11/39.01 - x073**




- 1 reversível 6 A
- Conexão a parafuso e Push-in
- Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)
- Conforme a diretiva ATEX

39.11
Conexão a parafuso



39.01
Conexão Push-in





93.60 / 93.61

Para dimensões do produto veja página 23, 24

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/ Máx corrente instantânea | A | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC/DC | 6 - 12 - 24 - 110…125 - 24…240 |
| | V AC (50/60 Hz) | 230…240 |
| | V DC | 6 - 12 - 24 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | Veja página 18 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | | $0.6\ U_N$ |
| Tensão de desoperação | | $0.1\ U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $60 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 5/6 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE Ex cULus |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação versões ATEX

Exemplo: Relé modular de interface Série 39, conexão a parafuso, saída a relé com 1 contato reversível 6 A, 24 V DC, versão ATEX.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | | B | C | D | |
| 3 | 9 | . | 1 | 1 | . | 7 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 7 | 3 |

**Série**

**Tipo**
0 = Conexões Push-in - Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)
1 = Conexões a parafuso - Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715)

**Número de contatos**
1 = 1 reversível, 6 A

**Versão da bobina**
0 = AC/DC
7 = DC sensível
8 = AC (50/60 Hz)

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi Standard
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível


**C - D: Variante**
73 = Conforme ATEX (Ex nA nC)

## Outros dados versões ATEX

| **Corrente máx. @ 70 °C** | | Montagem peça única | Montagem > 8 peças |
|---|---|---|---|
| Tipo 39.11/01 | A | 6 | 5 |
| Tipo 39.11/01 (110…125)V AC/DC (somente) | A | 6 | 4 |
| **Terminais** | | **Conexões a parafuso** | **Conexões Push-in** |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | 8 |
| Torque | Nm | 0.5 | — |
| Seção mínima do cabo | | cabo rígido e cabo flexível | cabo rígido e cabo flexível |
| | $mm^2$ | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo | | cabo rígido e cabo flexível | cabo rígido e cabo flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 14 | 1 x 14 |

## Identificação - Versões ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc

| **IDENTIFICAÇÃO** | |
|---|---|
| Ex<br>Identificação específica para proteção de explosão | |
| **II**<br>Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras) | |
| **3**<br>Categoria 3: nível de proteção normal | |
| **GÁS** | **G**<br>Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa |
| | **Ex nA**<br>Equipamento que não produz faíscas |
| | **Ex nC**<br>Dispositivo selado (tipo de proteção para a categoria 3G) |
| | **IIC**<br>Grupo de gás |
| | **Gc**<br>Nível de proteção do equipamento |
| **–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C**<br>Temperatura ambiente | |
| **EPT 15 ATEX 0194 U**<br>EPT: identificação do laboratório que emite a certificação de tipo<br>15: ano de emissão do certificado<br>0194: número do certificado de tipo<br>U: componente ATEX | |



B

## Codificação

Exemplo: Relé modular de interface Série 39 *Master**PLUS***, conexão a parafuso, saída a relé com 1 contato reversível, bobina 24 V AC/DC.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D | | |
| 3 | 9 | . | 3 | 1 | . | 0 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 6 | 0 |

**Série**

**Tipo**
1 = *Master**BASIC***, conexão a parafuso
0 = *Master**BASIC***, conexão Push-in
3 = *Master**PLUS***, conexão a parafuso, saída com módulo a fusível
6 = *Master**PLUS***, conexão Push-in, saída com módulo a fusível
4 = *Master**INPUT***, conexão a parafuso
7 = *Master**INPUT***, conexão Push-in
2 = *Master**OUTPUT***, conexão a parafuso
5 = *Master**OUTPUT***, conexão Push-in
8 = *Master**TIMER*** multifunção, conexão a parafuso, saída com módulo a fusível
9 = *Master**TIMER*** multifunção, conexão Push-in, saída com módulo a fusível

**Número de contatos**
1 = 1 reversível (apenas EMR, exceto 39.21/51, 1 NA)
0 = 1 NA (apenas SSR)

**Versão da bobina, EMR/Tipo de alimentação, SSR**
0 = AC (50/60 Hz)/DC
3 = Circuito de supressão da corrente residual AC (50/60 Hz)
7 = DC sensível
8 = AC (50/60 Hz)

**Tensão nominal da bobina, EMR / Circuito de entrada, SSR**
Veja: especificações da bobina para EMR ou especificações de entrada para SSR (página 18)

**D: Utilizações especiais, EMR**
0 = Standard

**C: Variantes, EMR**
6 = Standard

**B: Versão do contato, EMR**
0 = reversível (exceto 39.21/51, 1 NA)

**A: Material dos contatos, EMR**
0 = AgNi Standard
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

**ABCD: Circuito de saída, SSR**
7048 = 0.1 A - 48 V DC
8240 = 2 A - 230 V AC
9024 = 6 A - 24 V DC

**EMR - Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.11/01 | 0.006 - 0.012 | **0** - 4 - 5 | **0** | **6** | **0** |
| | **0.024** - 0.125 - **8.230** | | | | |
| 39.31/61 | 0.006 - 0.012 | **0** - 4 - 5 | **0** | **6** | **0** |
| | **0.024** - 0.060 | | | | |
| | 0.125 - 0.240 - **8.230** | | | | |
| | 7.125 - 7.220 | | | | |
| | 3.125 - 3.230 | | | | |
| 39.41/71 | 0.006 - 0.012 | 0 - 4 - **5** | **0** | **6** | **0** |
| | **0.024** - 0.125 | | | | |
| | **8.230** | | | | |
| 39.21/51 | 0.006 - 0.012 | **0** - 4 - 5 | **0** | **6** | **0** |
| | **0.024** - 0.125 | | | | |
| | **8.230** | | | | |
| 39.81/91 | 0.012 - **0.024** | **0** | **0** | **6** | **0** |

**SSR - Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Código do circuito de entrada | Código do circuito de saída - ABCD |
|---|---|---|
| 39.10/00 | 7.006 - 7.012 | 7048 - 8240 - **9024** |
| | **7.024** - 0.125 - **8.230** | |
| 39.30/60 | 7.006 - 7.012 | 7048 - 8240 - **9024** |
| | **7.024** - 7.060 | |
| | 7.125 - 7.220 | |
| | 0.024 - 0.125 - 0.240 | |
| | **8.230** | |
| | 3.125 - 3.230 | |
| 39.40/70 | 7.006 - 7.012 | 7048 - 8240 - **9024** |
| | **7.024** - 0.024 - 0.125 | |
| | **8.230** | |
| 39.20/50 | 7.006 - 7.012 | 7048 - 8240 - **9024** |
| | **7.024** - 0.125 | |
| | **8.230** | |
| 39.80/90 | 0.012 - **0.024** | 7048 - 8240 - **9024** |

X-2017, www.findernet.com

## Características gerais

| Isolação segundo EN 61810-1 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 |
| **Isolação entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolação | | | Reforçado | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50)µs | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | |
| **Isolação entre contatos abertos (EMR)** | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50)µs | 1000/1.5 | |


| Imunidade a distúrbios induzidos | | $U_N \leq 60$ V | $U_N = 125$ V | $U_N = 230$ V |
|---|---|---|---|---|
| Transientes rápidos (burst 5/50 ns, 5 kHz) sobre os terminais de alimentação de acordo com EN 61000-4-4 | kV | 4 | 4 | 4 |
| Surtos (surge 1.2/50 µs) sobre os terminais de alimentação (modalidade diferencial) de acordo com EN 61000-4-5 | kV | 0.8 | 2 | 4 |

| Outros dados | | | |
|---|---|---|---|
| Tempo de bounce (EMR): NA/NF | | ms | 1/6 |
| Resistência da vibração (EMR,10…55 Hz): NA/NF | | g | 10/15 |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.2 (24 V) - 0.4 (230 V) |
| | com carga nominal | W | 0.6 (24 V) - 0.9 (230 V) |


| Conexão | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Conexão a parafuso** | **Conexão Push-in** |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 10 | 8 |
| Torque | | Nm | 0.5 | — |
| | | | **Cabo rígido e cabo flexível** | **Cabo rígido e cabo flexível** |
| Seção mínima do cabo | | $mm^2$ | 1 x 0.5 | 1 x 0.5 |
| | | AWG | 1 x 21 | 1 x 21 |
| Seção máxima do cabo | | $mm^2$ | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 14 | 1 x 14 |

## Características dos contatos (EMR)

**F 39 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**




**H 39 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $60 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

B

## Características da Bobina - Relé eletromecânico

**Dados da bobina - DC sensível**, tipo 39.31/61

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de desoperação $U_r$ | Corrente nominal $U_N$ $I_N$ | Absorção da potência a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | mA | W |
| 125 (110…125) | **7**.125 | 88 | 138 | 12.5 | 4.6 | 0.6 |
| 220 | **7**.220 | 176 | 242 | 22 | 3.0 | 0.6 |

**Dados da bobina - AC/DC**, tipo 39.11/21/31/41/01/51/61/71

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de desoperação $U_r$ | Corrente nominal $U_N$ $I_N$ | Absorção da potência a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 6 | **0**.006 | 4.8 | 6.6 | 0.6 | 35 | 0.2/0.2 |
| 12 | **0**.012 | 9.6 | 13.2 | 1.5 | 15 | 0.2/0.2 |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 2.4 | 11 | 0.25/0.25 |
| 60[(1)] | **0**.060 | 48 | 66 | 6.0 | 5.7 | 0.35/0.35 |
| 125 (110…125) | **0**.125 | 88 | 138 | 12.5 | 5.6 | 0.7/0.7 |
| 240 (24…240)[(2)] | **0**.240 | 20.4 | 264 | 2.4 | 19 | 1.5/0.3 |

[(1)] 60 V AC/DC somente para tipo 39.31/61
[(2)] 24…240 V AC/DC somente para tipo 39.31/61

**Dados da bobina - AC**, tipo 39.11/21/31/41/01/51/61/71

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de desoperação $U_r$ | Corrente nominal $U_N$ $I_N$ | Absorção da potência a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 230 (230…240) | **8**.230 | 184 | 264 | 23 | 4.3 | 1/0.4 |

**Dados de bobina - com circuito de proteção contra corrente residual**, tipo 39.31.3/61.3

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de desoperação $U_r$ | Corrente nominal $U_N$ $I_N$ | Absorção da potência a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 125 (110…125) | **3**.125 | 88 | 138 | 44 | 8.4 | 1.1/1 |
| 230 (230…240) | **3**.230 | 184 | 264 | 72 | 5.9 | 1.4/0.5 |

A Série 39 de módulos de interface (versão de alimentação tipo 3) já vem equipada com circuito de supressão de corrente residual, indicada para ambientes industriais, onde pode-se ocasionar problemas de não abertura do contato devido a mesma. Alimentações de (110 a 125) V AC e de (230 a 240)V AC.
Esse problema pode ocorrer, por exemplo, ao conectar os módulos de interface a um PLC com saída à Triac ou quando são utilizados cabos relativamente longos.

**Dados da bobina - temporizador AC/DC**, tipo 39.81/91

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento (AC/DC) $U_{min}$ | $U_{max}$ | Tensão de desoperação $U_r$ | Corrente nominal $U_N$ DC | AC | Absorção da potência P a $U_N$ DC | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | mA | mA | W | VA/W |
| 12 | **0**.012 | 9.6 | 13.2 | 1.2 | 15 | 23 | 0.2 | 0.3/0.2 |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 2.4 | 11 | 19 | 0.25 | 0.4/0.3 |



X-2017, www.findernet.com

## Características do circuito de entrada - Relé de estado sólido

**Dados de entrada - DC sensível**, tipo 39.10/20/30/40/00/50/60/70

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal $U_N$ | Absorção da potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | $U_r$ | $I_N$ | a $U_N$ |
| V | | V | V | V | mA | W |
| 6 | **7**.006 | 4.8 | 6.6 | 0.6 | 7.5 | 0.2 |
| 12 | **7**.012 | 9.6 | 13.2 | 1.2 | 20.7 | 0.25 |
| 24 | **7**.024 | 19.2 | 26.4 | 2.4 | 10.5 | 0.25 |
| 60 (1) | **7**.060 | 38 | 66 | 6.0 | 6.4 | 0.4 |
| 125 (1) (110…125) | **7**.125 | 88 | 138 | 12.5 | 4.6 | 0.6 |
| 220 (1) | **7**.220 | 176 | 242 | 22 | 3.0 | 0.6 |

(1) 60 V DC, 125 V DC e 220 V DC somente para tipo 39.30/60

**Dados de entrada - AC/DC**, tipo 39.10/20/30/40/00/50/60/70

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal $U_N$ | Absorção da potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | $U_r$ | $I_N$ | a $U_N$ |
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 24 (2) | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 2.4 | 17.5 | 0.4/0.3 |
| 125 (110…125) | **0**.125 | 88 | 138 | 12.5 | 5.5 | 0.7/0.7 |
| 240 (24…240)(3) | **0**.240 | 20.4 | 264 | 2.4 | 17.5 | 1.5/0.3 |

(2) 24 V AC/DC somente para tipo 39.30/40/60/70
(3) 24…240 V AC/DC somente para tipo 39.30/60

**Dados de entrada - AC**, tipo 39.10/20/30/40/00/50/60/70

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal $U_N$ | Absorção da potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | $U_r$ | $I_N$ | a $U_N$ |
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 230 (230…240) | **8**.230 | 184 | 264 | 23 | 4.2 | 1/0.4 |

**Dados de entrada - com circuito de proteção contra corrente residual**, tipo 39.30.3/60.3

| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento | | Tensão de desoperação | Corrente nominal $U_N$ | Absorção da potência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | $U_r$ | $I_N$ | a $U_N$ |
| V | | V | V | V | mA | VA/W |
| 125 (110…125) | **3**.125 | 88 | 138 | 44 | 8.4 | 1.1/1 |
| 230 (230…240) | **3**.230 | 184 | 264 | 72 | 5.9 | 1.4/0.5 |

A Série 39 de módulos de interface (versão de alimentação tipo 3) já vem equipada com circuito de supressão de corrente residual, indicada para ambientes industriais, onde pode-se ocasionar problemas de não abertura do contato devido a mesma. Alimentações de (110 a 125) V AC e de (230 a 240)V AC.
Esse problema pode ocorrer, por exemplo, ao conectar os módulos de interface a um PLC com saída à Triac ou quando são utilizados cabos relativamente longos.

**Dados de entrada - temporizador AC/DC**, tipo 39.80/90


| Tensão nominal | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento (AC/DC) | | Tensão de desoperação | Corrente nominal $U_N$ | | Absorção da potência P a $U_N$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | $U_r$ | DC | AC | DC | AC |
| V | | V | V | V | mA | mA | W | VA/W |
| 12 | **0**.012 | 9.6 | 13.2 | 1.2 | 15 | 23 | 0.2 | 0.3/0.2 |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 2.4 | 11 | 19 | 0.25 | 0.4/0.3 |

B

## Características do circuito de saída - Relé de Estado Sólido


**L 34-1 - Corrente de Saída DC versus Temperatura ambiente**

39.xx.x.xxx.9024




**L 34 - Corrente de Saída AC versus Temperatura ambiente**

39.xx.x.xxx.8240




**I:** SSR instalado em grupo (sem intervalo entre as bases)

**II:** SSR instalado individualmente ao ar livre, ou com um espaço ≥ 9 mm, o que não implica uma influência significativa dos componentes próximos

**Máxima frequência de comutação recomendada** (ciclos/hora, com 50% Duty-cycle) à temperatura ambiente 50°C, montagem simples

| Carga | 39.xx.x.xxx.**9024** | 39.xx.x.xxx.**8240** | 39.xx.x.xxx.**7048** |
|---|---|---|---|
| 24 V 6 A DC1 | 180 000 | — | — |
| 24 V 3 A DC L/R = 10 ms | 5000 | — | — |
| 24 V 2 A DC L/R = 40 ms | 3600 | — | — |
| 24 V 1 A DC L/R = 40 ms | 6500 | — | — |
| 24 V 0.8 A DC L/R = 40 ms | 9000 | — | — |
| 24 V 1.5 A DC L/R = 80 ms | 3250 | — | — |
| 230 V 2 A AC1 | — | 60 000 | — |
| 230 V 1.25 A AC15 | — | 3600 | — |
| 48 V 0.1 A DC1 | — | — | 60 000 |

## Características Gerais

| Características EMC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV |
| | | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radio-frequência | | (80 ÷ 1000 MHz) | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| | | (1400 ÷ 2700 MHz) | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 e 100 kHz) | | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| | | sobre terminais de controle externo | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 2 kV |
| | | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 0.8 kV |
| Ruídos de radio-frequência em modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) | | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-6 | 10 V |
| | | sobre terminais de controle externo | EN 61000-4-6 | 3 V |
| Emissões conduzidas ou irradiadas | | | EN 55022 | classe B |

| Outros dados | | | |
|---|---|---|---|
| Tempo de bounce (EMR): NA/NF | | ms | 1/6 |
| Resistência da vibração (EMR,10..55 Hz): NA/NF | | g | 10/15 |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.3 |
| | com carga nominal | W | 0.8 |

| Terminais | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Conexão a parafuso** | **Conexão Push-in** |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 10 | 8 |
| Torque | Nm | 0.5 | — |
| | | **Cabo rígido e cabo flexível** | **Cabo rígido e cabo flexível** |
| Seção mínima do cabo | $mm^2$ | 1 x 0.5 | 1 x 0.5 |
| | AWG | 1 x 21 | 1 x 21 |
| Seção máxima do cabo | $mm^2$ | 1 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 14 | 1 x 14 |

## Escalas de temporização



(0.1…3)s



(3…60)s



(1…20)min



(0.3…6)h

## Funções


| LED | Alimentação | Contato NA / Saída SSR |
|---|---|---|
|  | OFF | Aberto |
|  | ON | Aberto |
|  | ON | Aberto (temporização em progresso) |
|  | ON | Fechado |


X-2017, www.findernet.com

**Esquemas de ligação** **U** = Alimentação **S** = Start externo —⎯— = Contato NA


B

Sem START externo






**(AI) Atraso à operação**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.




**(DI) Atraso após operação**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.





**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado**
Aplicar tensão no temporizador. operação do relé vem depois de decorrido o tempo selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.





**(SW) Intermitência simétrica início ON**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


Com START externo





* Quando alimentado em tensão contínua, o ponto B1 deve ser alimentado com referência positiva (conforme EN 60204-1).





**(BE) Atraso à desoperação (após START)**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relé desopera e volta à posição original.





**(CE) Atraso à operação (após START)**
O relé opera quando se fecha o contato de START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.





**(DE) Atraso após operação (com START)**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.




**(EE) Atraso após operação (após START)**
O relé opera quando se larga o contato de START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.




• Possibilidade de controle de outra carga, como um relé ou temporizador, estando este conectado no terminal B1 (START).





** Outra alimentação, com tensão diferente da que é aplicada pode ser utilizada para o sinal de comando B1 (START), por exemplo:
A1 - A2 = 24 V AC
B1 - A2 = 12 V DC


X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto - Bases com conexão a parafuso


39.10/39.20
39.11/39.21
Conexão a parafuso





39.30/39.30.3
39.31/39.31.3
Conexão a parafuso




39.40
39.41
Conexão a parafuso




39.80
39.81
Conexão a parafuso




B

## Dimensões do produto - Bases com conexão Push-in


39.00/39.01
39.50/39.51
Conexão Push-in







39.60/39.60.3
39.61/39.61.3
Conexão Push-in







39.70
39.71
Conexão Push-in






39.90
39.91
Conexão Push-in







## Características principais

### Conexão Push-in

O sistema de conexão Push-in permite uma rápida conexão de cabos rígidos ou com terminal tubular através da simples inserção dentro do terminal (**A**).
É possível abrir o terminal para extrair o cabo, através do acionamento do botão utilizando uma chave de fenda (**C**).
Para cabos flexíveis é necessário primeiro abrir o terminal utilizando o botão, tanto para a extração (**C**) quanto para a inserção (**B**).
É possível em qualquer momento checar a conexão através da abertura de teste, utilizando uma ponta de prova com diâmetro de 2 mm (**D**).






X-2017, www.findernet.com

## Combinações para Relés Eletromecânicos (1 saída 6 A) & Bases com conexão a Parafuso

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| *Master**BASIC*** | | | |
| 39.11.0.006.0060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0010 | 93.61.7.024 |
| 39.11.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.61.7.024 |
| 39.11.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.61.7.024 |
| 39.11.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.61.0.125 |
| 39.11.8.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.61.8.230 |
| *Master**PLUS*** | | | |
| 39.31.0.006.0060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0010 | 93.63.7.024 |
| 39.31.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.63.7.024 |
| 39.31.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.63.7.024 |
| 39.31.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.7.060 |
| 39.31.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.0.125 |
| 39.31.0.240.0060 | (24…240)V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.63.0.240 |
| 39.31.8.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.8.230 |
| 39.31.7.125.0060 | (110…125)V DC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.7.125 |
| 39.31.7.220.0060 | 220 V DC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.7.220 |
| 39.31.3.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.3.125 |
| 39.31.3.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.63.3.230 |
| *Master**INPUT*** | | | |
| 39.41.0.006.5060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.5010 | 93.64.7.024 |
| 39.41.0.012.5060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.5010 | 93.64.7.024 |
| 39.41.0.024.5060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.5010 | 93.64.7.024 |
| 39.41.0.125.5060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.5010 | 93.64.0.125 |
| 39.41.8.230.5060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.5010 | 93.64.8.230 |
| *Master**OUTPUT*** somente 1 NA, 6 A | | | |
| 39.21.0.006.0060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0010 | 93.62.7.024 |
| 39.21.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.62.7.024 |
| 39.21.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.62.7.024 |
| 39.21.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.62.0.125 |
| 39.21.8.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.62.8.230 |
| *Master**TIMER*** | | | |
| 39.81.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.68.0.024 |
| 39.81.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.68.0.024 |

## Combinações para Relés de Estado Sólido (1 saída de 0.1, 2 ou 6 A) & Bases com conexão a Parafuso

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| *Master**BASIC*** | | | |
| 39.10.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.61.7.024 |
| 39.10.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.61.7.024 |
| 39.10.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.61.7.024 |
| 39.10.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.61.0.125 |
| 39.10.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.61.8.230 |
| *Master**PLUS*** | | | |
| 39.30.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.63.7.024 |
| 39.30.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.63.7.024 |
| 39.30.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.63.7.024 |
| 39.30.7.060.xxxx | 60 V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.7.060 |
| 39.30.7.125.xxxx | (110…125)V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.7.125 |
| 39.30.7.220.xxxx | 220 V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.7.220 |
| 39.30.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.63.0.024 |
| 39.30.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.0.125 |
| 39.30.0.240.xxxx | (24…240)V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.63.0.240 |
| 39.30.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.8.230 |
| 39.30.3.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.3.125 |
| 39.30.3.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.63.3.230 |
| *Master**INPUT*** | | | |
| 39.40.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.64.7.024 |
| 39.40.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.64.7.024 |
| 39.40.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.64.7.024 |
| 39.40.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.64.0.024 |
| 39.40.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.64.0.125 |
| 39.40.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.64.8.230 |
| *Master**OUTPUT*** | | | |
| 39.20.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.62.7.024 |
| 39.20.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.62.7.024 |
| 39.20.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.62.7.024 |
| 39.20.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.62.0.125 |
| 39.20.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.62.8.230 |
| *Master**TIMER*** | | | |
| 39.80.0.012.xxxx | 12 V AC/DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.68.0.024 |
| 39.80.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.68.0.024 |

Exemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240

X-2017, www.findernet.com

B

## Combinações para Relés Eletromecânicos (1 saída 6 A) & Bases com conexão Push-in

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| *Master**BASIC*** | | | |
| 39.01.0.006.0060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0010 | 93.60.7.024 |
| 39.01.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.60.7.024 |
| 39.01.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.60.7.024 |
| 39.01.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.60.0.125 |
| 39.01.8.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.60.8.230 |
| *Master**PLUS*** | | | |
| 39.61.0.006.0060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0010 | 93.66.7.024 |
| 39.61.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.66.7.024 |
| 39.61.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.66.7.024 |
| 39.61.0.060.0060 | 60 V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.7.060 |
| 39.61.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.0.125 |
| 39.61.0.240.0060 | (24…240)V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.66.0.240 |
| 39.61.8.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.8.230 |
| 39.61.7.125.0060 | (110…125)V DC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.7.125 |
| 39.61.7.220.0060 | 220 V DC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.7.220 |
| 39.61.3.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.3.125 |
| 39.61.3.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.66.3.230 |
| *Master**INPUT*** | | | |
| 39.71.0.006.5060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.5010 | 93.67.7.024 |
| 39.71.0.012.5060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.5010 | 93.67.7.024 |
| 39.71.0.024.5060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.5010 | 93.67.7.024 |
| 39.71.0.125.5060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.5010 | 93.67.0.125 |
| 39.71.8.230.5060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.5010 | 93.67.8.230 |
| *Master**OUTPUT*** somente 1 NA, 6 A | | | |
| 39.51.0.006.0060 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0010 | 93.65.7.024 |
| 39.51.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.65.7.024 |
| 39.51.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.65.7.024 |
| 39.51.0.125.0060 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0010 | 93.65.0.125 |
| 39.51.8.230.0060 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0010 | 93.65.8.230 |
| *Master**TIMER*** | | | |
| 39.91.0.012.0060 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.69.0.024 |
| 39.91.0.024.0060 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.69.0.024 |

## Combinações para Relés de Estado Sólido (1 saída de 0.1, 2 ou 6 A) & Bases com conexão Push-in

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| *Master**BASIC*** | | | |
| 39.00.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.60.7.024 |
| 39.00.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.60.7.024 |
| 39.00.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.60.7.024 |
| 39.00.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.60.0.125 |
| 39.00.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.60.8.230 |
| *Master**PLUS*** | | | |
| 39.60.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.66.7.024 |
| 39.60.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.66.7.024 |
| 39.60.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.66.7.024 |
| 39.60.7.060.xxxx | 60 V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.7.060 |
| 39.60.7.125.xxxx | (110…125)V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.7.125 |
| 39.60.7.220.xxxx | 220 V DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.7.220 |
| 39.60.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.66.0.024 |
| 39.60.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.0.125 |
| 39.60.0.240.xxxx | (24…240)V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.66.0.240 |
| 39.60.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.8.230 |
| 39.60.3.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.3.125 |
| 39.60.3.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.66.3.230 |
| *Master**INPUT*** | | | |
| 39.70.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.67.7.024 |
| 39.70.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.67.7.024 |
| 39.70.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.67.7.024 |
| 39.70.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.67.0.024 |
| 39.70.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.67.0.125 |
| 39.70.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.67.8.230 |
| *Master**OUTPUT*** | | | |
| 39.50.7.006.xxxx | 6 V DC | 34.81.7.005.xxxx | 93.65.7.024 |
| 39.50.7.012.xxxx | 12 V DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.65.7.024 |
| 39.50.7.024.xxxx | 24 V DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.65.7.024 |
| 39.50.0.125.xxxx | (110…125)V AC/DC | 34.81.7.060.xxxx | 93.65.0.125 |
| 39.50.8.230.xxxx | (230…240)V AC | 34.81.7.060.xxxx | 93.65.8.230 |
| *Master**TIMER*** | | | |
| 39.90.0.012.xxxx | 12 V AC/DC | 34.81.7.012.xxxx | 93.69.0.024 |
| 39.90.0.024.xxxx | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.xxxx | 93.69.0.024 |

Exemplo: .xxxx
.9024
.7048
.8240

X-2017, www.findernet.com

## Combinações *Master**BASIC*** versão ATEX com Bases com conexão a Parafuso

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| *Master**BASIC*** **ATEX** | | | |
| 39.11.0.006.0073 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0000 | 93.61.0.024.7 |
| 39.11.0.012.0073 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0000 | 93.61.0.024.7 |
| 39.11.0.024.0073 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0000 | 93.61.0.024.7 |
| 39.11.0.125.0073 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0000 | 93.61.0.125.7 |
| 39.11.0.240.0073 | (24…240)V AC/DC | 34.51.7.024.0000 | 93.61.0.240.7 |
| 39.11.8.230.0073 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0000 | 93.61.8.230.7 |
| 39.11.7.006.0073 | 6 V DC | 34.51.7.005.0000 | 93.61.7.024.7 |
| 39.11.7.012.0073 | 12 V DC | 34.51.7.012.0000 | 93.61.7.024.7 |
| 39.11.7.024.0073 | 24 V DC | 34.51.7.024.0000 | 93.61.7.024.7 |


## Combinações *Master**BASIC*** versão ATEX com Bases com conexão Push-in

| Código | Tensão nominal | Tipo de relé | Tipo de base |
|---|---|---|---|
| *Master**BASIC*** **ATEX** | | | |
| 39.01.0.006.0073 | 6 V AC/DC | 34.51.7.005.0000 | 93.60.0.024.7 |
| 39.01.0.012.0073 | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0000 | 93.60.0.024.7 |
| 39.01.0.024.0073 | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0000 | 93.60.0.024.7 |
| 39.01.0.125.0073 | (110…125)V AC/DC | 34.51.7.060.0000 | 93.60.0.125.7 |
| 39.01.0.240.0073 | (24…240)V AC/DC | 34.51.7.024.0000 | 93.60.0.240.7 |
| 39.01.8.230.0073 | (230…240)V AC | 34.51.7.060.0000 | 93.60.8.230.7 |
| 39.01.7.006.0073 | 6 V DC | 34.51.7.005.0000 | 93.60.7.024.7 |
| 39.01.7.012.0073 | 12 V DC | 34.51.7.012.0000 | 93.60.7.024.7 |
| 39.01.7.024.0073 | 24 V DC | 34.51.7.024.0000 | 93.60.7.024.7 |



X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



B

**093.63**
Homologações (segundo o tipo):



**093.63.0.024**
**093.63.8.230**


| **Módulo a fusível para tipos** 39.31/30/81/80/61/60/91/90 | 093.63 | 093.63.0.024 | 093.63.8.230 |
|---|---|---|---|

- Para fusíveis de 5 x 20 mm de até 6 A/250 V AC
- Tipo 093.63 - Facilidade na visualização do estado do fusível através de uma janela
- Tipo 093.63.0.024 - (6…24)V AC/DC com LED indicador do status do fusível
- Tipo 093.63.8.230 - (110…240)V AC com LED indicador do status do fusível
- Rápida inserção na base


**Notas**

**Segurança:** Devido ao circuito de saída poder ser restabelecido (ponto 3 abaixo) mesmo com o fusível removido, é importante não considerar a remoção do fusível como um "desligamento seguro". Desconecte e isole antes de trabalhar com o circuito.
**UL:** De acordo com a UL508A, o módulo a fusível não pode ser instalado em circuitos de potência (onde é obrigatório que um fusível certificado de acordo com a UL categoria JDDZ seja instalado). No entanto, onde a MasterInterface é utilizada como uma interface de saída para um CLP não se aplicam estas restrições e o módulo a fusível pode ser utilizado.

**Tipo 093.63**




**Tipo 093.63.0.24 / 093.63.8.230**





### Módulo fusível multiestado



**0.** A base é vendida sem o módulo a fusível, já que existe uma ligação elétrica interna que permite o perfeito funcionamento da mesma.
Neste estado, o indicador estará oculto e o ponto metálico de conexão estará protegido por uma capa de proteção especial.







**1.** Com o módulo a fusível inserido após ter sido removido a capa de proteção, o mesmo estará posicionado eletricamente em Série com o terminal de saída comum do módulo de interface (11 para as versões EMR, 13+ para as versões SSR, 15 para temporizador EMR e 15+ para temporizador SSR).
Este estado é assinalado pelo indicador.







**2.** Se o módulo a fusível for extraído (por exemplo, porque o fusível queimou) o circuito de saída será bloqueado, ficando em aberto, já que este estado é geralmente a opção mais segura.
Este estado é assinalado pelo indicador.







**3.** Para que o produto volte a desempenhar seu funcionamento normal, re-insira o módulo a fusível com o fusível já alocado.
É possível utilizar a base sem que seja inserido o módulo a fusível, para isso, deve-se empurrar suavemente o indicador aplicando-se pressão na direção da seta.




X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



093.16




093.16.0



093.16.1

Homologações (segundo o tipo):

| Pente de ligação para 16 polos | 093.16 (azul) | 093.16.0 (preto) | 093.16.1 (vermelho) |
|---|---|---|---|
| Valores nominais | 6 A - 250 V | | |
| Possibilidade de utilização em múltiplas conexões, sobrepostas | | | |







093.60



| Separador plástico de dupla funcionalidade (1.8 ou 6.2 mm de separação) | 093.60 |
|---|---|

**1.** Ao romper manualmente as saliências, o separador ficará com apenas 1.8 mm de espessura; onde sua utilidade será mais interessante para uma separação visual, onde se deseja diferenciar grupos de interfaces, ou grupos que possuam diferentes tensões de funcionamento, ou então para a proteção elétrica das extremidades dos pentes de ligação que possam vir a ser cortadas.










**2.** Não rompendo as saliências, este separador oferecerá 6.2 mm de espessura. Com a ajuda de uma tesoura, pode-se cortar no local indicado, permitindo a interligação, através do separador, com a utilização do pente de ligação, de 2 grupos diferentes de relés de interface.








093.48

| NEW! **Cartela de etiquetas de identificação,** plástica, 48 etiquetas, 6 x 10 mm | 093.48 |
|---|---|



060.48

| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |
|---|---|

B

## Acessórios





| | | |
|---|---|---|
| **Duplicador de terminal** (somente para bases Push-in) | | 093.62 |
| Carga máxima aplicável | | 6 A - 300 V |
| Seção máxima do cabo | | **Cabo rígido e cabo flexível** |
| | mm² | 2 x 1.5 |
| | AWG | 2 x 16 |



**093.68.14.1**

Homologações (segundo o tipo):


CE Ex EAC cULus



*Master**ADAPTER*** **Conectado**

| | | |
|---|---|---|
| *Master**ADAPTER*** | | 093.68.14.1 |
| O *Master**ADAPTER*** permite a conexão de até 8 módulos *Master**INTERFACE*** com alimentação a fio através de conector FLAT de 14 pinos, que deverá ser conectado ao cartão de saída do CLP, mais conexão de alimentação de 2 fios versão ATEX. | | |
| **Características gerais** | | |
| Corrente nominal (por terminal) | A | 1 |
| Potência mínima requerida de alimentação | W | 3 |
| Tensão nominal ($U_N$) | V DC | 24 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Lógica de controle | | Lógica positiva (+ em A1) |
| Indicação de alimentação | | LED verde |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| **Terminais para a lógica de controle em 24 V DC** | | |
| Tipo do conector | | 14 pinos, de acordo com a IEC 60603-13 |
| Versão ATEX | | II 3G Ex nA IIC Gc |
| **Terminais para alimentação em 24 V DC** | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9.5 |
| Torque | Nm | 0.5 |
| Seção máxima do cabo | | |
| fio rígido | mm² | 1 x 4 / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 16 |
| fio flexível | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 |

### Esquemas de ligação







X-2017, www.findernet.com

**2 contatos - relé modular de interface com contatos guiados, largura 15.8 mm**

**Tipo 48.12**
- 2 contatos, 8 A
- Conexão a parafuso

- Relé para PCI com contatos guiados de acordo com a EN 61810-3 (antiga EN 50205) Tipo B
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio


NEW **48.12**



48.12
Conexão a parafuso



- 2 contatos, 8 A
- Relé com contatos guiados
- Conexão a parafuso




De acordo com a EN 61810-3 somente contatos 1 NA e 1 NF (11-14 e 21-22 ou 11-12 e 21-24) devem ser utilizados como contatos guiados.

Para as dimensões do produto vide a página 9

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.65/0.2 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi+Au |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — |
| | V DC | 12 - 24 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.7 |
| Campo de funcionamento | AC | — |
| | DC | (0.75…1.2)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/10 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | 100 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus |

# SÉRIE 48
## Relé modular de interface 10 A

B

**1 contato - relé modular de interface, largura 15.8 mm**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC**

**Tipo 48.P3**
- 1 contato, 10 A
- Conexão Push-in

**Tipo 48.31**
- 1 contato, 10 A
- Conexão a parafuso




- Bobina AC ou DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.P3
Conexão Push-in



48.31
Conexão a parafuso



| | 48.P3 | 48.31 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 contato, 10 A<br>• Conexão Push-in | • 1 contato, 10 A<br>• Conexão a parafuso |
| |  |  |

Para as dimensões do produto vide a página 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC sens. | VA (50 Hz)/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC sensível | $(0.73…1.5)U_N$ | $(0.73…1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

X-2017, www.findernet.com

**2 contatos - relé modular de interface, largura 15.8 mm**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC**

**Tipo 48.P5**
- 2 contatos, 8 A
- Conexão Push-in

**Tipo 48.52**
- 2 contatos, 8 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.P5
Conexão Push-in




48.52
Conexão a parafuso




## 48.P5




- 2 contatos, 8 A
- Conexão Push-in




## 48.52



- 2 contatos, 8 A
- Conexão a parafuso




Para as dimensões do produto vide a página 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/250 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 400 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.3 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC sens. | VA (50 Hz)/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC sensível | $(0.73…1.5)U_N$ | $(0.73…1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | $0.8\ U_N$ / $0.4\ U_N$ | $0.8\ U_N$ / $0.4\ U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | $0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$ | $0.2\ U_N$ / $0.1\ U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

# SÉRIE 48
## Relé modular de interface 16 A

B

**1 contato - relé modular de interface, largura 15.8 mm**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC**

**Tipo 48.P6**
- 1 contato, 16 A
- Conexão Push-in

**Tipo 48.61**
- 1 contato, 16 A
- Conexão a parafuso





- Bobina AC ou DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio disponíveis

48.P6
Conexão Push-in



48.61
Conexão a parafuso



| | 48.P6 | 48.61 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 contato, 16 A<br>• Conexão Push-in | • 1 contato, 16 A<br>• Conexão a parafuso |
| |  |  |
| | * Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). | * Com corrente > 10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). |
| Para as dimensões do produto vide a página 9 | | |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16*/30 | 16*/30 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC sens. VA (50 Hz)/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 |
| Campo de funcionamento AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| DC sensível | $(0.8…1.5)U_N$ | $(0.8…1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | |

X-2017, www.findernet.com

**2 contatos - relé modular de interface, largura 15.8 mm**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC**

**Tipo 48.P8**
- 2 contatos, 10 A
- Conexão Push-in

**Tipo 48.62**
- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso





- Bobina DC sensível
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

48.P8
Conexão Push-in



48.62
Conexão a parafuso



| | 48.P8 | 48.62 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 contatos, 10 A<br>• Conexão Push-in | • 2 contatos, 10 A<br>• Conexão a parafuso |
| |  |  |

Para as dimensões do produto vide a página 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | — |
| | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC sens. | VA (50 Hz)/W | —/0.5 | —/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | — | — |
| | DC sensível | (0.8…1.5)$U_N$ | (0.8…1.5)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $20 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 12/12 (DC) | 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

B

## Codificação

Exemplo: Série 48, relé modular de interface, conexão Push-in, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 2 reversíveis 8 A, tensão bobina 24 V DC sensível, LED verde + diodo, indicação bobina 99.02.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D | | |
| 4 | 8 | . | P | 5 | . | 7 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | | |

**Série**

**Tipo**
Conexão a parafuso
1 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), relé com contatos guiados
3 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
5 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
6 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
Conexão Push-in
P = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Tipo**
Conexão a parafuso
1 = para 48.31, 1 reversível, 10 A
48.61, 1 reversível, 16 A
2 = para 48.12 (somente DC), 48.52, 2 reversíveis, 8 A
48.62 (somente DC), 2 reversíveis, 10 A
Conexão Push-in
3 = para 48.P3, 1 reversível, 10 A
5 = para 48.P5, 2 reversíveis, 8 A
6 = para 48.P6, 1 reversível, 16 A
8 = para 48.P8 (somente DC), 2 reversíveis, 10 A

**Versão da bobina**
7 = DC sensível
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (somente para 48.12)

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgNi para 48.P3/P5/P8/31/52/62 AgCdO, Standard para 48.P6/61
4 = $AgSnO_2$, somente para 48.P6/P8/61/62
5 = AgNi + Au, para 48.12 e somente para 48.P3/P5/31/52

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard
7 = Standard (somente para 48.12)

**C: Variantes**
0 = Standard (somente para 48.12)
5 = Standard para DC: LED verde + diodo (polaridade +A1)
6 = Standard para AC: LED verde + varistor

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.12 | DC | **5** | **0** | **0** | **7** |
| 48.P3/P5/31/52 | AC | **0** - 5 | 0 | **6** | 0 |
| 48.P3/P5/31/52 | DC sensível | **0** - 5 | 0 | **5** | 0 |
| 48.P6/61 | AC | **0** - 4 | 0 | **6** | 0 |
| 48.P6/61 | DC sensível | **0** - 4 | 0 | **5** | 0 |
| 48.P8/62 | DC sensível | **0** - 4 | 0 | **5** | 0 |

## Características gerais


| **Isolação** | | | **48.12/31/61/P3/P6** | **48.52/P5** | **48.12/31/61/62/P3/P6/P8** |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolação segundo EN 61810-1 | tensão nominal de isolamento | V | 250 | 250 | 400 |
| | tensão de impulso nominal | kV | 4 | 4 | 4 |
| | grau de poluição | | 3 | 2 | 2 |
| | categoria de sobretensão | | III | III | III |
| Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) | | kV | 6 (8 mm) | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000; 1500 (48.12) | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes | | V AC | 2000 (48.P5/52); 2500 (48.12/P6) | | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | |
| Tensão nominal de impulso (surto) em modo diferencial (segundo EN 61000-4-5) | | kV(1.2/50 µs) | 2 | | |
| **Outros dados** | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/5; 2/10 (48.12) | | |
| Resistência da vibração (10…200)Hz: NA/NF | | g | 20/5 (para 1 contato) | | 15/3; 20/6 (48.12) para 2 contatos |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.7 | | |
| | com carga nominal | W | 1.2 (48.12/31/P3) | 1.3 (48.52/P5) | 1.2 (48.61/62/P6/P8) |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 8 | | |
| Torque (somente para 48.12/31/52/61/81) | | Nm | 0.5 | | |

| Seção mínima do cabo | | **Conexão a parafuso** | | **Conexão Push-in** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 | 21 | 21 |
| **Seção máxima do cabo** | | **Conexão a parafuso** | | **Conexão Push-in** | |
| | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |


X-2017, www.findernet.com

## Características dos contatos


**F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 48.P3/P6/31/61





**F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 48.P8/62





**F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 48.P5/52





**F 48 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipo 48.12





**H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Tipos 48.P3/P5/P6/31/52/61




**H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Tipos 48.P8/62




**H 48 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Tipo 48.12




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 .1 $0^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

B

## Características da bobina

**Dados da versão DC (sensível 0.5 W)**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$* | $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **7**.012 | 8.8 | 18 | 41 |
| 24 | **7**.024 | 17.5 | 36 | 22.2 |
| 125 | **7**.125 | 91 | 188 | 4 |

* $U_{min}$ = 0.8 $U_N$ para 48.61, 48.62, 48.P6, 48.P8


**Dados da versão AC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 90.5 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 46 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 10.1 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 11.8 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 7.0 |

**Dados da versão DC,** 2 contatos - Tipo 48.12


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 9 | 14.4 | 205 | 58.5 |
| 24 | **9**.024 | 18 | 28.8 | 820 | 29.3 |

**R 48 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.


**R 48 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 48 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**

**Tipo 48.12**





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Combinações


| Código | Tipo de base | Tipo de relé | Módulo | Clip de retenção |
|---|---|---|---|---|
| 48.12 | 95.05.7 | 50.12 | — | 095.71 |
| 48.31 | 95.03 | 40.31 | 99.02 | 095.01 |
| 48.52 | 95.05 | 40.52 | 99.02 | 095.01 |
| 48.61 | 95.05 | 40.61 | 99.02 | 095.01 |
| 48.62 | 95.05 | 44.62 | 99.02 | 095.01 |
| 48.P3 | 95.P3 | 40.31 | 99.02 | 095.91.3 |
| 48.P5 | 95.P5 | 40.52 | 99.02 | 095.91.3 |
| 48.P6 | 95.P5 | 40.61 | 99.02 | 095.91.3 |
| 48.P8 | 95.P5 | 44.62 | 99.02 | 095.91.3 |

B


## Dimensões do produto




48.31 48.52 / 48.61 / 48.62
Conexão a parafuso





48.12
Conexão a parafuso




48.P3 48.P5 48.P6 48.P8
Conexão Push-in


X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



097.58


| | |
|---|---|
| **Pente de 8 polos** para 48.P3/P5/P6/P8 | 097.58 |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.52


| | |
|---|---|
| **Pente de 2 polos** para 48.P3/P5/P6/P8 | 097.52 |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.42


| | |
|---|---|
| **Pente de 2 polos** para 48.P3/P5/P6/P8 | 097.42 |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |







097.00


| | |
|---|---|
| **Suporte de etiqueta de identificação** para 48.P3/P5/P6/P8 e 48.12/31/52/61/62 | 097.00 |





095.18

| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 8 polos** para conexão a parafuso | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |



060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)**, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 4 | 8 | . | P | 5 | . | 7 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Embalagem standard
**B** Embalagem Blister

**SP** Clip de retenção plástico



X-2017, www.findernet.com

## Características

**1 e 2 contatos - relé modular de interface**

**Contatos com 5 µm de ouro para comutação de cargas de baixa potência**

**49.31-50x0 - 1 contato 10 A (conexão a parafuso)**
**49.52-50x0 - 2 contatos 8 A (conexão a parafuso)**
**49.72-50x0 - 2 contatos 8 A (conexão a mola)**

- Largura15.5 mm
- Relé modular de interface para sistemas PLC
- Bobina AC ou DC
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

49.31-50x0 / 49.52
Conexão a parafuso




49.72-50x0
Conexão a mola



### 49.31-50x0




- 1 contato, 10 A
- Material dos contatos AgNi + Au
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)





8.xxx.5060
7.xxx.5050
9.xxx.5050

### 49.52/72-50x0



- 2 contatos, 8 A
- Material dos contatos AgNi + Au
- Conexão a parafuso e conexão a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




8.xxx.5060
7.xxx.5050
9.xxx.5050

* Para conexões externas paralelas dos contatos, podem ser realizadas comutações de potências de [1 (0.1/1)].

Para as dimensões do produto vide a página 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 VAC) | VA | 500 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 VAC) | kW | 0.37 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V | A | 10/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 50 (5/2) | 50 (5/2) - [1 (0.1/1)]* |
| Material dos contatos standard | | AgNi + Au | AgNi + Au |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC/DC sens. | VA (50 Hz)/W/W | 1.2/0.65/0.5 | 1.2/0.65/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8...1.1)U_N$ | $(0.8...1.1)U_N$ |
| | DC/DC sensível | $(0.73...1.5)U_N/(0.73...1.5)U_N$ | $(0.73...1.5)U_N/(0.73...1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40...+70 | –40...+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

B

## Características

**1 e 2 contatos - relé modular de interface**

**Contatos de AgNi para comutação de cargas de média potência**

**49.31-00x0 - 1 contato 10 A (conexão a parafuso)**
**49.52-00x0 - 2 contatos 8 A (conexão a parafuso)**
**49.72-00x0 - 2 contatos 8 A (conexão a mola)**

- Largura15.5 mm
- Relé modular de interface para sistemas PLC
- Bobina AC ou DC
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


49.31-00x0 / 49.52
Conexão a parafuso




49.72-00x0
Conexão a mola



### 49.31-00x0




- 1 contato, 10 A
- Material dos contatos AgNi
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)





8.xxx.0060

7.xxx.0050
9.xxx.0050

### 49.52/72-00x0



- 2 contatos, 8 A
- Material dos contatos AgNi
- Conexão a parafuso e conexão a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




8.xxx.0060

7.xxx.0050
9.xxx.0050

Para as dimensões do produto vide a página 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 VAC) | VA | 500 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 VAC) | kW | 0.37 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V | A | 10/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC/DC sens. | VA (50 Hz)/W/W | 1.2/0.65/0.5 | 1.2/0.65/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8...1.1)U_N$ | $(0.8...1.1)U_N$ |
| | DC/DC sensível | $(0.73...1.5)U_N/(0.73...1.5)U_N$ | $(0.73...1.5)U_N/(0.73...1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40...+70 | –40...+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |



V1-2015, www.findernet.com

## Características

**1 e 2 contatos - relé modular de interface**

**Contatos de AgCdO para comutação de cargas de elevadas potências**

**49.31-20x0 - 1 contato 10 A (conexão a parafuso)**
**49.52-20x0 - 2 contatos 8 A (conexão a parafuso)**
**49.72-20x0 - 2 contatos 8 A (conexão a mola)**

- Largura15.5 mm
- Relé modular de interface para sistemas PLC
- Bobina AC ou DC
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

49.31-20x0 / 49.52
Conexão a parafuso




49.72-20x0
Conexão a mola



### 49.31-20x0




- 1 contato, 10 A
- Material dos contatos AgCdO
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)





8.xxx.2060

7.xxx.2050
9.xxx.2050

### 49.52/72-20x0



- 2 contatos, 8 A
- Material dos contatos AgCdO
- Conexão a parafuso e conexão a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




8.xxx.2060

7.xxx.2050
9.xxx.2050

Para as dimensões do produto vide a página 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 VAC) | VA | 500 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 VAC) | kW | 0.37 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V | A | 10/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC/DC sens. | VA (50 Hz)/W/W | 1.2/0.65/0.5 | 1.2/0.65/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8...1.1)U_N$ | $(0.8...1.1)U_N$ |
| | DC/DC sensível | $(0.73...1.5)U_N/(0.73...1.5)U_N$ | $(0.73...1.5)U_N/(0.73...1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40...+70 | –40...+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

# Série 49 - Relé modular de interface 8 - 10 - 16 A

B

## Características

**1 contato - relé modular de interface**

**Contatos de AgCdO para comutação de cargas de elevadas potências**

**49.61-00x0 - 1 contato 16 A (conexão a parafuso)**
**49.81-00x0 - 1 contato 16 A (conexão a mola)**

**Contatos de $AgSnO_2$ para comutação de cargas de elevadas potências e elevadas correntes instantâneas**

**49.61-40x0 - 1 contato 16 A (conexão a parafuso)**
**49.81-40x0 - 1 contato 16 A (conexão a mola)**

- Largura15.5 mm
- Relé modular de interface para sistemas PLC
- Bobina AC ou DC
- Extração rápida do relé através de presilha plástica, servindo também para a retenção do relé
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

49.61
Conexão a parafuso




49.81-00x0/40x0
Conexão a mola




Para as dimensões do produto vide a página 8

### 49.61/81-00x0




- 1 contato, 16 A*
- Material dos contatos AgCdO
- Conexão a parafuso e conexão a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)





8.xxx.0060 7.xxx.0050 9.xxx.0050

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

### 49.61/81-40x0



- 1 contato, 16 A*
- Material dos contatos $AgSnO_2$
- Conexão a parafuso e conexão a mola
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




8.xxx.4060 7.xxx.4050 9.xxx.4050

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16*/30 | 16*/100 (5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 VAC) | VA | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 VAC) | kW | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V | A | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (5/5) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC/DC sens. | VA (50 Hz)/W/W | 1.2/0.65/0.5 | 1.2/0.65/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8...1.1)U_N$ | $(0.8...1.1)U_N$ |
| | DC/DC sensível | $(0.73...1.5)U_N/(0.8...1.5)U_N$ | $(0.73...1.5)U_N/(0.8...1.5)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ /0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ /0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) | 7/4 (AC) - 12/12 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40...+70 | –40...+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

V1-2015, www.findernet.com

B

## Codificação

Exemplo: Série 49, relé modular de interface, conexão a parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 2 reversíveis 8 A, tensão bobina 24 V DC sensível, LED verde + diodo, módulo 99.80.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D | |
| 4 | 9 | . | 5 | 2 | . | 7 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | |

**Série**

**Tipo**
3, 5, 6 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), conexão a parafuso
7, 8 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), conexão a mola

**Número de contatos**
1 = 1 reversível para 49.31, 10 A 49.61, 49.81, 16 A
2 = 2 reversíveis para 49.52, 49.72, 8 A

**Versão bobina**
7 = DC sensível (500 mW)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (650 mW)

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = Standard AgNi para 49.31/52/72, AgCdO para 49.61/81
2 = AgCdO para 49.31/52/72
4 = $AgSnO_2$ somente para 49.61/81
5 = AgNi + Au no para 49.61/81

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
5 = Standard para DC: LED verde + diodo (polaridade + A1)
6 = Standard para AC: LED verde + varistor

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.31/52/72 | AC | **0** - 2 - 5 | 0 | **6** | 0 |
| 49.31/52/72 | DC - DC sensível | **0** - 2 - 5 | 0 | **5** | 0 |
| 49.61/81 | AC | **0** - 4 | 0 | **6** | 0 |
| 49.61/81 | DC - DC sensível | **0** - 4 | 0 | **5** | 0 |


## Características gerais

| **Isolação** | | | **48.31/61/62** | **48.52/72** | **48.31/61/62/81** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isolação segundo EN 61810-1 | tensão nominal de isolamento | V | 250 | 250 | 400 | |
| | tensão de impulso nominal | kV | 4 | 4 | 4 | |
| | grau de poluição | | 3 | 2 | 2 | |
| | categoria de sobretensão | | III | III | III | |
| Isolamento entre bobina e contatos (1.2/50 µs) | | kV | 6 (8 mm) | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes | | V AC | 2000 (49.52/72) | | | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 | | | EN 61000-4-4 | | nível 4 (4 kV) | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) | | | EN 61000-4-5 | | nível 3 (2 kV) | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/5 | | | |
| Resistência da vibração (10...200)Hz: NA/NF | | g | 20/5 (para 1 contato) | | 15/3 (para 2 contatos) | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.7 | | | |
| | com carga nominal | W | 1.2 (49.31/61/81) | | 1.3 (49.52/72) | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 8 | | | |
| Torque | | Nm | 0.5 | | | |
| Terminais guiados secção disponível | | | **Conexão a parafuso** | | **Conexão a mola** | |
| | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 1x6 / 2x2.5 | 1x4 / 2x2.5 | 2x(0.2...1.5) | 2x(0.2...1.5) |
| | | AWG | 1x10 / 2x14 | 1x12 / 2x14 | 2x(24...18) | 2x(24...18) |


B

## Características dos contatos


**F 49 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 49.31/61/81




**F 49 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 49.52/72




**H 49 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**
Tipos 49.31/52/61/72/81




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x10³ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1. Nota: o tempo de desexcitação aumentará.



V1-2015, www.findernet.com

## Características da bobina

**Dados da versão DC (0.5 W sensível)**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$* | $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **7**.012 | 8.8 | 18 | 41 |
| 24 | **7**.024 | 17.5 | 36 | 22.2 |
| 125 | **7**.125 | 92 | 188 | 4 |

*$U_{min}$ = 0.8 $U_N$ para 49.61 e 49.81


**Dados da versão AC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ (50Hz) |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 90.5 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 46 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 10.1 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 11.8 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 7.0 |

**Dados da versão DC (0.65 W)**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **9**.012 | 8.8 | 18 | 56 |
| 24 | **9**.024 | 17.5 | 36 | 29 |
| 125 | **9**.125 | 91.2 | 188 | 6 |

**R 49 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Standard (650 mW)





**1** - Máx tensão admissível na bobina.
**2** - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 49 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1** - Máx tensão admissível na bobina.
**2** - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 49 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Bobina sensível (500 mW)





**1** - Máx tensão admissível na bobina.
**2** - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

## Combinações

| Código | Tipo de base | Tipo de relé | Módulos | Clip de retenção |
|---|---|---|---|---|
| 49.31 | 95.93.3 | 40.31 | 99.80 | 095.91.3 |
| 49.52 | 95.95.3 | 40.52 | 99.80 | 095.91.3 |
| 49.61 | 95.95.3 | 40.61 | 99.80 | 095.91.3 |
| 49.72 | 95.55.3 | 40.52 | 99.80 | 095.91.3 |
| 49.81 | 95.55.3 | 40.61 | 99.80 | 095.91.3 |

## Dimensões do produto





49.31

49.52
49.61

49.31-50x0 / 49.31-00x0 /
49.31-20x0 / 49.52 / 49.61
Conexão a parafuso







49.72
49.81

49.72-50x0 / 49.72-00x0 / 49.72-20x0
49.81-00x0 / 49.81-40x0
Conexão a mola





## Acessórios




095.08

| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 8 pólos** para conexão a parafuso | 095.08 (azul) | 095.08.0 (preto) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |



060.72

| | |
|---|---|
| **Placa de identificação** (com 72 identificadores), clip de retenção 095.91.3, 6x12 mm | 060.72 |

## Código de embalagem

**Identificação de embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).** Exemplo:

| 4 | 9 | . | 5 | 2 | . | 7 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **A** | Confecção standard |
| **B** | Confecção em blister |

| | |
|---|---|
| **SP** | Clip plástico |



VI-2015, www.findernet.com

**1 ou 2 contatos - relé modular de interface, 15.8 mm de largura, base com conexão Push-in**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC**

**Tipo 4C.P1**
- 1 contato, 10 A

**Tipo 4C.P2**
- 2 contatos, 8 A

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção de bobina
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


4C.P1/4C.P2
Conexão Push-in




NEW **4C.P1**




- 1 contato, 10 A
- Conexão Push-in




NEW **4C.P2**



- 2 contatos, 8 A
- Conexão Push-in




Para as dimensões do produto vide a página 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/25 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.5/0.15 | 6/0.5/0.15 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.73…1.1)U_N$ | $(0.73…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 15/5 (AC) - 15/12 (DC) | 10/3 (AC) - 10/10 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

X-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 4C
## Relé modular de interface 8 a 16 A

**1 ou 2 contatos - relé modular de interface, 15.8 mm de largura, base com conexão a parafuso**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC**



**Tipo 4C.01**
- 1 contato, 16 A

**Tipo 4C.02**
- 2 contatos, 8 A

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção de bobina
- Etiqueta de identificação
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

4C.01/4C.02
Conexão a parafuso



| | 4C.01 | 4C.02 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 contato, 16 A<br>• Conexão a parafuso | • 2 contatos, 8 A<br>• Conexão a parafuso |
| |  |  |

Para as dimensões do produto vide a página 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/25 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.5/0.15 | 6/0.5/0.15 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 110 - 120 - 230 |
| | V DC | 12 - 24 - 125 | 12 - 24 - 125 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.2/0.5 | 1.2/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.73…1.1)U_N$ | $(0.73…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 15/5 (AC) - 15/12 (DC) | 10/3 (AC) - 10/10 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | ≤ 12 A: –40…+70/>12 A: –40…+50 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 4C, relé modular de interface, conexão Push-in, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 1 reversível 10 A, tensão bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | A | B | C | D | | |
| 4 | C | . | P | 1 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 |

**Série**

**Tipo**
0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), conexão a parafuso
P = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), conexão Push-in

**Número de contatos**
1 = 1 reversível, 10/16 A
2 = 2 reversíveis, 8 A

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
5 = Standard para DC: LED verde + diodo (polaridade +A1)
6 = Standard para AC: LED verde + varistor

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 4C.02 | AC | **0** - 5 | **0** | **6** | **0** |
| 4C.P2 | DC | **0** - 5 | **0** | **5** | **0** |
| 4C.01 | AC | **0** - 4 - 5 | **0** | **6** | **0** |
| 4C.P1 | DC | **0** - 4 - 5 | **0** | **5** | **0** |


## Características gerais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolação** | | | | | | |
| Isolação segundo EN 61810-1 | tensão nominal de isolamento | V | 250 | | 440 | |
| | tensão de impulso nominal | kV | 4 | | 4 | |
| | grau de poluição | | 3 | | 2 | |
| | categoria de sobretensão | | III | | III | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | | kV | 6 (8 mm) | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes | | V AC | 2000 | | | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 3 (2 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/6 (4C.01/P1) | | 1/4 (4C.02/P2) | |
| Resistência da vibração (10…150)Hz: NA/NF | | g | 20/12 | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.6 | | | |
| | com carga nominal | W | 1.6 (4C.01/P1) | | 2 (4C.02/P2) | |
| **Terminais** | | | **4C.01/4C.02** | | **4C.P1/4C.P2** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 8 | | 8 | |
| Torque | | Nm | 0.8 | | — | |
| Seção mínima do cabo | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | AWG | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |


B

## Características dos contatos


**F 4C - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 4C.02/P2




**F 4C - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Tipos 4C.01/P1




**H 4C - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




(*) Tipo 4C.01 = 12 A, Tipo 4C.P1 = 10 A

- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 8.8 | 13.2 | 300 | 40 |
| 24 | **9**.024 | 17.5 | 26.4 | 1200 | 20 |
| 125 | **9**.125 | 91.2 | 138 | 32000 | 3.9 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 80 | 90 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 320 | 45 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 6900 | 9.4 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 9000 | 8.4 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 28000 | 5 |

**R 4C - Campo de funcionamento da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 4C - Campo de funcionamento da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

------ Temperatura limite para o tipo 4C.01 com corrente nominal de 16 A .


X-2017, www.findernet.com

## Combinações

Determinadas combinações de relés/bases


| Código | Tipo de base | Tipo de relé | Módulo | Clip de retenção |
|---|---|---|---|---|
| 4C.P1 | 97.P1 | 46.61 | 99.02 | 097.01 |
| 4C.P2 | 97.P2 | 46.52 | 99.02 | 097.01 |
| 4C.01 | 97.01 | 46.61 | 99.02 | 097.01 |
| 4C.02 | 97.02 | 46.52 | 99.02 | 097.01 |

## Dimensões do produto




4C.01 / 4C.02
Conexão a parafuso






4C.P1 / 4C.P2
Conexão Push-in




## Acessórios



**097.58**


| **Pente de 8 polos** para 4C.P1 e 4C.P2 | 097.58 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.52**


| **Pente de 2 polos** para 4C.P1 e 4C.P2 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.42**

| **Pente de 2 polos** para 4C.P1 e 4C.P2 | 097.42 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |





X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



097.00

| | |
|---|---|
| **Suporte de etiqueta de identificação** para 4C.P1/P2/01/02 | 097.00 |






B




095.18

| | |
|---|---|
| **Pente de 8 polos** para 4C.01 e 4C.02 | 095.18 (azul) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |




060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)**, suportes de etiquetas 097.00 ou os relés série 46, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção para relés modulares de interface (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 4 | C | . | P | 1 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Embalagem standard
**B** Embalagem Blister

**SP** Clip de retenção plástico

**3 ou 4 contatos - relé modular de interface, 31 mm de largura, com conexão Push-in**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

**Tipo 58.P3**
- 3 contatos, 10 A
- Conexão Push-in

**Tipo 58.P4**
- 4 contatos, 7 A
- Conexão Push-in

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Contatos livres de Cádmio
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


58.P3/58.P4
Conexão Push-in



NEW **58.P3**




- 3 contatos, 10 A
- Conexão Push-in




NEW **58.P4**



- 4 contatos, 7 A
- Conexão Push-in




Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | Exemplo: AC | Exemplo: DC |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 3 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 7/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 1750 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 |
| | V DC | 12 - 24 - 48 - 125 | 12 - 24 - 48 - 125 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/5 (AC) - 10/15 (DC) | 11/3 (AC) - 11/15 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 3.6 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

# SÉRIE 58
## Relé modular de interface 7 - 10 A

**2, 3 ou 4 contatos - relé modular de interface, 27 mm de largura, com conexão a parafuso**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

**Tipo 58.32**
- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso







**Tipo 58.33**
- 3 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso

**Tipo 58.34**
- 4 contatos, 7 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Contatos livres de Cádmio
- UL Listing (determinadas combinações de relés/bases)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

58.32 / 58.33 / 58.34
Conexão a parafuso



| | 58.32 | 58.33 | 58.34 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 2 contatos, 10 A<br>• Conexão a parafuso | • 3 contatos, 10 A<br>• Conexão a parafuso | • 4 contatos, 7 A<br>• Conexão a parafuso |
| |  |  |  |
| Para as dimensões do produto vide a página 7 | Exemplo: AC | Exemplo: DC | Exemplo: AC |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 10/20 | 10/20 | 7/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2500 | 2500 | 1750 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 500 | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.37 | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 10/0.25/0.12 | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 |
| V DC | 12 - 24 - 48 - 125 | 12 - 24 - 48 - 125 | 12 - 24 - 48 - 125 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 10/5 (AC) - 10/15 (DC) | 10/5 (AC) - 10/15 (DC) | 11/3 (AC) - 11/15 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –40…+70 | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |



X-2017, www.findernet.com

**2 ou 4 contatos - relé modular de interface, 27 mm de largura, com conexão a parafuso**

**Conforme a diretiva ATEX (EX nA nC)**

**Tipo 58.32 - x0xx**
- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso


**Tipo 58.34 - x0xx**
- 4 contatos, 6 A
- Conexão a parafuso

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Indicador mecânico - opcional nos tipos com 2 e 4 contatos
- Etiqueta de identificação
- Contatos livres de Cádmio
- UL Listed
- Em conformidade com:
  - EN 60079-0:2012 e EN 60079-15:2010
  - 94/9/CE e 2014/34/UE
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


58.32/58.34 - x0xx
Conexão a parafuso




NEW **58.32 - x0xx**




- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso
- Conforme a diretiva ATEX




NEW **58.34 - x0xx**



- 4 contatos, 6 A
- Conexão a parafuso
- Conforme a diretiva ATEX




Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | Exemplo: DC | Exemplo: DC |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 6/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.25/0.12 | 6/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 | 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 |
| | V DC | 12 - 24 - 48 - 125 | 12 - 24 - 48 - 125 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$ / 0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$ / $50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $150 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 11/3 (AC) - 11/15 (DC) | 11/3 (AC) - 11/15 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 3.6 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | CE Ex SP cULus | |

B

## Codificação

Exemplo: Série 58, relé modular de interface, conexão Push-in, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 4 reversíveis, tensão bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | | B | C | D | |
| 5 | 8 | . | P | 4 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 |

**Série**

**Tipo**
3 = Conexão a parafuso
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
P = Conexão Push-in
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Número de contatos**
2 = 2 contatos, 10 A
3 = 3 contatos, 10 A
4 = 4 contatos, 7 A

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi Standard
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
5 = Standard DC: LED verde + diodo (polaridade +A1)
6 = Standard AC: LED verde + varistor

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.P3/P4/32/33/34 | AC | **0** - 5 | 0 | **6** | 0 |
| 58.P3/P4/32/33/34 | DC | **0** - 5 | 0 | **5** | 0 |

## Codificação versões ATEX

Exemplo: Série 58, relé modular de interface, conexão a parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 4 reversíveis, 120 V AC, LED verde, indicador mecânico, versão ATEX

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | | B | C | D | |
| 5 | 8 | . | 3 | 4 | . | 8 | . | 1 | 2 | 0 | . | 0 | 0 | 4 | 9 |

**Série**

**Tipo**
3 = Conexão a parafuso
Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Número de contatos**
2 = 2 contatos, 10 A
4 = 4 contatos, 6 A

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi Standard
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
4 = Módulo 99 LED (AC/DC)
5 = Módulo 99
LED + diodo (DC)

**D: Utilizações especiais**
8 = Conforme a diretiva ATEX (Ex nA nC) sem indicador mecânico
9 = Conforme a diretiva ATEX (Ex nA nC) com indicador mecânico

X-2017, www.findernet.com

## Características gerais


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolação** | | | | | | |
| Isolação segundo EN 61810-1 | tensão nominal de isolamento | V | 400 (2-3 contatos) | | 250 (4 contatos) | |
| | tensão de impulso nominal | kV | 3.6 (2-3 contatos) | | 2.5 (4 contatos) | |
| | grau de poluição | | 2 | | 2 | |
| | categoria de sobretensão | | III | | II | |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | | kV | 3.6 | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes | | V AC | 2000 (58.32,58.33, 58.P3) | | 1550 (58.34, 58.P4) | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Transientes rápidos (5…50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 segundo EN 61000-4-4 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | | | nível 4 (4 kV) | | | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 1/3 | | | |
| Resistência da vibração (10…55) Hz: NA/NF | | g | 6/6 | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1 | | | |
| | com carga nominal | W | 3 (58.32, 58.34, 58.P4) | | 4 (58.P3, 58.33) | |
| | | | **58.32/33/34 (conexão a parafuso)** | | **58.P3/P4 (conexão Push-in)** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 8 | | 8 | |
| Torque | | Nm | 0.5 | | — | |
| Seção mínima do cabo | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | | AWG | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 | 2 x 16 / 1 x 14 |

## Outros dados versões ATEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Corrente máx. @ 70 °C** | | Montagem peça única | Montagem > 1 peças |
| Tipo 58.32 | A | 10 | 7 |
| Tipo 58.34 | A | 6 | 5 |
| **Terminal** | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Seção do cabo | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 2.5 | 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 12 | 2 x 16 |

## Identificação - Versões ATEX - ATEX, II 3G Ex nA nC IIC Gc


| | |
|---|---|
| **IDENTIFICAÇÃO** | |
| Ex<br>Identificação específica para proteção de explosão | |
| **II**<br>Componente destinado a instalações de superfície (exceto mineradoras) | |
| **3**<br>Categoria 3: nível de proteção normal | |
| **GÁS** | **G**<br>Atmosfera explosiva devido a presença de substâncias inflamáveis sob a forma de gás, vapor ou névoa |
| | **Ex nA**<br>Equipamento que não produz faíscas |
| | **Ex nC**<br>Dispositivo selado (tipo de proteção para a categoria 3G) |
| | **IIC**<br>Grupo de gás |
| | **Gc**<br>Nível de proteção do equipamento |
| **–40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C**<br>Temperatura ambiente | |
| **EPT 15 ATEX 0195 U**<br>EPT: identificação do laboratório que emite a certificação de tipo<br>15: ano de emissão do certificado<br>0195: número do certificado de tipo<br>U: componente ATEX | |




B

## Características dos contatos


**F 58 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Relés de 2 e 3 contatos




**F 58 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos**
Relé de 4 contatos




**H 58 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 140 | 86 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 600 | 40 |
| 48 | **9**.048 | 38.4 | 52.8 | 2400 | 20 |
| 125 | **9**.125 | 100 | 138 | 17300 | 7.2 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ (50 Hz) |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 50 | 97 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 190 | 53 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 770 | 25 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 4000 | 12.5 |
| 120 | **8**.120 | 96 | 132 | 4700 | 12 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 17000 | 6 |

**R 58 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 58 - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

X-2017, www.findernet.com


## Combinações

Determinadas combinações de relés/ bases

| Código | Tipo de base | Tipo de relé | Módulo | Clip de retenção |
|---|---|---|---|---|
| 58.P3 | 94.P3 | 55.33 | 99.02 | 094.91.3 |
| 58.P4 | 94.P4 | 55.34 | 99.02 | 094.91.3 |
| 58.32 | 94.02 | 55.32 | 99.02 | 094.91.3 |
| 58.33 | 94.03 | 55.33 | 99.02 | 094.91.3 |
| 58.34 | 94.04 | 55.34 | 99.02 | 094.91.3 |

B

## Dimensões do produto




58.32
Conexão a parafuso




58.33
Conexão a parafuso



58.34
Conexão a parafuso






58.P3
Conexão Push-in



58.P4
Conexão Push-in




## Acessórios



094.52.1


| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 2 polos** para 58.P3 e 58.P4 | 094.52.1 | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






097.52


| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 2 polos** para 58.P3 e 58.P4 | 097.52 | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |







097.00


| | | |
|---|---|---|
| **Suporte de etiqueta de identificação** para 58.P3, 58.P4, 58.32, 58.33 e 58.34 | 097.00 | |





094.06


| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 6 polos** para 58.32, 58.33, 58.34 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |





094.56

| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 6 polos** para 58.P3 e 58.P4 | 094.56 (azul) | |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |



060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação**, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |

## Código de embalagem

**Identificação da embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 5 | 8 | . | P | 4 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Embalagem standard
**B** Embalagem Blister

**SP** Clip de retenção plástico
**SM** Clip de retenção metálico (58.32/33/34 - somente x0xx)



X-2017, www.findernet.com

# Características


**Relé Modular de interface 2 e 4 contatos, largura 27 mm.**

**Interface ideal para sistemas eletrônicos e para PLC.**

**59.32 - 2 contatos 10 A (conexão a parafuso)**
**59.34 - 4 contatos 7 A (conexão a parafuso)**

- Bobina AC ou DC
- Equipado com módulo de sinalização e proteção EMC
- Etiqueta de identificação
- Opções de contatos sem Cádmio
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

## 59.32



- 2 contatos, 10 A
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


## 59.34




- 4 contatos, 7 A
- Conexão a parafuso
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

59.32 / 59.34
Conexão a parafuso






Exemplo: AC




Exemplo: DC

Para as dimensões do produto vide a página 4

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 7/10 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 1750 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220V | A | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 230 | 12 - 24 - 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 | 12 - 24 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.8...1.1)U_N$ | $(0.8...1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.8...1.1)U_N$ | $(0.8...1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.8 $U_N$/0.5 $U_N$ | 0.8 $U_N$/0.5 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.2 $U_N$/0.1 $U_N$ | 0.2 $U_N$/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $20 \cdot 10^6$/$50 \cdot 10^6$ | $20 \cdot 10^6$/$50 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/5 (AC) - 9/15 (DC) | 10/5 (AC) - 9/15 (DC) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 3.6 | 3.6 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –25...+70 | –25...+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações - relé** (segundo o tipo) | | | |

B

## Codificação

Exemplo: Série 59, relé modular de interface, conexão a parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 4 reversíveis, tensão bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | A | B | C | D | | |
| 5 | 9 | . | 3 | 4 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 |

**Série** 59

**Tipo**
3 = Conexão a parafuso, montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis, 10 A
4 = 4 reversíveis, 7 A

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
0 = AgNi Standard
5 = AgNi + Au

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**C: Variantes**
5 = Standard para DC: LED + diodo (polaridade + A1)
6 = Standard para AC: LED + varistor

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito**.

| Tipo | Versão bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.32/34 | AC | **0** - 5 | 0 | **6** | 0 |
| 59.32/34 | DC | **0** - 5 | 0 | **5** | 0 |

## Características gerais


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolação** | | | | |
| Isolação segundo EN 61810-1 | tensão nominal de isolamento | V | 400 (2 contatos) | 250 (4 contatos) |
| | tensão de impulso nominal | kV | 3.6 (2 contatos) | 2.5 (4 contatos) |
| | grau de poluição | | 2 | 2 |
| | categoria de sobretensão | | III | II |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | | kV | 3.6 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes | | V AC | 2000 (59.32) | 1550 (59.34) |
| **Imunidade a distrúrbios induzidos** | | | | |
| Transientes rápidos (5...50)ns, 5 kHz, sobre os terminais A1 - A2 | | | EN 61000-4-4 | nível 4 (4 kV) |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre os terminais A1 - A2 (modalidade diferencial) | | | EN 61000-4-5 | nível 4 (4 kV) |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 1/3 | |
| Resistência da vibração (10...55)Hz: NA/NF | | g | 6/6 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1 | |
| | com carga nominal | W | 3 | |
| | | | **59.32/34 (conexão a parafuso)** | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 8 | |
| Torque | | Nm | 0.5 | |
| Secção disponível | | | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 1x6 / 2x2.5 | 1x4 / 2x2.5 |
| | | AWG | 1x10 / 2x14 | 1x12 / 2x14 |




V1-2015, www.findernet.com

## Características dos contatos


**F 59 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
Relés de 2 contatos




**F 59 - Vida elétrica em AC versus corrente nos contatos**
Relé de 4 contatos




**H 59 - Máxima capacidade de ruptura em DC1**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100 \cdot 10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1. Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Características da bobina


**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nonimal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 13.2 | 140 | 86 |
| 24 | **9**.024 | 19.2 | 26.4 | 600 | 40 |

**Dados da versão AC**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nonimal I a $U_N$ (50Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 50 | 97 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 190 | 53 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 17000 | 6 |

**R 59 - Campo de funcionamento da bobina DC versus a temperatura ambiente**




**1** - Máx tensão admissível na bobina.
**2** - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**R 59 - Campo de funcionamento da bobina AC versus a temperatura ambiente**





**1** - Máx tensão admissível na bobina.
**2** - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

B

## Combinações

| Código | Tipo de base | Tipo de relé | Módulos | Clip de retenção |
|---|---|---|---|---|
| 59.32 | 94.92.3 | 55.32 | 99.80 | 094.91.3 |
| 59.34 | 94.94.3 | 55.34 | 99.80 | 094.91.3 |

## Dimensões do produto





59.32
Conexão a parafuso

59.34
Conexão a parafuso





## Acessórios




094.06

| | | |
|---|---|---|
| **Pente de 6 pólos** para 59.32 e 59.34 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |



060.72

| | |
|---|---|
| **Placa de identificação** para clip de retenção 094.91.3<br>plástico, 72 identificadores, 6x12 mm | 060.72 |

## Código de embalagem

**Identificação de embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).**

Exemplo:

| 5 | 9 | . | 3 | 4 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 0 | 0 | 5 | 0 | S | P | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**A** Confecção standard
**B** Confecção em blister

**SP** Clip plástico



VI-2015, www.findernet.com


**Módulo de saída Auto/Off/On 10 A**

- Módulo de saída Auto/Off/On é ideal para o controle automático de bombas, exaustores ou grupos de motores. Em casos de instalação, manutenção ou falha, possibilita desligar ou ligar o equipamento através do botão seletor
- Interface ideal para PLC e sistemas eletrônicos
- Somente 11.2 mm de largura
- Seletor com 3 funções:
  - Auto: Atua como um relé monoestável (de acordo com o estado da entrada A3)
  - Off: relé permanentemente desligado
  - On: relé permanentemente ligado
- Alimentação e entrada em 24 VAC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Exemplos de aplicação:**

- controle de bombas, exaustores ou grupo de motores
- adaptável em sistemas de controle industriais

**Esquema de ligação**





Controlador, PLC Tipo 19.21

**19.21.0.024.0000**



- 1 contato reversível de saída
- 11.2 mm de largura
- Contato de sinalização




B1-B2 Sinal de retorno para o controlador (PLC), no modo AUTO
A3-A2 Sinal "Auto" para o PLC

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.44 |
| Capacidade de ruptura em DC1 (24/110/220 V) | A | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ |
| **Características do contato remoto** (terminais B1-B2) | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA |
| Corrente máxima | mA | 300 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 24 |
| **Alimentação e características de entrada** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 24 |
| | V DC | 24 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 0.6/0.4 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus |

# SÉRIE 19
## Interface modular de sinalização e intervenção

B


**Módulo analógico - Auto/Hand (0…10)V**

- Módulo com saída analógica proporciona, através de seletor frontal, uma saída de (0…10)V, manual ou automática.
- Com o seletor na posição "A" (automático) o sinal (0…10)V é o mesmo que o do controlador. Na posição "H" (Hand) o sinal do controlador é ignorado e o sinal de saída (0…10)V é diretamente controlado pelo potenciômetro na parte frontal do módulo
- O nível do sinal de saída (0…10)V é indicado por 3 LEDs verdes, nos níveis >25%, >50% e >75%.
- Alimentação em 24V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Exemplos de aplicação:**

- permitir o controle direto das válvulas proporcionais em circunstâncias excepcionais ou quando houver falha no controle automático

**Esquema de ligação**





Controlador, PLC — Tipo 19.50

**19.50.0.024.0000**



- Saída analógica (0…10)V, acrescida de 1 contato de sinalização
- 17.5 mm de largura
- Indicação a LED




53-54 Contato de sinalização para o PLC, no modo AUTO
$Y_{in}$-A2 variável (0…10)V DC do controlador
Hand (0…10)V DC ajustado pelo potenciômetro

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | |
|---|---|---|
| **(0…10)V Especificação do sinal** (terminal Y-in) | | |
| Sinal de entrada | V DC | 0…10 (Imax 20 mA - proteção contra curto-circuito) |
| LED verde 25% | | > 2.5 V |
| LED verde 50% | | > 5 V |
| LED verde 75% | | > 7.5 V |
| **Especificação da sinalização de saída** (terminais 53-54) | | |
| Configuração da saída | | 1 NA |
| Corrente Máxima / Mínima | mA | 100/10 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 24 |
| **Alimentação e características de entrada** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 24 |
| | V DC | 24 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 0.9/0.7 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC |

X-2017, www.findernet.com

**Módulo de potência 16 A**


- Ideal para acionamento de lâmpadas
- Contatos de $AgSnO_2$ aptos para altas correntes de pico
- Alimentação DC (12 ou 24V)
- Indicador LED
- Isolamento reforçado entre alimentação e contatos
- Contatos livres de Cádmio
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


**19.91.9.0xx.4000**



- 1 contato reversível
- 17.5 mm de largura

**Esquema de ligação**




Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 |
| Potência lâmpada (230 V): | | |
| incandescente/halógena | W | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 |
| CFL | W | 400 |
| LED 230 V | W | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 |
| Carga mínima comutável | mW | 300 (5 V/ 5 mA) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V DC | 12 - 24 |
| Potência nominal DC | W | 0.5 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8 \dots 1.1)U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $80 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 12/8 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC |

B

**Atuador com tecnologia KNX - 16 A**

**Atuador compacto e poderoso com 6 saídas a relé**

- 6 contatos de saída 16 A 250 V AC, configurável individualmente NO ou NC
- LED indicador de status para cada saída
- Funções de tempo (ON, OFF, Pisca, Escada)
- Lógica independente e funções analógicas para cada saída (AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)
- Controle de cenários
- Área de controle de saída para controle manual
- Tensão de alimentação via barramento KNX
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

NEW **19.6K.9.030.4300**



- Relé biestável homologado ENEC (Máxima corrente de pico até 120 A)
- Adequado para acionamento de lâmpadas

19.6K
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos (via ETS) | V AC | NA - NF |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/120 (5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 |
| Potência lâmpada (230 V): | | |
| incandescente/halógena | W | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 |
| CFL | W | 400 |
| LED 230 V | W | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação | V DC | 30 |
| Corrente nominal | mA | 12 |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –5…+45 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE |

X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 19, módulo de interrupção Auto/Off/On, 1 reversível 10 A, alimentação 24 V AC/DC.

**1 9 . 2 1 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0**

**Série**

**Tipo**
21 = Módulo de saída Auto/Off/On, 11.2 mm
50 = Módulo analógico - Auto/Hand (0…10)V
91 = Módulo de potência
6K = Atuador KNX, 6 contatos 16 A

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz)/DC
9 = DC

**Tensão de alimentação**
012 = 12 V
024 = 24 V
030 = KNX Bus

**Versão do contato**
0 = Standard
3 = NA (19.6K)

**Material dos contatos**
0 = Standard para 19.21, 19.50
4 = Standard para 19.91, 19.6K

**Códigos / Largura dos módulos**
19.21.0.024.0000/11.2 mm
19.50.0.024.0000/17.5 mm
19.91.9.012.4000/17.5 mm
19.91.9.024.4000/17.5 mm
19.6K.9.030.4300/70 mm


## Características gerais

| **Isolação** | | | **19.21** | **19.50** | **19.91** |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez dielétrica (V AC) | entre alimentação e contatos | | 3000 | — | 4000 |
| | entre contatos abertos | | 1000 | — | 1000 |
| | entre alimentação e saída de sinalização | | 2000 | 1500 | — |
| **Características EMC** | | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | **19.21/91** | **19.50** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV | |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV | |
| Campo eletromagnético de frequência de rádio (80…1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | 30 V/m | |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) | | | EN 61000-4-4 | 4 kV | |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 2 kV | 1 kV |
| sobre terminais de alimentação | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 1 kV | 0.5 kV |


| **Terminais** | | **19.21/6K** | | **19.50/91** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torque | Nm | 0.5 | | 0.8 | |
| Seção disponível | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 1.5 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 16 | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 7 | | 9 | |

## Esquemas de ligação - *Exemplos de aplicação*

### Tipo 19.21





### Tipo 19.50





Com o seletor na posição A (Automático), a variável do controlador (0…10)V é transferida via Yin-A2 e Yout para o processo final.
Com o seletor na posição H (Hand), o valor (0…10)V ajustado pelo regulador é transferido via Yout para o processo final.

### Tipo 19.6K




## Dimensões do produto


Tipo 19.21
Conexão a parafuso





Tipo 19.50
Conexão a parafuso





Tipo 19.91
Conexão a parafuso




Tipo 19.6K
Conexão a parafuso



## Acessórios



060.48

| | | |
|---|---|---|
| NEW | **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para tipos 19.21/50/91/6K, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |





019.01

| | | |
|---|---|---|
| | **Etiqueta de identificação** para os tipo 19.50, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm | 019.01 |



020.01

| | | |
|---|---|---|
| | **Suporte para fixação em painel** para os tipos 19.21/50/91, plástico, largura 17.5 mm | 020.01 |

## Notas sobre aplicações

**Módulos de intervenção**
A demanda por aparelhos de segurança, aquecimento, ar condicionado ou uso racional de energia em escritórios, hotéis, residências ou empresas apresenta constante crescimento, levando à instalação de sistemas eletrônicos cada vez mais complexos. Mas o que acontece se esses sistemas apresentarem mau funcionamento e um técnico qualificado estiver disponível apenas em algumas horas, ou mesmo dias?

Com o uso de módulos de intervenção cuidadosamente instalados, um outro profissional treinado pode reconhecer interrupções no serviço e executar a intervenção manual, tomando ações necessárias para manter o funcionamento do sistema até que o reparo seja efetuado.

**Módulo digital de controle e Intervenção**
**Auto-Off-On Módulo de saída (tipo 19.21)**
Muitos processos ou sistemas são controlados automaticamente mediante um sistema de controle eletrônico ou por um Controlador Lógico Programável (PLC).
Em caso de mau funcionamento do sistema eletrônico é importante que se tenha a possibilidade de controlar o processo manualmente, evitando assim perdas e tempos de parada.Um Módulo Auto-Off-On localizado entre a saída do sistema eletrônico (controlador) e o processo a ser controlado (Planta) pode oferecer esse controle manual - ignorando o mau funcionamento da unidade de controle de forma planejada. Devido a mau funcionamento do sistema eletrônico, o processo a ser controlado pode ser ligado ou desligado, como necessário, usando o seletor frontal. Dentro da normalidade de funcionamento do sistema eletrônico, o seletor é deixado na posição Auto. Nesta configuração, o processo é controlado pelo sistema eletrônico e sua saída. Pode ser importante uma sinalização remota do modo de operação do processo, (Manual ou Automático), para isso o contato B1-B2 do Módulo Auto-On-Off 19.21 pode ser utilizado.

**Módulo de Intervenção Analógico**
**Módulo de saída analógica (0…10)V (Tipo 19.50)**
Este módulo pode ser instalado onde há necessidade de se ter um ajuste manual do sinal analógico (0…10)V, com prioridade sobre o sinal analógico vindo da unidade de controle eletrônica ou PLC. Pode ser utilizado ainda para substituir um sinal que apresente ruídos e atenuações.
O módulo de intervenção analógico proporciona através do seletor frontal, um sinal de saída de (0…10)V controlado tanto automaticamente quanto manualmente. Com o seletor na posição "A" (Automático), o sinal de (0…10)V no Yout-A2 é procedente do sinal do controlador que esta aplicado nos terminais Yin-A2. Na posição "H" (Manual), o sinal do controlador é ignorado e o sinal de (0…10)V é procedente do potenciômetro frontal de ajustedo módulo.
A operação de mudar para a posição H é indicada por um LED amarelo piscante e pela abertura do contato 51-52 - que poderia ser utilizado para sinalizar a intervenção na central de controle.
O nível do sinal de saída (0…10)V é apresentado por 3 LED's verdes, fixados em >25%, >50% e >75%.

**Interfaces de bypass (tipo 19.41 e 19.42)**
Eles podem ser usados em sistemas que exigem intervenção manual em caso de mau funcionamento do sistema de controle. No caso de problemas técnicos relacionados ao funcionamento do controle eletrônico, o operador pode intervir ao desbloquear o sistema.
O módulo de saída digital 19.41 está equipado com um interruptor de três posições; (A-O-H) .A: Controle automático, O: OFF = Desligado e H: Controle manual e contato de retorno (terminais 53-54). Na saída 11-14, por exemplo, o aquecimento será alternado para a posição do interruptor "H" e será desligado na posição do interruptor "O"
enquanto a função "aquecimento" no modo automático (A) será gerenciada e ajustada pelo sistema central. Um LED verde brilhante indica que, no modo automático, a carga (ou seja, o aquecimento) é iniciada enquanto um LED amarelo piscando indica que a carga é ajustada manualmente.
O tipo 19.42 é semelhante ao 19.41, mas é usado em aplicações com dois estados operacionais, como comutação do motor triangulo-estrela, comutação do ventilador de duas velocidades ou rotação do motor direita-esquerda. Nessas aplicações geralmente é esperado entre os dois estados ON, uma pausa sem fonte de energia> 50 ms. Como resultado, para mudar do modo manual "baixo" para "alto", uma pausa sem uma fonte de alimentação de> 80 ms é implementada.





Nota: Em caso de inversão da direção de rotação de motores, deve ser garantida uma quebra de 300 ms. Para motores sujeitos a momentos de inércia mais altos, como ventiladores, para mudar de alta velocidade para baixa velocidade, será necessário fornecer um atraso maior usando um temporizador externo.

**Relé para PCI com contatos guiados de acordo com a EN 61810-3 (antiga EN 50205) Tipo B**
**2 contatos reversíveis***

**Tipo 50.12…1000**
- 2 contatos 8 A
- Contato AgNi

**Tipo 50.12…5000**
- 2 contatos 8 A
- Contato AgNi + Au

- Alto isolamento entre contatos adjacentes
- Contatos livres de Cádmio
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolação entre a bobina e os contatos
- A prova de fluxo: RT II

| | 50.12…1000 | 50.12…5000 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Para aplicações medianas de comutação de cargas em DC<br>• 2 contatos 8 A<br>• 5 mm de distância entre pinos<br>• Montagem em PCI | • Indicado para aplicações de segurança<br>• Contatos banhados a ouro, para comutações de cargas de baixa potência<br>• 5 mm de distância entre pinos<br>• Montagem em PCI |
| |  |  |
| |  |  |
| | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |

* De acordo com a EN 61810-3 somente contatos 1 NA e 1 NF (11-14 e 21-22 ou 11-12 e 21-24) devem ser utilizados como contatos guiados.

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V
Para as dimensões do produto vide a página 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversível (DPDT) | 2 reversível (DPDT) |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.65/0.2 | 8/0.65/0.2 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/10) | 50 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi + Au |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | — |
| | V DC | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 | 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.7 | —/0.7 |
| Campo de funcionamento | AC (50 Hz) | — | — |
| | DC | (0.75…1.2)$U_N$ | (0.75…1.2)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/10 · $10^6$ | —/10 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | 100 · $10^3$ | 100 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/4 | 10/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT II | RT II |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |

# SÉRIE 50
## Relé com contato guiado mecanicamente 8 A








**Relé para PCI com contatos guiados de acordo com a EN 61810 (antiga EN 50205)**
**Tipo A**

**Tipo 50.14...4220/4310**
- 4 contatos 8 A (2 NA + 2 NF) ou (3 NA +1 NF)
- Contato $AgSnO_2$

**Tipo 50.16...4220/4310**
- 6 contatos 8 A (4 NA + 2 NF) ou (5 NA +1 NF)
- Contato $AgSnO_2$ + Au

- Alto isolamento entre contatos adjacentes
- Contatos livres de Cádmio
- DC bobina 800 mW
- 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) de isolação entre a bobina e os contatos
- Montagem em PCI
- Lavável : RT III

C

| | 50.14 | 50.16 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Indicado para aplicações de segurança<br>• 4 contatos 8 A<br>• Montagem em PCI | • Indicado para aplicações de segurança<br>• 6 contatos 8 A<br>• Montagem em PCI |
| | <br>2 NA + 2 NF<br><br>3 NA + 1 NF<br> | <br>4 NA + 2 NF<br><br><br>5 NA + 1 NF<br> |
| | Vista do lado do cobre | Vista do lado do cobre |

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA +2 NF, 3 NA + 1 NF | 4 NA +2 NF, 5 NA + 1 NF |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 690 | 1150 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.6/0.2 | 8/0.6/0.2 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 50 (5/10) | 50 (5/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ + Au |
| **Características da bobina** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | — |
| | V DC | 12 - 24 - 48 - 110 | 12 - 24 - 48 - 110 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | —/0.8 | —/0.8 |
| Campo de funcionamento | AC (50 Hz) | — | — |
| | DC | (0.75…1.2)$U_N$ | (0.75…1.2)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | —/0.4 $U_N$ | —/0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | —/0.1 $U_N$ | —/0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | —/10 · $10^6$ | —/10 · $10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | 100 · $10^3$ | 100 · $10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 10/4 | 10/4 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 (8 mm) | 6 (8 mm) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | –40…+70 |
| Categoria de proteção | | RT III | RT III |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 50, relé com contato guiado mecanicamente, 2 reversíveis 8 A, tensão bobina 24 V DC.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | B | C | D | |
| 5 | 0 | . | 1 | 2 | . | 9 | . | 0 | 2 | 4 | . | 5 | 0 | 0 | 0 |

**Série**

**Tipo**
1 =Circuito Impresso

**Número de contatos**
2 = 2 contatos 8 A
4 = 4 contatos 8 A
6 = 6 contatos 8 A

**Versão da bobina**
9 = DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**A: Material dos contatos**
1 = AgNi (50.12)
4 = $AgSnO_2$ (50.14)
5 = AgNi + Au (50.12)
5 = $AgSnO_2$ + Au (50.16)

**B: Versão do contato**
0 = Reversível (DPDT)
2 = 2 NA
3 = 3 NA
4 = 4 NA
5 = 5 NA

**D: Utilizações especiais**
0 = A prova de fluxo (RT II)
0 = Lavável (RT III), 50.14, 50.16

**C: Variantes**
0 = Reversível
1 = 1 NF
2 = 2 NF


C

## Características gerais


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolação segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | | V AC | 230/400 | |
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 400 |
| Grau de poluição | | | 3 | 2 |
| **Isolação entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolação | | | Reforçado (8 mm) | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | |
| **Isolação entre contatos adjacentes** | | | | |
| Tipo de isolação | | | Basic | |
| Categoria de sobretensão | | | III | |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | |
| Rigidez dielétrica (50.12, 50.16) | | V AC | 3000 | |
| Rigidez dielétrica (50.14) | | V AC | 2500 | |
| **Isolação entre contatos abertos** | | | | |
| Tipo de desconexão | | | Micro-desconexão | |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1500/2.5 | |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | |
| Tensão nominal de impulso (surto) em modo diferencial (segundo EN 61000-4-5) | | kV(1.2/50 µs) | 2 | |
| **Outros dados** | | | | |
| Tempo de bounce: NA/NF | | ms | 2/10 | |
| Resistência da vibração (10…200)Hz: NA/NF | | g | 20/6 | |
| Resistência a choque NA/NF | | g | 20/5 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.7 | |
| | com carga nominal | W | 1.2 | |
| Distância de montagem entre relés sobre o circuito impresso | | mm | ≥ 5 | |

## Características dos contatos


**F 50 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (tipo 50.12)**




**H 50 -Máxima capacidade de ruptura em DC1 (tipo 50.12)**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100x10³ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.





Exemplo de utilização de contatos NA e NF como contatos guiados de acordo com a EN 61810-3 (tipo B).

## Características da bobina

**Dados da versão DC (tipo 50.12)**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 5 | **9**.005 | 3.8 | 6 | 35 | 143 |
| 6 | **9**.006 | 4.5 | 7.2 | 50 | 120 |
| 12 | **9**.012 | 9 | 14.4 | 205 | 58.5 |
| 24 | **9**.024 | 18 | 28.8 | 820 | 29.3 |
| 48 | **9**.048 | 36 | 57.6 | 3280 | 14.4 |
| 60 | **9**.060 | 45 | 72 | 5140 | 11.7 |
| 110 | **9**.110 | 82.5 | 131 | 17250 | 6.4 |
| 125 | **9**.125 | 93.7 | 150 | 22300 | 5.6 |

**R 50 - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente**
Bobina standard (tipo 50.12)




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

**Dados da versão DC (tipo 50.14/16)**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 9 | 14.4 | 180 | 66.6 |
| 24 | **9**.024 | 18 | 28.8 | 720 | 33.3 |
| 48 | **9**.048 | 36 | 57.6 | 2880 | 16.6 |
| 110 | **9**.110 | 82.5 | 131 | 15125 | 7.7 |




X-2017, www.findernet.com

## Características dos contatos

**F 50 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (tipo 50.14)**





**H 50 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 (tipo 50.14)**





- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

**F 50 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos (tipo 50.16)**





**H 50 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 (tipo 50.16)**





- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ $100x10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.
  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

## Dimensões do produto


Tipo 50.12…1000/50.12…5000




Tipo 50.14




Tipo 50.16




X-2017, www.findernet.com

**Relé com contatos guiados**

**7S.12 com 2 contatos (1 NA + 1 NF)**
**7S.14 com 4 contatos (2 NA + 2 NF e 3 NA + 1 NF)**
**7S.16 com 6 contatos (4 NA + 2 NF)**

- Para aplicações de segurança, relés de contatos guiados classe A (EN 50205)
- Para aplicações até SIL 2 segundo a norma IEC 61508
- Para maior segurança funcional em máquinas e instalações de acordo com a EN 13849-1
- Para aplicações ferroviárias; materiais que não propagam fogo e fumaça tóxica (UNI 11170-3); características mecânicas e climáticas compatíveis com as normas EN 61373 e EN 50155
- Versões com alimentação DC e AC
- Versões em 24 e 110 V DC com campo de funcionamento estendido (0.7…1.25)$U_N$
- Indicação visual do estado da bobina com LED
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Conexão a mola



* Corrente por um único contato ≤ 6 A, corrente total dos contatos NA ≤ 12 A

Para as dimensões do produto vide a página 6

NEW **7S.12....5110**



• 2 contatos (1 NA + 1 NF)

NEW **7S.14....0220/0310**



• 4 contatos (2 NA + 2 NF e 3 NA + 1 NF)

NEW **7S.16....0420**



• 6 contatos (4 NA + 2 NF)

C

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA + 1 NF | 2 NA + 2 NF, 3 NA + 1 NF | 4 NA + 2 NF |
| Corrente nominal/Máx. corrente instantânea | A | 6/15 | 6*/12 | 6*/12 |
| Tensão de comutação nominal | V AC (50/60 Hz) | 250 | 250 | 250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 1500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 700 | 500 | 500 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 6/0.6/0.2 | 6/0.6/0.3 | 6/0.6/0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC13: 24 V | A | 1 | 1 | 1 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 60 (5/5) | 60 (5/5) | 60 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi + Au | AgNi com múltiplos pontos de contato | AgNi com múltiplos pontos de contato |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…125 - 230…240 | 110…125 - 230…240 | 110…125 - 230…240 |
| | V DC | 12 - 24 | 12 - 24 - 110 | 12 - 24 - 110 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 2.3/1 | 2.3/1 | 2.3/1 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.85…1.1)$U_N$ | (0.85…1.1)$U_N$ | (0.85…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.8…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ |
| | DC estendido (apenas para 24 e 110 V) | (0.7….1.25)$U_N$ | (0.7….1.25)$U_N$ | (0.7….1.25)$U_N$ |
| Tensão de retenção | AC/DC | 0.45 $U_N$ / 0.45 $U_N$ | 0.55 $U_N$ / 0.55 $U_N$ | 0.55 $U_N$ / 0.55 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | AC/DC | 0.1 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ / 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ / 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 7/11 | 12/10 | 12/10 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | 6 (4 contra 13-14) | 6 (4 contra 13-14) |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente | °C | –40….+70 | –40….+70 | –40….+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

XI-2016, www.findernet.com

# SÉRIE 7S
Relé com contatos guiados 6 A

## Codificação

Exemplo: Série 7S, relé com contatos guiados, 6 contatos (4 NA + 2 NF) 6 A, alimentação 24 V DC.

**7 S . 1 6 . 9 . 0 2 4 . 0 4 2 0**

**Série**

**Tipo**
1 = Largura 22.5 mm, distância entre os terminais

**Saída**
2 = 2 contatos
4 = 4 contatos
6 = 6 contatos

**Tipo de alimentação**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão de alimentação**
Vide página 5

**Versões especiais**
0 = Standard

**Contatos NA e NF**
11 = 1 NA + 1 NF
22 = 2 NA + 2 NF
31 = 3 NA + 1 NF
42 = 4 NA + 2 NF

**Material dos contatos**
0 = AgNi
5 = AgNi + Au

**Códigos,** Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| | | |
|---|---|---|
| 7S.12.9.012.5110 | 7S.14.9.012.0220 | 7S.16.9.012.0420 |
| **7S.12.9.024.5110** | 7S.14.9.012.0310 | **7S.16.9.024.0420** |
| 7S.12.8.120.5110 | **7S.14.9.024.0220** | 7S.16.9.110.0420 |
| 7S.12.8.230.5110 | **7S.14.9.024.0310** | 7S.16.8.120.0420 |
| | 7S.14.9.110.0220 | 7S.16.8.230.0420 |
| | 7S.14.9.110.0310 | |
| | 7S.14.8.120.0220 | |
| | 7S.14.8.120.0310 | |
| | 7S.14.8.230.0220 | |
| | 7S.14.8.230.0310 | |



XI-2016, www.findernet.com

## Características gerais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento segundo EN 61810-1** | | | | |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | V AC | 230/400 | | |
| Tensão nominal de isolamento | V AC | 250 | | |
| Grau de poluição | | 2 | | |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado* | Básico* | Reforçado* |
| Categoria de sobretensão | | III | III | II |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 4000 | 2500 | 2500 |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | |
| Tipo de isolamento | | Reforçado* | Básico* | Reforçado* |
| Categoria de sobretensão | | III | III | II |
| Tensão nominal de impulso | kV (1.2/50 µs) | 6 | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica | V AC | 4000 | 2500 | 2500 |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | | |
| Tipo de desconexão | | Micro-desconexão | | |
| Rigidez dielétrica | V AC/kV (1.2/50 µs) | 1500/2.5 | | |

* As tabelas abaixo indicam para cada modelo de 7S o seu tipo de isolamento, aqueles contatos que apresentam o caractere (R) possuem grau de isolamento e poluição reforçado e categoria de proteção III, aqueles que apresentam o caractere (R2) possuem grau de isolamento e poluição reforçados e categoria de proteção II, e aqueles que apresentam o caractere (B) possuem grau de isolamento e poluição básico e categoria de proteção III.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características EMC** | | **Padrão de referência** | | |
| Burst (5/50 ns) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-4 | 4 kV | |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 1.5 kV | |
| **Terminais** | | **fio rígido** | **fio flexível** | |
| Seção máxima do cabo | mm² | 1 x 1.5 | 1 x 1.5 | |
| | AWG | 1 x 14 | 1 x 16 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9 | | |
| **Outros dados** | | **7S.12** | **7S.14** | **7S.16** |
| Tempo de bounce: NA/NF | ms | 2/8 | 1/20 | 1/20 |
| Resistência da vibração (10…200)Hz: NA/NF | g | 10/5 | 15/4 | 15/4 |
| Resistência a choque: NA/NF | g | 20/6 | 25/13 | 25/13 |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal W | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| | com carga nominal W | 1.4 | 2.3 | 2.8 |

## Tipo de isolamento entre bobina e contatos e entre contatos adjacentes

| Código | | |
|---|---|---|
| Tipo de isolamento | | Categoria de sobretensão |
| R | Reforçado | III |
| B | Básico | III |
| R2 | Reforçado | II |

| 7S.12....5110 | | | |
|---|---|---|---|
| | Bobina | 13-14 | 21-22 |
| Bobina | — | R | R |
| 13-14 | | — | B/R2 |
| 21-22 | | | — |

| 7S.14....0310 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bobina | 13-14 | 21-22 | 33-34 | 43-44 |
| Bobina | — | B | R | R | R |
| 13-14 | | — | B | R | R |
| 21-22 | | | — | R | R |
| 33-34 | | | | — | B/R2 |
| 43-44 | | | | | — |








| 7S.16....0420 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bobina | 13-14 | 21-22 | 31-32 | 43-44 | 53-54 | 63-64 |
| Bobina | — | B | R | R | R | R | R |
| 13-14 | | — | B | R | R | R | R |
| 21-22 | | | — | R | R | R | R |
| 31-32 | | | | — | B/R2 | R | R |
| 43-44 | | | | | — | B/R2 | R |
| 53-54 | | | | | | — | B/R2 |
| 63-64 | | | | | | | — |

| 7S.14....0220 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bobina | 11-12 | 21-22 | 33-34 | 43-44 |
| Bobina | — | R | R | R | R |
| 11-12 | | — | R | R | R |
| 21-22 | | | — | R | R |
| 33-34 | | | | — | B/R2 |
| 43-44 | | | | | — |


XI-2016, www.findernet.com

## Características dos contatos


**Diagrama de contatos**

| 7S.12 | 7S.14....0220 | 7S.14....0310 | 7S.16 |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**F 7S12 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.12**





**H 7S12 - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.12**





- Quando acionada uma carga com valores de tensão e corrente que estejam sob a curva, uma vida elétrica de ≥ 100 · 10³ pode ser esperada.

**F 7S16 - Vida elétrica (AC) versus corrente nos contatos - 7S.14 / 7S.16**




**H 7S16 - Máxima capacidade de ruptura em DC - 7S.14 / 7S.16**




- Quando acionada uma carga com valores de tensão e corrente que estejam sob a curva, uma vida elétrica de ≥ 100 · 10³ pode ser esperada.

XI-2016, www.findernet.com

## Características da bobina

**Dados da versão DC - tipo 7S.12**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal a $U_N$ $I_N$ | Potência nominal a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 14.4 | 55 | 0.7 |
| 24 | **9**.024 | 16.8 | 30 | 38.2 | 0.9 |

**Dados da versão AC - tipo 7S.12**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal a $U_N$ $I_N$ | Potência nominal a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | VA/W |
| 110…125 | **8**.120 | 93 | 138 | 9.5 | 1.1/1 |
| 230…240 | **8**.230 | 195 | 264 | 9 | 2/0.8 |


**Dados da versão DC - tipo 7S.14 / 7S.16**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal a $U_N$ $I_N$ | Potência nominal a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | W |
| 12 | **9**.012 | 9.6 | 14.4 | 56 | 0.7 |
| 24 | **9**.024 | 16.8 | 30 | 28 | 0.7 |
| 110 | **9**.110 | 77 | 138 | 9.2 | 0.7 |

**Dados da versão AC - tipo 7S.14 / 7S.16**


| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | $U_{max}$ | Corrente nominal a $U_N$ $I_N$ | Potência nominal a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA | VA/W |
| 110…125 | **8**.120 | 93 | 138 | 8.9 | 1.1/0.9 |
| 230…240 | **8**.230 | 195 | 264 | 8.5 | 2/0.8 |

**R 7S - Campo de operação da bobina DC versus temperatura ambiente - 7S.12 / 7S.14 / 7S.16**




**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.
**- - - - -** Apenas bobina 24 e 110 V DC (campo de funcionamento estendido)

**R 7S - Campo de operação da bobina AC versus temperatura ambiente - 7S.12 / 7S.14 / 7S.16**





**1 -** Máx tensão admissível na bobina.
**2 -** Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.

XI-2016, www.findernet.com


C

## Esquemas de ligação

**Tipo 7S.12**





**Tipo 7S.14....0220**





## Dimensões do produto


7S
Conexão a mola





## Acessórios




060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |

XI-2016, www.findernet.com

**Relé modular de estado sólido 5 A, 1 saída NA**

- Módulo de 17.5 mm
- Saída 60 a 240 V AC (com duplo SCR)
- Isolação entre entrada e saída de 5 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.01
Conexão a parafuso



* Ver diagrama L77-3 página 11
** Ver diagramas L77-1 e L77-2 página 10

Para as dimensões do produto vide a página 14

## 77.01.x.xxx.8050



**Chaveamento da carga em "zero crossing"**
**Sugestões de aplicação:**
- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores





Diagrama do circuito simplificado

## 77.01.x.xxx.8051



**Chaveamento comum**
**Sugestões de aplicação:**
- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)
- Fase de entrada AC diferente da fase de saída AC





Diagrama do circuito simplificado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | |
| Configuração da saída | | 1 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea* (10 ms) | A | 5/300* | | 5/300* | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 230 | | 230 | |
| Campo de tensão de comutação | V AC (50/60 Hz) | 48…265 | | 48…265 | |
| Tensão de pico repetitiva em estado OFF | $V_{pk}$ | 800 | | 800 | |
| Carga nominal em AC7a (cos φ = 0.8) | A | 5 | | 5 | |
| Carga nominal em AC15 | A | 5 | | 3 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | — | | 0.1 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 1000 | | 800 | |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | | 800 | |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 1000 | | 800 | |
| CFL | W | 800 | | 400 | |
| LED 230 V | W | 800 | | 400 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 800 | | 400 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 1000 | | 800 | |
| Mínima corrente de comutação a 230 V | mA | 100 | | 100 | |
| Corrente de fuga típica em estado OFF a 230 V | mA | 0.5 | | 3.5 | |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 5 A/100 mA | V | 0.85/1.5 | | 0.85/1.5 | |
| Perda de potência a 5 A | W | 4 | | 4 | |
| **Circuito de entrada** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 24 | 230 | 24 | 230 |
| | V DC | 12…24 | — | 12…24 | — |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 0.6/0.5 | 3.6/0.3 | 0.6/0.5 | 3.6/0.3 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 16…32 | 90…265 | 16…32 | 90…265 |
| | V DC | 9.8…32 | — | 9.8…32 | — |
| Tensão de desoperação | V AC (50/60 Hz)/DC | 2.4 | 24 | 2.4 | 24 |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida elétrica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 20/12 | | 9/8 | |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) | kV | 5 | | 5 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+70** | | –20…+70** | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |

# SÉRIE 77
## Relé modular de estado sólido 7 - 15 A

**Relé modular de estado sólido 7 - 15 A, 1 saída NA DC**

- Módulo de 17.5 mm
- Saída a 24 V DC e 125 V DC
- 4 kV (1.2/50 µs) isolamento entre entrada e saída
- Proteção contra curto-circuito
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Apto para aplicações ferroviárias
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.01
Conexão a parafuso



* Ver diagramas L77-12 e L77-13 página 10

Para as dimensões do produto vide a página 14

NEW **77.01.9.024.9024**



**Saída a 24 V DC (15A)**

**Ideal para aplicação em Energia, Automação e Maquinários:**
- Controle de eletroválvulas (elétricas, pneumáticas, hidráulicas)
- Controle direto de cargas eletromagnéticas e motores





Diagrama do circuito simplificado

NEW **77.01.9.024.9125**



**Saída a 110...125 V DC (7A)**

**Ideal para aplicação em Energia, Automação e Maquinários:**
- Controle de eletroválvulas (elétricas, pneumáticas, hidráulicas)
- Controle direto de cargas eletromagnéticas e motores





Diagrama do circuito simplificado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | |
| Configuração da saída | | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea (10 ms) | A | 15/160 | 7/60 |
| Tensão nominal | V DC | 24 | 125 |
| Campo de tensão nominal | V DC | 16…32 | 43…140 |
| Carga nominal em DC13 | A | 5 | 2.5 |
| Potência motor DC | kW | 0.2 | — |
| Mínima corrente de comutação | mA | 100 | 50 |
| Corrente de fuga típica em estado OFF | mA | 3 | 6 |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e $I_N$ | V | 0.06 | 0.2 |
| Perda de potência a $I_N$ | W | 1 | 1.5 |
| **Circuito de entrada** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V DC | 6…24 | 6…24 |
| Potência nominal | W | 0.5 | 0.5 |
| Campo de funcionamento | V DC | 4…36 | 4…36 |
| Tensão de desoperação | V DC | 3 | 3 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 0.05/2 | 0.05/2 |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) | kV | 4 | 4 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+70* | –20…+70* |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | |





X-2017, www.findernet.com

**Relé modular de estado sólido 15 A, 1 saída NA**

- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 24 a 277 V AC (com triac)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.11
Conexão a parafuso



* Ver diagrama L77-7 página 11
** Ver diagramas L77-6 página 10

Para as dimensões do produto vide a página 14

**77.11.x.xxx.8250**



**Chaveamento da carga em "zero crossing"**
**Sugestões de aplicação:**
- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores




Diagrama do circuito simplificado

**77.11.x.xxx.8251**



**Chaveamento comum**
**Sugestões de aplicação:**
- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)




Diagrama do circuito simplificado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | |
| Configuração da saída | | 1 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea* (10 ms) | A | 15/400* | | 15/400* | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 230 | | 230 | |
| Campo de tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 19…305 | | 19…305 | |
| Tensão de pico repetitiva em estado OFF | $V_{pk}$ | 800 | | 800 | |
| Carga nominal em AC7a (cos φ = 0.8, a 25 °C) | A | 20 | | 20 | |
| Carga nominal em AC15 | A | 15 | | 15 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | — | | 0.75 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 4000 | | 2500 | |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 4000 | | 2500 | |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 2000 | | 1000 | |
| CFL | W | 3000 | | 1500 | |
| LED 230 V | W | 3000 | | 1500 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 3000 | | 1500 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 3000 | | 1500 | |
| Mínima corrente de comutação a 250 V | mA | 100 | | 100 | |
| Corrente de fuga típica em estado OFF a 250 V | mA | 1 | | 1 | |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 15 A | V | 1.55 | | 1.55 | |
| Perda de potência a 15 A | W | 14 | | 14 | |
| **Circuito de entrada** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | 230 | — | 230 |
| | V DC | 24 | — | 24 | — |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 0.4 | 7.5/0.9 | 0.4 | 7.5/0.9 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | — | 40…305 | — | 40…305 |
| | V DC | 4…32 | — | 4…32 | — |
| Tensão de desoperação | V AC (50/60 Hz)/DC | —/2 | 6/— | —/2 | 6/— |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida elétrica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | < 10/< 10 | < 10/< 30 | < 1/< 10 | < 2/< 25 |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+80** | | –20…+80** | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |

# SÉRIE 77
## Relé modular de estado sólido 30 A

**Relé modular de estado sólido 30 A, 1 saída NA**

- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 60 a 440 V AC (com duplo SCR)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.31
Conexão a parafuso



* Ver diagrama L77-5 página 11
** Ver diagramas L77-4 página 10

Para as dimensões do produto vide a página 14

D

### 77.31.x.xxx.8050



**Chaveamento da carga em "zero crossing"**
**Sugestões de aplicação:**
- Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)
- Controle de aquecimento
- Acionamento de solenoides, contatores




Diagrama do circuito simplificado

### 77.31.x.xxx.8051



**Chaveamento comum**
**Sugestões de aplicação:**
- Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores)




Diagrama do circuito simplificado

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | |
| Configuração da saída | | 1 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea* (10 ms) | A | 30/520* | | 30/520* | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 400 | | 400 | |
| Campo de tensão de comutação | V AC (50/60 Hz) | 48…480 | | 48…480 | |
| Tensão de pico repetitiva em estado OFF | $V_{pk}$ | 1100 | | 1100 | |
| Carga nominal em AC7a (cos φ = 0.8) | A | 30 | | 30 | |
| Carga nominal em AC15 | A | 20 | | 20 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | — | | 1.5 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 6000 | | 4500 | |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 6000 | | 4000 | |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 3000 | | 1800 | |
| CFL | W | 4000 | | 2500 | |
| LED 230 V | W | 4000 | | 2500 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 4000 | | 2500 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 4000 | | 2500 | |
| Mínima corrente de comutação a 400 V | mA | 300 | | 300 | |
| Corrente de fuga típica em estado OFF a 400 V | mA | 1 | | 1 | |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 30 A | V | 0.85 | | 0.85 | |
| Perda de potência a 30 A | W | 16 | | 16 | |
| **Circuito de entrada** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | 230 | — | 230 |
| | V DC | 24 | — | 24 | — |
| Potência nominal a $U_{MAX}$ | VA (50 Hz)/W | 0.4 | 7.5/0.9 | 0.4 | 7.5/0.9 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | — | 40…280 | — | 40…280 |
| | V DC | 4…32 | — | 4…32 | — |
| Tensão de desoperação | V AC (50/60 Hz)/DC | —/2 | 6/— | —/2 | 6/— |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida elétrica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | < 10/< 10 | < 10/< 30 | < 1/< 10 | < 2/< 25 |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+80** | | –20…+80** | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |

X-2017, www.findernet.com

**Relé modular de estado sólido 30 A, 1 saída NA**



- Módulo de 22.5 mm, dissipador de calor + tampa de plástico
- Saída 60 a 440 V AC (com duplo SCR)
- Isolação entre entrada e saída de 6 kV (1.2/50 µs)
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing" e com chaveamento comum
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo contator" (terminais de entrada e saída em lados adjacentes)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

77.31
Conexão a parafuso



* Ver diagrama L77-5 página 11
** Ver diagramas L77-4 página 10

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | 77.31.x.xxx.8070 | 77.31.x.xxx.8071 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>**Sugestões de aplicação:**<br>• Lâmpadas com alta corrente de pico (CFL - Lâmpada Fluorescente Compacta e similares)<br>• Controle de aquecimento<br>• Acionamento de solenoides, contatores | **Chaveamento comum**<br>**Sugestões de aplicação:**<br>• Controles finos com rápida resposta (especialmente controle de motores) |
| | <br>Diagrama do circuito simplificado | <br>Diagrama do circuito simplificado |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | | |
| Configuração da saída | | 1 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea* (10 ms) | A | 30/520* | | 30/520* | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 400 | | 400 | |
| Campo de tensão de comutação | V AC (50/60 Hz) | 48…480 | | 48…480 | |
| Tensão de pico repetitiva em estado OFF | $V_{pk}$ | 1100 | | 1100 | |
| Carga nominal em AC7a (cos φ = 0.8) | A | 30 | | 30 | |
| Carga nominal em AC15 | A | 20 | | 20 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | — | | 1.5 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 6000 | | 4500 | |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 6000 | | 4000 | |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 3000 | | 1800 | |
| CFL | W | 4000 | | 2500 | |
| 230 V LED | W | 4000 | | 2500 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 4000 | | 2500 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 4000 | | 2500 | |
| Mínima corrente de comutação a 400 V | mA | 300 | | 300 | |
| Corrente de fuga típica em estado OFF a 400 V | mA | 1 | | 1 | |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e 30 A | V | 0.85 | | 0.85 | |
| Perda de potência a 30 A | W | 16 | | 16 | |
| **Circuito de entrada** | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | 230 | — | 230 |
| | V DC | 24 | — | 24 | — |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 0.4 | 7.5/0.9 | 0.4 | 7.5/0.9 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | — | 40…280 | — | 40…280 |
| | V DC | 4…32 | — | 4…32 | — |
| Tensão de desoperação | V AC (50/60 Hz)/DC | —/2 | 6/— | —/2 | 6/— |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida elétrica | ciclos | $10 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | < 10/< 10 | < 10/< 30 | < 1/< 10 | < 2/< 25 |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+80** | | –20…+80** | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |

# SÉRIE 77
## Relé de estado sólido para painel, 25 - 40 - 50 A




**Relé de estado sólido 25, 40 e 50 A, para montagem em painel**

- Relé de estado sólido, com tampa, para montagem em painel
- Saída 24 a 240 V AC
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing"
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em dissipador de calor com parafusos

77.x5
Conexão a parafuso (fixação com placa)



* Ver diagramas L77-11 página 11
** Ver diagramas L77-8, L77-9 e L77-10 página 11
Para as dimensões do produto vide a página 14

| | 77.25.x.xxx.8250 | 77.45.x.xxx.8250 | 77.55.x.xxx.8250 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>• Saída: 25 A/230 V AC<br>• Sugestões de aplicação: controle de aquecimento | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>• Saída: 40 A/230 V AC<br>• Sugestões de aplicação: controle de aquecimento | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>• Saída: 50 A/230 V AC<br>• Sugestões de aplicação: controle de aquecimento |
| |  |  |  |
| | Diagrama do circuito simplificado | Diagrama do circuito simplificado | Diagrama do circuito simplificado |
| **Circuito de saída** | | | |
| Configuração da saída | 1 NA | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea* (10 ms) A | 25/300* | 40/500* | 50/520* |
| Tensão nominal V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 | 230 |
| Campo de tensão de comutação V AC (50/60 Hz) | 21.6…280 | 21.6…280 | 21.6…280 |
| Tensão de pico repetitiva em estado OFF $V_{pk}$ | 600 | 600 | 600 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 2000 | 4000 | 6000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 2000 | 4000 | 6000 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 1000 | 2000 | 3000 |
| CFL W | 800 | 3000 | 4000 |
| LED 230 V W | 800 | 3000 | 4000 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 800 | 3000 | 4000 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 1000 | 3000 | 4000 |
| Mínima corrente de comutação a 250 V mA | 120 | 250 | 250 |
| Corrente de fuga típica em estado OFF a 250 V mA | 10 | 10 | 10 |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e $I_N$ V | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Perda de potência a $I_N$ W | 40 | 64 | 80 |
| **Circuito de entrada** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | — / 230 | — / 230 | — / 230 |
| V DC | 24 / — | 24 / — | 24 / — |
| Potência nominal a $U_{MAX}$ VA (50 Hz)/W | —/0.6 / 2.4/— | —/0.6 / 2.4/— | —/0.6 / 2.4/— |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | — / 90…280 | — / 90…280 | — / 90…280 |
| V DC | 3…32 / — | 3…32 / — | 3…32 / — |
| Tensão de desoperação V AC (50/60 Hz)/DC | —/1 / 10/— | —/1 / 10/— | —/1 / 10/— |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica ciclos | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ | $10 \cdot 10^6$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 10/10 / 40/80 | 10/10 / 40/80 | 10/10 / 40/80 |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) kV | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Temperatura ambiente °C | –30…+80** | –30…+80** | –30…+80** |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC cULus | | |

X-2017, www.findernet.com

**Relé de estado sólido 25, 40 e 50 A, para montagem em painel**




- Relé de estado sólido, com tampa, para montagem em painel
- Saída 48 a 600 V AC
- Versões com chaveamento da carga em "zero crossing"
- Elevada velocidade de comutação
- Elevada vida elétrica
- Funcionamento silencioso
- Comutação livre de bounce e sem faísca
- Baixo consumo de potência no circuito de entrada
- Uso geral trifásico
- Disposição dos terminais "tipo relé" (terminais de entrada e saída em lados opostos)
- Montagem em dissipador de calor com parafusos

77.x5
Conexão a parafuso (fixação com placa)



* Ver diagramas L77-11 página 11
** Ver diagramas L77-8, L77-9 e L77-10 página 11

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | 77.25.x.xxx.8650 | | 77.45.x.xxx.8650 | | 77.55.x.xxx.8650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | |  | |  | |
| | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>• Saída: 25 A/600 V AC<br>• Sugestões de aplicação: controle de aquecimento | | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>• Saída: 40 A/600 V AC<br>• Sugestões de aplicação: controle de aquecimento | | **Chaveamento da carga em "zero crossing"**<br>• Saída: 50 A/600 V AC<br>• Sugestões de aplicação: controle de aquecimento | |
| |  | |  | |  | |
| **Circuito de saída** | | | | | | |
| Configuração da saída | 1 NA | | 1 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal $I_N$/ Máx. corrente instantânea* (10 ms) A | 25/300* | | 40/500* | | 50/520* | |
| Tensão nominal V AC (50/60 Hz) | 600 | | 600 | | 600 | |
| Campo de tensão de comutação V AC (50/60 Hz) | 43.2…660 | | 43.2…660 | | 43.2…660 | |
| Tensão de pico repetitiva em estado OFF $V_{pk}$ | 1200 | | 1200 | | 1200 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 2000 | | 4000 | | 6000 | |
| fluorescente com reator eletrônico W | 2000 | | 4000 | | 6000 | |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 1000 | | 2000 | | 3000 | |
| CFL W | 800 | | 3000 | | 4000 | |
| LED 230 V W | 800 | | 3000 | | 4000 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 800 | | 3000 | | 4000 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 1000 | | 3000 | | 4000 | |
| Mínima corrente de comutação a 250 V mA | 120 | | 250 | | 250 | |
| Corrente de fuga típica em estado OFF a 250 V mA | 10 | | 10 | | 10 | |
| Máxima queda de tensão em estado ON a 25 °C e $I_N$ V | 1.6 | | 1.6 | | 1.6 | |
| Perda de potência a $I_N$ W | 40 | | 64 | | 80 | |
| **Circuito de entrada** | | | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | — | 230 | — | 230 | — | 230 |
| V DC | 24 | — | 24 | — | 24 | — |
| Potência nominal a $U_{MAX}$ VA (50 Hz)/W | —/0.6 | 2.4/— | —/0.6 | 2.4/— | —/0.6 | 2.4/— |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | — | 90…280 | — | 90…280 | — | 90…280 |
| V DC | 4…32 | — | 4…32 | — | 4…32 | — |
| Tensão de desoperação V AC (50/60 Hz)/DC | —/1 | 10/— | —/1 | 10/— | —/1 | 10/— |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Vida elétrica ciclos | $10 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6$ | | $10 \cdot 10^6$ | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 10/10 | 40/80 | 10/10 | 40/80 | 10/10 | 40/80 |
| Isolação entre entrada e saída (1.2/50 µs) kV | 5.6 | | 5.6 | | 5.6 | |
| Temperatura ambiente °C | –30…+80** | | –30…+80** | | –30…+80** | |
| Grau de proteção | IP 20 | | IP 20 | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC cULus | | | | | |

D

## Codificação

Exemplo: série 77, relé modular de estado sólido, 1 saída 30 A AC, tensão de alimentação 230 V AC, disposição dos terminais tipo relé, chaveamento "zero-crossing".

| 77 | . | 3 | 1 | . | 8 | . | 230 | . | A: 8 | B: 0 | C: 5 | D: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo/corrente nominal**
0 = Saída 5/7/15 A (77.01)
1 = Saída 15 A (77.11)
2 = Saída 25 A (77.25)
3 = Saída 30 A (77.31)
4 = Saída 40 A (77.45)
5 = Saída 50 A (77.55)

**Número de contatos/montagem**
1 = 1 contato, invólucro modular (plástico ou plástico/dissipador), montagem em trilho DIN
5 = 1 contato, montagem em dissipador de calor ou diretamente no painel

**Tipo de alimentação**
0 = DC/AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão de alimentação**
Ver "Características do circuito de entrada"

**D: Tipo de comutação**
0 = Zero-crossing
1 = Comum

**C: Disposição dos terminais**
5 = "Tipo relé" (entrada e saída em lados opostos)
7 = "Tipo contator" (entrada e saída em lados adjacentes)

**AB: Circuito de saída**
(campo de tensão nominal)
80 = 230 V AC (77.01), 400 V AC (77.31)
82 = 230 V AC (77.11, 77.x5)
86 = 600 V AC (77.x5)
9024 = 24 V DC
9125 = 110…125 V DC

**Códigos / Largura dos módulos**

77.01.8.230.8050/17.5 mm 5 A
77.01.0.024.8050/17.5 mm 5 A
77.01.8.230.8051/17.5 mm 5 A
77.01.0.024.8051/17.5 mm 5 A
77.01.9.024.9125/17.5 mm 7 A
77.01.9.024.9024/17.5 mm 15 A

77.11.8.230.8250/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8250/22.5 mm 15 A
77.11.8.230.8251/22.5 mm 15 A
77.11.9.024.8251/22.5 mm 15 A

77.31.8.230.8050/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8050/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8051/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8051/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8070/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8070/22.5 mm 30 A
77.31.8.230.8071/22.5 mm 30 A
77.31.9.024.8071/22.5 mm 30 A

77.25.8.230.8250/painel 25 A
77.25.9.024.8250/painel 25 A
77.25.8.230.8650/painel 25 A
77.25.9.024.8650/painel 25 A
77.45.8.230.8250/painel 40 A
77.45.9.024.8250/painel 40 A
77.45.8.230.8650/painel 40 A
77.45.9.024.8650/painel 40 A
77.55.8.230.8250/painel 50 A
77.55.9.024.8250/painel 50 A
77.55.8.230.8650/painel 50 A
77.55.9.024.8650/painel 50 A

D

## Características gerais

| | | | 77.01.8xxx | | 77.01.9xxx | | 77.11 | | 77.31 | | 72.25/45/55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) |
| Entre entrada e saída | | | 2500 V AC | 5 kV | 3000 V AC | 4 kV | 3000 V AC | 6 kV | 3000 V AC | 6 kV | 4000 V AC | 5.6 kV |
| Entre entrada e terra (dissipador de calor) | | | — | — | — | — | 3000 V AC | 6 kV | 3000 V AC | 6 kV | 4000 V AC | 5.6 kV |
| Entre saída e terra (dissipador de calor) | | | — | — | — | — | 2500 V AC | 4 kV | 4000 V AC | 6 kV | 4000 V AC | 5.6 kV |
| **Características EMC** | | **Padrão de referência** | **77.01.8xxx** | | **77.01.9xxx** | | **77.11** | | **77.31** | | **72.25/45/55** | |
| | | | 24 V AC/DC | 230 V AC | 24 V DC | | 24 V AC/DC | 230 V AC | 24 V AC/DC | 230 V AC | 24 V AC/DC - 230 V AC | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | | 4 kV | | 4 kV | | 4 kV | | 4 kV | |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | | 8 kV | | 8 kV | | 8 kV | | 8 kV | |
| Campo eletromagnético de frequência de rádio (80…1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 30 V/m | | — | | 20 V/m | | 30 V/m | | — | |
| Transientes rápidos sobre terminais de alimentação (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz) | | EN 61000-4-4 | 1 kV | 4 kV | 2 kV | | 1 kV | 3 kV | 1 kV | 3 kV | 2 kV | |
| Surtos de tensão sobre terminais de alimentação (surge 1.2/50 µs) | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 2 kV | 4 kV | 1 kV | | 3 kV | 3 kV | 3 kV | 3 kV | 2 kV | |
| | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 1 kV | 4 kV | 0.5 kV | | 0.5 kV | 1.5 kV | 0.5 kV | 1.5 kV | 1 kV | |
| Tensão de radiofrequência em modo comum (0.15…230 MHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-6 | — | | 10 V | | 10 V | | 10 V | | — | |
| **Terminais** | | | **77.01.8xxx** | | **77.01.9xxx** | | **77.11** | | **77.31** | | **72.25/45/55** | |
| | | | | | | | | | | | **Entrada** | **Saída** |
| Torque | | Nm | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.8 | | 0.5 | 1.2 |
| Seção máxima do cabo | | | cabo rígido | cabo flexível | cabo rígido | cabo flexível | cabo rígido | cabo flexível | cabo rígido | cabo flexível | cabo rígido e cabo flexível | |
| | | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1x4/ 2x25 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1x4/ 2x25 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 (com terminal tubular) | 4 (com terminal tubular) 10 (com terminal forquilha) |
| | | AWG | 1x10/ 2x12 | 1x12/ 2x14 | 1x10/ 2x12 | 1x12/ 2x14 | 1x10/ 2x12 | 1x10/ 2x12 | 1x10/ 2x12 | 1x10/ 2x12 | 18 (com terminal tubular) | 12 (com terminal tubular) 8 (com terminal forquilha) |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | 10 | 10 |
| **Outros dados** | | | | | | | | | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.5 | | 0.5 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.6 | |
| | com carga nominal | W | 4.0 | | 4.0 | | 14 | | 16 | | 40/64/80 | |

X-2017, www.findernet.com

## Características do circuito de entrada

**77.01**

| Tensão nominal $U_N$ | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento AC $U_{min}$ | AC $U_{max}$ | DC $U_{min}$ | DC $U_{max}$ | Tensão de desoperação (AC/DC) | Corrente de entrada $I_N$ a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | V | mA |
| 24 | **0**.024 | 16 | 32 | 9.8 | 32 | 2.4 | 25 |
| 24 | **9**.024 | — | — | 4 | 32 | 3.0 | 18 |
| 230 | **8**.230 | 90 | 265 | — | — | 24 | 15 |

**77.11**

| Tensão nominal $U_N$ | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento AC $U_{min}$ | AC $U_{max}$ | DC $U_{min}$ | DC $U_{max}$ | Tensão de desoperação (AC/DC) | Corrente de entrada $I_N$ a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | V | mA |
| 24 | **9**.024 | — | — | 4 | 32 | 2 | 11 |
| 230 | **8**.230 | 40 | 305 | — | — | 6 | 25 |

**77.31**

| Tensão nominal $U_N$ | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento AC $U_{min}$ | AC $U_{max}$ | DC $U_{min}$ | DC $U_{max}$ | Tensão de desoperação (AC/DC) | Corrente de entrada $I_N$ a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | V | mA |
| 24 | **9**.024 | — | — | 4 | 32 | 2 | 11 |
| 230 | **8**.230 | 40 | 280 | — | — | 6 | 25 |

**77.x5.x.xxx.8250**

| Tensão nominal $U_N$ | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento AC $U_{min}$ | AC $U_{max}$ | DC $U_{min}$ | DC $U_{max}$ | Tensão de desoperação (AC/DC) | Corrente de entrada $I_N$ a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | V | mA |
| 24 | **9**.024 | — | — | 3 | 32 | 1 | 22 |
| 230 | **8**.230 | 90 | 280 | — | — | 10 | 20 |

**77.x5.x.xxx.8650**

| Tensão nominal $U_N$ | Código do circuito de entrada | Campo de funcionamento AC $U_{min}$ | AC $U_{max}$ | DC $U_{min}$ | DC $U_{max}$ | Tensão de desoperação (AC/DC) | Corrente de entrada $I_N$ a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | V | V | V | mA |
| 24 | **9**.024 | — | — | 4 | 32 | 1 | 25 |
| 230 | **8**.230 | 90 | 280 | — | — | 10 | 10 |

**LED indicador**

| LED | Alimentação |
|---|---|
| | Desligado |
| | Ligado |


| LED (somente 77.01.9.024.9xxx) | Curto-circuito* |
|---|---|
| | NÃO |
| | SIM |

* Para voltar ao funcionamento normal, é necessário remover a alimentação da carga, eliminar o curto-circuito e alimentar novamente.


D

## Características do circuito de saída

**L77-1 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.01.0.024.805x a 32 V DC**





**L77-2 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.01.8.230.805x a 265 V AC**





**I** - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
**II** - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (com espaçamento de 9 mm entre cada relé)
**III** - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre (sem uma significativa influência dos componentes próximos)

D

**L77-12 Corrente de saída DC versus temperatura ambiente**
**77.01.9.024.9024 a 32 V DC**





**L77-13 Corrente de saída DC versus temperatura ambiente**
**77.01.9.024.9125 a 32 V DC**





**I** - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
**II** - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 9 mm, que implica uma influencia não significativa dos componentes próximos

**L77-6 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.11.x.xxx.82xx**




**I** - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
**II** - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 20 mm, que implica uma influência não significativa de componentes próximos


**L77-4 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.31.x.xxx.80xx**




**I** - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (sem espaço)
**II** - Relé modular de estado sólido instalado agrupado (com espaçamento de 20 mm entre cada relé)
**III** - Relé modular de estado sólido instalado individualmente ao ar livre ou com um espaçamento ≥ 40 mm, que implica uma influência não significativa de componentes próximos


## Características do circuito de saída

**L77-10 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.25.x.xxx.8x50**





**1 -** Instalado sobre o dissipador de calor 0.77.25 (2 K/W)
**2 -** Instalação individual ao ar livre

**L77-9 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.45.x.xxx.8x50**





**1 -** Instalado sobre o dissipador de calor 0.77.55 (0.9 K/W)
**2 -** Instalação individual ao ar livre

**L77-8 Corrente de saída em RMS versus temperatura ambiente**
**77.55.x.xxx.8x50**





**1 -** Instalado sobre o dissipador de calor 0.77.55 (0.9 K/W)
**2 -** Instalação individual ao ar livre


**L77-3 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"**
**77.01.x.xxx.80xx**





**L77-7 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"**
**77.11.x.xxx.82xx**




**L77-5 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"**
**77.31.x.xxx.80xx**




**L77-11 Corrente de pico "inrush" (AC) versus tempo "inrush"**
**77x5.x.xxx.8x50**




**1 - Condição "a frio"** (temperatura ambiente = 23 °C, sem corrente de saída nos últimos 15 minutos)
**2 - Condição "a quente"** (temperatura ambiente = 50 °C, corrente de saída nominal)

## Características do circuito de saída

| **Máxima frequência chaveada recomendada** (ciclos/hora, com ciclo de trabalho de 50%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga | **77.01.8xxx** | **77.01.9xxx** | **77.11** | **77.31** | **77.25** | **77.45** | **77.55** |
| 5 A 230 V (AC1) | 5000 | — | — | — | — | — | — |
| 5 A 24 V DC L/R = 20 ms | — | 3600 | | | | | |
| 1 A (AC15) | 10000 | — | — | — | — | — | — |
| 0.5 A (AC15) | 20000 | — | — | — | — | — | — |
| 15 A 305 V cos φ = 0.8 | — | — | 1800 | — | — | — | — |
| 15 A 305 V cos φ = 0.5 | — | — | 1200 | — | — | — | — |
| 30 A 480 V cos φ = 0.8 | — | — | — | 1800 | — | — | — |
| 30 A 480 V cos φ = 0.5 | — | — | — | 1200 | — | — | — |
| 25 A 230 V cos φ = 0.7 | — | — | — | — | 1800 | — | — |
| 40 A 230 V cos φ = 0.7 | — | — | — | — | — | 1800 | — |
| 50 A 230 V cos φ = 0.7 | — | — | — | — | — | — | 1800 |

| **Outros dados** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **77.01.8xxx** | **77.01.9xxx** | **77.11** | **77.31** | **77.25** | **77.45** | **77.55** |
| **Elevação crítica de tensão** dv/dt sem controle de entrada (gate aberto) a $T_j$ = 125 °C | > 1000 V/µs | > 1000 V/µs | > 500 V/µs<br>> 10 V/µs (com di/dt = 20 A/ms) | > 1000 V/µs | 300 V/µs (..8250)<br>500 V/µs (..8650) | 500 V/µs (..8250)<br>1000 V/µs (..8650) | 1000 V/µs (..8250)<br>1000 V/µs (..8650) |
| **Elevação crítica de corrente** di/dt a $T_j$ = 125 °C | > 50 A/µs | > 50 A/µs | > 50 A/µs | > 150 A/µs | — | — | — |
| **$I^2t$ para fusíveis** a $t_p$ = 10 ms | 450 $A^2s$ | 450 $A^2s$ | 1000 $A^2s$* | 1350 $A^2s$** | 450 $A^2s$ | 1250 $A^2s$ | 1350 $A^2s$ |


Fusível recomendado (dependendo da aplicação) para proteção contra curto-circuito (tipos com ação ultrarrápida para semicondutores):
* 20 A, 660 V AC, 10 x 38 mm, 200 kA, 360 $A^2s$.
** 30 A, 660 V AC, 10 x 38 mm, 200 kA, 1000 $A^2s$.




X-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação


**Conexão sistema monofásico (77.01.....802x)**





**Conexão sistema monofásico DC (77.01.....9x2x)**





**Conexão sistema monofásico (77.11)**





**Conexão sistema monofásico (77.31....805x)**





**Conexão sistema monofásico (77.31....807x)**




**Conexão sistema monofásico (77.x5)**




**Exemplo de conexão sistema trifásico (com 3 x 77.01)**





Nota: Esta conexão pode ser realizada com todas as versões da Série 77


D

## Dimensões do produto


77.01
Conexão a parafuso





77.11/31
Conexão a parafuso




77.01 DC
Conexão a parafuso




77.x5
Conexão a parafuso (fixação com placa)





## Acessórios



**020.01**


| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel**, plástico, largura 17.5 mm, somente para 77.01 | 020.01 |







**022.09**

| | |
|---|---|
| **Separador para montagem em trilho**, plástico, largura 9 mm | 022.09 |



**060.48**

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para todos os relés, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |



X-2017, www.findernet.com


## Acessórios




077.25


| | |
|---|---|
| **Dissipador de calor**, alumínio anodizado, 2 K/W, 65 x 100 mm, somente para 77.25 | 077.25 |

- Tanto o relé quanto o clip para fixação em trilho DIN 35 mm, devem ser fixados no dissipador de calor com parafusos M4 (fornecidos com o dissipador)
- Antes de fixar no dissipador de calor, é necessário aplicar uma camada fina e homogênea de pasta condutiva térmica (não fornecida) sobre a superfície metálica inferior do relé





077.25 com 77.25




077.55

| | |
|---|---|
| **Dissipador de calor**, alumínio anodizado, 0.9 K/W, 111 x 100 mm, para 77.45 e 77.55 | 077.55 |

- Tanto o relé quanto o clip para fixação em trilho DIN 35 mm, devem ser fixados no dissipador de calor com parafusos M4 (fornecidos com o dissipador)
- Antes de fixar no dissipador de calor, é necessário aplicar uma camada fina e homogênea de pasta condutiva térmica (não fornecida) sobre a superfície metálica inferior do relé




077.55 com 77.45/55

D

**Relés de monitoramento eletrônico para sistemas monofásicos e trifásicos**

- Versões multifunção que oferecem flexibilidade para monitoramento de Sobretensão, Subtensão, Faixa de tensão (Vmín e Vmáx), Sequência de fase, Falta de Fase, Assimetria e Falta de Neutro
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- Valores e funções facilmente ajustáveis através do seletor frontal
- "Blade + cross" chave de fenda ou fenda cruzada (Philips) podem ser utilizadas para ajustar o tempo e as funções
- Indicação visual simples e imediata do estado de funcionamento por meio da cor dos LEDs
- 1 reversível, 6 ou 10 A
- Modular, largura 17.5 ou 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Material de contatos sem Cádmio

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 10

| | 70.11 | 70.31 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | Relé de monitoramento monofásico (220…240 V):<br>• Subtensão<br>• Sobretensão<br>• Faixa de tensão (Vmín e Vmáx)<br>• Memorização de defeito selecionável | Relé de monitoramento trifásico (380…415 V):<br>• Subtensão<br>• Sobretensão<br>• Faixa de tensão (Vmín e Vmáx)<br>• Memorização de defeito selecionável<br>• Falta de fase<br>• Sequência de fase |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 10/30 | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2500 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 VA | 750 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.5 | 0.185 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 10/0.3/0.12 | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 220…240 | 380…415 |
| Potência nominal VA (50 Hz)/W | 2.6/0.8 | 11/0.9 |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | 130…280 | 220…510 |
| **Características gerais** | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $80 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Faixa de monitoramento de tensão V | 170…270 | 300…480 |
| Faixa de monitoramento de assimetria % | — | — |
| Retardo na desoperação (T no diagrama de funções) s | 0.5…60 | 0.5…60 |
| Retardo na operação s | 0.5 | 1 |
| Histerese de atuação (H no diagrama de funções) V | 5 (L-N) | 10 (L-L) |
| Tempo de inicialização na energização s | ≈ 1 | ≈ 1 |
| Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) kV | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | |

**Relé de controle de sequência e falta de fase para redes trifásicas**

- Versões multifunção que oferecem flexibilidade para monitoramento de Sobretensão, Subtensão, Faixa de tensão (Vmín e Vmáx), Sequência de fase, Falta de Fase, Assimetria e Falta de Neutro
- Sinaliza erros de falta de fase também em presença de tensões regeneradas
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- Valores e funções facilmente ajustáveis através do seletor frontal
- "Blade + cross" chave de fenda ou fenda cruzada (Philips) podem ser utilizadas para ajustar o tempo e as funções
- Indicação visual simples e imediata do estado de funcionamento por meio da cor dos LEDs
- 1 ou 2 contatos reversíveis, 6 ou 8 A
- Modular, 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Material de contatos sem Cádmio

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 10

| | 70.41 | 70.42 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | Relé de monitoramento trifásico (380…415 V, com ou sem neutro):<br>• Faixa de tensão (Vmín e Vmáx)<br>• Falta de fase<br>• Sequência de fase<br>• Assimetria<br>• Falta de Neutro selecionável | Relé de monitoramento trifásico (380…415 V, com monitoramento de neutro):<br>• Subtensão<br>• Sobretensão<br>• Faixa de tensão (Vmín e Vmáx)<br>• Memorização de defeito selecionável<br>• Falta de fase<br>• Sequência de fase<br>• Assimetria<br>• Falta de Neutro |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 6/10 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 1500 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 VA | 500 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.185 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 6/0.2/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 500 (12/10) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 380…415 | 380…415 |
| Potência nominal VA (50 Hz)/W | 11/0.9 | 12.5/1 |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | 220…510 | 220…510 |
| **Características gerais** | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $60 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Faixa de monitoramento de tensão V | 300…480 | 300…480 |
| Faixa de monitoramento de assimetria % | 4…25 | 5…25 |
| Retardo na desoperação (T no diagrama de funções) s | 0.5…60 | 0.5…60 |
| Retardo na operação s | 1 | 1 |
| Histerese de atuação (H no diagrama de funções) V | 10 (L-L) | 10 (L-L) |
| Tempo de inicialização na energização s | ≈ 1 | ≈ 1 |
| Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) kV | 4 | 4 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente °C | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | |



X-2017, www.findernet.com

**Relé de controle de sequência e falta de fase para redes trifásicas**

- Tensão de monitoramento ($U_N$ de 208 V a 480 V, 50/60 Hz)
- Sinaliza erros de falta de fase também em presença de tensões regeneradas
- Lógica de segurança positiva - O contato abre quando o relé detecta uma falha
- 2 versões:
- 1 contato reversível, 6 A (17.5 mm de largura) e contatos reversíveis, 8 A (22.5 mm de largura)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Patente Européia que abrange todo o princípio inovativo do sistema de monitoramento das 3 fases e detecção de falha (70.61)

Conexão a parafuso



| | 70.61 | 70.62 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | Relé de monitoramento trifásico (208…480V):<br>• Falta de fase<br>• Sequência de fase | Relé de monitoramento trifásico (208…480V):<br>• Falta de fase<br>• Sequência de fase |

Para as dimensões do produto vide a página 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 6/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1500 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 | VA | 250 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.185 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 3/0.35/0.2 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 208…480 | 208…480 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 8/1 | 11/0.8 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 170…500 | 170…520 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Retardo na desoperação | s | 0.5 | 0.5 |
| Retardo na operação | s | 0.5 | 0.5 |
| Tempo de inicialização na energização | s | < 2 | < 2 |
| Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) | kV | 5 | 5 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | CE EAC |

## Codificação

Exemplo: Série 70, relé de monitoramento trifásico, 1 contato, tensão de alimentação de 380...415 V AC.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | A | | B | | C | | D |
| 7 | 0 | . | 3 | 1 | . | 8 | . | 4 | 0 | 0 | . | 2 | . | 0 | . | 2 | . | 2 |

**Série**

**Tipo**
1 = Monitoramento de 1 fase AC
3 = Monitoramento de 3 fases AC
4 = Monitoramento de 3 fases + neutro AC
6 = Monitoramento de 3 fases, sequência e falta de fase

**Número de contatos**
1 = 1 reversível
2 = 2 reversíveis

**Tipo de alimentação**
8 = AC (50/60 Hz)

**Tensão de alimentação**
230 = 220…240 V (70.11)
400 = 380…415 V (70.31/41/42)
400 = 208…480 V (70.61/62)

**D: Memória de defeito**
0 = Sem memória de defeito
2 = Memorização de defeito selecionável

**C: Tempo de retardo**
0 = Retardo na desoperação fixo
2 = Retardo na desoperação ajustável
3 = Retardo na desoperação e assimetria ajustável

**B: Versão do contato**
0 = Reversível

**A: Valores de detecção**
0 = Valores de detecção não ajustáveis
2 = Valores de detecção ajustáveis

**Códigos**

| | |
|---|---|
| 70.11.8.230.2022 | 70.42.8.400.2032 |
| 70.31.8.400.2022 | 70.61.8.400.0000 |
| 70.41.8.400.2030 | 70.62.8.400.0000 |

E

## Monitoramento e visão geral das funções

| | 70.11 | 70.31 | 70.41 | 70.42 | 70.61/62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de alimentação | Sistema monofásico | Sistemas trifásicos | Sistemas trifásicos | Sistemas trifásicos | Sistemas trifásicos |
| Tensão de alimentação nominal 50/60 Hz V | 220…240 | 380…415 | 380…415 | 380…415 | 208…480 |
| Tensão de alimentação nominal (selecionável) | • | • | — | • | — |
| Sobretensão com/sem memória (selecionável) | • | • | — | • | — |
| Faixa de tensão com/sem memória (selecionável) | • | • | — | • | — |
| Faixa de tensão sem memória | — | — | • | — | — |
| Falta de fase | — | • | • | • | • |
| Sequência de fase | — | • | • | • | • |
| Assimetria de fase | — | — | • | • | — |
| Falta de Neutro (selecionável) | — | — | • | • (fixo) | — |

## Características gerais

| **Isolação** | | | **70.11/31/41/42** | **70.61/62** |
|---|---|---|---|---|
| Entre alimentação e contatos | rigidez dielétrica | V AC | 2500 | 3000 |
| | impulso (1.2/50 µs) | kV | 4 | 5 |
| Entre contatos abertos | rigidez dielétrica | V AC | 1000 | 1000 |
| | impulso (1.2/50 µs) | kV | 1.5 | 1.5 |
| **Características EMC** | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV |
| Campo eletromagnético irradiado | 80…1000 MHz | | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| | 1…2.8 GHz | | EN 61000-4-3 | 5 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5/50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV |
| Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15…230 MHz) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-6 | 10 V |
| Buracos de tensão | 70% $U_N$ | | EN 61000-4-11 | 25 ciclos |
| Breves interrupções | | | EN 61000-4-11 | 1 ciclo |
| Emissões conduzidas por radiofrequência | 0.15…30 MHz | | CISPR 11 | classe B |
| Emissões irradiadas | 30…1000 MHz | | CISPR 11 | classe B |
| **Terminais** | | | **fio rígido** | **fio flexível** |
| Seção disponível | | mm² | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |
| Torque | | Nm | 0.8 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 9 | |

| **Outros dados** | | | **70.11** | **70.31/41** | **70.42/61/62** |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.8 | 0.9 | 1 |
| | com carga nominal | W | 2 | 1.2 | 1.4 |


X-2017, www.findernet.com

## Funções

Contato do relé acionado (NA fechado) quando tudo estiver OK: lógica positiva.


**Tipo**
**70.11**
**70.31**
**70.42**

**Sobretensão (funções OV e OVm)**





**Tipo**
**70.11**
**70.31**
**70.42**

**Subtensão (funções UV e UVm)**




**Tipo**
**70.11**
**70.31**
**70.41**
**(70.41 sem memória)**
**70.42**

**Faixa de tensão (sobretensão + subtensão, funções W e Wm)**




**Funções**

= Contato NA
(11-14, 21-24 somente para 70.42)
OV = Sobretensão
OVm = Sobretensão com memória
UV = Subtensão
UVm = Subtensão com memória
W = Faixa de tensão (OV + UV)
Wm = Faixa de tensão (OV + UV) com memória
H = Histerese

Se a tensão monitorada estiver fora dos limites, o contato do relé irá abrir após o tempo **T** ser transcorrido.



Quando a tensão estiver novamente dentro dos limites (+– a histerese de atuação **H**):

- Se selecionar a função "sem memória", o contato do relé "restabelece", ou seja, ele aciona (após o tempo de retardo) sem qualquer memória do evento anterior.
- Se selecionar a função "com memória" (somente para os modelos 70.11 e 70.31), o contato do relé permanece aberto. Para resetar, é necessário retirar a alimentação e liga-la novamente, outra forma é girar o seletor de funções primeiro para uma posição adjacente e depois voltar para a posição original.

E

## Funções


Contato do relé acionado (NA fechado) quando tudo estiver OK: lógica positiva.

| Tipo | | |
|---|---|---|
| **70.31**<br>**70.41**<br>**70.42**<br>**70.61**<br>**70.62** | **Falta de fase e sequência de fase**<br> | Se a sequência (L1, L2, L3) estiver incorreta na energização, a saída do relé não será acionada.<br><br>Se houver a ausência de uma das fases, a saída do relé é desacionada imediatamente.<br>Quando a fase for restabelecida, a saída do relé é acionada imediatamente.<br><br>O monitoramento da fase ausente é possível mesmo na presença de tensão regenerada, até 80% da média das outras 2 fases remanescentes. |
| **Tipo** | | |
| **70.41**<br>**70.42** | **Falta de neutro e assimetria**<br> | Se houver falta de neutro (e a função para controle de neutro estiver selecionada), a saída do relé é desacionada imediatamente.<br>Quando o neutro for restabelecido, a saída do relé é acionada imediatamente.<br><br>Se a assimetria ($U_{max}$ - $U_{min}$)/$U_N$ estiver fora da % do valor definido, a saída do relé é desacionada após transcorrer o tempo **T**.<br>Quando a assimetria estiver novamente dentro da % do valor ajustado (com a histerese fixada em aproximadamente 2%), a saída do relé é acionada após transcorrer o tempo de retardo na operação. |

E

## Vista frontal: Seletor de funções e reguladores

### 70.11




Funções:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

$T_{retardo}$:
(0.5…60)sec

$U_{Max}$:
(220…270)V

$U_{Min}$:
(170…230)V

### 70.31




Funções:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

$U_{Max}$:
(380…480)V

$U_{Min}$:
(300…400)V

$T_{retardo}$:
(0.5…60) sec

### 70.41



N= Com monitoramento de neutro
~~N~~= Sem monitoramento de neutro


$U_{Max}$:
(380…480)V

(4…25)% $U_N$

$U_{Min}$:
(300…400)V

$T_{retardo}$:
(0.5…60)sec

### 70.42



Funções:
OV, OVm, UV,
UVm, W, Wm

$U_{Max}$:
(380…480)V




(5…25)% $U_N$

$U_{Min}$:
(300…400)V

$T_{retardo}$:
(0.5…60)sec

E


## Indicação de LED

| Relé de monitoramento Tipo | LED | Tensão de alimentação normal | Tensão de alimentação anormal (Tensão fora dos limites, tempo de retardo em andamento) | Tensão de alimentação anormal (Motivo para desoperação, o RESET é necessário quando a função "com Memória"* é selecionada) |
|---|---|---|---|---|
| | | Contato 11 - 14 fechado | Contato 11 - 14 fechado | Contato 11-14 aberto |
| 70.11.8.230.2022 | • verde<br>• vermelho |  |  |  Sobretensão OV e OVm<br>Subtensão UV e UVm<br>Com a função de memória selecionada, após uma falha o "RESET" manual ** é necessário |
| 70.31.8.400.2022 | • verde<br>• amarelo<br>• vermelho |  |  |  Sobretensão OV e OVm<br>Subtensão UV e UVm<br>Falta de fase<br>Sequência de fase<br>Com a função de memória selecionada, após uma falha o "RESET" manual ** é necessário |
| 70.41.8.400.2030 | • verde<br>• amarelo<br>• vermelho |  |  |  Sobretensão OV<br>Subtensão UV<br>Assimetria<br>Falta de fase<br>Falta de neutro<br>Sequência de fase |
| 70.42.8.400.2032 | • verde<br>• amarelo<br>• vermelho |  |  |  Sobretensão OV e OVm<br>Subtensão UV e UVm<br>Assimetria<br>Falta de fase<br>Falta de neutro<br>Sequência de fase<br>Com a função de memória selecionada, após uma falha o "RESET" manual ** é necessário |
| 70.61.8.400.0000 | • vermelho |  | |  Sequência ou falta de fase |
| 70.62.8.400.0000 | • vermelho |  | |  Falta de fase<br>Sequência de fase |


* A função "com Memória" é somente habilitada para o tipo 70.11, 70.42 e 70.31.

** É necessário retirar a alimentação e liga-la novamente (U off U on) ou girar o seletor de funções primeiro para uma posição adjacente e depois voltar para a posição original.


## Esquemas de ligação





**Tipo 70.11**





**Tipo 70.31**





**Tipo 70.41**




**Tipo 70.42**





**Tipo 70.61**




**Tipo 70.62**


## Exemplo de aplicação

Contato do relé acionando a bobina do contator.




## Dimensões do produto


70.11
Conexão a parafuso





70.31
Conexão a parafuso





70.41
Conexão a parafuso





70.42
Conexão a parafuso




70.61
Conexão a parafuso




70.62
Conexão a parafuso





X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



020.01


| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel**, plástico, largura 17.5 mm para 70.11 e 70.61 | 020.01 |







011.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel**, plástico, largura 35 mm para 70.31, 70.42 e 70.41 | 011.01 |



060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para relés 70.11, 70.31, 70.41, 70.42 e 70.62 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48 |




020.24

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação**, plástico, 24 etiquetas, 9 x 17 mm para 70.61 | 020.24 |




019.01

| | |
|---|---|
| **Etiqueta de identificação, plástica**, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm para 70.11, 70.31, 70.42 e 70.41 | 019.01 |



022.09

| | |
|---|---|
| **Separador para montagem em trilho**, plástico, largura 9 mm | 022.09 |




E

**1 - Fase 230 V**
**Monitoramento de sobretensão e subtensão**

**71.11.8.230.0010**
**- Detecção de sobretensão e subtensão em função de uma referência fixa**
**- Retardo na operação de 5 ou 10 minutos**

**71.11.8.230.1010**
**- Valor de sobretensão e subtensão ajustável**
**- Chave de seleção 5 ou 10 minutos de retardo**

- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Indicação de LED
- Lógica de segurança positiva (o contato se fecha quando o valor medido se encontra na faixa selecionada)

## 71.11.8.230.0010




- Referência de controle fixa (0.75…1.2)$U_N$
- Retardo de atuação de 5 min ou 10 min, selecionável através de ponte


## 71.11.8.230.1010




- Referência de controle ajustável (± 5%…± 20%) $U_N$
- Retardo de atuação de 5 min ou 10 min, selecionável através de seletor

- Detecta e aciona o contato quando a tensão entre L-N estiver fora dos limites, protege contra excessivos "acionamento/hora" através dos tempos de retardo na energização e no fechamento dos contatos.
- Aplicações típicas - proteção de compressores, motores ou lâmpadas de alta pressão.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 | 10/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 |
| | V DC | — | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 4/— | 4/— |
| Campo de funcionamento | AC | (0.75…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ |
| | DC | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Faixa de controle ajustável | | Fixo (0.75…1.2)$U_N$ | Ajustável (± 5…± 20)% $U_N$ |
| Retardo de atuação/Tempo de atuação | | (5 ou 10)min/< 0.5 s | (5 ou 10)min/< 0.5 s |
| Memorização do defeito | | — | — |
| Isolamento: entre alimentação e circuito de medição | | Nenhum – Circuitos eletricamente em comum | Nenhum – Circuitos eletricamente em comum |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | –20…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

**3 - Fase 400 V**
**Monitoramento de sobretensão e subtensão**


**71.31.8.400.1010**
**- Valor de sobretensão e subtensão ajustável**
**- Chave de seleção 5 ou 10 minutos de retardo**

- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Indicação de LED
- Lógica de segurança positiva (o contato se fecha quando o valor medido se encontra na faixa selecionada)


**71.31.8.400.1010**



- Referência de controle ajustável (± 5%…± 20%) $U_N$
- Retardo de atuação de 5 min ou 10 min, selecionável através de seletor




- Detecta e aciona o contato quando a tensão entre L-L estiver fora dos limites, protege contra excessivos "acionamento/hora" através dos tempos de retardo na energização e no fechamento dos contatos.
- Aplicações típicas - proteção de compressores, motores ou lâmpadas de alta pressão.




| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 400 |
| | V DC | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 4/— |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.2)$U_N$ |
| | DC | — |
| **Características gerais** | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ |
| Faixa de controle ajustável | V (50/60 Hz) | Ajustável (±5…±20)% $U_N$ |
| Retardo de atuação/Tempo de atuação | | (5 ou 10)min/< 0.5 s |
| Memorização do defeito | | — |
| Isolamento: entre alimentação e circuito de medição | | Nenhum – Circuitos eletricamente em comum |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC |




X-2017, www.findernet.com

**3 - Fase 400 V - Relé para monitoramento de linha**

**71.31.8.400.1021**
- **Sobretensão e subtensão com retardo na abertura dos contatos**
- **Memória de defeito**

**71.31.8.400.2000**
- **Assimetria de fase**
- **Sequência de Fase**
- **Falta de fase**

- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Indicação de LED
- Lógica de segurança positiva (o contato se fecha quando o valor medido se encontra na faixa selecionada)





## 71.31.8.400.1021



- 3 fases 400 V - controle da tensão de rede
- Controla o valor mínimo ou máximo da tensão
- Atraso ao acionamento
- Seletor para a memorização do defeito

- Nível de subtensão (0.8…0.95)$U_N$ - Ajustável
- Nível de sobretensão 1.15 $U_N$ - Fixo
- Atraso de atuação (0.1…12)s ajustável
- Memorização do defeito, selecionável através de seletor
- Reposição manual do funcionamento atuando sobre o seletor (ON-OFF-ON) ou cortando a alimentação





## 71.31.8.400.2000



- Assimetria das 3 fases
- Sequência de fases
- Falta de fase

- Assimetria de uma ou duas fases ajustável (–5…–20)% $U_N$
- Controle da tensão de rede U em A1 (1) e/ou A2 (5) > 1.11 $U_N$




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 | 10/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 400 | 400 |
| | V DC | — | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 4/— | 4/— |
| Campo de funcionamento | AC | (0.8…1.15)$U_N$ | (0.8…1.15)$U_N$ |
| | DC | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Faixa de controle ajustável | $U_{min}/U_{max}$/Assimetria | (0.8…0.95)$U_N$ / 1.15 $U_N$ / — | 0.8 $U_N$ / 1.11 $U_N$ / (–5…–20)% $U_N$ |
| Retardo na atuação/Tempo de atuação | | (0.1…12)s/< 0.5 s | —/< 0.5 s |
| Memorização do defeito (selecionável) | | Sim | — |
| Isolamento: entre alimentação e circuito de medição | | Nenhum – Circuitos eletricamente em comum | Nenhum – Circuitos eletricamente em comum |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | –20…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |


# SÉRIE 71
## Relé de controle 10 A

**Relé universal de monitoramento de corrente ou tensão**

**71.41.8.230.1021 - Monitoramento de tensão**

**71.51.8.230.1021 - Monitoramento de corrente**

- Proteção contra interrupção da alimentação segundo a EN 60204-7-5
- Programação para nível de tensão DC ou AC:
  - faixa: entre valores alto e baixo
  - valor alto menos uma histerese (5…50)%
  - valor baixo mais uma histerese (5…50)%
- Memorização do defeito
- Circuitos de alimentação e medição eletricamente isolados
- Imune a interrupções da rede < 200 ms
- Ampla faixa de controle:
  - tensão: DC (15…700)V, AC (15…480)V
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)





E

### 71.41.8.230.1021




- Relé de controle de tensão programável
- Controle de tensão AC/DC ajustável
- AC (50/60 Hz) (15…480)V
- DC (15…700)V
- Histerese (5…50)% da referência selecionada
- Retardo de atuação OFF (0.1…12)s




### 71.51.8.230.1021



- Relé de controle de corrente programável
- Utilizável com transformadores de corrente 50/5, 100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 400/5 ou 600/5
- Controle de corrente AC/DC ajustável
- AC (50/60 Hz) (0.1…10)A com transformador até 600 A
- DC (0.1…10)A
- Histerese (5…50)% da referência selecionada
- Retardo de atuação OFF (0.1…12)s
- Retardo de atuação ON (0.1…20)s





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 | 10/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 |
| | V DC | — | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 4/— | 4/— |
| Campo de funcionamento | AC | (0.85…1.15)$U_N$ | (0.85…1.15)$U_N$ |
| | DC | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Faixa de controle ajustável | AC(50/60 Hz)/DC | (15…480)V/(15…700)V | (0.1…10)A com transformador 600 A/(0.1…10)A |
| Retardo de atuação OFF/tempo de atuação/ON | | (0.1…12)s/< 0.35 s/< 0.5 s | (0.1…12)s/< 0.35 s/(0.1…20)s |
| Histerese ajustável | % | 5…50 | 5…50 |
| Memorização do defeito | | Sim | Sim |
| Isolamento: entre alimentação e circuito de medição | | Sim | Sim |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | –20…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

**Relé de proteção térmica para aplicações industriais**

**71.91 - 1 contato, sem memorização de defeito**

**71.92 - 2 contatos, com memorização de defeito**


- Proteção contra sobrecarga de acordo com a EN 60204-7-3
- Lógica de segurança positiva - o contato se fecha quando o valor medido se encontra na faixa selecionada
- Dimensões adequadas para aplicações industriais
- Indicador LED
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)




## 71.91.x.xxx.0300




- Relé de proteção térmica
- 1 contato NA
- 24 V AC/DC ou 230 V AC de alimentação
- Supervisão da temperatura com PTC
- Supervisão do PTC em curto-circuito
- Supervisão do PTC com circuito aberto




## 71.92.x.xxx.0001



- Relé de proteção térmica com memória do defeito
- 2 contatos reversíveis
- 24 V AC/DC ou 230 V AC de alimentação
- Supervisão da temperatura com PTC
- Memorização do defeito - selecionável
- Reposição através de pulsante de Reset ou interrupção da tensão de alimentação
- Supervisão do PTC em curto-circuito
- Supervisão do PTC com circuito aberto




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/15 | 10/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.3/0.12 | 10/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | AgCdO |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 |
| | V AC/DC | 24 | 24 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1/0.5 | 1/0.5 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.85…1.15)$U_N$ | (0.85…1.15)$U_N$ |
| | DC | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Supervisão do PTC: Curto-circuito/Temperatura OK | | < 20 Ω/>20 Ω…< 3 kΩ | < 20 Ω/> 20 Ω…< 3 kΩ |
| Reset/Circuito aberto | | < 1.3 kΩ/> 3 kΩ | < 1.3 kΩ/> 3 kΩ |
| Retardo de atuação/Tempo de atuação | | —/< 0.5 s | —/< 0.5 s |
| Memorização do defeito (selecionável) | | — | Sim |
| Isolamento: entre alimentação e circuito de medição | | Sim | Sim |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+55 | –20…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

## Codificação

Exemplo: Série 71, relé de controle universal de tensão AC/DC, com display LCD, 1 reversível 10 A 250 V e tensão de alimentação 230 V, retardo de atuação programável e memorização do defeito.




**Série**

**Tipo**
1 = Monitoramento de 1 fase AC
3 = Monitoramento de 3 fases AC
4 = Controle tensão AC/DC
5 = Controle corrente AC/DC
9 = Relé proteção térmica com PTC

**Número de contatos**
1 = 1 reversível para 71.11, 31, 41, 51
1 = 1 NA para 71.91
2 = 1 NA + 1 NF para 71.92

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz) / DC
8 = AC (50/60 Hz)

**Tensão de alimentação**
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V
400 = 400 V

**Funções adicionais**
0 = Funções de base
1 = Valor de controle ajustável
2 = Ajustável: Assimetria, falta de fase e sequência de fases ajustáveis

**Configuração contatos**
0 = Reversível
3 = NA

**Opções**
0 = Nenhum retardo
1 = Dois retardos fixos
2 = Retardo ajustável

**Versões especiais**
0 = Sem memória de defeito
1 = Com memória de defeito

E

## Características gerais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | |
| Isolamento segundo EN 61810-1 | | | tensão nominal de isolamento V | 250 |
| | | | tensão suportável nominal de impulso kV | 4 |
| | | | grau de poluição | 3 |
| | | | categoria de sobretensão | III |
| Rigidez dielétrica (A1, A2, A3, B1, B2) e terminais de contatos (11, 12, 14) e terminais (Z1, Z2) | | V AC | 2500 | |
| | | kV (1.2/50 µs) | 6 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | |
| **Características EMC** | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 610004-2 | 8 kV |
| | no ar | | EN 610004-2 | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000)MHz | | | EN 610004-3 | 3 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) em (A1, A2, A3, B1, B2) e (Z1, Z2) | | | EN 610004-4 | 2 kV |
| Impulsos de tensão (surge) (1.2/50 µs) em (A1, A2, A3, B1, B2) e (Z1, Z2) | modalidade comum | | EN 610004-5 | 4 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 610004-5 | 4 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) a A1 - A2 | | | EN 610004-6 | 10 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | classe B |
| **Outros dados** | | | | |
| Tensão e corrente nos terminais Z1 Z2 | Tipo 71.11 | | Ponte para retardo de atuação V / mA | 230 V/— |
| | Tipo 71.91, 71.92 | | Medição de temperatura por PTC V / mA | 24 V/2.4 |
| Máximo comprimento do cabeamento nos terminais de alimentação/medição | Tipo 71.11, 71.31 | | Ponte para retardo de atuação m | 150/— |
| | Tipo 71.41 | | Controle de tensão m | 150/50 |
| | Tipo 71.51 | | Controle de corrente m | 150/50 |
| (Capacitância dos cabos não maior que 10 nF/100 m) | Tipo 71.91, 71.92 | | Medição de temperatura por PTC m | 50/50 |
| Medição dos valores | Tipo 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92 | | O valor é determinado pela média aritmética de 500 medições em período de 100 ms. As interrupções <200 ms são ignoradas. | |
| Segurança positiva | Tipo 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92 | | Lógica de segurança positiva – o contato se fecha quando o valor medido se encontra na faixa selecionada. | |
| Tempo de atuação | Tipo 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, 71.91, 71.92 | | ≤ 0.5 s | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 4 | |
| | com carga nominal | W | 5 | |
| Temperatura de estocagem | | °C | –40…+85 | |
| Grau de proteção | | | IP 20 | |
| Torque | | Nm | 0.8 | |
| Capacidade de conexão dos conectores | | | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 0.5…(2 x 2.5) | (2 x 1.5) |
| | | AWG | 20…(2 x 14) | (2 x 16) |

E

## Funções

| Tipo de relé de controle | Retardos de atuação | | | | | | | | | | | | Retardos de atuação | | | Tensão de alimentação | | | Largura | | Conf. contatos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 fase 230 V - controle da tensão de rede | 3 fases 400 V - controle da tensão de rede | 3 fases 400 V, assimetria das 3 fases | 3 fases 400 V, falta de fase | 3 fases 400 V, sequência de fases | Controle de tensão DC (15...700)V Monitoramento de subtensão e sobretensão | Controle de tensão AC (15...484)V Monitoramento de subtensão e sobretensão | Controle de corrente DC (0.1...10)A Monitoramento de subcorrente e sobrecorrente | Controle de corrente AC (0.1...10)A (ou 600 A através de transformador de corrente) Monitoramento de subcorrente e sobrecorrente | Relé de proteção térmica + memória | Ajustável | Memória do défeito 71.41 e 71.51 | Retardo de atuação 5/10 min | Retardo de atuação (0.1...12)s ajustável | Retardo de atuação (0.1...20)s para evitar problemas associados a extracorrentes | 24 V AC/DC | 230 V AC | 400 V AC | 35 mm de largura | 22.5 mm de largura | Contato do relé, 250 V AC/10 A |
| **71.11.8.230.0010** | • | | | | | | | | | | | | • | | | | • | | • | | **1 Rev.** |
| **71.11.8.230.1010** | • | | | | | | | | | | • | | • | | | | • | | • | | **1 Rev.** |
| **71.31.8.400.1010** | | • | | | | | | | | | • | | • | | | | | • | • | | **1 Rev.** |
| **71.31.8.400.1021** | | • | | | | | | | | | • | • | | • | | | | • | • | | **1 Rev.** |
| **71.31.8.400.2000** | | | • | • | • | | | | | | • | | | | | | | • | • | | **1 Rev.** |
| **71.41.8.230.1021** | • | | | | | • | • | | | | • | • | | • | | | • | | • | | **1 Rev.** |
| **71.51.8.230.1021** | | | | | | | | • | • | | • | • | | • | • | | • | | • | | **1 Rev.** |
| **71.91.0.024.0300** | | | | | | | | | | • | • | | | | | • | | | | • | **1 NA** |
| **71.91.8.230.0300** | | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | | • | **1 NA** |
| **71.92.0.024.0001** | | | | | | | | | | • | • | • | | | | • | | | | • | **2 Rev.** |
| **71.92.8.230.0001** | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | • | | | • | **2 Rev.** |
| **Transformador de corrente** | **Não fornecido pela Finder** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Simbologia e funcionamento de LED's/display LCD

| Relé de controle sem Display LCD | |
|---|---|
| ON | LED verde fixo: alimentação ON e circuito de medição ativado. |
| DEF | Predefinição: Identifica que o valor saiu da faixa de controle. (A assimetria é indicada pelo LED: ASY).<br>LED vermelho intermitente: temporização em curso. Vide a tabela de funções.<br>LED vermelho fixo: o relé de saída está desexcitado. O contato entre 11-14 (6-2) está aberto. |
| ASY | A assimetria das fases está fora da faixa selecionada.<br>LED fixo: o relé de saída está desexcitado. O contato entre 11-14 (6-2) está aberto. |
| LEVEL | [%] Faixa de ajuste. |
| TIME | Retardo de atuação (min = minutos) ou (s = segundos). |
| MEMORY ON | Memória ON: após a leitura de um valor fora da faixa de controle, o relé de saída se abre mantendo o contato aberto 11-14 (6-2), mesmo se o valor retornar para dentro da faixa selecionada. Para resetar os tipos 71.31.8.400.1021 e 71.92.x.xxx.0001, atuar sobre o seletor com a sequência ON-OFF-ON ou tirar a alimentação; no tipo 71.92.x.xxx.0001 pressionar o pulsante RESET externo entre Z1 e Z2. |
| MEMORY OFF | Memória OFF: após a leitura de um valor fora da faixa de controle, o relé de saída se abre - contato 11-14 (6-2) - fechando-se novamente, logo que o valor retorne para dentro da faixa. O aparelho se rearma automaticamente. |

| Relé de controle com Display LCD | | | |
|---|---|---|---|
| SET/RESET | Relé 71.41 e 71.51. Pulsantes Set e Reset para a programação – vide as instruções no interior da embalagem. | | |
| SELECT | Relé 71.41 e 71.51. Seleciona os parâmetros de programação – vide as instruções no interior da embalagem. | | |
| DEF | LED vermelho constante ou intermitente identifica se o valor saiu da faixa de controle. | | |
| PROG mode | Pressione simultaneamente as teclas "SET/RESET" e "SELECT" por 3 segundos para acessar o modo de programação.<br>O texto "prog" aparece por 1 segundo. Pressione a tecla "Select" e selecione o tipo de sinal "AC" ou DC", depois confirme com "SET/RESET".<br>Sucessivamente pressionar a tecla "SELECT" e selecionar o tipo de funcionamento Up ou $Up_{Lo}$.<br>A escolha é confirmada pressionando "SET/RESET".<br>Próximo passo é definir os valores e modalidade da memória (selecionada com um "YES" ou "NO"). Quando completadas todas as etapas da programação será visualizado o texto "end". | | |
| Instruções de programação | Após haver pressionado a tecla "SET/RESET", será visualizado no display o valor medido, ou "0" se Z1 e Z2 (5 e 9) estiverem desenergizados. Se a programação for interrompida antes que seja visualizado "end" no display, permanecerá ainda ativo o programa salvo anteriormente. | | |
| Programa memorizado | Pressionando a botão "Select" por 1 segundo, é possível ler o programa memorizado. Os modos programados e os valores estabelecidos são demonstrados pressionando o botão "Select" várias vezes. | | |
| Memória M | Memorização do defeito (para resetar o aparelho pressionar por 1 segundo a tecla "SET/RESET"). | | |
| Display LCD | V = volt<br>A = ampere<br>Up = referência alta (com histerese para baixo)<br>Lo = referência baixa (com histerese para cima)<br>$Up_{Lo}$ = referência alta e baixa – faixa de controle | Level = valor<br>Hys = histerese<br>M = memorização defeito<br>Yes = sim – com memória<br>no = não – sem memória | $t_1 = T_1$ - tempo de retardo para não considerar pequenas flutuações<br>$t_2 = T_2$ - (no tipo 71.51) tempo de retardo para não considerar as correntes de crista na ascensão |

E

## Indicação de estado LED/LCD

| Tipo | Estado de partida | Estado normal | Estado anormal | | Reset |
|---|---|---|---|---|---|
| **71.11.8.230.0010**<br>**71.11.8.230.1010**<br>**71.31.8.400.1010** | Após energização<br>T = 5 ou 10 min<br>11-14 aberto | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>ou OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha após T qdo. valor ajuste OK** | Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | |
| **71.31.8.400.1021**<br>**Memory OFF**<br>ON<br>OFF | | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 fechado | Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | |
| **71.31.8.400.1021**<br>**Memory ON**<br>ON<br>OFF | | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 fechado | Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Não fecha com RESET** | Após término de T<br>Valores ajuste OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha com RESET** |
| **71.31.8.400.2000** | | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Falta da tensão de rede em A1(1) e/ou A2(5)<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. tensão retorna e valores de ajuste OK**<br>Sequência de fases errada, ou falta de fase ou tensão em A1(1) e/ou A2(5) é > 1.11 $U_N$<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | Assimetria de fases<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | |
| **71.41.8.230.1021**<br>**Memory OFF** | | **Valor medido é indicado**<br>Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | |
| **71.41.8.230.1021**<br>**Memory ON** | | **Valor medido é indicado**<br>Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 fechado | **"M" é intermitente no display**<br>**Valor medido é indicado**<br>Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Não fecha com RESET** | **"M" não é intermitente no display**<br>**Valor medido é indicado**<br>Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha com RESET** |
| **71.51.8.230.1021**<br>**Memory OFF** | **Valor medido é indicado**<br>Tempo T2 em curso<br>Valores ajuste indifer.<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | |
| **71.51.8.230.1021**<br>**Memory ON** | **Valor medido é indicado**<br>Tempo T2 em curso<br>Valores ajuste indifer.<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | **Valor medido é indicado**<br>Tempo T em curso<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 fechado | **"M" é intermitente no display**<br>**Valor medido é indicado**<br>Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Não fecha com RESET** | **"M" não é intermitente no display**<br>**Valor medido é indicado**<br>Após término de T<br>Valores ajuste não OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha com RESET** |
| **71.91.x.xxx.0300** | | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Temperatura muito alta, ou rompimento de fio do PTC, ou curto-circuito do PTC<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | | |
| **71.92.x.xxx.0001**<br>**Memory OFF** | | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Temperatura muito alta, ou rompimento de fio do PTC, ou curto-circuito do PTC<br>11-14 aberto<br>**Fecha qdo. valor ajuste OK** | | |
| **71.92.x.xxx.0001**<br>**Memory ON**<br>ON<br>OFF<br>ON<br>OFF | | Operação normal<br>Valores ajuste OK<br>11-14 fechado | Temperatura muito alta, ou rompimento de fio do PTC, ou curto-circuito do PTC<br>11-14 aberto | | Temperatura está OK<br>11-14 aberto<br>**Fecha com RESET** |







X-2017, www.findernet.com

## Funções

### Tipo 71.11.8.230.0010









**Abertura do contato:**
Imediata se o valor estiver fora do estabelecido.

**Fechamento do contato:**
Após término do tempo T e se o valor estiver dentro do estabelecido.

**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).

### Tipo 71.11.8.230.1010









**Abertura do contato:**
Imediata se o valor estiver fora do estabelecido.

**Fechamento do contato:**
Após término do tempo T e se o valor estiver dentro do estabelecido.

**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).

### Tipo 71.31.8.400.1010









**Abertura do contato:**
Imediata se o valor estiver fora do estabelecido.

**Fechamento do contato:**
Após término do tempo T e se o valor estiver dentro do estabelecido.


**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).

### Tipo 71.31.8.400.1021




* RESET da memória = tirar alimentação ou atuar sobre seletor ON - OFF - ON




**Abertura do contato:**
se o valor estiver dentro do estabelecido e só término do tempo T de retardo.

**Fechamento do contato - MEMORY OFF:**
Imediata se o valor reingressar na faixa de ajuste (histerese 1%).

**Fechamento do contato - MEMORY ON**
se o valor reingressar na faixa de ajuste, mas deve ser resetado manualmente.


**RESET:**
atuar sobre o seletor "Memory" com a sequência ON-OFF-ON, ou tirar a alimentação.


**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).

E

## Funções

### Tipo 71.31.8.400.2000




**Abertura do contato:**
Assimetria de fases
Sequência de fases Falta de fase


**LED • ASY amarelo**
Assimetria de fase


**LED • DEF vermelho**
Tensão em A1 (1) e/ou A2 (5) > 1.11 $U_N$

**LED • ON verde**
Relé de controle está ativo e a tensão de alimentação 400 V está conectada aos terminais 1-5 ou A1-A2.

**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).

### Tipo 71.41.8.230.1021




* RESET MEMÓRIA = Pressionar a tecla "SET/RESET" > 1 s

**Abertura do contato:**
$U_{Lo}$
Se o valor controlado for inferior à referência mínima e se transcorrido o tempo T.

$U_{Up}$
Se o valor controlado for superior à referência máxima e se transcorrido o tempo T.

$U_{Lo}$ $U_{Up}$
Se o valor controlado estiver fora da faixa selecionada e se transcorrido o tempo T.

Um abaixamento da tensão por um tempo < T é ignorado.

**Fechamento do contato:**
$U_{Lo}$ ou $U_{Up}$
Quando supera o valor da histerese.

$U_{Lo}$ $U_{Up}$
Quando supera $U_{Lo}$ ou $U_{Up}$.

**RESET da memória:**
pressionar a tecla "SET/RESET" > 1 s.


**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).




X-2017, www.findernet.com

## Funções

### Tipo 71.51.8.230.1021




* RESET MEMÓRIA = Pressionar a tecla "SET/RESET" > 1 s

**Abertura do contato:**
$I_{Lo}$
Se o valor controlado for inferior à referência mínima e se transcorrido o tempo T1.

$I_{Up}$
Se o valor controlado for superior à referência máxima e se transcorrido o tempo T1.

$I_{Lo}$ $I_{Up}$
Se o valor controlado estiver fora da faixa selecionada e se transcorrido o tempo T1.

Uma corrente de inserção < T2 é ignorada

Um abaixamento da corrente por um tempo < T1 é ignorado.


**Fechamento do contato:**
$I_{Lo}$ ou $I_{Up}$
Quando supera o valor da histerese.


$I_{Lo}$ $I_{Up}$
Quando supera $I_{Lo}$ ou $I_{Up}$.

**RESET da memória:**
pressionar a tecla "SET/RESET" > 1 s.

**C = contato NA do relé**
11-14 (6-2).

### Tipo 71.91.x.xxx.0300




* PTC - Circuito Aberto ** PTC - Curto Circuito

**Abertura do contato:**
– PTC com circuito aberto
– Sobretemperatura $R_{PTC}$ > (2.5…3.6)kΩ
– PTC em curto-circuito ($R_{PTC}$< 20 Ω)
– Falta de alimentação


**Fechamento do contato:**
temperatura dentro dos limites:
$R_{PTC}$ > (1.0…1.5)kΩ em aquecimento.
(1…1.5)kΩ em resfriamento.


**C = contato NA do relé**
NA
11-14 Fechado quando a temperatura está dentro dos limites.

E

## Funções

**Tipo 71.92.x.xxx.0001**




* PTC - Circuito Aberto ** PTC - Curto Circuito
*** RESET MEMÓRIA = Pressionar a tecla "RESET", ou tirar a alimentação.

**Abertura do contato:**
– PTC com circuito aberto
– Sobretemperatura $R_{PTC}$ > (2.5…3.6)kΩ,
– PTC em curto-circuito ($R_{PTC}$ < 20 Ω)
– Falta de alimentação

**Fechamento do contato:**
temperatura dentro dos limites:
(20 Ω…2.5 kΩ)
em aquecimento.
$R_{PTC}$ > (1…1.5)kΩ em resfriamento.

**Seletor em MEMORY OFF:**
se o valor medido está dentro dos valores de reset.

**Seletor em MEMORY ON:**
se o valor medido está dentro dos valores de reset.

**RESET da memória:**
pressionar o RESET ou atuar sobre o seletor "Memory" na sequência ON - OFF - ON.

**C = contato NA do relé**
NA 11-14 (21-24)
Fechado quando a temperatura está dentro dos limites.

NF 11-22 (21-22)
Fechado quando a temperatura está fora dos limites, ou falta tensão de alimentação.

**Relé de controle de nível por líquido condutivo**

**Tipo 72.01**
- Sensibilidade ajustável
- Disponível para tensão 400 V
- Disponível com sensibilidade ajustável (5…450)kΩ
- Versão com contatos para pequenas cargas de até 5 V, 1 mA

**Tipo 72.11**
- Sensibilidade fixa

- Função de enchimento ou esvaziamento
- Indicador LED
- Duplo isolamento (6 kV - 1.2/50 µs) entre:
  - bobina e contatos
  - eletrodo e bobina
  - contatos e eletrodo
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Controle sobre nível simples ou entre limites Mín./Máx.

72.01/11
Conexão a parafuso




*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página V*

Para as dimensões do produto vide a página 8

## 72.01



- Sensibilidade ajustável (5…150)kΩ
- Tempo de retardo (0.5 s ou 7 s) selecionável
- Função encher ou esvaziar selecionada por seletor rotativo





**FL** = Enchimento - 7 s de retardo
**FS** = Enchimento - 0.5 s de retardo
**ES** = Esvaziamento - 0.5 s de retardo
**EL** = Esvaziamento - 7 s de retardo

## 72.11



- Sensibilidade fixa em 150 kΩ
- Tempo de retardo fixo: 1 s
- Função encher ou esvaziar selecionada por jumper




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | | | | 1 reversível | | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 | | | | 16/30 | | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | | | | 250/400 | | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | | | | 4000 | | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | | | | 750 | | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | | | | 0.55 | | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.12 | | | | 16/0.3/0.12 | | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | | | | 500 (10/5) | | |
| Material dos contatos standard | | AgCdO | | | | AgCdO | | |
| **Características de alimentação** | | | | | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 24 | 110…125 | 230…240 | 400 | 24 | 110…125 | 230…240 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 24 | — | — | — | 24 | — | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.5/1.5 | | | | 2.5/1.5 | | |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 19.2…26.4 | 90…130 | 184…253 | 360…460 | 19.2…26.4 | 90…130 | 184…253 |
| | V DC | 20.4…26.4 | — | — | — | 20.4…26.4 | — | — |
| **Características gerais** | | | | | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | | | $100 \cdot 10^3$ | | |
| Tensão no eletrodo | V AC | 4 | | | | 4 | | |
| Corrente no eletrodo | mA | 0.2 | | | | 0.2 | | |
| Tempo de retardo | s | 0.5 - 7 (selecionável) | | | | 1 | | |
| Sensibilidade máxima | kΩ | 5…150 (ajustável) | | | | 150 (fixa) | | |
| Isolamento entre bobina/contatos/eletrodo (1.2/50 µs) | kV | 6 | | | | 6 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+60 | | | | –20…+60 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | | IP 20 | | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | | | | |

**Relé especial para alternância de cargas, utilizado em aplicações com bombas, compressores, ar condicionado ou unidades de refrigeração**

**Tipo 72.42**
- Relé de alternância de cargas

- 2 saídas independentes NA, 12 A
- 4 funções
- 2 sinais de controle independentes, isolados da alimentação
- Alimentação em 110…240 V e 24 V AC/DC
- Modular, 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Material de contatos sem Cádmio


72.42
Conexão a parafuso



**72.42**



- Multifunção (MI, ME, M2, M1)




Para as dimensões do produto vide a página 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA | |
| Corrente nominal/Máx. corrente instantânea | A | 12/20 | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 3000 | |
| Carga nominal em AC15 | VA | 1000 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 12/0.3/0.12 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | |
| Material dos contatos standard | | AgNi | |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) / DC | 24 | 110…240 |
| Potência nominal | em stand-by W | 0.12 | 0.18 |
| | com 2 relés acionados W/VA(50 Hz) | 1.1/1.7 | 1.5/3.9 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 16.8…28.8 | 90…264 |
| | V DC | 16.8…32 | 90…264 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | |
| Retardo na atuação (T no diagrama de funções) | s | 0.2…20 | |
| Tempo de inicialização na energização | s | ≤ 0.7 | |
| Duração mínima do impulso | ms | 50 | |
| Isolamento alimentação e contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 72, relé de controle de nível, com sensibilidade ajustável, tensão de alimentação (230…240)V AC.

| 7 2 | . | 0 | 1 | . | 8 | . | 2 4 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
0 = Relé de controle de nível, sensibilidade ajustável (5…150)kΩ
1 = Relé de controle de nível, sensibilidade fixa 150 kΩ
4 = Relé de alternância de cargas

**Número de contatos**
1 = 1 reversível
2 = 2 NA

**Material dos contatos**
0 = Standard AgCdO para 72.01/72.11, AgNi para 72.42
5 = AgNi + Au**

**Tensão de alimentação**
024 = 24 V
125 = (110…125)V AC
230 = (110…240)V
240 = (230…240)V AC
400 = 400 V AC (somente 72.01)

**Tipo de alimentação**
0 = DC/AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Variantes**
0 = Máx. 150 kΩ
2 = Sensibilidade ajustável (5…450)kΩ tipos
72.01.8.024.0002*
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**

**Códigos**
72.01.8.024.0000
72.01.8.024.0002*
72.01.8.125.0000
72.01.8.240.0000
72.01.8.240.0002*
72.01.8.240.5002**
72.01.8.400.0000
72.01.9.024.0000
72.11.8.024.0000
72.11.8.125.0000
72.11.8.240.0000
72.11.9.024.0000
72.42.0.230.0000
72.42.0.024.0000

* Para condutividade maior que 2 µ ou resistência em torno de 450 kΩ
** Para aplicações em que o contato comutará uma pequena carga de até 5 V, 1 mA

E

## Características gerais

| **Isolamento** | | | | **72.01/72.11** | **72.42** |
|---|---|---|---|---|---|
| Isolamento | | | Rigidez dielétrica | Impulso (1.2/50 µs) | |
| | entre alimentação e contatos | | 4000 V AC | 6 kV | 6 kV |
| | entre alimentação e controle (somente para versões de 110…240 V) | | 2500 V AC | — | 4 kV |
| | entre eletrodos, Z1-Z2 e alimentação* | | 4000 V AC | 6 kV | — |
| | entre contatos e eletrodos | | 4000 V AC | 6 kV | — |
| | entre contatos abertos | | 1000 V AC | 1.5 kV | 1.5 kV |
| **Características EMC** | | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | **72.01/72.11** | **72.42** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência | (80…1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m |
| | (1…2.8 GHz) | | EN 61000-4-3 | — | 5 V/m |
| Transientes rápidos | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-4 | 4 kV | 4 kV |
| (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre os terminais de controle | | EN 61000-4-4 | — | 4 kV |
| Impulsos de tensão sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| (surge 1.2/50 µs) | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| Modo comum de radiofrequência | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-6 | 10 V | 10 V (0.15…230 MHz) |
| tensão (0.15…280 MHz) | sobre os terminais de controle | | EN 61000-4-6 | — | 10 V |
| Quedas de tensão | 70% $U_N$ | | EN 61000-4-11 | — | 25 ciclos |
| Breves interrupções | | | EN 61000-4-11 | — | 1 ciclo |
| Emissões conduzidas por radiofrequência | (0.15…30 MHz) | | CISPR 11 | classe B | classe B |
| Emissões irradiadas | (30…1000 MHz) | | CISPR 11 | classe B | classe B |
| **Terminais** | | | | | |
| Torque | | Nm | 0.8 | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | | mm | 9 | | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | |
| | | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 | |
| **Outros dados** | | | | | |
| Corrente entre Z1 e Z2 (tipo 72.11) | | mA | < 1 | | |
| Absorção de corrente no sinal de controle (B1-B2 e B2-B3) - (tipo 72.42) | | | 5 mA, 5 V | | |
| Potência dissipada no ambiente | | | **72.01/72.11** | **72.42** | |
| | sem carga nominal | W | 1.5 | 0.9 (1 relé acionado) | |
| | com carga nominal | W | 3.2 | 3.0 (2 relés acionados) | |
| Máximo comprimento entre eletrodos e relé (tipos 72.01/72.11) | | m | 200 (máxima capacitância 100 nF/km) | | |

* Não existe nenhum isolamento elétrico entre eletrodos e alimentação para 24 V DC tipo (72.x1.9.024.0000). Entretanto, para aplicação SELV é necessário usar uma fonte SELV (não aterrada). No caso de uma PELV (aterrada) a fonte de alimentação deve proteger o relé de controle de nível contra circulação de correntes prejudiciais, que asseguram que nenhum dos eletrodos estejam aterrados.
Contudo, não existe problema para a versão 24 V AC tipo (72.x1.8.024.0000) na qual existe um transformador interno que garante um reforço no isolamento entre eletrodos e fonte de alimentação.

## Funções para 72.01 e 72.11

**U** = Alimentação
**B1** = Eletrodo nível máximo
**B2** = Eletrodo nível mínimo
**B3** = Comum
⎯◡⎯ = Contato 11-14
**Z1-Z2** = Jumper para selecionar esvaziamento (tipo 72.11)

| LED | Alimentação | Contato NA | Contato | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Aberto | Fechado |
|  | Desligado | Aberto | 11 - 14 | 11 - 12 |
|  | Ligado | Aberto | 11 - 14 | 11 - 12 |
|  | Ligado | Aberto (tempo em progresso) | 11 - 14 | 11 - 12 |
|  | Ligado | Fechado | 11 - 12 | 11 - 14 |

**Função de retardo**


| **Tipo 72.01** | **Tipo 72.11** |
|---|---|
| **FL** = Controle de nível de enchimento, retardo (7 s). | **F** = Controle de nível de enchimento, Z1–Z2 desconectado. Retardo fixo a 1 s. |
| **FS** = Controle de nível de enchimento, retardo (0.5 s). | **E** = Controle de nível de esvaziamento, Z1–Z2 conectados. Retardo fixo a 1 s. |
| **ES** = Controle de nível de esvaziamento, retardo (0.5 s). | |
| **EL** = Controle de nível de esvaziamento, retardo (7 s). | |

## Função de enchimento


### Esquemas de ligação


Exemplo com **3 eletrodos**

**Tipo 72.01**




**Tipo 72.11**




**Controle de Enchimento** – entre o nível mínimo e máximo.
O nível do líquido monitorado será mantido entre um mínimo e um máximo, pelos eletrodos B2 e B1.


**Fechamento do Contato**
• O fechamento do contato ocorre: Quando ligamos a alimentação e se o líquido está abaixo do eletrodo B1, o relé irá operar depois de um tempo T.
• Ou quando o nível do líquido estiver abaixo de B2, o relé irá operar depois de um tempo T.

**Abertura do contato**
• A abertura do contato ocorre: Quando o líquido atinge o eletrodo B1, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
• Quando se desligar a alimentação (imediatamente).


### Esquemas de ligação


Exemplo com **2 eletrodos**

**Tipo 72.01**




**Tipo 72.11**




**Controle de Enchimento** – de um simples nível, B1.
O nível do líquido será mantido próximo do eletrodo B1.

**Fechamento do Contato**
• O fechamento do contato ocorre: Quando ligamos a alimentação e se o líquido está abaixo do eletrodo B1, o relé irá operar depois de um tempo T.
• Ou quando o nível do líquido estiver abaixo de B1, o relé irá operar depois de um tempo T.


**Abertura do contato**
• A abertura do contato ocorre: Quando o líquido atinge o eletrodo B1, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
• Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

## Função de esvaziamento

### Esquemas de ligação


Exemplo com **3 eletrodos**

**Tipo 72.01**





**U** = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110…125)V AC 50/60 Hz
(230…240)V AC 50/60 Hz

**Tipo 72.11**




**E** = Esvaziamento




**Controle de Esvaziamento** - entre o nível mínimo e máximo.
O nível do líquido monitorado será mantido entre um mínimo e um máximo, pelos eletrodos B2 e B1.

**Fechamento do Contato**
• O fechamento do contato ocorre: Quando ligamos a alimentação e se o líquido está acima do eletrodo B2, o relé irá operar depois de um tempo T.
• Ou quando o nível do líquido estiver acima de B1, o relé irá operar depois de um tempo T.


**Abertura do contato**
• A abertura do contato ocorre: Quando o líquido estiver abaixo do eletrodo B2, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
• Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

E

### Esquemas de ligação


Exemplo com **2 eletrodos**

**Tipo 72.01**





**U** = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110…125)V AC 50/60 Hz
(230…240)V AC 50/60 Hz

**Tipo 72.11**




**E** = Esvazia-mento




**Controle de Esvaziamento** de um simples nível, B1.
O nível do líquido será mantido próximo do eletrodo B1.


**Fechamento do Contato**
• O fechamento do contato ocorre: Quando ligamos a alimentação e se o líquido está acima do eletrodo B1, o relé irá operar depois de um tempo T.
• Ou quando o nível do líquido estiver acima de B1, o relé irá operar depois de um tempo T.

**Abertura do contato**
• A abertura do contato ocorre: Quando o líquido estiver abaixo do eletrodo B1, o relé irá desoperar depois de um tempo T.
• Quando se desligar a alimentação (imediatamente).

## Aplicações para 72.01 e 72.11


### Enchimento

Exemplo com 3 eletrodos e com um contator ligado ao relé.




### Esvaziamento

Exemplo com 3 eletrodos e com uma bomba ligada diretamente ao relé.




O funcionamento do relé de controle de nível é baseado na medição da resistência do líquido entre 3 eletrodos: um considerado "comum" B3 que fica na posição mais baixa, e os outros dois no nível "Mínimo" e "Máximo" (B2 e B1). Se o recipiente for metálico, então pode-se substituir B3.

É necessário ter atenção com o tipo de líquido:

**LÍQUIDOS ADEQUADOS**
– Água de torneira
– Água de poço
– Água de chuva
– Água do mar
– Líquido com baixa porcentagem de álcool
– Vinho
– Leite, cerveja, café
– Esgoto
– Líquidos Fertilizantes


**LÍQUIDOS NÃO ADEQUADOS**
– Água destilada
– Combustível
– Óleo
– Líquido com alta porcentagem de álcool
– Gases líquidos (exemplo: hidrogênio líquido)
– Parafina
– Etileno
– Tintas e vernizes


## Funções para 72.42

**A1-A2** = Alimentação
**S1 (B1-B2)** = Sinal de controle 1
**S2 (B3-B2)** = Sinal de controle 2
⎯⎯ = Contato 1 (11-14) e Contato 2 (21-24)
**LED 1** = Saída 1
**LED 2** = Saída 2

| LED | |
|---|---|
| | Dispositivo em stand-by, saída não ativada |
| | Saída não ativada, tempo em andamento |
| | Saída não ativada (somente para as funções M1/M2) |
| | Saída ativada |


### Esquema de ligação





**(MI) Saídas alternadas em aplicações sucessivas da tensão de alimentação**


- Aplicando a tensão de alimentação em A1 - A2 será acionado apenas um contato, sendo que este irá alternar entre os contatos 11-14 e 21-24 para cada aplicação sucessiva da tensão de alimentação - de modo a assegurar um desgaste uniforme em ambos os motores.
- O outro contato de saída pode ser forçado a fechar através do acionamento de S1 ou S2 - mas para limitar a alta corrente de pico o outro motor não pode começar dentro de T segundos do primeiro motor.





**(ME) Saídas alternadas de acordo com o sinal de controle**


- A tensão de alimentação é aplicada permanentemente em A1 e A2. Quando fechado, S1 acionará apenas um contato de saída. O contato acionado irá alternar entre 11-14 e 21-24 em cada acionamento sucessivo de S1 - para garantir um desgaste uniforme em ambos os motores.
- Se fechado, S2 acionará ambos os contatos (independentemente de S1). No entanto, para limitar a alta corrente de pico, ambos os motores não podem iniciar T segundos um do outro.





**(M2) Somente saída 2 (21-24)**

- Tensão de alimentação aplicada permanentemente em A1-A2.
- O acionamento de S1 ou S2 irá fechar o contato de saída 2 (21-24). Esta função é utilizada quando a carga 1 (11-14) não estiver sendo utilizada.





**(M1) Somente saída 1 (11-14)**

- Tensão de alimentação aplicada permanentemente em A1-A2.
- O acionamento de S1 ou S2 irá fechar o contato de saída 1 (11-14). Esta função é utilizada quando a carga 2 (21-24) não estiver sendo utilizada.


## MI exemplo de aplicação




Este exemplo mostra o Relé de alternância de cargas 72.42 trabalhando em conjunto com um relé de controle de nível 72.01. Sob condições normais o nível do líquido deverá manter-se dentro da faixa indicada como Mín. e Máx. Neste caso, a função do 72.42 será alternar o funcionamento entre ambas as bombas, para assegurar um desgaste uniforme das mesmas. Não é previsto o acionamento simultâneo de ambas as bombas.

E

## ME exemplo de aplicação





Este exemplo mostra o Relé de alternância de cargas 72.42 trabalhando em conjunto com dois relés de controle de nível 72.01. Sob condições normais o nível do líquido deverá manter-se dentro da faixa indicada como Mín. e Máx. Neste caso, a função do 72.42 será alternar o funcionamento entre ambas as bombas, para assegurar um desgaste uniforme das mesmas. Caso o nível do líquido suba acima do nível de alarme, o 72.42 acionará simultaneamente ambas as bombas, em virtude do sinal enviado ao terminal B3 a partir do controlador dos níveis de Alarm e Low.


Nota: devido ao baixo nível dos sinais de controle do 72.42, sugere-se o uso do relé de controle de nível 72.01.8.240.5002 por causa da sua maior capacidade de comutação de cargas baixas.

## Dimensões do produto

72.01/11
Conexão a parafuso




72.42
Conexão a parafuso






X-2017, www.findernet.com

## Acessórios para 72.01 e 72.11



072.01.06



072.02.06


**Eletrodo suspenso para líquido condutivo**, completo com cabo. Adequado para monitoramento em poços e reservatórios que não estejam sob pressão.
Eletrodo não incluso. Solicitar a quantidade ideal de eletrodos, adicional ao relé.


• Eletrodo compatível com aplicações de processamento de alimentos (de acordo Diretiva Europeia 2002/72 21 177e cód.)

| | |
|---|---|
| Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm²) | 072.01.06 |
| Comprimento do cabo: 15 m (1.5 mm²) | 072.01.15 |

• Eletrodo para piscinas com altos níveis de cloro ou piscinas de água salgada com altos níveis de salinidade:

| | | |
|---|---|---|
| Comprimento do cabo: 6 m (1.5 mm²) | | 072.02.06 |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura máxima do líquido | °C | +100 |
| Material de eletrodo | | aço inoxidável (AISI 316L) |







072.31

| | | |
|---|---|---|
| **Eletrodo suspenso** | | |
| Eletrodo não incluso. Solicitar a quantidade ideal de eletrodos, adicional ao relé. | | 072.31 |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura máxima do líquido | °C | +80 |
| Prensa cabo | mm | Ø ≤ 2.5…3.5 |
| Material de eletrodo | | aço inoxidável (AISI 316L) |
| Material do corpo | | polipropileno |
| Torque | Nm | 0.7 |
| Terminais guiados seção disponível | mm² | 1 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 14 |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 5…9 |




## Acessórios para 72.01 e 72.11



072.11


| **Sensor de alagamento**, projetado para detecção e aviso de presença de água em superfícies. | | | 072.11 |
|---|---|---|---|
| **Características gerais** | | | |
| Material de eletrodo | | aço inoxidável (AISI 301) | |
| **Capacidade dos terminais** | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Seção disponível | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 6 | 1 x 6 / 2 x 4 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 10 | 1 x 10 / 2 x 12 |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 9 | |
| **Outros dados** | | | |
| Distância entre os eletrodos e a superfície | mm | 1 | |
| Diâmetro máximo do parafuso de fixação | | Máximo M5 | |
| Diâmetro máximo do cabo | mm | 10 | |
| Comprimento máximo entre o eletrodo e o relé | m | 200 (para cabos com capacitância máxima de 100 nF/km) | |
| Temperatura máxima do líquido | °C | +100 | |




Sensor de alagamento para conexão nos terminais dos eletrodos (B1 e B3) dos relés para controle de nível 72.01 e 72.11, ajustados com a função de esvaziamento (ES ou E respectivamente).

Para aplicações em unidades de refrigeração, sugere-se os tipos 72.01.8.024.0002 ou 72.01.8.230.0002 (campo de ajuste de sensibilidade 5…450 kΩ).

### Funções





Z1, Z2 somente para o tipo 72.11



072.51

| **Porta eletrodo bipolar**, um polo ligado ao eletrodo e um ligado diretamente a instalação de terra. Adequado para tanque metálico com G3/8".<br>Eletrodo não incluso. Solicitar a quantidade ideal de porta eletrodos, adicional ao relé. | | 072.51 |
|---|---|---|
| **Características gerais** | | |
| Temperatura máxima do líquido | °C | +100 |
| Máxima pressão do tanque | bar | 12 |
| Prensa cabo | mm | Ø ≤ 6 |
| Material de eletrodo | | aço inoxidável (AISI 304) |







X-2017, www.findernet.com

## Acessórios para 72.01 e 72.11



072.53

| | | |
|---|---|---|
| **Porta eletrodo tripolar.** Eletrodo não incluso. Solicitar a quantidade ideal de eletrodos, adicional ao relé. | | 072.53 |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura máxima do líquido | °C | +70 |
| Material de eletrodo | | aço inoxidável (AISI 303) |






072.500

| | |
|---|---|
| **Eletrodo e Conector para eletrodo**. Múltiplos eletrodos podem ser interconectados para suprir a necessidade de comprimento | |
| **Características gerais** | |
| Eletrodo - 475 mm de comprimento, rosca M4, aço inoxidável (AISI 303) | 072.500 |
| Conector entre eletrodos - rosca M4, aço inoxidável (AISI 303) | 072.501 |

Ilustração da interconexão de eletrodos.



072.501






072.503


| | |
|---|---|
| **Separador plástico tripolar** | 072.503 |



011.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel**, plástico, 35 mm de largura | 011.01 |



060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para relés tipo 72.42 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48 |



019.01

| | |
|---|---|
| **Etiqueta de identificação**, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm (somente para 72.42) | 019.01 |

E

# Terminologia e notas sobre aplicações para 72.01 e 72.11

**Aplicações**
A principal aplicação para este relé é o controle de nível de líquido condutivo.
A utilização do seletor permite a escolha da função Enchimento ou Esvaziamento. O relé utiliza também "lógica positiva".
O líquido pode ser controlado empregando-se 2 ou 3 eletrodos, controlando-se um nível Mínimo e Máximo.
Adicionalmente o tipo 72.01 com ajuste de sensibilidade, pode ser usado para monitoramento da condutividade do líquido.

**Lógica positiva de segurança**
A Série 72 é utilizada para comandar uma bomba elétrica no contato normalmente aberto (NA) tanto na função de enchimento quanto na função de esvaziamento. Eventualmente, na falta de alimentação o relé interromperá a função selecionada. Esta característica é geralmente considerada um fator de segurança.

**Transbordamento do tanque no enchimento**
Deve-se ter cuidado para evitar o transbordamento do tanque. Os fatores a se considerar são: a performance da bomba, a capacidade do tanque, a posição do eletrodo e o tempo de retardo selecionado. Manter um tempo de retardo mínimo evita a possibilidade de transbordamento, mas aumenta o número de comutação do contato.

**Prevenção de funcionamento a seco da bomba no esvaziamento**
Deve-se ter cuidado para evitar a secagem do tanque. Similar às considerações feitas relativas à situação feita para "transbordamento". Mantendo o tempo de retardo mínimo, o risco será minimizado, mas a comutação dos contatos aumentará.

**Tempo de retardo**
Em aplicação comercial e industrial ligeira o uso de um pequeno tempo de retardo é mais apropriado, devido às pequenas dimensões dos tanques e a consequente necessidade de uma rápida reação. Na mudança do nível para grandes aplicações industriais envolvendo grandes tanques, recomenda-se o 72.01 com um tempo de retardo de 7 s.
Nota: um pequeno tempo de retardo sempre manterá o nível próximo do nível de controle desejado, mas à custa de uma comutação mais frequente dos contatos.

**Vida elétrica dos contatos**
A vida elétrica dos contatos aumentará se a distância entre os eletrodos Mínimo e Máximo for maior (com 3 eletrodos). Uma distância menor ou o controle através de nível simples (com 2 eletrodos), apresentará uma frequência maior de comutação e consequentemente uma vida elétrica menor. Logicamente, um tempo de retardo longo aumentará a vida elétrica e um tempo pequeno a diminuirá.

**Comando de uma bomba**
O contato do relé pode controlar diretamente uma bomba com um motor monofásico com potência de (0.55 KW - 230 V AC). Quando a aplicação necessita de uma frequência de operação elevada, é recomendável o uso de um relé "escravo" de potência ou um contator para comandar diretamente a bomba. Bombas de alta potência (monofásicas ou trifásicas) necessitarão de um contator para o interfaceamento.

**Vazamento de água e condensação em sistemas de lubrificação a óleo**
Para detectar vazamento de água ou vapor de água condensada dentro de sistemas de lubrificação, monitorar por meio de sensores conectados a B1 - B3 (Função E ou ES, Z1 - Z2 vinculados). Vapor de água condensado tem baixa condutividade, portanto, escolher o relé de controle tipo 72.01.8.240.0002 com faixa de sensibilidade de (5…450) kΩ e sensor tipo 072.11.

**Controle de alagamento**
Para detectar água sobre superfícies devido a vazamento ou alagamento, monitorar usando sensores ligado a B1 - B3 (Função E ou ES, Z1 - Z2 vinculados).
Escolha o relé de controle tipo 72.01.8.240.0000 ou 72.11.8.240.0000, juntamente com sensor tipo 072.11.

**Eletrodos e dimensão dos cabos**
Normalmente 2 ou 3 eletrodos são necessários para controle de um nível simples ou através de um Mínimo e Máximo. Se o tanque for de material condutivo é possível usá-lo com eletrodo comum diretamente ligado ao B3.
A máxima dimensão do cabo entre o eletrodo e o relé é de 200 m, com uma capacitância não superior a 100 nF/km.
É possível conectar 2 relés aos eletrodos podendo ser empregados ao mesmo tanque se 2 níveis diferentes precisam ser monitorados.
Nota: É possível estabelecer conexão direta entre os terminais B1-B3 e B2-B3 (sem usar eletrodos/líquido), mas neste caso, não é possível ajustar a sensibilidade.

**Escolha do eletrodo**
A escolha do eletrodo depende o tipo do líquido monitorado. Os tipos disponíveis 072.01.06 e 072.51 são adequados para a maior parte das aplicações, mas com líquidos corrosivos, por exemplo, é necessário o uso de eletrodos especiais - mas estes podem ser usados sem problemas com os relés 72.01 e 72.11.

**Instalação no local**
Para confirmar a adequação da sensibilidade do relé à resistência entre eletrodos, recomenda-se que sejam realizadas as seguintes verificações. Por motivos de conveniência, recomenda-se que sejam selecionados o tempo de retardo mais curto e a função de enchimento.

**Instalação**
Siga as instruções de calibração para o relé:
**72.01**
Selecione a função "FS" (Enchimento com retardo de 0.5 s) e selecione a sensibilidade em 5 kΩ. Assegure-se de que todos eletrodos estejam imersos no líquido e a saída do relé deve estar ativada. Então, gire o seletor de sensibilidade no sentido do valor de 150 kΩ até a saída do relé se desativar (LED indicador "piscará" com uma frequência baixa).
(Se o relé não se desativar, então os eletrodos não estão imersos no líquido, ou o líquido tem uma impedância elevada ou a distância entre os eletrodos é muito longa).
Finalmente seleciona-se a função Enchimento ou Esvaziamento, bem como o tempo de retardo e o nível que o relé irá monitorar.
**72.11**
Selecione a função Enchimento (jumper Z1 e Z2 abertos). Assegure-se de que todos eletrodos estejam imersos no líquido, mas deixe o eletrodo B3 desconectado e a saída do relé estará ativada. Conectando o eletrodo B3, o relé irá se desativar (LED indicador irá "piscar" com uma frequência baixa).
(Se o relé não se desativar, então os eletrodos não estão imersos no líquido, ou o líquido tem uma impedância elevada ou a distância entre os eletrodos é muito longa.)
Finalmente seleciona-se a função Enchimento ou Esvaziamento, bem como o tempo de retardo e o nível que o relé irá monitorar.

**Boia para controle de nível adequada para instalações hidráulicas de afluentes, reúso, efluentes, águas residuais, descarte e esgoto sanitário**

- 1 reversível
- 10 A (carga resistiva)
- 8 A (carga indutiva)
- 2 ou 3 câmaras impermeáveis resistentes a altas pressões
- Comprimento do cabo 5 m, 10 m, 15 m ou 20 m
- Funções de enchimento e esvaziamento
- Material de contato AgNi

* Cabo H07 RN F aprovação TÜV

Para as dimensões do produto vide a página 4

| | 72.A1.0000.xxxx | NEW 72.A1.0000.xx02 | 72.B1.0000.xxxx |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Boia para controle de nível com câmara de flutuação dupla, para instalações hidráulicas em geral, afluentes e efluentes<br>• Contrapeso (230 g) com prensa cabo incluso | • Boia para controle de nível com câmara de flutuação dupla, para líquidos alimentícios e água potável<br>• Adequada para piscinas com altos níveis de cloro, ou piscinas de água salgada com altos níveis de salinidade<br>• Contrapeso de aço Inox AISI 316 incluso<br>• Cabo e plásticos certificados pela ACS para uso alimentício<br> | • Boia para controle de nível com câmara de flutuação tripla, para instalações hidráulicas em geral e com sólidos em suspensão<br>• Fornecida com kit de fixação |
| **Características gerais** | | | |
| Configuração dos contatos | 1 reversível | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal A | 10 A (8 A) | 10 A (8 A) | 10 A (8 A) |
| Tensão nominal V AC | 250 | 250 | 250 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1200 (12/100) | 1200 (12/100) | 1200 (12/100) |
| Capacidade de ruptura em DC1 | 6 A - 30 V DC | 6 A - 30 V DC | 6 A - 30 V DC |
| Grau de proteção | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Temperatura máxima do líquido °C | +50 | +40 | +50 |
| Profundidade máxima m | 40 | 40 | 20 |
| Material do cabo | PVC - H07 RN F* | ACS + AD8 | PVC - H07 RN F* |
| Material da boia | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | CE ACS | CE EAC |

# SÉRIE 72
Boia para controle de nível

## Codificação

Exemplo: Série 72, boia para controle de nível, 1 contato reversível.

| 7 2 | . | A | 1 | . | 0 0 0 0 | . | 0 5 | 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
A = Boia para controle de nível com câmara de flutuação dupla
B = Boia para controle de nível com câmara de flutuação tripla

**Número de contatos**
1 = 1 reversível

**Cabo**
00 = PVC
01 = H07 RN F
02 = Versão certificado ACS

**Comprimento do cabo**
05 = 5 metros
10 = 10 metros
15 = 15 metros
20 = 20 metros

## Acessórios - Inclusos na embalagem

Contrapeso para tipo 72.A1




Contrapeso (230g.) para fixação no cabo, permitindo, o ajuste do nível e histerese. Uso com o tipo 72.A1.

Kit de fixação para tipo 72.B1




Suporte para fixação com anilha e abraçadeira a parafuso para fixação do cabo, sem esmagamentos. Uso com o tipo 72.B1.

## Aplicações


**Tipo 72.A1**

Função de esvaziamento




Quando os fios preto e marrom estiverem conectados, o circuito se abrirá quando a boia estiver na parte inferior e fechará quando estiver na parte superior.
Neste caso, o fio azul/cinza deverá ser isolado.


Função de enchimento




Quando os fios preto e azul/cinza são usados, o circuito abre quando a boia está alta e fecha quando a boia está baixa.
Neste caso, o fio marrom deve ser isolado.


**Tipo 72.B1**

Função de esvaziamento




Quando os fios preto e marrom estiverem conectados, o circuito se abrirá quando a boia estiver na parte inferior e fechará quando estiver na parte superior.
Neste caso, o fio azul/cinza deverá ser isolado.


Função de enchimento





Quando os fios preto e azul/cinza são usados, o circuito abre quando a boia está alta e fecha quando a boia está baixa.
Neste caso, o fio marrom deve ser isolado.

## Dimensões do produto

Tipo 72.A1




Tipo 72.B1




E



VIII-2017, www.findernet.com




**kWh Medidor de energia Monofásico com display mecânico e interface de impulso S0**

**Tipo 7E.12.8.230.0002**
**10 (25) A , k Wh, No MID, exibição horizontal**

**Tipo 7E.13.8.230.0010**
**5 (32) A , kWh, MID, 1 módulo**

**Tipo 7E.16.8.230.0010**
**10 (65) A, kWh, MID, exibição horizontal**

- Conforme as normas EN 62053-21 e EN 50470
- Homologação PTB (7E.13 e 7E.16) (Physikalisch - Technischen Bundesanstalt)
- Classe de precisão 1/B
- Classe de proteção II
- Interface Impulsiva S0 conforme a EN 62053-31 para controle remoto de energia
- Acessório disponível: tampa inviolável com selo de chumbo
- Dimensões reduzidas
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

| | 7E.12.8.230.0002 | 7E.13.8.230.0010 | 7E.16.8.230.0010 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Corrente nominal 10 A (25 A máximo)<br>• Monofásico 230 V AC<br>• Saída de impulso integrada S0<br>• 35 mm de largura | • Corrente nominal 5 A (32 A máximo)<br>• Conforme diretiva MID (50 Hz)<br>• Monofásico 230 V AC<br>• Saída de impulso integrada S0<br>• 17.5 mm de largura | • Corrente nominal 10 A (65 A máximo)<br>• Conforme diretiva MID (50 Hz)<br>• Monofásico 230 V AC<br>• Saída de impulso integrada S0<br>• 35 mm de largura |
| |  |  |  |

Para as dimensões do produto vide a página 13

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características** | | | | |
| Corrente nominal/Máxima | A | 10/25 | 5/32 | 10/65 |
| Mínima corrente medida | A | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…25 | 0.25…32 | 0.5…65 |
| Máxima corrente de pico | A | 750 (10 ms) | 960 (10 ms) | 1950 (10 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 230 | 230 | 230 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.15)U_N$ | $(0.8…1.15)U_N$ | $(0.8…1.15)U_N$ |
| Frequência | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Absorção de potência | W | < 0.5 | < 0.4 | < 0.5 |
| Display, Leitura (altura dos dígitos 4 mm) | | Contador de 6 dígitos, dígito decimal vermelho | Contador de 7 dígitos, dígito decimal vermelho | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 99 999.9/0.1 | 999 999.9/0.1 | 999 999.9/0.1 |
| LED-Pulsos por kWh | | 2000 | 2000 | 1000 |
| **Características da saída: coletor aberto (SO+/SO–)** | | | | |
| Tensão de alimentação (externa) | V DC | 5…30 | 5…30 | 5…30 |
| Corrente máxima | mA | 20 | 20 | 20 |
| Máxima corrente residual a 30 V/25 °C | µA | 10 | 10 | 10 |
| Pulsos por kWh | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 50 | 50 | 50 |
| Resistência interna | Ω | 100 | 100 | 100 |
| Comprimento máximo do cabo a 30 V/20 mA | m | 1000 | 1000 | 1000 |
| **Características gerais** | | | | |
| Classe de precisão | | 1 | B | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –10…+55 | –10…+55 | –10…+55 |
| Classe de proteção | | II | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | CE PTB | |

**kWh Medidor de energia Trifásico MID com display mecânico e interface de impulso S0**

**Tipo 7E.36.8.400.0010**
**10 (65) A, kWh, MID**

**Tipo 7E.36.8.400.0012**
**10( 65) A, kWh, tarifa dupla, MID**

- Conforme as normas EN 62053-21 e EN 50470
- Homologação PTB (Physikalisch - Technischen Bundesanstalt)
- Classe de precisão B
- Classe de proteção II
- Interface Impulsiva S0 conforme a EN 62053-31 para controle remoto de energia
- Acessório disponível: tampa inviolável com selo de chumbo
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

## 7E.36.8.400.0010




- Corrente nominal 10 A (65 A máximo)
- Conforme diretiva MID (50 Hz)
- Trifásico
- Saída de impulso integrada S0
- 70 mm de largura


## 7E.36.8.400.0012



- Corrente nominal 10 A (65 A máximo)
- Conforme diretiva MID (50 Hz)
- Trifásico
- Saída de impulso integrada S0
- Tarifa dupla (dia e noite)
- 70 mm de largura




$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa




Para as dimensões do produto vide a página 13

| **Características** | | | |
|---|---|---|---|
| Corrente nominal/Máxima | A | 10/65 | 10/65 |
| Mínima corrente medida | A | 0.04 | 0.04 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…65 | 0.5…65 |
| Máxima corrente de pico | A | 1950 (10 ms) | 1950 (10 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 3 x 230 | 3 x 230 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.15)$U_N$ | (0.8…1.15)$U_N$ |
| Frequência | Hz | 50 | 50 |
| Absorção de potência por fase | W | < 1.5 | < 1.5 |
| Display, Leitura (altura dos dígitos 4 mm) | | Contador de 7 dígitos, dígito decimal vermelho | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.9/0.1 | 999 999.9/0.1 |
| LED-Pulsos por kWh | | 100 | 100 |
| **Características da saída: coletor aberto (SO+/SO–)** | | | |
| Tensão de alimentação (externa) | V DC | 5…30 | 5…30 |
| Corrente máxima | mA | 20 | 20 |
| Máxima corrente residual a 30 V/25 °C | µA | 10 | 10 |
| Pulsos por kWh | | 100 | 100 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 50 | 50 |
| Resistência interna | Ω | 100 | 100 |
| Comprimento máximo do cabo a 30 V/20 mA | m | 1000 | 1000 |
| **Características gerais** | | | |
| Classe de precisão | | B | B |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+55 | –10…+55 |
| Classe de proteção | | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE PTB | |



X-2017, www.findernet.com

**Monofásico**

**Medidores de energia monofásicos com LCD retroiluminado**

**Tipo 7E.64.8.230.0001**
**kWh, kW, V**

- Exibição do consumo de energia ativa (kWh)
- Visor indica tensão instantânea (V) e potência ativa (kW)
- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos
- Classe 1 de precisão de acordo com EN 62053-21
- Saída SO para monitoramento remoto de energia de acordo com EN 62053-31. Energia ativa (kWh)

**Tipo 7E.64.8.230.0010**
**Multifuncional Bi-direcional, certificado MID**


- Exibição do consumo de energia total ou parcial (que pode ser zerado): kWh, kVAh ou kvarh
- Visor indica valores instantâneos:: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Saída de pulso programável * SO para monitoramento remoto de energia de acordo com EN 62053-31
- Acessórios: tampa do terminal com lacre
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

*A saída de SO pode ser associada a kWh, kVAh ou kvarh.

NEW **7E.64.8.230.0001**




- corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Monofásico 230 V AC
- kWh + tensão instantânea & kW, V




NEW **7E.64.8.230.0010**



- corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Monofásico 230 V AC
- kWh, kVAh ou kvarh + valores instantâneos V, A, PF, kW, kVA, kvar & Hz
- MID certificado




Para as dimensões do produto vide a página 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características** | | | |
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/40 | 5/40 |
| Corrente Miníma $I_{st}$ | A | 0.02 | 0.02 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 | 0.25 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…40 | 0.5…40 |
| Máxima corrente de pico | A | 1200 (10 ms) | 1200 (10 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 230 | 230 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.2)U_N$ | $(0.8…1.2)U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | ≤ 0.5/7 | ≤ 0.5/7 |
| Display | | Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.9/0.1 | 999 999.9/0.1 |
| LCD - pulsos por kWh | | 5000 | 5000 |
| Largura do pulso LED | ms | 4±0.5 | 4±0.5 |
| **Coletor aberto (SO+/SO–)** | | | |
| Número/tipo | | 1 saída opto-isolada | 1 saída opto-isolada |
| Valores máximos (conforme EN 62053-1) | V DC/mA | 3.3…27/1…27 | 3.3…27/1…27 |
| Pulsos por kWh* | Imp/kWh* | 1000 | 1000 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 100 ± 0.5 | 100 ± 0.5 |
| Comprimento máximo do cabo | m | 1000 | 1000 |
| **Características gerais** | | | |
| Classe de precisão EN 62053-21 (não MID) / EN 50470-3 (MID) | | 1 | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –25…+55 | –25…+55 |
| Classe de proteção | | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | |

# SÉRIE 7E
## Medidor de energia

**Trifásico**

**Medidores de energia de tarifa dupla multifunções bi-direcional, certificado MID, duas saídas SO com display LCD retroiluminado para sistemas de 3 ou 4 fios porta de comunicação infra-vermelho**

**Tipo 7E.78.8.400.0112**
**Conexão direta até 80 A, tarifa dupla**

**Tipo 7E.86.8.400.0112**
**6 A conexão direta, até 50 000 A usando transformador de corrente, tarifa dupla**

- Exibição do consumo de energia total ou parcial (que pode ser zerado): kWh, kVAh ou kvarh - tanto para tarifas T1 quanto para T2 - para o sistema total ou por fase
- Visor indica valores instantâneos: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Indicação de falha em caso de perda ou incorreto sequência de fases
- Display LCD retroiluminado de 8 dígitos
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Classe de precisão de energia reativa Classe 2 de acordo com EN 62053-23
- D uas saídas de pulso SO ** programáveis para
- monitoramento remoto de energia de acordo com EN 62053-31
- Porta de comunicação infra-vermelho para troca de dados com vários protocolos de campo, usando módulos opcionais
- Classe de proteção II
- acessórios: tampa do terminal com lacre
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa mínima de TC: 1: 1
Taxa máxima de TC: 10 000: 1
CT escala completa programável: 1 ou 5 A
** SO saída pode ser associada com kWh, kVAh ou kvarh.

Para as dimensões do produto vide a página 13

NEW **7E.78.8.400.0112**




- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- Sistemas trifásicos - 3 ou 4 fios
- Tarifa Dupla
- MID certificado


NEW **7E.86.8.400.0112**



- Corrente nominal 1 A (6 A máximo)
- Sistemas trifásicos - 3 ou 4 fios
- Usável com transformador de corrente *
- CT programável secundário *
- Tarifa Dupla
- MID certificado




$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa




$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características** | | | |
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/80 | 1/6 |
| Corrente Miníma $I_{st}$ | A | 0.02 | 0.002 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 | 0.01 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…80 | 0.05…6 |
| Máxima corrente de pico | A | 2400 (10 ms) | 120 (500 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 3 x 230/400…3 x 240/415 | 3 x 230/400…3 x 240/415 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | ≤ 0.5/7.5 | ≤ 0.5/7.5 |
| CT burden (per phase) | VA | — | 0.04 |
| Display | | Monitor LCD de oito dígitos com retroiluminação | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.99/0.01 | 999 999.99/0.01 |
| LCD - pulsos por kWh | | 1000 | 10 000 |
| Largura do pulso LED | ms | 10±0.5 | 10±0.5 |
| **Coletor aberto (SO+/SO–)** | | | |
| Número / Tipo | | 2 saídas opto-isoladas | 2 saídas opto-isoladas |
| Valores máximos (conforme a EN 62053-31) | V AC-DC/mA | 250/100 | 250/100 |
| Pulsos por kWh** | Imp/kWh** | 100 | See table page 11 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 50 ± 2 | 50 ± 2 |
| Comprimento máximo do cabo (30 V/20 mA) | m | 1000 | 1000 |
| **Entrada de tarifa - opto-isolada** | | | |
| Campo de funcionamento | V AC/DC | 80…275 | 80…275 |
| **Características gerais** | | | |
| Classe de precisão EN 50470-3 (MID) | | B | B |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+55 °C | –25…+55 °C |
| Classe de proteção | | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | |



X-2017, www.findernet.com

**Monofásico**

**Medidor de energia multifuncional e bidirecional MID certificado com RS485 Modbus integrado interface e display LCD retroiluminado**


- Exibição do consumo de energia total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh ou kvarh
- Visor indica valores: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção de fluxo de energia
- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Porta de comunicação integrada Modbus RS485
- Saída de pulso programável ** SO para monitoramento remoto Monitoramento de energia de acordo com EN 62053-31
- Acessórios: tampa do terminal com lacre
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de transmissão padrão: 19 200 bps
** Saída SO pode ser associada com kWh, kVAh ou kvarh.

NEW **7E.64.8.230.0210**



- Corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Interface Modbus RS-485 integrada
- Monofásico 230 V 50/60 Hz
- MID certificado




Para as dimensões do produto vide a página 14

| | | |
|---|---|---|
| **Características** | | |
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/40 |
| Corrente Minima $I_{st}$ | A | 0.02 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…40 |
| Máxima corrente de pico | A | 1200 (10 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 230 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.2)$U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | ≤ 0.5/1 |
| Display | | Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.9/0.1 |
| LCD - pulsos por kWh | | 5000 |
| Largura do pulso LED | ms | 4±0.5 |
| **Características Modbus** | | |
| Sistema Bus | | RS485 Modbus |
| De acordo com norma | | EIA RS485 |
| Comprimento máximo do bus | m | 1000 |
| Máx. de medidores de energia Modbus conectáveis | | 32 |
| Velocidade de transmissão* | Baud | 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400 |
| **Coletor aberto (SO+/SO–)** | | |
| Número/Tipo | | 1 saída opto-isolada |
| Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-31) | V DC/mA | 3.3…27/1…27 |
| Pulsos por kWh** | Imp/kWh** | 1000 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 100 ± 2 |
| **Características gerais** | | |
| Classe de precisão | | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –25…+55 |
| Classe de proteção | | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE |

# SÉRIE 7E
## Medidor de energia

**Trifásico**

**Medidores de energia de tarifa dupla multifunções Bi-direcional, MID certificado com RS485 Interface integrada Modbus, saída SO única e display LCD retroiluminado para sistemas de 4 fios**

**Tipo 7E.78.8.400.0212**
**Conexão direta até 80 A, tarifa dupla**

**Tipo7E.86.8.400.0212**
**6 Uma conexão direta, até 50 000 A usando transformador , tarifa dupla**

- Exibição de energia total ou parcial (reinicializável) consumo: kWh, kVAh ou kvarh - para ambos T1 e tarifas T2 - para o sistema total ou por fase
- visor indica valores: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Indicação de falha em caso de perda ou sequência de fase
- Display LCD retroiluminado de 8 dígitos
- Porta de comunicação integrada Modbus RS485
- Saída de pulso programável *** SO para monitoramento remoto monitoramento de energia de acordo com EN 62053-31
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Precisão de potência reativa Classe 2 de acordo com EN 62053-23
- Classe de proteção II
- Acessórios: tampa do terminal com lacre
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)


* Relação Miníma de TC: 1:1
Relação Máxima de TC: 10 000:1
Relação Máxima de TC: 1 ou 5 A
** Taxa de transmissão padrão: 19 200 bps
*** Saída SO pode ser associada com kWh, kVAh ou kvarh.

Para as dimensões do produto vide a página 14

NEW **7E.78.8.400.0212**



- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- Interface Modbus RS-485 integrada
- Sistemas trifásicos - 4 cabos
- Tarifa Dupla
- MID certificado





$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa

NEW **7E.86.8.400.0212**



- Corrente nominal 1 A (6 A máximo)
- Interface Modbus RS-485 integrada
- Sistemas trifásicos - 4 cabos
- Utilizado com transformador de corrente*
- TC secundário configurável*
- Tarifa Dupla
- MID certificado




$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características** | | | |
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/80 | 1/6 |
| Corrente Miníma $I_{st}$ | A | 0.02 | 0.002 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 | 0.01 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…80 | 0.05…6 |
| Máxima corrente de pico | A | 2400 (10 ms) | 120 (500 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 3 x 230/400…3 x 240/415 | 3 x 230/400…3 x 240/415 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.2)$U_N$ | (0.8…1.2)$U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | < 1/2 | < 1/2 |
| Relação do TC (por fase) | VA | — | 0.04 |
| Display | | Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.99/0.01 | 999 999.99/0.01 |
| LCD - pulsos por kWh | | 1000 | 10 000 |
| Largura do pulso LED | ms | 10±0.5 | 10±0.5 |
| **Características Modbus** | | | |
| Sistema Bus | | RS485 Modbus | RS485 Modbus |
| De acordo com norma | | EIA RS485 | EIA RS485 |
| Comprimento máximo do bus | m | 1000 | 1000 |
| Máx. de medidores de energia Modbus conectáveis | | 32 | 32 |
| Velocidade de transmissão** | Baud | 300…57 600 | 300…57 600 |
| **Coletor aberto (SO+/SO–)** | | | |
| Número/Tipo | | 1 saída opto-isolada | 1 saída opto-isolada |
| Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-31) | V DC/mA | 3.3…27/1…27 | 3.3…27/1…27 |
| Pulsos por kWh*** | Imp/kWh*** | 100 | Veja tabela página 11 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 50 ± 2 | 50 ± 2 |
| **Entrada de Tarifa - opto-isolada** | | | |
| Campo de funcionamento | V AC/DC | 80…275 | 80…275 |
| **Características gerais** | | | |
| Classe de precisão | | B | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –25…+55 | –25…+55 |
| Classe de proteção | | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | |

X-2017, www.findernet.com

**Monofásico**

**Medidor de energia multifunções bi-direcional, MID certificado com M-Bus interface integrada e display LCD retroiluminado**


- Exibição de consumo de energia total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh ou kvarh
- Visor indica valores: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Display LCD retroiluminado de 7 dígitos
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Porta de comunicação integrada M-Bus
- Saída de pulso programável ** SO para controle remoto monitoramento de energia de acordo com EN 62053-31
- Acessórios: tampa do terminal com lacrer
- Classe de proteção II
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de transmissão padrão 2400 bps
** Taxa de transmissão padrão with kWh, kVAh ou kvarh.

NEW **7E.64.8.230.0310**



- Corrente nominal 5 A (40 A máximo)
- Interface M-Bus integrada
- Monofásico 230 V 50/60 Hz
- MID certificado




Para as dimensões do produto vide a página 14

| | | |
|---|---|---|
| **Características** | | |
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/40 |
| Corrente Miníma $I_{st}$ | A | 0.02 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…40 |
| Máxima corrente de pico | A | 1200 (10 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 230 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.2)$U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | ≤ 0.5/7 |
| Display | | Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.9/0.1 |
| LCD - pulsos por kWh | | 5000 |
| Largura do pulso LED | ms | 4±0.5 |
| **Características M-Bus** | | |
| Sistema Bus | | M-Bus |
| De acordo com norma | | EN 13757-1-2-3 |
| Velocidade de transmissão* | Baud | 300, 2400, 9600 |
| **Coletor aberto (SO+/SO–)** | | |
| Número/Tipo | | 1 saída opto-isolada |
| Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-31) | V DC/mA | 3.3…27/1…27 |
| Pulsos por kWh** | Imp/kWh** | 1000 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 100 ± 0.5 |
| **Características gerais** | | |
| Classe de precisão | | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –25…+55 |
| Classe de proteção | | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE |

# SÉRIE 7E
## Medidor de energia

**Trifásico**

**Multifunction Dual tariff energy meters Bi-directional, MID certified with M-Bus integrated interface, single SO output and backlit LCD display for 3 or 4 wire systems**

**Tipo 7E.78.8.400.0312**
**Conexão direta até 80 A, tarifa dupla**

**Tipo 7E.86.8.400.0312**
**6 Uma conexão direta, até 50 000 A usando transformador, tarifa dupla**

- Exibição de consumo de energia total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh ou kvarh - para ambos T1 e tarifas T2 - para o sistema total ou por fase
- visor indica valores: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Indicação de falha em caso de perda ou sequência de fases
- Display LCD retroiluminado de 8 dígitos
- Porta de comunicação integrada M-Bus
- Saída de pulso programável *** SO para controle remoto monitoramento de energia de acordo com EN 62053-31
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Precisão de potência reativa Classe 2 de acordo com EN 62053-23
- Classe de proteção II
- Acessórios: tampa do terminal com lacre
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de TC mínima: 1:1
Taxa máxima de TC: 10 000:1
CT secundário programável: 1 ou 5 A
** Taxa de transmissão padrão: 2400 bps
*** SO saída pode ser associada com kWh, kVAh ou kvarh.

Para as dimensões do produto vide a página 14

NEW **7E.78.8.400.0312**




- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- Interface M-Bus integrada
- Sistemas trifásicos configurável - 3 ou 4 fios
- Tarifa Dupla
- MID certificado


NEW **7E.86.8.400.0312**



- Corrente nominal 1 A (6 A máximo)
- Interface M-Bus integrada
- Sistemas trifásicos configurável - 3 ou 4 fios
- Utilizado com transformador de corrente*
- TC secundário configurável*
- Tarifa Dupla
- MID certificado




$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa




$R_{T1,T2}$ = Dispositivo para mudança de tarifa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características** | | | |
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/80 | 1/6 |
| Corrente Miníma $I_{st}$ | A | 0.02 | 0.002 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 | 0.01 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…80 | 0.05…6 |
| Máxima corrente de pico | A | 2400 (10 ms) | 120 (500 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 3 x 230/400…3 x 240/415 | 3 x 230/400…3 x 240/415 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.2)U_N$ | $(0.8…1.2)U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | ≤ 0.5/7.5 | ≤ 0.5/7.5 |
| Relação do TC (por fase) | VA | — | 0.04 |
| Display | | Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.99/0.01 | 999 999.99/0.01 |
| LCD - pulsos por kWh | | 1000 | 10 000 |
| Largura do pulso LED | ms | 10±0.5 | 10±0.5 |
| **Características M-Bus** | | | |
| Sistema Bus | | M-Bus | M-Bus |
| De acordo com norma | | EN 13757-1-2-3 | EN 13757-1-2-3 |
| Velocidade de transmissão** | Baud | 300…9600 | 300…9600 |
| **Coletor aberto (SO+/SO–)** | | | |
| Número/Tipo | | 1 saída opto-isolada | 1 saída opto-isolada |
| Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-31) | V DC/mA | 3.3…27/1…27 | 3.3…27/1…27 |
| Pulsos por kWh*** | Imp/kWh*** | 100 | Veja tabela página 11 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 50 ± 2 | 50 ± 2 |
| **Entrada de Tarifa - opto-isolada** | | | |
| Campo de funcionamento | V AC/DC | 80…275 | 80…275 |
| **Características gerais** | | | |
| Classe de precisão | | B | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –25…+55 | –25…+55 |
| Classe de proteção | | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | |

**Trifásico**

**Medidor de energia multifunções bi-direcional, MID certificado com Ethernet Interface integrada Modbus TCP e retroiluminada visor LCD para sistemas de 4 fios**

**Tipo 7E.78.8.400.0410:**
**Conexão direta até 80 A**

**Tipo 7E.86.8.400.0410:**
**6A instalação direta, até 50 000 A usando transformador de corrente**

- Exibição de consumo de energia total ou parcial (reinicializável): kWh, kVAh ou kvarh - para o sistema total ou por fase
- visor indica valores: V, A, PF, kW, kVA, kvar, Hz e direção do fluxo de energia
- Indicação de falha em caso de perda ou sequência de fases
- Display LCD retroiluminado de 8 dígitos
- Ethernet Modbus TCP integrado porta de comunicação
- Saída de pulso programável ** SO para controle remoto monitoramento de energia de acordo com EN 62053-31
- Precisão de potência ativa Classe B de acordo com EN 50470-3
- Precisão de potência reativa Classe 2 de acordo com EN 62053-23
- Classe de proteção II
- Acessórios: tampa do terminal com lacre
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

* Taxa de TC mínima: 1: 1
Taxa máxima de TC: 10 000: 1
CT secundário programável: 1 ou 5 A


** O saída pode ser associada com kWh, kVAh ou kvar

Para as dimensões do produto vide a página 14

NEW **7E.78.8.400.0410**




- Corrente nominal 5 A (80 A máximo)
- Interface Ethernet Modbus TCP integrada
- Sistemas trifásicos - 4 fios




NEW **7E.86.8.400.0410**



- Corrente nominal 1 A (6 A máximo)
- Interface Ethernet Modbus TCP integrada
- Sistemas trifásicos - 4 cabos
- Usável com transformador de corrente *
- Escala completa (FSA) programável *




| **Características** | | | |
|---|---|---|---|
| Corrente Nominal / Máxima $I_n/I_{max}$ | A | 5/80 | 1/6 |
| Corrente Miníma $I_{st}$ | A | 0.02 | 0.002 |
| Mínima corrente medida $I_{min}$ | A | 0.25 | 0.01 |
| Campo de medida corrente (na classe de precisão) | A | 0.5…80 | 0.05…6 |
| Máxima corrente de pico | A | 2400 (10 ms) | 120 (500 ms) |
| Tensão de alimentação e monitoramento ($U_N$) | V AC | 3 x 230/400…3 x 240/415 | 3 x 230/400…3 x 240/415 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.2)U_N$ | $(0.8…1.2)U_N$ |
| Frequência | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Absorção de potência | W/VA | < 1/3.5 | < 1/3.5 |
| CT burden (per phase) | VA | — | 0.04 |
| Display | | Contador de sete dígitos - display LCD retroiluminado | |
| Contagem total máxima/Aumento mínimo | kWh | 999 999.99/0.01 | 999 999.99/0.01 |
| LCD - pulsos por kWh | | 1000 | 10 000 |
| Largura do pulso LED | ms | 10±0.5 | 10±0.5 |
| **Dados Técnicos Ethernet** | | | |
| Sistema Bus | | Ethernet TCP | Ethernet TCP |
| Protocolo | | Modbus TCP, HTTP, NTP; DHCP | Modbus TCP, HTTP, NTP; DHCP |
| De acordo com norma | | IEEE 802.3 | IEEE 802.3 |
| Velocidade de Comunicação | Mbps | 10/100 | 10/100 |
| **Características da saída: coletor aberto (SO+/SO–)** | | | |
| Número/Tipo | | 1 saída opto-isolada | 1 saída opto-isolada |
| Faixa de tensão / corrente máxima (de acordo com norma EN 62053-31) | V DC/mA | 3.3…27/1…27 | 3.3…27/1…27 |
| Pulsos por kWh** | Imp/kWh** | 100 | Veja tabela página 11 |
| Dimensão dos pulsos | ms | 50 ± 2 | 50 ± 2 |
| **Características gerais** | | | |
| Classe de precisão | | B | B |
| Temperatura ambiente (com classe de precisão) | °C | –25…+55 | –25…+55 |
| Classe de proteção | | II | II |
| Grau de proteção: dispositivo/terminais | | IP 50/IP 20 | IP 50/IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | |

## Codificação

Exemplo: Medidor de energia 32 A/230 V AC, com homologação PTB, MID certificado, classe de precisão B, montagem em trilho de 35 mm (EN 60715).
Acessório disponível: tampa inviolável com selo de chumbo.

| 7 | E | . | 1 | | 3 | . | 8 | . | 2 | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Função**
1 = Monofásico com display mecânico
3 = Trifásico com display mecânico

**Corrente**
2 = 25 A
3 = 32 A
6 = 65 A

**Tipo de alimentação**
8 = AC 50 Hz

**Tensão de alimentação**
230 = 230 V AC 50 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50 Hz

**Opção**
0 = Saída de pulso SO +/–

**Versões especiais**
0 = Standard
1 = Conforme diretiva MID

**Variante**
0 = Standard
2 = Standard (7E.12)
2 = Tarifa Dupla (7E.36)

**Todas as versões/largura**
7E.12.8.230.0002/35 mm
7E.13.8.230.0010/17.5 mm
7E.16.8.230.0010/35 mm
7E.36.8.400.0010/70 mm
7E.36.8.400.0012/70 mm

E

## Características gerais

| **Isolação EN 62053-21** | | | **7E.12, 7E.13, 7E.16** | **7E.36** |
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal de isolamento | | V | 250 | 250 |
| Categoria de sobretensão | | | IV | IV |
| Isolação | entre partes ativas e terminais SO+/SO– | kV (1.2/50 µs) | 6 | 6 |
| | entre fases adjacentes | kV (1.2/50 µs) | — | 6 |
| Isolação | entre alimentação e SO+/SO– | V AC | 4000 | 4000 |
| | entre fases adjacentes | V AC | — | 4000 |
| Classe de proteção | | | II | II |
| **Características EMC** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 8 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 15 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000)MHz | | | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| Transientes rápidos (Burst) (5-50 ns, 5 kHz) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-4 | Classe 4 (4 kV) |
| | sobre terminais SO+/SO– | | EN 61000-4-4 | Classe 4 (2 kV) |
| Surtos (1.2/50 µs) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-5 | Classe 4 (4 kV) |
| | sobre terminais SO+/SO– | | EN 61000-4-5 | Classe 3 (1 kV) |
| Ruídos de radiofrequência em modo comum (0.15…80)MHz | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-6 | 10 V |
| Emissões conduzidas ou irradiadas | | | EN 55022 | classe B |
| **Outros dados** | | | | |
| Grau de poluição | | | 2 | |
| Resistência a vibração | (10…60)Hz | mm | 0.075 | |
| | (60…150)Hz | g | 1 | |
| Resistência a vibração do contador mecânico interno (10…500)Hz | | g | 2 | |
| Resistência a choque | | g/18 ms | 30 | |
| Resistência a choque do contador mecânico interno | | g/18 ms | 350 | |

| Potência dissipada no ambiente | | | **7E.12, 7E.13** | **7E.16** | **7E.36** |
|---|---|---|---|---|---|
| | sem carga | W | 0.4 | 0.4 | 1.5 |
| | com carga máxima | W | 1 | 2 | 6 |

| **Terminais de alimentação** | | | **7E.12, 7E.13** | | **7E.16, 7E.36** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Seção máxima do cabo | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 1…6 | 0.75…4 | 1.5…16 | 1.5…16 |
| | | AWG | 18…10 | 18…12 | 16…6 | 16…6 |
| | Torque parafuso para $I_{max}$ | Nm | 0.8…1.2 | | 1.5…2 | |
| | Parafuso | | Pozidriv No.1, Flat No.1, 2 | | | |
| **Terminais SO+/SO–** | Seção máxima do cabo | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | $mm^2$ | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 |
| | | AWG | 14 | 16 | 14 | 16 |
| | Torque parafuso para $I_{max}$ | Nm | 0.5 | | 0.8 | |
| | Parafuso | | Pozidriv No.0, Flat No.1 | | Pozidriv No.0, Flat No.2 | |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação - Medidor de energia

Exemplo: medidor de energia trifásico para operação do transformador de corrente (6A / 400 V AC), com certificação MID, precisão Classe B, para trilho de 35 mm (EN 60715) montagem. Acessórios fornecidos: tampa do terminal com lacre .

| 7 | E | . | 8 | 6 | . | 8 | . | 4 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Função**
6 = Monofásico, display retroiluminado
7 = Trifásico, display retroiluminado, conexão direta
8 = Trifásico, display retroiluminado para a operação do transformador de corrente

**Corrente**
4 = 40 A
6 = 6 A (até 50 000 A, usando 7E.86 e CT)
8 = 80 A

**Tipo de alimentação**
8 = AC 50/60 Hz

**Versão especial**
0 = Standard

**Opção**
0 = saída de pulso SO
1 = porta de comunicação infra -vermelho + duas saídas de pulso SO
2 = Interface integrada Modbus RS485 + Saída de pulso SO
3 = Interface integrada M-Bus + SO saída de pulso
4 = interface integrada Ethernet mais SO saída de pulso

**Tensão de alimentação**
230 = 230 V AC 50/60 Hz
400 = 3 x 230/415 V AC 50/60 Hz

**Variante**
0 = Tarifa única
1 = Somente kWh (0001)
2 = Tarifa Dupla
3 = Montagem em painel

**Versões especiais**
0 = Standard
1 = Versões conforme MID

**Tabela 1**

| Imp/kWh* | CT ratio |
|---|---|
| 1000 | 1…4 |
| 200 | 5…24 |
| 40 | 25…124 |
| 8 | 125…624 |
| 1 | 625…3124 |
| 0.1 | 3125…10 000 |

*Imp/kWh, Imp/kvarh, Imp/kVAh

**Versões disponíveis**

Porta com comunicação infra-vermelho para uso com módulos de comunicação
7E.78.8.400.0112
7E.86.8.400.0112

| Modbus | M-Bus | Ethernet | Somente SO |
|---|---|---|---|
| 7E.64.8.230.0210 | 7E.64.8.230.0310 | 7E.78.8.400.0410 | 7E.64.8.230.0001 |
| 7E.78.8.400.0212 | 7E.78.8.400.0312 | 7E.86.8.400.0410 | 7E.64.8.230.0010 |
| 7E.86.8.400.0212 | 7E.86.8.400.0312 | | |

## Características gerais

| **Isolação** | | | **7E.64.8.230.0xxx** | **7E.78.8.400.0xxx** | **7E.86.8.400.0xxx** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal de isolamento | | V | 250 | 250 | 250 |
| Isolação | entre partes ativas e terminais SO+/SO– | kV (1.2/50 µs) | 6 | | |
| | entre fornecimento e Modbus, terminal M-Bus | kV (1.2/50 µs) | 6 | | |
| | entre fases adjacentes | kV (1.2/50 µs) | n/a | | |
| Isolação | entre alimentação e SO+/SO– | V AC | 4000 | | |
| | entre fornecimento e Modbus, terminal M-Bus | V AC | 4000 | | |
| | entre fases adjacentes | V AC | n/a | | |
| Classe de proteção | | | II | | |
| **Especificação EMC de acordo com 61000-4- (2/3/4)** | | | **7E.64.8.230.0xxx** | **7E.78.8.400.0xxx** | **7E.86.8.400.0xxx** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | 8 kV | | |
| | no ar | | 15 kV | | |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80…2000)MHz | | | 30 V/m | | |
| Transientes rápidos (Burst) (5-50 ns, 5 kHz) | sobre terminais de alimentação | | 4 kV | | |
| | sobre terminais SO+/SO– | | 2 kV | | |
| | Terminal Modbus, M-Bus | | 2 kV | | |
| Surtos (1.2/50 µs) | sobre terminais de alimentação | | 4 kV | | |
| | sobre terminais SO+/SO– | | 1 kV | | |
| | Terminal Modbus, M-Bus | | 1 kV | | |
| **Outros dados** | | | **7E.64.8.230.0xxx** | **7E.78.8.400.0xxx** | **7E.86.8.400.0xxx** |
| Grau de poluição | | | 2 | | |
| Resistência a vibração | | | EN 60068-2-6 | EN 60068-2-6 | EN 60068-2-6 |
| Resistência a choque | | | EN 60068-2-27 | EN 60068-2-27 | EN 60068-2-27 |
| Potência perdida para o meio ambiente | sem corrente | | 1.5 VA/ W | 7.5 VA/1W (por fase) | 7.5 VA/1W (por fase) |
| | carga @ I max | | 0.6 VA | 0.5 VA/fase | 0.04 VA/fase |

| **Terminais de alimentação** | | **7E.64.8.230.0xxx** | | **7E.78.8.400.0xxx** | | **7E.86.8.400.0xxx** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção máxima do cabo | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | max 6 | 1.5…6 | max 35 | 1.5…35 | max 6 | 1.5…6 |
| | AWG | — | — | — | — | — | — |
| Torque parafuso para $I_{max}$ | Nm | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |

| **Terminais SO + / SO-, RS485 Modbus, M-Bus** | | **7E.64.8.230.0xxx** | | **7E.78.8.400.0xxx** | | **7E.86.8.400.0xxx** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seção máxima do cabo | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | max 2.5 | 0.14…2.5 | max 2.5 | 0.14…2.5 | max 2.5 | 0.14…2.5 |
| | AWG | — | — | — | — | — | — |
| Torque parafuso | Nm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

# Display mecânico tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

## Indicação do LED (operação correta)

| Tipo | Consumo de energia | | | Pulsos por kWh | Espaço entre pulsos | Os pulsos do LED representam a potência consumida instantaneamente, de acordo com o seguinte: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nenhum | Baixo | Alto | | | |
| 7E.12<br>7E.13 |  |  |  | 2000 | 100 ms | kW = (número de pulsos por minuto) / 33.3 |
| 7E.16 |  |  |  | 1000 | 100 ms | kW = (número de pulsos por minuto) / 16.7 |
| 7E.36 |  |  |  | 100 | 150 ms | kW = (número de pulsos por minuto) / 1.7 |

## Indicação do LED (operação incorreta)

Os estados do LED indicam erros da instalação, como abaixo


### Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16

Dispositivo ON, conexão incorreta (L-N invertido).
Pulso = 600 ms, Espaço = 600 ms




### Tipo 7E.36


Pulso = 100 ms,
Fase L1↑ L1↓ invertida ou em falta





Fase L2↑ L2↓ invertida ou em falta





Fase L3↑ L3↓ invertida ou em falta





Fase L1↑ L1↓ e L2↑ L2↓ invertida ou em falta





Fase L1↑ L1↓ e L3↑ L3↓ invertida ou em falta




Fase L2↑L2↓ e L3↑L3↓ invertida ou em falta





Fase L1↑L1↓ e L2↑L2↓ e L3↑L3↓ invertida ou em falta




# SO+/SO– Saída em coletor aberto diagrama de ligação tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16, 7E.36

Na saída em coletor aberto que está disponível nos terminais SO+ e SO– podem ser ligadas a entrada de um computador, PLC ou outro dispositivo de controle de energia, para monitorar remotamente a energia consumida.





Medidores de energia em diferentes locais (Nota: medidores de Tarifa Simples e Dupla somente com uma saída de pulsos)

Sistema centralizado de monitoramento/ controle (máx. 20 mA para cada entrada)


## Saída SO – Tipo 7E.12, 7E.13, 7E.16

SO+/SO– Saída em coletor aberto




## Saída SO – Tipo 7E.36

SO+/SO– Saída em coletor aberto








X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 7E.12.8.230.0002/7E.16.8.230.0000/10





Tipo 7E.13.8.230.0000/10





Tipo 7E.36.8.400.0000/10





Tipo 7E.36.8.400.0002/12





Tipo 7E.64.8.230.0001





Tipo 7E.64.8.230.0010




Tipo 7E.78.8.400.0112





Tipo 7E.86.8.400.0112




## Dimensões do produto


Tipo 7E.64.8.230.0210





Tipo 7E.64.8.230.0310





Tipo 7E.78.8.400.0212





Tipo 7E.86.8.400.0212





Tipo 7E.78.8.400.0312





Tipo 7E.86.8.400.0312




Tipo 7E.78.8.400.0410




Tipo 7E.86.8.400.0410






X-2017, www.findernet.com

## Accesorios



07E.13

| **Tampa para terminais** para 7E.13 | 07E.13 |
|---|---|

UPara o selo de chumbo inviolável, utilizar 2 tampas de terminais



07E.16

| **Tampa para terminais** para 7E.12, 7E.16 and 7E.36 | 07E.16 |
|---|---|

7E.12, 7E.16 - Para o selo de chumbo inviolável, utilizar 2 tampas de terminais
7E.36 - Para o selo de chumbo inviolável, utilizar 4 tampas de terminais

## Termos e definições

| | |
|---|---|
| I | A corrente elétrica que flui através do medidor |
| $I_n$ | A corrente de referência especificada para a qual o medidor foi projetado |
| $I_{st}$ | O valor declarado mais baixo de "I" no qual o medidor registra energia elétrica ativa no fator de potência da unidade (medidores polifásicos com carga balanceada) |
| $I_{min}$ | Os valores de "I" acima do qual o erro está dentro dos erros máximos permitidos (MPEs) (medidores polifásicos com carga balanceada) |
| $I_{tr}$ | O valor de "I" acima do qual o erro está dentro do MPE menor correspondente ao índice de classe do medidor |
| $I_{max}$ | O valor máximo de "I" para o qual o erro está dentro dos MPEs |

**Estrutura detalhada do protocolo disponível on-line**



X-2017, www.findernet.com




**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe I+II de alta capacidade de descarga e sem corrente de fuga - Sistemas monofásicos/ trifásicos**

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
  - Proteção contra altas correntes de descarga
  - Alta resistência de isolamento que elimina a corrente residual
  - Ausência de corrente de fuga
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis
- Tecnologia "Upside down mounting" (a dupla marcação dos terminais e o novo sistema de retenção do módulo substituível permite a inversão da base)
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença. Conector 07P.01 incluso
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

**7P.09.1.255.0100** DPS Classe I, módulo centelhador a gás somente para aplicações N-PE, na configuração 3+1

**7P.01.8.260.1025** DPS Classe I+II, proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) unipolar utilizado em aplicações monofásicas ou trifásicas (230/400 V) com o módulo de proteção GDT (7P.09)

**7P.02.8.260.1025** DPS Classe I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L-N e centelhador a gás (GDT) entre N-PE

| | 7P.09.1.255.0100 | 7P.01.8.260.1025 | 7P.02.8.260.1025 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • DPS Classe I<br>• Centelhador a gás para instalações N-PE em sistemas trifásicos, na configuração 3+1<br>• Contato para sinalização remota da presença do módulo a centelhador a gás (GDT)<br>• Tecnologia "Upside down mounting"<br>• Módulos substituíveis | • DPS Classe I+II<br>• Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos ou trifásicos)<br>• Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT)<br>• Tecnologia "Upside down mounting"<br>• Módulos substituíveis | • DPS Classe I+II<br>• Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos)<br>• Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)<br>• Tecnologia "Upside down mounting"<br>• Módulos substituíveis |
| |  |  |  |
| Para as dimensões do produto, vide a página 15 | | | |

| **Características do DPS** | | N-PE | | L-N | N-PE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | — | 230 | 230 | — |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC | 255 | 260 | 260 | 255 |
| Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) ($I_{imp}$) | kA | 100 | 25 | 25 | 50 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 100 | 30 | 30 | 50 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Capacidade de interrupção de corrente ($I_{fi}$) | A | 100 | Nenhuma corrente | Nenhuma corrente | 100 |
| $I_{PE}$ | uA | < 4 | < 4 | < 4 | |
| TOV 120 min L-N | V AC | — | 440 | 440 | — |
| TOV 5 s L-N | V AC | — | 335 | 335 | — |
| TOV 200 ms N-PE | V AC | 1200 | — | — | 1200 |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | — | 50 | 50 | — |
| Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) | | — | 250 A | 250 A | — |
| Proteção máxima para conexão de "entrada - saída" | | — | 125 A gL/gG | 125 A gL/gG | — |
| Código do módulo substituível | | 7P.00.1.000.0100 | 7P.00.8.260.0025 | 7P.00.8.260.0025 | 7P.00.1.000.0050 |
| **Características gerais** | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 2.5…1 x 50 | | 1 x 2.5…1 x 35 | |
| | AWG | 1 x 13…1 x 1 | | 1 x 13…1 x 2 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 11 | | | |
| Torque | Nm | 4 | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | | 1 reversível (SPDT) | 1 reversível (SPDT) |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | 0.5/0.1 | 0.5/0.1 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | | 250/30 | 250/30 |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido / fio flexível | | fio rígido / fio flexível | fio rígido / fio flexível |
| | $mm^2$ | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | |
| | AWG | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus VDE | | | |

E

XI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 7P
## Dispositivo de Proteção contra Surtos

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe I+II de alta capacidade de descarga e sem corrente de fuga - Sistemas trifásicos (230/400 V)**




- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
  - Proteção contra altas correntes de descarga
  - Alta resistência de isolamento que elimina a corrente residual
  - Ausência de corrente de fuga
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis
- Tecnologia "Upside down mounting" (a dupla marcação dos terminais e o novo sistema de retenção do módulo substituível permite a inversão da base)
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença. Conector 07P.01 incluso
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

**7P.03.8.260.1025** DPS Classe I+II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-PEN

**7P.04.8.260.1025** DPS Classe I+II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-N + centelhador a gás (GDT) N-PE

**7P.05.8.260.1025** DPS Classe I+II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-N + varistor + centelhador a gás (GDT) N-PE

E

| **7P.03.8.260.1025** | **7P.04.8.260.1025** | **7P.05.8.260.1025** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| • DPS Classe I+II<br>• 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado<br>• Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT)<br>• Tecnologia "Upside down mounting"<br>• Módulos substituíveis | • DPS Classe I+II<br>• 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado + 1 centelhador a gás (GDT) encapsulado<br>• Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)<br>• Tecnologia "Upside down mounting"<br>• Módulos substituíveis | • DPS Classe I+II<br>• 4 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado<br>• Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/ centelhador a gás (GDT)<br>• Tecnologia "Upside down mounting"<br>• Módulos substituíveis |
|  |  |  |

Para as dimensões do produto, vide página 15, 16

| **Características do DPS** | | **L-PEN** | **L-N** | **N-PE** | **L, N-PE** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | 230 | 230 | — | 230 |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC | 260 | 260 | 255 | 260 |
| Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) ($I_{imp}$) | kA | 25 | 25 | 100 | 25 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 30 | 30 | 100 | 30 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 60 | 60 | 100 | 60 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Capacidade de interrupção de corrente ($I_{fi}$) | A | Nenhuma corrente | Nenhuma corrente | 100 | Nenhuma corrente |
| $I_{PE}$ | uA | < 4 | < 4 | | < 4 |
| TOV 120 min L-N | V AC | 440 | 440 | — | 440 |
| TOV 5 s L-N | V AC | 335 | 335 | — | 335 |
| TOV 200 ms N-PE | V AC | — | — | 1200 | — |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 50 | 50 | — | 50 |
| Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) | | 250 A | 250 A | — | 250 A |
| Proteção máxima para conexão de "entrada - saída" | | 125 A gL/gG | 125 A gL/gG | — | 125 A gL/gG |
| Código do módulo substituível | | 7P.00.8.260.0025 | 7P.00.8.260.0025 | 7P.00.1.000.0100 | 7P.00.8.260.0025 |
| **Características gerais** | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 2.5…1 x 50 | | 1 x 2.5…1 x 35 | |
| | AWG | 1 x 13…1 x 1 | | 1 x 13…1 x 2 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 11 | | | |
| Torque | Nm | 4 | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | 1 reversível (SPDT) | | 1 reversível (SPDT) |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | 0.5/0.1 | | 0.5/0.1 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | 250/30 | | 250/30 |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido / fio flexível | fio rígido / fio flexível | | fio rígido / fio flexível |
| | $mm^2$ | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | | 1.5 / 1.5 |
| | AWG | 16 / 16 | 16 / 16 | | 16 / 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | |

XI-2017, www.findernet.com

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe I+II com baixo valor de $U_p$ - Sistemas monofásicos/trifásicos**

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para evitar os efeitos de sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1
- Baixos valores de $U_p$ para a proteção de equipamentos sensíveis
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

**7P.12.8.275.1012** DPS Classe I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos com Neutro.

- Proteção a varistor L-N + centelhador a gás N+PE para sistemas monofásicos
- Módulos a centelhador a gás e varistor substituíveis

**7P.13.8.275.1012** DPS Classe I+II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN).

- Proteção a varistor L1, L2, L3-PEN para sistemas trifásicos
- Módulos a varistor substituíveis

7P.12/7P.13
Conexão a parafuso




Para as dimensões do produto, vide a página 16

## 7P.12.8.275.1012




- DPS Classe I+II
- Módulos a centelhador a gás e varistor substituíveis (para sistemas monofásicos)
- Sinalização visual e remota do estado do varistor




## 7P.13.8.275.1012



- DPS Classe I+II
- Módulos a varistor substituíveis (para sistemas trifásicos)
- Sinalização visual e remota do estado do varistor




| **Características do DPS** | | **L-N** | | **N-PE** | **L-PEN** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | 230 | | — | 230 | |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC/DC | 275/350 | | 255/— | 275/350 | |
| Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) ($I_{imp}$) | kA | 12.5 | | 25 | 12.5 | |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 30 | | 40 | 30 | |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 60 | | 60 | 60 | |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.2 | | 1.5 | 1.2 | |
| Capacidade de interrupção de corrente ($I_{fi}$) | A | Nenhuma corrente | | 100 | Nenhuma corrente | |
| $I_{PE}$ | uA | < 4 | | | < 600 | |
| TOV 120 min L-N | V AC | 440 | | — | 440 | |
| TOV 5 s L-N | V AC | 335 | | — | 335 | |
| TOV 200 ms N-PE | V AC | — | | 1200 | — | |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | | 100 | 25 | |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 50 | | — | 50 | |
| Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) | | 160 A | | — | 160 A | |
| Código do módulo substituível | | 7P.10.8.275.0012 | | 7P.10.1.000.0025 | 7P.10.8.275.0012 | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 1…1 x 35 | | | 1 x 1…1 x 25 | |
| | AWG | 1 x 17…1 x 2 | | | 1 x 17…1 x 4 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 12 | | | | |
| Torque | Nm | 3 | | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | | — | 1 reversível (SPDT) | |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | — | 0.5/0.1 | |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | | — | 250/30 | |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido | fio flexível | | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 |
| | AWG | 16 | 16 | — | 16 | 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | | | |

XI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 7P
## Dispositivo de Proteção contra Surtos

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe I+II com baixo valor de $U_p$ - Sistemas trifásicos**

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para evitar os efeitos de sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1
- Baixos valores de $U_p$ para a proteção de equipamentos sensíveis
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Módulos a varistor substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

**7P.14.8.275.1012** DPS Classe I+II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3-N + centelhador a gás N-PE
- Módulos a varistor substituíveis
- Módulo a centelhador a gás de alta capacidade de descarga não substituível

**7P.15.8.275.1012** DPS Classe I+II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3, N-PE
- Módulos a varistor substituíveis

7P.14/7P.15
Conexão a parafuso




Para as dimensões do produto, vide a página 16

### 7P.14.8.275.1012




- DPS Classe I+II
- Módulo a varistor substituível
- Sinalização visual e remota do estado do varistor




### 7P.15.8.275.1012



- DPS Classe I+II
- Módulo a varistor substituível
- Sinalização visual e remota do estado do varistor




| Características do DPS | | L-N | | N-PE | L, N-PE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | 230 | | — | 230 | |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC/DC | 275/350 | | 255/— | 275/350 | |
| Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) ($I_{imp}$) | kA | 12.5 | | 50 | 12.5 | |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 30 | | 50 | 30 | |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 60 | | 100 | 60 | |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.2 | | 1.5 | 1.2 | |
| Capacidade de interrupção de corrente ($I_{fi}$) | A | Nenhuma corrente | | 100 | Nenhuma corrente | |
| $I_{PE}$ | uA | < 4 | | | < 800 | |
| TOV 120 min L-N | V AC | 440 | | — | 440 | |
| TOV 5 s L-N | V AC | 335 | | — | 335 | |
| TOV 200 ms N-PE | V AC | — | | 1200 | — | |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | | 100 | 25 | |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 50 | | — | 50 | |
| Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) | | 160 A | | — | 160 A | |
| Código do módulo substituível | | 7P.10.8.275.0012 | | — | 7P.10.8.275.0012 | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 1…1 x 35 | | | 1 x 1…1 x 25 | |
| | AWG | 1 x 17…1 x 2 | | | 1 x 17…1 x 4 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 12 | | | | |
| Torque | Nm | 3 | | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 scambio | | — | 1 scambio | |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | — | 0.5/0.1 | |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | | — | 250/30 | |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido | fio flexível | | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1.5 | 1.5 | — | 1.15 | 1.5 |
| | AWG | 16 | 16 | — | 16 | 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | | | |

XI-2017, www.findernet.com

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe II para sistemas monofásicos ou trifásicos AC e para sistemas DC**

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a sistemas AC e DC, para proteger os equipamentos da sobretensão induzida ou dos transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

**7P.21.8.075.1015** DPS Classe II unipolar para aplicações em DC ou sistemas monofásicos AC em baixa tensão
- Proteção a varistor +/- ou L/N (GND); -/+ ou GND (L/N)
- Módulo substituível

**7P.21.8.130.1015** DPS Classe II unipolar para aplicações em DC ou sistemas monofásicos AC em baixa tensão
- Proteção a varistor +/- ou L/N (GND); -/+ ou GND (L/N)
- Módulo substituível

**7P.21.8.275.x020** DPS Classe II unipolar para aplicações em sistemas monofásicos e trifásicos (230/400 V)
- Proteção a varistor L/N(GND)-GND(L/N)
- Módulo substituível

**7P.21.8.440.x020** DPS Classe II unipolar para aplicações em sistemas trifásicos (400 V AC)
- Proteção a varistor L/N(GND)-GND(L/N)
- Módulo substituível

**7P.22.8.275 x020** DPS Classe II para aplicações em sistemas TT e TN-S monofásicos com Neutro
- Proteção a varistor L-N + centelhador a gás N-PE
- Módulos de varistor e centelhador substituíveis


**7P.27.8.275 x020** DPS Classe II para aplicações em sistemas TN monofásicos com Neutro
- Proteção a varistor L, N-PE
- Módulos a varistor substituíveis

Para as dimensões do produto, vide a página 16

## 7P.21.8.xxx.x0xx



- DPS Classe II (1 varistor)
- Módulo a varistor substituível
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor





* 7P.20.8.075.0015
** 7P.20.8.130.0015
*** 7P.20.8.275.0020
**** 7P.20.8.440.0020

## 7P.22.8.275.x020




- DPS Classe II (1 varistor + 1 centelhador a gás)
- Combinação de módulos a varistor e centelhador a gás encapsulado substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor




## 7P.27.8.275.x020



- DPS Classe II (2 varistores)
- Módulos a varistor substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor




| **Características do DPS** | | **075.1015** | **130.1015** | **275.1020** | **440.1020** | **L-N** | **N-PE** | **L, N-PE** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC/DC | 60/60 | 110/125 | 230/— | 400/— | 230/— | — | 230/— |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC/DC | 75/100 | 130/170 | 275/350 | 440/585 | 275/— | 255/— | 275/— |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nível de tensão de proteção a 5 kA ($U_{P5}$) | kV | 0.3 | 0.45 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | — | 0.9 |
| Nível de tensão de proteção a $I_n$ ($U_P$) | kV | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| $I_{PE}$ | uA | < 350 | < 350 | < 200 | < 350 | < 4 | | < 400 |
| TOV 120 min L-N | V AC | 115 | 225 | 440 | — | 440 | — | 440 |
| TOV 5 s L-N | V AC | 90 | 175 | 335 | 580 | 335 | — | 335 |
| TOV 200 ms N-PE | V AC | — | — | — | — | — | 1200 | — |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | | | | 25 | 100 | 25 |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 50 | | | 25 | 50 | — | 50 |
| Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) | | 160 A | | | 125 A | 160 A | — | 160 A |
| Código do módulo substituível | | * | ** | *** | **** | 7P.20.8.275.0020 | 7P.20.1.000.0020 | 7P.20.8.275.0020 |
| **Características gerais** | | | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | | | | fio flexível | |
| | $mm^2$ | 1 x 1…1 x 35 | | | | | 1 x 1…1 x 25 | |
| | AWG | 1 x 17…1 x 2 | | | | | 1 x 17…1 x 4 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 12 | | | | | | |
| Torque | Nm | 3 | | | | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | | | | | 1 reversível (SPDT) | |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | | | | 0.5/0.1 | |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | | | | | 250/30 | |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido | | fio flexível | | fio rígido | | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 |
| | AWG | 16 | | 16 | | 16 | | 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | | | | |

XI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 7P
## Dispositivo de Proteção contra Surtos

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe II - Sistemas trifásicos**

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para proteger os equipamentos da sobretensão induzida ou dos transientes de comutação em linhas AC e DC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**7P.23.8.275.x020** DPS Classe II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN).
- Proteção a varistor L1, L2, L3-PEN
- Módulo a varistor substituível




**7P.24.8.275 x020** DPS Classe II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3 + centelhador a gás N-PE
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis

**7P.25.8.275 x020** DPS Classe II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro.
- Proteção a varistor L1, L2, L3, N-PE
- Módulo a varistor substituível

7P.23.8/7P.24/7P.25
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 17

| **7P.23.8.275.x020** | **7P.24.8.275.x020** | **7P.25.8.275.x020** |
|---|---|---|
|  |  |  |
| • DPS Classe II (3 varistores)<br>• Módulo a varistor substituível, 3 polos<br>• Sinalização visual e remota do estado do varistor | • DPS Classe II (3 varistores + 1 centelhador a gás)<br>• Combinação de módulos a varistor e centelhador a gás encapsulado substituíveis<br>• Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor | • DPS Classe II (4 varistores)<br>• Módulo a varistor substituível, 4 polos<br>• Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor |
|  |  |  |

| **Características do DPS** | | **L - PEN** | **L-N** | **N-PE** | **L, N-PE** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | 230 | 230 | — | 230 |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC/DC | 275/350 | 275/— | 255/— | 275/350 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nível de tensão de proteção a 5 kA ($U_{P5}$) | kV | 0.9 | 0.9 | — | 0.9 |
| Nível de tensão de proteção a $I_n$ ($U_p$) | kV | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
| $I_{PE}$ | uA | < 600 | < 4 | | < 800 |
| TOV 120 min L-N | V AC | 440 | 440 | — | 440 |
| TOV 5 s L-N | V AC | 335 | 335 | — | — |
| TOV 200 ms N-PE | V AC | — | — | 1200 | — |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | 25 | 100 | 25 |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 50 | 50 | — | 50 |
| Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) | | 160 A | 160 A | — | 160 A |
| Código do módulo substituível | | 7P.20.8.275.0020 | 7P.20.8.275.0020 | 7P.20.1.000.0020 | 7P.20.8.275.0020 |
| **Características gerais** | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 1…1 x 35 | | 1 x 1…1 x 25 | |
| | AWG | 1 x 17…1 x 2 | | 1 x 17…1 x 4 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 12 | | | |
| Torque | Nm | 3 | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | | 1 reversível (SPDT) | 1 reversível (SPDT) |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | 0.5/0.1 | 0.5/0.1 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | | 250/30 | 250/30 |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido / fio flexível | | fio rígido / fio flexível | fio rígido / fio flexível |
| | mm² | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 | 1.5 / 1.5 |
| | AWG | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | | |



XI-2017, www.findernet.com

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe II - Aplicações fotovoltaicas (FV)**

- Dispositivo de proteção contra surtos para proteção no circuito DC (420 V a 1200 V) de sistemas fotovoltaicos
- Proteção de equipamentos contra sobretensões induzidas causadas por descargas atmosféricas ou transientes de comutação




**7P.26.9.420.1020,** $U_{CPV}$ = 420 V DC
**7P.23.9.750.x020,** $U_{CPV}$ = 750 V DC
**7P.23.9.500.1015,** $U_{CPV}$ = 1500 V DC

- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma prEN 50539-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7P.23.9/7P.26
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 17

| | 7P.26.9.420.1020 | 7P.23.9.750.x020 | 7P.23.9.500.1015 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • DPS Classe II (2 varistores + 1 centelhador a gás) para sistemas fotovoltaicos de 420 V DC<br>• Combinação de módulos a varistor e centelhador a gás encapsulado substituíveis<br>• Sinalização visual e remota do estado do varistor | • DPS Classe II (3 varistores) para sistemas fotovoltaicos de 750 V DC<br>• Módulos a varistor substituíveis<br>• Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor | • DPS Classe II (3 varistores) para sistemas fotovoltaicos de 1500 V DC<br>• Módulos a varistor substituíveis<br>• Sinalização visual e remota do estado do varistor |
| |  |  |  |

| **Características do DPS** | | **Módulo a varistor** | **Módulo a centelhador** | **Módulo a varistor** | **Módulo a varistor** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima tensão contínua de operação ($U_{CPV}$) | V DC | 420 | | 750 | 1500 | |
| Máxima tensão contínua de operação/ por módulo ($U_{CPV}$) | V DC | 375 | 420 | 375 | 750 | |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs)/ por módulo ($I_n$) | kA | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs)/ por módulo ($I_{max}$) | kA | 40 | 40 | 40 | 30 | |
| Nível de tensão de proteção/por módulo ($U_p$) | kV | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 3.2 | |
| Nível de tensão de proteção/por módulo $U_p$ (+ → –)/(+/– → PE) | kV | 3.6/1.5 | | 3.6/3.6 | 6.4/6.4 | |
| Corrente de fuga (+ → –)/(+/– → PE) | uA | < 1 | | <5 | < 5 | |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | 100 | 25 | 25 | |
| Corrente de curto-circuito $I_{SCPV}$ | A | 63 | — | 1000 | 1000 | |
| Código do módulo substituível | | 7P.20.9.375.0020 | — | 7P.20.9.375.0020 | 7P.20.9.750.0015 | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | fio flexível | | |
| | mm² | 1 x 1…1 x 35 | | 1 x 1…1 x 25 | | |
| | AWG | 1 x 17…1 x 2 | | 1 x 17…1 x 4 | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 14 | | | | |
| Torque | Nm | 3 | | | | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | | 1 reversível (SPDT) | | 1 reversível (SPDT) |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | 0.5/0.1 | | 0.5/0.1 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 250/30 | | 250/30 | | 250/30 |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | AWG | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | | | |

XI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 7P
## Dispositivo de Proteção contra Surtos

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe I+II e Classe II - Aplicações fotovoltaicas (FV)**

- Dispositivo de proteção contra surtos para proteção no circuito DC (1020 V) de sistemas fotovoltaicos
- Proteção de equipamentos contra sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas (Classe I+II apenas) e sobretensões induzidas (Classe I+II e Classe II)

  **7P.26.9.000.x015,** $U_{CPV}$ = 1020 V DC (Classe II)
  **7P.23.9.000.x015,** $U_{CPV}$ = 1020 V DC (Classe II)
  **7P.03.9.000.1012,** $U_{CPV}$ = 1000 V DC (Classe I+II)
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma prEN 50539-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7P.23.9/7P.26/7P.03
Conexão a parafuso




Para as dimensões do produto, vide a página 17

### 7P.26.9.000.x015




- DPS Classe II (2 varistores + 1 centelhador a gás) para sistemas fotovoltaicos de 1020 V DC
- Combinação de módulos a varistor e centelhador a gás encapsulado substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor




### 7P.23.9.000.x015




- DPS Classe II (3 varistores) para sistemas fotovoltaicos de 1020 V DC
- Módulos a varistor substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor




### 7P.03.9.000.1012



- DPS Classe I+II (3 varistores) para sistemas fotovoltaicos de 1000 V DC
- Módulos a varistor substituíveis
- Sinalização visual e remota do estado do varistor




| Características do DPS | | Módulo a varistor | Módulo a centelhador | Módulo a varistor | Módulo a varistor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máxima tensão contínua de operação ($U_{CPV}$) | V DC | 1020 | | 1020 | 1000 | |
| Máxima tensão contínua de operação/ por módulo ($U_{CPV}$) | V DC | 510 | 1020 | 510 | 500 | |
| Corrente de impulso de descarga (10/350 µs)/ por módulo ($I_{mp}$) | kA | — | — | — | 12.5 | |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs)/ por módulo ($I_n$) | kA | 15 | 15 | 15 | 30 | |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs)/ por módulo ($I_{max}$) | kA | 30 | 30 | 30 | 60 | |
| Nível de tensão de proteção/por módulo ($U_p$) | kV | 2 | 2.5 | 2 | 1.8 | |
| Nível de tensão de proteção do sistema $U_p$ (+ → –)/(+/– → PE) | kV | 4/2.5 | | 4/4 | 3.6/3.6 | |
| Corrente de fuga (+ → –)/(+/– → PE) | uA | < 1 | | < 5 | < 5 | |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | 100 | 25 | 25 | |
| Corrente de curto-circuito $I_{SCPV}$ | A | 1000 | — | 1000 | 1000 | |
| Código do módulo substituível | | 7P.20.9.500.0015 | 7P.20.1.000.9015 | 7P.20.9.500.0015 | 7P.00.9.500.0012 | |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 | | | | |
| Grau de proteção | | IP20 | | | | |
| Seção do cabo | | fio rígido | | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 1…1 x 35 | | 1 x 1…1 x 25 | 1 x 2.5…1 x 50 | 1 x 2.5…1 x 35 |
| | AWG | 1 x 17…1 x 2 | | 1 x 17…1 x 4 | 1 x 13…1 x 1 | 1 x 13…1 x 2 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 14 | | | 9 | |
| Torque | Nm | 3 | | | 4 | |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível (SPDT) | | 1 reversível (SPDT) | 1 reversível (SPDT) | |
| Corrente nominal | A AC/DC | 0.5/0.1 | | 0.5/0.1 | 0.5/0.1 | |
| Corrente nominal | V AC/DC | 250/30 | | 250/30 | 250/30 | |
| Seção disponível (07P.01) | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| | AWG | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | | | |




XI-2017, www.findernet.com

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe III para sistemas TT e TN-S (com neutro) Sistemas monofásicos para instalação em caixas de passagem e em trilho de 35 mm**

- Protege equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis contra sobretensões induzidas
- Combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) sem corrente de fuga à terra
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012

**7P.31.8.275.0005**
- DPS monopolar para proteção L/N
- IP 65
- Sinalização luminosa com LED em caso de falha do varistor
- Possui 2 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais

**7P.32.8.275.0005**
- Configuração "1+1": varistor + centelhador a gás com baixos valores de $U_p$
- IP 65
- Sinalização visual do estado do varistor (LED vermelho - substituir)
- Possui 3 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais

| | NEW 7P.31.8.275.0005 | NEW 7P.32.8.275.0005 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • SPD Classe III<br>• Proteção unipolar ideal para proteção de lâmpada LED<br>• IP 65 | • DPS Classe III<br>• Adequado também para proteção de luminárias a LED<br>• IP 65 |
| |  |  |

* ver o diagrama L7P, página 23
Para as dimensões do produto, vide página 17, 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características do DPS** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | 230 | 230 |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$) | V AC | 275 | 275 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) L-N, L(N)-PE ($I_n$) | kA | 5/— | 5/5 |
| Maxima corrente de descarga (8/20 us) L-N, N-PE ($I_{max}$) | kA | 10/— | 10/10 |
| Tensão de ensaio com gerador combinado L-N, L(N)-PE ($U_{OC}$) | kV | 10/— | 10/10 |
| Nível de tensão de proteção L-N, L(N)-PE ($U_p$) | kV | 1.6/— | 1.65/1.5 |
| Tempo de resposta L-N, L(N)-PE ($t_a$) | ns | 25/— | 25/100 |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 1.5 | 1.5 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | 16 A gL/gG, B16 A, C10 A | 16 A gL/gG, B16 A, C10 A |
| **Características gerais** | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+80 | –25…+80 |
| Grau de proteção | | IP 65 | IP 65 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | CE |

# SÉRIE 7P
## Dispositivo de Proteção contra Surtos

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos Classe III para sistemas TT e TN-S (com neutro) Sistemas monofásicos para instalação em caixas de passagem e em trilho de 35 mm**

- Protege equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis contra sobretensões induzidas
- Combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) sem corrente de fuga à terra
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012



**7P.36.8.275.2003**

- Proporciona uma fácil proteção adicional contra surtos para pontos de tomadas
- Configuração Y com aviso acústico em caso de falha varistor e função de teste acústico
- Possui 3 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais da tomada

**7P.37.8.275.1003**

- Configuração "1+1": varistor + centelhador a gás com baixos valores de $U_p$
- Permite a conexão em série otimizando a proteção para cargas de até 16 A
- Contato integrado para sinalização remota do estado do varistor
- Relé com contato reversível banhado a ouro para comutação de correntes muito baixas
- Proteção L-N/N-PE em 17.5 mm
- Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)



| | 7P.36.8.275.2003 | 7P.37.8.275.1003 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • SPD Classe III<br>• Configuração "Y"<br>• Aviso sonoro no caso de uma falha no varistor | • SPD Classe III<br>• Configuração "1+1"<br>• Conexão em série para proteger cargas de até 16 A<br>• Sinalização remota do estado do varistor mediante um contato reversível do relé integrado |
| |  |  |

* ver o diagrama L7P, página 23
Para as dimensões do produto, vide página 17, 18

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características do DPS** | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC | 230 | 230 |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$) | V AC | 275 | 275 |
| Corrente nominal da carga ($I_L$) | A | — | 16 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) L-N, L(N)-PE ($I_n$) | kA | 3/3 | 3/3 |
| Tensão de ensaio com gerador combinado L-N, L(N)-PE ($U_{OC}$) | kV | 6/6 | 6/6 |
| Nível de tensão de proteção L-N, L(N)-PE ($U_p$) | kV | 1.65/1.5 | 1/1.5 |
| Tempo de resposta L-N, L(N)-PE ($t_a$) | ns | 25/100 | 25/100 |
| Resistência ao curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente - $I_{SSCR}$ | $kA_{rms}$ | 1.5 | 5 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | 16 A gL/gG, B16A, C10A | 16 A gL/gG, B16A, C16A |
| **Características gerais** | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+70 | –25…+70* |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| Seção do cabo | | — | fio rígido / fio flexível |
| | $mm^2$ | — | 0.5…6 / 0.5…4 |
| | AWG | — | 20…10 / 20…12 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | — | 9 |
| Torque | Nm | — | 0.8 |
| **Características do contato para sinalização remota** | | | |
| Configurações dos contatos | | — | 1 scambio |
| Corrente nominal | A AC | — | 0.5 |
| Tensão nominal | V AC | — | 230 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110 | A | — | 2/0.3 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | — | 10 (5/5) |
| Material dos contatos | | — | AgNi + Au |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |



Xt-2017, www.findernet.com

**DPS Classe 2 + 3 para proteção de linhas de gerenciamento de sinal e dados de 2 fios**

- Adatti per la protezione di linee dati e telecomunicazione a 2 fili permettendo la continuità dello schermo
- Ele permite a conexão serial, otimizando a proteção de sobretensão de linha longa (linha-PG) e transversal (linha-linha)
- Em conformidade com a norma EN 61643-21+A1,A2:2013, EN IEC61643-21+A1,A2:2012 C2,C3
- Montagem em trilho DIN 35 mm

**7P.62.9.009.0485**

- Adequado para proteger a linha de dados RS485 de inversores, PLCs, contadores de energia

**7P.62.9.036.0005**

- Adequado para sistemas de proteção contra incêndio, interfaces de telecomunicações e linhas de dados de 2 fios

NEW **7P.62.9.009.0485**





- SPD Classe II+III
- Adequado para linhas de dados RS485, telecomunicações e BUS

NEW **7P.62.9.036.0005**



- SPD Classe II+III
- Adequado para linhas de dados, sistemas de combate a incêndios, linhas de telecomunicações e BUS




Para as dimensões do produto, vide a página 18

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características do DPS** | | | | | |
| Tensão nominal do sistema ($U_N$) | V DC | 6 | | 24 | |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$) | V DC | 8.5 | | 36 | |
| Corrente nominal da carga ($I_L$) | A | 0.5 | | 0.5 | |
| C2 Corrente nominal de descarga (8/20 µs) linha - linha ($I_n$) | kA | 5 | | 5 | |
| C2 Corrente nominal total de descarga (8/20 µs) linha-PE (C) | kA | 10 | | 10 | |
| C2 Nível de tensão de proteção linha - linh @ $I_n$ ($U_p$) | V | 18 | | 50 | |
| C2 Nível de tensão de proteção linha-PE @ $I_n$ ($U_p$) | V | 30 | | 65 | |
| C3 Nível de tensão de proteção linha-linha @ 1 kV/µs ($U_p$) | V | 12 | | 45 | |
| C3 Nível de tensão de proteção linha-PE @ 1 kV/µs ($U_p$) | V | 15 | | 45 | |
| Tempo de resposta linha-linha/linha-PE (ta) | ns | 1/1 | | 1 | |
| Resistência em série por linha (R) | Ω | 1.6 | | 1.6 | |
| Frequência limite de linha-linha (f) | MHz | 1 | | 4 | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | –40…+70 | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 | |
| Seção do cabo | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
| | AWG | 12 | 14 | 12 | 14 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | | | |

XI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 7P
## Dispositivo de Proteção contra Surtos


**DPS para linhas de dados Ethernet Cat. 6**

- Adequado para linhas Ethernet com cabeamento Cat 6, PoE (Power over Ethernet) e linhas de transmissão de dados de até 250 MHz
- Proteção para todos os pares de condutores com atenuação mínima
- Estrutura em alumínio e conectores RJ45 com blindagem metálica
- Acessórios inclusos para simples instalação próximo do equipamento a ser protegido, na fronteira da LPZ 2-3 (Classe III)
- Em conformidade com a norma EN 61643-21
- Montagem em trilho DIN 35 mm

NEW **7P.68.9.060.0600**



- Ethernet Cat 6 - 60 V
- Conectores RJ45 blindados




Para as dimensões do produto, vide a página 18

| | | |
|---|---|---|
| **Características do DPS** | | |
| Tensão nominal do sistema ($U_N$) | V DC | 48 |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$) | V DC | 60 |
| Corrente nominal da carga ($I_L$) | mA | 500 |
| C2 Corrente nominal total de descarga (8/20 µs) linha - PG ($I_n$) | kA | 1.6 |
| C2 Corrente nominal de descarga (8/20 µs) linha - linha ($I_n$) | A | 200 |
| Nível de tensão de proteção linha - linha @ $I_n$ (C2) - ($U_p$) | V | 40 |
| Nível de tensão de proteção linha - PG @ $I_n$ (C2) - ($U_p$) | V | 350 |
| Nível de tensão de proteção linha - linha @ 1 kV/µs (C3) - ($U_p$) | V | 65 |
| Atenuação típica @ 250 MHz | dB | < 2 |
| Tempo de resposta | ns | 1 |
| **Características gerais** | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+80 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| Conexão Input-Output | | RJ45/RJ45 blindados |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE |



XI-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 7P, dispositivo de proteção contra surtos, Classe II, monofásico ($U_C$= 275 V), 1 varistor + 1 centelhador a gás encapsulado, com contato para sinalização remota de estado, $I_n$ = 20 kA

**7 P . 2 2 . 8 . 2 7 5 . 1 0 2 0**

**Série**

**Tipo**
0 = Dispositivos de proteção contra surtos Classe I+II combinados de alta capacidade de descarga
1 = Dispositivos de proteção contra surtos Classe I+II com baixo valor de $U_p$
2 = Dispositivos de proteção contra surtos Classe II
3 = Dispositivos de proteção contra surtos Classe III
6 = Dispositivos de proteção contra surtos para linhas de dados

**Circuito**
1 = Monofásico (1 varistor)
2 = Monofásico (1 varistor + 1 centelhador a gás), número de pólos protegidos (linha de dados SPD)
2 = Polos protegidos (DPS para linha de dados)
3 = Trifásico (3 varistores)
4 = Trifásico (3 varistores + 1 centelhador a gás)
5 = Trifásico (4 varistores)
6 = 2 varistores + 1 centelhador a gás
6 = 1 varistores + 1 centelhador a gás(7P.36)
7 = Monofásico (2 varistores) Classe II (7P.27)
7 = Monofásico (1 varistor + 1 centelhador a gás) Classe III, trilho DIN (7P.37)
8 = Polos protegidos (DPS para linha de dados)
9 = Centelhador a gás N-PE para aplicações trifásicas
0 = Módulo substituível

**Tipo de alimentação**
1 = Conexão N+PE (somente para o módulo com um centelhador a gás substituível e o 7P.09)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (somente para aplicações fotovoltaicas e DPS de linha de dados)


**Tensão de alimentação**
000 = Ligações N+PE para centelhador a gás
009 = 8.5 V DC Max ($U_C$) DPS de linha de dados
036 = 36 V DC Max ($U_C$) DPS de linha de dados
060 = 60 V DC Max ($U_C$), DPS de linha de dados
075 = 75 V AC Max
130 = 130 V AC Max
440 = 440 V Max ($U_C$) para SPD Classe II (para $U_N$ = 400 V AC)
275 = 275 V Max para SPD Classe I+II "baixo $U_p$", Classe II ($U_C$) (para $U_N$ = 230-240 V AC) e Classe III
260 = 260 V Max ($U_C$) para SPD Classe I+ II (para $U_N$ = 230-240 V AC)
255 = 255 V Max ($U_C$) para SPD Classe 1, N+PE (7P.09)

**Tensão de alimentação PV SPD**
**UCPV >= 1.2 Uoc STC**
000 = 000 V DC UCPV SPD T1+2 (7P.03.9), 1020 V DC UCPV PV SPD T2 (7P.23.9, 7P.26.9)
420 = 420 V DC UCPV
500 = 1500 V DC UCPV
750 = 750 V DC UCPV

**Corrente nominal de descarga**
100 = 100 kA ($I_{imp}$ Classe I) somente para o 7P.09, GDT N-PE para 7P.04
050 = 50 kA ($I_{imp}$ Classe I GDT N-PE para 7P.02)
025 = 25 kA ($I_{imp}$ Classe I+II)
020 = 20 kA ($I_n$ Classe II)
015 = 15 kA ($I_n$ Classe II)
012 = 12.5 kA ($I_{imp}$ Classe I+II)
003 = 3 kA ($I_n$ @ $U_{oc}$ somente para o 7P.31, 7P.32 e 7P.62)
005 = 5 kA ($I_n$ @ $U_{oc}$ somente para 7P.32 e 7P.62)
485 = Modbus RS485 (DPS para linhas de dados)
600 = Ethernet Cat 6 (DPS para linhas de dados)

**Contato para sinalização remota do estado**
0 = Sem contato de sinalização remota do estado (apenas para alguns DPS Classe II e para linha de dados)
1 = Contato de sinalização remota do estado incorporado
2 = Sinalização sonora em caso de falha

## Montagem - Upside down




XI-2017, www.findernet.com

## Módulos substituíveis



| Módulos e varistores para substituição | | 7P.00.8.260.0025 | 7P.00.9.500.0012 | 7P.00.1.000.0050 | 7P.00.1.000.0100 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Varistor | Varistor | Centelhador a gás | Centelhador a gás |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$/$U_{CPV}$) | V AC/DC | 260/— | —/500 | 255/— | 255/— |
| Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) ($I_{imp}$) | kA | 25 | 12.5 | 50 | 100 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 30 | 30 | 50 | 100 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 60 | 60 | 100 | 100 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
| Corrente residual (@ 253 V AC) & corrente $I_{pe}$ | uA | < 4 | < 4 | < 4 | < 4 |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 100 | 25 | 100 | 100 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | 250 A gL/gG | — | — | — |



| Módulos e varistores para substituição | | 7P.10.8.275.0012 | 7P.10.1.000.0025 |
|---|---|---|---|
| | | Varistor | Centelhador a gás |
| Máxima tensão de operação ($U_C$) | V AC/DC | 275/350 | 255/-- |
| Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) ($I_{imp}$) | kA | 12.5 | 25 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 30 | 40 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 60 | 60 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.2 | 1.5 |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | 100 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | 160 A gL/gG | — |



| Módulos de varistores para substituição | | 7P.20.8.075.0015 | 7P.20.8.130.0015 | 7P.20.8.275.0020 | 7P.20.8.440.0020 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Varistor | Varistor | Varistor | Varistor |
| Máxima tensão de operação ($U_C$/$U_{CPV}$) | V AC/DC | 75/100 | 130/170 | 275/350 | 440/585 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | 160 A gL/gG | 160 A gL/gG | 160 A gL/gG | 125 A gL/gG |



| Módulos de varistores para substituição | | 7P.20.9.375.0020 | 7P.20.9.500.0015 | 7P.20.9.750.0015 |
|---|---|---|---|---|
| | | Varistor | Varistor | Varistor |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$/$U_{CPV}$) | V AC/DC | —/375 | —/510 | —/750 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 20 | 15 | 15 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 40 | 30 | 30 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.8 | 2 | 3.2 |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 25 | 25 | 25 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | — | — | — |




| Módulos de varistores para substituição | | 7P.20.1.000.0020 | 7P.20.1.000.9015 |
|---|---|---|---|
| | | Centelhador a gás | Centelhador a gás |
| Máxima tensão contínua de operação ($U_C$/$U_{CPV}$) | V AC/DC | 255/— | —/1020 |
| Corrente nominal de descarga (8/20 µs) ($I_n$) | kA | 20 | 15 |
| Máxima corrente de descarga (8/20 µs) ($I_{max}$) | kA | 40 | 30 |
| Nível de tensão de proteção ($U_p$) | kV | 1.5 | 2.5 |
| Tempo de resposta ($t_a$) | ns | 100 | 100 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | | — | — |

| Sobretensão transitória (TOV) | | 7P.32, 7P.36, 7P.37 |
|---|---|---|
| Sobretensão transitória 5 s L-N ($U_{TOV}$) | V | 335 |
| Sobretensão transitória 5 s L-PE ($U_{TOV}$) | V | 400 |
| Sobretensão transitória 200 ms L-PE ($U_{TOV}$) | V | 1430 |


XI-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 7P.09
Conexão a parafuso





Tipo 7P.01
Conexão a parafuso





Tipo 7P.02
Conexão a parafuso




Tipo 7P.03
Conexão a parafuso




Tipo 7P.04
Conexão a parafuso





E


XI-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 7P.05
Conexão a parafuso





Tipo 7P.12
Conexão a parafuso





Tipo 7P.13
Conexão a parafuso





Tipo 7P.14
Conexão a parafuso





Tipo 7P.15
Conexão a parafuso




Tipo 7P.21
Conexão a parafuso




Tipo 7P.22 / 7P.27
Conexão a parafuso





E




XI-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 7P.23.8
Conexão a parafuso





Tipo 7P.24
Conexão a parafuso





Tipo 7P.23.9
Conexão a parafuso





Tipo 7P.25
Conexão a parafuso





Tipo 7P.26.9.000.1015
Conexão a parafuso





Tipo 7P.26.9.420.1020
Conexão a parafuso




Tipo 7P.23.9.000.6020
Conexão a parafuso




Tipo 7P.37.8.275.1003
Conexão a parafuso





E

XI-2017, www.findernet.com


## Dimensões do produto

Tipo 7P.68.9.060.0600





Tipo 7P.62.9.036.0005/7P.62.9.009.0485
Conexão a parafuso








Tipo
7P.36.8.275.2003





Tipo
7P.31.8.275.0005/7P.32.8.275.0005





Tipo 7P.00
Módulo substituível




Tipo 7P.10/20
Módulo substituível




07P.01
Conector








XI-2017, www.findernet.com

## Exemplos de esquemas de instalação para DPS Classe I+II


TT - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR




TT - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR





Esquema de ligação "V-shape" (fusível máx. = 125 A)




XI-2017, www.findernet.com


## Exemplos de esquemas de instalação para DPS Classe I+II e Classe II - Monofásico

TT - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR





7P.22.8.275.1020
7P.12.8.275.1012
Obrigatório em sistemas com SPDA

TT ou TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR




7P.22.8.275.1020
7P.12.8.275.1012

TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR





7P.27.8.275.1020

Nota: sugere-se DR do tipo S

## Exemplo de esquema de instalação para DPS Classe III

TT ou TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - INCORPORADO NA CAIXA DE PASSAGEM





7P.36.8.275.2003




Xi-2017, www.findernet.com

## Exemplos de esquemas de instalação para DPS Classe I+II e Classe II - Trifásico


TT - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR





TT ou TN-S - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR




TN-S - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DA PROTEÇÃO





TN-C - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DA PROTEÇÃO




XI-2017, www.findernet.com


## Exemplos de esquemas de instalação para DPS Classe III - Monofásico

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR
Conexão em série





22.32.0.230.X440 7P.37.8.275.1003

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR
Ligação em série + BUS





7P.37.8.275.1003

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO: conexão em paralelo





## Função


**Sinalização visual LED local e sinalização remota do estado do varistor**



### L7P Diagrama Temperatura/Corrente para o modelo 7P.37





**Zona I: DPS e outros componentes instalados em grupo (sem espaços intermediários)**




- A MCB = B10A, C10A
- B 7P.37.8.275.1003
- C 22.32.0.xxx.x4x0

**Zona II: DPS distanciado, em pelo menos um lado, dos componentes que geram calor durante seu funcionamento (distância 17.5 mm)**




- A MCB = B16A, C16A
- B 7P.37.8.275.1003
- C 22.32.0.xxx.x4x0
- (d) 17.5 mm





- A MCB = B16A, C16A
- B 7P.37.8.275.1003




- B 7P.37.8.275.1003
- D 22.32.0.xxx.x3x0
  22.32.0.xxx.x4x0

**Zona III: DPS distanciado, de ambos os lados, dos componentes que geram calor durante seu funcionamento (distância 20 mm)**




- A MCB = B16A, C16A
- B 7P.37.8.275.1003
- C 22.32.0.xxx.x4x0
- (W) 20 mm


**Zona IV: DPS instalado individualmente ao ar livre (sem uma significativa influência térmica dos componentes adjacentes)**




- B 7P.37.8.275.1003


XI-2017, www.findernet.com

## Exemplos de esquemas de instalação - Fotovoltaico




7P.26.9.420.1020
7P.26.9.000.1015

7P.22.8.275.1020




7P.23.9.750.1020
7P.23.9.000.1015
7P.23.9.200.1015
7P.03.9.000.1012

7P.22.8.275.1020



XI-2017, www.findernet.com

## PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) devem ser instalados em sistemas elétricos, para proteger as pessoas e máquinas de surtos que possam ocorrer nas linhas de alimentação e que podem trazer consequências desastrosas. Estes surtos podem ser provenientes da atmosfera (raios) ou originários do sistema elétrico em questão, por exemplo: abertura e fechamento de grandes cargas, curtos-circuitos ou o fechamento de grandes bancos de capacitores para correção do fator de potência. O DPS pode ser descrito como uma chave em paralelo com a alimentação do circuito elétrico que será protegido. Alimentado com sua tensão nominal (por exemplo: 230 V), o DPS se comporta como uma chave aberta, já que o mesmo possui altíssima impedância (quase infinita). No entanto, quando uma sobretensão ocorre, a sua impedância rapidamente cai para quase 0 Ω. Isto faz com que ocorra um curto-circuito na linha de alimentação e de imediato toda a corrente seja "drenada" para o aterramento elétrico do circuito. Assim, a linha de alimentação está sempre protegida enquanto o Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) estiver instalado. Quando a sobretensão cessa, a impedância do DPS rapidamente sobe e o mesmo volta a se comportar com uma chave aberta.





*Figura 1: Operação ideal de um DPS*

### Tecnologias do DPS

Os DPS da Finder utilizam um varistor ou um centelhador a gás.

**Varistor:** Pode ser considerado como uma resistência variável em que até o valor da tensão nominal possui um altíssimo valor ôhmico. Mas sua resistência rapidamente cai para zero, caso ocorra um surto de tensão. Desta forma, o varistor comporta-se como um curto circuito, facilitando a dispersão da corrente para a terra. No entanto, o varistor sofre uma degradação progressiva devido à pequena corrente de fuga que o percorre, quando alimentado em sua tensão nominal, e também devido à quantidade de vezes que intervém protegendo o circuito. A cada sobretensão que ocorre, a corrente de fuga aumenta e acelera o fim da vida útil do dispositivo, sendo esta indicada por uma sinalização mecânica que passa da cor verde para a cor vermelha no indicador frontal.

**Centelhador a gás:** É composto por dois eletrodos separados pelo ar ou por um gás. Quando um surto de tensão ocorre, um arco elétrico surge entre os dois eletrodos e uma corrente de descarga flui, assim limitando o valor da tensão em um nível baixo e constante. O arco se extingue somente quando o surto de corrente cai abaixo de um valor de cerca de 10 amperes. O gás garante valores de tensão de descarga constantes, uma vez que o arco ocorre em um ambiente protegido; sem influências de pressão, umidade ou presença de impurezas que podem estar suspensas no ar. No entanto, existe um atraso entre o fechamento do arco e o desvio do surto de corrente, dependendo da magnitude do surto de tensão original e de sua taxa de subida. Portanto, o nível de tensão de proteção pode variar, mas é garantido que seja inferior a $U_p$.



| Componente | Símbolo | Corrente de fuga | Energia dissipada | Tempo de resposta | Característica Tensão/ Corrente |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal | | 0 | Elevada | Rápido |  |
| Centelhador a gás |  | 0 | Elevada | Médio |  |
| Varistor |  | Muito baixa | Média | Rápido |  |

*Figura 2: Características dos componentes dos DPS.*

### Categorias de Instalação (Sobretensão)

Na escolha de um DPS, é importante que sua tensão nominal de impulso corresponda à do equipamento a ser protegido. Isto, por sua vez, se baseia na Categoria de Instalação (Categoria de Sobretensão). As categorias de instalação são definidas pela norma IEC 60664-1 que, para um sistema de 230/400 V, prescreve:

- **Categoria de Instalação I:** 1.5 kV para equipamentos "particularmente sensíveis" (por exemplo: aparelhos eletrônicos como computadores e televisão);
- **Categoria de Instalação II:** 2.5 kV para ser usado em equipamentos de uso diário com tensão de impulso "normal" (por exemplo: eletrodomésticos, dispositivos móveis);
- **Categoria de Instalação III:** 4 kV para equipamentos que fazem parte da instalação fixa (por exemplo: quadros de distribuição, disjuntores ou painéis elétricos);
- **Categoria de Instalação IV:** 6 kV para equipamentos instalados na fonte de alimentação ou próximos a ela (por exemplo: medidores de energia).

### Zonas de proteção contra raios e considerações para instalação

As normas técnicas definem as diversas zonas de proteção contra raios, sendo as mesmas classificadas pelas letras LPZ (Lightning Protection Zones), seguidas por um número apropriado:

LPZ 0A: Área externa, onde é possível a queda direta de um raio e existe a possibilidade de exposição total ao campo eletromagnético induzido pela descarga.

LPZ 0B: Área externa, mas sob um para-raios que oferece proteção contra a queda direta de raios. Com total exposição aos campos eletromagnéticos induzidos.

LPZ 1: Área interna de um edifício, portanto, protegida da queda direta de raios. O campo eletromagnético será atenuado, em função do grau de proteção do edifício. Este tipo de zona deve ser protegida por um DPS Classe I, na região da fronteira com a zona LPZ 0A ou 0B.

LPZ 2: Uma área, tipicamente uma sala, onde o raio já teve sua energia limitada por dispositivos de proteção anteriores. Esta zona tem de ser protegida por DPS Classe II, na região da fronteira com a zona LPZ 1.

LPZ 3: Uma área interna, normalmente de uma sala, onde o raio já teve sua energia limitada por dispositivos de proteção anteriores (tipicamente conectado em um ponto de tomada ou no interior de um painel elétrico).

Esta zona tem de ser protegida por DPS Classe III, na região da fronteira com a zona LPZ 2. Na Figura 3 é mostrada a transição de uma zona de proteção para a próxima através da instalação de um DPS. O DPS Classe I deve ser instalado a montante do sistema, no ponto de entrada da energia. Como alternativa, é possível utilizar o DPS Classe I+II. O condutor de aterramento deve ter uma secção mínima de 6 mm² para o DPS Classe I, de 4 mm² para o DPS Classe II e de 1.5 mm² para o DPS Classe III (se o edifício tiver SPDA, deve-se usar a CEI 81-10/4 como referência para o correto dimensionamento dos cabos).





*Figura 3: Relação entre zonas de proteção, categorias de instalação e tipos de DPS*



XI-2017, www.findernet.com

E

## Valores nominais e características comuns para todos DPS

**Máxima tensão contínua de operação [$U_c$]:** Indica o valor máximo de tensão em que é garantido que o DPS estará como um "interruptor aberto". Esta tensão é normalmente menor ou igual à tensão nominal ($U_N$) +10%. Para o DPS da Finder, a $U_C$ é especificada como sendo de 275 V.

**Nível de tensão de proteção [$U_p$]:** Indica o nível máximo de tensão que permanece sobre o DPS durante a sua intervenção. Por exemplo, para o DPS Classe II da Finder, isto significa que uma sobretensão de 4 kV será limitada pelo DPS até à tensão máxima de 1.2 kV. Sendo assim, os equipamentos eletrônicos (tais como, computador, televisão, etc.) estarão protegidos, uma vez que a sua proteção interna suportará tensões $U_p$ de até 1.5 kV.
Para melhor compreender este conceito, imagine que o DPS é composto por um interruptor e uma baixa resistência em série. No caso de uma sobretensão, o interruptor fecha-se e toda a corrente passa pela resistência. Segundo a lei de Ohm, a tensão sobre uma resistência será igual a esta resistência multiplicada pela corrente que a atravessa (V = R x I) e limitada a < $U_p$.





*Figura 4: Limitação da sobretensão*

**À prova de curto-circuito:** Outra característica, normalmente não indicada no produto, mas muito importante para a sua correta instalação é a sua resistência a curto-circuito com proteção máxima de sobrecorrente. Esta corresponde à máxima corrente de curto-circuito que o DPS está apto a suportar caso seja instalada uma proteção adicional, como um fusível com valor de acordo com o indicado nas especificações do DPS. Consequentemente, a corrente máxima de curto-circuito da instalação no ponto de conexão do DPS não poderá exceder o valor indicado.

## Dados de identificação para um DPS Classe I

Os DPS Classe I devem ser instalados logo no início do sistema de alimentação, ou seja, no ponto de entrega de energia. O DPS protege as instalações e pessoas do risco de incidência direta de um raio (fogo e morte) e possui as seguintes características:

**Corrente de Impulso [$I_{imp}$10/350]:** $I_{imp}$ indica o valor de pico do impulso de uma forma de onda de corrente de 10/350 µs. Esta onda é usada para simular uma descarga atmosférica e também para testar o desempenho dos DPS Classe I.





*Figura 5: Forma de onda de corrente de 10/350 µs*

Comparando-se às ondas das Figuras 5 e 6, é possível observar que há muito mais energia sendo controlada pelo DPS Classe I.

**Corrente nominal de descarga [$I_n$8/20]:** O valor de pico da corrente (e a forma de onda) que percorre o DPS, sob as condições da norma EN 62305, para representar a corrente de surto resultante das tensões induzidas por raios nas linhas elétricas.





*Figura 6: Forma de onda de corrente 8/20 µs*

## Dados de identificação para um DPS Classe II

Os DPS Classe II são usados para eliminar todas as sobretensões dos circuitos de alimentação que não estão associadas ao impacto direto do raio. Os DPS Classe II são instalados após os DPS Classe I ou Classe I+II (a uma distância mínima de 1 m). São utilizados para proteger máquinas e ferramentas conectadas à terra e assim reduzir o risco de perdas materiais. As características dos DPS Classe II são:

**Corrente nominal de descarga [$I_n$8/20]:** O valor de pico da corrente (e a forma de onda) que percorre o DPS, sob as condições da norma EN 62305, para representar a corrente de surto resultante das tensões induzidas por raios nas linhas elétricas.

**Máxima corrente de descarga [$I_{max}$8/20]:** Valor de pico da corrente máxima de uma forma de onda de 8/20 µs que o DPS pode suportar ao menos uma vez sem se romper.

## Dados de identificação para um DPS Classe III

Os DPS Classe III são utilizados para proteger os equipamentos finais de uma linha contra sobretensões induzidas.
Podem ser instalados em redes de alimentação onde já existem DPS Classe I e/ou Classe II. Podem ser instaladas em tomadas fixas ou móveis e se caracterizam pelos seguintes parâmetros:

**$U_{oc}$:** Tensão de teste. Isto corresponde ao valor de pico da tensão em vazio do gerador de prova do tipo combinado; tem uma forma de onda de 1.2/50 µs (Figura 7) e é capaz de entregar simultaneamente uma forma de onda de corrente de 8/20 µs (Figura 6).






*Figura 7: Forma de onda de corrente de 1.2/50 µs*

## Sugestão de ligação

A ligação correta do DPS exige uma conexão direta e o mais próximo possível com a barra de equipotencialização local do aterramento elétrico, a qual se conecta os condutores PE dos equipamentos a serem protegidos. A partir da barra de equipotencialização local, existe uma conexão ao EBB. Os condutores de fase permanecem apropriados a carga.




XI-2017, www.findernet.com

Recomenda-se promover proteção contra curto-circuitos ao DPS, sendo esta feita por dispositivos de proteção de sobrecorrente (fusíveis tipo gL/gG).

Se os dispositivos de proteção de sobrecorrente F1 (que fazem parte da instalação) tiverem um valor menor ou igual ao valor máximo recomendado para os dispositivos de proteção do DPS, então o F2 (fusível de back-up) pode ser omitido.

7P.0X:

Se F1 > 250 A, F2 terá de ser de 250 A

Se F1 <= 250 A, F2 pode ser omitido


7P.1X, 7P.2X:

Se F1 > 160 A, F2 terá de ser de 160 A


Se F1 <= 160 A, F2 pode ser omitido

## Coordenação de DPS


Uma ótima proteção contra surtos requer uma cascata de DPS, chamada coordenação. A coordenação tem o objetivo de dividir a energia associada ao surto entre os DPS e é obtida através da introdução de uma impedância de valor adequado entre eles ou, de maneira alternativa, com conexões através de cabos restritos ao comprimento mínimo indicado nas figuras abaixo, a fim de utilizar a impedância do próprio condutor.




7P.0X 7P.2X 7P.36





7P.1X 7P.2X 7P.36




7P.02 7P.36

## Conexão em série (V-shape)


A ligação em Série (V-shape) permite aumentar a eficácia de proteção, eliminando a contribuição da tensão induzida pelos condutores de ligação do DPS durante a drenagem da sobrecorrente. O limite de corrente nominal do sistema, neste tipo de instalação é dado pelo valor máximo que o terminal duplo do DPS suporta, no caso da Série 7P é limitado a 125A.




Para sistemas em que a corrente nominal exceda 125 A, é necessário ligar o DPS em paralelo com o equipamento (T-shape).

### Cabos de conexão

Independente do tipo de ligação, em série (V-shape) ou em paralelo (T-shape), deve-se ter atenção para que o comprimento e a secção mínima dos cabos que se conectam ao DPS estejam de acordo com a informação em baixo (IEC 60634-5-534):




A secção dos condutores de ligação (cobre) não deve ser inferior a:
DPS Classe I: 16 mm² se sujeito a uma significativa corrente de descarga, 6 mm² em caso contrário
DPS Classe II: 6 mm²
DPS Classe III: 1.5 mm²

XI-2017, www.findernet.com

## PROTEÇÃO CONTRA RAIOS EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV)

### Definição

**Tensão FV [$U_{OCSTC}$]:** Tensão de circuito aberto medida, em condições de prova normalizada, em um módulo fotovoltaico, uma string fotovoltaica, um conjunto de painéis fotovoltaicos, um gerador fotovoltaico, ou no lado DC do inversor fotovoltaico. prEN 50539-12.

**Corrente de curto circuito [$I_{SCSTC}$]:** Corrente de curto circuito medida, em condições de prova normalizada, em um módulo fotovoltaico, uma string fotovoltaica, um conjunto de painéis fotovoltaicos, um gerador fotovoltaico, ou um inversor fotovoltaico. prEN 50539-12.

**Tensão máxima contínua do DPS [$U_{CPV}$]:** Deve ser superior ou igual a 1.2 vezes a $U_{OCSTC}$ em todas as condições de radiação e temperatura ambiente. prEN 50539-11, prEN 50539-12.

**[$I_{SCPV}$]:** Máxima corrente de curto circuito suposta no sistema de alimentação para o qual o DPS e os disjuntores foram dimensionados. EN 50539-11.

### Instalação do sistema

As instalações fotovoltaicas, geralmente, se localizam no exterior dos edifícios e podem ser submetidas a impactos diretos e indiretos das descargas atmosféricas.
A instalação de painéis fotovoltaicos sobre a cobertura do edifício não aumenta o risco de um impacto direto de um raio, no entanto, a única proteção eficaz contra o impacto direto é o SPDA.
Os efeitos do impacto indireto podem ser atenuados com eficácia pelo uso de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) apropriados. O impacto indireto ocorre quando o raio atinge as proximidades da estrutura e, por indução, surge nos condutores do sistema uma sobretensão perigosa para as pessoas e os equipamentos. Os cabos em DC de um sistema FV podem estar expostos a elevadas interferências conduzidas e irradiadas, causadas pelas correntes do raio. Além disso, as sobretensões nas instalações fotovoltaicas não são apenas de origem atmosférica. Também deve-se considerar as sobretensões causadas por manobras na rede elétrica, conectada a jusante. Estas sobretensões podem danificar inversores e painéis: o que explica a necessidade de proteger os lados DC e AC do inversor.

### Sistema fotovoltaico em edifícios sem SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas)

A figura 10 mostra, como exemplo, um sistema fotovoltaico simplificado, instalado em um edifício sem SPDA. Neste tipo de instalação, deve-se prever a proteção contra raios nos seguintes pontos da instalação:

- Entrada DC do inversor
- Saída AC do inversor
- Rede de alimentação de baixa tensão

Na entrada DC do inversor, são instalados DPS específicos para sistemas fotovoltaicos, segundo a tensão do campo fotovoltaico. Na saída AC do inversor, são instalados DPS de Classe II de acordo com o tipo de sistema. No ponto de conexão com a entrada de energia de baixa tensão, também se instalam DPS Classe II, de acordo com o tipo de sistema (TT,TN). Em sistemas mais complexos, pode ser necessário introduzir DPS adicionais. No "lado DC": se a distância entre o inversor e os módulos fotovoltaicos superar os 10 m, é conveniente replicar e instalar o DPS o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos.





*Figura 10: Esquema simplificado de uma instalação fotovoltaica instalada sobre um edifício sem SPDA, protegido pelo lado DC com DPS com $U_{OCSTC}$ = 420 V, e pelo lado AC com um 7P.22 específico para sistemas de aterramento TT.*

### Sistema fotovoltaico em edifícios com SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas)

Neste caso, é aconselhável instalar os painéis fotovoltaicos em uma área protegida pelo SPDA.
Também é necessário ter um bom sistema de equipotencialização contra raios, que deve estar instalado o mais próximo da entrada de energia da estrutura. O SPDA, os DPS e todas as partes metálicas devem estar conectadas a este sistema de equipotencialização.
A proteção do lado DC varia em função da distância de segurança (se recomenda a leitura do guia 50539-12:12-2012).
Deve-se notar que a norma EN 62305 obriga a instalação de um DPS Classe I no ponto de entrada de energia AC, independente se o edifício possuir SPDA (com ou sem painéis solares).



XI-2017, www.findernet.com

### Proteção de fusíveis do DPS

Conforme a prEN 50539-11:2010, os DPS da Finder possuem integrado um elemento térmico capaz de desconectar com segurança o varistor gasto ou danificado, até o valor de corrente de curto-circuito ser igual ao valor de corrente de curto-circuito indicado em ($I_{scpv}$), como especificado nas características gerais.
Certifique-se de que a corrente de curto circuito seja $I_{sc} < I_{scpv}$.
Certifique-se de que a corrente de curto circuito seja $I_{sc} < I_{scpv}$. Caso contrário, aumente o número de conexões.

### Distância de isolamento e cabeamento

Para estar em conformidade com a prEN 50539-11, deve-se respeitar as distâncias mínimas de isolamento e secção transversal do cabeamento.




| Distância de isolamento | | Seção mínima de cabeamento [mm²] | |
|---|---|---|---|
| $U_{CPV}$(SPD) ≥ 1.2 x $U_{OCSTC}$ | A [mm] | Polo +/– | Terra |
| 750 V DC | 5 | 4 | 6 |
| 1000 V DC | 5 | 4 | 6 |
| 1200 V DC | 7 | 4 | 6 |



XI-2017, www.findernet.com

**Fontes chaveadas DC, 12 W e 36 W**
**Baixo perfil para painéis elétricos**

**Tipo 78.12....2400**
- Saída 24 V DC, 12 W
- 17.5 mm de largura (1 módulo) x 61 mm de profundidade

**Tipo 78.12....1200**
- Saída 12 V DC, 12 W
- 17.5 mm de largura (1 módulo) x 61 mm de profundidade

**Tipo 78.36**
- Saída 24 V DC, 36 W
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- 70 mm de largura (4 módulos) x 61 mm de profundidade

- Baixo consumo em stand-by (< 0.4 W)
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída $V_{out}$
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 18

| 78.12....2400 | 78.12....1200 | 78.36 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| • Saída 24 V DC, 12 W | • Saída 12 V DC, 12 W | • Saída 24 V DC, 36 W |

Fusível substituível + sobressalente



* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 100 V AC
*** 88…100 V AC com corrente de saída limitada a 80% $I_N$
**** (ver diagramas L78)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | |
| Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | A | 0.63 | 1.25 | 1.7 |
| Corrente nominal $I_N$ (50 °C, para todo campo de funcionamento) | A | 0.50 | 1 | 1.5 |
| Tensão nominal | V | 24 | 12 | 24 |
| Potência nominal | W | 12 | 12 | 36 |
| Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | W | 15 | 15 | 40 |
| Máx. corrente instantânea durante 3 ms* | A | 2 | 3 | 8 |
| Ajuste da tensão de saída | V | — | — | — |
| Variação de tensão (de sem carga a plena carga) | | < 1% | < 1% | < 1% |
| Tensão de ripple a plena carga** | mV | < 200 | < 200 | < 200 |
| Tempo de manutenção a plena carga: | com alimentação de 100 V AC ms | > 10 | > 10 | > 20 |
| | com alimentação de 260 V AC ms | > 90 | > 90 | > 100 |
| **Circuito de entrada** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…240 | 110…240 | 110…240 |
| | V DC (não polarizado) | 220 | 220 | 220 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 100…265*** | 100…265*** | 100…265*** |
| | V DC | 140…370 | 140…370 | 140…370 |
| Consumo máximo (a 100 V AC, 50 Hz) | VA | 28.2 | 32 | 57.5 |
| | W | 14.2 | 17.2 | 43 |
| Consumo em stand-by | W | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 |
| Fator de potência | | 0.50 | 0.53 | 0.74 |
| Máx. absorção de corrente (a 88 V AC) | A | 0.25 | 0.30 | 0.6 |
| Máx. corrente de partida (pico a 265 V) por 3 ms | A | 10 | 10 | 12 |
| Fusível de entrada substituível | | — | — | 1 A - T |
| **Características gerais** | | | | |
| Eficiência (a 230 V AC) | % | 85 | 87 | 86 |
| MTTF | h | > 400 · 10³ | > 400 · 10³ | > 600 · 10³ |
| Atraso na operação | s | < 1 | < 1 | < 1 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/saída | V AC | 2500 | 2500 | 3000 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/PE | V AC | — | — | — |
| Temperatura ambiente**** | °C | –20…+60 | –20…+60 | –20…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | |



VI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 78
## Fontes chaveadas

**Fontes chaveadas DC, 60 W e 50 W**
**Alta eficiência e baixo perfil para painéis elétricos**

**Tipo 78.60**
- Saída 24 V DC, 60 W

**Tipo 78.50**
- Saída 12 V DC, 50 W

- Alta eficiência (até 91%)
- Baixo consumo em stand-by (< 0.4 W)
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída $V_{out}$
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- ZVS (Zero-voltage-switching), tecnologia quasi-resonant
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Conexão em paralelo para redundância automática: com diodos OR
- Permite conexão Dupla e em Série
- Pequenas dimensões: 70 mm de largura (4 módulos), 61 mm de profundidade
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 18

| | 78.60 | 78.50 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Saída 24 V DC, 60 W<br>• Ajuste de tensão 24-28 V<br>• Tecnologia ZVS | • Saída 12 V DC, 50 W<br>• Ajuste de tensão 12-15 V<br>• Tecnologia ZVS |

Fusível substituível + sobressalente



* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 100 V AC
*** (ver diagramas L78)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | |
| Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | | A | 2.8 | 4.6 |
| Corrente nominal $I_N$ (50 °C, alimentação (100…265)V AC - (140…370)V DC | | A | 2.5 | 4.2 |
| Tensão nominal | | V | 24 | 12 |
| Potência nominal | | W | 60 | 50 |
| Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | | W | 68 | 55 |
| Máx. corrente instantânea durante 3 ms* | | A | 10 | 12 |
| Ajuste da tensão de saída | | V | 24…28 | 12…15 |
| Variação de tensão (de sem carga a plena carga) | | | < 1% | < 1% |
| Tensão de ripple a plena carga** | | mV | < 200 | < 200 |
| Tempo de manutenção a plena carga: | com alimentação de 100 V AC | ms | > 20 | > 30 |
| | com alimentação de 260 V AC | ms | > 130 | > 150 |
| **Circuito de entrada** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | | 110…240 | 110…240 |
| | V DC (não polarizado) | | 220 | 220 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | | 88…265 | 88…265 |
| | V DC | | 140…370 | 140…370 |
| Consumo máximo (a 100 V AC, 50 Hz) | | VA | 90 | 89 |
| | | W | 67.5 | 58.3 |
| Consumo em stand-by | | W | < 0.4 | < 0.4 |
| Fator de potência | | | 0.75 | 0.65 |
| Máx. absorção de corrente (a 88 V AC) | | A | 0.9 | 0.85 |
| Máx. corrente de partida (pico a 265 V) por 3 ms | | A | 30 | 30 |
| Fusível de entrada substituível | | | 1.6 A - T | 1.6 A - T |
| **Características gerais** | | | | |
| Eficiência (a 230 V AC) | | % | 91 | 90 |
| MTTF | | h | > 500 · $10^3$ | > 400 · $10^3$ |
| Atraso na operação | | s | < 1 | < 1 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/saída | | V AC | 3000 | 3000 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/PE | | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente*** | | °C | –20…+70 | –20…+70 |
| Grau de proteção | | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | CE EAC | |





VI-2017, www.findernet.com

**Fontes chaveadas DC, 60 W e 50 W**
**Alta eficiência e baixo perfil para painéis elétricos**

**Características do modo Fold-Back para aplicações de carga de baterias e funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída**

**Tipo 78.61**
- Saída 24 V DC, 60 W

**Tipo 78.51**
- Saída 12 V DC, 50 W

- Alta eficiência (até 91%)
- Baixo consumo em stand-by (< 0.4 W)
- Proteção térmica: interna, com desligamento da saída $V_{out}$
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção contra sobrecarga: modo Fold-back
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Topologia Flyback
- ZVS (Zero-voltage-switching), tecnologia quasi-resonant
- Conforme as normas EN 60950-1 e EN 61204-3
- Funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída (com diodos OR)
- Permite conexão Dupla e em Série
- Pequenas dimensões: 70 mm de largura (4 módulos), 60 mm de profundidade
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 18

NEW **78.61**



- Saída 24 V DC, 60 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Tecnologia ZVS
- Adequada para carregamento de baterias

NEW **78.51**



- Saída 12 V DC, 50 W
- Ajuste de tensão 12-15 V
- Tecnologia ZVS
- Adequada para carregamento de baterias

Fusível substituível + sobressalente



* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 100 V AC
*** (ver diagramas L78)
adequada para carregamento de baterias (veja página 12)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | |
| Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | | A | 2.6 | 4.6 |
| Corrente nominal $I_N$ (50 °C, alimentação (100…265)V AC - (140…370)V DC | | A | 2.5 | 4.2 |
| Tensão nominal | | V | 24 | 12 |
| Potência nominal | | W | 60 | 50 |
| Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | | W | 68 | 55 |
| Máx. corrente instantânea durante 3 ms* | | A | 8 | 12 |
| Ajuste da tensão de saída | | V | 24…28 | 12…15 |
| Variação de tensão (de sem carga a plena carga) | | | < 1% | < 1% |
| Tensão de ripple a plena carga** | | mV | < 200 | < 200 |
| Tempo de manutenção a plena carga: | com alimentação de 100 V AC | ms | > 20 | > 30 |
| | com alimentação de 260 V AC | ms | > 130 | > 150 |
| **Circuito de entrada** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | | 110…240 | 110…240 |
| | V DC (não polarizado) | | 220 | 220 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | | 88…265 | 88…265 |
| | V DC | | 140…370 | 140…370 |
| Consumo máximo (a 100 V AC, 50 Hz) | | VA | 90 | 89 |
| | | W | 67.5 | 58.3 |
| Consumo em stand-by | | W | < 0.4 | < 0.4 |
| Fator de potência | | | 0.75 | 0.65 |
| Máx. absorção de corrente (a 88 V AC) | | A | 0.9 | 0.85 |
| Máx. corrente de partida (pico a 265 V) por 3 ms | | A | 30 | 30 |
| Fusível de entrada substituível | | | 1.6 A - T | 1.6 A - T |
| **Características gerais** | | | | |
| Eficiência (a 230 V AC) | | % | 91 | 90 |
| MTTF | | h | $> 500 \cdot 10^3$ | $> 400 \cdot 10^3$ |
| Atraso na operação | | s | < 1 | < 1 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/saída | | V AC | 3000 | 3000 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/PE | | V AC | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente*** | | °C | –20…+70 | –20…+70 |
| Grau de proteção | | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | CE EAC | |

F

# SÉRIE 78
## Fontes chaveadas

**Fontes chaveadas DC industriais: 110 W e 130 W**

**Tipo 78.1B**
- Saída 24 V DC, 110 W, dimensões reduzidas
- Sistemas elétricos com separação segura (SELV segundo EN 60950)

**Tipo 78.1C**
- Saída 24 V DC, 120 W

**Tipo 78.1D**
- Saída 24 V DC, 130 W
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

- Tecnologia Fold-Back para recarga da bateria e o funcionamento em paralelo para incrementar a corrente de carga (78.1C e 78.1D)
- Alta eficiência (até 93%)
- Baixo consumo em stand-by (inferior a 1 W)
- LLC (78.1B) ou forward topology (78.1C e 78.1D)
- Proteção térmica: interna, com pré-alarme via LED e contato auxiliar e com desligamento da saída $V_{out}$ (78.1C e 78.1D)
- Indicação de sobrecarga: com pré-alarme via LED e indicação via contato auxiliar (78.1C e 78.1D)
- Boost de corrente: sem limite de tempo, com indicação via LED e contato auxiliar (78.1C e 78.1D)
- Proteção contra sobrecarga: modo Fold-back (78.1C e 78.1D)
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 60950-1 e 61204-3
- Funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída (com diodos OR)
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Para as dimensões do produto vide a página 18

| | 78.1B | 78.1C | 78.1D |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Saída 24 V DC, 110 W<br>• Ajuste de tensão 24-28 V<br>• Dimensões reduzidas e baixo consumo em stand-by | • Saída 24 V DC, 120 W<br>• Ajuste de tensão 24-28 V | • Saída 24 V DC, 130 W<br>• Ajuste de tensão 24-28 V<br>• Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction) |

Fusível substituível + sobressalente



Proteção térmica sinalizada com LED



(conforme o tipo)

Contato auxiliar sinalizado



* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 110 V AC
*** (ver diagramas L78)
**** @ 40°C
adequada para carregamento de baterias (veja página 12)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | | | |
| Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | A | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
| Corrente nominal $I_N$ (50 °C, para todo campo de funcionamento) | A | 4.5**** | 5 | 5.4 |
| Tensão nominal | V | 24 | 24 | 24 |
| Potência nominal | W | 110 | 120 | 130 |
| Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | W | 120 | 130 | 130 |
| Máx. corrente instantânea durante 5 ms* | A | 10 | 15 | 10 |
| Ajuste da tensão de saída | V DC | 24…28 | 24…28 | 24…28 |
| Variação de tensão (de sem carga a plena carga) | | < 3% | < 1% | < 1% |
| Tensão de ripple a plena carga** | mV | < 300 | < 100 | < 100 |
| Tempo de manutenção a plena carga: | com alimentação de 110 V AC ms | >20 | > 10 | > 20 |
| | com alimentação de 260 V AC ms | >90 | > 80 | > 20 |
| **Circuito de entrada** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 120…240 | 120…240 | 110…240 |
| | V DC | 220 | 220 | 110…240 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 100…265 | 110…265 | 88…265 |
| | V DC | 140…275 (não polarizado) | 155…275 (polarizado) | 95…275 (não polarizado) |
| Tensão DC de desoperação | V | 110 | 140 (com $I_{output}$ = 2.5 A) | 80 |
| Consumo máximo (à tensão | VA | 268 (a 50 Hz) | 195 (a 60 Hz) | 145 (a 50 Hz) |
| V AC mínima do campo de funcionamento) | W | 133 (a 50 Hz) | 137 (a 60 Hz) | 145 (a 50 Hz) |
| Consumo em stand-by | W | < 1.0 | < 2.1 | < 3.3 |
| Fator de potência | | 0.5 | 0.7 | 0.998 |
| Máx. absorção de corrente | A | 1.75 (a115 V AC) | 1.7 (a 110 V AC) | 1.6 (a 88 V AC) |
| Máx. corrente de partida (pico a 265 V) por 3 ms | A | 12 | 10 | 12 |
| Fusível de entrada substituível | | 3.15 A - T | 2.5 A - T | 2.5 A - T |
| **Características gerais** | | | | |
| Eficiência (a 230 V AC) | % | 93 | 90 | 89 |
| MTTF | h | $> 500 \cdot 10^3$ | $> 500 \cdot 10^3$ | $> 400 \cdot 10^3$ |
| Atraso na operação | s | < 1 | < 1 | < 1 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/saída | V AC | 2500 (SELV) | 2500 | 2500 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/PE | V AC | 1500 | 1500 | 1500 |
| Temperatura ambiente*** | °C | –20…+70 | –20…+70 | –20…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | CE EAC cULus | CE EAC cULus |





VI-2017, www.findernet.com

**Fonte chaveada DC industrial: 240 W**

**Características de sobrecarga que suportam o funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída**

**Tipo 78.2E**
- Saída 24 V DC, 240 W
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

- Alta eficiência (até 93%)
- Baixo consumo em stand-by
- Topologia Forward
- Proteção térmica: interna, com pré-alarme via LED e contato auxiliar e com desligamento da saída $V_{out}$
- Indicação de sobrecarga: com pré-alarme via LED e indicação via contato auxiliar
- Boost de corrente: sem limite de tempo, com indicação via LED e contato auxiliar
- Sobrecarga até 20 A
- Proteção contra curto circuito: modo Hiccup (recuperação automática)
- Proteção de entrada: fusível interno substituível (incluso um de reposição)
- Proteção contra sobretensão: varistor
- Conforme as normas EN 60950-1 e 61204-3
- Funcionamento em paralelo para elevar a corrente de saída (com diodos OR)
- Permite conexão Dupla e em Série
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 19

NEW **78.2E**



- Saída 24 V DC, 240 W
- Ajuste de tensão 24-28 V
- Dupla etapa com PFC ativo (Power Factor Correction)

Fusível substituível + sobressalente



Proteção térmica sinalizada com LED



Contato auxiliar sinalizado



* (ver diagramas P78)
** pico a pico, componente de 100 Hz com tensão de entrada de 110 V AC
*** (ver diagramas L78)


| | | |
|---|---|---|
| **Output specification** | | |
| Corrente de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | A | 10.8 |
| Corrente nominal $I_N$ (50 °C, para todo campo de funcionamento) | A | 10 |
| Tensão nominal | V | 24 |
| Potência nominal | W | 240 |
| Potência de saída (–20…+40 °C, alimentação 230 V AC) | W | 250 |
| Máx. corrente instantânea durante 5 ms* | A | 25 |
| Ajuste da tensão de saída | V DC | 24…28 |
| Variação de tensão (de sem carga a plena carga) | | < 1% |
| Tensão de ripple a plena carga** | mV | < 100 |
| Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 110 V AC | ms | > 20 |
| Tempo de manutenção a plena carga: com alimentação de 260 V AC | ms | > 20 |
| **Circuito de entrada** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…240 |
| | V DC | 110…240 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 88…265 |
| | V DC | 90…275 (não polarizado) |
| Tensão DC de desoperação | V | 80 |
| Consumo máximo (à tensão | VA | 275 (a 50 Hz) |
| V AC mínima do campo de funcionamento) | W | 274 (a 50 Hz) |
| Consumo em stand-by (a 88 V) | W | ≤ 2.8 |
| Fator de potência | | 0.995 |
| Máx. absorção de corrente | A | 3.0 (a 88 V AC) |
| Máx. corrente de partida (pico a 265 V) por 3 ms | A | 12 |
| Fusível de entrada substituível | | 3.15 A - T |
| **Características gerais** | | |
| Eficiência (a 230 V AC) | % | 93 |
| MTTF | h | $> 400 \cdot 10^3$ |
| Atraso na operação | s | < 1 |
| Rigidez dielétrica entre entrada/saída | V AC | 2500 |
| Temperatura ambiente*** | °C | 1500 |
| Ambient temperature range*** | °C | –20…+70 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus |

F

VI-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: série 78 fonte chaveada, saída 36 W - 24 V DC, tensão de alimentação 110…240 V AC, fusível de entrada substituível.




**Série**

**Potência**
12 = Saída 12 W
36 = Saída 36 W
50/51 = Saída 50 W
60/61 = Saída 60 W
1B = Saída 110 W
1C = Saída 120 W
1D = Saída 130 W
2E = Saída 240 W

**Conversão de tensão**
1 = Entrada AC, saída DC

**Tensão de alimentação**
230 = 110…240 V AC

**D:**
0 = Standard
1 = Fusível de entrada substituível
3 = Fusível de entrada substituível+ regulador de tensão de saída
4 = Fusível de entrada substituível + regulador + contato lógica positiva
5 = Fusível de entrada substituível + regulador + contato pré-alarme

**C:**
0 = Standard
1 = Dupla etapa com PFC (Power Factor Correction)

**AB:**
12 = Saída 12 V
24 = Saída 24 V

**Códigos**
78.12.1.230.1200
78.12.1.230.2400
78.36.1.230.2401
78.50.1.230.1203
78.51.1.230.1203
78.60.1.230.2403
78.61.1.230.2403
78.1B.1.230.2403
78.1C.1.230.2404
78.1C.1.230.2405
78.1D.1.230.2414
78.1D.1.230.2415
78.2E.1.230.2414
78.2E.1.230.2415

F

## Características gerais

| Características EMC (segundo EN 61204-3) | | Padrão de referência | 78.12, 78.36 | 78.60, 78.50 | 78.61, 78.51 | 78.1B | 78.1C, 78.1D | 78.2E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV |
| Campo de frequência irradiada | 80…1000 MHz | EN 61000-4-3 | 6 V/m | 10 V/m | 10 V/m | 10 V/m | 10 V/m | 10 V/m |
| | 1…2.8 GHz | EN 61000-4-3 | 3 V/m | 3 V/m | 3 V/m | 3 V/m | 3 V/m | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst 5/50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-4 | 2 kV | 3 kV | 3 kV | 2 kV | 3 kV | 3 kV |
| Surtos de tensão sobre terminais de alimentação (surge 1.2/50 µs) | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 2 kV | 3 kV | 2.5 kV |
| | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 2 kV (78.12), 4 kV* (78.36) | 4 kV* | 4 kV* | 4 kV ** | 4 kV** | 4 kV** |
| Tensão de radiofrequência em modo comum (0.15…230 MHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-6 | 6 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
| Interrupções rápidas | | EN 61000-4-11 | 5 ciclos | 6 ciclos | 6 ciclos | 5 ciclos | 6 ciclos | 5 ciclos |
| Emissões de radiofrequência conduzidas | 0.15…30 MHz | EN 55022 | classe B | classe A | classe B | classe B | classe B | classe B |
| Emissões irradiadas | 30…1000 MHz | EN 55022 | classe B | classe A | classe B | classe B | classe A | classe A |


| **Terminais** | | **Max** | **Max…Min** |
|---|---|---|---|
| Seção do cabo (cabo rígido, cabo flexível) | $mm^2$ | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 4…1 x 0.5 |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | 1 x 12…1 x 20 |
| Torque | Nm | 0.8 | 0.5 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9 | 9 |
| **Outros dados** | | | |
| Potência dissipada no ambiente com carga nominal | W | 2 (78.12), 5 (78.36, 78.50/51), 5.4 (78.60/61) | |
| | W | 9 (78.1B), 12 (78.1C), 13.2 (78.1D), 16.8 (78.2E) | |

* o fusível de entrada pode fundir-se com tensões superiores a 1.5 kV
** o fusível de entrada pode fundir-se com tensões superiores a 2 kV


F

## Características de saída


**L78-1 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.12)**





**P78-1 Corrente de pico de saída versus tempo (78.12)**





**L78-2 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.36)**





**P78-2 Corrente de pico de saída versus tempo (78.36)**





**L78-3 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.60)**





**P78-3 Corrente de pico de saída versus tempo (78.60)**




**L78-4 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.50/51)**




**P78-4 Corrente de pico de saída versus tempo (78.50/51)**





F




VI-2017, www.findernet.com

## Características de saída


**L78-5 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.61)**





**P78-5 Corrente de pico de saída versus tempo (78.61)**





**L78-6 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.1B)**





**P78-6 Corrente de pico de saída versus tempo (78.1B)**




**L78-7 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.1C)**





**P78-7 Corrente de pico de saída versus tempo (78.1C)**





F

## Output specification

**L78-8 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.1D)**





**P78-8 Corrente de pico de saída versus tempo (78.1D)**





F


**L782E-1 Corrente de saída versus temperatura ambiente (78.2E)**




**P782E-1 Corrente de pico de saída versus tempo (78.2E)**




**FB78-5 Tensão de saída versus corrente de saída (78.2E)**





**I:** Características de saída para temperatura até 50 °C
**II:** Características de saída para temperatura até 25 °C
*** / ***:** Vide tabela de indicação LED abaixo



VI-2017, www.findernet.com

## Modo Hiccup




Em condições normais, as fontes chaveadas da Série 78 fornecem a corrente exigida pela carga.
No entanto, em condições anormais, como curto-circuito ou sobrecarga severa ($T_0$) a tensão de saída se reduzirá a 0 rapidamente, seguida da corrente ($T_1$). Depois de aproximadamente 2 segundos ($T_1$ a $T_2$), a fonte verifica se a anomalia persiste durante o período de tempo $T_2$ a $T_3$ (30 a 100 ms - dependendo do tipo de anomalia). Se a anomalia persistir, como indicado acima, a corrente se reduz novamente a 0, como anteriormente, durante mais 2 segundos ($T_3$ a $T_4$).
Este processo "hiccup" se repete até que se elimine a anomalia ($T_n$) e, a partir deste momento, a fonte chaveada volta ao funcionamento normal.

O 78.1B pode suportar esta anomalia durante 15". Depois de este tempo, entra em modo de proteção e é necessário um rearme/Reset manual, cortando e reestabelecendo a alimentação.


F

## Tecnologia Fold-back e recarga de baterias

A **tecnologia Fold-back** permite manter a corrente de carga em condições de sobrecarga severa. No caso de sobrecarga severa, o circuito fold-back irá prover a corrente e a tensão de saída, de acordo com o diagrama "FB" de cada modelo. Na prática, quando a sobrecorrente é consumida pela carga, o circuito de fold-back reduz a tensão de saída fornecendo a corrente até o valor máximo, então ela irá começar a funcionar no modo hiccup. Em caso de curto-circuito, a fonte chaveada também irá funcionar no modo hiccup. Em ambos os casos, estas condições são finalizadas quando a anomalia é removida e, em seguida, a fonte chaveada retorna ao seu funcionamento normal.


O circuito fold-back permite também usar a fonte de alimentação para **recarga de baterias:** em particular os tipos 78.51/61 para recarregar baterias de chumbo-ácido (tanto os tipo standard como de gel) de 7…24 Ah e os tipos 78.1C/1D para recarregar baterias de chumbo-ácido de 17…38 Ah. Em cada caso, deve-se verificar se as características da carga e da bateria sejam compatíveis com as características de saída da fonte.
É aconselhado conectar um diodo em série entre a saída positiva (+) e a entrada positiva (+) da bateria (se ainda não estiver instalado na unidade da bateria).

**Conexão Back-up para interrupções da alimentação principal**
Quando a alimentação principal está presente, a fonte é capaz de carregar a bateria ao mesmo tempo em que alimenta a carga (dimensionar a fonte para 110% da carga nominal). Em caso de corte da alimentação principal, a carga será alimentada a partir da bateria de Back-up.





F


**FB78-1 Tensão de saída versus corrente de saída (78.51)**




**FB78-2 Tensão de saída versus corrente de saída (78.61)**





**FB78-3 Tensão de saída versus corrente de saída (78.1C)**




**I:** Características do modo fold-back para temperatura até 50 °C
**II:** Características do modo fold-back para temperatura até 25 °C
*** / ** / ***:** Vide tabela de indicação LED abaixo

**FB78-4 Tensão de saída versus corrente de saída (78.1D)**




Características do modo fold-back para temperatura ambiente até 50 °C
* / ** / ***: Vide tabela de indicação LED abaixo


VI-2017, www.findernet.com

## Tabela de indicação do LED para os tipos 78.1C, 78.1D, 78.2E

## Indicação modo de comutação de contato: Tipo 78.xx.x.xxx.24x4 ("lógica positiva")

O contacto NA se fecha quando é aplicada energia à unidade e permanece fechado a menos que haja uma falha grave impedindo a fonte de alimentação de fornecer corrente de saída. (Como um fusível quebrado, falta de energia elétrica, curto-circuito ou proteção térmica.)
Esta versão é apropriada, por exemplo, para sinalização remota a um PLC de todos os alarmes que representam uma interrupção do fornecimento de energia.

| Tipo | Area | Estado | LED | Contato 13-14 |
|---|---|---|---|---|
| 78.1C.1.230.2404<br>78.1D.1.230.2414<br>78.2E.1.230.2414 | * | OK | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |
| | ** | Sobrecarga<br>(somente 78.1C/1D) | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |
| | *** | Curto-circuito | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |
| | | Limite térmico | DC OK<br>ALARM | |
| | | Proteção térmica# | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |

#Remova a tensão de alimentação após a intervenção da proteção térmica, de modo a resetar a fonte de alimentação.

## Tabela de indicação do LED para os tipos 78.1C, 78.1D, 78.2E

## Indicação modo de comutação de contato: Tipo 78.xx.x.xxx.24x5 ("pré-alarme")

O contato NA se fecha quando uma anomalia acontece (sobrecarga, curto-circuito, limite térmico, proteção térmica).
Esta versão é apropriada, por exemplo, para ativar alarmes visuais ou sonoros, ou para ativar um ventilador para arrefecimento.

| Tipo | Area | Estado | LED | Contato 13-14 |
|---|---|---|---|---|
| 78.1C.1.230.2405<br>78.1D.1.230.2415<br>78.2E.1.230.2415 | * | OK | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |
| | ** | Sobrecarga<br>(somente 78.1C/1D) | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |
| | *** | Curto-circuito | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |
| | | Limite térmico | DC OK<br>ALARM | |
| | | Proteção térmica# | DC OK<br>ALARM<br>OFF | |

#Remova a tensão de alimentação após a intervenção da proteção térmica, de modo a resetar a fonte de alimentação.


## Tabela de indicação do LED para os tipos 78.12, 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61, 78.1B

| Tipo | Estado | LED |
|---|---|---|
| 78.12.1.230.xx00<br>78.36.1.230.2401<br>78.50.1.230.1203<br>78.60.1.230.2403<br>78.51.1.230.1203<br>78.61.1.230.2403 | OK | |
| | Curto-circuito | |
| | Limite térmico | OFF |
| 78.1B.1.230.2403 | OK | |
| | Curto-circuito | 15s OFF |
| | Limite térmico | OFF |


F


# Esquemas de ligação para os tipos 78.12, 78.36, 78.50, 78.51, 78.60 & 78.61

### Conexão simples





### Conexão simples






### Conexão dupla





### Conexão dupla





### Conexão em série





### Conexão em série




### Conexão em paralelo (somente para os tipos 78.51/61)




### Manual redundancy




F




VI-2017, www.findernet.com


## Esquemas de ligação para os tipos 78.1B, 78.1C e 78.1D

### Conexão simples


**78.1B - Conexão da tensão de alimentação**





**78.1C - Conexão da tensão de alimentação**





**78.1D - Conexão da tensão de alimentação**





### Conexão dupla




### Conexão em paralelo





### Conexão em série





F

## Esquemas de ligação para o tipo 78.2E

### Conexão simples





### Conexão dupla





F

### Conexão em paralelo





### Conexão em série







VI-2017, www.findernet.com


## Diodo(s)





ou




Diodo para tipo 78.36, 78.50, 78.60, 78.51, 78.61






**TO-220AC**
**STPS1545D**




**TO-220AB**
**STPS30L40CT**

Diodo para tipo 78.1B, 78.1C, 78.1D, 78.2E








**TO-247AD**
**MBR 4060PT**


F

## Dimensões do produto


78.12
Conexão a parafuso





78.36
Conexão a parafuso





78.50 / 78.60
Conexão a parafuso




78.51 / 78.61
Conexão a parafuso




78.1B
Conexão a parafuso




F




VI-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


78.1C / 78.1D
Conexão a parafuso







78.2E
Conexão a parafuso






## Acessórios



**060.48**

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |





**019.01**

| | |
|---|---|
| **Etiqueta de identificação,** plástico, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm (para 78.12/36/50/60/51/61) | 019.01 |

VI-2017, www.findernet.com

**Termostato de painel**

- Dimensões reduzidas (largura 17.5 mm)
- Contato bimetálico
- Ampla faixa de ajuste
- Longa vida elétrica
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

| | NEW 7T.81.0.000.240x | NEW 7T.81.0.000.230x |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Controle de aquecimento | • Controle de ventilação |
| |  |  |

**Controle de aquecimento** - Quando a temperatura do painel cair abaixo do valor mínimo ajustado o contato será fechado para ativar as resistências de aquecimento. Logo que o valor mínimo ajustado é atingido o contato torna a se abrir.
**Controle de ventilação** - Quando a temperatura do painel exceder o valor máximo ajustado o contato será fechado para ativar a refrigeração. Logo que a temperatura cair abaixo deste valor ajustado, o contato torna a se abrir.

Para as dimensões do produto vide a página 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NF | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx. corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 |
| Tensão nominal/ Máx. tensão comutável | V AC | 250/250 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 250 | 250 |
| Potência motor monofásico AC3 (230 V AC) | kW | 1.1 | 1.1 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 1/0.3/0.15 | 1/0.3/0.15 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (12/10) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Faixa de ajuste da temperatura** | | | |
| Faixa de ajuste para ventilação | °C | — | –20…+40 \| +0…+60 |
| Temperatura diferencial | K | — | 7 ± 4 |
| Faixa de ajuste para aquecimento | °C | –20…+40 \| +0…+60 | — |
| Temperatura diferencial | K | 7 ± 4 | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –45…+80 | –45…+80 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC 03 cULus | |

G

## Codificação

Exemplo: Série 7T, termostato para controle de ventilação, ativa a ventilação se a temperatura ultrapassa o valor determinado (máx. +60 °C), montagem em trilho 35 mm (EN 60715).

| 7 | T | . | 8 | 1 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 3 | 0 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
8 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Número de contatos**
1 = 1 contato

**Tipo de tensão**
0 = não requer tensão de alimentação

**Tensão de alimentação**
000 = não requer tensão de alimentação

**Função de monitoramento**
2 = Temperatura ajustável

**Configuração do contato**
3 = 1 contato NA
4 = 1 contato NF

**Função de controle**
(Somente temperatura)
1 = (–20…+40)°C
3 = (0…+60)°C


## Características gerais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Isolação** | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 500 | |
| **Outros dados** | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | 0.5 |
| Seção máxima do cabo | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 2.5 | 1 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 12 | 1 x 16 |

G

## Dimensões do produto

7T.81
Conexão a parafuso












X-2017, www.findernet.com

**Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 120 V ou 230 V AC**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Volume de ar (14…470) m³/h (com filtro de exaustão instalado no painel)
- Volume de ar (24…630) m³/h (fluxo livre)
- Consumo de energia (4…130) W
- Tensão nominal: 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Outras versões disponíveis*:
  - Ventilador com Filtro EMC (7F.70) e Filtro de exaustão EMC (7F.07)
  - Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.80)

* Para Codificação, vide páginas 6 e 9

| | 7F.50.8.xxx.1020 | 7F.50.8.xxx.2055 | 7F.50.8.xxx.3100 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 24 m³/h<br>• Potência nominal 13 W<br>• Tamanho 1 | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 55 m³/h<br>• Potência nominal 22 W<br>• Tamanho 2 | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 100 m³/h<br>• Potência nominal 22 W<br>• Tamanho 3 |
| |  |  |  |
| |  |  |  |

Nota:
Ao inverter o motor do ventilador, a direção do fluxo de ar pode ser alterada do modo "Ventilação" para "Exaustão" ** (exceto para os tipos 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 e 7F.50.8.xxx.5630).

** Fornecido no modo de "Ventilação" (Standard).





| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características do ventilador** | | | | | | | | |
| Volume de ar (fluxo livre) | m³/h | 24 | | 55 | | 100 | | |
| Volume de ar (com filtro de exaustão instalado) | m³/h | 14 | | 40 | | 75 | | |
| Nível de ruído | dB (A) | 30 | | 43 | | 43 | | |
| Vida média a 40 °C | h | 50000 | | 50000 | | 50000 | | |
| **Características elétricas** | | | | | | | | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | |
| Corrente nominal | A | 0.14 | 0.1 | 0.26 | 0.14 | 0.26 | 0.14 | |
| Potência nominal | W | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| **Outros dados** | | | | | | | | |
| Material | | Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035) | | | | | | |
| Classe do filtro | | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% | | | | | | |
| Material do filtro | | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) | | | | | | |
| Conexões elétricas/seção dos cabos | | Borne de três polos a parafuso/max 2.5 mm² | | | | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+70 | | | | | | |
| Classe de proteção | | I | | | | | | |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | | IP54 | | | | | | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | | | | |

# SÉRIE 7F
## Ventilador com filtro (24…630) m³/h

**Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 120 V ou 230 V AC**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Volume de ar (14…470) m³/h (com filtro de exaustão instalado no painel)
- Volume de ar (24…630) m³/h (fluxo livre)
- Consumo de energia (4…130) W
- Tensão nominal: 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Outras versões disponíveis*:
  - Ventilador com Filtro EMC (7F.70) e Filtro de exaustão EMC (7F.07)
  - Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.80)

* Para Codificação, vide páginas 6 e 9

| | 7F.50.8.xxx.4230 | 7F.50.8.xxx.4370 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 230 m³/h<br>• Potência nominal 40 W<br>• Tamanho 4 | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 370 m³/h<br>• Potência nominal 70 W<br>• Tamanho 4 |
| |  |  |
| |  |  |

Nota:
Ao inverter o motor do ventilador, a direção do fluxo de ar pode ser alterada do modo "Ventilação" para "Exaustão" ** (exceto para os tipos 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 e 7F.50.8.xxx.5630).

** Fornecido no modo de "Ventilação" (Standard).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características do ventilador** | | | | | |
| Volume de ar (fluxo livre) | m³/h | 230 | | 370 | |
| Volume de ar (com filtro de exaustão instalado) | m³/h | 180 | | 250 | |
| Nível de ruído | dB (A) | 53 | | 65 | |
| Vida média a 40 °C | h | 50000 | | 50000 | |
| **Características elétricas** | | | | | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 120 | 230 | 120 | 230 |
| Corrente nominal | A | 0.34 | 0.17 | 0.8 | 0.4 |
| Potência nominal | W | 40 | 40 | 70 | 70 |
| **Outros dados** | | | | | |
| Material | | Plásticos de acordo com a UL94 V 0, cinza claro (RAL 7035) | | | |
| Classe do filtro | | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% | | | |
| Material do filtro | | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) | | | |
| Conexões elétricas/seção dos cabos | | Borne de três polos a parafuso/max 2.5 mm² | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+70 | | | |
| Classe de proteção | | I | | | |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | | IP54 | | | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |





**Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 120 V ou 230V AC**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Volume de ar (14…470) m³/h (com filtro de exaustão instalado no painel)
- Volume de ar (24…630) m³/h (fluxo livre)
- Consumo de energia (4…130) W
- Tensão nominal: 120 ou 230 V AC (50/60 Hz)
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Outras versões disponíveis*:
  - Ventilador com Filtro EMC (7F.70) e Filtro de exaustão EMC (7F.07)
  - Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.80)

* Para Codificação, vide páginas 6 e 9

Nota:
Ao inverter o motor do ventilador, a direção do fluxo de ar pode ser alterada do modo "Ventilação" para "Exaustão" ** (exceto para os tipos 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 e 7F.50.8.xxx.5630).

** Fornecido no modo de "Ventilação" (Standard).

| | | 7F.50.8.xxx.5500 | | 7F.50.8.xxx.5630 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  | |  | |
| | | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 500 m³/h<br>• Potência nominal 70 W<br>• Tamanho 5 | | • Tensão nominal (120 ou 230)V AC<br>• Volume de ar 630 m³/h<br>• Potência nominal 130 W<br>• Tamanho 5 | |
| | |  | |  | |
| | |  | |  | |
| **Características do ventilador** | | | | | |
| Volume de ar (fluxo livre) | m³/h | 500 | | 630 | |
| Volume de ar (com filtro de exaustão instalado) | m³/h | 370 | | 470 | |
| Nível de ruído | dB (A) | 65 | | 72 | |
| Vida média a 40 °C | h | 50000 | | 50000 | |
| **Características elétricas** | | | | | |
| Tensão nominal | V AC (50/60 Hz) | 120 | 230 | 120 | 230 |
| Corrente nominal | A | 0.8 | 0.4 | 1.10 | 0.55 |
| Potência nominal | W | 70 | 70 | 130 | 130 |
| **Outros dados** | | | | | |
| Material | | Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035) | | | |
| Classe do filtro | | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% | | | |
| Material do filtro | | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) | | | |
| Conexões elétricas/seção dos cabos | | Borne de três polos a parafuso/ max 2.5 mm² | | Borne de quatro polos a parafuso / max 2.5 mm² | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+70 | | | |
| Classe de proteção | | I | | | |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | | IP54 | | | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |







VIII-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 7F
## Ventilador com filtro (24…630) m³/h

**Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 24V DC**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Volume de ar (14…470) m³/h (com filtro de exaustão instalado no painel)
- Volume de ar (24…630) m³/h (fluxo livre)
- Consumo de energia (4…130) W
- Tensão nominal: 24 V DC
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Outras versões disponíveis*:
  - Ventilador com Filtro (7F.70) e Filtro de exaustão EMC (7F.07)
  - Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.80)

* Para Codificação, vide páginas 6 e 9

| | 7F.50.9.024.1020 | 7F.50.9.024.2055 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Tensão nominal 24 V DC<br>• Volume de ar 24 m³/h<br>• Potência nominal 4 W<br>• Tamanho 1 | • Tensão nominal 24 V DC<br>• Volume de ar 55 m³/h<br>• Potência nominal 9 W<br>• Tamanho 2 |
| |  |  |
| |  |  |

Nota:
Ao inverter o motor do ventilador, a direção do fluxo de ar pode ser alterada do modo "Ventilação" para "Exaustão" ** (exceto para os tipos 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 e 7F.50.8.xxx.5630).

** Fornecido no modo de "Ventilação" (Standard).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características do ventilador** | | | |
| Volume de ar (fluxo livre) | m³/h | 24 | 55 |
| Volume de ar (com filtro de exaustão instalado) | m³/h | 14 | 40 |
| Nível de ruído | dB (A) | 35 | 45 |
| Vida média a 40 °C | h | 50000 | 50000 |
| **Características elétricas** | | | |
| Tensão nominal | V DC | 24 | 24 |
| Corrente nominal | A | 0.16 | 0.37 |
| Potência nominal | W | 4 | 9 |
| **Outros dados** | | | |
| Material | | Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035) | |
| Classe do filtro | | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% | |
| Material do filtro | | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até 100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) | |
| Conexões elétricas/seção dos cabos | | Borne de dois polos a parafuso/max 2.5 mm² | |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+70 | |
| Classe de proteção | | I | |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | | IP54 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | |







VIII-2017, www.findernet.com

**Ventilador com filtro adequado para armários e painéis elétricos, versões de 24V DC**

- Baixo nível de ruído
- Mínimas dimensões externas ao painel
- Volume de ar (14…470) m³/h (com filtro de exaustão instalado no painel)
- Volume de ar (24…630) m³/h (fluxo livre)
- Consumo de energia (4…130) W
- Tensão nominal: 24 V DC
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Outras versões disponíveis*:
  - Ventilador com Filtro EMC (7F.70) e Filtro de exaustão EMC (7F.07)
  - Ventilador com filtro para modo de fluxo reverso (7F.80)

* Para Codificação, vide páginas 6 e 9

| | | 7F.50.9.024.3100 | 7F.50.9.024.4230 |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| | | • Tensão nominal 24 V DC<br>• Volume de ar 100 m³/h<br>• Potência nominal 9 W<br>• Tamanho 3 | • Tensão nominal 24 V DC<br>• Volume de ar 230 m³/h<br>• Potência nominal 26 W<br>• Tamanho 4 |
| | |  |  |
| | |  |  |
| **Características do ventilador** | | | |
| Volume de ar (fluxo livre) | m³/h | 100 | 230 |
| Volume de ar (com filtro de exaustão instalado) | m³/h | 75 | 180 |
| Nível de ruído | dB (A) | 45 | 61 |
| Vida média a 40 °C | h | 50000 | 50000 |
| **Características elétricas** | | | |
| Tensão nominal | V DC | 24 | 24 |
| Corrente nominal | A | 0.37 | 1.08 |
| Potência nominal | W | 9 | 26 |
| **Outros dados** | | | |
| Material | | Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035) | |
| Classe do filtro | | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% | |
| Material do filtro | | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até 100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) | |
| Conexões elétricas/seção dos cabos | | Borne de dois polos a parafuso/max 2.5 mm² | |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+70 | |
| Classe de proteção | | I | |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | | IP54 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | |

Nota:
Ao inverter o motor do ventilador, a direção do fluxo de ar pode ser alterada do modo "Ventilação" para "Exaustão" ** (exceto para os tipos 7F.50.8.xxx.4370, 7F.50.8.xxx.5500 e 7F.50.8.xxx.5630).

** Fornecido no modo de "Ventilação" (Standard).

# SÉRIE 7F
Ventilador com filtro (24...630) m³/h

## Codificação

Exemplo: Série 7F, ventilador com filtro para montagem em painel, tensão nominal de 230 V AC, tamanho 1, volume de ar 24 m³/h.

**7 F . 5 0 . 8 . 2 3 0 . 1 0 2 0**

**Série**

**Tipo**
50 = Ventilador com filtro - para uso interno
70 = Ventilador com filtro EMC - para uso interno
80 = Ventilador com filtro com fluxo reverso - para uso interno

**Tipo de alimentação**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão nominal**
024 = 24 V DC
120 = 120 V AC
230 = 230 V AC

**Dimensões**
1 = Tamanho 1 ($92^{+0.5}$ x $92^{+0.5}$) mm
2 = Tamanho 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) mm
3 = Tamanho 3 ($177^{+1.0}$ x $177^{+1.0}$) mm
4 = Tamanho 4 ($224^{+1.0}$ x $224^{+1.0}$) mm
5 = Tamanho 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) mm

**Volume de ar** (fluxo livre)
020 = 24 m³/h
055 = 55 m³/h
100 = 100 m³/h
230 = 230 m³/h
370 = 370 m³/h
500 = 500 m³/h
630 = 630 m³/h

G







**Ventilador com filtro - Versões disponíveis**

| Versões standard | Versões EMC | Versões com fluxo reverso | |
|---|---|---|---|
| 7F.50.8.120.1020 | — | 7F.80.8.120.1020 | Ventilador com filtro, tamanho 1 |
| 7F.50.8.120.2055 | — | 7F.80.8.120.2055 | Ventilador com filtro, tamanho 2 |
| 7F.50.8.120.3100 | — | 7F.80.8.120.3100 | Ventilador com filtro, tamanho 3 |
| 7F.50.8.120.4230 | — | 7F.80.8.120.4230 | Ventilador com filtro, tamanho 4 |
| 7F.50.8.120.4370 | — | 7F.80.8.120.4370 | Ventilador com filtro, tamanho 4 |
| 7F.50.8.120.5500 | — | 7F.80.8.120.5500 | Ventilador com filtro, tamanho 5 |
| 7F.50.8.120.5630 | — | — | Ventilador com filtro, tamanho 5 |
| 7F.50.8.230.1020 | 7F.70.8.230.1020 | 7F.80.8.230.1020 | Ventilador com filtro, tamanho 1 |
| 7F.50.8.230.2055 | 7F.70.8.230.2055 | 7F.80.8.230.2055 | Ventilador com filtro, tamanho 2 |
| 7F.50.8.230.3100 | 7F.70.8.230.3100 | 7F.80.8.230.3100 | Ventilador com filtro, tamanho 3 |
| 7F.50.8.230.4230 | 7F.70.8.230.4230 | 7F.80.8.230.4230 | Ventilador com filtro, tamanho 4 |
| 7F.50.8.230.4370 | 7F.70.8.230.4370 | 7F.80.8.230.4370 | Ventilador com filtro, tamanho 4 |
| 7F.50.8.230.5500 | 7F.70.8.230.5500 | 7F.80.8.230.5500 | Ventilador com filtro, tamanho 5 |
| 7F.50.8.230.5630 | 7F.70.8.230.5630 | — | Ventilador com filtro, tamanho 5 |
| 7F.50.9.024.1020 | 7F.70.9.024.1020 | 7F.80.9.024.1020 | Ventilador com filtro, tamanho 1 |
| 7F.50.9.024.2055 | 7F.70.9.024.2055 | 7F.80.9.024.2055 | Ventilador com filtro, tamanho 2 |
| 7F.50.9.024.3100 | 7F.70.9.024.3100 | 7F.80.9.024.3100 | Ventilador com filtro, tamanho 3 |
| 7F.50.9.024.4230 | 7F.70.9.024.4230 | 7F.80.9.024.4230 | Ventilador com filtro, tamanho 4 |

Nota:
As características técnicas (volume de ar, dimensões e parâmetros elétricos) dos ventiladores com filtro versões standard (7F.50), versões com filtro EMC (7F.70) e das versões com fluxo reverso (7F.80) - são exatamente as mesmas.
7F.50.8.120.5630 não tem aprovação UL. Outras versões a pedido.



VIII-2017, www.findernet.com

| **Filtro de exaustão**<br>O tamanho do filtro de exaustão deve corresponder ao tamanho do ventilador com filtro, para obter a melhor ventilação no interior do armário/painel elétrico<br>• Profundidade mínima no interior do armário/ painel elétrico<br>• Economia de tempo na instalação e manutenção<br>• Outras versões disponíveis*:<br>- Filtro de exaustão EMC (7F.07)<br><br>* Para Codificação, vide página 9 | **7F.05.0.000.1000**<br><br>• Para ventilador com filtro 7F.50.x.xxx.1020<br>• Tamanho 1 | **7F.05.0.000.2000**<br><br>• Para ventilador com filtro 7F.50.x.xxx.2055<br>• Tamanho 2 | **7F.05.0.000.3000**<br><br>• Para ventilador com filtro 7F.50.x.xxx.3100<br>• Tamanho 3 |
|---|---|---|---|
| | <br> | <br> | <br> |

| **Outros dados** | |
|---|---|
| Material | Plásticos de acordo com a UL94 V-0, cinza claro (RAL 7035) |
| Classe do filtro | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% |
| Material do filtro | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | IP54 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC cULus |



G

**Filtro de exaustão**

O tamanho do filtro de exaustão deve corresponder ao tamanho do ventilador com filtro, para obter a melhor ventilação no interior do armário/painel elétrico

- Profundidade mínima no interior do armário/painel elétrico
- Economia de tempo na instalação e manutenção
- Outras versões disponíveis*:
  - Filtro de exaustão EMC (7F.07)

* Para Codificação, vide página 9

| | 7F.05.0.000.4000 | 7F.05.0.000.5000 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Para ventilador com filtro 7F.50.x.xxx.4230 ou 7F.50.8.xxx.4370<br>• Tamanho 4 | • Para ventilador com filtro 7F.50.8.x.xxx.5500 ou 7F.50.8.xxx.5630<br>• Tamanho 5 |
| |  |  |

| **Outros dados** | |
|---|---|
| Material | Plásticos de acordo com a UL94 V 0, cinza claro (RAL 7035) |
| Classe do filtro | G3 conforme EN 779, grau de filtragem (80…90)% |
| Material do filtro | Fibra sintética com construção progressiva que pode suportar temperaturas de até +100 °C, autoextinguível, Classe F1 (DIN 53438) |
| Categoria de proteção conforme EN 60529 | IP54 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC cULus |

## Codificação

Exemplo: Série 7F, filtro de exaustão para montagem em parede, tamanho 1.

| 7 | F | . | 0 | 5 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
05 = Filtro de exaustão - para uso interno
07 = Filtro de exaustão EMC - para uso interno

**Tipo de alimentação**
0 = Não aplicado para filtros de exaustão

**Tensão nominal**
000 = Não aplicado para filtros de exaustão

**Dimensões**
1000 = Tamanho 1 ($92^{+0.5}$ x $92^{+0.5}$) mm
2000 = Tamanho 2 ($125^{+1.0}$ x $125^{+1.0}$) mm
3000 = Tamanho 3 ($177^{+1.0}$ x $177^{+1.0}$) mm
4000 = Tamanho 4 ($224^{+1.0}$ x $224^{+1.0}$) mm
5000 = Tamanho 5 ($291^{+1.0}$ x $291^{+1.0}$) mm

**Filtros de exaustão - Versões disponíveis**

| Versões standard | Versões EMC | |
|---|---|---|
| 7F.05.0.000.1000 | 7F.07.0.000.1000 | Filtro de exaustão, tamanho 1 |
| 7F.05.0.000.2000 | 7F.07.0.000.2000 | Filtro de exaustão, tamanho 2 |
| 7F.05.0.000.3000 | 7F.07.0.000.3000 | Filtro de exaustão, tamanho 3 |
| 7F.05.0.000.4000 | 7F.07.0.000.4000 | Filtro de exaustão, tamanho 4 |
| 7F.05.0.000.5000 | 7F.07.0.000.5000 | Filtro de exaustão, tamanho 5 |

## Componentes

| Ventilador com filtro standard | Filtro de exaustão standard | Ventilador com filtro EMC | Filtro de exaustão EMC | Filtro de reposição | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|
| 7F.50.8.xxx.1020 | 7F.05.0.000.1000 | 7F.70.8.230.1020 | 7F.07.0.000.1000 | 07F.15 | 1 |
| 7F.50.8.xxx.2055 | 7F.05.0.000.2000 | 7F.70.8.230.2055 | 7F.07.0.000.2000 | 07F.25 | 2 |
| 7F.50.8.xxx.3100 | 7F.05.0.000.3000 | 7F.70.8.230.3100 | 7F.07.0.000.3000 | 07F.35 | 3 |
| 7F.50.8.xxx.4230 | 7F.05.0.000.4000 | 7F.70.8.230.4230 | 7F.07.0.000.4000 | 07F.45 | 4 |
| 7F.50.8.xxx.4370 | 7F.05.0.000.4000 | 7F.70.8.230.4370 | 7F.07.0.000.4000 | 07F.45 | 4 |
| 7F.50.8.xxx.5500 | 7F.05.0.000.5000 | 7F.70.8.230.5500 | 7F.07.0.000.5000 | 07F.55 | 5 |
| 7F.50.8.xxx.5630 | 7F.05.0.000.5000 | 7F.70.8.230.5630 | 7F.07.0.000.5000 | 07F.55 | 5 |
| 7F.50.9.024.1020 | 7F.05.0.000.1000 | 7F.70.9.024.1020 | 7F.07.0.000.1000 | 07F.15 | 1 |
| 7F.50.9.024.2055 | 7F.05.0.000.2000 | 7F.70.9.024.2055 | 7F.07.0.000.2000 | 07F.25 | 2 |
| 7F.50.9.024.3100 | 7F.05.0.000.3000 | 7F.70.9.024.3100 | 7F.07.0.000.3000 | 07F.35 | 3 |
| 7F.50.9.024.4230 | 7F.05.0.000.4000 | 7F.70.9.024.4230 | 7F.07.0.000.4000 | 07F.45 | 4 |


| Filtro de reposição | 07F.15 | 07F.25 | 07F.35 | 07F.45 | 07F.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grau de proteção | IP54 | | | | |

## Acessórios



**07F.80**


| **Dispositivo de compensação de pressão,** para compensação da pressão em armários/painéis elétricos | | **07F.80** |
|---|---|---|
| Área de saída de ar | $cm^2$ | 7 |
| Montagem | | Prensa cabo PG 29 com porca |
| Torque | Nm | 5 (max 10) |
| Material | | Plástico de acordo com a UL94-V0 |
| Dimensões (diâmetro/profundidade) | mm | 65.5/30.5 |
| Posição de montagem | | Parede lateral superior do armário/painel elétrico |
| Temperatura ambiente | °C | –45…+70 |
| Grau de proteção | | IP55 |





Cada embalagem contêm 2 dispositivos de compensação de pressão

## Instruções de montagem para ventiladores com filtro e filtros de exaustão

**Disposição de montagem para ventiladores com filtro e filtros de exaustão**





**Furação e dimensões de montagem para os ventiladores com filtro e filtros de exaustão**




**Montagem e manutenção**

1. Fazer um corte na parede lateral do armário/painel elétrico de acordo com as dimensões do ventilador com filtro ou filtro de exaustão.
   Um modelo de corte está incluso nas embalagens do ventilador com filtro e do filtro de exaustão.
2. Faça as conexões elétricas.
3. A montagem é feita encaixando as abas laterais do ventilador com filtro ou do filtro de exaustão ao corte feito na parede lateral do armário/painel elétrico (em chapas com espessuras de 1.2…2.4 mm, pode-se montar sem o uso de parafusos).
   Para espessuras superiores, é aconselhável montar com os parafusos fornecidos (para o tamanho 1, o modelo mostra apenas o tamanho do corte).
4. Quando for necessário o uso de parafusos para a montagem, deve-se remover a tampa de plástico e prender o ventilador com filtro com os 4 parafusos fornecidos.
   Em seguida insira o filtro e encaixe a tampa de plástico na estrutura de montagem.
5. Durante a manutenção ou substituição do filtro deve-se remover a tampa de plástico, substituir o filtro e voltar a encaixar a tampa de plástico.

## Seleção do ventilador




**Exemplo**

Em primeiro lugar, calcular a potência dissipada dentro do armário/painel elétrico. Em seguida, calcular a diferença máxima entre as temperaturas interna e externa (linhas verdes), considerando a diferença entre a temperatura máxima permitida no interior (em função da temperatura dos componentes ou da especificação) e a temperatura máxima prevista na parte exterior do armário/painel elétrico.

A projeção sobre o eixo X, do ponto correspondente a intersecção da potência (Watts) e da linha verde apropriada, corresponde ao volume de ar em m³/h necessário para cumprir o limite máximo da temperatura interna. O prolongamento vertical desta linha até a sua intersecção com as linhas horizontais de cor azul indica o modelo de ventilador 7F mais apropriado que deverá ser introduzido no armário/painel elétrico, fornecendo assim o volume de ar necessário.

O exemplo em cima corresponde a um armário/painel elétrico com uma potência térmica interna dissipada de 500 W e assume que a diferença máxima de temperatura entre o interior e o exterior do armário/painel elétrico é de 20K. O volume de ar necessário é um pouco menos de 80 m³/h.

Sugere-se que seja aumentado em 10%, para evitar os efeitos prejudiciais do filtro sujo.

Os modelos 7F com volume de ar de 100 m³/h fornecem assim a correta dissipação de calor nestas circunstâncias.



VIII-2017, www.findernet.com

## Notas sobre aplicações

**Ventilador com filtro**
A caixa do ventilador de rolamentos axiais de esferas é feita de alumínio e o rotor é feito de plástico ou de metal (dependendo do tipo).

**Classes do filtro**
A norma EN 779 divide os filtros em 9 classes: 4 para filtros de partículas de poeira "grossa" e 5 para filtros específicos para poeira fina.
Os filtros de poeira "grossa" G1 - G4 são capazes de filtrar partículas com dimensões > 10 µm e os filtros de poeira fina G5 - G9 são capazes de filtrar partículas com dimensões de (1…10) µm.

| Classes do filtro | Exemplo de partículas | Tamanho da partícula |
|---|---|---|
| G1 - G4 (EU1 - EU4) | Fibras têxteis, cabelo, areia, pólen, esporos, insetos, poeira de cimento | > 10 µm |
| G5 - G9 (EU5 - EU9) | Pólen, esporos, poeira de cimento, fumaça de cigarro, fumaça de óleo, fuligem | (1…10) µm |

**Grau de filtragem (Am)**
O grau de filtragem (Am) representa a porcentagem de poeira em peso, que é capturada e retida pelo filtro.

**Malha do filtro**
A qualidade da malha do filtro é controlada de forma independente, de acordo com a norma EN 779 e marcada somente no final dos testes.
As malhas dos filtros são classificadas como G3 e possuem um grau médio de filtragem de (80…90)%.

**Material do filtro**
O filtro é feito de fibra sintética com construção progressiva, o qual é resistente a 100% de umidade relativa e temperaturas de até +100 °C.
Os materiais utilizados estão em conformidade com a classe F1, segundo a norma DIN 53438 e são autoextinguíveis.

**Construção progressiva da malha do filtro**
As fibras individuais da malha do filtro são entrelaçadas mediante a um processo especial, para fornecer uma construção progressiva em que a dimensão das fibras e seu espaçamento variam de acordo com a espessura da malha do filtro.
Isto significa que as partículas grossas de poeira são capturadas em primeiro lugar e a poeira mais fina posteriormente através da espessura da malha. Desta forma, é usada toda a profundidade da malha do filtro.

**Inflamabilidade dos materiais plásticos**
Os plásticos utilizados são todos homologados pela UL94 com classe de inflamabilidade V-0.

**Ventiladores com filtro EMC e filtros de exaustão EMC**
A estrutura plástica de fixação dos ventiladores com filtro EMC (7F.70) e dos filtros de exaustão EMC (7F.07) é metalizada com uma tinta spray condutora.
A junta localizada na estrutura de montagem para selar o ventilador ou o filtro de exaustão no painel elétrico também é metalizada.
Além disso, no ventilador com filtro EMC, entre a estrutura de montagem metalizada e o filtro, existe uma grade metálica.
Portanto, entre as partes metálicas do ventilador com filtro e o armário/painel elétrico metálico, existe continuidade elétrica.

**Ventilador com filtro "fluxo reverso"**
Tal como fornecido, o ventilador com filtro standard prevê a direção do fluxo de ar do exterior para o interior: o ar frio é filtrado e soprado para dentro do armário/painel elétrico. Em alguns casos é necessário extrair o ar quente do armário/painel elétrico.
Neste caso é possível utilizar os ventiladores com filtro no modo de "Filtro de exaustão" (7F.80).

**Montagem do dispositivo de compensação de pressão**
Em armários/painéis elétricos selados a pressão interna pode variar devido a variações de temperatura. O dispositivo de compensação de pressão (07F.80) compensa a diferença de pressão interna/externa, mantendo um nível elevado de proteção e impedindo a entrada de poeira e umidade no armário ou painel elétrico. O dispositivo de compensação de pressão é aprovado para uso em armários/painéis elétricos de acordo com a norma DIN EN 62208.

Faça um furo de Ø $37^{+1.0}$ mm na parede lateral do armário/painel elétrico, e fixe o dispositivo de compensação de pressão com a porca fornecida. É importante assegurar que o anel de vedação esteja localizado na parte externa do armário/painel elétrico. Para garantir um ótimo equilíbrio de pressão, recomenda-se a instalação de dois dispositivos de compensação de pressão na parte superior das laterais do armário/painel elétrico.

**Temporizador modular multifunções e monofunção**

**80.01 - Multifunções e multitensão**
**80.11 - Atraso à operação, multitensão**

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"

80.01 / 80.11
Conexão a parafuso



*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página V*


Para as dimensões do produto vide a página 7

## 80.01




- Multitensão
- Multifunções

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**SW:** Intermitência simétrica início ON
**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**CE:** Atraso a operação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)




Esquema de ligação (sem START externo)





Esquema de ligação (com START externo)

## 80.11



- Multitensão
- Monofunção

**AI:** Atraso à operação




Esquema de ligação (sem START externo)

| | | 80.01 | 80.11 |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 | 16/30 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12…240 | 24…240 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12…240 | 24…240 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | < 1.8/< 1 | < 1.8/< 1 |
| Campo de funcionamento | V AC | 10.8…265 | 16.8…265 |
| | V DC | 10.8…265 | 16.8…265 |
| **Características gerais** | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h | |
| Repetibilidade | % | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | 100 | 100 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 | — |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC LR RINA cULus | |

H

# SÉRIE 80
## Temporizador modular 16 A

**Temporizador modular monofunção**

**80.21 - Atraso após operação, multitensão**
**80.41 - Atraso à desoperação início ON (com start), multitensão**
**80.91 - Intermitência assimétrica, multitensão**





- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"

80.21 / 80.41 / 80.91
Conexão a parafuso



*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | 80.21 | 80.41 | 80.91 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Multitensão<br>• Monofunção | • Multitensão<br>• Monofunção | • Multitensão<br>• Monofunção |
| | **DI:** Atraso após operação | **BE:** Atraso à desoperação (após START) | **LI:** Intermitência assimétrica início ON<br>**LE:** Intermitência assimétrica início (start externo) |
| |  |  |   |
| | Esquema de ligação (sem START externo) | Esquema de ligação (com START externo) | Esquema de ligação (sem START externo) / Esquema de ligação (com START externo) |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16/30 | 16/30 | 16/30 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 4,000 | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 500 (10/5) | 500 (10/5) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz) | 24…240 | 24…240 | 12…240 |
| nominal ($U_N$) V DC | 24…240 | 24…240 | 12…240 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | < 1.8/< 1 | < 1.8/< 1 | < 1.8/< 1 |
| Campo de funcionamento V AC | 16.8…265 | 16.8…265 | 10.8…265 |
| V DC | 16.8…265 | 16.8…265 | 10.8…265 |
| **Características gerais** | | | |
| Regulagem da temporização | (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h | | |
| Repetibilidade % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno ms | 100 | 100 | 100 |
| Duração mínima do impulso de start/reset ms | — | 50 | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente °C | –10…+50 | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC RINA cULus | | |

H



XII-2017, www.findernet.com

**Temporizador de estado sólido multifunção e multitensão**

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Saída multitensão (24…240 V AC/DC), independente da tensão de entrada
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Multitensão de entrada com tecnologia "PWM clever"

80.71
Conexão a parafuso




## 80.71




- Multitensão
- Multifunções

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**SW:** Intermitência simétrica início ON
**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**CE:** Atraso a operação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)




Esquema de ligação (sem START externo)




Esquema de ligação (com START externo)

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | |
|---|---|---|
| **Circuito de saída** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA |
| Corrente nominal | A | 1 |
| Tensão nominal | V AC/DC | 24…240 |
| Tensão de comutação | V AC/DC | 19…265 |
| Carga nominal em AC15 | A | 1 |
| Carga nominal em DC1 | A | 1 |
| Mínima corrente de comutação | mA | 0.5 |
| Máxima corrente residual saída "OFF" | mA | 0.05 |
| Máxima tensão de queda saída "ON" | V | 2.8 |
| **Circuito de entrada** | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 24…240 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 24…240 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 1.3/1.3 |
| Campo de funcionamento | V AC | 19…265 |
| | V DC | 19…265 |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h |
| Repetibilidade | % | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | 100 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 5 |
| Vida elétrica | ciclos | $100 \cdot 10^6$ |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC LR RINA |

H

# SÉRIE 80
## Temporizador modular 6 - 8 A

**Temporizador modular monofunção**

**80.61 - Atraso à desoperação início (sem alimentação auxiliar), multitensão**

**80.82 - Estrela-triângulo, multitensão**



- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seletor rotativo frontal de escalas de tempo
- Quatro escalas de tempo de 0.05 s a 180 s (tipo 80.61)
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 20 min (tipo 80.82)
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

80.61 / 80.82
Conexão a parafuso



*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | 80.61 | 80.82 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Multitensão<br>• Monofunção | • Multitensão<br>• Monofunção<br>• Tempo de transferência regulável (0.05…1)s |
| | **BI:** Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar) | **SD:** Estrela - Triângulo |
| |  |  |
| | Esquema de ligação (sem START externo) | Esquema de ligação (sem START externo) |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 2 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 8/15 | 6/10 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2000 | 1500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 400 | 300 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.3 | — |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 8/0.3/0.12 | 6/0.2/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 500 (12/10) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação V AC (50/60 Hz) | 24…240 | 24…240 |
| nominal ($U_N$) V DC | 24…220 | 24…240 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | < 0.6/< 0.6 | < 1.3/< 0.8 |
| Campo de funcionamento V AC | 16.8…265 | 16.8…265 |
| V DC | 16.8…242 | 16.8…265 |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | (0.05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s | (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min |
| Repetibilidade % | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno ms | — | 100 |
| Duração mínima do impulso de start/reset ms | 500 (A1-A2) | — |
| Precisão de regulagem de fundo de escala % | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente °C | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC LR RINA cULus | |

H

XII-2017, www.findernet.com

**Temporizador modular multifunções e multitensão**

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Seis escalas de tempo de 0.1s a 24 h
- Alta isolação entrada/saída
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser usadas para ajustar a função, tempo e desengatar do trilho 35 mm (EN 60715)
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"


80.51.0.240.0000
Conexão a parafuso



80.51..0.240.P000
Conexão Push-in




NEW **80.51**




- Multitensão (24…240) V AC/DC
- Multifunções

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**SW:** Intermitência simétrica início ON
**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**CE:** Atraso a operação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)




Esquema de ligação
(sem START externo)




Esquema de ligação
(com START externo)

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 7

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/16 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 24…240 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 24…240 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | < 1.8/< 1 |
| Campo de funcionamento | V AC | 17…265 |
| | V DC | 17…265 |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h |
| Repetibilidade | % | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus |

# SÉRIE 80
## Temporizador modular 1 - 6 - 8 - 16 A

## Codificação

Exemplo: Série 80, relé temporizado multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (12…240)V AC/DC.

**8 0 . 0  1 . 0 . 2 4 0 . 0  0  0  0**

**Série**

**Tipo**
0 = Multifunções (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
1 = Atraso à operação (AI)
2 = Atraso após operação (DI)
4 = Atraso à desoperação (BE)
6 = Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar) (BI)
7 = Multifunção com saída de estado sólido (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
8 = Estrela - Triângulo (SD)
9 = Intermitência assimétrica: início (LI, LE)

**Versões**
0 = Standard
P = Push-in (somente para 80.51)

**Tensão de alimentação**
240 = (12…240)V AC/DC (80.01, 80.91)
240 = (24…240)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.51, 80.71, 80.82)
240 = (24…240)V AC, (24…220)V DC (80.61)


**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz)/DC

**Número de contatos**
1 = 1 reversível
1 = 1 NA, somente tipo 80.71
2 = 2 NA, somente tipo 80.82

## Características gerais


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isolação** | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | | **80.01/11/21/41/51/82/91** | **80.61** | **80.71** |
| | entre circuito de entrada e de saída | V AC | 4000 | 2500 | 2500 |
| | entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | — |
| Isolação (1.2/50 µs) entre entrada e saída | | kV | 6 | 4 | 4 |
| **Características EMC** | | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | **80.01/11/21/41/61/71/91** | **80.51/82** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV |
| Campo eletromagnético de frequência de rádio (80 ÷ 1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-4 | 4 kV | 4 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| sobre terminais de Start (B1) | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| Ruídos de frequência de rádio de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-6 | 10 V | 10 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | classe B | classe A |
| **Outros dados** | | | | | |
| Absorção sobre o controle externo (B1) | | | < 1 mA | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1.4 | | |
| | com carga nominal | W | 3.2 | | |
| Torque | | Nm | 0.8 | | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | |
| | | mm² | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 | |

## Acessórios



020.24

| | |
|---|---|
| **Placa de identificação** para os tipos 80.82, plástico, 24 identificadores, 9 x 17 mm | 020.24 |



060.48


| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para os tipos 80.01/11/21/41/51/61/71, plástica, 48 identificadores, 6 x 12 mm | 060.48 |




XII-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


80.01/80.51
Conexão a parafuso





80.51
Conexão Push-in





80.11/80.21/80.61
Conexão a parafuso





80.41
Conexão a parafuso





80.91
Conexão a parafuso




80.71
Conexão a parafuso




80.82
Conexão a parafusoScrew terminal




XII-2017, www.findernet.com

H

## Funções

**U** = Alimentação

**S** = Start externo

= Contato NA


| LED* | Alimentação | Contato NA | Contato | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Aberto | Fechado |
| | Nenhuma | Aberto | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | Presente | Aberto | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | Presente | Aberto (tempo em progresso) | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | Presente | Fechado | 15 - 16 | 15 - 18 |


* O LED do tipo 80.61 se acende apenas quando a tensão de alimentação é aplicada ao temporizador. Durante a temporização, o LED não fica aceso.

Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).
Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (B1).


## Esquemas de ligação

Sem START externo




**Tipo**
**80.01**
**80.51**
**80.71**




**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.






**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.





**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor,que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo






**80.01**
**80.51**
**80.71**





**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contacto START. Desopera quando, após a abertura do contacto START decorre o tempo pré-selecionado.




**(CE) Atraso à operação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contacto START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.





**(DE) Atraso após operação (com START).**
O relé opera quando se fecha o contacto START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.





NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

• Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.




* Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1).




** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC




XII-2017, www.findernet.com


## Funções

### Esquemas de ligação





Sem START externo




80.11/21/61




80.82

| Tipo | |
|---|---|
| 80.11 |  |
| 80.21 |  |
| 80.61 |  |
| 80.82 |  |


**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.


**(BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).**
Aplicar tensão no temporizador (Tmin = 500 ms). A operação do relé dá-se imediatamente.O relé desopera quando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado.

**(SD) Arranque Estrela- Triângulo.**
Aplicar tensão no temporizador. O fecho do contato no enrolamento estrela ( ⅄ ) é imediato. Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato ( ⅄ ) abre-se.
Depois de uma pausa de Tu=(0.05...1)s, o contacto do enrolamento triângulo ( Δ ) fecha-se permanentemente.

Com START externo





80.41

| Tipo | |
|---|---|
| 80.41 |  |


**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contacto START.
O relé opera quando se fecha o
o contacto START. Desopera quando, após a abertura do contacto START decorre o tempo pré-selecionado.

Sem START externo






80.91

Com START externo





80.91


| Tipo | |
|---|---|
| 80.91 |  |
| |  |

**(LI) Intermitência assimétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo entre eles para os valores impostos de $T_1$ e $T_2$. Os ciclos não são iguais (tempo OFF= tempo ON).


**(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo)**
Ao fechar o contato de START,
o relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com o tempo de ON e OFF dividido entre eles para os valores impostos de $T_1$ e $T_2$.




• Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.




* Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao pólo positivo (segundo EN 60204-1).




** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC


**Temporizador modular multifunção e multitensão**

- Largura do módulo, 17.5 mm
- Sete funções (4 com start interno e 3 com start externo)
- Função do Reset
- Seis escalas de tempo de 0.1 s a 10 h
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

81.01

Conexão a parafuso







## 81.01




- Multitensão (DC não polarizado)
- Multifunção
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**SW:** Intermitência simétrica início ON
**SP:** Intermitência simétrica início OFF
**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)
**EEb:** Atraso após operação (após START




Esquema de ligação (sem START externo)




Esquema de ligação (com START externo)

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 500 (10/5) |
| Material dos contatos standard | | AgCdO |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12…230 |
| | V DC | 12…230 (não polarizado) |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | < 2/< 2 |
| Campo de funcionamento | V AC | 10.8…250 |
| | V DC | 10.8…250 |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…1)s, (1…10)s, (10…60)s, (1…10)min, (10…60)min, (1…10)h |
| Repetibilidade | % | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC |

# SÉRIE 81
Temporizador modular 16 A

## Codificação

Exemplo: Série 81, relé temporizado modular multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (12…230)V AC/DC.

| 8 | 1 | . | 0 | . | 1 | . | 0 | . | 2 | 3 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
0 = Multifunção (AI, DI, SW, SP, BE, DE, EEb)

**Número de contatos**
1 = 1 reversível


**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz) / DC

**Tensão de alimentação**
230 = (12…230)V AC/DC

## Características gerais

| **Características EMC** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-6 | 10 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | classe A |
| **Outros dados** | | | | |
| Absorção sobre o controle externo (B1) | | | < 1 mA (S-X) | < 1 mA (R-X) |
| Tensão potencial sobre o terminal de entrada R - X e S-X | | | Não há separação galvânica na alimentação A1 - A2 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1.3 | |
| | com carga nominal | W | 3.2 | |
| Torque | | Nm | 0.8 | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |

## Escala de temporização




NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

## Funções


**U** = Alimentação
**S** = Start externo
**R** = Reset
= Contato NA

| LED (verde) | LED (vermelho) | Alimentação | Contato NA | Contato | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aberto | Fechado |
| | | Nenhuma | Aberto | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | | Presente | Aberto | 15 - 18 | 15 - 16 |
| | | Presente | Fechado | 15 - 16 | 15 - 18 |


Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).
Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (X-S).

### Esquemas de ligação

Sem START externo




** Ligação do Reset (R-X) alternativa





**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé dá-se imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


**(SP) Intermitência simétrica início OFF.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

Com START externo




* Os terminais R, S, e X não devem ser ligados diretamente à tensão de alimentação, mas devem ser considerados no mesmo estado potencial de alimentação, com finalidade de isolamento.

** Ligação do Reset (R-X) alternativa





**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando há a abertura do contato START e o término do tempo pré-selecionado.

**(DE) Atraso após operação (com START).**
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

**(EEb) Atraso após operação (após START).**
O relé opera quando há a abertura do contato de START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

### Funcionamento do RESET (R)

O dispositivo desopera o relé imediatamente quando se pressiona o botão de reset, independentemente da função ou escala de tempo selecionada.




Exemplo:
função = atraso à operação.
**Ao pressionar o comando de reset, a temporização retoma o início da função escolhida.**


Exemplo:
função = atraso após operação (com start).
**Ao pressionar o comando de reset, termina a temporização. Para recomeçar é necessário novo impulso de start.**

## Acessórios



019.01

| | |
|---|---|
| **Etiqueta de identificação,** para tipo 81.01, plástico, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm | 019.01 |









060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para tipo 81.01, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |

**Temporizador modular multifunção**

**83.01 - Multifunção e multitensão, 1 contato**
**83.02 - Multifunção e multitensão, 2 contatos (temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo), potenciômetro externo para ajuste de tempo opcional**
**83.52 - Multifunção e multitensão, 2 contatos (temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo), potenciômetro externo para ajuste de tempo opcional e função pausa opcional**

- 22.5 mm de largura
- Oito escalas de tempo de 0.05 s a 10 dias
- Alto isolamento entrada/saída
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar os seletores de escala de tempo, de função e extrair o temporizador do trilho de 35 mm
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"
- Em conformidade com as normas EN 45545-2:2013 (proteção contra fogo e fumaça tóxica), EN 61373 (resistência a choques e vibrações, categoria 1, classe B), EN 50155 (resistência a temperatura e umidade) classe T1

| | 83.01 | 83.02 | 83.52 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Multitensão<br>• Multifunção | • Multitensão<br>• Multifunção<br>• A temporização pode ser ajustada por meio de potenciômetro externo<br>• 2 contatos temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo | • Multitensão<br>• Multifunção<br>• A temporização pode ser ajustada por meio de potenciômetro externo<br>• 2 contatos temporizados ou 1 temporizado + 1 instantâneo<br>• 3 funções com opção de pausa |
| | **AI:** Atraso à operação<br>**DI:** Atraso após operação<br>**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado<br>**SW:** Intermitência simétrica início ON<br>**BE:** Atraso à desoperação (após START)<br>**CE:** Atraso a operação (após START)<br>**DE:** Atraso após operação (com START)<br>**WD:** Watchdog (Intervalo rearmável início ON) | **AI:** Atraso à operação<br>**DI:** Atraso após operação<br>**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado<br>**SW:** Intermitência simétrica início ON<br>**BE:** Atraso à desoperação (após START)<br>**CE:** Atraso a operação (após START)<br>**DE:** Atraso após operação (com START)<br>**WD:** Watchdog (Intervalo rearmável início ON) | **AE:** Atraso à operação (após START)<br>**GE:** Impulso fixo (0.25 s) após o atraso pré-ajustado<br>**IT:** Relé de impulso temporizado<br>**FE:** Intervalo ao início e ao corte do sinal de START<br>**EEa:** Atraso após operação rearmável (após START)<br>**DEp:** Atraso após operação com pausa (após START)<br>**BEp:** Atraso à desoperação com pausa (após START)<br>**SHp:** Atraso à desoperação (após START) com desacionamento durante o sinal de pausa |
| |  Esquema de ligação (sem START externo)<br> Esquema de ligação (com START externo) |  Esquema de ligação (sem START externo)<br> Esquema de ligação (com START externo) |  Esquema de ligação (com START externo e conexão para potenciômetro externo)<br> Esquema de ligação (com START externo e sinal de pausa) |

Para as dimensões do produto vide a página 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 | 12/30 | 12/30 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 3000 | 3000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.12 | 12/0.3/0.12 | 12/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 24…240 | 24…240 | 24…240 |
| | V DC | 24…240 | 24…240 | 24…240 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | < 1.5/< 2 | < 2/< 2 | < 2/< 2 |
| Campo de funcionamento | V AC | 16.8…265 | 16.8…265 | 16.8…265 |
| | V DC | 16.8…265 | 16.8…265 | 16.8…265 |
| **Características gerais** | | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d | | |
| Repetibilidade | % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | 200 | 200 | 200 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 | 50 | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ | $60 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+60 | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC RINA cULus | | |




H

# SÉRIE 83
## Temporizador modular 16 A

**Temporizador modular monofunção**

**83.11 - Atraso à operação, multitensão**
**83.21 - Atraso após operação (após START), multitensão**
**83.41 - Atraso à desoperação (após START), multitensão**

- 1 contato reversível
- 22.5 mm de largura
- Oito escalas de tempo de 0.05 s a 10 dias
- Alto isolamento entrada/saída
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- "Blade + cross" - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar os seletores de escala de tempo, de função e extrair o temporizador do trilho de 35 mm
- Novas versões multitensão com tecnologia "PWM Clever"
- Em conformidade com as normas EN 45545-2:2013 (proteção contra fogo e fumaça tóxica), EN 61373 (resistência a choques e vibrações, categoria 1, classe B), EN 50155 (resistência a temperatura e umidade) classe T1

| | 83.11 | 83.21 | 83.41 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Multitensão<br>• Monofunção | • Multitensão<br>• Monofunção | • Multitensão<br>• Monofunção |
| | **AI:** Atraso à operação | **DI:** Atraso após operação | **BE:** Atraso à desoperação (após START) |
| |  |  |  |
| | Esquema de ligação (sem START externo) | Esquema de ligação (sem START externo) | Esquema de ligação (com START externo) |
| Para as dimensões do produto vide a página 5 | | | |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16/30 | 16/30 | 16/30 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 4000 | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 24…240 | 24…240 | 24…240 |
| V DC | 24…240 | 24…240 | 24…240 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | < 1.5/< 2 | < 1.5/< 2 | < 1.5/< 2 |
| Campo de funcionamento V AC | 16.8…265 | 16.8…265 | 16.8…265 |
| V DC | 16.8…265 | 16.8…265 | 16.8…265 |
| **Características gerais** | | | |
| Regulagem da temporização | (0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d | | |
| Repetibilidade % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno ms | 200 | 200 | 200 |
| Duração mínima do impulso de start/reset ms | — | — | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente °C | –20…+60 | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC LR RINA cULus | | |





X-2017, www.findernet.com




**Temporizador modular multifunção e monofunção**

**83.62 - Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF), multitensão, 2 contatos**
**83.82 - Estrela-triângulo, multitensão, contatos de saída estrela e triângulo**
**83.91 - Intermitência assimétrica, multitensão, 1 contato reversível**

- 22.5 mm de largura
- Programação:
  tipo 83.62 - 0.05 s a 3 minutos
  tipo 83.82/83.91 - 0.05 s a 10 dias
- Amplo campo de alimentação (24…240)V AC/DC
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Em conformidade com as normas EN 45545-2:2013 (proteção contra fogo e fumaça tóxica), EN 61373 (resistência a choques e vibrações, categoria 1, classe B), EN 50155 (resistência a temperatura e umidade) classe T1

* (0.05…2)s, (1…16)s, (8…70)s, (50…180)s
** (0.05…1)s, (0.5…10)s, (0.05…1)min, (0.5…10)min, (0.05…1)h, (0.5…10)h, (0.05…1)d, (0.5…10)d
*** 0.05 s, 0.2 s, 0.3 s, 0.45 s, 0.6 s, 0.75 s, 0.85 s, 1 s


Para as dimensões do produto vide a página 5

| | 83.62 | 83.82 | 83.91 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Multitensão<br>• Monofunção<br>• 2 contatos | • Multitensão<br>• Monofunção<br>• 2 contatos<br>• Tempo de transferência regulável (0.05…1)s*** | • Multitensão<br>• Multifunção |
| | **BI:** Atraso à desoperação (sem alimentação auxiliar) | **SD:** Estrela - Triângulo | **LI:** Intermitência assimétrica início ON<br>**LE:** Intermitência assimétrica início (start externo)<br>**PI:** Intermitência assimétrica início OFF<br>**PE:** Intermitência assimétrica início OFF (com START externo) |
| |  |  |  |
| | Esquema de ligação (sem START externo) | Esquema de ligação (sem START externo) | |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | 2 reversíveis | 2 NA | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 8/15 | 16/30 | 16/30 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2000 | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 400 | 750 | 750 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 8/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 | 16/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 24…240 | 24…240 | 24…240 |
| V DC | 24…220 | 24…240 | 24…240 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | < 1.5/< 2 | < 1.5/< 2 | < 1.5/< 2 |
| Campo de funcionamento V AC | 16.8…265 | 16.8…265 | 16.8…265 |
| V DC | 16.8…242 | 16.8…265 | 16.8…265 |
| **Características gerais** | | | |
| Regulagem da temporização | * | ** | |
| Repetibilidade % | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno ms | — | 200 | 200 |
| Duração mínima do impulso de start/reset ms | 500 ms (A1 - A2) | — | 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente °C | –20…+60 | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC RINA cULus | | |

H

## Codificação

Exemplo: Série 83, relé temporizado multitensão, 1 reversível - 16 A, tensão de alimentação (24…240)V AC/DC.




## Características gerais


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | | |
| Rigidez dielétrica | entre circuito de entrada e de saída | V AC | 4000 | | |
| | entre contatos abertos | V AC | 1000 | | |
| Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída | | kV | 6 | | |
| **Características EMC** | | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | **83.01/02/52/11/21/41/82/91** | **83.62** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência | (80 ÷ 1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m |
| | (1000 ÷ 2700 MHz) | | EN 61000-4-3 | 3 V/m | 3 V/m |
| Transientes rápidos (burst) 5 -50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-4 | 7 kV | 6 kV |
| | sobre terminais de Start (B1) | | EN 61000-4-4 | 7 kV | 6 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 6 kV | 6 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 6 kV | 4 kV |
| sobre terminais de Start (B1) | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 6 kV | 6 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 4 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum | (0.15 ÷ 80 MHz) | | EN 61000-4-6 | 10 V | 10 V |
| sobre terminais de alimentação | (80 ÷ 230 MHz) | | EN 61000-4-6 | 10 V | 10 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | classe A | classe A |
| **Outros dados** | | | | | |
| Absorção sobre o sinal de controle (B1) | | | < 1 mA | | |
| | - máximo comprimento do cabo (capacitância ≤ 10 nF/100 m) | | 150 m | | |
| | - quando aplicado um sinal em B1, diferente da tensão de A1/A2 | | B1 está isolado de A1-A2 por um optoacoplador, portanto, pode se aplicar uma tensão diferente da tensão de alimentação. Se utilizado um sinal de comando (START) entre (24...48)V DC e uma tensão de alimentação de (24...240)V AC, assegure-se de que o sinal (–) está conectado no A2 e o sinal (+) no B1, também de que o L está conectado a B1 e N em A2. | | |
| Potenciômetro externo para 83.02 | | | Utilizar um potenciômetro linear de 10 kΩ / ≥ 0,25 W. Comprimento máximo do cabo 10 m. Quando conectado um potenciômetro externo, o temporizador reconhecerá de forma automática os valores de ajuste do potenciômetro, perdendo referência do ajuste de tempo frontal. Considerar a tensão do potenciômetro como a mesma tensão de alimentação do temporizador. | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1.4 | | |
| | com carga nominal | W | 3.2 | | |
| Torque | | Nm | 0.8 | | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível | |
| | | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 | |




X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


83.01
Conexão a parafuso





83.02/52
Conexão a parafuso





83.11
Conexão a parafuso





83.21
Conexão a parafuso





83.41
Conexão a parafuso





83.62
Conexão a parafuso




83.82
Conexão a parafuso





83.91
Conexão a parafuso




H

X-2017, www.findernet.com

## Acessórios




060.48


| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para tipos 83.01/11/21/41/62/82, plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |



087.02.2

| | |
|---|---|
| **Potenciômetro** linear (10 kΩ / 0.25 W) de uso externo para tipo 83.02/52, IP 66 | 087.02.2 |






## Funções

| LED* | Alimentação | Contato NA | Contato | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Aberto | Fechado |
| | Nenhuma | Aberto | 15 - 18<br>25 - 28 | 15 - 16<br>25 - 26 |
| | Presente | Aberto | 15 - 18<br>25 - 28 | 15 - 16<br>25 - 26 |
| | Presente | Aberto (tempo em progresso) | 15 - 18<br>25 - 28 | 15 - 16<br>25 - 26 |
| | Presente | Fechado | 15 - 16<br>25 - 26 | 15 - 18<br>25 - 28 |


* O LED no tipo 83.62 acende quando o temporizador está alimentado.




- Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.




* Com alimentação em DC o START externo (B1) é conectado ao polo positivo (segundo EN 60204-1).




** O Start externo (B1) pode ser conectado com tensão diferente da alimentação, exemplo:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC



X-2017, www.findernet.com


# Funções

## Esquemas de ligação


**U** = Alimentação **S** = Start externo = Contato NA


**Multifunção**
sem START externo





com START externo




*** Tipo 83.02: possibilidade de ajuste da temporização por meio de um potenciômetro externo (10 kΩ - 0.25 W).

**Tipo**
**83.01**
**83.02**





**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.

**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.

**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.

**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.




**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.






**(CE) Atraso à operação e desoperação (após START).**
O relé muda o estado da saída quando fechado o contato de START e depois de decorrido o tempo pré-estabelecido (T). Quando aberto o contato de START, o estado do relé volta ao inicial depois de transcorrido o tempo ajustado (T).

**(DE) Atraso após operação (com START).**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

**(WD) Watchdog (Intervalo rearmável início ON).**
Aplicar tensão no temporizador.
Através de um sinal de START (S), o relé muda imediatamente o estado de seu contato e inicia-se a temporização do tempo (T) ajustado. Caso seja aplicado outro sinal de pulso, antes do término do valor de tempo ajustado, o contato manterá seu estado. Caso contrário, ou seja, o tempo para envio do sinal de START (S) seja maior que o tempo programado (T), o contato de saída voltará a posição inicial.

NOTA: A função de tempo deve ser ajustada quando o temporizador estiver desenergizado. Ou, para o tipo 83.02/52, quando o seletor frontal de contato estiver na posição OFF.

## Tipo 83.02


| Posição do seletor de contato frontal | Funções sem START (exemplo: AI) | Funções com START (exemplo: BE) |
|---|---|---|
| 2 contatos temporizados  |   Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função |   Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função |
| OFF  |   Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos |   Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos |
| 1 contato temporizado + 1 contato instantâneo  |   O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função O contato de saída 21-24 atua instantaneamente de acordo com a tensão de alimentação (U) |   O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função O contato de saída 21-24 atua segundo o sinal de START |

# Funções

## Esquemas de ligação


**U** = Alimentação **S** = Start externo **P** = Pausa = Contato NA

**Multifunção**
com START externo




*** Possibilidade de ajuste da temporização por meio de um potenciômetro externo (10 kΩ - 0.25 W).

**Tipo 83.52**




**(AE) Atraso à operação (após START).**
Aplicar tensão no temporizador.
Fechado o contato de START (S) inicia-se o tempo pré-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se retire a alimentação.


**(EEa) Atraso após operação rearmável (após START).**
Aplicar tensão no temporizador.
Após a abertura do contato de START (S) os contatos de saída do temporizador permanecem fechados até que se tenha transcorrido o tempo pré-selecionado.


**(FE) Intervalo ao início e ao corte do sinal de START.**
Aplicar tensão no temporizador.
Tanto a abertura quanto o fechamento do contato de START (S) fecha os contatos de saída que permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado.

**(GE) Impulso fixo (0.25 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador.
Fechado o contato de START (S) inicia-se o tempo pré-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saída fecham-se durante um intervalo fixo de 0.25 s.

**(IT) Relé de impulso temporizado.**
Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado a partir da retirada do comando de START. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente através de um novo comando de START (S).

com START externo e sinal de pausa













**(BEp) Atraso à desoperação com pausa (após START).**
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado a partir da retirada do sinal de START. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo já decorrido será gravado e o estado atual dos contatos de saída serão mantidos. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado.

**(DEp) Atraso após operação com pausa (após START).**
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo já decorrido será gravado e o estado atual dos contatos de saída serão mantidos. Com a abertura do contato de Pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado.

**(SHp) Atraso à desoperação (após START) com desacionamento durante o sinal de pausa.**
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que se tenha decorrido o tempo pré-selecionado a partir da retirada do sinal de START. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo já decorrido será gravado. Durante a pausa, os contatos de saída 15-18 e 25-28 ficaram abertos. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado e os contatos voltaram ao estado anterior.

## Tipo 83.52


| Posição do seletor de contato frontal | Funções com sinal de START e sinal de pausa (exemplo: BEp) | Função SHp |
|---|---|---|
| 2 contatos temporizados  |  Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função |  Os contatos de saída (15-18 e 25-28) atuam temporizados de acordo com a função |
| OFF  |  Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos |  Os contatos de saída [15-18 e 25(21)-28(24)] ficam permanentemente abertos |
| 1 contato temporizado + 1 contato instantâneo  |  O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função O contato de saída 21-24 atua segundo o sinal de START |  O contato de saída 15-18 atua temporizado de acordo com a função. O contato de saída 21-24 está sempre aberto, menos durante a pausa, quando está fechado. |

X-2017, www.findernet.com


## Funções

**Esquemas de ligação** | **U** = Alimentação | **S** = Start externo | = Contato NA


**Monofunção**
sem START externo




com START externo





**Intermitência assimétrica**
sem START externo













Z1-Z2 aberto: função **(LI)**
Z1-Z2 fechado: função **(PI)**

com START externo




Z1-Z2 aberto: função **(LE)**
Z1-Z2 fechado: função **(PE)**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| **83.11** |   | **(AI) Atraso à operação.** Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação. |
| **83.21** |   | **(DI) Atraso após operação.** Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original. |
| **83.62** |   | **(BI) Atraso à desoperação (após corte de alimentação OFF).** Aplicar tensão no temporizador (Tmin = 500 ms). A operação do relé inicia imediatamente. O relé desopera quando é interrompida a alimentação decorrido o tempo pré-selecionado. |
| **83.82** |   | **(SD) Estrela-Triângulo.** Aplicar tensão no temporizador. O contato estrela ( ⅄ ) é fechado imediatamente. Decorrido o tempo pré-estabelecido o contato estrela ( ⅄ ) é aberto. Depois de uma pausa ajustável de (0.05...1)s, o contato triângulo ( Δ ) é fechado permanentemente. |
| **83.41** |   | **(BE) Atraso à desoperação (após START).** O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado. |
| **83.91** |   | **(LI) Intermitência assimétrica início ON - (Z1-Z2 aberto).** Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2. |
| |   | **(PI) Intermitência assimétrica início OFF - (Z1-Z2 fechado).** Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2. |
| |   | **(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo) - (Z1-Z2 aberto).** Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2 |
| |   | **(PE) Intermitência assimétrica início OFF (start externo) - (Z1-Z2 fechado).** Após fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2. |

H

**SMARTimer - Temporizador digital multifunção com programação NFC**

**Tipo 84.02**
- 1 reversível (16 A) + 1 reversível (16 A)

- 2 em 1: dois canais independentes
- Tensão de alimentação nominal: 12…24 V AC/DC e 110…240 V AC/DC (não polarizado)
- Dois modos de programação: Modo "Smart" via smartphone com comunicação NFC ou modo "Clássico" através de joystick
- Amplo display retroiluminado para facilitar a leitura dos parâmetros
- Flexibilidade: possibilidade de criar novas funções específicas, misturando as 25 funções disponíveis em cada canal
- Alta precisão e possibilidade de escolha na configuração de tempo:
  - Unidades de tempo; 0.1 segundos, segundos, minutos, horas
  - Ajuste de tempo com 4 dígitos entre 000.1 segundos e 9999 horas
- Visualização do tempo ajustado, tempo atual, temporização em curso, estado das entradas e saídas
- Duas entradas de Start independentes - uma por canal
- Uma entrada de Reset comum (Ajustável para agir em um ou a ambos os canais)
- Uma entrada de Pausa comum (Ajustável para agir em um ou a ambos os canais)
- PIN para proteger o acesso à sessão de programação
- Temporização com contagem crescente ou decrescente
- Tipo 84.02.0.024.0000: é possível ligar diretamente a entrada do temporizador aos sensores de proximidade (PNP e NPN)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

Conexão a parafuso




Para as dimensões do produto veja a página 3

NEW **84.02**




- 2 contatos reversíveis 16 A independentes
- Temporizador digital "Dois em um": dois canais programáveis de forma totalmente independente, em um só produto





Esquema de ligação

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | |
| Corrente nominal/Máx. corrente instantânea | A | 16/30 | |
| Tensão nominal/Máx. tensão comutável | V AC | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 1000 | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.55 | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 16/0.3/0.12 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | |
| Material dos contatos standard | | AgNi | |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V DC/AC (50/60 Hz) | 12…24 | 110…240 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.2/1.2 | 4/1.6 |
| Campo de funcionamento | V DC/AC | 10…30 | 90…264 |
| **Características gerais** | | | |
| Regulagem da temporização | | 0.1 s…9999 h | |
| Repetibilidade | % | ± 0.05 | |
| Tempo de retorno | ms | 40* | |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 40 | |
| Precisão de regulagem | % | ± 0.05 | |
| Vida elétrica em carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | |

* É aplicável quando a função do temporizador é controlada por uma entrada no(s) terminal/terminais B. Quando o corte de alimentação é usado para reiniciar o temporizador, o tempo de retorno pode chegar aos 500 ms, dependendo da tensão de alimentação.

## Codificação

Exemplo: Série 84, SMARTimer, 2 reversíveis - 16 A, tensão de alimentação (110…240)V AC/DC.




## Características gerais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | | |
| Rigidez dielétrica | entre circuito de entrada e de saída | V AC | 4000 | | |
| | entre contatos abertos | V AC | 1000 | | |
| | entre entrada/saída e display | V AC | 2000 | | |
| Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída | | kV | 6 | | |
| **Características EMC** | | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Referente à norma** | **84.02.0.230** | **84.02.0.024** |
| Descargas eletrostáticas | em contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-4 | 4 kV | 4 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 2 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 1.5 kV |
| sobre terminais de Start (B1…B4) | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 2 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 3 kV | 1 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-6 | 10 V | 10 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | classe B | classe B |
| **Outros dados** | | | | | |
| Absorção de corrente sobre terminais de controle (B1…B4) | | | < 2.4 mA (0.230), < 5.5 mA (0.024) | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1.6 | | |
| | com carga nominal | W | 3.6 | | |
| Torque | | Nm | 0.8 | | |
| Tamanho máximo do cabo | | | fio rígido | fio flexível | |
| | | mm² | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 | |


H



IX-2016, www.findernet.com

## Dimensões do produto

84.02
Conexão a parafuso




## Dois modos de programação





**"Smart"**

Via smartphone com tecnologia NFC através do App Android "Finder Toolbox".

NFC


GET IT ON Google Play


Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.





**"Classic"**

Via joystick








**Finder Toolbox para programação**
Finder Toolbox simplifica a programação de produtos Finder através e smartphone, usando a tecnologia NFC (Near Field Communication).
Possibilita consultar um programa existente, ou programar seu dispositivo com o máximo de flexibilidade, mudando desde os menores detalhes e salvando seu programa diretamente para seu smartphone.
Neste ponto, basta aproximar o smartphone do produto para transferir os dados.

**Finder Toolbox para consulta**
No Finder Toolbox também estão disponíveis todas as novidades e informações técnicas dos produtos Finder.


H

## Funções

### Esquemas de ligação




**Tipo 84.02**




**(OFF) Relé OFF.**
O contato de saída mantém-se permanentemente aberto.

**(ON) Relé ON.**
O contato de saída mantém-se permanentemente fechado.

**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé acontece após o tempo pré-selecionado. O relé fica fora de operação quando a alimentação é interrompida.

**(DI) Atraso após a operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé acontece imediatamente. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relé fica fora de operação e volta a posição original.

**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé vem depois do tempo selecionado. O relé fica fora de operação depois do tempo T2.

**(LI) Intermitência assimétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé fora de operação) com o tempo entre eles para os valores impostos de
T1 e T2. Os ciclos não são iguais (tempo OFF= tempo ON).

**(PI) Intermitência assimétrica início OFF.**
Aplicar tensão no temporizador. Os contatos de saída iniciam imediatamente o ciclo OFF - ON enquanto o temporizador permanecer alimentado. Os tempos de ON e OFF são ajustados de forma independente e correspondem, respectivamente, aos valores definidos em T1 e T2.

**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé fora de operação) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

**(SP) Intermitência simétrica início OFF.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos OFF (relé fora de operação) e ON (relé operado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

**(AE) Atraso à operação (após START).**
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) começa o tempo pré-selecionado. Decorrido este tempo os contatos de saída fecham e permanecem assim até que a interrupção da alimentação.

**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando o contato START fecha. Fica fora de operação quando, após a abertura do contato START, decorre o tempo pré-selecionado.

**(CE) Atraso à operação e atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando fecha o contato START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start abre o relé fica fora de operação, depois de decorrido o tempo pré-selecionado.
Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.

**(DE) Atraso após a operação (com START).**
O relé opera quando o contato START fecha. Fica fora de operação depois de decorrer o tempo pré-selecionado.

**(EE) Atraso após a operação (temporização após START).**
A tensão é permanente. O relé opera quando solta o contato de START. Fica fora de operação depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.


H




IX-2016, www.findernet.com

## Funções


### Esquemas de ligação





**Tipo 84.02**





**(FE) Intervalo ao início e ao corte do sinal de START.**
A tensão é permanente. O relé opera quando o START abree quando fecha. Fica fora de operação depois de passar o tempo escolhido.





**(EEa) Atraso após a operação rearmável (após START).**
Aplicar tensão no temporizador. Após a abertura do contato de START (S) os contatos de saída do temporizador permanecem fechados até que se tenha transcorrido o tempo pré-selecionado.





**(EEb) Atraso após a operação (após START).**
Relé opera quando o contato de START se solta. Fica fora de operação depois de decorrer o tempo pré-selecionado.





**(WD) Watchdog**
**(Intervalo rearmável início ON).**
Aplicar tensão no temporizador. Através de um contato START (S), o relé muda imediatamente o estado de seu contato e inicia a temporização do tempo (T) ajustado. Caso seja aplicado outro sinal de pulso, antes do término do valor de tempo ajustado, o contato manterá seu estado. Caso contrário, ou seja, o tempo para envio do contato START (S) seja maior que o tempo programado (T), o contato de saída voltará a posição inicial.





**(GE) Impulso fixo (0.25 s) após o atraso pré ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) o tempo pré-selecionado inicia. Decorrido este tempo, os contatos de saída fecham durante um intervalo fixo de 0.25 s.





**(LE) Intermitência assimétrica início ON (start externo).**
Ao fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre ON (relé operado) e OFF (relé fora de operação) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.





**(PE) Intermitência assimétrica início OFF (start externo).**
Após fechar o contato de START, o relé inicia o ciclo entre OFF (relé fora de operação) e ON (relé operado) com valores de tempo independentes, ajustados em T1 e T2.




**(IT) Relé de impulso temporizado.**
Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S) os contatos de saída fecham e permanecem assim até que o tempo pré-selecionado a partir da retirada do comando de START tenha decorrido. Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente através de um novo comando de START (S).




**(SS) Monoestável controlado por sinal de START.**
O contato de saída segue o estado do contato de START (S).





**(PS) Monoestável controlado por sinal de PAUSA.**
O contato de saída segue o estado do contato de Pausa (S).


H

## Funções

### Esquemas de ligação





**Tipo 84.02**




**(SHp) Atraso à desoperação (após START) com desacionamento durante o sinal de pausa).**

Aplicar tensão no temporizador. Fechado o contato de START (S), os contatos de saída se fecham e permanecem assim até que o tempo pré-selecionado a partir da retirada do sinal de START tenha decorrido. Com o acionamento do contato de pausa (X1-X2) a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo decorrido será gravado. Durante a pausa, os contatos de saída 15 - 18 e 25 - 28 ficaram abertos. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado e os contatos voltarão ao estado anterior.

## Opções de PAUSA e RESET




Ex. Função **(AI)**

**(P) Opção PAUSA***

Fechado o contato de PAUSA, a temporização será imediatamente suspensa, mas o tempo percorrido será gravado e o estado dos contatos mantido. Ao abrir o contato de pausa, a temporização será reiniciada. O relé se desconecta transcorrido o tempo total programado.

**(R) Opção de RESET***


Fechado o contato de RESET o relé de desconecta independente da função ou escada de tempo selecionada.

* Habilitado para cada canal


## Conexão direta de sensores de proximidade PNP-NPN

### Esquemas de ligação

Com sensores PNP




Com sensores NPN




É possível conectar diretamente a saída de sensores de proximidade (PNP ou NPN) às entradas da versão 24V do SMARTimer

H




IX-2016, www.findernet.com






**Relé temporizador plug-in**

**85.02 - 2 Contatos Reversíveis 10 A**
**85.03 - 3 Contatos Reversíveis 10 A**
**85.04 - 4 Contatos Reversíveis 7 A**

- Multifunção
- Sete escalas de temporização, de 0.05 s a 100 h
- Bases Série 94 para trilho 35 mm (EN 60715) com conexão a parafuso ou push-in




85.02/85.04 85.03

| | 85.02 | 85.03 | 85.04 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 2 contatos, 10 A<br>• Alimentação AC/DC não polarizado<br>• Montagem em bases Série 94 | • 3 contatos, 10 A<br>• Alimentação AC/DC não polarizado<br>• Montagem em bases Série 94 | • 4 contatos, 7 A<br>• Alimentação AC/DC não polarizado<br>• Montagem em bases Série 94 |
| | **AI:** Atraso à operação<br>**DI:** Atraso após operação<br>**SW:** Intermitência simétrica início ON<br>**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado | **AI:** Atraso à operação<br>**DI:** Atraso após operação<br>**SW:** Intermitência simétrica início ON<br>**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado | **AI:** Atraso à operação<br>**DI:** Atraso após operação<br>**SW:** Intermitência simétrica início ON<br>**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado |
| | <br>Esquema de ligação (sem START externo) | <br>Esquema de ligação (sem START externo) | <br>Esquema de ligação (sem START externo) |

*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página V*

| | | 85.02 | 85.03 | 85.04 |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 3 reversíveis | 4 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | 10/20 | 7/15 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/250 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 | 1750 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 500 | 500 | 350 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.37 | 0.37 | 0.125 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 10/0.25/0.12 | 10/0.25/0.12 | 7/0.25/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230…240 | 230…240 | 230…240 |
| | V AC/DC | 12 - 24 - 48 - 110…125 (não polarizado) | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Campo de funcionamento | AC | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ |
| | DC | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ | $(0.85…1.1)U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h | | |
| Repetibilidade | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | — | — | — |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $200 \cdot 10^3$ | $200 \cdot 10^3$ | $150 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+60 | –20…+60 | –20…+60 |
| Grau de proteção | | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE cULus EAC | | |

H

# SÉRIE 85
Relé temporizador plug-in 7 - 10 A

## Codificação

Exemplo: Série 85, relé temporizador plug-in em base, 4 reversíveis, alimentação 24 V AC/DC, funções AI, DI, GI, SW.

**8 5 . 0 4 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0**

**Série**

**Tipo**
0 = Multifunção (AI, DI, GI, SW)*
* AI = Atraso à operação
DI = Atraso após operação
GI = Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
SW = Intermitência simétrica início ON

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis -10 A
3 = 3 reversíveis -10 A
4 = 4 reversíveis - 7 A


**Tensão de alimentação**
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
048 = 48 V AC/DC
125 = (110…125)V AC/DC
240 = (230…240)V AC

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) somente para 240 V

## Características gerais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | | **85.02, 85.03** | | **85.04** |
| | entre circuito de entrada e de saída | V AC | 2000 | | 2000 |
| | entre contatos abertos | V AC | 1000 | | 1000 |
| | entre contatos adjacentes | V AC | 2000 | | 1550 |
| Isolamento (1.2/50 µs) entre entrada e saída | | kV | 6 | | 4 |
| **Características EMC** | | | | | |
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | | n.a. |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | | 15 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-4 | | 4 kV |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | | 4 kV |
| os terminais de alimentação | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | | 2 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-6 | | 10 V |
| Campo magnético em frequência industrial (50 Hz) | | | EN 61000-4-8 | | 30 A/m |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | | classe B |
| **Outros dados** | | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 1.6 | | |
| | com carga nominal | W | 3.7 (85.02) | 4.7 (85.03) | 3.6 (85.04) |

## Escalas de temporização




NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.



X-2017, www.findernet.com

## Funções


**U** = Alimentação

= Contato NA do relé


| LED | Alimentação | Contato NA | Contato | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Aberto | Fechado |
| | Nenhuma | Aberto | x1 - x4 | x1 - x2 |
| | Presente | Aberto | x1 - x4 | x1 - x2 |
| | Presente | Aberto (tempo em progresso) | x1 - x4 | x1 - x2 |
| | Presente | Fechado | x1 - x2 | x1 - x4 |

## Esquemas de ligação


**Tipo: 85.02, 85.03, 85.04**





85.02





85.03





85.04





**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.




**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.





**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.





**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor,
que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


**U** = Alimentação
**S** = Start externo
**$U_c$** = Alimentação do temporizador
**11-14** = Contato de auto-retenção
= Contato NA





**Atraso após START (instantâneo ao comando).**
O relé se excita imediatamente após o fechamento do contato de start (S) > 50 ms.
O relé permanece excitado através do contato de auto-retenção 11-14, por toda a duração do tempo selecionado (T).




85.02





85.03




85.04

X-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 94
## Bases e acessórios para Série 85





**94.P4**


Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão push-in** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.P3** **Azul** | **94.P4** **Azul** |
|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 85.03 | 85.02, 85.04 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.81 | |
| Pente de 6 polos | | 094.56 | |
| Etiqueta de identificação | | 094.00.4 | |
| Pente de 2 polos | | 094.52.1 | |
| Pente de 2 polos | | 097.52 | |
| Suporte para etiquetas de identificação | | 097.00 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 18 / 1 x 14 | 2 x 18 / 1 x 14 |




**060.48**




**094.56**


| **Pente de 6 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 094.56 (azul) |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**094.52.1**


| **Pente de 2 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 094.52.1 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.52**


| **Pente de 2 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.00**

| **Suporte para etiquetas de identificação** para bases 94.P3 e 94.P4 | 097.00 |
|---|---|




H




X-2017, www.findernet.com




94.04

Homologações (segundo o tipo):



060.48

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.02 Azul** | **94.02.0 Preto** | **94.03 Azul** | **94.03.0 Preto** | **94.04 Azul** | **94.04.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 85.02 | | 85.03 | | 85.04 | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.81 | | | | | |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.00.4 | | | | | |
| Suporte para etiquetas de identificação | | 097.00 | | | | | |
| Cartela de etiquetas de identificação para suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 | | | | | |
| Seção disponível para bases 94.02/03/04 | | fio rígido | | | fio flexível | | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | | 1 x 12 / 2 x 14 | | |





94.02 94.02 94.03 94.03 94.04 94.04





094.06

| **Pente de 6 polos** para bases 94.02, 94.03 e 94.04 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |




H


# SÉRIE 94
## Bases e acessórios para Série 85




94.84.2

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso**<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.84.2**<br>**Azul** | **94.84.20**<br>**Preto** |
|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 85.02, 85.04 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico<br>(fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.81 | |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.80.3 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Torque | Nm | 0.5 | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 7 | |
| Seção disponível para base 94.84.2 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |




94.84.2





94.84.2




094.06

| **Pente de 6 polos** para base 94.84.2 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Rated values | 10 A - 250 V | |







X-2017, www.findernet.com




**94.94.3**

Homologações (segundo o tipo):

| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.92.3 Azul** | **94.92.30 Preto** | **94.94.3 Azul** | **94.94.30 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 85.02 | | 85.04 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.81 | | | |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.80.3 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –25…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 94.92.3 e 94.94.3 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |








| **Pente de 6 polos** para bases 94.92.3 e 94.94.3 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Rated values | 10 A - 250 V | |




H

# SÉRIE 94
## Bases e acessórios para Série 85



94.74

Homologações (segundo o tipo):







94.82

Homologações (segundo o tipo):



| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.72 Azul** | **94.72.0 Preto** | **94.73 Azul** | **94.73.0 Preto** | **94.74 Azul** | **94.74.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 85.02 | | 85.03 | | 85.02, 85.04 | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizador) | | 094.81 | | | | | |
| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.82 Azul** | | | **94.82.0 Preto** | | |
| Tipo de temporizador | | 85.02 | | | 85.02 | | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com relé temporizador) | | 094.81 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 (94.72, 94.73, 94.74) | | | 9 (94.82) | | |
| Seção disponível para bases 94.72, 94.73, 94.74 e 94.82 | | fio rígido | | | fio flexível | | |
| | $mm^2$ | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | | | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | | |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | | | 1 x 14 / 2 x 16 | | |




H



X-2017, www.findernet.com


**Módulo temporizador utilizável com relé e base.**

**86.00 - Módulo temporizador, multifunção e multitensão**


**86.30 - Módulo temporizador, bifunção e multitensão**

- Módulo temporizador para bases Série 90, 92, 96 para tipo 86.00 e 90, 92, 94, 95, 96 e 97 para tipo 86.30
- Amplo campo de alimentação: 12…240 V AC/DC (86.00) 12…24 V AC/DC ou 230…240 V AC (86.30)
- Indicador LED

86.00




86.30





## 86.00




- Escalas de tempo de 0.05 s a 100 h
- Multifunção
- Montagem em bases tipo 90.02, 90.03, 92.03 e 96.04

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**SW:** Intermitência simétrica início ON
**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**CE:** Atraso a operação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)
**EE:** Atraso após operação (após START
**FE:** Duplo atraso após operação




Esquema de ligação (sem START externo)





Esquema de ligação (com START externo)

## 86.30



- Escalas de tempo de 0.05 s a 100 h
- Bifunção
- Plug-in para uso com soquetes 90.02, 90.03, 92.03, 94.P3, 94.P4, 94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5, 95.03, 95.05, 96.02, 96.04, 97.P1, 97.P2, 97.01 e 97.02

**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação




Esquemas de ligação

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | Vide relés séries 56, 60 e 62<br>Nota: não utilizar com 62.3x.x012.x300 e 62.3x.x012.x600 | Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 56, 60 e 62 | | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | | | | |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | | | | |
| Carga nominal em AC1 | VA | | | | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | | | | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | | | | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | | | | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | | | | |
| Material dos contatos standard | | | | | |
| **Características de alimentação** | | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 12…240 | 12…24 | 110…125 | 230…240 |
| nominal ($U_N$) | V DC | 12…240 | 12…24 | — | — |
| Potência nominal AC/DC | W | 1.2 | 0.15 | | |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 10.2…265 | 9.6…33.6 | 88…137 | 184…265 |
| | DC | 10.2…265 | 9.6…33.6 | — | — |
| **Características gerais** | | | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h | | | |
| Repetibilidade | % | ± 1 | ± 1 | | |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 | ≤ 50 | | |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 | — | | |
| Precisão de fundo de escala | % | ± 5 | ± 5 | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | Vide relés séries 56, 60 e 62 | Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 56, 60 e 62 | | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 | –20…+50 | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | | |

H

## Codificação

Exemplo: Série 86, módulo temporizador multifunção, alimentação (12…240)V AC/DC.

| 8 6 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 4 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
0 = Multifunção (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = Bifunção (AI, DI)

**Número de contatos**
Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 56, 60 e 62
Escolher o número de contatos em função da combinação Relé/Base - segundo a tabela abaixo indicada

**Tensão de alimentação**
024 = (12…24)V AC/DC (somente 86.30)
120 = (110…125)V AC (somente 86.30)
240 = (12…240)V AC/DC (somente 86.00)
240 = (230…240)V AC (somente 86.30)

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

## Combinações


| Número de contatos | Tipo de relé | Tipo de base | Módulo temporizador |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.31 | 95.P3/95.03 | 86.30 |
| 1 | 40.61 | 95.P5/95.05 | 86.30 |
| 1 | 46.61 | 97.P1/97.01 | 86.30 |
| 2 | 40.52/44.52/44.62 | 95.P5/95.05 | 86.30 |
| 2 | 46.52 | 97.P2/97.02 | 86.30 |
| 2 | 55.32 | 94.P4/94.02 | 86.30 |
| 2 | 56.32 | 96.02 | 86.30 |
| 2 | 60.12 | 90.02 | 86.00/86.30 |
| 2 | 62.32 | 92.03 | 86.00/86.30 |
| 3 | 55.33 | 94.P3/94.03 | 86.30 |
| 3 | 60.13 | 90.03 | 86.00/86.30 |
| 3 | 62.33 | 92.03 | 86.00/86.30 |
| 4 | 55.34 | 94.P4/94.04 | 86.30 |
| 4 | 56.34 | 96.04 | 86.00/86.30 |

H

## Características gerais

| **Características EMC** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | **86.00** | **86.30** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV | n.a. |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz) | | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-4 | 4 kV | 2 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 2 kV |
| terminais de alimentação | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 4 kV | 1 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | | EN 61000-4-6 | 10 V | 10 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN55022 | classe B | classe B |
| **Outros dados** | | | **86.00** | **86.30** | |
| Absorção sobre o controle externo (B1) | | mA | 1 | — | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.1 (12 V) - 1 (230 V) | 0.2 | |
| | com carga nominal | | Vide relés séries 56, 60 e 62 | Vide relés séries 40, 44, 46, 55, 56, 60, 62 | |

## Escalas de temporização




NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.
O tempo mínimo de 0.05 s é garantido para as funções com Start Externo.
Na programação de tempos muito curtos, pode ser necessário conhecer o tempo de operação do relé utilizado.



X-2017, www.findernet.com

## Funções

**U** = Alimentação

**S** = Start externo


= Contato NA

| LED Tipo 86.00 | LED Tipo 86.30 | Alimentação | Contato NA |
|---|---|---|---|
| | | Nenhuma | Aberto |
| | | Presente | Aberto |
| | | Presente | Aberto (tempo em progresso) |
| | | Presente | Fechado |

Sem Start externo = Start através do contato de alimentação (A1).
Com Start externo = Start através do contato interno - controle terminal (B1).

### Esquemas de ligação — Tipo 86.00


Sem START externo








**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.





**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.





**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


Com START externo





* Com alimentação DC, o Start externo (B1) é ligado ao polo positivo (segundo EN 60204-1). O comando externo S deve ser utilizado exclusivamente para o controle do sinal no terminal B1. (Não conectar outras cargas a este comando).





**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START
Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.





**(CE) Atraso à operação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START.
Depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação.
Quando o contato de START se abre, o relé desopera após decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato START é reaberto o atraso temporizado recomeça.




**(DE) Atraso após operação (com START).**
A tensão é permanente.
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado e volta à posição original.






**(EE) Atraso após operação (após START).**
A tensão é permanente.
O relé opera quando se larga o contato de START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado e volta à posição original.





**(FE) Duplo atraso após operação (instantâneo após e com o START).**
A tensão é permanente.
O relé opera quando atua o START e quando se desatua. Desopera depois de passar o tempo escolhido.

### Esquemas de ligação — Tipo 86.30




**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.





**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.




90.03

Homologações (segundo o tipo):


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **90.02** **Azul** | **90.02.0** **Preto** | **90.03** **Azul** | **90.03.0** **Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 60.12 | | 60.13 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 090.33 | | | |
| Pente de 6 polos | | 090.06 | | | |
| Etiqueta de identificação | | 090.00.2 | | | |
| Módulo temporizador | | 86.00, 86.30 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Terminal A1 duplo (para ligação facilitada do START) | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.6 | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 90.02 e 90.03 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |




90.02





90.02





90.03

90.03




90.03




90.03 + 60.13 + 86.00


H

| **Pente de 6 polos** para bases 90.02 e 90.03 | 090.06 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |





090.06

Homologações (segundo o tipo):






X-2017, www.findernet.com





92.03


Homologações (segundo o tipo):

| Base com conexão a parafuso<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | 92.03<br>Blue | 92.03.0<br>Black |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 62.32, 62.33 | |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico<br>(fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 092.71 | |
| Etiqueta de identificação | | 092.00.2 | |
| Módulos temporizadores | | 86.00, 86.30 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 16 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L92) | |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 10 | |
| Seção disponível para bases 92.03 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 10 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 4 |
| | AWG | 1 x 8 / 2 x 12 | 1 x 10 / 2 x 12 |


**L 92 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**




H





94.P4

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases




094.91.3



060.48

| **Base para conexão Push-in** para montagem em painel ou trilho de 35 mm | | **94.P3 Azul** | **94.P4 Azul** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.33 | 55.32, 55.34 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 094.91.3 | |
| Pente de 6 polos | | 094.56 | |
| Etiqueta de identificação | | 094.00.4 | |
| Pente de 2 polos | | 094.52.1 | |
| Pente de 2 polos | | 097.52 | |
| Suporte para etiqueta de identificação | | 097.00 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P4 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 18 / 1 x 14 | 2 x 18 / 1 x 14 |





94.P3 94.P3 94.P4 94.P4




094.56


| **Pente de 6 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 094.56 (azul) |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






094.52.1


| **Pente de 2 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 094.52.1 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.52


| **Pente de 2 polos** para bases 94.P3 e 94.P4 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






097.00

| **Suporte de etiqueta de identificação** para bases 94.P3 e 94.P4 | 097.00 |
|---|---|






86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




**94.04**

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/bases




**094.91.3**



**060.48**

| **Base com conexão a parafuso**<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **94.02**<br>**Azul** | **94.02.0**<br>**Preto** | **94.03**<br>**Azul** | **94.03.0**<br>**Preto** | **94.04**<br>**Azul** | **94.04.0**<br>**Preto** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 55.32 | | 55.33 | | 55.32, 55.34 | |
| **Acessórios** | | | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 094.71 | | | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 | 094.91.3 | 094.91.30 |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 | 094.06 | 094.06.0 |
| Etiqueta de identificação | | 094.00.4 | | | | | |
| Suporte para etiqueta de identificação | | 097.00 | | | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | | | | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 094.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | | | | | |
| **Características gerais** | | | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | | | |
| Seção disponível para bases 94.02/03/04 | | fio rígido | | fio flexível | | | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | | | |








**094.06**

| **Pente de 6 polos** para bases 94.02, 94.03 e 94.04 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |







**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):

H




**95.P5**

Homologações (segundo o tipo):



**095.91.3**





**060.48**

| **Base para conexão Push-in** para montagem em painel ou trilho de 35 mm | | **95.P3** | **95.P5** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | 40.51/ 52/ 61, 44.52/62 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.91.3 | |
| Pente de 8 polos | | 097.58 | |
| Pente de 2 polos (distância de 12.5 mm) | | 097.52 | |
| Pente de 2 polos (distância de 4.6 mm) | | 097.42 | |
| Suporte para etiqueta de identificação (para etiquetas de tipo 060.48) | | 097.00 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 095.91.3 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima do cabo para bases 94.P3 e 94.P5 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo para bases 94.P3 e 94.P5 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 18 / 1 x 14 | 2 x 18 / 1 x 14 |

* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12). Com o relé 40.51 o contato mudará para 21-12-14.

**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**







**097.58**


| **Pente de 8 polos** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.58 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.52**


| **Pente de 2 polos** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.42**


| **Pente de 8 polos** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.42 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.00**

| **Suporte de etiqueta de marcação** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.00 |
|---|---|






**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):




95.05

Homologações (segundo o tipo):

Determinadas combinações de relés/ bases



095.01





060.48


| **Base com conexão a parafuso** montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **95.03 Azul** | **95.03.0 Preto** | **95.05 Azul** | **95.05.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 40.31 | | 40.51, 40.52, 40.61 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico | | 095.71 | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 095.01 | 095.01.0 | 095.01 | 095.01.0 |
| Pente de 8 polos | | 095.18 | 095.18.0 | 095.18 | 095.18.0 |
| Suporte para etiqueta de identificação (para etiquetas de tipo 060.48) | | 097.00 | | | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | | | |
| Cartela de etiquetas de identificação para clip de retenção e extração plástico 095.01 e suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | | | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V* | | | |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre bobina e contatos | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L95) | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 95.03 e 95.05 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |


* Com corrente >10 A, o terminal de contato deve ser conectado em paralelo (21 com 11, 24 com 14, 22 com 12).


**L 95 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**








095.18

| **Pente de 8 polos** para bases 95.03 e 95.05 | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






86.30

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):

H



**96.02**

Homologações (segundo o tipo):




**96.04**

Homologações (segundo o tipo):




**094.91.3**


| **Base com conexão a parafuso** para montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | **96.02 Azul** | **96.02.0 Preto** | **96.04 Azul** | **96.04.0 Preto** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 56.32 | | 56.34 | |
| **Acessórios** | | | | | |
| Clip de retenção metálico (fornecido com base - código de embalagem SMA) | | 094.71 | | 096.71 | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 094.91.3 | 094.91.30 | — | — |
| Pente de 6 polos | | 094.06 | 094.06.0 | — | — |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | | 090.00.2 | |
| Módulos temporizadores | | 86.30 | | 86.00, 86.30 | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 12 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 | | | |
| Seção disponível para bases 96.02/04 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |




96.02





96.04




96.02

96.02 + 56.32 + 094.91.3 + 86.30





96.04

96.04 + 56.34 + 096.71 + 86.00



**094.06**

| **Pente de 6 polos** para base 96.02 | 094.06 (azul) | 094.06.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |






X-2017, www.findernet.com





**97.P2**

Homologações (segundo o tipo):




**097.01**




**060.48**

| **Base para conexão Push-in** para montagem em painel ou trilho de 35 mm | | **97.P1** | **97.P2** |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 46.61 | 46.52 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção e extração plástico (fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 097.01 | |
| Clip de retenção metálico | | 097.71 | |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Pente de 8 polos | | 097.58 | |
| Pente de 2 polos | | 097.52 | |
| Pente de 2 polos | | 097.42 | |
| Suporte para etiqueta de identificação | | 097.00 | |
| Módulos temporizadores (vide tabela abaixo) | | 86.30 | |
| Cartela de etiquetas de identificação para suporte para etiquetas 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm (impressoras de transferência térmica CEMBRE) | | 060.48 | |
| **Características gerais** | | | |
| Corrente nominal | | 16 A-250 V AC | 8 A-250 V AC |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L97) | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção mínima do cabo para bases 97.P1 e 97.P2 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 0.5 | 0.5 |
| | AWG | 21 | 21 |
| Seção máxima do cabo para bases 97.P1 e 97.P2 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 | 2 x 1.5 / 1 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 18 / 1 x 14 | 2 x 18 / 1 x 14 |

**L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**








97.P1 97.P2



**097.58**


| **Pente de 8 polos** para bases 97.P1 e 97.P2 | 097.58 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.52**


| **Pente de 2 polos** para bases 97.P1 e 97.P2 | 097.52 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.42**


| **Pente de 2 polos** para bases 97.P1 e 97.P2 | 097.42 |
|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V |






**097.00**

| **Suporte de etiqueta de identificação** para bases 95.P3 e 95.P5 | 097.00 |
|---|---|







**86.30**

| **Módulo temporizador Série 86** | |
|---|---|
| (12…24)V AC/DC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.0.024.0000 |
| (110…125)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.120.0000 |
| (230…240)V AC; Bifunção: AI, DI; (0.05 s…100 h) | 86.30.8.240.0000 |

Homologações (segundo o tipo):



97.01


Homologações (segundo o tipo):




97.01

| Base com parafusos<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | 97.01<br>Azul | 97.02<br>Azul |
|---|---|---|---|
| Tipo de relé | | 46.61 | 46.52 |
| **Acessórios** | | | |
| Clip de retenção e extração plástico<br>(fornecido com base - código de embalagem SPA) | | 097.01 | |
| Pente de 8 polos | | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
| Etiqueta de identificação | | 095.00.4 | |
| Módulos temporizadores | | 86.30 | |
| **Características gerais** | | | |
| Corrente nominal | | 16 A - 250 V AC | 8 A - 250 V AC |
| Rigidez dielétrica | | 6 kV (1.2/50 µs) entre a bobina e os contatos | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 (vide diagrama L97) | |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 8 | |
| Seção disponível para bases 97.01 e 97.02 | | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |


**L 97 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**
(para combinação relé 46.61/base 97.01)





97.01 97.01 97.02 97.02

97.02 + 46.52 + 097.01 + 86.30



095.18

| **Pente de 8 polos** para bases 97.01 e 97.02 | 095.18 (azul) | 095.18.0 (preto) |
|---|---|---|
| Valores nominais | 10 A - 250 V | |







X-2017, www.findernet.com

**Temporizador multitensão e multifunção**
**Montagem frontal em painel ou em base**

- Temporizador Octal e Undecal
- Escala de temporização de 0.05 s a 100 h
- "1 contato temporizado + 1 instantâneo" (tipo 88.12)
- Montagem frontal em painel
- Bases Série 90





## 88.02



- Multifunção
- Undecal
- Montagem em base série 90


**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
**SP:** Intermitência simétrica início OFF

sem START externo




**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**CEa:** Atraso a operação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)

com START externo





## 88.12



- Multifunção
- Octal, 2 contatos temporizados ou 1 contato temporizado + 1 instantâneo
- Montagem em base série 90

**AI a:** Atraso à operação (2 contatos temporizados)
**AI b:** Atraso à operação (1 contato temporizado + 1 instantâneo)
**DI a:** Atraso após operação (2 contatos temporizados)
**DI b:** Atraso após operação (1 contato temporizado + 1 instantâneo)
**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
**SW:** Intermitência simétrica início ON

sem START externo





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 400 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | 0.3 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 8/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 24…230 | 24…230 |
| | V DC | 24…230 | 24…230 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.5 (230 V)/1 (24 V) | 2.5 (230 V)/1.5 (24 V) |
| Campo de funcionamento | V AC | 20.4…264.5 | 20.4…264.5 |
| | V DC | 20.4…264.5 | 20.4…264.5 |
| **Características gerais** | | | |
| Regulagem da temporização | | (0.05 s…5 h) - (0.05 s…10 h) - (0.05 s…50 h) - (0.05 s…100 h) | |
| Repetibilidade | % | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | 300 | 200 |
| Duração mínima do impulso de start/reset | ms | 50 | — |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | ± 3 | ± 3 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+55 | –10…+55 |
| Grau de proteção | | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | |



H

# SÉRIE 88
## Temporizador plug-in 8 A

**Temporizador multitensão e monofunção**
**Montagem frontal em painel ou em base**

- Intermitência assimétrica com tempo de ON e OFF diferentes
- Temporizador Octal
- Escala de temporização de 0.05 s a 300 h
- 2 contatos
- Montagem frontal em painel
- Bases Série 90




| | 88.92 - 0000 | 88.92 - 0001 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Monofunção<br>• Octal, 2 contatos<br>• Montagem em base série 90 | • Monofunção<br>• Octal, 2 contatos<br>• Montagem em base série 90 |
| | **PI:** Intermitência assimétrica início OFF | **LI:** Intermitência assimétrica início ON |
| | sem START externo<br><br> | sem START externo<br><br> |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 2 reversíveis | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 8/15 | 8/15 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2000 | 2000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 400 | 400 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 0.3 | 0.3 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 8/0.3/0.12 | 8/0.3/0.12 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 300 (5/5) | 300 (5/5) |
| Material dos contatos standard | AgNi | AgNi |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 12…240 | 12…240 |
| V DC | 12…240 | 12…240 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2.5 (230 V)/1.5 (24 V) | 2.5 (230 V)/1.5 (24 V) |
| Campo de funcionamento V AC | 10.8…264.5 | 10.8…264.5 |
| V DC | 10.8…264.5 | 10.8…264.5 |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | Ver escala de tempo página 3 | Ver escala de tempo página 3 |
| Repetibilidade % | ± 1 | ± 1 |
| Tempo de retorno ms | 200 | 200 |
| Duração mínima do impulso de start/reset ms | — | — |
| Precisão de regulagem de fundo de escala % | ± 1 | ± 1 |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Temperatura ambiente °C | –10…+55 | –10…+55 |
| Grau de proteção | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | |





X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 88, temporizador multifunção, 2 reversíveis - 8 A, alimentação (24…230)V AC (50/60 Hz) e (24…230)V DC.

| 8 8 | . | 0 | 2 | . | 0 | . | 2 3 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
0 = Funções AI, DI, GI, SP, BE, CEa, DE, Undecal
1 = Funções AI a, AI b, DI a, DI b, GI, SW, Octal
9 = Funções LI, PI, Octal

**Número de contatos**
2 = 2 reversíveis

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz) / DC

**Utilizações especiais**
0 = Função PI (início OFF) para 88.92
1 = Função LI (início ON) para 88.92
2 = Standard

**Tensão de alimentação**
230 = (24…230)V AC/DC para 88.02, 88.12
240 = (12…240)V AC/DC para 88.92

**Códigos**
88.02.0.230.0002
88.12.0.230.0002
88.92.0.240.0000
88.92.0.240.0001

## Características gerais

**Características EMC**

| Tipo de teste | | Padrão de referência | 88.02/88.12 | 88.92 |
|---|---|---|---|---|
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | 4 kV |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | 6 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80 ÷ 1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-4 | 2 kV | — |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 2 kV | — |
| | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 1 kV | — |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-6 | 3 kV | — |

## Seleção de: função, tempo e unidade de tempo

| | 88.02 | 88.12 | 88.92 - 0000 | 88.92 - 0001 |
|---|---|---|---|---|
| **Funções** | AI, DI, GI, SP, BE, CEa, DE | AI a, AI b, DI a, DI b, GI, SW | PI | LI |
| **Escala de temporização** | 0.5, 1, 5, 10 | | 1.2, 3, 12, 30 | |
| **Unidade de tempo** | s (segundo), min (minuto), h (hora), 10 h (10 horas) | | s (segundo), 10 s (segundos x 10), min (minuto), 10 min (minutos x 10), h (hora), 10 h (horas x 10) | |


H

## Escala de temporização

**Graus de escala para tipos 88.02, 88.12**

| D \ H | s | min | h | 10 h |
|---|---|---|---|---|
| **0.5** | 0.5 segundos | 0.5 minutos | 0.5 horas | 5 horas |
| **1** | 1 segundo | 1 minuto | 1 hora | 10 horas |
| **5** | 5 segundos | 5 minutos | 5 horas | 50 horas |
| **10** | 10 segundos | 10 minutos | 10 horas | 100 horas |


**Tipos 88.02, 88.12**




**Graus de escala para tipo 88.92**

| H \ D-E | s | 10 s | min | 10 min | h | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | 1.2 segundos | 12 segundos | 1.2 minutos | 12 minutos | 1.2 horas | 12 horas |
| **3** | 3 segundos | 30 segundos | 3 minutos | 30 minutos | 3 horas | 30 horas |
| **12** | 12 segundos | 120 segundos | 12 minutos | 120 minutos | 12 horas | 120 horas |
| **30** | 30 segundos | 300 segundos | 30 minutos | 300 minutos | 30 horas | 300 horas |

**Tipo 88.92**




NOTA: as escalas de tempos e funções devem ser estabelecidas antes de alimentar o temporizador.

## LED/indicação visual

**Tipos 88.02, 88.12**

| | |
|---|---|
| **A** | LED amarelo: presença de alimentação (U) |
| **B** | LED vermelho: temporizador em curso (C) |
| **C** | Unidade de tempo selecionada |
| **D** | Seletor da escala de tempo |
| **E** | Seletor de funções |
| **F** | Função selecionada |
| **G** | Escala de tempo selecionada |
| **H** | Seletor da unidade de tempo |

**Tipo 88.92**

| | |
|---|---|
| **A** | LED vermelho: pulso ON (T1) |
| **B** | LED verde: pulso OFF (T2) |
| **C** | Seletor vermelho: ajuste do tempo de ON (T1) |
| **D** | Seletor da unidade de tempo ON (T1) |
| **E** | Seletor da unidade de tempo OFF (T2) |
| **F** | Seletor verde: ajuste do tempo de OFF (T2) |
| **G** | Escala de tempo selecionada |
| **H** | Seletor da escala de tempo |

## Funções para tipos 88.02, 88.12


**U** = Alimentação
**S** = Start externo
**P** = Pausa
**R** = Reset
= Contato NA do relé


| LED (amarelo) | LED (vermelho) | Alimentação | Contato NA | Contato Aberto | Contato Fechado |
|---|---|---|---|---|---|
| ——— | ——— | Nenhuma | Aberto | x1 - x4 | x1 - x2 |
| ▬▬▬ | ▮ ▮ ▮ ▮ | Presente | Aberto | x1 - x4<br>x1 - x2 | x1 - x2<br>x1 - x4 |
| ▬▬▬ | ——— | Presente | Aberto (tempo em progresso) | x1 - x4 | x1 - x2 |
| ▬▬▬ | ▬▬▬ | Presente | Fechado | x1 - x2 | x1 - x4 |

### Esquemas de ligação


**Tipo 88.02**

sem START externo






**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.




**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.






**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.





**(SP) Intermitência simétrica início OFF.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos OFF (relé desoperado) e ON (relé operado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.

com START externo





**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado.




**(CEa) Atraso à operação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START
depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.




**(DE) Atraso após operação (com START).**
O relé opera quando se fecha o contato START.
Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado e volta à posição original.


**RESET (R)**
Um fechamento momentâneo do Reset (2-7) irá reiniciar o temporizador. Se o reset ficar acionado, o temporizador permanecerá no estado de reset. Este recurso é aplicado para todas funções do temporizador.


**PAUSA (P)**
Com o fechamento do contato de Pausa (2-5) o temporizador irá imediatamente suspender o processo de temporização, mas o tempo já decorrido será gravado e a posição dos contatos será mantida.
Com a abertura do contato de Pausa, a temporização será reiniciada a partir do valor gravado.
Este recurso é aplicado para todas funções.

## Funções para tipo 88.12


**Esquemas de ligação** **Tipo 88.12**

sem START externo





**(AI a) Atraso à operação (2 contatos retardados).**
Aplicar tensão no temporizador.
A excitação dos relés $C_1$ e $C_2$ ocorre depois que é transcorrido o tempo pré-ajustado.
Os relés se desexcitam somente quando é cortada a tensão do temporizador.





**(AI b) Atraso à operação**
**(1 contato retardado + 1 instantâneo).**
Aplicar tensão no temporizador. A excitação do relé $C_1$ ocorre imediatamente.
O relé $C_2$ se excita depois de transcorrido o tempo pré-ajustado.
O relé desopera quando é interrompida a alimentação.





**(DI a) Atraso após a operação (2 contatos retardados).**
Aplicar tensão no temporizador.
A excitação dos relés $C_1$ e $C_2$ ocorre imediatamente.
Se desexcitam depois de transcorrido o tempo pré-ajustado.




**(DI b) Atraso após a operação**
**(1 contato retardado + 1 instantâneo).**
Aplicar tensão no temporizador. A excitação dos relés $C_1$ e $C_2$ ocorre imediatamente. O relé $C_2$ se desexcita depois de transcorrido o tempo pré-ajustado. O relé $C_1$ se desexcita somente quando é cortada a tensão do temporizador.




**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador. A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.




**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


## Funções para tipo 88.92


**U** = Alimentação

| LED ON (vermelho) | LED OFF (verde) | Alimentação | Contato | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Aberto | Fechado |
| — | — | Nenhuma | 11 - 14<br>21 - 24 | 11 - 12<br>21 - 22 |
| ■ | — | Presente | 11 - 12<br>21 - 22 | 11 - 14<br>21 - 24 |
| — | ■ | Presente | 11 - 14<br>21 - 24 | 11 - 12<br>21 - 22 |


**Esquemas de ligação** **Tipo 88.92**

sem START externo








**(LI) Intermitência assimétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador. Os contatos de saída iniciam imediatamente o ciclo ON - OFF enquanto o temporizador permanecer alimentado. Os tempos de ON e OFF são ajustados de forma independente e correspondem respectivamente aos valores definidos em T1 e T2.




**(PI) Intermitência assimétrica início OFF.**
Aplicar tensão no temporizador. Os contatos de saída iniciam imediatamente o ciclo OFF - ON enquanto o temporizador permanecer alimentado. Os tempos de ON e OFF são ajustados de forma independente e correspondem respectivamente aos valores definidos em T1 e T2.


H




90.21

Homologações (segundo o tipo):

| Base com conexão a parafuso<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | 90.20<br>Azul | 90.20.0<br>Preto | 90.21<br>Azul | 90.21.0<br>Preto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 88.12, 88.92 | | 88.02 | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.5 | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 90.20 e 90.21 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 6 / 2 x 2.5 | | 1 x 6 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 14 | | 1 x 10 / 2 x 14 | |




90.20





90.21




90.26

Homologações (segundo o tipo):

| Base com conexão a parafuso<br>montagem em painel ou trilho 35 mm (EN 60715) | | 90.26<br>Azul | 90.26.0<br>Preto | 90.27<br>Azul | 90.27.0<br>Preto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 88.12, 88.92 | | 88.02 | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | | | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | | | |
| Grau de proteção | | IP 20 | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 10 | | | |
| Seção disponível para bases 90.26 e 90.27 | | fio rígido | | fio flexível | |
| | mm² | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | 1 x 4 / 2 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | | 1 x 12 / 2 x 14 | |




90.26





90.27



90.13.4

Homologações (segundo o tipo):

| Base para conexões volantes | | 90.12.4 (preto) | 90.13.4 (preto) |
|---|---|---|---|
| Tipo de temporizador | | 88.12, 88.92 | 88.02 |
| **Características gerais** | | | |
| Valores nominais | | 10 A - 250 V | |
| Rigidez dielétrica | | 2 kV AC | |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 | |




90.12.4 90.13.4

**Relé modular de interface temporizada para relé Série 34, 6.2 mm de largura**


- Ajuste da temporização na parte superior, através de um botão rotativo que pode ser acessado mesmo depois da montagem
- Terminal de controle de sinal
- Seletor "DIP-switch" para seleção de 4 escalas de tempo e 8 funções
- Opção de inserção do módulo fusível na saída
- EMR e SSR: alimentação em 12 ou 24 V AC/DC
- Conexão a parafuso e Push-in

93.68
Conexões a parafuso



93.69
Conexões Push-in







**93.68/93.69**



- Escalas de tempo de 0.1 s a 6 h
- Multifunção
- Base para relé 34.51 (EMR) e 34.81 (SSR)
- Conexão a parafuso e Push-in




**AI:** Atraso à operação
**DI:** Atraso após operação
**GI:** Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré-ajustado
**SW:** Intermitência simétrica início ON
**BE:** Atraso à desoperação (após START)
**CE:** Atraso a operação (após START)
**DE:** Atraso após operação (com START)
**EE:** Atraso após operação (após START

Para as dimensões do produto vide a página 3

| | | |
|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | | Vide relés séries 34.51 e 34.81 |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | |
| Carga nominal em AC1 | VA | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | |
| Potência motor monofásico (230 V AC) | kW | |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | |
| Material dos contatos standard | | |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz)/DC | 12…24 |
| Potência nominal AC/DC | VA/W | Veja características página 2 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz)/DC | 9.6…26.4 |
| **Características gerais** | | |
| Regulagem da temporização | | (0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h |
| Repetibilidade | % | ± 1 |
| Tempo de retorno | ms | ≤ 50 |
| Precisão de regulagem de fundo de escala | % | 5 |
| Vida elétrica em carga nominal AC1 | ciclos | Vide relés séries 34.51 (EMR) e 34.81 (SSR) |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE SP EAC cULus |

# SÉRIE 93
Base temporizada para Série 34

## Codificação

Exemplo: tipo 93.68 relé temporizado multifunção para relé Série 34, tensão de alimentação, (12…24)V AC/DC.

**9 3 . 6 8 . 0 . 0 2 4**

**Série**

**Tipo**
6 = Multifunção
(AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE)

**Número de contatos**
8 = 1 reversível (relé eletromecânico tipo 34.51), conexão a parafuso
8 = 1 NA (relé de estado sólido tipo 34.81), conexão a parafuso
9 = 1 reversível (relé eletromecânico tipo 34.51), conexão Push-in
9 = 1 NA (relé de estado sólido tipo 34.81), conexão Push-in

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz) / DC

**Tensão de alimentação**
024 = (12…24)V AC/DC

## Combinações

| Saída | Alimentação | Tipo de relé | Tipo de base, conexão a parafuso |
|---|---|---|---|
| 1 reversível 6 A, relé eletromecânico | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.68.0.024 |
| 1 reversível 6 A, relé eletromecânico | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.68.0.024 |
| 1 saída 6 A/24 V DC, relé de estado sólido | 12 V AC/DC | 34.81.7.012.9024 | 93.68.0.024 |
| 1 saída 2 A/240 V AC, relé de estado sólido | 12 V AC/DC | 34.81.7.012.8240 | 93.68.0.024 |
| 1 saída 6 A/24 V DC, relé de estado sólido | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.9024 | 93.68.0.024 |
| 1 saída 2 A/240 V AC, relé de estado sólido | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.8240 | 93.68.0.024 |
| **Saída** | **Alimentação** | **Tipo de relé** | **Tipo de base, conexão Push-in** |
| 1 reversível 6 A, relé eletromecânico | 12 V AC/DC | 34.51.7.012.0010 | 93.69.0.024 |
| 1 reversível 6 A, relé eletromecânico | 24 V AC/DC | 34.51.7.024.0010 | 93.69.0.024 |
| 1 saída 6 A 24 V DC, relé de estado sólido | 12 V AC/DC | 34.81.7.012.9024 | 93.69.0.024 |
| 1 saída 2 A 240 V AC, relé de estado sólido | 12 V AC/DC | 34.81.7.012.8240 | 93.69.0.024 |
| 1 saída 6 A 24 V DC, relé de estado sólido | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.9024 | 93.69.0.024 |
| 1 saída 2 A 240 V AC, relé de estado sólido | 24 V AC/DC | 34.81.7.024.8240 | 93.69.0.024 |

Nota: Mesmo se o temporizador pode ser alimentado a 12 V e 24 V, combinar o relé com a exata tensão de alimentação a 12 V ou 24 V.

H

## Características gerais

| **Características EMC** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo de teste** | | | **Padrão de referência** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | | EN 61000-4-2 | 4 kV |
| | no ar | | EN 61000-4-2 | 8 kV |
| Campo eletromagnético de radiofrequência | (80 ÷ 1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| | (1400 ÷ 2700 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| | sobre terminal de controle externo B1 | | EN 61000-4-4 | 4 kV |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | | EN 61000-4-5 | 2 kV |
| | modalidade diferencial | | EN 61000-4-5 | 0.8 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) | sobre terminais de alimentação | | EN 61000-4-6 | 10 V |
| | sobre terminal de controle externo B1 | | EN 61000-4-6 | 3 V |
| Emissões conduzidas e irradiadas | | | EN 55022 | classe B |
| **Outros dados** | | | | |
| Absorção sobre o controle externo (B1) | | mA | < 1.7 (12 V) - < 3.5 (24 V) | |
| Tempo de bounce (EMR): NA/NF | | ms | 1/6 | |
| Resistência da vibração (EMR, 10…55 Hz): NA/NF | | g | 10/5 | |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.3 | |
| | com carga nominal | W | 0.8 | |
| **Terminais** | | | **Cabo rígido e cabo flexível** | |
| | | | **Conexões a parafuso** | **Conexões Push-in** |
| Comprimento de decapamento do cabo | | mm | 10 | 8 |
| Torque | | Nm | 0.5 | — |
| Seção máxima do cabo | | $mm^2$ | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 | 1 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 | 1 x 14 |
| Seção mínima do cabo | | $mm^2$ | 1 x 0.5 | 1 x 0.5 |
| | | AWG | 1 x 21 | 1 x 21 |

X-2017, www.findernet.com

## Características do circuito de entrada


**Dados de entrada - temporizador AC/DC**

| Tensão nominal | Campo de funcionamento (AC/DC) | | Tensão de desoperação | Corrente nominal $U_N$ a $I_N$ | | Absorção da potência P a $U_N$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | $U_{min}$ | $U_{max}$ | $U_r$ | DC | AC | DC | AC |
| V | V | V | V | mA | mA | mA | mA |
| 12 | 9.6 | 13.2 | 1.2 | 15 | 23 | 0.2 | 0.3/0.2 |
| 24 | 19.2 | 26.4 | 2.4 | 11 | 19 | 0.25 | 0.4/0.3 |

## Dimensões do produto


93.68
Conexões a parafuso






93.69
Conexões Push-in






H

## Escalas de temporização






(0.1…3)s | (3…60)s | (1…20)min | (0.3…6)h

## Funções


| LED | Alimentação | Contato NA/saída |
|---|---|---|
| | Nenhuma | Aberto |
| | Presente | Aberto |
| | Presente | Aberto (temporização em curso para fechamento) |
| | Presente | Fechado |

**Esquemas de ligação** **U** = Alimentação **S** = Start externo — = Contato NA






**(AI) Atraso à operação.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o decurso do tempo pré-selecionado. O relé desopera quando é interrompida a alimentação.




**(DI) Atraso após operação.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia imediatamente.
Decorrido o tempo pré-selecionado o relé desopera e volta a posição original.





**(GI) Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado.**
Aplicar tensão no temporizador.
A operação do relé inicia após o término do tempo pré-selecionado. O relé desopera depois de um tempo fixo de 0.5 s.





**(SW) Intermitência simétrica início ON.**
Aplicar tensão no temporizador.
O relé inicia imediatamente os ciclos ON (relé operado) e OFF (relé desoperado) de igual valor, que se repetirão enquanto a alimentação se mantiver.


Com START externo





* Quando alimentado em tensão contínua, o ponto B1 deve ser alimentado com referência positiva (conforme EN 60204-1).





**(BE) Atraso à desoperação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera quando, após a abertura do contato START decorre o tempo pré-selecionado. Decorrido o tempo pré-selecionado, o relé desopera e volta à posição original.





**(CE) Atraso à operação (após START).**
O relé opera quando se fecha o contato START depois de decorrido o tempo pré-selecionado, mantém a operação. Quando o contato de Start se abre o relé desopera depois de decorrido o tempo pré-selecionado. Quando o contato start é reaberto o atraso temporizado recomeça.





**(DE) Atraso após operação (com START).**
O relé opera quando se fecha o contato START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.




**(EE) Atraso após operação (após START).**
O relé opera quando se larga o contato de START. Desopera depois de decorrer o tempo pré-selecionado, e volta à posição original.





- Possível de controlar uma carga externa, tal como outra bobina de relé ou temporizador, conectado ao sinal de start no terminal B1.




** Outra alimentação, com tensão diferente da que é aplicada pode ser utilizada para o sinal de comando B1 (START), por exemplo:
A1 - A2 = 24 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

X-2017, www.findernet.com

## Acessórios



**093.63**


Homologações (segundo o tipo):


| Módulo a fusível | 093.63 |
|---|---|

- Simplicidade na proteção da carga (patente Finder)
- Para fusíveis de 5x20 mm de até 6 A/250 V AC
- Facilidade na visualização do estado do fusível através de uma janela
- Rápida inserção na base

**Notas**

**Segurança:** Devido ao circuito de saída poder ser restabelecido mesmo com o fusível removido, é importante não considerar a remoção do fusível como um "desligamento seguro". Desconecte e isole antes de trabalhar com o circuito.
**UL:** De acordo com a UL508A, o módulo a fusível não pode ser instalado em circuitos de potência (onde é obrigatório que um fusível certificado de acordo com a UL categoria JDDZ seja instalado). No entanto, onde a MasterInterface é utilizada como uma interface de saída para um CLP não se aplicam estas restrições e o módulo a fusível pode ser utilizado.






**093.16**




**093.16.0**



**093.16.1**

Homologações (segundo o tipo):

| Pente de 16 polos | 093.16 (azul) | 093.16.0 (preto) | 093.16.1 (vermelho) |
|---|---|---|---|
| Valores nominais | 6 A - 250 V | | |
| Possibilidade de utilização em múltiplas conexões, sobrepostas | | | |







**093.60**




| Separador plástico de dupla funcionalidade (1.8 ou 6.2 mm de separação) | 093.60 |
|---|---|

1. Ao romper manualmente as saliências, o separador ficará com apenas 1.8 mm de espessura; onde sua utilidade será mais interessante para uma separação visual, onde se deseja diferenciar grupos de interfaces, ou grupos que possuam diferentes tensões de funcionamento, ou então para a proteção elétrica das extremidades dos pentes de ligação que possam vir a ser cortadas.









2. Não rompendo as saliências, este separador oferecerá 6.2 mm de espessura. Com a ajuda de uma tesoura, pode-se cortar no local indicado, permitindo a interligação, através do separador, com a utilização do pente de ligação, de 2 grupos diferentes de relés de interface.







**060.48**

| Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE), plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |
|---|---|

H

## Acessórios




**093.62**


| **Duplicador de terminal** (somente para bases Push-in) | | 093.62 |
|---|---|---|
| Carga máxima aplicável | | 6 A - 300 V |
| Seção máxima do cabo | | **Cabo rígido e cabo flexível** |
| | mm² | 2 x 1.5 |
| | AWG | 2 x 16 |



**093.68.14.1**

Homologações (segundo o tipo):

| *Master**ADAPTER*** | | 093.68.14.1 |
|---|---|---|
| O *Master**ADAPTER*** permite a conexão de até 8 módulos *Master**INTERFACE*** com alimentação a fio através de conector FLAT de 14 pinos, que deverá ser conectado ao cartão de saída do CLP. | | |
| **Características gerais** | | |
| Corrente nominal (por terminal) | A | 1 |
| Potência mínima requerida de alimentação | W | 3 |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V DC | 24 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Lógica de controle | | Lógica positiva (+ em A1) |
| Indicação de alimentação | | LED verde |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+70 |
| **Terminais para a lógica de controle em 24 V** | | |
| Tipo do conetor | | 14 pinos, de acordo com a IEC 60603-13 |
| **Terminais para alimentação em 24 V** | | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9.5 |
| Torque | Nm | 0.5 |
| Máxima seção disponível | | |
| fio rígido | mm² | 1 x 4 / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 16 |
| fio flexível | mm² | 1 x 2.5 / 2 x 1.5 |
| | AWG | 1 x 14 / 2 x 16 |



*Master**ADAPTER*** conectado

H



X-2017, www.findernet.com

**Relé para acionamento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente**

**Sensor fotoelétrico integrado**

**Montagem em poste ou parede**

**10.32 - 2 contatos NA 16 A**

**10.41 - 1 contato NA 16 A**

- Interrupção bipolar de carga (fase + neutro) disponível para tipo 10.32
- Sensibilidade ajustável de 1 a 80 lux
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)
- Circuito com transformador de isolação
- Patente Italiana - Princípio inovativo de compensação da influência da iluminação controlada, compatível também com lâmpadas de acendimento lento (até 10 minutos)
- Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalação e ajuste
- Disponível com alimentação em 230 e 120 V AC (50/60 Hz)

**10.32**



- Saída dupla - 2 NA 16A, interrupção dupla, abertura tanto na fase (L) quanto no neutro N

**10.41**



- Saída simples - 1 NA 16A, interrupção simples - abertura da fase (L)

Para as dimensões do produto vide a página 6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA | | 1 NA | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | | 16/30 (120 A - 5 ms) | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 120/— | 230/— | 120/— | 230/— |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1900 | 3700 | 1900 | 3700 |
| Carga nominal em AC15 | VA | 400 | 750 | 400 | 750 |
| Corrente nominal em AC5a | A | — | 5 | — | 5 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | — | 2300 | — | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 600 | 1200 | 500 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 450 | 850 | 400 | 750 |
| CFL | W | 250 | 500 | 200 | 400 |
| LED 230 V | W | — | 500 | — | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 250 | 500 | 200 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 500 | 1000 | 400 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | | $AgSnO_2$ | |
| **Características de alimentação** | | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 120 | 230 | 120 | 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | — | | — | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2/— | | 2/— | |
| Campo de funcionamento | AC (50 Hz) | (0.8…1.1)$U_N$ | | (0.8…1.1)$U_N$ | |
| | DC | — | | — | |
| **Características gerais** | | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ | |
| Sensibilidade ajustável | lx | 1…80 | | 1…80 | |
| Início de funcionamento pré-ajustado | lx | 10 | | 10 | |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | s | 15/30 | | 15/30 | |
| Temperatura ambiente | °C | –30…+70 | | –30…+70 | |
| Grau de proteção | | IP 54 | | IP 54 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | | |

# SÉRIE 10
## Relés fotoelétricos 12 - 16 A

**Relé para acionamento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente**

**Sensor fotoelétrico integrado**

**Montagem em poste ou parede**

**10.42 - Duas saídas independentes de 16 A com regulação individual da iluminação**

**10.51 - Individual miniatura 2 A 1 SEM SAÍDA**

**10.61 - Montagem sobreposta**

- Sensibilidade ajustável de 1 a 80 lux
- Sensibilidade fixa 10 lux (± 20%) - (tipo 10.61)
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)
- Circuito com transformador de isolação (tipo 10.42)
- Patente Italiana - Princípio inovativo de compensação da influência de luz controlada (tipo 10.51)
- Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalação e ajuste
- Disponível com alimentação em 230 e 120 V AC (50/60 Hz)
- Pré-fio com um único núcleo e cabos de silicone com comprimento 500 mm (tipo 10.61)

| | **10.42** | **10.51** | **10.61** |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Dupla configuração, saída dupla - 2 NA 16A | • Saída simples - 1 NA 12 A<br>• Dimensões reduzidas | • Saída simples - 1 NA 16 A |

Para as dimensões do produto vide a página 6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA | | 1 NA | | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | | 12/25 (80 A - 5 ms) | | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 120/— | 230/— | 120/— | 230/— | 230/— |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1900 | 3700 | 1400 | 2760 | 3700 |
| Carga nominal em AC15 | VA | 400 | 750 | 300 | 600 | 750 |
| Corrente nominal em AC5a | A | — | 5 | — | — | 5 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | — | 2000 | — | 1200 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 500 | 1000 | 300 | 600 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 400 | 750 | 200 | 400 | 750 |
| CFL | W | 200 | 400 | 200 | 350 | 400 |
| LED 230 V | W | — | 400 | — | 350 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 200 | 400 | 200 | 350 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 400 | 800 | 300 | 600 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | | 1000 (10/10) | | 1,000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | | $AgSnO_2$ | | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | | | | |
| Tensão de alimentação | V AC (50/60 Hz) | 120 | 230 | 120 | 230 | 230 |
| nominal ($U_N$) | V DC | — | | — | | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2/— | | 1.5/— | | 2.5/— |
| Campo de funcionamento | AC (50 Hz) | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.8…1.1)U_N$ | | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | — | | — | | — |
| **Características gerais** | | | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ |
| Sensibilidade ajustável | lx | 1…80 | | 1…80 | | 10 |
| Início de funcionamento pré-ajustado | lx | 10 | | 10 | | 10 |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | s | 15/30 | | 15/30 | | 15/30 |
| Temperatura ambiente | °C | –30…+70 | | –30…+70 | | –30…+70 |
| Grau de proteção | | IP 54 | | IP 54 | | IP 54 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | | | CE EAC |



X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 10, relé fotoelétrico, montagem em poste, 2 contatos NA - 16 A, alimentação 230 V AC.

**1 0 . 3 2 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0**

**Série**
**Tipo**
32 = 2 saídas - 2 NA 16 A
41 = 1 saída - 1 NA 16 A
42 = 2 saídas independentes - 2 NA 16 A
51 = 1 saída - 1 NA 12 A
61 = Montagem sobreposta - 1 NA 16 A

**Tensão de alimentação**
120 = 120 V
230 = 230 V
**Tipo de alimentação**
8 = AC (50/60 Hz)

## Características gerais


| **Isolação** | | **10.32 / 41 / 42** | | **10.51** | | **10.61** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | V AC | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| **Imunidade a distúrbios induzidos** | | | | | | |
| Surtos (1.2/50 µs) sobre L e N (modalidade diferencial) | kV | 4 | | 4 | | 6 |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Prensa cabos | Ø mm | (8.9…12) | | (7.5…9) | | — |
| Torque | Nm | 0.8 | | 0.8 | | — |
| Terminais guiados secção disponível | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível | — |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | — |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 | — |
| **Cabos de saída** | | | | | | |
| Material | | — | | — | | Isolação de silicone resistente à radiação UV |
| Seção | $mm^2$ | — | | — | | 1.5 |
| Largura | mm | — | | — | | 500, terminal com acabamento |
| Tensão nominal de isolamento | kV | — | | — | | 0.6/1 |
| Temperatura máxima | °C | — | | — | | 120 |

## Funções


| LED* | **10.32 / 10.41 / 10.42** | | **10.51** | |
|---|---|---|---|---|
| | Alimentação | Contato NA | Alimentação | Contato NA |
| ——— | Nenhuma | Aberto | Nenhuma ou Presente | Aberto |
| ▮ ▮ ▮ ▮ ▮ | Presente | Aberto | Presente | Fechado |
| ▮▮▮▮▮▮▮▮▮ | Presente | Aberto (tempo em progresso) | Presente | Aberto (tempo em progresso) |
| ▬▬▬ | Presente | Fechado | — | — |

* O LED está localizado abaixo da tampa, próximo ao botão de ajuste de Lux. Ele indica o estado do contato e auxilia testes e configurações do correto nível de luz.


## Esquemas de ligação





**Tipo 10.32**





**Tipo 10.41**




**Tipo 10.42**





**Tipo 10.51**




**Tipo 10.61**


## Vantagens do princípio inovativo de compensação da influência das luzes das lâmpadas controladas

Relé fotoelétrico sem influência de luz artificial da lâmpada





Funcionamento normal - desde que o sensor possa ser protegido dos efeitos da iluminação controlada

Relé fotoelétrico tradicional no qual o nível de luz controlado influência a fotocélula




Funcionamento incorreto sucessivas comutações das lâmpadas, devido aos efeitos da iluminação controlada

Relé fotoelétrico Tipo 10.32, 10.41 e 10.51 com compensação da luz artificial da lâmpada




O inovativo princípio de compensação do controle de nível da luminosidade evita incômodos de sucessivas comutações, causadas por sensores fotoelétricos que ficam próximos das lâmpadas por eles controlados

Nível de luz ambiente mensurado pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Luz ambiente + nível de luz artificial da lâmpada mensurados pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Notas


1. É recomendado para qualquer caso, realizar a instalação correta, evitando que a luz artificial emitida por lâmpada(s) influencie o sensor; o princípio de "compensação da influência da luz artificial" pode auxiliar quando não é possível evitar que uma parte da luminosidade atinja o sensor. Devido à compensação, a lâmpada se apagará com atraso em relação ao momento no qual ela deveria ter se apagado sem a influência da luz controlada.
2. O princípio de compensação não é eficaz se a soma da iluminação ambiente e da luz controlada exceder 120 lux.
3. Nos tipos 10.32 e 10.41 o princípio de compensação é compatível também com lâmpadas de acendimento lento, pois o circuito verifica a luminosidade dessas lâmpadas até 10 minutos após a ativação do circuito.

I


X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 10.32





Tipo 10.41





Tipo 10.42




Tipo 10.51




Tipo 10.61




I





X-2017, www.findernet.com

**Relé para o acendimento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente, fornecido com a fotocélula**

**11.31 - 1 contato NA 16 A**
- Sensibilidade ajustável de 1 a 100 lux
- Um módulo, largura 17.5 mm
- Baixo consumo em stand-by
- Disponível na versão de alimentação 24 V DC/AC

**11.41 - 1 reversível 16 A**
- Patente Europeia - Princípio de "histerese zero" para economia de energia e
- patente Italiana - princípio de "compensação da influência da luz artificial controlada" facilitando a instalação e uso
- Seletor com 4 posições:
  - escala "standard" (ajuste de 1…80 lx)
  - escala "high" (ajuste de 30…1000 lx)
  - luz fixa (particularmente interessante para teste na primeira instalação e para as operações de manutenção elétrica)
  - luz apagada (útil para períodos de férias)
- Nos 3 primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero facilitando a instalação e ajuste
- Indicador LED
- Separação SELV (Baixíssima Tensão de Segurança) entre o circuito de alimentação e contatos
- Duplo isolamento entre a alimentação e a fotocélula
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)

| | **11.31** | **11.41** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 contato<br>• 17.5 mm de largura | • 1 contato<br>• "histerese zero"<br>• Seletor com 4 posições |
| |  |  |

Para as dimensões do produto vide a página 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 |
| CFL | W | 400 | 400 |
| LED 230 V | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12…24 / 110…230 | 230 |
| | DC | 12…24 / — | — |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 2.5/0.9 | 5.2/2 |
| Campo de funcionamento | V AC (50 Hz) | 10.2…28.8 / 90…265 | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC | 10.2…32 / — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Sensibilidade ajustável: escala "standard" | lx | 1…100 | 1…80 |
| escala "high" | lx | — | 30…1000 |
| Histerese (relação Apagamento/Acendimento) | | 1.25 | 1 |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | s | 15/30 | 15/30 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 | –20…+50 |
| Grau de proteção: relé fotoelétrico / fotocélula | | IP 20/IP 54 | IP 20/IP 54 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

XI-2017, www.findernet.com



# SÉRIE 11
## Relé fotoelétrico 12 - 16 A

**Relé para o acendimento de lâmpadas em função do nível de luminosidade ambiente, fornecido com a fotocélula**

**11.42 - 1 reversível + 1 contato NO 12 A**
- Duas saídas independentes
  Dois ajustes de sensibilidade independentes
- Seletor com 4 posições:
  - escala "standard" (ajuste de 1…80 lx)
  - escala "high" (ajuste de 20…1000 lx)
  - luz fixa (particularmente interessante para teste na primeira instalação e para as operações de manutenção elétrica)
  - luz apagada (útil para períodos de férias)
- Primeiros 6 ciclos (no total entre os dois canais) de funcionamento do relé sem atraso ao acender e apagar, a fim de facilitar as operações de ajuste na instalação
- Indicador LED

**11.91 -1 reversível 16 A + saída auxiliar para o Módulo de potência**
- Função de interrupção de horário diário, com horários de apagamento e reacendimento programáveis
- Saída auxiliar controlada diretamente pela função ajustada no relé fotoelétrico
- patente Italiana - princípio de "compensação da influência da luz artificial controlada" facilitando a instalação e uso
- Sensibilidade ajustável de 1 a 150 lux
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bateria interna para a configuração e programação sem alimentação e para conservação do programa de horário em caso de falta de energia (black-out) - (5 anos)
- Baixo consumo em stand-by
- Separação SELV (Baixíssima Tensão de Segurança) entre o circuito de alimentação e contatos
- Duplo isolamento entre a alimentação e a fotocélula
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio
- Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)

Para as dimensões do produto vide a página 8

| | 11.42 | 11.91 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 2 saídas independentes<br>• 2 ajustes de sensibilidade independentes<br>• Seletor com 4 posições | • Relé Fotoelétrico + programador horário integrado<br>• Saída auxiliar (controlada pelo relé fotoelétrico) para o Módulo de potência 19.91 |
| |  |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível + 1 NA | 1 reversível + 1 saída auxiliar* |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 12/24 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 3000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 |
| CFL | W | 400 | 400 |
| LED 230 V | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 | 110…230 |
| | DC | — | 110…230 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 7.4/2.8 | 5/2.1 |
| Campo de funcionamento | V AC (50 Hz) | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| | DC | — | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Sensibilidade ajustável: escala "standard" | lx | 1…80 | 1…150 |
| escala "high" | lx | 20…1000 | — |
| Histerese (relação Apagamento/Acendimento) | | 1.25 | Δ = 3 lx |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | s | 15/30 | 25/50 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 | –20…+50 |
| Grau de proteção: relé fotoelétrico / fotocélula | | IP 20/IP 54 | IP 20/IP 54 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

* Saída auxiliar 11.91: 12 V DC, máx 1 W



XI-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 11, relé fotoelétrico modular com programador horário, 1 reversível - 16 A, alimentação a 230 V AC.

**1 1 . 9 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0**

**Série**

**Tipo**
3 = 17.5 mm de largura
4 = 35 mm de largura
9 = 35 mm de largura,
com programador horário

**Número de contatos**
1 = 1 contato, 16 A
2 = 2 contatos, 12 A

**Tipo de alimentação**
0 = AC/DC (somente 11.31)
8 = AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 11.91)

**Tensão de alimentação**
024 = 12…24 V (somente 11.31)
230 = 230 V
230 = 110…230 V (somente 11.31)
230 = (110…230)V AC/DC (somente 11.91)

**Opções**
0000 = Standard

**Códigos**
11.31.0.024.0000
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000
(módulo de potência para 11.91)

## Características gerais


| **Isolamento** | | **Rigidez dielétrica** | **Tensão de impulso (1.2/50 µs)** | |
|---|---|---|---|---|
| | entre alimentação e contatos | 4000 V AC | 6 kV | |
| | entre alimentação e a fotocélula | 2000 V AC | 4 kV | |
| | entre contatos abertos | 1000 V AC | 1.5 kV | |
| **Características EMC** | | | | |
| **Tipo de teste** | | **Padrão de referência** | **11.31** | **11.41 / 42 / 91** |
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | |
| Transientes rápidos | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-4 | 3 kV | 4 kV |
| (5/50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre ligação com a fotocélula | EN 61000-4-4 | 3 kV | 4 kV |
| Impulsos de tensão sobre terminais de alimentação | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 4 kV | |
| (surto 1.2/50 µs) | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 3 kV | 4 kV |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-6 | 10 V | |
| (0.15…80 MHz) | sobre a fotocélula | EN 61000-4-6 | 3 V | |
| Buracos de tensão | 70% $U_N$, 40% $U_N$ | EN 61000-4-11 | 10 ciclos | |
| Breves interrupções | | EN 61000-4-11 | 10 ciclos | |
| Emissões conduzidas por radiofrequência | 0.15…30 MHz | EN 55014 | classe B | |
| Emissões irradiadas | 30…1000 MHz | EN 55014 | classe B | |
| **Terminais** | | | | |
| Torque | Nm | 0.8 | | |
| Terminais guiados seção disponível | fio rígido | 1 x 6 / 2 x 4 mm² | 1 x 10 / 2 x 12 AWG | |
| | fio flexível | 1 x 4 / 2 x 2.5 mm² | 1 x 12 / 2 x 14 AWG | |
| Comprimento de decapamento do cabo | mm | 9 | | |
| **Outros dados** | | | | |
| Diâmetro do prensa cabos da fotocélula | mm | 7.5…9 | | |
| Comprimento do cabo entre relé e fotocélula | m | 50 (2 x 1.5 mm²) | | |
| Início de funcionamento pré-ajustado | lx | 10 | | |

| Potência dissipada no ambiente | | **11.31** | **11.41** | **11.42** | **11.91** |
|---|---|---|---|---|---|
| | em stand-by W | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 |
| | sem carga nominal W | 0.9 | 2.0 | 2.8 | 2.1 |
| | com carga nominal W | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 2.7 |


XI-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação


**Tipo 11.31**





**Tipo 11.42**





**Tipo 11.41**




**Tipo 11.91**




**Tipo 11.91 + 19.91**







XI-2017, www.findernet.com

## Vantagem do princípio de "histerese zero":

***garante uma intervenção precisa sem desperdício de energia***

**TIPO 11.41 RELÉ FOTOELÉTRICO "HISTERESE ZERO"**

**RELÉ FOTOELÉTRICO STANDARD**




Nível apagamento (OFF) = Nível acendimento (ON). O relé fotoelétrico HISTERESE ZERO garante o acendimento e o apagamento no mesmo nível determinado.

Um relé fotoelétrico normal se apaga num nível superior ao do acendimento, sofrendo,em decorrência disso, um atraso com aumento desnecessário de consumo. (T) = período inútil de iluminação com luz solar já presente.

Luminosidade natural

O contato NA do relé fotoelétrico é fechado (lâmpadas são ligadas)


## Vantagens do princípio inovativo da compensação da influência da luz artificial controlada:

***evita o incômodo do acender e apagar das lâmpadas desnecessariamente causado por uma instalação incorreta***

Relé fotoelétrico sem influência de luz artificial da lâmpada

Relé fotoelétrico tradicional no qual o nível de luz controlado influência a fotocélula

Relé fotoelétrico Tipo 11.41 e 11.91 com compensação da luz artificial da lâmpada




Funcionamento normal

Funcionamento incorreto (comutações consecutivas), devido a proximidade do sensor da lâmpada controlada

O inovativo princípio de compensação do controle de nível da luminosidade evita incômodos ao acender e apagar lâmpadas causados por sensores fotoelétricos que ficam próximos das lâmpadas por eles controlados

Nível de luz ambiente mensurada pelo sensor presente no relé fotoelétrico.


Luz ambiente + nível de luz artificial da lâmpada mensurados pelo sensor presente no relé fotoelétrico.

Notas

1. É recomendado em qualquer caso, realizar a instalação correta, evitando que a luz artificial emitida por lâmpada(s) influencie o sensor; o princípio de "compensação da influência da luz artificial controlada" pode auxiliar quando não é possível evitar que uma parte da luminosidade atinja o sensor. Devido à compensação, a lâmpada se apagará com atraso em relação ao momento no qual ela deveria ter se apagado sem a influência da luz controlada.
2. O princípio de compensação não será eficaz se a soma da iluminação ambiente e a luz controlada exceder o valor máximo aceitável (200 lux para o tipo 11.91; 160/2000 para as escalas padrão/alta do tipo 11.41).
3. Nos tipos 11.41 e 11.91 o princípio de compensação é compatível também com lâmpadas de acendimento lento, pois o circuito verifica a luminosidade destas lâmpadas até 10 minutos após ativado.

XI-2017, www.findernet.com

## Funções 11.91




| | Horário de apagamento (OFF) | Horário de reacendimento (ON) | Exemplos de funcionamento |
|---|---|---|---|
| 11 14 | NÃO | NÃO | Funcionamento constante do relé fotoelétrico |
| 11 14 | SIM | NÃO | Funcionamento no qual não é requerida iluminação a partir das 22:00 |
| 11 14 | SIM | SIM | Funcionamento no qual não é requerida iluminação da 01:00 às 05:00 |
| AUX Y1 Y2 | | | Saída adicional comandada apenas pelo relé fotoelétrico |




Todas as funções são programáveis através do botão de controle frontal e visualizáveis no display.




### Modo de Visualização


Durante o funcionamento normal, com alimentação ligada na rede, são visualizados:
- hora e minutos
- nível de luz ambiente (barra superior)
- faixa de luminosidade programada (barra inferior)
- estado do contato 11-14 (aberto/fechado)
- símbolo "lua", se o nível de luz presente é inferior ao programado, para qual o contato 11-14 está fechado (se não estiver desabilitado do programa "chrono") e a saída auxiliar Y1-Y2 está habilitada.
- "chrono", se a função de apagamento estiver ativada.

Por meio do **Modo de Visualização** é possível entrar no **Modo de Programação** pressionando-se brevemente (<2 s) o centro do botão de controle ou **Modo de Configuração** pressionando-se por mais tempo (>2 s). Pelo **Modo de Visualização** também é possível entrar no **Modo Manual**, no qual (independente do nível de luz e do programa "chrono") o contato 11-14 será forçado a fechar ou abrir ao pressionar-se por mais de 2 segundos o botão de controle na direção superior ou inferior. Neste caso, visualiza-se "mano", podendo voltar às configurações iniciais se pressionar-se novamente o botão por mais de 2 segundos na direção oposta.




### Modo de Programação

Neste modo é possível programar a faixa de ajuste, habilitar e programar o horário de apagamento e eventual reacendimento. Pressionando-se levemente o botão de controle à direita ou à esquerda, é possível avançar de uma etapa de programa a outra (confirmando automaticamente os valores programados); em cada etapa é possível modificar o valor programado novamente pressionando o botão para o lado contrário ou abaixo; pressionando-se por mais de 1 segundo é possível aumentar ou diminuir os valores mais rapidamente. Ao pressionar rapidamente o centro do botão de controle o Modo de Visualização é reativado.




### Modo de Configuração

Neste modo é possível programar exatamente na seguinte ordem: ano, mês, dia, hora e minutos; e habilitar ao horário de verão europeu.
Pressionando-se rapidamente o botão de controle à direita ou esquerda é possível avançar de um tipo de programação a outro (confirmando automaticamente os valores inseridos); em todos os tipos é possível modificar os valores programados pressionando-se novamente o botão ao outro lado ou abaixo. pressionando-se por mais de 1 segundo é possível aumentar ou diminuir os valores mais rapidamente.
Ao pressionar rapidamente o centro do botão de controle o Modo de Visualização é reativado.
Nota: o produto é fornecido com o horário da Europa Central e o horário de verão europeu pré-programados de fábrica.

### Modo de Bateria

Se a alimentação 230 V AC não estiver ligada, o relé fotoelétrico entrará no Modo de Bateria mantendo ativa a hora mesmo se não visualizada, enquanto que as outras operações serão desativadas (incluso o controle de luminosidade), isto para garantir uma maior durabilidade da bateria interna.
Pressionando-se o botão de controle durante o Modo de Bateria é possível reativar o dispositivo para uma eventual programação (neste caso será visualizado um símbolo piscante de uma tomada: o consumo de corrente aumenta notavelmente, influenciando a duração da bateria se prolongado); depois de 1 minuto de inatividade o Modo de Bateria é reativado.
Nota: com a alimentação desligada, o modo de programação ou configuração consome muito mais corrente que o modo de bateria, influenciando a duração da bateria.

XI-2017, www.findernet.com

### Saída auxiliar

Sobre os terminais Y1-Y2 está disponível uma saída auxiliar estática de 12 V DC (máx. 80 mA/1 W): é aconselhado o uso do Módulo de potência tipo **19.91.9.012.4000** ligado ao conector tipo **011.19**. Também é possível ligar um relé (por exemplo Relé de Interface Séries, 38-48-49-4C-58-59) desde que não supere 40 cm de comprimento dos cabos. A saída auxiliar é controlada diretamente pelo relé fotoelétrico e é independente do funcionamento do programador horário. Junto à saída principal é possível realizar um sistema de iluminação flexível, controlado pela luz ambiente, dependendo ou não do programador horário.



| 19.91 Características do Módulo de Potência | | |
|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea ($I_N/I_{max}$) | A | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável ($U_N/U_{max}$) | V AC | 250/400 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 |
| CFL | W | 400 |
| LED 230 V | W | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V DC | 12 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |


## 11.31/41/42

| LED | Alimentação | Contato NA | |
|---|---|---|---|
| | | 11.41/11.42 | 11.31 |
| | Nenhuma | Aberto | Aberto |
| | Presente | Aberto | Aberto |
| | Presente | Aberto (temporização em curso para fechamento) | Aberto (temporização em curso para fechamento) |
| | Presente | Fechado | Fechado |
| | Presente | Fechado (temporização em curso para abertura) | Fechado (temporização em curso para abertura) |
| | Presente | Posição fixa (seletor ON ou OFF) | — |


XI-2017, www.findernet.com

# Dimensões do produto


11.31
Conexão a parafuso





11.42
Conexão a parafuso





11.41
Conexão a parafuso





11.91
Conexão a parafuso




19.91 (módulo de potência para 11.91) Conexão a parafuso




11.91 + Módulo de potência 19.91
Conexão a parafuso




XI-2017, www.findernet.com


## Acessórios



011.02

| **Fotocélula** (fornecida com o relé fotoelétrico) | 011.02 |
|---|---|

- Temperatura ambiente: –40…+70 °C
- Sem Cádmio
- Não polarizada
- Duplo isolamento entre a alimentação do relé fotoelétrico
- Não compatível com os antigos relés 11.01 e 11.71 (com os quais deve ser utilizada a fotocélula tipo 011.00)







011.03

| **Fotocélula de embutir** (grau de proteção: IP66/67) | 011.03 |
|---|---|

- Temperatura ambiente: –40…+70 °C
- Sem Cádmio
- Não polarizada
- Duplo isolamento entre a alimentação do relé fotoelétrico
- Não compatível com os antigos relés 11.01 e 11.71
- Fornecido com o relé fotoelétrico (código da embalagem POA)


| **Cabo de conexão** | | |
|---|---|---|
| Material | | PVC, não propagador de chamas |
| Diâmetro do condutor | $mm^2$ | 0.5 |
| Comprimento do cabo | mm | 500 |
| Diâmetro do cabo | mm | 5.0 |
| Tensão de trabalho | V | 300/500 |
| Tensão de isolamento do cabo | kV | 2.5 |
| Temperatura máxima | °C | +90 |






011.01


| **Suporte para fixação em painel** (fornecido com o relé fotoelétrico), largura 35 mm | 011.01 |
|---|---|







011.19

| **Conector de 2 polos** (para o tipo 11.91 e o módulo de potência 19.91) | 011.19 |
|---|---|





Para a conexão direta da saída auxiliar do 11.91 (Y1-Y2) aos terminais de alimentação do 19.91 (A1-A2)



060.48

| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** para tipo 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |
|---|---|



019.01

| **Etiqueta de identificação**, para tipo 11.41 e 11.42, plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm | 019.01 |
|---|---|

XI-2017, www.findernet.com

**Programador horário eletromecânico**
**- Diário***
**- Semanal****

**Tipo 12.01**
- Diário
- 1 reversível 16 A
- 35.8 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm

**Tipo 12.11**
- Diário
- 1 NA 16 A
- 17.5 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm

**Tipo 12.31-0000**
- Diário
- 1 reversível 16 A
- 72 x 72 mm
- Montagem em painel




**Tipo 12.31-0007**
- Semanal
- 1 reversível 16 A
- 72 x 72 mm
- Montagem em painel

• Intervalo mínimo de programação:
1 h (12.31-0007)
30 min (12.01)
15 min (12.11 - 12.31-0000)

* O mesmo programa todos os dias

** Possibilidade de diferentes programas para cada um dos 7 dias da semana

Para as dimensões do produto vide a página 11

| | 12.01 | 12.11 | 12.31 | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  | |
| | • Eletromecânico/Diário<br>• 1 reversível 16 A<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) | • Eletromecânico/Diário<br>• 1 NA 16 A<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) | • Eletromecânico/Diário/ Semanal<br>• 1 reversível 16 A<br>• Montagem em painel | |
| |  |  |  | |
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 1 NA | 1 reversível | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16/— | 16/30 | 16/— | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/— | 250/— | 250/— | |
| Carga nominal em AC1 VA | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 420 | 420 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| incandescente (230 V) W | 2000 (contato NA) | 2000 | 2000 | |
| fluorescente compensada (230 V) W | 750 (contato NA) | 750 | 750 | |
| fluorescente não compensada (230 V) W | 1000 (contato NA) | 1000 | 1000 | |
| halógena (230 V) W | 2000 (contato NA) | 2000 | 2000 | |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | AgCdO | |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 | 120 - 230 | |
| V DC | — | — | — | |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2/— | 2/— | 2/— | |
| Campo de funcionamento AC (50 Hz) | (0.85…1.1)$U_N$ | (0.85…1.1)$U_N$ | (0.85…1.1)$U_N$ | |
| DC | — | — | — | |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida elétrica em carga nominal AC1 ciclos | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ | $50 \cdot 10^3$ | |
| Tipos de programações | diário | diário | diário | semanal |
| Intervalo de programação/dia | 48 | 96 | 96 | 24 (168/ semana) |
| Intervalo mínimo de programação min | 30 | 15 | 15 | 60 |
| Precisão referente ao tempo segundos/dia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Temperatura ambiente °C | –5…+50 | –5…+50 | –10…+50 | |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | | | |

XI-2017, www.findernet.com



# SÉRIE 12
## Programador horário/astronômico 16 A

**Tipo 12.51**
**Programador horário digital (estilo analógico) com programação diária/semanal**
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**
- Intervalo mínimo de programação - 30 minutos
- Fácil configuração para programação diária ou semanal

**Tipo 12.81**
**Programador horário digital astronômico**
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**
- Programa Astro: cálculo do nascer e pôr do sol em função da data, horário e coordenadas geográficas
- Função noite: horários de acendimento/desligamento programáveis
- Coordenadas geográficas facilmente configuráveis para a maioria dos países europeus através de código postal
- Função Offset: permite a programação de horários deslocados do horário astronômico (até 90', em passos de 10')

- Horário de verão/inverno europeu, australiano, brasileiro
- 1 contato reversível 16 A
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Display retroiluminado
- Bateria interna para manutenção e programação sem alimentação, facilmente substituível
- Alimentação e contatos isolados
- 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

Para as dimensões do produto vide a página 11

| | | 12.51 | 12.81 |
|---|---|---|---|
| | |  |  |
| | | • Programador horário digital<br>• 1 reversível 16 A | • Programador horário digital astronômico<br>• 1 reversível 16 A |
| | |  |  |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 |
| CFL | W | 400 | 400 |
| LED 230 V | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…230 | 110…230 |
| | V DC | 110…230 | 110…230 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.8/0.9 | 2.8/0.9 |
| Campo de funcionamento | V AC (50 Hz) | 88…264 | 88…264 |
| | V DC | 88…264 | 88…264 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica em carga nominal AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Intervalo de programação | | 48 | — |
| Intervalo mínimo de programação | min | 30 | — |
| Precisão referente ao tempo | segundos/dia | 1 | 1 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 (ver página 7, diagrama L12) | –20…+50 (ver página 7, diagrama L12) |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |



XI-2017, www.findernet.com

**Programador horário digital, programação semanal**
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**

**Tipo 12.61**
- 1 reversível 16 A


**Tipo 12.62**
- 2 reversíveis 16 A

- Funções:
  Liga (ON), Desliga (OFF)
  Impulso: 1 s…59 min
- Intervalo mínimo de programação - 1 minuto
- Horário de verão/inverno europeu, australiano, brasileiro
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Display retroiluminado
- Bateria interna para manutenção e programação sem alimentação, facilmente substituível
- Alimentação e contatos isolados
- 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

NEW **12.61**





- Programação semanal
- 1 reversível 16 A
- Liga (ON), Desliga (OFF), Impulso:




NEW **12.62**




- Programação semanal
- 2 reversíveis 16 A
- Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso




Para as dimensões do produto vide a página 12

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 |
| CFL | W | 400 | 400 |
| LED 230 V | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 12…24 / 110…230 | 110…230 |
| | V DC | 12…24 / 110…230 | 110…230 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.8/0.9 | 2.8/0.9 |
| Campo de funcionamento | V AC (50 Hz) | 10…30 / 88…253 | 88…253 |
| | V DC | 10…30 / 88…253 | 88…253 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica em carga nominal AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Tipos de programações | | Semanal | Semanal |
| Posições de memória para programação | | 50 | 50 |
| Intervalo mínimo de programação | min | 1 | 1 |
| Precisão referente ao tempo | segundos/dia | 1 | 1 |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 (ver página 7, diagrama L12) | –20…+50 (ver página 7, diagrama L12) |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

Xi-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 12
## Programador horário/astronômico 16 A

**Programador horário astronômico semanal**
- **Pode ser programado em modo "Classic", através de joystick, ou "Smart" através de smartphones com comunicação NFC**
- **Programa "Astro": cálculo do nascer e pôr do sol em função da data, horário e coordenadas geográficas**

**Tipo 12.A1**
- 1 reversível 16 A


**Tipo 12.A2**
- 2 reversíveis 16 A

- Funções:
  "Astro" ON, "Astro" OFF
  Ativação (ON), Desativação (OFF)
  Impulso: 1 s…59 min
- Coordenadas geográficas facilmente configuráveis para a maioria dos países europeus através de código postal
- Função Offset: permite a programação de horários deslocados do horário astronômico (até 90', em passos de 1')
- Intervalo mínimo de programação - 1 minuto
- Horário de verão/inverno europeu, australiano, brasileiro
- Display LCD para visualização, configuração e programação
- Bloqueio com senha de 4 dígitos
- Display retroiluminado
- Bateria interna para manutenção e programação sem alimentação, facilmente substituível
- Alimentação e contatos isolados
- 35 mm de largura
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

NEW **12.A1**





- Programação semanal
- 1 reversível 16 A
- Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso




NEW **12.A2**




- Programação semanal
- 2 reversíveis 16 A
- Ativação (ON), Desativação (OFF), Impulso




Para as dimensões do produto vide a página 12

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 2 reversíveis | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) | |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 | |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 | |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 | |
| CFL | W | 400 | 400 | |
| LED 230 V | W | 400 | 400 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…230 | 12…24 | 110…230 |
| | V DC | 110…230 | 12…24 | 110…230 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 2.8/0.9 | 2.8/0.9 | |
| Campo de funcionamento | V AC (50 Hz) | 88…253 | 10…30 | 88…253 |
| | V DC | 88…253 | 10…30 | 88…253 |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida elétrica em carga nominal AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | |
| Tipos de programação | | Semanal | Semanal | |
| Posições de memória para programação | | 50 | 50 | |
| Intervalo mínimo de programação | min | 1 | 1 | |
| Precisão referente ao tempo | segundos/dia | 1 | 1 | |
| Temperatura ambiente | °C | –20…+50 (ver página 7, diagrama L12) | –20…+50 (ver página 7, diagrama L12) | |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | |



XI-2017, www.findernet.com

**Programador horário eletrônico**
- **Semanal**


**Tipo 12.71**
- 1 reversível 16 A
- 17.8 mm de largura

- Intervalo mínimo de programação - 1 minuto
- Programações sem alimentação
- Funções impulso:
  1 s… 59:59(min:s)
- Horário de verão
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**12.71**



- Eletrônico/Semanal
- 1 reversível 16 A
- 17.8 mm de largura




Para as dimensões do produto ver página 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 | |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/— | |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 420 | |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 400 | |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 100 | |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 100 | |
| CFL | W | 50 | |
| LED 230 V | W | 50 | |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 50 | |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 100 | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos standard | | AgNi | |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | — | 230 |
| | V AC/DC | 24 | — |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 1.4/1.4 | 2/— |
| Campo de funcionamento | AC (50 Hz) | (0.9…1.1)$U_N$ | (0.85…1.1)$U_N$ |
| | DC | (0.9…1.1)$U_N$ | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica em carga nominal AC1 | ciclos | $50 \cdot 10^3$ | |
| Tipos de programação | | semanal | |
| Posições de memória para programação* | | 30 | |
| Intervalo mínimo de programação | min | 1 | |
| Precisão referente ao tempo | segundos/dia | 0.5 | |
| Temperatura ambiente | °C | –30…+55 | |
| Grau de proteção | | IP 20 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | |

* Os horários onde as comutações serão executadas, podem ser usados mais de uma vez, desde que sejam selecionados dias diferentes.

XI-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 12 programador horário digital (estilo analógico), 1 reversível 16 A, alimentação (110…230) V AC/DC

**1 2 . 5 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0**

**Série**

**Tipo**
0 = Diário, 35.8 mm de largura
1 = Diário, 17.5 mm de largura
3 = Diário ou Semanal, 72 x 72 mm
5 = Digital (estilo analógico), programação NFC, 35 mm de largura
6 = Semanal, programação NFC, 35 mm de largura
7 = Semanal, 17.5 mm de largura
8 = Programador horário astronômico, programação NFC, 35 mm de largura
A = Semanal "Astro", programação NFC, 35 mm de largura

**Número de contatos**
1 = 1 reversível, 16 A
1 = 1 NA, 16 A
2 = 2 reversíveis, 16 A

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz)/DC (tipos 12.61.0.024, 12.A2.0.024, 12.71.0.024)
8 = AC (50/60 Hz)
8 = AC (50/60 Hz)/DC (tipos 12.51, 12.81, 12.61, 12.62, 12.A1, 12.A2)

**Tensão de alimentação**
024 = 24 V AC/DC (tipo 12.71)
024 = 12…24 V AC/DC (tipos 12.61, 12.A2)
120 = 120 V AC
230 = 230 V AC
230 = (110…230)V AC/DC (tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2)

**Variantes**
0 = Com reserva de carga
1 = Sem reserva de carga (tipo 12.11)

**Versão especial**
0 = Standard

**Variantes**
0 = Standard
0 = Diário somente para 12.31
7 = Semanal somente para 12.31


**Códigos**
12.01.8.230.0000
12.11.8.230.0000
12.11.8.230.1000
12.31.8.230.0000
12.31.8.230.0007
12.51.8.230.0000
12.71.0.024.0000
12.71.8.230.0000
12.81.8.230.0000
12.61.0.024.0000
12.61.8.230.0000
12.62.8.230.0000
12.A1.8.230.0000
12.A2.0.024.0000
12.A2.8.230.0000


XI-2017, www.findernet.com

## Características gerais


| **Isolamento** | | | **12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2** | | **12.01, 12.11, 12.31, 12.71** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez dielétrica entre alimentação e contatos | | V AC | 4000 | | 4000 | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | | 1000 | |
| Tensão nominal de impulso (entre alimentação e contatos) | | kV/(1.2/50)µs | 6 | | 6 | |
| Tensão nominal de impulso (entre contatos abertos) | | kV/(1.2/50)µs | 1.5 | | 1.5 | |
| **Características EMC** | | | | | | |
| **Tipo de teste** | | **Padrão de referência** | | | | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | | 6 kV | |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | | 8 kV | |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80…1000 MHz) | | EN 61000-4-3 | 10 V/m | | 10 V/m | |
| Transientes rápidos (burst) (5/50 ns, 5 e 100 kHz) | | EN 61000-4-4 | 4 kV | | 4 kV | |
| Impulsos de tensão (1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | EN 61000-4-5 | 4 kV | | 2 kV | |
| | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 4 kV | | 2 kV | |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz) | | EN 61000-4-6 | 10 V | | 10 V | |
| Quedas de tensão | 70% $U_N$, 40% $U_N$ | EN 61000-4-11 | 10 ciclos | | 10 ciclos | |
| Breves interrupções | | EN 61000-4-11 | 10 ciclos | | 10 ciclos | |
| Emissões conduzidas por radiofrequência | 0.15…30 MHz | EN 55014 | classe B | | classe B | |
| Emissões irradiadas | 30…1000 MHz | EN 55014 | classe B | | classe B | |
| **Terminais** | | | | | | |
| Torque | | Nm | 0.8 | | 1.2 | |
| Terminais guiados seção disponível | | | $mm^2$ | AWG | $mm^2$ | AWG |
| | | fio rígido | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 10 / 2 x 12 |
| | | fio flexível | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 12 / 2 x 14 | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 10 / 2 x 14 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | mm | 9 | | | |
| **Outros dados** | | | | | | |
| Vida útil da bateria | | | 6 anos (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2, 12.71) | | | |
| Tipo de bateria | | | CR 2032, 3 V, 230 mAh (12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2) | | | |
| Reserva de energia | | | 100 h (12.01, 12.11, 12.31 - depois de 80 h de alimentação contínua) | | | |
| Potência dissipada no ambiente | | | **12.51, 12.61, 12.81, 12.A1** | **12.62, 12.A2** | **12.01, 12.11, 12.31** | **12.71** |
| | | em stand-by W | 0.2 | 0.2 | — | — |
| | | sem carga nominal W | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2 |
| | | com carga nominal W | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3 (para 1 contato) |

**L 12 - Corrente nominal versus temperatura ambiente**




XI-2017, www.findernet.com


## Esquemas de ligação




**Tipo 12.01**

Seletor:


⏻ = Permanentemente OFF
AUTO = Automático
I = Permanentemente ON





**Tipo 12.11**

Seletor:


⏻ = Permanentemente OFF
⏲ = Automático
I = Permanentemente ON




**Tipo 12.31**




**Tipo 12.71**





**Tipo 12.51**
**12.81**




Xi-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação




**Tipo 12.61**
**12.A1**




**Tipo 12.62**
**12.A2**

XI-2017, www.findernet.com

## Dois modos de programação para os tipos 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2





**"Smart"**

Modo através de smartphones com comunicação NFC, usando o aplicativo Android Finder Toolbox.

**"Classic"**

Modo através de joystick




**Finder Toolbox para programação**
Depois de transferir e instalar o aplicativo FINDER Toolbox, pode ler um programa existente ou programar seu dispositivo com máxima flexibilidade, alterando qualquer detalhe e salvando o programa diretamente no smartphone.
Neste momento, basta tocar no programador horário com o smartphone para transferir os dados.

**Finder Toolbox para consulta**
O Finder Toolbox disponibiliza todas as fichas de dados técnicos da Finder.

## Funções tipo 12.81




A característica Override oferece três formas diferentes de funcionamento ao 12.81:

1. Funcionamento clássico onde o horário de **AstroON** e **AstroOFF** são determinados pelas coordenadas geográficas. Este horário muda todos os dias.
2. Funcionamento de forma que o contato é acionado conforme o horário de **AstroON** e desacionado conforme o horário programado $_{OFF}$. Exemplo de uso: iluminação de vitrine de lojas, com acendimento ao pôr do sol e desacionamento $_{OFF}$ às 00:30.
3. Funcionamento de forma que o contato é acionado conforme o horário de **AstroON** e desacionado conforme o horário programado $_{OFF}$ e então é acionado novamente conforme o horário programado $_{ON}$ mantendo-se assim até o horário de **AstroOFF**. Exemplo de aplicação: Acionamento da iluminação do estacionamento de uma empresa, no **AstroON** ao pôr do sol, desacionamento programado depois do último turno às 23:00 $_{OFF}$.
   Reacendimento programado da iluminação antes do início da jornada as 5:00 $_{ON}$, para ser desacionado novamente no **AstroOFF*** ao nascer do sol.


* Dependendo da estação do ano (especialmente no verão) é possível que o horário programado de acionamento aconteça mais tarde que a hora de AstroOFF. Neste caso, prevalece o horário de AstroOFF e o horário de acionamento programado é ignorado.




XI-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


12.01
Conexão a parafuso





12.11
Conexão a parafuso





12.31
Conexão a parafuso




12.51/12.81
Conexão a parafuso




12.71
Conexão a parafuso





XI-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


12.61 / 12.A1
Conexão a parafuso







12.62 / 12.A2
Conexão a parafuso







## Substituição da bateria tipo 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2




### Modo econômico

Se a alimentação de 230 V AC não estiver conectada, o programador horário entra em modo econômico: apenas o relógio é mantido ativado, enquanto o display é desligado para prolongar a vida útil da bateria de back-up.
Com uma pressão no joystick é possível "despertar" o dispositivo e entrar no Modo de exibição (mostrando o símbolo de um "plugue"). Uma outra pressão no ◎ entrará no modo de programação ou configuração como explicado anteriormente.
Após 1 minuto de inatividade, o modo de economia de energia iniciará novamente. Durante a programação ou configuração o consumo de corrente é maior do que em modo econômico, influenciando assim a vida útil da bateria.
Neste modo o back-light do display não estará ativado. Ele é ativado após uma pressão no joystick somente com a alimentação de 230 V AC conectada, mas depois de cerca de 1 minuto de inatividade o back-light do display desativará, e para ativá-lo novamente é necessário pressionar o joystick novamente.
Nota: o relé de saída só funciona se a alimentação estiver conectada.





## Acessórios tipo 12.51, 12.61, 12.62, 12.81, 12.A1, 12.A2



011.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel,** 35 mm de largura | 011.01 |




XI-2017, www.findernet.com

**Minuteria multifunção**
**1 NA 16 A 17.5 mm de largura**

**Tipo 14.01**
- 8 funções
- Opções de aviso de fim de temporização

**Tipo 14.71**
- 3 funções

- Escala de temporização de 30 s a 20 min
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Apropriado para ligação com 4 ou 3 fios, com reconhecimento automático
- Compatível com os sensores de movimento (série 18)
- LED indicador
- Contatos sem Cádmio
- Pode ser usado com botões luminosos
- Blade + cross - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar a função, o tempo e extrair a minuteria do trilho de 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Patente Europeia

14.01/71
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 8

| | 14.01 | 14.71 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 8 funções:<br>- Minuteria Rearmável<br>- Minuteria + função de manutenção<br>- Minuteria com aviso de fim de temporização<br>- Minuteria com aviso de fim de temporização + função de manutenção<br>- Relé de impulso temporizado<br>- Relé de impulso temporizado com aviso de fim de temporização<br>- Relé de impulso<br>- Luz fixa | • 3 funções:<br>- Minuteria Rearmável<br>- Minuteria + função de manutenção<br>- Luz fixa |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 230/— | 230/— |
| Carga nominal em AC1 VA | 3700 | 3700 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 3000 | 3000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 1500 | 1500 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 1000 | 1000 |
| CFL W | 600 | 600 |
| LED 230 V W | 600 | 600 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 600 | 600 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 1500 | 1500 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 |
| V DC | — | — |
| Potência nominal VA (50 Hz)/W | 3/1.2 | 3/1.2 |
| Campo de funcionamento AC (50 Hz) | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| DC | — | — |
| **Características gerais** | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste de temporização min | 0.5…20 | 0.5…20 |
| Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA) | 30 | 30 |
| Máx. duração do impulso | contínua | contínua |
| Temperatura ambiente °C | –10…+60 | –10…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | CE EAC |

# SÉRIE 14
## Minuteria multifunção 16 A

**Minuteria monofunção**
**1 NA 16 A 17.5 mm de largura**

**Tipo 14.81**
- Minuteria + função de manutenção

**Tipo 14.91**
- Minuteria ON

- Escala de temporização de 30 s a 20 min
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Cabeamento compatível com botões luminosos eletromecânicos e com os modelos mais antigos (de baixa intensidade)
- Apropriado para ligação com 4 ou 3 fios, através da "configuração do botão pulsador"
- Disponível com tensão de alimentação de 110…125 V AC (14.81)
- Contatos sem Cádmio
- Pode ser usado com botões luminosos
- Blade + cross - chave de fenda ou phillips podem ser utilizadas para ajustar a função, o tempo e extrair a minuteria do trilho de 35 mm
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

14.81/91
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 8

| | 14.81 | 14.91 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Monofunção:<br>- Minuteria + função de manutenção<br>• Todos os 4 terminais do mesmo lado | • Monofunção:<br>- Temporizador impulso sinal ON<br>• Todos os 3 terminais do mesmo lado |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 230/— | 230/— |
| Carga nominal em AC1 VA | 3700 | 3700 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 3000 | 3000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 1500 | 1500 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 1000 | 1000 |
| CFL W | 600 | 600 |
| LED 230 V W | 600 | 600 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 600 | 600 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 1500 | 1500 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | |
| Tensão nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 110…125/230 | 230 |
| V DC | — | — |
| Potência nominal VA (50 Hz)/W | 3/1.2 | 3/1.2 |
| Campo de funcionamento AC (50 Hz) | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| DC | — | — |
| **Características gerais** | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste de temporização min | 0.5…20 | 0.5…20 |
| Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA) | 25 | 25 |
| Máx. duração do impulso | contínua | contínua |
| Temperatura ambiente °C | –10…+60 | –10…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | CE EAC |

## Codificação

Exemplo: Série 14, minuteria multifunção, 1 NA - 16 A, alimentação 230 V AC.

| 1 4 | . | 0 | 1 | . | 8 | . | 2 3 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
0 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 8 funções
7 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 3 funções
8 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), monofunção, todos os terminais do mesmo lado
9 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), monofunção, 3 terminais

**Número de contatos**
1 = 1 contato NA 16 A


**Tensão de alimentação**
120 = 110…125 V AC (somente 14.81)
230 = 230 V

**Tipo de alimentação**
8 = AC (50/60 Hz)

## Características gerais

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | V AC | 1000 | |
| **Outros dados** | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | | | | |
| | sem carga nominal | W | 1.2 | |
| | com carga nominal | W | 2 | |
| Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador | | m | 200 | |
| Torque | | Nm | 0.8 | |
| Seção disponível | | | fio rígido | fio flexível |
| | | mm² | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |

## Chaveamento por "Zero Crossing"




**1 -** O fechamento dos contatos em "zero Crossing" faz com que haja uma menor corrente de partida, prolongando a vida útil das lâmpadas e dos contatos.
**2 -** O fechamento dos contatos em "zero Crossing" faz com que haja uma menor corrente de partida evitando que ocorra a fusão dos mesmos.
**3 -** A abertura de contatos em "Zero Crossing", preserva a vida útil dos contatos..


Nota
Usando o tipo 14.91, as lâmpadas são chaveadas diretamente através do botão pulsador

## Acessórios



**020.01**

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel,** 17.5 mm de largura | 020.01 |




**060.48**


| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE),** plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |

## Esquemas de ligação

**Tipo 14.01**
**14.71**
Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON
piscante = relé OFF





Ligação a 3 fios





Ligação a 4 fios

**Tipo 14.81** ("configuração do botão pulsador" é necessária para a instalação conforme descrita no manual de instalação do produto)





Ligação a 3 fios





Ligação a 4 fios

**Tipo 14.91** (os botões pulsadores devem ser adequados para suportar a corrente de carga)




## Esquemas de ligação - Possibilidade de conexão do tipo 14.01 ou do tipo 14.71 não ajustado para a função "Limpeza de escadas", com os sensores de movimento (série 18).


**Ligação a 3 fios** (somente com 18.21.8.230.0300 ou 18.31.8.230.0300)




**Ligação a 4 fios** (somente com 18.21.8.230.0300 ou 18.31.8.230.0300)





**Ligação a 4 fios** (somente com 18.01.8.230.0000 ou 18.11.8.230.0000)





I

## Funções


**Tipo 14.01** Funções selecionáveis no botão seletor frontal





**(BE) Minuteria Rearmável**
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.





**(ME) Minuteria + Limpeza de escadas**
Além da função Minuteria (BE), um pulso de ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos e o contato de saída se abre.





**(BP) Minuteria com aviso de fim de temporização**
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer. Após o término do período pré-estabelecido de tempo, o contato abre e fecha ("pisca") uma vez; 10 s mais tarde o contato abre e fecha ("pisca") duas vezes e, depois de mais 10 s, o contato é aberto.
Durante o tempo de aviso de fim da temporização, é possível através de um pulso, estender o tempo por mais T minutos.





**(MP) Minuteria com aviso de fim de temporização + Limpeza de escadas**
Além da função Minuteria (BP), um pulso de ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos e o contato de saída se abre.





**(IT) Relé de impulso temporizado**
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre.
Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso.




**(IP) Relé de impulso temporizado com aviso de fim de temporização**
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Após o término do período pré-estabelecido de tempo, o contato abre e fecha ("pisca") uma vez; 10 s mais tarde o contato abre e fecha ("pisca") duas vezes e, depois de mais 10 s, o contato é aberto.
Durante o tempo de aviso de fim da temporização, é possível através de um pulso, abrir imediatamente o contato de saída.



**(RI) Relé de impulso**
Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa.



**Luz fixa**
Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

NOTA: O processo de "piscar" de aviso de fim de temporização presente nas funções (BP e IP), pode causar problemas com lâmpadas fluorescentes (tanto convencionais, quanto compactas). Consequentemente, sugere-se a não utilização dessas lâmpadas com essas funções.




X-2017, www.findernet.com

## Funções


**Tipo 14.71** Funções selecionáveis no botão seletor frontal

**Seletor frontal de 3 posições**


| | |
|---|---|
|  | Minuteria + Limpeza de escadas |
|  | Luz fixa |
|  | Minuteria (compatível com os sensores de movimento série 18) |




**Minuteria Rearmável**
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.





**Limpeza de escadas**
Um pulso de duração ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos,
o contato de saída se abre.




**Luz fixa**
Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado.

**Tipo 14.81**





**Minuteria Rearmável**
Após o pulso inicial, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer; Pulsos subsequentes durante o tempo pré-estabelecido, estenderão o período do tempo pré-programado por mais um período de T minutos.
Após o final da temporização, o contato de saída se abre.




**Limpeza de escadas**
Um pulso de duração ≥ 5 segundos fechará o contato de saída por 60 minutos, decorrido esse tempo o contato abrirá. Ideal para manutenção ou atividades de limpeza. A temporização de 60 minutos pode ser interrompida por meio de um pulso de duração ≥ 5 segundos, que restabelecerá a função de minuteria; assim, após o final da temporização, o contato de saída se abre.


**Tipo 14.91**





**Minuteria**
No pulso inicial os contatos de saída se fecham, e permanecem assim até a duração do tempo ajustado. Após o final da temporização, o contato de saída se abre.

## Dimensões do produto


14.01
Conexão a parafuso





14.71
Conexão a parafuso




14.81
Conexão a parafuso




14.91
Conexão a parafuso




I



X-2017, www.findernet.com

**Master e Slave Dimmer para dimerização múltipla de iluminação com lâmpadas de tecnologia única ou mista**

**Tipo 15.10 "Master"** - aceita entrada de um botão de comando e emite um sinal de dimerização para o máximo de 32 x 15.11 (Slave Dimmers), controladores ou luminárias que aceitem um sinal normalizado de 0-10 V/1-10 V
- Utilizável em instalações de 4 fios
- Transições "suaves" de luminosidade ao ligar e desligar
- Dimerização linear
- Dois tipos de programação: com ou sem memória da intensidade luminosa (15.10)
- Função minuteria rearmável

**Tipo 15.11 "Slave"** - aceita entrada 1-10 V proveniente de um 15.10 ou de outro dispositivo de saída 0-10 V/1-10 V, para dimerizar uma grande variedade de lâmpadas de diferentes tecnologias
- Seletor para iluminação com lâmpadas incandescentes e halógenas (com ou sem transformador eletromagnético ou eletrônico)
- Compatível com lâmpadas compactas de baixo consumo (CFL ou LED) dimerizáveis e todos os tipos de transformadores eletromagnéticos, mesmo em condições sem carga
- Proteção térmica contra sobrecarga, através de fusível térmico e proteção contra curto circuito

Conexão por parafuso



* Máxima corrente instantânea do contato 30 A 230 V AC. Usar um contator ou relé de potência para comutar cargas superiores a este valor

Para as dimensões do produto vide a página 9

NEW **15.10**



**"Master" dimmer**
- Saída 0-10 V/1-10 V para controlar até 32 x 15.11 "Slave Dimmers" ou outros dispositivos semelhantes
- Multifunção (com ou sem memória da intensidade luminosa, incluindo uma função específica com memória para lâmpada CFL)
- Dimerização linear
- Ajuste da velocidade de dimerização
- Função "Minuteria rearmável com pré-aviso de desligamento"
- Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz com ajuste automático da frequência
- Contato NA 6 A*
- 17.5 mm de largura, modular, montagem em trilho 35 mm

NEW **15.11**



**"Slave" dimmer**
- Entrada de 1-10 V, controlado pelo 15.10 ou outros dispositivos com interface de 0-10 V/1-10 V
- Potência máxima comutável 400 W
- Potência máxima com lâmpadas dimerizáveis de baixo consumo (LED ou CFL): 100 W
- Dimerização pelos métodos "Leading Edge" ou "Trailing Edge"
- Função "Transformer" (para uso com transformadores eletromagnéticos)
- Seletor de mínima intensidade luminosa
- 17.5 mm de largura, modular, montagem em trilho 35 mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características da saída - "Master Dimmer"** | | | |
| Sinal de saída (configuração automática da saída de acordo com a modalidade de entrada do Driver conectado) | | 0-10 V, +35 mA máx. (modo corrente ativa) | — |
| | | 1-10 V, –35 mA máx. (modo corrente passiva) | — |
| Configurações dos contatos | A | 1 NA (6 A/230 V AC)* | — |
| **Características da saída - "Slave Dimmer"** | | | |
| Potência máxima | W | — | 400 |
| Potência mínima | W | — | 3 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente ou halógena | W | — | 400 (1) |
| transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão | W | — | 400 (2) |
| transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão | W | — | 400 (2) |
| transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão | W | — | 400 (1) |
| fluorescente compacta dimerizável (CFL) | W | — | 100 (3) |
| LED dimerizável 230 V | W | — | 100 (3) ou (1) |
| transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão | W | — | 100 (1) |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…230 | 230 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Consumo em stand-by | W | 0.5 | 0.5 |
| Método de dimerização | | — | "Trailing edge" (pos. ☼) "Leading edge" (pos. ▯▯⊗) e (≋) |
| **Características gerais** | | | |
| Velocidade de dimerização (tempo total) | s | 1.5…10 | — |
| Tempo de atraso (função "Luz de escada") | min | 0.5…20 | — |
| Número máximo de botões luminosos (≤ 1 mA) | | 15 | — |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 | –10…+50 (4) |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | CE |

**Nota**
(1) Selecione a posição "lâmpada incandescente" (☼) no seletor frontal.
(2) Selecione a posição "transformador" (▯▯⊗) no seletor frontal. Preferível, não mais do que 2 transformadores.
(3) Selecione a posição "CFL" (≋) no seletor frontal e ajuste o valor mínimo de iluminação (dependendo do tipo de lâmpada).
(4) Com lâmpadas de carga > 300 W (> 75 W para lâmpadas LED ou CFL), deve-se deixar um espaço de 9 mm em ambas as laterais do dimmer, para que o produto tenha uma ventilação adequada. Use o separador plástico Tipo 022.09.

# SÉRIE 15
## Dimmers

**Dimmers eletrônicos para lâmpadas de várias tecnologias. Todos compatíveis com o controle direto de lâmpadas incandescentes/halógenas e lâmpadas LED dimerizáveis 230 V** (Outros controladores/lâmpadas conforme o Tipo)

**Tipo 15.91**
- Montável em caixa de passagem
- Dimerização "Leading Edge"
- Dimerização linear
- Ajusta-se automaticamente à frequência de alimentação

**Tipo 15.51**
- Montagem em caixa de passagem ou painel
- Dimerização "Trailing Edge"
- Dimerização linear ou por etapas
- Modelos separados para 50 e 60 Hz

**Tipo 15.81**
- Montagem em trilho 35 mm
- Dimerização "Trailing Edge" ou "Leading Edge"
- Compatível com lâmpadas de baixo consumo (CFL ou LED) dimerizáveis e com a maioria dos tipos de transformadores
- Dimerização linear
- Ajusta-se automaticamente à frequência de alimentação
- Fusível térmico para maior proteção

- Adequados para todos os tipo de lâmpadas incandescentes e halógenas
- Utilizável em instalações de 3 ou 4 fios
- Transições "suaves" de luminosidade ao ligar e desligar
- Memória de intensidade luminosa selecionável
- Proteção térmica contra sobrecargas

Conexão por parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 9

### 15.91



- Adequada para montagem em caixa de passagem
- Potência máxima comutável 100 W
- Dimerização "Leading Edge"
- 2 modos - com ou sem memória
- Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz (com ajuste automático da frequência)
- Dimerização linear

### 15.51



- Adequada para montagem em caixa de passagem ou painel
- Potência máxima comutável 400 W
- Dimerização "Trailing Edge"
- Dimerização linear ou por etapas
- 2 modos - com ou sem memória
- Alimentação 230 V AC (modelos separados para 50 e 60 Hz)

### 15.81



- 17.5 mm, modular, montagem em trilho 35 mm
- Potência máxima comutável 500 W
- Multifunção
- Dimerização pelos métodos "Leading Edge" ou "Trailing Edge" (dependendo da função)
- Compatível com lâmpadas de baixo consumo (CFL ou LED) dimerizáveis e com a maioria dos tipos de transformadores/ controladores
- Alimentação 230 V AC, 50/60 Hz (com ajuste automático de frequência)

| | | 15.91 | 15.51 | 15.81 |
|---|---|---|---|---|
| **Dados de saída** | | | | |
| Tensão nominal | V AC | 230 | 230 | 230 |
| Potência máxima | W | 100 | 400 | 500 |
| Potência mínima | W | 3 | 10 | 3 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| 230 V incandescente ou halógena | W | 100 | 400 | 500 (1) |
| transformador eletromagnético toroidal para lâmpada halógena de baixa tensão | W | — | 300 (2) | 500 (3) |
| transformador eletromagnético para lâmpada halógena de baixa tensão | W | — | — | 500 (3) |
| transformador eletrônico (reator) para lâmpada halógena de baixa tensão | W | — | 400 (4) | 500 (1) |
| fluorescente compacta dimerizável (CFL) | W | — | — | 100 (5) |
| LED dimerizável 230 V | W | 50 (6) | 50 (7) | 100 (5) |
| transformador eletrônico dimerizável para lâmpada LED de baixa tensão | W | 50 (6) | 50 (7) | 100 (1) |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 (8) | 230 |
| Campo de funcionamento | | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| Consumo em stand-by | W | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| Método de dimerização | | "Leading edge" | "Trailing edge" | "Trailing edge" (pos. ☼) "Leading edge" (pos. ▯▯◈) e (≋) |
| **Características gerais** | | | | |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 (9) | –10…+50 (9) | –10…+50 (10) |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | CE EAC | CE EAC |

**Nota**
(1) Selecione a posição "lâmpada incandescente" (☼) no seletor frontal.
(2) Utilizar somente um transformador. Tomando cuidado para não ligar o transformador em aberto.
(3) Selecione a posição "transformador" (▯▯◈) no seletor frontal. Preferível, não mais do que 2 transformadores.
(4) Utilizar somente um transformador.
(5) Selecione a posição "CFL" (≋) no seletor frontal e ajuste o valor mínimo de iluminação (dependendo do tipo de lâmpada).
(6) Apenas se o transformador eletrônico for compatível com o método de dimerização "Leading Edge".
(7) Apenas se o transformador eletrônico for compatível com o método de dimerização "Trailing edge".
(8) Versão específica para 60 Hz (ver Codificação).
(9) Não é recomendado montar mais de um dimmer no mesmo quadro de distribuição, a menos que tenha ventilação adequada ou a lâmpada tenha uma potência menor do que 100 W (15.51) ou 50 W (15.91).
(10) Com lâmpadas de carga > 300 W (> 75 W para lâmpadas LED ou CFL), deve-se deixar um espaço de 9 mm em ambas as laterais do dimmer, para que o produto tenha uma ventilação adequada. Use o separador plástico Tipo 022.09.

Não compatível com botões luminosos.



I-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: tipo 15.91, Dimmer, 230 V AC.

**1 5 . 9 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0**

**Série**

**Tipo**
1 = Master / slave, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura
5 = Montagem em painel ou caixa de passagem
8 = montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm de largura, para lâmpadas de baixo consumo
9 = Montagem em caixa de passagem, para lâmpadas LED

**Número de contatos**
0 = 0-10 V saída (somente para 15.10)
1 = 1 saída

**Tipo de alimentação**
8 = AC

**Tensão de alimentação**
230 = 230 V
230 = 110…230 V (somente para 15.10)

**Potência de saída**
0 = 100 W (15.91)
4 = 400 W (15.51,15.11)
5 = 500 W (15.81)

**Frequência de operação AC**
0 = 50 Hz (15.51)
50/60 Hz (15.11/81/91)
1 = 50/60 Hz (15.10)
6 = 60 Hz (15.51)

0 = Standard
4 = Somente para o 15.51 dimerização linear

**Códigos**
15.10.8.230.0010 master dimmer, 50/60 Hz
15.11.8.230.0400 slave dimmer, 50/60 Hz
15.51.8.230.0400 dimerização por etapas, 50 Hz
15.51.8.230.0404 dimerização linear, 50 Hz
15.51.8.230.0460 dimerização por etapas, 60 Hz
15.81.8.230.0500 dimerização linear, 50/60 Hz
15.91.8.230.0000 dimerização linear, 50/60 Hz

## Características gerais

| **Características EMC** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de teste | | **Padrão de referência** | **15.51/15.91** | **15.10/11/81** | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | 4 kV | | |
| | no ar | EN 61000-4-2 | 8 kV | | |
| Campo eletromagnético de radiofrequência | (80…1 000 MHz) | EN 61000-4-3 | 3 V/m | 10 V/m | |
| Transientes rápidos (burst 5 -50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-4 | 4 kV | | |
| | na conexão do botão | EN 61000-4-4 | 4 kV | | |
| Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | 2 kV | | |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…80 MHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-6 | 3 V | | |
| | na conexão do botão | EN 61000-4-6 | 3 V | | |
| Quedas de tensão | 70% $U_N$, 40% $U_N$ | EN 61000-4-11 | 10 ciclos | | |
| Breves interrupções | | EN 61000-4-11 | 10 ciclos | | |
| Emissões conduzidas por radiofrequência | 0.15…30 MHz | EN 55014 | classe B | | |
| Emissões irradiadas | 30…1 000 MHz | EN 55014 | classe B | | |

| **Terminais** | | **fio rígido** | **fio flexível** |
|---|---|---|---|
| Seção disponível | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |
| Torque | Nm | 0.8 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9 | |

| **Outros dados** | | | **15.10** | **15.11** | **15.51** | **15.81** | **15.91** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
| | com carga nominal | W | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 1.2 |
| Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador | | m | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Máximo comprimento do cabo para conexão entre Master e Slave | | m | 100 (manter separado da linha de potência) | | | | |

## Sinalização


| LED (somente 15.10) | Estado |
|---|---|
|  | Stand-by, tensão de saída < 1 V |
|  | Ativo, tensão de saída ≥ 1 V |
|  | Temporização, função luz de escada (BP) |

| LED (somente 15.11) | Estado |
|---|---|
|  | Stand-by, tensão de entrada < 1 V |
|  | Ativo, tensão de entrada ≥ 1 V |
|  | Curto-circuito ou sobretensão, saída desabilitada |
|  | Superaquecimento, saída desabilitada |

## Programação - Tipo 15.10 e 15.11

**Tipo** **Dimerização linear**

**15.10**




**Programa sem memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado.

**Comando com pulsos longos:** A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O valor mínimo depende de como configurado no "seletor de mínima intensidade luminosa" (no 15.11).

**Comando com pulsos curtos:** passagem de estado apagado para o aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado.

**Programa com memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado.

**Comando com pulsos longos:** A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O valor mínimo depende de como configurado no "seletor de mínima intensidade luminosa" (no 15.11).

**Comando com pulsos curtos:** passagem de estado apagado para o aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso.

**Programa com memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado - especificamente para lâmpadas CFL.

**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador). A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O valor mínimo depende de como configurado no "seletor de mínima intensidade luminosa" (no 15.11).

**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para o aceso. Quando aceso, por alguns instantes, assume o nível máximo de intensidade luminosa (apenas para garantir o correto acendimento da lâmpada), então imediatamente assume o nível configurado anteriormente.



**Função luz de escada rearmável com pré-aviso de desligamento**
Na pressão inicial a saída se fecha e a contagem de tempo para o apagamento se inicia até a duração pré-estabelecida.
Depois deste intervalo de tempo (T), a iluminação é reduzida em 50% por 10 segundos; nos próximos 30 segundos será reduzida ainda mais até o desligamento total.
Durante todo este período, é possível, através de uma nova pressão, retornar o tempo de desligamento ao inicialmente estabelecido.



## Tipo de carga - Tipo 15.11

| Tipo de carga | Seletor de funções | Seletor de mínima intensidade luminosa |
|---|---|---|
| • Lâmpadas incandescentes<br>• Lâmpadas halógenas (230 V)<br>• Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) e LED com transformador eletrônico/reator | <br>(Trailing Edge) | Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade).  |
| • Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL) dimerizáveis<br>• Lâmpadas LED dimerizáveis | <br>(Leading Edge) | Sugere-se ajustar, inicialmente, o seletor com um valor intermediário, e depois encontrar o melhor valor compatível com a lâmpada utilizada.  |
| • Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) e LED com transformador toroidal ou eletromagnético | <br>(Leading Edge) | Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário, é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade).  |

I-2017, www.findernet.com

## Programação - Tipo 15.51 e 15.91

| Tipo | Ajuste da luminosidade por etapas |
|---|---|
| 15.51…0400 | **Programa 1 (com memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado.<br><br>**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é ajustada em 10 etapas, tanto no aumento como na diminuição.<br>**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso. |
| | **Programa 2 (sem memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado.<br><br>**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é ajustada em 10 etapas, tanto no aumento como na diminuição.<br>**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado. |

| Tipo | Dimerização linear |
|---|---|
| 15.51…0404<br>15.91…0000 | **Programa 3 (com memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado.<br><br>**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é aumentada ou diminuída progressivamente.<br>**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para o aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso. |
| | **Programa 4 (sem memória):** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado.<br><br>**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador) a luminosidade é aumentada ou diminuída progressivamente.<br>**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado. |

## Configuração da programação

### Tipo 15.51

Para o tipo 15.51, o programa 1 ou 3 (com memória) é predefinido, mas é possível alterá-lo usando a seguinte sequência:
a) Remover a tensão de alimentação;
b) Manter pressionado o botão pulsador;
c) Aplicar tensão no relé, pressionando o pulsador por, pelo menos, por 3 segundos;
d) Ao liberar o pulsador, a lâmpada piscará 2 vezes para indicar a passagem para o programa 2 ou 4 (sem memória), ou piscará uma vez para indicar a passagem para o programa 1 ou 3 (com memória).
Repetindo-se os passos acima, haverá a passagem do programa com memória para o sem memória e vice-versa.

### Tipo 15.91

Para o tipo 15.91, o programa 4 (sem memória) é predefinido, mas é possível alterá-lo usando a seguinte sequência:
a) Remover a tensão de alimentação;
b) Manter pressionado o botão pulsador;
c) Aplicar tensão no relé, pressionando o pulsador por pelo menos 3 segundos;
d) Ao liberar o pulsador, a lâmpada piscará 2 vezes para indicar a passagem para o programa 3 (com memória), ou piscará uma vez para indicar a passagem para o programa 4 (sem memória).
Repetindo-se os passos acima, haverá a passagem do programa com memória para o sem memória e vice-versa.

## Proteção térmica e sinalização


| LED (somente tipo 15.81) | Alimentação | Proteção térmica |
|---|---|---|
|  | Nenhuma | — |
|  | Presente | — |
|  | Presente | ALARME |

**ALARME**
A proteção térmica interna detectará alta temperatura, devido a sobrecarga ou instalação incorreta, e o dimmer será desligado. É possível ligar o dimmer novamente apertando o botão pulsador, apenas quando a temperatura for reduzida para um nível seguro (após 1 a 10 minutos, dependendo das condições da instalação) e após a causa da sobrecarga ser removida.

## Programação - Tipo 15.81

**Tipo** **Dimerização linear**

**15.81...0500**




**Programa sem memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior não é memorizado.





**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador). A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O menor valor dependerá do valor ajustado no seletor.

**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso, com a máxima intensidade luminosa independente do nível ajustado anteriormente, ou do estado aceso ao apagado.


**Programa com memória:** a cada desligamento, o nível de luminosidade anterior é memorizado.

**Comando com pressões longas:** (através da pressão do pulsador). A luminosidade é ajustada progressivamente, aumentando ou diminuindo de forma linear. O menor valor dependerá do valor ajustado no seletor.


**Comando com pressões curtas:** passagem de estado apagado para aceso. Assume o nível de intensidade luminosa ajustado anteriormente quando aceso.

| Tipo de carga | Seletor de funções | | Seletor de mínima intensidade luminosa | |
|---|---|---|---|---|
| | Com memória (M) | Sem memória (~~M~~) | | |
| • Lâmpadas incandescentes<br>• Lâmpadas halógenas (230 V)<br>• Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) com transformador eletrônico/ reator |  |  | Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário, é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade). |  |
| • Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL) dimerizáveis<br>• Lâmpadas a LED dimerizáveis |  |  | Sugere-se ajustar, inicialmente, o seletor com um valor intermediário, e depois encontrar o melhor valor compatível com a lâmpada utilizada. |  |
| • Lâmpadas halógenas (12 / 24 V) e LED com transformador toroidal ou eletromagnético |  |  | Sugere-se ajustar o seletor para a mínima intensidade luminosa, de modo que esteja disponível todo o campo de ajuste; se necessário, é possível ajustar um valor mais alto (por exemplo, para evitar um valor muito baixo de luminosidade). |  |

**Dimerização "Leading Edge"**




**Dimerização "Trailing Edge"**





A dimerização é realizada através do "corte" de parte da forma de onda da rede, para reduzir a tensão eficaz que alimenta a lâmpada. Se o "corte" é feito no início da forma de onda a cada meio ciclo, o método de dimerização é chamado de "Leading Edge", se feito no final da forma de onda a cada meio ciclo ele é chamado de "Trailing Edge". Estes 2 métodos são adequados para dimerizar diferentes tipos de lâmpadas: O método "Trailing Edge" é, geralmente, mais adequado para transformadores eletrônicos para lâmpadas de baixa tensão (halógena ou LED). O método "Leading Edge" é mais adequado para transformadores eletromagnéticos para lâmpadas de baixa tensão e para lâmpadas CFL e LED de 230 V. Ambos os métodos são adequados para dimerização de lâmpadas halógenas e incandescentes de 230 V.
Considerando os diferentes tipos de lâmpadas atualmente disponíveis no mercado, é aconselhável consultar as especificações técnicas na página 1 e, se fornecido, as recomendações do fabricante da lâmpada.




I-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação - Tipos 15.10 e 15.11





Este novo sistema é modular, atendendo diferentes necessidades e permitindo controlar as lâmpadas com um único dispositivo, o "Master Dimmer" Tipo 15.10.8.230.0010.
O Master Dimmer produz um sinal de 0-10 V proporcional para a dimerização desejada: 0 V corresponde a 0% (luz apagada); 5 V a 50% e 10 V ao nível máximo de luminosidade (100%).
Os terminais de sinal de saída 0-10 V, +Yout /-Yout, do Master Dimmer devem ser ligados aos terminais +Yin/-Yin de um ou mais 15.11.8.230.0400, Slave Dimmer, que será encarregado de variar a tensão e, portanto, o brilho das lâmpadas.


O resultado é um sistema flexível que oferece uma série de soluções que vão desde a configuração mínima de um Master Dimmer e um Slave Dimmer, até a configuração máxima de um Master Dimmer e 32 Slave Dimmers.
Cada Slave, pode dimerizar diferentes tipos de lâmpadas dependendo do método de dimerização mais apropriado, "Leading Edge" ou "Trailing Edge". Ele pode dimerizar lâmpadas halógenas, lâmpadas LED dimerizáveis, lâmpadas CFL dimerizáveis, transformadores eletrônicos e transformadores eletromagnéticos.
Por exemplo, um Master Dimmer pode controlar um Slave Dimmer com lâmpadas LED e ao mesmo tempo, um segundo Slave dimmer com lâmpadas halógenas e um terceiro com transformadores eletrônicos.




**MASTER DIMMER TIPO 15.10 E SLAVE DIMMER TIPO 15.11**
Recomenda-se que um Master Dimmer controle de um a, no máximo, 32 Slave Dimmers.
Os botões pulsadores (inclusive luminosos, no máximo 15), servem como Liga/Desliga (ON/OFF) quando pressionados momentaneamente, ou realizam o ajuste do nível de luminosidade quando são mantidos pressionados.
Cada Slave pode controlar um tipo de carga diferente.




**MASTER DIMMER + 0 - 10 V TRANSFORMADOR ELETRÔNICO OU REATOR**
Usando apenas o Master Dimmer é possível controlar transformadores eletrônicos ou reatores com entrada de 0-10 V/1-10 V (observando a polaridade correta).
Para usos 1-10 V sugere-se interromper a fase do reator no terminal 14. Isso garantirá que a alimentação do reator é de corte para um sinal <1 V.
Nota: Verifique se a corrente nominal do reator não excede 30 A 230 V AC no terminal 14. Usar um contator ou relé de potência para comutar cargas superiores a este valor.





**REGULADOR 0-10 V + SLAVE DIMMERS**
Para automação residencial ou sistemas de automação predial (Building Automation Systems) é possível utilizar apenas o Slave Dimmer Tipo 15.11 diretamente controlado pela saída 0-10 V do sistema de automação do edifício (BMS), ou por reguladores rotativos de 0-10 V.


## Esquemas de ligação - Tipos 15.51, 15.81 e 15.91

**Nota:** É necessário garantir a conexão ao terra para lâmpadas de classe 1.


**Tipo 15.51** - ligação de 3 fios





**Tipo 15.51** - ligação de 4 fios





**Tipo 15.91** - ligação de 3 fios





**Tipo 15.91** - ligação de 4 fios




**Tipo 15.81** - ligação de 3 fios





**Tipo 15.81** - ligação de 4 fios




## Dimensões do produto


15.51
Conexão a parafuso





15.91
Conexão a parafuso





15.10
Conexão a parafuso




15.11
Conexão a parafuso




15.81
Conexão a parafuso




# Acessórios



020.01


| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel**, para tipos 15.10, 15.11 e 15.81, plástico, largura 17.5 mm | 020.01 |







022.09

| | |
|---|---|
| **Separador para montagem em trilho**, plástico, largura 9 mm, para tipos 15.10, 15.11 e 15.81 | 022.09 |




060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação**, para tipos 15.10, 15.11 e 15.81, plástica, 48 etiquetas, 6 x 12 mm | 060.48 |



022.18

| | |
|---|---|
| **Pente de 8 polos**, para tipos 15.10 e 15.11, largura 17.5 mm | 022.18 (azul) |
| **Valores nominais** | 10 A - 250 V |






I-2017, www.findernet.com

**Sensores de movimento para ambientes internos e externos - montagem em parede**

**Tipo 18.01**
- Instalação interna
- Montagem em superfície

**Tipo 18.11**
- Instalação externa (IP54)
- Montagem em superfície

**Tipo 18.A1**
- Montagem externa (IP55)
- Terminal para conexão PE
- Terminais Push-in

- Contato de saída ligado à alimentação
- Dimensões reduzidas
- Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor
- Ajuste do tempo de atraso da saída
- Montagem universal - permite a seleção da área para monitoramento
- Amplo ângulo de monitoramento

18.01/18.11
Conexão a parafuso



18.A1
Terminal Push-in



NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50% (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 15

| | 18.01 | 18.11 | NEW 18.A1 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 1 NA 10 A<br>• Instalações internas | • 1 NA 10 A<br>• Instalações externas<br>• Grau de proteção IP 54 | • 1 NA 10 A<br>• Instalações externas<br>• Grau de proteção IP 55<br>• Terminal PE<br>• Terminais Push-in |
| **Características dos contatos** | | | |
| Número de contatos | 1 NA | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 230/230 | 230/230 | 230/230 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2300 | 2300 | 2300 |
| Carga nominal em AC15 (230 V) VA | 450 | 450 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada 230 V: | | | |
| incandescente/halógena W | 1000 | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 500 | 500 | 500 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 350 | 350 | 350 |
| CFL W | 300 | 300 | 300 |
| LED 230 V W | 300 | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 300 | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 500 | 500 | 500 |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Características da bobina V AC (50/60 Hz) | 120…230 | 120…230 | 110…230 |
| DC | — | — | — |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2.5/— | 2.5/— | 2/0.8 |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | 96…253 | 96…253 | 96…253 |
| DC | — | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor lx | 5…350 | 5…350 | 5…1000 |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | 10 s…12 min | 10 s…12 min | 10 s…20 min |
| Ângulo de monitoramento | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 |
| Temperatura ambiente °C | –10…+50 | –30…+50 | –30…+50 |
| Grau de proteção | IP 40 | IP 54 | IP 55 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | | CE EAC |

J

# SÉRIE 18
## Sensor de movimento 10 A

**Sensores de movimento para ambientes internos - montagem em teto**

**Tipo 18.21**
- Montagem em superfície

**Tipo 18.31**
- Montagem embutida

**Tipo 18.31-0031**
- Tipo para tetos altos (máx. 6 metros)
- Montagem em superfície ou embutida

- Contato de saída ligado à alimentação
- Dimensões reduzidas
- Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor
- Ajuste do tempo de atraso da saída
- Amplo ângulo de monitoramento

18.21/18.31/18.31…0031
Conexão a parafuso



NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50% (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | 18.21 | 18.31 | 18.31-0031 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 1 NA 10 A<br>• Montagem em superfície | • 1 NA 10 A<br>• Montagem embutida | • 1 NA 10 A<br>• Aplicações em tetos altos (até 6 metros)<br>• Tempo de atraso (30 s…35 min) |
| **Características dos contatos** | | | |
| Número de contatos | 1 NA | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 230/230 | 230/230 | 230/230 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2300 | 2300 | 2300 |
| Carga nominal em AC15 (230 V) VA | 450 | 450 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada 230 V: | | | |
| incandescente/halógena W | 1000 | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 500 | 500 | 500 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 350 | 350 | 350 |
| CFL W | 300 | 300 | 300 |
| LED 230 V W | 300 | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 300 | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 500 | 500 | 500 |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Características da bobina V AC (50/60 Hz) | 120…230 | 120…230 | 120…230 |
| DC | — | — | — |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | 96…253 | 96…253 | 96…253 |
| DC | — | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor lx | 5…350 | 5…350 | 5…350 |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | 10 s…12 min | 10 s…12 min | 30 s…35 min |
| Ângulo de monitoramento | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 |
| Temperatura ambiente °C | –10…+50 | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | | CE EAC |

J



X-2017, www.findernet.com

| | 18.21-0300 | 18.31-0300 |
|---|---|---|
| **Sensores de movimento para ambientes internos, com contato de saída seco**<br>**Tipo 18.21-0300**<br>- Montagem em superfície<br>**Tipo 18.31-0300**<br>- Montagem embutida<br>• Usos onde é necessária a utilização conjunta com CLP ou BMS (Building Management System)<br>• Montagem em teto<br>• Dimensões reduzidas<br>• Ajuste da luz ambiente para ativação ou não do sensor<br>• Ajuste do tempo de atraso da saída<br>• Amplo ângulo de monitoramento | <br>• 1 NA 10 A<br>• Montagem em superfície | <br>• 1 NA 10 A<br>• Montagem embutida |

18.21…0300/18.31…0300
Conexão a parafuso



NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50% (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Número de contatos | | | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | | A | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 | | (230 V) VA | 450 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada 230 V: | | | | |
| | incandescente/halógena | W | 1000 | 1000 |
| | fluorescente com reator eletrônico | W | 500 | 500 |
| | fluorescente com reator eletromagnético | W | 350 | 350 |
| | CFL | W | 300 | 300 |
| | LED 230 V | W | 300 | 300 |
| | halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 300 | 300 |
| | halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 500 | 500 |
| Material dos contatos standard | | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Características da bobina | | V AC (50/60 Hz) | 120…230 | 120…230 |
| | | V AC (50/60 Hz)/DC | 24 | 24 |
| Potência nominal AC/DC | | VA (50 Hz)/W | 2/1 | 2/1 |
| Campo de funcionamento | | V AC (50/60 Hz) | 96…253 | 96…253 |
| | | V AC (50/60 Hz)/DC | 19.2…26.4 | 19.2…26.4 |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor | | lx | 5…350 | 5…350 |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | | | 10 s…12 min | 10 s…12 min |
| Ângulo de monitoramento | | | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 |
| Temperatura ambiente | | °C | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | | | IP 40 | IP 40 |
| **Approvals** (according to type) | | | CE EAC | |

# SÉRIE 18
## SENSOR de movimento e presença 10 A

**Sensores de movimento e presença com terminais Push-in**
**Para instalação interna**

**Tipo 18.51**
- Versão standard
- Contato de saída seco

**Tipo 18.51-0040**
- Possibilidade de ligar um botão externo para forçar o estado de saída
- Compensação de luz dinâmica
- Contato de saída ligado à alimentação

**Tipo 18.51-B300**
- Programável via Bluetooth LE (Low Energy) Usando smartphones Android e iOS

- Ampla área de cobertura até 64 m²
- 2 modos de detecção: "presença" indicado para áreas com atividades de baixa movimentação; "movimento" indicado para áreas de passagem ou com atividades de maior movimentação
- Design moderno
- Menor tempo de instalação, pois apresenta terminais com conexões rápidas por mola (Push-in)
- 1 contato NA de 10 A com comutação "zero crossing"
- Instalação sobreposta ou embutida compatível com caixas de passagem redondas (diâmetro interno de 60 mm) ou retangulares de 2 ou 3 módulos
- Terminais duplos para ligação fácil entrada/saída

18.51/18.51…0040/18.51…B300
Terminal Push-in



NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50% (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | 18.51 | NEW 18.51…0040 | NEW 18.51…B300 |
|---|---|---|---|
| |   • 1 NA 10 A (seco) • Campo de detecção: 360° |   • 1 NA 10 A (ligado à alimentação) • Campo de detecção: 360° • Ligação de botão externo • Compensação de luz dinâmica |  Bluetooth  • 1 NA 10 A (seco) • Campo de detecção: 360° |
| **Características dos contatos** | | | |
| Número de contatos | 1 NA | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 230/230 | 230/230 |
| Carga nominal em AC1 VA | 2500 | 2300 | 2300 |
| Carga nominal em AC15 (230 V) VA | 450 | 450 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada 230 V: | | | |
| incandescente/halógena W | 1000 | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 500 | 500 | 500 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 350 | 350 | 350 |
| CFL W | 300 | 300 | 300 |
| LED 230 V W | 300 | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 300 | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 500 | 500 | 500 |
| Material dos contatos standard | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Características da bobina V AC (50/60 Hz) | 110…230 | 110…230 | 110…230 |
| Potência nominal VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento V AC (50/60 Hz) | 96…253 | 96…253 | 96…253 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor lx | 1…500 | 1…500 | 4…1000 |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | 12 s…35 min | 12 s…35 min | 12 s…25 min |
| Ângulo de monitoramento | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 |
| Temperatura ambiente °C | –10…+50 | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | | CE |



X-2017, www.findernet.com

**Sensores de movimento e presença com terminais Push-in**
**Para instalação interna**

**Tipo 18.5D com interface DALI**
Três funções selecionáveis:
- Controle de nível de luz constante ligado à luz do dia
- Controle ON / OFF com aviso prévio
- Controle ON / OFF com aviso prévio + nível de luz de cortesia

**Tipo 18.5K com interface KNX**
- 2 saídas (telegramas de dados) para controle de carga (Iluminação, HVAC etc.)
- 1 saída (telegrama de dados) - movimento / Presença detectada
- Ajuste da luz e sensibilidade do sensor
- Modo mestre / escravo para aumentar a área de detecção
- Função selecionável para inibir o controle do limiar de luz ambiente
- Relatório de nível de luz e estado do movimento (para fins de segurança, etc.)

18.5D
Terminal Push-in



NEW **18.5D**

DALI



DALI



- Aplicações: escritórios, escolas, zonas de baixa atividade
- Adequado para controle direto de até 8 balastros de iluminação DALI
- Área de detecção extensiva até 64 m$^2$
- Duas áreas de detecção: "presença" adequada para zonas de baixa atividade e "movimento" adequado para áreas de circulação ou zonas de alta atividade

NEW **18.5K**

KNX



KNX



- Aplicações: escritórios, escolas, zonas de baixa atividade
- Área de detecção extensiva até 64 m$^2$
- Duas áreas de detecção: "presença" adequada para zonas de baixa atividade e "movimento" adequado para áreas de circulação ou zonas de alta atividade

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características de alimentação** | | | |
| Características da bobina | V AC (50/60 Hz) | 110…230 | — |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | — |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 96…253 | — |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tipo de BUS | | — | KNX |
| Tensão de alimentação | V DC | — | 30 |
| Consumo nominal | mA | — | 10 |
| **Características gerais** | | | |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor | lx | 10…500 | 1…1500 |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | | 10 s…35 min | 0.1 s…18 h |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 | –5…+45 |
| Grau de proteção | | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE | CE |

# SÉRIE 18
## Sensor de movimento 10 A

**Sensores de movimento com terminais Push-in Para ambientes internos - com contato de saída seco**

**Tipo 18.41**
- Instalação em corredor (teto)

**Tipo 18.61**
- Instalação em parede

- Ampla área de cobertura até 120 m²
- Design moderno
- Menor tempo de instalação, pois apresenta terminais com conexões rápidas por mola (Push-in)
- 1 contato NA de 10 A com comutação "zero crossing"
- Instalação sobreposta ou embutida compatível com caixas de passagem redondas (diâmetro interno de 60 mm) ou retangulares de 2 ou 3 módulos
- Terminais duplos para ligação fácil entrada/saída

18.41/18.61
Terminal Push-in



NOTA: com tensão de alimentação de 110…125 V AC, os valores (AC1, AC15 e lâmpadas) devem ser reduzidos 50% (por exemplo, 500 W em vez de 1000 W)

Para as dimensões do produto vide a página 14

### 18.41





- 1 NA 10 A
- Uso: corredor de hotel, escritório, área comum de passagem
- Área de detecção com 30 m de comprimento e 4 m de largura

### 18.61





- 1 NA 10 A
- Específico para montagem em parede
- Amplo ângulo de detecção: 180°
- Montagem em parede compatível com caixa de passagem 4"x2" (horizontal)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | |
| Número de contatos | | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 (100 A - 5 ms) | 10/20 (100 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 | VA | 450 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada 230 V: | | | |
| incandescente/halógena | W | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 500 | 500 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 350 | 350 |
| CFL | W | 300 | 300 |
| LED 230 V | W | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 300 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 500 | 500 |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Características da bobina | V AC (50/60 Hz) | 110…230 | 110…230 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 1.5/1 | 1.5/1 |
| Campo de funcionamento | V AC (50/60 Hz) | 96…253 | 96…253 |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor | lx | 1…500 | 1…500 |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | | 12 s…35 min | 12 s…35 min |
| Ângulo de monitoramento | | Ver pág. 13 | Ver pág. 13 |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 | –10…+50 |
| Grau de proteção | | IP 40 | IP 40 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | CE EAC |

J

X-2017, www.findernet.com

**Sensor de movimento para instalação interna**

**Tipo 18.91**

- Instalação em parede

- Conexão de botão externo
- Design moderno
- 1 saída com comutação "zero crossing"
- Montagem em parede compatível com caixa de 3 módulos, com adaptador para seguimento Quadros:
  - BTicino série Axolute
  - BTicino série Light tech
  - BTicino série Living
  - BTicino série Living light Air
  - BTicino série Matix
  - Gewiss série Chorus
  - Vimar série Eikon
  - Vimar série Idea
  - Vimar série Arkè
  - Vimar PLANA
- Versão branca ou preta

18.91
Conexão a parafuso



**18.91** NEW



- Especificamente para montagem na parede
- Amplo ângulo de detecção: 110°
- Aplicações: corredores, áreas de circulação, banheiro, escada

Para as dimensões do produto vide a página 14

| | | |
|---|---|---|
| **Dados de saída** | | |
| Tensão nominal | V AC | 230 |
| Potência max. | W | 200 |
| Potência min. | W | 3 |
| Carga máx. da lâmpada 230 V: | | |
| incandescente/halógena | W | 200 |
| transformadores electromagnéticos toroidais para halógena LV | W | 200 |
| transformadores eletromagnéticos de núcleo eletrônico para halógena LV | W | 200 |
| transformadores eletrônicos (balastros) para halógena LV | W | 200 |
| fluorescente compacta (CFL) | W | 200 |
| 230 V LED | W | 200 |
| transformadores eletrônicos para LV LED | W | 200 |
| **Características de alimentação** | | |
| Nominal voltage ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 |
| Potência nominal | VA (50 Hz)/W | 14/0.5 |
| Campo de funcionamento | | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Ajuste da luz para intervenção do sensor | lx | 5…500 (preto)/6…600 (branco) |
| Ajuste do tempo de atraso dos contatos | | 10 s…20 min |
| Ângulo de monitoramento | | Ver pág. 13 |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE |

## Codificação

Exemplo: Série 18, sensor de movimento para instalações internas, montagem em parede, contato 1 NA - 10 A, alimentação 120…230 V AC.

**18.01.8.230.0000**

**Série**

**Tipo**
0 = Instalações internas - montagem em parede
1 = Instalações externas
2 = Instalações internas - montagem na superfície do teto
3 = Instalações internas - montagem embutida no teto
4 = Sensor de movimento para corredor
5 = Sensor de movimento e presença
6 = Sensor de movimento de parede
9 = Sensor de movimento com montagem em parede (caixa de passagem)
A = Instalações externas IP 55, terminais Push-in

**Número de contatos**
1 = Comuta uma fase 1 NA, 10 A
D = Sensor de movimento e presença com interface DALI
K = Sensor de movimento e presença com interface KNX

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz)/DC (somente 24 V)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão de alimentação**
024 = 24 V AC/DC somente para tipos 18.21/31-0300
030 = KNX Bus
230 = 120…230 V para tipos 18.01, 18.11, 18.21, 18.31
230 = 110…230 V para tipos 18.A1, 18.41, 18.51, 18.51.B300, 18.61, 18.5D
230 = 230 V para tipo 18.91

**Versão do contato**
0 = Contatos conectados à tensão de alimentação
3 = Contato seco

**Programação**
0 = Standard
B = Programação bluetooth

**Versão especial**
31 = Tetos altos, (30 s…35 min)
40 = Ligação de botão pulsador (somente 18.51)
40 = Ligação de botão pulsador, cor branco (somente 18.91)
42 = Ligação de botão pulsador, cor preto (somente 18.91)

**Códigos**

| | | |
|---|---|---|
| 18.01.8.230.0000 | 18.31.0.024.0300 | 18.41.8.230.0300 |
| 18.11.8.230.0000 | 18.31.8.230.0000 | 18.51.8.230.0300 |
| 18.21.0.024.0300 | 18.31.8.230.0300 | 18.51.8.230.0040 |
| 18.21.8.230.0000 | 18.31.8.230.0031 | 18.51.8.230.B300 |
| 18.21.8.230.0300 | | 18.61.8.230.0300 |
| | | 18.91.8.230.0040 |
| | | 18.91.8.230.0042 |
| | | 18.A1.8.230.0000 |
| | | 18.5D.8.230.0000 |
| | | 18.5K.9.030.0000 |

J


## Características gerais

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | | | |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos | | | V AC | 1000 (exceto para o tipo 18.91) | | |
| Entre alimentação e contatos | | | V AC | 1500 (tipos 18.21…0300, 18.31…0300, 18.41, 1851, 18.61) | | |
| **Características EMC** | | | | | | |
| **Tipo de teste** | | **Padrão de referência** | | | | |
| Descargas eletrostáticas | a contato | EN 61000-4-2 | | 4 kV | | |
| | no ar | EN 61000-4-2 | | 8 kV | | |
| Campo eletromagnético de radiofrequência (80…2000 MHz) | | EN 61000-4-3 | | 3 V/m | | |
| Transientes rápidos (burst) (5/50 ns, 5 e 100 kHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-4 | | 1 kV | | |
| Impulsos de tensão (surto 1.2/50 µs) sobre terminais de alimentação | modalidade comum | EN 61000-4-5 | | 4 kV (2 kV para 18.91) | | |
| | modalidade diferencial | EN 61000-4-5 | | 4 kV (2.5 kV para 18.01/11, 1 kV para 18.91) | | |
| Ruídos de radiofrequência de modo comum (0.15…230 MHz) | sobre terminais de alimentação | EN 61000-4-6 | | 3 V | | |
| Quedas de tensão | 70% $U_N$, 40% $U_N$ | EN 61000-4-11 | | 10 ciclos | | |
| Breves interrupções | | EN 61000-4-11 | | 10 ciclos | | |
| Emissões conduzidas por radiofrequência | (0.15…30)MHz | EN 55014 | | classe B | | |
| Emissões irradiadas | (30…1000)MHz | EN 55014 | | classe B | | |
| **Terminais** | | | | **18.01, 18.11, 18.21, 18.31,18.91** | | **18.41, 18.51, 18.51…B300, 18.61, 18.A1** |
| Tipo | | | | Conexão a parafuso | | Push-in (ver página 16) |
| Torque | | | Nm | 0.5 | | — |
| Tamanho máximo do cabo | | | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | | | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | | | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 | 14 | 14 |
| Comprimento de desnudamento do cabo | | | mm | 9 | 9 | 8 | 8 |
| **Outros dados** | | | | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | | sem carga nominal | W | 0.3 | | | |
| | | com carga nominal | W | 1.4 | | | |


- Após a primeira energização, ou reenergização após uma interrupção de energia, o sensor fará uma inicialização de hardware e de software durante aproximadamente 30 segundos. No entanto, o comportamento da saída durante estes 30 segundos dependerá de certas circunstâncias, como:
  - Se o sensor estava no estado LIGADO antes da interrupção de energia, e se atualmente o nível de iluminação estiver abaixo do limite predefinido, então o contato de saída será imediatamente fechado quando a alimentação for aplicada novamente, e começará a temporização de atraso definida pelo potenciômetro (independentemente se for detectado algum tipo de movimento).
  - Se o sensor estava no estado DESLIGADO antes da interrupção de energia ou se a luz ambiente estiver acima do limite preestabelecido, o detector não mudará o estado de seu contato até o final da fase de inicialização.

## Esquema de ligação


**Tipo 18.01/18.11**




**Tipo 18.21/18.31/18.31…0031**





**Tipo 18.21-0300/18.31-0300**





1 = Ajuste do nível de lux
2 = Ajuste do tempo de atraso


**Tipo 18.41**




**Tipo 18.51/18.51-B300**





**Tipo 18.61**





1 = Ajuste do tempo de atraso
2 = Ajuste de sensibilidade
3 = Ajuste do nível de lux
Nota: não para 18.51…B300

Os valores nominais das lâmpadas declarados nas características dos contatos, são válidos quando as ligações são realizadas de acordo com os esquemas acima.
Se a carga é alimentada com uma fase diferente da alimentação do sensor de movimento, deve ser considerada uma redução de 50% no valor da capacidade.


**Tipo 18.51…0040**





**Tipo 18.5D**




**Type 18.91**




**Tipo 18.A1**





J


X-2017, www.findernet.com

## Esquema de ligação


**Tipo 18.01/18.11**




**Tipo 18.01/18.21**




**Tipo 18.21/18.31/18.31...0031**




**Nota: Respeitar a polaridade indicada para Fase e Neutro**

## Tipo 18.51-B300 - Bluetooth

Graças ao uso da tecnologia Bluetooth Low Energy (BLE) , o ajuste do sensor de movimento e presença pode ser realizado de forma prática com um smartphone Android ou iOS.


Depois de instalar o 18.51, baixe gratuitamente o **App Finder Toolbox** seja pelo Google Play ou Apple Store, e programe todos os parâmetros necessários.

Finder Toolbox

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
Apple is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

GET IT ON Google Play






Download on the App Store




Cada sensor pode ser nomeado e identificado para facilitar sua localização na instalação.
É possível ajustar o nível de luminosidade de 4 a 1000 lux, o tempo de retardo de 12 segundos a 25 minutos, e a sensibilidade de detecção em três níveis.
Quando for realizada a conexão Bluetooth, um LED vermelho no 18.51 acende para confirmar que os dispositivos estão pareados e que todos os parâmetros podem ser transferidos. O sensor, então, informará o nível de luminosidade ambiente aferida e o status do contato, se fechado (ON) ou aberto (OFF).
Por motivos de segurança, os sensores também podem ser bloqueados por meio de um seletor (cadeado) e uma senha de 4 dígitos, para evitar que os parâmetros sejam modificados por pessoas não autorizadas.

J

## Funções


| Tipo | Funções |
|---|---|
| 18.51…0040 | <br>**Botão externo**<br>Uma pressão de comando no botão inverte o estado do relé de saída, até ter decorrido a temporização após o último movimento detectado.<br>**Compensação de luz dinâmica**<br>Devido à integração do princípio patenteado "compensação de luz dinâmica" da Finder, o 18.51…0040 consegue calcular a luz artificial emitida pelas lâmpadas controladas pelo relé de saída. Na verdade, isto significa que o 18.51…0040 consegue monitorar permanentemente o nível de luz ambiente natural, mesmo quando a saída está ligada (ON). Consequentemente, sempre que o nível de luz natural excede o limite definido, a saída é desligada (OFF). Isto pode minimizar significativamente o tempo em que a iluminação está ligada, especialmente se houver um grande volume de tráfego - e a economia possa ser considerável. Isto é um avanço em relação a outros tipos de sensores de movimento, que não conseguem identificar o nível de luz ambiente natural quando a saída está ligada e, assim, só podem desligar decorrida a temporização após o último movimento detectado. Em áreas muito movimentadas isto pode significar que o sensor de movimento está sendo acionado repetidamente e mantido no estado ON, apesar de o nível de luz natural ter excedido o limite há algum tempo. |
| 18.5D | <br>**Conforto - Compensação da luz natural**<br>Mantém um nível de iluminação configurado, levando em consideração a detecção de movimento e a iluminação natural.<br>Indicado para pequenos escritórios, salas de aula ou locais de trabalho. Este modo permite uma economia considerável de energia, mantendo um nível de iluminação confortável. |
| | <br>**Simplicidade - Liga/Desliga com aviso de desligamento**<br>Funciona como um simples sensor de movimento, porém emite um aviso de desligamento, reduzindo a iluminação em 50% durante 20s, evitando um desligamento repentino. |
| | <br>**Cortesia - Liga/Desliga com aviso e luz de cortesia**<br>Se a iluminação natural não for suficiente para manter o valor configurado, a iluminação artificial permanece com nível de intensidade de 10%. Quando um movimento ou presença são detectados a iluminação atinge o nível de 100%, no caso de ociosidade há um aviso de 20 segundos com a iluminação em 50% antes de retornar para o estado de cortesia. |
| 18.91 | <br>**Sensor de movimento**<br>O movimento detectado fecha, ou mantém fechado, o contato de saída.<br>Um pulso fecha ou mantém fechado o contato de saída - para o tempo definido T. |

J


X-2017, www.findernet.com

## Área de detecção

### 18.01, 18.11, 18.A1 - Montagem em parede





Vista lateral





Vista superior (todo o cone)


### 18.01, 18.11 - Montagem em teto




### 18.21, 18.31 - Montagem em teto





### 18.31...0031 - Instalações internas, montagem em teto





Sensor de presença e movimento

### 18.31...0031 - Montagem em teto alto





Aplicações em tetos altos (até 6 metros)


### 18.41





### 18.91




### 18.51/18.51...B300/18.5K





### 18.61




## Acessórios


















Exemplo: 18.21/18.31 com membrana limitadora de raio

**Membrana limitadora de raio (fornecida com o tipo 18.21/31/41/51)**

Instalado em uma altura de 2.8 metros, a área de detecção será limitada a:
18.21/18.31: diâmetro 2 metros
18.41: 2.5 x 6 metros
18.51: 2 x 2 metros

J

## Dimensões do produto

| Tipo | Embutido em forro | Embutido em teto | Sobreposto em teto |
|---|---|---|---|
| 18.21 | | |  |
| 18.31 |  | | |
| 18.31…0031 |  | |  |
| 18.41 |  |  |  |
| 18.51<br>18.5D<br>18.5K<br>18.51…B300 |  |  |  |
| 18.61 |  |  | |


J




X-2017, www.findernet.com

## Dimensões do produto


Tipo 18.01





Tipo 18.11




Tipo 18.A1




Tipo 18.91





X-2017, www.findernet.com

J

## Tecnologia de conexão automática por mola (Push-in) para 18.41, 18.51, 18.5D, 18.61 e 18.A1

A tecnologia de conexão automática por mola permite uma instalação rápida de cabos rígidos ou flexíveis com terminal por uma simples inserção no terminal (**A**).
É possível soltar a mola para liberar o cabo pressionando o botão com uma chave de fenda ou com o dedo (**C**).
Com a utilização de cabo flexível é necessário pressionar o botão tanto para inserir (**C**) quanto para extraí-lo (**B**).







Terminais duplos facilitam a conexão de pontes de terminais ou outros produtos em paralelo.
Máxima seção transversal dos cabos para conexão nos terminais de 2.5 $mm^2$.

Os terminais possuem pontos de conexão para instrumentos de medição.

J



X-2017, www.findernet.com

**13.81 - Relé de impulso eletrônico silencioso - Montagem em trilho 35 mm - 1 contato**

**13.91 - Relé de impulso eletrônico silencioso e relé de impulso temporizado Montagem em caixas - 1 contato**

- Função de temporização: tempo fixo (10 minutos) (13.91)
- Uso com ligação de 3 ou 4 fios, com reconhecimento automático
- Permite energização contínua no terminal de pulso
- Longa vida mecânica e elétrica e muito mais silencioso que relés eletromecânicos
- Comutação de cargas "Zero Crossing"
- Pode ser montado em caixas de passagem, amplamente utilizado em sistemas residenciais, como BTicino: Axolute, Matix, Living e Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana e Idea … (13.91)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) (13.81)
- Contatos sem Cádmio

13.81/91
Conexões a parafuso



| | 13.81 | 13.91 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 NA<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)<br>• 17.5 mm de largura | • 1 NA<br>• Relé de impulso eletrônico silencioso e relé de impulso temporizado (10 minutos)<br>• Para montagem em caixas de passagem residenciais |

Para as dimensões do produto vide a página 10

| **Características dos contatos** | | | |
|---|---|---|---|
| Configurações dos contatos | | 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 - 5 ms) | 10/20 (80 - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 230/— | 230/— |
| Carga nominal em AC1 | VA | 3700 | 2300 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 3000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1500 | 500 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 1000 | 350 |
| CFL | W | 600 | 300 |
| LED 230 V | W | 600 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 600 | 300 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 1500 | 500 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 230 | 230 |
| | V DC | — | — |
| Potência nominal | V A (50 Hz)/W | 3/1.2 | 2/1 |
| Campo de funcionamento | AC (50 Hz) | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | DC | — | — |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Máx. duração do impulso | | contínua | contínua |
| Rigidez dielétrica entre: contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 |
| alimentação e contatos | V AC | — | — |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+60 | –10…+50 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | CE EAC |

K

XI-2017, www.findernet.com

# SÉRIE 13
## Relé de impulso eletrônico monoestável 16 A

**13.01 - Relé de impulso eletrônico silencioso, monoestável**
**Montagem em trilho 35 mm - 1 contato**

**13.61 - Relé de impulso eletrônico multifunction, monoestável com comando de reset - Montagem em trilho 35 mm - 1 contato**

- Funcionamento por impulso ou monoestável (13.01)
- Multifunção (impulso, impulso temporizador, monoestável, luz fixa) (13.61)
- Função de desligamento centralizado (13.61)
- Função de ligamento centralizado (13.61.0.024)
- Permite energização contínua no terminal de pulso
- Longa vida mecânica e elétrica e muito mais silencioso que relés eletromecânicos
- Alimentação 12…24 V AC/DC e 110…240 V AC (13.61)
- Ideal para aplicações SELV (SELV - Baixíssima Tensão de Segurança) e disponível também para alimentação 12 e 24 V AC/DC (13.01)
- Comutação de cargas "Zero Crossing" (13.61)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

13.01/61
Conexões a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 10

### 13.01



- 1 reversível
- Relé de impulso monoestável
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- 35 mm de largura

### NEW 13.61.0.024.0000



- 1 reversível
- Função de desligamento centralizado
- Função de ligamento centralizado
- Multifunção:
  - relé de impulso
  - relé de impulso temporizado (30s…20min)
  - relé monoestável
  - luz fixa
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- 17.5 mm de largura

### 13.61.8.230.0000



- 1 NA
- Função de desligamento centralizado
- Multifunção:
  - relé de impulso
  - relé de impulso temporizado (30s…20min)
  - relé monoestável
  - luz fixa
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- 17.5 mm de largura

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 reversível | 1 reversível | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) | 16/30 (120 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 | 3000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 | 1500 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 | 1000 |
| CFL | W | 400 | 400 | 600 |
| LED 230 V | W | 400 | 400 | 600 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 | 600 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 | 1500 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110…125 / 230…240 | — | 110…240 |
| | V DC/AC (50/60 Hz) | 12 / 24 | 12…24 | — |
| Potência nominal AC/DC | V A (50/60 Hz)/W | 2.5/2.5 | 1/0.5 | 3.2/1 |
| Campo de funcionamento | V AC (50 Hz) | 90…130 / 184…253 | — | 90…264 |
| | V DC/AC (50 Hz) | 10.8…13.2 / 20.6…33.6 | 10.2…26.4 | — |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Máx. duração do impulso | | contínua | contínua | contínua |
| Rigidez dielétrica entre: contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| alimentação e contatos | V AC | 4000 | 2000 | 2000 |
| Temperatura ambiente | °C | –10…+60 | –10…+60 | –10…+60 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | |



XI-2017, www.findernet.com

**13.11 - Relé modular biestável - Montagem em trilho 35 mm - 1 contato**

**13.12 - Relé modular biestável - Montagem em trilho 35 mm - 2 contatos**

**13.31 - Relé eletromecânico monoestável - Montagem em caixas - 1 contato**

- Funcionamento biestável com comando de reset particularmente indicado para aplicações no setor terciário: locais públicos, hospitais, hotéis, tipo 13.11/13.12
- Pode ser montado em caixas de passagem, amplamente utilizado em sistemas residenciais, como BTicino: Axolute, Matix, Living e Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana e Idea … (13.31)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) ou em painel (13.11 e 13.12)
- Contatos sem Cádmio (13.31)

13.11/12/31
Conexões a parafuso



* Somente durante o impulso.
Para as dimensões do produto vide a página 10

| | 13.11 | 13.12 | 13.31 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 1 reversível<br>• Relé modular biestável com comando de reset<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)<br>• 17.5 mm de largura | • 1 reversível + 1 NA<br>• Relé modular biestável com comando de reset<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)<br>• 17.5 mm de largura | • 1 NA<br>• Relé monoestável<br>• Para montagem em caixas de passagem residenciais |
| **Características dos contatos** | | | |
| Configurações dos contatos | 1 reversível | 1 reversível + 1 NA | 1 NA |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 12/30 | 8/15 | 12/20 (80 A - 5 ms) |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 VA | 3000 | 2000 | 3000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) VA | 750 | 400 | 450 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 1200 | 800 | 800 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 500 | 300 | 400 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 400 | 250 | 300 |
| CFL W | 300 | 150 | 200 |
| LED 230 V W | 300 | 150 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 300 | 150 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 500 | 300 | 400 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 500 (5/5) | 300 (5/5) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | AgCdO | AgCdO | $AgSnO_2$ |
| **Características de alimentação** | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V AC (50/60 Hz) | 230…240 | 12 - 24 | 12 - 230 |
| V DC | — | 12 - 24 | 24 |
| Potência nominal AC/DC V A (50 Hz)/W | 1.7/0.7* | 3/2.5* | 1/0.4 |
| Campo de funcionamento AC (50 Hz) | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| DC | — | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | | |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $70 \cdot 10^3$ |
| Máx. duração do impulso | 10 s (mínimo de 100 ms) | 10 s (mínimo de 100 ms) | contínua |
| Rigidez dielétrica entre: contatos abertos V AC | 1000 | 1000 | 1000 |
| alimentação e contatos V AC | 2000 | 2000 | 2000 |
| Temperatura ambiente °C | –10…+60 | –10…+60 | –10…+60 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC | | |

K

# SÉRIE 13
Relé de impulso eletrônico e biestável

## Codificação

Exemplo: Série 13, relé de impulso/monoestável eletrônico, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 1 reversível - 16 A, alimentação 230 V AC.

| 1 | 3 | . | 0 | 1 | . | 8 | . | 2 | 3 | 0 | . | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Série**

**Tipo**
0 = Impulsos/monoestável, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do módulo 35 mm
1 = Modular biestável, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do módulo 17.5 mm
3 = Relé monoestável, montagem em caixa de passagem
6 = Relé multifunction, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do módulo 17.5 mm
8 = Impulsos modular, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), largura do módulo 17.5 mm
9 = Relé de impulso / impulso temporizado, montagem em caixa de passagem

**Número de contatos**
1 = 1 contato
2 = 1 reversível + 1 NA

**Tipo de alimentação**
0 = AC (50/60 Hz) / DC
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

**Tensão de alimentação**
012 = 12 V AC/DC (somente 13.01 e 13.12)
012 = 12 V AC (somente 13.31)
024 = 24 V AC/DC (somente 13.01 e 13.12)
024 = 24 V DC (somente 13.31)
024 = 12…24 V AC/DC (somente 13.61)
125 = (110…125)V AC (somente 13.01)
230 = (230…240)V AC (13.01 e 13.11)
230 = 110…240 V AC (somente 13.61)
230 = 230 V AC (13.31, 13.81 e 13.91)

**A: Material dos contatos**
0 = Standard
4 = Standard $AgSnO_2$ (somente para 13.31)

**B: Versão do contato**
0 = Standard
3 = Standard NA (somente para 13.31)

**Códigos**
13.01.0.012.0000 12 V AC/DC
13.01.0.024.0000 24 V AC/DC
13.01.8.125.0000 110…125 V AC
13.01.8.230.0000 230…240 V AC
13.11.8.230.0000 230…240 V AC
13.12.0.012.0000 12 V AC/DC
13.12.0.024.0000 24 V AC/DC
13.31.8.012.4300 12 V AC
13.31.9.024.4300 24 V DC
13.31.8.230.4300 230 V AC
13.61.8.230.0000 110…240 V AC
13.61.0.024.0000 12…24 V AC/DC
13.81.8.230.0000 230 V AC
13.91.8.230.0000 230 V AC

## Características gerais

| **Isolamento** | | **13.01.8** | **13.01.0** | **13.11 - 13.12** | **13.31 - 13.61** | **13.81 - 13.91** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez dielétrica | | | | | | |
| entre circuito comando e alimentação | V AC | 4000 | — | — | — | — |
| entre circuito comando e contatos | V AC | 4000 | 4000 | — | — | — |
| entre R-S-A2 e contatos | V AC | — | — | 2000 | — | — |
| entre alimentação e contatos | V AC | 4000 | 4000 | — | 2000 | — |
| entre contatos abertos | V AC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

| **Outros dados** | | **13.01** | **13.11 - 13.12** | **13.31** | **13.61** | **13.81** | **13.91** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência dissipada no ambiente | | | | | | | |
| sem carga nominal | W | 2.2 | — | 0.4 | 1 | 1.2 | 0.7 |
| com carga nominal | W | 3.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.8 |
| Máximo comprimento do cabo para conexão do botão pulsador | m | 100 | 100 | — | 200 | 200 | 100 |
| Número máximo de botões luminosos | (≤1 mA) | — | — | — | 10* | 15 | 12 |



| **Terminais** | | **13.01** | | **13.11 - 13.12 - 13.31 - 13.61 - 13.81 - 13.91** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminais guiados seção disponível | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 6 / 2 x 2.5 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 10 / 2 x 14 | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |
| Torque | Nm | 0.8 | | 0.8 | |

* Para versão 8.230.




XI-2017, www.findernet.com

## Funções


| Tipo | | |
|---|---|---|
| 13.01 |  | **Monoestável**<br>Após o fechamento do comando (B2-B3), o contato se fecha e permanece assim enquanto o pulsador estiver fechado. |
| |  | **Biestável**<br>Depois do impulso (B1-B2) o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa. |
| 13.11<br>13.12 |  | **Relé biestável com comando de reset**<br>Após pulso no comando de Set (S), o relé muda a posição dos contatos de aberto para fechado. Somente com um comando de Reset (R) os contatos de saída se abrirão. |
| 13.81 |  | **(RI) Relé de impulso**<br>Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa. |
| 13.91 |  | **(RI) Relé de impulso**<br>Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa. |
| |  | **(IT) Relé de impulso temporizado**<br>Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido começa a decorrer (fixo 10 min); Após o final da temporização, o contato de saída se abre.<br>Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso. |

## Modificação do programa para tipo 13.91

**RI → IT**




**IT → RI**












a) Remover a tensão de alimentação
b) Manter pressionado o botão pulsador
c) Reaplicar a tensão, mantendo sempre pressionado o botão pulsador. Depois de 3 segundos o relé de impulso sinalizará a passagem para a função "IT" com duas breves comutações. Para passar para a função "RI" realize o mesmo procedimento, e o relé de impulso sinalizará com uma breve comutação.

K

XI-2017, www.findernet.com

## Funções

| Tipo | Funções | |
|---|---|---|
| 13.61.8.230 |  | **(RM) Monoestável**<br>Após o fechamento da chave conectada entre os terminais 3 e L(N), o contato de saída se fecha<br>e permanece neste estado enquanto a chave estiver fechada. |
| |  | **(IT) Relé de impulso temporizado**<br>Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido T começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre.<br>Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso.<br>Atraso de desligamento: 30s ... 20min |
| |  | **(RI) Relé de impulso**<br>Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa. |
| |  | **Luz fixa**<br>Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado. |
| 13.61.0.024 |  | **(RM) Monoestável**<br>Após o fechamento da chave conectada entre os terminais 3 e L(N), o contato de saída se fecha<br>e permanece neste estado enquanto a chave estiver fechada. |
| |  | **(IT) Relé de impulso temporizado**<br>Após pressionado o botão, o contato de saída se fecha e o tempo pré-estabelecido T começa a decorrer; Após o final da temporização, o contato de saída se abre.<br>Durante a temporização, é possível abrir o contato imediatamente, com um novo impulso.<br>Atraso de desligamento: 30s ... 20min |
| |  | **(RI) Relé de impulso**<br>Depois do impulso o contato comuta, alternando de fechado para aberto e vice-versa. |
| |  | **Luz fixa**<br>Com essa função ativada, o contato de saída permanece permanentemente fechado. |

K




XI-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação (13.01, 13.11, 13.12 e 13.31)


**Tipo 13.01**
Relé biestável

Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON





**Tipo 13.01**
Relé monoestável


Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON





**Tipo 13.11**
Relé biestável




**Tipo 13.12**
Relé biestável




**Tipo 13.31**
Conexão





K

XI-2017, www.findernet.com


## Esquemas de ligação (13.61)

**Tipo 13.61.8.230**
Ligação a 3 fios
Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON
piscante = relé OFF





Máx. 10 botões luminosos (≤ 1 mA)

**Tipo 13.61.8.230**
Ligação a 4 fios
Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON
piscante = relé OFF





Máx. 10 botões luminosos (≤ 1 mA)

**Tipo 13.61.0.024**
Ligação a 4 fios
Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON
piscante = relé OFF




**Tipo 13.61.8.230 - Exemplo de ligação a 4 fios de múltiplos relés com pulsador de desligamento centralizado.**




K



XI-2017, www.findernet.com


## Esquemas de ligação (13.81 e 13.91)

**Tipo 13.81**
Ligação a 3 fios
Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON
piscante = relé OFF





Máx. 15 botões
luminosos (≤ 1 mA)

**Tipo 13.81**
Ligação a 4 fios
Indicador LED vermelho:
contínuo = relé ON
piscante = relé OFF





Máx. 15 botões
luminosos (≤ 1 mA)

**Tipo 13.91**
Ligação a 3 fios




Máx. 12 botões
luminosos (≤ 1 mA)

**Tipo 13.91**
Ligação a 4 fios





Máx. 12 botões
luminosos (≤ 1 mA)

K


XI-2017, www.findernet.com

# Dimensões do produto


13.01
Conexão a parafuso





13.11
Conexão a parafuso





13.12
Conexão a parafuso





13.31/13.91
Conexão a parafuso




13.61
Conexão a parafuso





13.81
Conexão a parafuso




K

XI-2017, www.findernet.com


## Acessórios


011.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel,** para tipo 13.01, largura 35 mm | 011.01 |


020.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel,** para tipos 13.11, 13.12, 13.61 e 13.81, largura 17.5 mm | 020.01 |


060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para relés tipos 13.11, 13.12, 13.61 e 13.81 (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48 |

K

Xi-2017, www.findernet.com

**1 ou 2 contatos 16 A - Relé de impulso modular para montagem direta em trilho 35 mm (EN 60715)**




- 17.4 mm de largura
- Botão de teste e indicador mecânico
- 7 sequências disponíveis
- Bobina AC ou DC
- Placa de identificação
- Pode ser usado com botões luminosos através do adaptador 026.00
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)
- Contatos sem Cádmio

20.21/22/24/26/27/28/23
Conexão a parafuso



*Para carga de motor e carga Pilot Duty homologadas pela UL, veja:*
*"Informações técnicas gerais" na página* V

Para as dimensões do produto vide a página 3

| | 20.21 | 20.22, 24, 26, 27, 28 | 20.23 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • Interruptor unipolar 1 NA<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) | • Interruptor bipolar<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) | • Interruptor bipolar 1 NA + 1 NF<br>• Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) |
| |  |  |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 1 NA | 2 NA | 1 NA + 1 NF |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 16/30 | 16/30 | 16/30 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | VA | 4000 | 4000 | 4000 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | VA | 750 | 750 | 750 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 2000 | 2000 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1000 | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 750 | 750 | 750 |
| CFL | W | 400 | 400 | 400 |
| LED 230 V | W | 400 | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 400 | 400 | 400 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 800 | 800 | 800 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal (UN) | V AC (50/60 Hz) | 8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240 | | |
| | V DC | 12 - 24 - 48 - 110 | 12 - 24 - 48 - 110 | 12 - 24 - 48 - 110 |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 6.5/5 | 6.5/5 | 6.5/5 |
| Campo de funcionamento | AC | (0.85…1.1)$U_N$ (50 Hz)/(0.9…1.1)$U_N$ (60 Hz) | | |
| | DC | (0.9…1.1)$U_N$ | (0.9…1.1)$U_N$ | (0.9…1.1)$U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $300 \cdot 10^3$ | $300 \cdot 10^3$ | $300 \cdot 10^3$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Mín./Máx. duração do impulso | | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+40 | –40…+40 | –40…+40 |
| Grau de proteção | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | | |

K

# SÉRIE 20
Relé de impulso modular 16 A

## Codificação

Exemplo: Série 20, montagem em trilho 35 mm (EN 60715), interruptor bipolar, 2 NA - 16 A, alimentação 12 V DC, com contatos $AgSnO_2$.

| 2 0 | . | 2 | 2 | . | 9 | . | 0 1 2 | . | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
2 = Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

**Número de contatos**
1 = Interruptor unipolar 1 NA
2 = Interruptor bipolar 2 NA
3 = Inversor 1 NA + 1 NF
4 = Comutador 4 sequências 2 NA
6 = Comutador 3 sequências 2 NA
7 = Comutador 3 sequências 2 NA
8 = Comutador 4 sequências 2 NA

**Material dos contatos**
0 = AgNi
4 = $AgSnO_2$

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

## Características gerais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isolamento** | | | | | |
| Rigidez dielétrica | | | | | |
| entre alimentação e contatos | V AC | 3500 | | | |
| entre contatos abertos | V AC | 2000 | | | |
| entre contatos adjacentes | V AC | 2000 | | | |
| **Outros dados** | | | | | |
| Potência dissipada no ambiente | | | | | |
| com carga nominal e bobina desexcitada | W | 1.3 (20.21, 20.23, 20.28) | | 2.6 (20.22, 20.24, 20.26, 20.27) | |
| Torque | Nm | 0.8 | | 0.8 | |
| Terminais guiados seção disponível | | **Terminal bobina** | | **Terminal contato** | |
| | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 2.5 / 2 x 2.5 | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | 1 x 14 / 2 x 14 | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 12 / 2 x 14 |

No caso da bobina permanecer alimentada durante longo tempo, é necessário garantir uma ventilação adequada para o relé. Por exemplo, deixando um espaço vazio de aproximadamente 9 mm entre pares de relés.

## Características da bobina

**Dados da versão DC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **9**.012 | 10.8 | 13.2 | 27 | 440 |
| 24 | **9**.024 | 21.6 | 26.4 | 105 | 230 |
| 48 | **9**.048 | 43.2 | 52.8 | 440 | 110 |
| 110 | **9**.110 | 99 | 121 | 2330 | 47 |

**Dados da versão AC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Resistência R | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | Ω | mA |
| 8 | **8**.008 | 6.8 | 8.8 | 4 | 800 |
| 12 | **8**.012 | 10.2 | 13.2 | 7.5 | 550 |
| 24 | **8**.024 | 20.4 | 26.4 | 27 | 275 |
| 48 | **8**.048 | 40.8 | 52.8 | 106 | 150 |
| 110 | **8**.110 | 93.5 | 121 | 590 | 64 |
| 120 | **8**.120 | 102 | 132 | 680 | 54 |
| 230 | **8**.230 | 192 | 253 | 2500 | 28 |
| 240 | **8**.240 | 204 | 264 | 2700 | 27.5 |


| Tipo | Número de impulsos | Sequências 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.21 | 2 |  |  | | |
| 20.22 | 2 |  |  | | |
| 20.23 | 2 |  |  | | |
| 20.24 | 4 |  |  |  |  |
| 20.26 | 3 |  |  |  | |
| 20.27 | 3 |  |  |  | |
| 20.28 | 4 |  |  |  |  |






X-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação




Exemplo: tensão de alimentação 230 V AC.





Exemplo: tensão de alimentação 24 V AC.

## Dimensões do produto


20.21
Conexão a parafuso







20.22/24/26/27/28
Conexão a parafuso






20.23
Conexão a parafuso







K


X-2017, www.findernet.com

## Acessórios

**Módulo para pulsadores luminosos**




**Tipo 026.00**
Versão hermética com prensa-cabo isolado e flexível de 7.5 cm.





**Exemplo de esquema de ligação do tipo 026.00**
Em caso de aplicação do relé Série 20 com botões luminosos, é necessária a montagem em paralelo de módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 botões luminosos 1 mA 230 V ).



020.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel,** 17.5 mm de largura | 020.01 |




020.24

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação,** plástica, 24 etiquetas, 9 x 17 mm | 020.24 |



022.09

| | |
|---|---|
| **Separador para montagem em trilho**, plástico, largura 9 mm | 022.09 |







K

**1 ou 2 contatos - Relé de impulso eletromecânico com bobinas e contatos isolados**

- 6 sequências disponíveis
- Conexões com terminais a parafuso
- Bobina AC
- Montagem em painel ou embutido
- Contatos sem Cádmio

26.01/02/04/06/08/03
Conexão a parafuso



| | 26.01 | 26.02, 04, 06, 08 | 26.03 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | • 1 contato NA | • 2 contatos NA | • 1 contato NA + 1 contato NF |
| |  26.01 |  26.02 26.04 26.06 26.08 |  26.03 |

Para as dimensões do produto vide a página 4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Número de contatos | | | 1 NA | 2 NA | 1 NA + 1 NF |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | | A | 10/20 | 10/20 | 10/20 |
| Tensão nominal/ Máx tensão comutável | | V AC | 250/400 | 250/400 | 250/400 |
| Carga nominal em AC1 | | VA | 2500 | 2500 | 2500 |
| Carga nominal em AC15 (230 V AC) | | VA | 500 | 500 | 500 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | | |
| | 230 V incandescente/halógena | W | 800 | 800 | 800 |
| | fluorescente com reator eletrônico | W | 400 | 400 | 400 |
| | fluorescente com reator eletromagnético | W | 360 | 360 | 360 |
| | CFL | W | 200 | 200 | 200 |
| | LED 230 V | W | 200 | 200 | 200 |
| | halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 200 | 200 | 200 |
| | halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 400 | 400 | 400 |
| Carga mínima comutável | | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos standard | | | AgNi | AgNi | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal (UN) | | V AC (50 Hz) | 12 - 24 - 48 - 110 - 230 | 12 - 24 - 48 - 110 - 230 | 12 - 24 - 48 - 110 - 230 |
| | | V DC | — | — | — |
| Potência nominal AC/DC | | VA (50 Hz)/W | 4.5/— | 4.5/— | 4.5/— |
| Campo de funcionamento | | AC (50 Hz) | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ | $(0.8…1.1)U_N$ |
| | | DC | — | — | — |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | | ciclos | $300 \cdot 10^3$ | $300 \cdot 10^3$ | $300 \cdot 10^3$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ | $100 \cdot 10^3$ |
| Mín./Máx. duração do impulso | | | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | | kV | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura ambiente | | °C | –40…+40 | –40…+40 | –40…+40 |
| Grau de proteção | | | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | | CE EAC | | |

K

# SÉRIE 26
Relé de impulso 10 A

## Codificação

Exemplo: Série 26, conexões com terminais a parafuso, 2 contatos NA - 10 A, alimentação 12 V AC.

**2 6 . 0 2 . 8 . 0 1 2 . 0 . 0 . 0 . 0**

**Série**

**Tipo**
0 = Conexão a parafuso

**Número de contatos**
1 = Interruptor unipolar 1 NA
2 = Interruptor bipolar 2 NA
3 = Inversor 1 NA + 1 NF
4 = Comutador 4 sequências 2 NA
6 = Comutador 3 sequências 2 NA
8 = Inversor 4 sequências 2 NA

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**Versão da bobina**
8 = AC (50 Hz)

## Características gerais

| **Isolamento** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez dielétrica | | | | | |
| entre alimentação e contatos | V AC | 3500 | | | |
| entre contatos abertos | V AC | 2000 | | | |
| entre contatos adjacentes | V AC | 2000 | | | |
| **Outros dados** | | **26.01, 26.03, 26.08** | | **26.02, 26.04, 26.06** | |
| Potência dissipada no ambiente | | | | | |
| com carga nominal e bobina desexcitada | W | 0.9 | | 1.8 | |
| Torque | Nm | 0.8 | | 0.8 | |
| Terminais guiados seção disponível | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | $mm^2$ | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 2.5 / 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 2.5 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 1x12 / 2x14 | 1 x 14 / 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | 1 x 14 / 2 x 14 |

## Características da bobina


**Dados da versão AC**

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento | | Resistência | Corrente nominal I a $U_N$ (50 Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 12 | **8**.012 | 9.6 | 13.2 | 17 | 370 |
| 24 | **8**.024 | 19.2 | 26.4 | 70 | 180 |
| 48 | **8**.048 | 38.4 | 52.8 | 290 | 90 |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 1500 | 40 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 6250 | 20 |

| **Tipo** | **Número de impulsos** | **Sequências** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26.01 | 2 |  |  | | |
| 26.02 | 2 |  |  | | |
| 26.03 | 2 |  |  | | |
| 26.04 | 4 |  |  |  |  |
| 26.06 | 3 |  |  |  | |
| 26.08 | 4 |  |  |  |  |


K

## Esquemas de ligação





## Acessórios

### Controle das aplicações 12-24 V DC





**Tipo: 026.9.012**
Tensão nominal: 12 V DC
Máx. temperatura ambiente: +40 °C
Campo de funcionamento: (0.9…1.1)$U_N$
**Tipo: 026.9.024**
Tensão nominal: 24 V DC
Máx. temperatura ambiente: +40 °C
Campo de funcionamento: (0.9…1.1)$U_N$





**Exemplo de esquema de ligação com alimentação a 24 V DC.**

### Módulo para pulsadores luminosos (230 V AC)




**Tipo 026.00**
Versão hermética com prensa-cabo isolado e flexível de 7.5 cm.





**Exemplo de esquema de ligação do tipo 026.00**
Em caso de aplicação do relé Série 26 com botões luminosos é necessária a montagem em paralelo de módulo capacitor à bobina do relé (máximo até 15 botões luminosos 1 mA máx 230 V).

K

## Dimensões do produto


26.01
Conexão a parafuso







26.02 / 04 / 06 / 08
Conexão a parafuso






26.03
Conexão a parafuso






K



IV-2015, www.findernet.com




**1 ou 2 contatos - Relé de impulso eletromecânico com excitação comum entre o circuito de bobina e de contatos**

**27.0x - Pode ser usado com 24 botões luminosos através do adaptador 027.00**

**27.2x - Ligação com 15 botões luminosos sem adaptador**

**- Com limitador de potência da bobina**

- 3 sequências disponíveis
- Conexões com terminais a parafuso
- Bobina AC
- Montagem em painel ou embutido
- Contatos sem Cádmio
- Patente Italiana

| | 27.0x | 27.2x EVO |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • 1 ou 2 contatos | • 1 ou 2 contatos<br>Com limitador da potência da bobina |
| 27.0x / 2x<br>Conexão a parafuso<br> | 27.01<br><br>27.05 - 27.06<br> | 27.21<br><br>27.25 - 27.26<br> |
| Para as dimensões do produto vide a página 3 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Número de contatos | | 1 ou 2 | | 1 ou 2 |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 10/20 | | 10/20 |
| Tensão nominal/Máx tensão comutável | V AC | 110/— | 230/— | 230/— |
| Carga nominal em AC1 | VA | 1100 | 2300 | 2300 |
| Carga nominal em AC15 | VA | 250 | 500 | 500 |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | — | 1000 | 1000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 200 | 400 | 400 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 180 | 360 | 360 |
| CFL | W | 100 | 200 | 200 |
| LED 230 V | W | — | 200 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 100 | 200 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 200 | 400 | 400 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 10 | | 10 |
| Material dos contatos standard | | AgNi | | AgNi |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão nominal ($U_N$) | V AC (50/60 Hz) | 110 | 230 | 230 |
| | V DC | — | | — |
| Potência de excitação / em regime | VA (50 Hz) | 4/4 | | 25/1 |
| Campo de funcionamento | AC 50 Hz/AC 60 Hz | $(0.8…1.1)U_N$ / $(0.85…1.1)U_N$ | | $(0.8…1.1)U_N$ / $(0.85…1.1)U_N$ |
| | DC | — | | — |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $300 \cdot 10^3$ | | $300 \cdot 10^3$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC1 | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ |
| Número máximo de botões luminosos | (≤ 1 mA) | 4 (24 com adaptador 027.00) | | 15 |
| Mín./Máx. duração do impulso | | 0.1 s/1 h (segundo EN 60669) | | 0.1 s/contínuo |
| Temperatura ambiente | °C | –40…+40 | | –40…+40 |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC | | |

K

X-2017, www.findernet.com

## Codificação

Exemplo: Série 27, terminais a parafuso, interruptor unipolar 1 NA - 10 A, alimentação 230 V AC.

**2 7 . 0 . 1 . 8 . 2 3 0 . 0 . 0 . 0 . 0**

**Série**

**Tipo**
0 = Terminais a parafuso
2 = Terminais a parafuso, com limitador de potência da bobina

**Número de contatos**
1 = Interruptor unipolar 1 NA
5 = Comutador 4 sequências 2 NA
6 = Comutador 3 sequências 2 NA

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**Versão da bobina**
8 = AC (50/60 Hz)



## Características gerais

| **Outros dados** | | **27.01, 27.21** | | **27.05, 27.06, 27.25, 27.26** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência dissipada no ambiente com carga nominal e bobina desexcitada | W | 0.9 | | 1.8 | |
| Torque | Nm | 0.8 | | 0.8 | |
| Terminais guiados seção disponível | | fio rígido | fio flexível | fio rígido | fio flexível |
| | mm² | 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 2 x 2.5 | 1 x 4 / 2 x 2.5 |
| | AWG | 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 | 2 x 14 | 1 x 12 / 2 x 14 |

## Características da bobina

**Tipos 27.01, 27.05, 27.06**

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento (50 Hz) | | Resistência | Corrente nominal I a $U_N$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | (50 Hz) |
| V | | V | V | Ω | mA |
| 110 | **8**.110 | 88 | 121 | 1400 | 42.0 |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 6500 | 17.5 |

| **Tipo** | **Número de impulsos** | **Sequências** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27.01/21 | 2 |  | | | |
| 27.05/25 | 4 |  | | | |
| 27.06/26 | 3 |  | | | |


**Tipos 27.21, 27.25, 27.26**

| Tensão nominal | Código bobina | Campo de funcionamento (50 Hz) | | Resistência | Corrente nominal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | excitação | contínua |
| $U_N$ | | $U_{min}$ | $U_{max}$ | R | I a $U_N$ (50 Hz) | I a $U_N$ (50 Hz) |
| V | | V | V | Ω | mA | mA |
| 230 | **8**.230 | 184 | 253 | 1250 | 100 | 4 |


K

## Esquema de ligação

**Tipo 27.01/05/06**





**Tipo 27.21/25/26**





X-2017, www.findernet.com


## Acessórios para tipos 27.01, 27.05, 27.06


### Módulo para pulsadores luminosos (230 V AC)






**Tipo 027.00**
Em caso de utilização do relé Série 27 com pulsadores luminosos, é necessária a montagem de módulo capacitor em paralelo à bobina do relé (até 24 pulsadores luminosos de 1 mA máx 230 V).
O módulo deve ser inserido diretamente no relé.







**Tipo 27.0x + 027.00**

## Dimensões do produto

27.0x / 2x
Conexão a parafuso






K



**Contator modular de 25 A - 2 contatos**

- 17.5 mm de largura
- Contatos NA com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico e LED standard
- Disponíveis versões com seletor Auto-On-Off
- Disponíveis versões com contatos em AgNi e $AgSnO_2$
- De acordo com a EN 61095: 2009
- Disponível módulo de contatos auxiliares, de montagem rápida ao contator principal (versões equipadas com 1 NA + 1 NF e 2 NA)
- Para aplicações ferroviárias; materiais que não propagam fogo e fumaça tóxica (EN 45545-2:2013)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.32…1xx0/22.32…4xx0
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 8

| | 22.32.0.xxx.1xx0 | 22.32.0.xxx.4xx0 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Contatos em AgNi, para comutação de cargas resistivas ou levemente indutivas, como cargas de motores | • Contatos em $AgSnO_2$ para comutação de lâmpadas e cargas que possuem altas correntes de pico |
| |  2 NA (x3x0) |  1 NA + 1 NF (x5x0) |
| |  2 NF (x4x0) | |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 2 NA, 3 mm* (ou 1 NA + 1 NF ou 2 NF) | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 25/80 | 25/120 |
| Tensão nominal V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 250 V) VA | 6250 | 6250 |
| Corrente nominal em AC3 / AC-7b A | 10 | 10 |
| Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V) VA | 1800 | 1800 |
| Potência motor monofásico (230 V AC) kW | 1 | 1 |
| Carga nominal em AC5a (por contato @ 250 V) A | 15 | 15 |
| Corrente nominal em AC-7c A | — | 10 |
| Carga máx. da lâmpada: | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 800 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 300 | 800 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 200 | 500 |
| CFL W | 100 | 200 |
| LED 230 V W | 100 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 100 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 300 | 800 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 25/5/1 | 25/5/1 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos | AgNi | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V DC/AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 | 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2/2.2 | 2/2.2 |
| Campo de funcionamento DC/AC (50/60 Hz) | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção DC/AC (50/60 Hz) | 0.4 $U_N$ | 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação DC/AC (50/60 Hz) | 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC ciclos | $2 \cdot 10^6$ | $2 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC-7a ciclos | $70 \cdot 10^3$ | $30 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 30/20 | 30/20 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 | 6 |
| Temperatura ambiente °C | –20…+50 | –20…+50 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC RINA cULus | |

- Abertura ≥ 3 mm somente para contatos NA; Para contatos NF abertura ≥ 1.5 mm

L

# SÉRIE 22
## Contator modular 25 - 40 - 63 A




**Contator modular de 25 A - 4 contatos**

- 35 mm de largura
- Contatos NA com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico e LED standard
- Disponíveis versões com seletor Auto-On-Off
- Disponíveis versões com contatos em AgNi e $AgSnO_2$
- De acordo com a EN 61095: 2009
- Disponível módulo de contatos auxiliares, de montagem rápida ao contator principal (versões equipadas com 1 NA + 1 NF e 2 NA)
- Para aplicações ferroviárias; materiais que não propagam fogo e fumaça tóxica (EN 45545-2:2013)
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.34…1xx0/22.34…4xx0
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto vide a página 8

| | 22.34.0.xxx.1xx0 | 22.34.0.xxx.4xx0 |
|---|---|---|
| |  |  |
| | • Contatos em AgNi, para comutação de cargas resistivas ou levemente indutivas, como cargas de motores | • Contatos em $AgSnO_2$ para comutação de lâmpadas e cargas que possuem altas correntes de pico |
| |  4 NA (x3x0) |  3 NA + 1 NF (x7x0) |
| |  2 NA + 2 NF (x6x0) | |
| **Características dos contatos** | | |
| Configurações dos contatos | 4 NA, 3 mm* (ou 3 NA + 1 NF ou 2 NA + 2 NF) | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea A | 25/80 | 25/120 |
| Tensão nominal V AC | 250/440 | 250/440 |
| Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 250 V) VA | 6250 | 6250 |
| Corrente nominal em AC3 / AC-7b A | 10 | 10 |
| Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V) VA | 1800 | 1800 |
| Potência motor trifásico (400 - 440 V AC) kW | 4 | 4 |
| Carga nominal em AC5a (por contato @ 250 V) A | 15 | 15 |
| Corrente nominal em AC-7c A | — | 10 |
| Carga máx. da lâmpada: | | |
| 230 V incandescente/halógena W | 800 | 2000 |
| fluorescente com reator eletrônico W | 300 | 800 |
| fluorescente com reator eletromagnético W | 200 | 500 |
| CFL W | 100 | 200 |
| LED 230 V W | 100 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico W | 100 | 200 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético W | 300 | 800 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V A | 25/5/1 | 25/5/1 |
| Carga mínima comutável mW (V/mA) | 1000 (10/10) | 1000 (10/10) |
| Material dos contatos | AgNi | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) V DC/AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 | 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 |
| Potência nominal AC/DC VA (50 Hz)/W | 2/2.2 | 2/2.2 |
| Campo de funcionamento DC/AC (50/60 Hz) | (0.8…1.1)$U_N$ | (0.8…1.1)$U_N$ |
| Tensão de retenção DC/AC (50/60 Hz) | 0.4 $U_N$ | 0.4 $U_N$ |
| Tensão de desoperação DC/AC (50/60 Hz) | 0.1 $U_N$ | 0.1 $U_N$ |
| **Características gerais** | | |
| Vida mecânica AC/DC ciclos | $2 \cdot 10^6$ | $2 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC-7a ciclos | $150 \cdot 10^3$ | $30 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação ms | 18/40 | 18/40 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) kV | 6 | 6 |
| Temperatura ambiente °C | –20…+50 | –20…+50 |
| Grau de proteção | IP 20 | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC RINA cULus | |

- Abertura ≥ 3 mm somente para contatos NA; Para contatos NF abertura ≥ 1.5 mm

L



X-2017, www.findernet.com

**Contator modular de 40 - 63 A - 4 contatos**

- Contatos NA e NF com abertura ≥ 3 mm com dupla abertura
- Energização contínua para bobina e contatos
- Bobina AC/DC silenciosa (proteção a varistor)
- Isolação de segurança (reforçada) entre bobina e contatos
- Indicador mecânico como padrão
- Contatos em $AgSnO_2$
- De acordo com a EN 61095: 2009 e com
- EN 60947-4-1: 2009
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

22.44…/22.64…
Conexão a parafuso



NEW **22.44.0.xxx.4xx0**




- Para cargas com corrente de pico de até 176 A
- Material dos contatos em $AgSnO_2$

NEW **22.64.0.xxx.4xx0**



- Especialmente desenvolvido: Para cargas com corrente de pico de até 240 A
- Material dos contatos em $AgSnO_2$




Para as dimensões do produto vide a página 8

| | | 4 NA (4310) | 3 NA + 1 NF (4710) | 2 NA + 2 NF (4610) |
|---|---|---|---|---|
| **Características dos contatos** | | | | |
| Configurações dos contatos | | 4 NA, (ou 3 NA + 1 NF ou 2 NA + 2 NF) ≥ 3 mm | | |
| Corrente nominal/Máx corrente instantânea | A | 40/176 | | 63/240 |
| Tensão nominal | V AC | 400/440 | | 400/440 |
| Carga nominal em AC1 / AC-7a (por contato @ 400 V) | VA | 16000 | | 24000 |
| Corrente nominal em AC3 / AC-7b (400 V) | A | 22 | | 30 |
| Carga nominal em AC15 (por contato @ 230 V) | VA | — | | — |
| Potência motor trifásico (400 - 440 V AC) | kW | 11 | | 15 |
| Carga nominal em AC5a (por contato @ 250 V) | A | 20 | | 32 |
| Corrente nominal em AC-7c | A | — | | — |
| Carga máx. da lâmpada: | | | | |
| 230 V incandescente/halógena | W | 4000 | | 5000 |
| fluorescente com reator eletrônico | W | 1500 | | 2000 |
| fluorescente com reator eletromagnético | W | 1500 | | 2000 |
| CFL | W | 1000 | | 1500 |
| LED 230 V | W | 1000 | | 1500 |
| halógena ou LED com transformador eletrônico | W | 1000 | | 1500 |
| halógena ou LED com transformador eletromagnético | W | 1500 | | 2000 |
| Capacidade de ruptura em DC1: 30/110/220 V | A | 40/4/1.2 | | 63/4/1.2 |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (17/50) | | 1000 (17/50) |
| Material dos contatos | | $AgSnO_2$ | | $AgSnO_2$ |
| **Características da bobina** | | | | |
| Tensão de alimentação nominal ($U_N$) | V DC/AC (50/60 Hz) | 12 - 24 - 110…120 (110 V DC) - 230…240 (220 V DC) | | |
| Potência nominal AC/DC | VA (50 Hz)/W | 5 | | 5 |
| Campo de funcionamento | DC/AC (50/60 Hz) | $(0.85…1.1)U_N$ | | $(0.85…1.1)U_N$ |
| Tensão de retenção | DC/AC (50/60 Hz) | 0.85 $U_N$ | | 0.85 $U_N$ |
| Tensão de desoperação | DC/AC (50/60 Hz) | 0.2 $U_N$ | | 0.2 $U_N$ |
| **Características gerais** | | | | |
| Vida mecânica AC/DC | ciclos | $3 \cdot 10^6$ | | $3 \cdot 10^6$ |
| Vida elétrica a carga nominal em AC-7a | ciclos | $100 \cdot 10^3$ | | $100 \cdot 10^3$ |
| Tempo de atuação: operação/desoperação | ms | 20/45 | | 20/45 |
| Isolamento entre a bobina e os contatos (1.2/50 µs) | kV | 6 | | 6 |
| Temperatura ambiente | °C | –5…+55 | | –5…+55 |
| Grau de proteção | | IP 20 | | IP 20 |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC cULus | | |

## Codificação

Exemplo: Série 22, contator modular 25 A, 4 contatos NA, bobina 230 V AC/DC, material dos contatos $AgSnO_2$, seletor Auto-On-Off + indicador mecânico + LED.

| 22 | . | 3 | 4 | . | 0 | . | 230 | . | A: 4 | B: 3 | C: 4 | D: 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Série**

**Tipo**
3 = Contator modular de 25 A
4 = Contator modular de 40 A
6 = Contator modular de 63 A

**Número de contatos**
2 = 2 contatos
4 = 4 contatos

**Versão da bobina**
0 = AC (50/60 Hz) / DC

**Tensão nominal bobina**
Vide características da bobina

**D: Utilizações especiais**
0 = Standard

**C: Variantes**
1 = Indicador mecânico
2 = Indicador mecânico + LED
4 = Seletor Auto-On-Off + indicador mecânico + LED

**B: Versão do contato**
3 = Todos os contatos NA
4 = Todos os contatos NF (somente 22.32)
5 = 1 NA + 1 NF
6 = 2 NA + 2 NF
7 = 3 NA + 1 NF

**A: Material dos contatos**
1 = AgNi
4 = $AgSnO_2$


**Seleção de opções: somente combinações na mesma fila são possíveis.**
Preferencialmente selecione para melhor disponibilidade os números mostrados em **negrito.**

| Tipo | Versão da bobina | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.32 | AC/DC | **1 - 4** | **3** - 4 - 5 | **2 - 4** | 0 |
| 22.34 | AC/DC | **1 - 4** | **3** - 6 - 7 | **2 - 4** | 0 |
| 22.44 | AC/DC | **4** | **3** - 6 - 7 | **1** | 0 |
| 22.64 | AC/DC | **4** | **3** - 6 - 7 | **1** | 0 |

## Opções

### Seletor Auto-On-Off + indicador mecânico + LED (opção xx40)

**Tipo 22.32 / 22.34**





**Opções**

1 **Seletor**
As três posições do seletor manual possuem as seguintes funções:
- **Posição ON** - Os contatos permanecem fechados em estado de operação (contatos NA estarão fechados e os contatos NF estarão abertos), o indicador mecânico será mostrado em sua janela e o LED não estará aceso.
- **Posição AUTO** - O estado dos contatos, do indicador mecânico e o LED estarão de acordo com alimentação da bobina.
- **Posição OFF** - Não importando se os terminais A1 e A2 estejam energizados, a bobina não será energizada e os contatos estarão em estado de não operação, assim como o indicador mecânico não estará visível e o LED não estará aceso.

2 **LED**

3 **Indicador mecânico**

**Tipo 22.44 / 22.64**




**Opções**
**Indicador mecânico**



X-2017, www.findernet.com

## Características gerais

| **Isolamento** | | | **22.32/22.34** | | **22.44/22.64** |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal de isolamento | | V AC | 250 | 440 | 440 |
| Grau de poluição | | | 3* | 2 | 3 |
| **Isolamento entre a bobina e os contatos** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Reforçado | | Reforçado |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 6 | | 4 |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 4000 | | 2000 |
| **Isolamento entre contatos adjacentes** | | | | | |
| Tipo de isolamento | | | Básico | | Básico |
| Categoria de sobretensão | | | III | | III |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | | 4 |
| Rigidez dielétrica | | V AC | 2500 | | 2000 |
| **Isolamento entre contatos abertos** | | | **Contato NA** | **Contato NF** | **Contatos NA/NF** |
| Abertura entre os contatos | | mm | 3 | 1.5 | 3 |
| Categoria de sobretensão | | | III | II | III |
| Tensão nominal de impulso | | kV (1.2/50 µs) | 4 | 2.5 | 4 |
| Rigidez dielétrica | | V AC/kV (1.2/50 µs) | 2500/4 | 2000/3 | 2000/3 |

* Somente para versões que não possuem o seletor Auto-On-Off. Para versões com o seletor o grau de poluição será 2.

| **Imunidade a distúrbios induzidos** | **Padrão de referência** | |
|---|---|---|
| Transientes rápidos (burst 5/50 ns, 5 kHz) nos terminais da bobina segundo EN 61000-4-4 | nível 4 (4 kV) | nível 2 (2 kV) |
| Surtos (surge 1.2/50 µs) nos terminais de alimentação (modalidade diferencial) segundo EN 61000-4-5 | nível 4 (4 kV) | nível 2 (2 kV) |

| **Proteção contra curto-circuito** | | **22.32 / 22.34** | **22.44** | **22.64** |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade de suporte a corrente de curto circuito | kA | 3 | 3 | 3 |
| Proteção máxima de sobrecorrente | A | 32 (tipo gL/gG) | 63 | 80 |

| **Terminais** | | **Cabo rígido e cabo flexível** | |
|---|---|---|---|
| | | **22.32 / 22.34** | **22.44 / 22.64** |
| Máxima seção disponível para os terminais dos contatos | $mm^2$ | 1 x 6 / 2 x 4 | 1 x 25 (rígido) - 1 x 16 (flexível) |
| | AWG | 1 x 10 / 2 x 12 | 1 x 4 (rígido) - 1 x 6 (flexível) |
| Máxima seção disponível para os terminais da bobina | $mm^2$ | 1 x 4 / 2 x 2.5 | 1 x 2.5 |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | 1 x 14 |
| Mínima seção disponível para os terminais da bobina e contatos | $mm^2$ | 1 x 0.2 | 1 x 1 (bobina) - 1 x 1.5 (contatos) |
| | AWG | 1 x 24 | 1 x 18 (bobina) - 1 x 16 (contatos) |
| Torque | Nm | 0.8 | 1.2 (terminais da bobina) - 3.5 (terminais do contato) |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9 | 10 |

| **Outros dados** | | | **22.32** | **22.34** | **22.44** | **22.64** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência da vibração (10…150)Hz | | g | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Resistência a choque | | g | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Potência dissipada no ambiente | sem carga nominal | W | 2 | 2 | 5 | 5 |
| | com carga nominal | W | 4.8 | 6.3 | 17 | 37 |

NOTA

**22.32/22.34:** Sugere-se uma distância de 9 mm entre os contatores em instalações onde as condições de trabalho serão próximas do limite do produto, para que assim haja uma melhor dissipação do calor (subentende-se condições próximas do limite como: temperatura ambiente superior 40 °C, bobina em operação por um longo período de tempo e corrente dos contatos superior a 20 A).

**22.44/22.64:** A máxima temperatura ambiente com 3 contatores ligados lado a lado é de + 40 °C; quando mais de 3 contatores são instalados, é necessário uma distância de 9 mm entre eles.
A máxima temperatura ambiente com 2 contatores ligados lado a lado é de + 55 °C; quando mais de 2 contatores são instalados, é necessário uma distância de 9 mm entre eles.


# Características dos contatos

**Capacidades e categorias de utilização de acordo com a EN 61095: 2009**


| Tipo | Categoria de utilização | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AC-7a | | AC-7b | | AC-7c | |
| | Corrente nominal (A) | Vida elétrica (ciclos) | Corrente nominal (A) | Vida elétrica (ciclos) | Corrente nominal (A) | Vida elétrica (ciclos) |
| 22.32….1xx0 (contatos AgNi) | 25 | $70 \cdot 10^3$ (NA)<br>$30 \cdot 10^3$ (NC) | 10 | $30 \cdot 10^3$ | — | — |
| 22.32….4xx0 (contatos $AgSnO_2$) | 25 | $30 \cdot 10^3$ | 10 | $30 \cdot 10^3$ | 10 | $30 \cdot 10^3$ |
| 22.34….1xx0 (contatos AgNi) | 25 | $150 \cdot 10^3$ (NA)<br>$100 \cdot 10^3$ (NC) | 10 | $30 \cdot 10^3$ | — | — |
| 22.34….4xx0 (contatos $AgSnO_2$) | 25 | $30 \cdot 10^3$ | 10 | $30 \cdot 10^3$ | 10 | $30 \cdot 10^3$ |
| 22.44….4xx0 | 40 | $100 \cdot 10^3$ | 22 | $150 \cdot 10^3$ | — | — |
| 22.64….4xx0 | 63 | $100 \cdot 10^3$ | 30 | $150 \cdot 10^3$ | — | — |

Categoria de utilização: **AC-7a** = Cargas levemente indutivas ($\cos \varphi = 0.8$)
**AC-7b** = Motores; ($\cos \varphi = 0.45$, $I_{making} = 6x\ I_{breaking}$)
**AC-7c** = Lâmpadas compensadas ($\cos \varphi = 0.9$, C = 10 mF/A)

**H 22 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 - Tipo 22.32/22.34**




**H 22 - Máxima capacidade de ruptura em DC1 - Tipo 22.44/22.64**




- A vida elétrica para cargas resistivas em DC1 de tensão e corrente abaixo da curva é ≥ 100 x $10^3$ ciclos.
- Para cargas em DC13, a ligação de um diodo invertido com a carga permite obter a mesma vida elétrica das cargas em DC1.

  Nota: o tempo de desexcitação aumentará.

# Características da bobina

**Dados da versão AC/DC** (tipo 22.32)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal $I_N$ a $U_N$ (AC) |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **0**.012 | 9.6 | 13.2 | 165 |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 83 |
| 48 | **0**.048 | 38.4 | 52.8 | 42 |
| 60 | **0**.060 | 48 | 66 | 33 |
| 120 (110…125) | **0**.120 | 88 | 138 | 16.5 |
| 230 (230…240 AC) (220 DC) | **0**.230 | 184 (AC) 176 (DC) | 264 (AC) 242 (DC) | 8.7 |


**Dados da versão AC/DC** (tipo 22.34)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal $I_N$ a $U_N$ (AC) |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **0**.012 | 9.6 | 13.2 | 165 |
| 24 | **0**.024 | 19.2 | 26.4 | 83 |
| 48 | **0**.048 | 38.4 | 52.8 | 42 |
| 60 | **0**.060 | 48 | 66 | 33 |
| 120 (110…125) | **0**.120 | 88 | 138 | 16.5 |
| 230 (230…240 AC) (220 DC) | **0**.230 | 184 (AC) 176 (DC) | 264 (AC) 242 (DC) | 8.7 |

**Dados da versão AC/DC** (tipo 22.44 / 22.64)

| Tensão nominal $U_N$ | Código bobina | Campo de funcionamento $U_{min}$ | Campo de funcionamento $U_{max}$ | Corrente nominal $I_N$ a $U_N$ (AC) |
|---|---|---|---|---|
| V | | V | V | mA |
| 12 | **0**.012 | 10.2 | 13.2 | 417 |
| 24 | **0**.024 | 20.4 | 26.4 | 208 |
| 120 (110…125) | **0**.120 | 102 | 138 | 41 |
| 230 (230…240 AC) (220 DC) | **0**.230 | 196 | 264 (AC) 242 (DC) | 21 |

**R 22 - Campo de operação da bobina versus temperatura ambiente**





**1** - Máx tensão admissível na bobina.
**2** - Mín tensão de funcionamento da bobina à temperatura ambiente.




X-2017, www.findernet.com

## Esquemas de ligação





**Tipo 22.32**

**Comutação de fase e neutro**





**Tipo 22.34**

**Comutação somente de fase**





**Tipo 22.34**

**Comutação de fase e neutro**




**Tipo 22.44/22.64**


**Comutação somente de fase**





**Tipo 22.44/22.64**

## Dimensões do produto


Tipo 22.32
Conexão a parafuso





Tipo 22.32 + 022.33/022.35
Conexão a parafuso





Tipo 22.34
Conexão a parafuso





Tipo 22.34 + 022.33/022.35
Conexão a parafuso





Tipo 22.44/22.64
Conexão a parafuso





Tipo 22.44/22.64 + 022.63/022.65
Conexão a parafuso




Tipo 022.33/022.35
Conexão a parafuso




Tipo 022.63/022.65
Conexão a parafuso





L



X-2017, www.findernet.com

## Módulos auxiliares

**Contatos mecanicamente ligados de acordo com o Anexo L da EN 60947-5-1**

| | | 022.33 | 022.35 | 022.63 | 022.65 |
|---|---|---|---|---|---|
| | |  |  |  |  |
| | |  |  |  |  |
| Tipo de contator | | Tipo 22.32<br>Tipo 22.34 | | Tipo 22.44<br>Tipo 22.64 | |
| **Características dos contatos** | | | | | |
| Configurações dos contatos | | 2 NA | 1 NA + 1 NC | 2 NA | 1 NA + 1 NC |
| Corrente nominal ao ar livre $I_{th}$ | A | 6 | | 6 | |
| Carga nominal em AC15 (230 V) | VA | 700 | | 700 | |
| Vida elétrica com corrente nominal | ciclos | $30 \cdot 10^3$ | | $30 \cdot 10^3$ | |
| Carga mínima comutável | mW (V/mA) | 1000 (10/10) | | 1000 (10/10) | |
| Material dos contatos | | AgNi | | AgNi | |
| **Proteção contra curto-circuito** | | | | | |
| Capacidade de suporte a corrente de curto circuito | kA | 1 | | 1 | |
| Proteção máxima de sobrecorrente | A | 6 (tipo gL/gG) | | 6 (tipo gL/gG) | |
| **Terminais** | | **Cabo rígido e cabo flexível** | | **Cabo rígido e cabo flexível** | |
| Máxima seção disponível de cabo | $mm^2$ | 1 x 4 / 2 x 2.5 | | 1 x 2.5 | |
| | AWG | 1 x 12 / 2 x 14 | | 1 x 14 | |
| Mínima seção disponível de cabo | $mm^2$ | 1 x 0.2 | | 1 x 1 | |
| | AWG | 1 x 24 | | 1 x 18 | |
| Torque | Nm | 0.6 | | 0.6 | |
| Comprimento de desnudamento do cabo | mm | 9 | | 9 | |
| **Potência dissipada no ambiente** | | | | | |
| sem carga nominal | W | — | | — | |
| com carga nominal | W | 0.5 | | 0.5 | |
| **Homologações** (segundo o tipo) | | CE EAC RINA cULus | | CE EAC cULus | |

NOTA: Não é possível a montagem do módulo auxiliar no produto 22.32.0.xxx.x4x0 (versão com 2 contatos NF).



**22.32 + 022.33/022.35**



**22.44 + 022.63/022.65**



**22.34 + 022.33/022.35**



**22.64 + 022.63/022.65**


L

## Acessórios



020.01


| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel (para tipo 22.32),** plástico, largura 17.5 mm | 020.01 |







011.01

| | |
|---|---|
| **Suporte para fixação em painel (para tipo 22.34),** plástico, largura 35 mm | 011.01 |




060.48

| | |
|---|---|
| **Cartela de etiquetas de identificação (impressoras de transferência térmica CEMBRE)** para todos os relés (48 etiquetas), 6 x 12 mm | 060.48 |




019.01


| | |
|---|---|
| **Etiqueta de identificação,** plástica, 1 etiqueta, 17 x 25.5 mm | 019.01 |



022.09


| | |
|---|---|
| **Separador para montagem em trilho**, plástico, largura 9 mm | 022.09 |





022.18


| | |
|---|---|
| **Pente de 8 polos** para tipo 22.32, largura 17.5 mm | 022.18 (azul) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |




022.26

| | |
|---|---|
| **Pente de 6 polos** para tipo 22.34, largura 35 mm | 022.26 (azul) |
| Valores nominais | 10 A - 250 V |





L



X-2017, www.findernet.com

**Termostato "touch" digital**


- Cronotermostato digital TOUCH SCREEN com programação orientada
- Retroiluminado
- Função ECO1 de economia de energia, controle de supervisão e código PIN
- Programável com dois níveis de temperatura operacional
- Funções: anticongelamento, antibloqueio de bombas e calibração
- Programação Verão / Inverno
- 2 níveis de segurança - bloqueio simples do display ou com senha de 3 dígitos
- Entrada para comando remoto, para mudar a temperatura ou ligar/desligar
- Sinal acústico para confirmar a pressão das teclas
- Acompanha moldura, compatível com as linhas:
  - ABB série Chiara
  - ABB série Mylos
  - Ave série S44
  - BTicino série Axolute
  - BTicino série Light
  - BTicino série Light tech
  - BTicino série Living
  - BTicino série Livinglight
  - BTicino série Matix
  - Gewiss série Chorus
  - Vimar série Eikon
  - Vimar série Eikon Evo
  - Vimar série Idea
  - Vimar série Plana
  - Vimar série Arkè
  - Adaptador tipo 01C.51 para placas BTicino série Livinglight Air



Esquema de ligação

**1T.51**







| | |
|---|---|
| **Cor** | |
| Branco | 1T.51.9.003.0000 |
| Preto | 1T.51.9.003.2000 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Alimentação | 2 pilhas 1.5 V AAA |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 5 A/250 V AC |
| Campo de leitura | 0 - 50 °C |
| Campo de regulagem | +5…+37 °C |
| Diferencial térmico | 0.1…0.9 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | — |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | 2 |
| Bloqueio de termostato | Código |
| Grau de proteção | IP20 |
| Montagem | Recesso (caixa de passagem de 3 módulos) |
| Limite de resolução do display | 0.1 °C |
| Precisão a +20 °C | +/–0.5 °C |
| Anticongelamento | +2…+8 °C |
| Função economia de energia | E1 |
| Teclas | Touch screen |
| Controle de supervisão | SIM |
| Display retroiluminado | SIM |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |

**Termostato montagem em parede digital**


- Dois modos de funcionamento: Dia/Noite
- Temperatura regulável (+5…+37)°C
- Alimentação: 3 V DC (2 pilhas 1.5 V DC AAA)
- Bloqueio de termostato
- Funções: Anticongelamento/Off/Verão/Inverno
- Anticongelamento regulável (+2…+8)°C
- 1 contato reversível 5 A/250 V AC
- Diferencial térmico regulável (0.2 - 0.5)°C





Esquema de ligação

**1T.31**





| | |
|---|---|
| **Cor** | |
| Branco | 1T.31.9.003.0000 |
| Preto | 1T.31.9.003.2000 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Alimentação | 2 pilhas 1.5 V AAA |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 5 A/250 V AC |
| Campo de leitura | 0…+50 °C |
| Campo de regulagem | +5…+37 °C |
| Diferencial térmico | 0.2 - 0.5 |
| Alteração do intervalo de temperatura | — |
| Redução noturna | SIM |
| Níveis de regulagem independentes | 2 |
| Bloqueio de termostato | Teclas |
| Grau de proteção | IP20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | 0.1 °C |
| Precisão a +20 °C | +/–0.5 °C |
| Anticongelamento | +2…+8 °C |
| Função economia de energia | — |
| Teclas | Mecânico |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | NÃO |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |



XI-2016, www.findernet.com

**Termostato montagem em parede digital**


- Temperatura regulável de 5 a 33 °C
- Alimentação: 3 V DC (2 pilhas 1.5 V DC AAA)
- Funções: Anticongelamento/Off/Verão/Inverno
- Seletor: Dia/Noite (redução de –3°C)
- 1 contato reversível 5 A/250 V AC
- Bloqueio mecânico do regulador no campo de temperatura desejado
- Display com indicação de:
  - temperatura atual, regulada
  - baterias descarregadas
  - modo de funcionamento (inverno/verão)
  - ícones de aquecimento ou refrigeração




Esquema de ligação

**1T.41**







| **Cor** | |
|---|---|
| Branco | 1T.41.9.003.0000 |
| Preto | 1T.41.9.003.2000 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Alimentação | 2 pilhas 1.5 V AAA |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 5 A/250 V AC |
| Campo de leitura | 0…+50 °C |
| Campo de regulagem | +8…+30 °C (com redução noturna: **Inverno** +5…+27 °C/**Verão** +11…+33 °C ) |
| Diferencial térmico | 0.3 |
| Alteração do intervalo de temperatura | — |
| Redução noturna | SIM |
| Níveis de regulagem independentes | — |
| Bloqueio de termostato | Mecânico |
| Grau de proteção | IP20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | 0.1 °C |
| Precisão a +20 °C | +/–0.5 °C |
| Anticongelamento | 5 °C |
| Função economia de energia | — |
| Teclas | Mecânico |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | NÃO |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |



Xi-2016, www.findernet.com

**Termostato montagem em parede**


- Temperatura regulável (+7…+30)°C
- LED indicador de funcionamento




Esquema de ligação

**1T.01.0**







| **Cor** | |
|---|---|
| Branco | 1T.01.0 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | Cápsula de gás |
| Alimentação | — |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 16 A/250 V AC |
| Campo de leitura | — |
| Campo de regulagem | +7…+30 °C |
| Diferencial térmico | 0.4 - 0.8 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | 1 °C/15 min |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | — |
| Bloqueio de termostato | Mecânico |
| Grau de proteção | IP20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | — |
| Precisão a +20 °C | — |
| Anticongelamento | — |
| Função economia de energia | — |
| Teclas | — |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | NÃO |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |



XI-2016, www.findernet.com

**Termostato ON/OFF montagem em parede**


- Interruptor ON/OFF
- Temperatura regulável (+7…+30)°C
- LED indicador de funcionamento




Esquema de ligação

**1T.01.1**








| **Cor** | |
|---|---|
| Branco | 1T.01.1 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | Cápsula de gás |
| Alimentação | — |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 16 A/250 V AC |
| Campo de leitura | — |
| Campo de regulagem | +7…+30 °C |
| Diferencial térmico | 0.4 - 0.8 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | 1 °C/15 min |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | — |
| Bloqueio de termostato | Mecânico |
| Grau de proteção | IP20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | — |
| Precisão a +20 °C | — |
| Anticongelamento | — |
| Função economia de energia | — |
| Teclas | — |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | NÃO |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |

XI-2016, www.findernet.com

**Termostato VERÃO/INVERNO montagem em parede**


- Interruptor VERÃO/INVERNO
- Temperatura regulável (+7…+30)°C
- LED indicador de funcionamento




Esquema de ligação

**1T.01.2**




| **Cor** | |
|---|---|
| Branco | 1T.01.2 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | Cápsula de gás |
| Alimentação | — |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 16 A/250 V AC |
| Campo de leitura | — |
| Campo de regulagem | +7…+30 °C |
| Diferencial térmico | 0.4 - 0.8 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | 1 °C/15 min |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | — |
| Bloqueio de termostato | Mecânico |
| Grau de proteção | IP20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | — |
| Precisão a +20 °C | — |
| Anticongelamento | — |
| Função economia de energia | — |
| Teclas | — |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | NÃO |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |




Xi-2016, www.findernet.com


**Cronotermostato digital montagem em parede**


- Cronotermostato digital TOUCH SCREEN com programação orientada
- Pode ser programado através de smartphones com comunicação NFC
- Retroiluminado
- Funções de economia de energia ECO1 e ECO2, controle de supervisão e código PIN
- 3 níveis de temperatura programáveis
- Intervalo de programação mínimo de 30 minutos
- Funções: anticongelamento, antibloqueio de bombas e calibração
- Programação Verão / Inverno
- 2 níveis de segurança - bloqueio simples do display ou com senha de 3 dígitos
- Programação NFC com APP específica
- Calendário com ano bissexto automático e atualização automática para horário de verão
- Sinalização visual e sonora para confirmação dos botões e funções
- Fixação em parede ou em caixa de passagem de 3 módulos (p. ex., tipo 503)

**1C.81**



Esquema de ligação

| **Cor** | **Cronotermostato semanal** |
|---|---|
| Branco | 1C.81.9.003.0107 |
| Antracite-metálico | 1C.81.9.003.2107 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Alimentação | 2 pilhas 1.5 V AAA |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 5 A/250 V AC |
| Campo de leitura | 0…+50 °C |
| Campo de regulagem | +5…+37 °C |
| Diferencial térmico | 0.1…0.9 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | — |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | 3 |
| Bloqueio de termostato | Código |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | 0.1 °C |
| Precisão a +20 °C | +/–0.5 °C |
| Anticongelamento | +2…+8 °C |
| Semanal/diário | Semanal |
| Intervalo de programação mínimo | 30 min |
| Função de economia de energia | E1 + E2 |
| Teclas | Touch screen |
| Controle de supervisão | SIM |
| Display retroiluminado | SIM |
| Comunicações | NFC |
| Programação APP | SIM |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |



I-2016, www.findernet.com

## Modos de programação com NFC




**Novo aplicativo para uma programação simples e orientada**

Transfira o aplicativo **Finder Clima**

O aplicativo **Finder Clima** permite programar o cronotermostato 1C.81 através de seu smartphone, usando a tecnologia NFC (Near Field Communication). É possível atribuir um nome aos diferentes cronotermostatos de sua casa e salvar seus respectivos programas no celular. Quando você toca com seu smartphone no cronotermostato o programa é transferido imediatamente.
Com este aplicativo, é também possível programar as temperaturas semanalmente e também alterar a temperatura durante 24 horas, suspender o programa quando você vai de férias e regular os níveis confortáveis de temperatura.

O aplicativo **Finder Clima** guiará você, passo a passo, durante todo o processo!




I-2016, www.findernet.com


**Cronotermostato digital "touch slide"**

- Cronotermostato digital TOUCH SCREEN com programação orientada
- Cronotermostato "touch slide" ultrafino com 17 mm de largura e amplo display
- Utilização extremamente fácil
- Programação Verão / Inverno
- 24 cursores para regulagem de temperatura
- Bloqueio do display simples ou avançado através de senha com memorização de todos
- Sinalização visual e sonora para confirmação dos botões e funções
- Intervalo de programação mínimo de 15 minutos
- Função semanal que permite programar as modalidades: automático, manual ou desligado para cada dia da semana
- Função calibração
- Possibilidade de visualizar e regular temperaturas externas (com sensor opcional)
- Entrada para controle remoto
- Ícones dinâmicos
- Fixação em parede ou em caixa de passagem de 3 módulos (p. ex., tipo 503)

## 1C.61






Esquema de ligação

| **Cor** | **Cronotermostato digital** |
|---|---|
| Branco | 1C.61.9.003.0101 |
| Antracite-metálico | 1C.61.9.003.2101 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Alimentação | 2 pilhas 1.5 V AAA |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 5 A/250 V AC |
| Campo de leitura | 0…+50 °C |
| Campo de regulagem | +5…+37 °C (com redução noturna: **Inverno** +6…+24 °C/**Verão** +18…+30 °C)/ –20…+90 °C (com sensor externo) |
| Diferencial térmico | 0.1…0.9 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | — |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | Slide |
| Bloqueio de termostato | Código |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Montagem | Em parede |
| Limite de resolução do display | 0.1 °C |
| Precisão a +20 °C | +/–0.5 °C |
| Anticongelamento | +2…+8 °C |
| Semanal/diário | Diário + Semanal |
| Intervalo de programação mínimo | 1 h ou 15 minutos - diário/semanal (semanal: apenas modo automático, manual e desligado) |
| Função de poupança de energia | — |
| Teclas | Touch screen |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | SIM |
| Comunicações | — |
| Programação APP | — |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |

## Acessórios




01C.61


| Sensor de temperatura externo | | 01C.61 |
|---|---|---|
| Campo de leitura | | (–20…+90)°C |
| Resolução | | 0.1 °C (–9.9…+90)°C |
| | | 1 °C (–10…–20)°C |
| Máximo comprimento do cabo | m | 20 |
| Grau de proteção | | IP 54 |

O sensor 01C.61 é utilizado para realizar a leitura da temperatura em um ambiente externo ao cronotermostato 1C.61. De acordo com a programação do cronotermostato 1C.61, é possível apenas visualizar a temperatura lida pelo sensor externo, ou visualizar e ajustar o acionamento dele com base nesta temperatura.
O sensor 01C.61 se comunica com o cronotermostato 1C.61 por um sistema digital dedicado, desta forma, é o único sensor que pode ser utilizado.

**Dimensões do produto**




**Esquemas de ligação**





M



I-2016, www.findernet.com

**Cronotermostato digital "touch"**


- Extrema facilidade de uso
- Cronotermostato TOUCH SCREEN montagem em parede versão semanal
- Calendário com ano bissexto automático e atualização automática para horário de verão
- Programação Verão / Inverno
- 3 níveis de temperatura programáveis
- Funções: anticongelamento, automático, manual, férias e antibloqueio de bombas
- Sinalização visual e sonora para confirmação dos botões e funções
- 2 níveis de segurança - bloqueio simples do display ou com senha de 3 dígitos
  - controle remoto
- Compatível com montagem em caixa de passagem de 3 módulos
- 1 contato de saída 5 A/250 V AC
- Completo, com armação para as molduras:
  - ABB série Chiara
  - ABB série Mylos
  - Ave série S44
  - BTicino série Axolute
  - BTicino série Light
  - BTicino série Light tech
  - BTicino série Living
  - BTicino série Livinglight
  - BTicino série Matix
  - Gewiss série Chorus
  - Vimar série Eikon
  - Vimar série Eikon Evo
  - Vimar série Idea
  - Vimar série Plana
  - Vimar série Arkè
  - Adaptador tipo 01C.51 para placa Bticino série Livinglight



Esquema de ligação

## 1C.51






| **Cor** | |
|---|---|
| Branco | 1C.51.9.003.0007 |
| Preto | 1C.51.9.003.2007 |
| **Características técnicas** | |
| Tipo de sensor | NTC |
| Alimentação | 2 pilhas 1.5 V AAA |
| Configurações dos contatos | 1 reversível |
| Corrente dos contatos | 5 A/250 V AC |
| Campo de leitura | 0…+50 °C |
| Campo de regulagem | +5…+37 °C |
| Diferencial térmico | 0.1…0.9 °C |
| Alteração do intervalo de temperatura | — |
| Redução noturna | — |
| Níveis de regulagem independentes | 3 |
| Bloqueio de termostato | Código |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Montagem | Recesso (caixa de passagem de 3 módulos) |
| Limite de resolução do display | 0.1 °C |
| Precisão a +20 °C | +/–0.5 °C |
| Anticongelamento | +2…+8 °C |
| Semanal/diário | Semanal |
| Intervalo de programação mínimo | 1 h |
| Função de poupança de energia | — |
| Teclas | Touch sceen |
| Controle de supervisão | NÃO |
| Display retroiluminado | SIM |
| Comunicações | — |
| Programação APP | — |
| **Homologações** (segundo o tipo) | CE EAC |

# Índice - Informações Técnicas Gerais


| Termos | Página | col. |
|---|---|---|
| Normas e valores de referência | II | 1 |
| Condições de operação e instalação | II | 1 |
| Campo de funcionamento | II | 1 |
| Limitação do pico de sobretensão | II | 1 |
| Corrente residual | II | 1 |
| Temperatura ambiente | II | 1 |
| Condensação | II | 1 |
| Posição de montagem | II | 1 |
| Circuito RC para supressão de arco | II | 1 |
| Orientações para processos de soldagem de fluxo automático | II | 2 |
| Instalação do relé | II | 2 |
| Aplicação do fluxo | II | 2 |
| Pré-aquecimento | II | 2 |
| Soldagem | II | 2 |
| Limpeza | II | 2 |
| Terminologia e definições | III | 1 |
| Numeração dos terminais | III | 1 |
| Características dos contatos | III | 1 |
| Conjunto de Contatos | III | 1 |
| Contato simples | III | 1 |
| Contatos bifurcados | III | 1 |
| Contato com dupla abertura | III | 1 |
| Micro interrupção | III | 1 |
| Micro desconexão | III | 1 |
| Desconexão completa | III | 2 |
| Corrente nominal | III | 2 |
| Máxima corrente instantânea | III | 2 |
| Tensão nominal | III | 2 |
| Máxima tensão comutável | III | 2 |
| Carga nominal em AC1 | III | 2 |
| Carga nominal em AC15 | III | 2 |
| Classificação de motor monofásico | III | 2 |
| Carga nominal de lâmpadas | III | 2 |
| Capacidade de ruptura em DC1 | III | 2 |
| Carga mínima comutável | III | 2 |
| Vida elétrica com carga nominal | IV | 1 |
| Vida Elétrica "Curva F" | IV | 1 |
| Fator de redução de carga versus Cos φ | IV | 1 |
| Capacitor de partida de motores | VII | 1, 2 |
| Cargas em corrente alternada trifásica | IX | 1 |
| Motor trifásico | IX | 1 |
| Comutação de diferentes tensões em um relé | IX | 2 |
| Resistência de contato | IX | 2 |
| Categoria de Contato segundo a EN 61810-7 | IX | 2 |
| Características da bobina | X | 1 |
| Tensão nominal | X | 1 |
| Potência nominal | X | 1 |
| Faixa de operação | X | 1 |
| Tensão de não operação | X | 1 |
| Tensão mínima de funcionamento | X | 1 |
| Tensão máxima permitida | X | 1 |
| Tensão de retenção (tensão sem liberação) | X | 1 |
| Tensão de desoperação | X | 1 |
| Resistência da bobina | X | 1 |
| Absorção nominal da bobina | X | 1 |
| Testes térmicos | X | 2 |
| Relé monoestável | X | 2 |
| Relé biestável | X | 2 |
| Relé passo a passo | X | 2 |
| Relé de remanência | X | 2 |
| Isolação | X | 2 |
| Norma geral de relés EN/IEC 61810-1 | X | 2 |
| Função e isolamento do relé | X | 2 |
| Nível de isolamento | XI | 1 |
| Coordenação de isolamento | XI | 1 |
| Tensão nominal do sistema de alimentação | XI | 2 |
| Tensão nominal de isolamento | XI | 2 |
| Rigidez dielétrica | XI | 2 |
| Grupo de isolamento | XII | 1 |
| SELV,PELV e separação segura | XII | 1 |
| O Sistema SELV | XII | 1 |
| O Sistema PELV | XII | 1 |
| Dados técnicos gerais | XII | 2 |
| Ciclo | XII | 2 |
| Período | XII | 2 |
| Fator de atividade (DF) | XII | 2 |
| Operação contínua | XII | 2 |
| Vida mecânica | XII | 2 |
| Tempo de operação | XII | 2 |
| Tempo de desoperação | XII | 2 |
| Tempo de bounce | XII | 2 |
| Temperatura ambiente | XII | 2 |
| Faixa de temperatura ambiente | XIII | 1 |
| Faixa de temperatura de armazenamento | XIII | 1 |
| Proteção ambiental | XIII | 1 |
| Categoria de proteção | XIII | 1 |
| Resistência a vibração | XIII | 1 |
| Resistência a choque | XIII | 1 |
| Posição de instalação | XIII | 2 |
| Potência dissipada no ambiente | XIII | 2 |
| Distância mínima recomendada entre relés montados em PCI | XIII | 2 |
| Torque | XIII | 2 |
| Dimensões mínimas dos fios | XIII | 2 |
| Dimensões máximas dos fios | XIII | 2 |
| Conectando mais de um fio | XIII | 2 |
| Terminal em forma de "caixa" | XIII | 2 |
| Terminal em forma de "chapa" | XIII | 2 |
| Terminal a mola | XIII | 2 |
| Terminal Push-in | XIII | 2 |
| SSR- Relés de estado sólido | XIII | 2 |
| Relés de estado sólido | XIII | 2 |
| Optoacoplador | XIII | 2 |
| Campo de tensão de comutação | XIV | 1 |
| Mínima corrente de comutação | XIV | 1 |
| Consumo nominal de corrente | XIV | 1 |
| Tensão máxima de bloqueio | XIV | 1 |
| Relés com contatos guiados ou Relés de segurança | XIV | 1 |
| Relés de monitoramento e medição | XIV | 1 |
| Tensão de alimentação controlada | XIV | 1 |
| Controle de assimetria trifásico | XIV | 1 |
| Campo de controle | XIV | 1 |
| Tempo de atuação ON | XIV | 1 |
| Tempo de retardo na partida (T2) | XIV | 2 |
| Tempo de desligamento | XIV | 2 |
| Retardo na atuação | XIV | 2 |
| Tempo de retardo | XIV | 2 |
| Tempo de reação | XIV | 2 |
| Memorização de defeito | XIV | 2 |
| Memorização de defeito - com retenção do estado no desligamento | XIV | 2 |
| Histerese ajustável | XIV | 2 |
| Relé de proteção térmica | XIV | 2 |
| Relé controle de nível | XIV | 2 |
| Tensão de eletrodos | XIV | 2 |
| Corrente de eletrodos | XIV | 2 |
| Máxima sensibilidade | XIV | 2 |
| Sensibilidade fixa ou ajustável | XIV | 2 |
| Lógica de segurança positiva | XV | 1 |
| Temporizadores | XV | 1 |
| Ajuste de temporização | XV | 1 |
| Repetibilidade | XV | 1 |
| Tempo de retorno | XV | 1 |
| Impulso mínimo de controle | XV | 1 |
| Precisão de fundo de escala | XV | 1 |
| Relés fotoelétricos | XV | 1 |
| Ajustes de limiares | XV | 1 |
| Tempo de retardo | XV | 1 |
| Programadores horários | XV | 1 |
| Tipo com 1 ou 2 contatos | XV | 1 |
| Tipos de programação | XV | 1 |
| Programas | XV | 1 |
| Intervalo mínimo de programação | XV | 1 |
| Reserva de carga ou capacidade de backup | XV | 1 |
| Relés de impulso e minuterias eletrônicas | XV | 2 |
| Mínima/Máxima duração do impulso | XV | 2 |
| Máximo número de botões pulsadores | XV | 2 |
| Conformidade com a EN 60335-1 Fios não inflamáveis | XV | 2 |
| Especificações de EMC (Compatibilidade eletromagnética) | XV | 2 |
| Transientes rápidos (burst) | XVI | 1 |
| Surtos (pulsos de tensão) | XVI | 1 |
| Regras EMC | XVI | 2 |
| Confiabilidade (MTTF e MTBF para equipamento) | XVI | 2 |
| MTTF - Tempo médio para falha | XVI | 2 |
| MTBF - Tempo médio entre falhas | XVI | 2 |
| $B_{10}$ - 10% de fração da vida elétrica | XVI | 2 |
| Compatibilidade com as diretivas RoHS e WEEE | XVI | 2 |
| Categorias SIL e PL | XVII | 2 |
| Certificações e homologações | XVIII | — |
| Tabelas TABELA 1 Classificação das cargas dos contatos | IV | 2 |
| TABELA 2.1 Classificações de produtos certificados | V | — |
| TABELA 2.2 Classificações de produtos certificados | VII | — |
| TABELA 2.3 Classificações de bases certificadas | VIII | — |
| TABELA 3 Valores de potência de motor versus séries de relés | IX | 1 |
| TABELA 4 Categorias de contato | IX | 2 |
| TABELA 5 Características dos materiais de contato | IX | 2 |
| TABELA 6 Tensão nominal de impulso | XI | 2 |
| TABELA 7 Grau de poluição | XI | 2 |


III-2017, www.findernet.com

## Normas e valores de referência

A menos que indicado de outra forma, os produtos relacionados neste catálogo foram projetados e fabricados segundo os quesitos das Normas Europeias e Internacionais a seguir:
- **EN 61810-1**, **EN 61810-2**, **EN 61810-7** para relés eletromecânicos elementares
- **EN 50205** para relés de contatos guiados (relés de segurança)
- **EN 61812-1** para temporizadores
- **EN 60669-1** e **EN 60669-2-2** para relés de impulso eletromecânicos
- **EN 60669-1** e **EN 60669-2-1** para relés de impulso eletrônicos, minuterias, dimmers, relés crepusculares, relés de controle e relés detectores de movimento.

Consideram-se ainda as seguintes normas usadas frequentemente como referência para aplicações específicas:
- **EN 60335-1** e **EN 60730-1** para dispositivos de uso doméstico
- **EN 50178** para dispositivos de uso industrial

De acordo com a EN 61810-1, todas informações técnicas estão referidas a uma temperatura ambiente de 23 °C, pressão atmosférica de 96 kPa, 50% de umidade, ar puro e 50 Hz de frequência. A tolerância da resistência da bobina com corrente nominal e valores de potência nominal é de ± 10%.
Se não houver indicação específica, a tolerância standard para as dimensões mecânicas são de ± 0.1 mm.

## Condições de operação e instalação

**Campo de funcionamento**
Em geral os relés podem trabalhar no range de temperatura, de acordo:
• Classe 1 - 80% a 110% da tensão nominal da bobina, ou
• Classe 2 - 85% a 110% da tensão nominal da bobina.
Fora dessas classes a operação da bobina é permitida de acordo com os limites mostrados pelas curvas "R".
Se não indicado ao contrário, todos os relés podem trabalhar com um Duty Cicle de 100% (serviço contínuo) e todas as bobinas em AC são adequadas para 50 e 60 Hz.

**Limitação do pico de sobretensão**
Uma proteção de sobretensão (varistor em AC e diodo em DC) é recomendada em paralelo com a bobina para tensões de alimentação maior ou igual 110 V para relés Série 40, 41, 44 e 46.

**Corrente residual**
Quando um relé é alimentado em AC via sensor de proximidade, ou com cabos de comprimento > 10 m, o uso de um módulo anti remanência é recomendado ou alternativamente pode-se colocar um resistor de 62 kOhm/1 W em paralelo com a bobina.

**Temperatura ambiente**
A temperatura ambiente, indicada nos dados técnicos e nas curvas "R", se refere a temperatura no entorno ao relé. Esta pode ser maior que a temperatura no ambiente em que o relé está instalado. Para mais detalhes, ver página XII.

**Condensação**
Condições ambientais extremas que causem condensação ou formação de gelo no interior do relé não são permitidas.

**Posição de montagem**
Caso não informada, a posição de montagem dos relés é indiferente (desde que fixado corretamente, por exemplo com um clip de retenção quando montado em uma base).

**Circuito RC para supressão de arco**
Se um resistor/capacitor estiver ligado aos contatos para supressão de arco, deve-se garantir que quando o contato estiver aberto, a corrente residual através do circuito RC não gere uma tensão residual maior que 10% da tensão nominal da carga (tipicamente a bobina de outro relé ou solenoide). Uma tensão maior que 10% da tensão nominal da carga poderá fazer essa vibrar, influenciando na confiabilidade do sistema. O uso de um circuito RC através do contato praticamente "destruirá" a isolação oferecida quando os contatos do relé estiverem abertos.

## Orientações para processos de soldagem de fluxo automático

Em geral, um processo de fluxo automático consiste nas seguintes etapas a seguir:

**Instalação do relé**
Certifique-se que os terminais do relé estejam em linha inseridos perpendicularmente na placa de circuito impresso. O catálogo ilustra o padrão de placa de circuito impresso, vista do lado dos conectores de cobre, para cada relé. Devido ao peso do relé, recomenda-se uma placa de circuito impresso perfurada para garantir uma fixação segura.

**Aplicação do fluxo**
Esse é um processo particularmente delicado. Se o relé não for selado, o fluxo pode penetrar em seu interior, devido às forças de capilaridade, alterando seu desempenho e funcionalidade.
Caso os métodos de fluxo em espuma ou de pulverização sejam utilizados, certifique-se de que o fluxo seja aplicado sem excesso e de maneira uniforme, não atravessando o lado do componente da placa de circuito impresso.
Através das precauções acima e da utilização de fluxos com base em álcool ou água, é possível utilizar satisfatoriamente os relés de categoria de proteção RT II.

**Pré-aquecimento**
Ajuste o tempo de pré- aquecimento para possibilitar a evaporação do fluxo, assegurando-se de que não seja excedida a temperatura de 100 °C (212 °F) no lado do componente.

**Soldagem**
Ajustar a altura da onda de solda, tal que a placa de circuito impresso não seja inundada com solda. Assegurar que a temperatura da solda e o tempo não exceda respectivamente a 260 °C (500 °F) e 3 segundos no máximo.


**Limpeza**
A utilização de fluxo "No Clean" evita a necessidade de lavagem da placa de circuito impresso. Em casos em que a placa deva ser lavada, a utilização de relés vedados (opção xxx1 - RT III) é recomendada. Depois de limpo, é recomendável romper o pino do relé da parte superior do invólucro. Isso é necessário para manter a vida elétrica na carga máxima, como indicado no catálogo; caso contrário o ozônio formado internamente ao relé (dependendo da carga e da frequência de chaveamento), pode reduzir a vida elétrica do relé. Porém evite a lavagem do relé, especialmente com solventes corrosivos ou ciclos que envolvam água a baixa temperatura, pois os componentes da placa de circuito impresso podem ser danificados pelo choque térmico. O usuário deve estabelecer a compatibilidade entre seu líquido de limpeza e os plásticos do relé.

# Terminologia e definições

Todos os termos citados neste catálogo são normalmente utilizados na linguagem técnica. Entretanto, ocasionalmente, as Normas Nacionais Europeias ou Internacionais podem prescrever a utilização de termos diferentes. Tais casos serão mencionados nas descrições a seguir.

## Numeração dos Terminais

A Norma Europeia EN 50005 recomenda a seguinte numeração para identificação dos terminais dos relés:
- .1 para terminais de contato comum (ex. 11, 21, 31…)
- .2 para terminal normalmente fechado (ex. 12, 22, 32…)
- .4 para terminal normalmente aberto (ex. 14, 24, 34…)
- A1 e A2 para terminais da bobina
- B1, B2, B3 etc. para sinais de entrada
- Z1 e Z2 para potenciômetros ou sensores




Número polo | Número configuração contato | Exemplo: Relé com 4 polos

Para contatos de retardo de temporizadores, a numeração será:
- .5 para terminais do contato comum (ex. 15, 25,…)
- .6 para terminais normalmente fechados (ex. 16, 26,…)
- .8 para terminais normalmente abertos (ex. 18, 28,…)

IEC 67 e as Normas Americanas prescrevem:
numeração progressiva para terminais (1,2,3,…13,14,…) e alguns casos A e B para terminais da bobina.

## Características dos contatos

| Símbolo | Configuração | EU | D | GB | EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Normalmente aberto | NÃO | S | A | SPST-NO<br>DPST-NO<br>nPST-NO |
| | Normalmente fechado | NC | Ö | B | SPST-NO<br>DPST-NO<br>nPST-NO |
| | Comutador | CO | W | C | SPDT<br>DPDT<br>nPDT |

n = número de contatos (3,4,…), S = 1 e D = 2

**Conjunto de contatos**
Compreende todos os contatos internos de um relé.

**Contato simples**
Um contato com somente um ponto de contato.

**Contatos bifurcados**
Um contato com dois pontos de contato, que estão efetivamente em paralelo entre eles. Muito eficiente para chaveamento de pequenas cargas, transdutores, pequenos sinais ou entradas de PLCs.

**Contato com dupla abertura**
Um contato com dois pontos de contato em Série entre eles. Particularmente eficiente para chaveamento de cargas em DC. O mesmo efeito pode ser conseguido, interligando através de fiação dois contatos simples em Série.

**Micro interrupção**
Interrupção de um circuito mediante a separação de contatos sem especificação de distância ou rigidez dielétrica entre contatos. Todos os relés Finder cumprem ou excedem essas especificações.

**Micro-desconexão**
Adequado separação dos contatos que fornece segurança funcional. Existe especificação da rigidez dielétrica entre contatos abertos. Todos relés Finder estão em conforme com essa classe de desconexão.

**Desconexão completa**
Separação entre contatos que garante isolação equivalente entre outras partes que se deseja desconectar. Existem requerimentos entre a rigidez dielétrica entre contatos e para a distância entre contatos. Os relés Finder tipo 45.91, 56.xx - 0300, 62.xx - 0300 e 65.x1 - 0300 estão conforme essa categoria de desconexão.

**Corrente nominal**
Coincide com a *corrente limite contínua* - a mais alta corrente que um contato pode conduzir permanentemente com a temperatura limite. Também coincide com a *corrente de limite de manobra*, que um contato pode fechar e abrir em condições especificadas. Em praticamente todos os casos, a corrente nominal quando multiplicada com a tensão nominal, corresponde a carga nominal em AC1 (os relés da Série 30 são exceções).

**Máxima corrente instantânea**
O valor mais elevado de corrente que um contato pode conduzir e manter por um tempo não superior a 0.5 s e com uma intermitência (duty cycle) não superior a 0.1, sem haver uma degradação permanente de suas características devido ao calor gerado. Também coincide com a *capacidade de estabelecimento do contato*.

**Tensão nominal**
É a tensão de comutação que, associada a corrente nominal, determina a carga nominal em AC1. A carga nominal em AC1 é usada como a carga de referência para ensaios de vida elétrica.

**Máxima tensão comutável**
Corresponde a máxima tensão (incluindo tolerâncias) que os contatos podem comutar e que as distâncias de isolamento utilizadas podem garantir em acordo com a norma de coordenação de isolamento.

**Carga nominal em AC1**
Corresponde a máxima potência resistiva em VA que um contato pode comutar, ou seja fechar, conduzir e abrir, repetidamente, de acordo com a classificação AC1 (veja tabela 1). É o produto entre a corrente nominal e a tensão nominal, e é usado como referência nos ensaios de vida elétrica.

**Carga nominal em AC15**
A máxima carga indutiva em AC (em VA) que um contato pode fechar, conduzir e abrir, de acordo com a classificação AC15 (veja tabela 1), chamada "carga indutiva AC" na EN 61810-1:2008, anexo B.

**Classificação de motor monofásico**
Corresponde ao valor nominal de potência de motor que um relé pode chavear. (Os valores são expressos em kW; a conversão para HP pode ser calculada multiplicando o kW pelo valor 1.34, isto é 0.37 kW = 0.5 HP).
Nota: não é permitido o comando de intermitência ou freamento.
Se o motor for sujeito a uma inversão do giro, sempre permita uma abertura intermediária maior que 300 ms, caso contrário, uma corrente de pico de inrush excessiva, causada pela mudança de polaridade do capacitor do motor, pode resultar na fusão do contato.

**Carga nominal de lâmpadas**
Potência de lâmpadas para tensão de 230 V AC:
- lâmpadas incandescentes (filamento de tungstênio)
- lâmpadas padrão e de halogênio preenchidas
- lâmpadas fluorescentes não compensadas
- lâmpadas fluorescentes compensadas Cos $\varphi \geq 0.9$ (usando capacitores para correção do fator de potência)

Informações sobre outros tipos de lâmpadas, como HID ou com reator eletrônico, disponível mediante solicitação.

**Capacidade de ruptura em DC1**
O valor máximo da corrente resistiva DC que um contato pode fechar, conduzir e abrir repetidamente de acordo com a tensão de carga, em acordo com a classificação DC1 (veja tabela 1).

**Carga mínima comutável**
O mínimo valor de potência, tensão e corrente que um contato pode comutar com segurança. Por exemplo, os mínimos valores são 300 mW, 5 V/5 mA:
- com 5 V a corrente mínima deve ser 60 mA;
- com 24 V a corrente deve ser no mínimo 12.5 mA;
- com 5 mA a tensão mínima deve ser no mínimo de 60 V.

No caso de variantes com contatos de ouro, cargas inferiores a 50 mW, 5V/2 mA são recomendadas.
Com 2 contatos de ouro em paralelo, é possível chavear 1 mW, 0.1 V/ mA.

**Testes de vida elétrica**

A vida elétrica para carga nominal em AC1, como especificado nas informações técnicas, representa a expectativa para uma carga resistiva em função da corrente de chaveamento e a 250 VAC.
(Este valor pode ser usado como valor B10; veja "Vida elétrica Curva-F" e Confiabilidade).

**Vida elétrica "Curva F"**

O diagrama de "Vida Elétrica (AC) versus Corrente no contato", indica a expectativa de vida elétrica para uma carga resistiva em AC para diferentes valores de corrente de contato. Algumas curvas indicam o resultado da vida elétrica para cargas indutivas em AC com fator de potência Cos φ = 0.4 (aplicado tanto no fechamento quanto na abertura dos contatos).
Em geral, a tensão de referência utilizada para estas curvas de expectativa de vida elétrica é Un = 250 VAC. Embora a vida elétrica indicada possa ser considerada válida para tensões compreendidas entre 125 V e 277 V. Os gráficos que representam a vida elétrica para tensão de 440 V podem ser também válidos para tensões de até 480 V.

Nota: os valores de vida ou número de ciclos, dessas curvas, pode ser utilizado como valores estatísticos B10 para o cálculo de confiabilidade. Esse valor multiplicado por 1.4 poderá ser considerado para valor de MCTF média de ciclos realizados para ocorrer falhas. (Falha, nesse caso, se refere ao desgaste do contato devido a altas cargas.)

Expectativa de vida elétrica para tensões abaixo de 125 V:
Para cargas com tensões menores que 125 V (por exemplo 110 ou 24 V AC), a vida elétrica aumentará significativamente com o decréscimo da tensão. (Uma estimativa pode ser feita multiplicando-se o fator 250/2UN e aplicando-se a expectativa de vida elétrica apropriada para a carga a 250 V).
Expectativa de vida elétrica para tensões superiores a 250 V:
Para cargas com tensões superiores a 250 V (mas com a máxima tensão de chaveamento menor que a especificada para o relé), a máxima corrente no contato deverá ser limitada pela potência nominal de carga AC1, dividida pela tensão considerada. Por exemplo um relé com corrente e potência nominal de 16 A e 4000 VA, respectivamente, poderá chavear uma corrente máxima de 10 A a 400 V AC: a vida elétrica correspondente será aproximadamente a mesma que a 16 A em 250 V AC.

Caso não haja especificações, as seguintes condições de teste são aplicadas:
- testes efetuados a máxima temperatura ambiente.
- bobina de relé (AC ou DC) energizada na tensão nominal.
- carga aplicada no contato NA.
- frequência de chaveamento para relés industriais: 900 ciclos por hora com 50 % de ciclo de atividade (25 % para relés com corrente nominal maior que 16 A e para os tipos 45.91 e 43.61).
- frequência de chaveamento para relés de impulso: 900 ciclos/h para a bobina, 450 ciclos/h para o contato, 50% de ciclo de atividade.
- Os valores de expectativa de vida elétrica são válidas para material de contato standard para cada Série, informações para outros materiais de contato, estão disponíveis sob consulta.

**Fator de redução de carga versus Cos φ**

A corrente para cargas indutivas em AC pode ser estimada aplicando-se um fator redutor (k) na corrente para carga resistiva (de acordo com o fator de potência Cos φ da carga). Não é válido para cargas como motores elétricos ou lâmpadas fluorescentes, onde as especificações nominais são citadas. Estas curvas são apropriadas para cargas indutivas onde a corrente e o Cos φ são aproximadamente os mesmos no fechamento e abertura do contato, e são também muito utilizadas pela Internacional relay standards como referência para verificação de performance e comparação.





**TABELA 1** ***Classificação das cargas dos contatos***
*(definido pelas normas EN 60947-4-1 e EN 60947-5-1)*

| Classificação da carga | Tipo de alimentação | Aplicação | Comutação com relé |
|---|---|---|---|
| AC1 | AC monofásico<br>AC trifásico | Cargas resistiva ou ligeiramente indutiva em AC. | Considerar os dados do catálogo. |
| AC3 | AC monofásico<br>AC trifásico | Partida e Parada de motores tipo "Gaiola de Esquilo". A reversão da rotação somente depois de o motor ter parado.<br>Trifásico:<br>A reversão do motor é somente permitida se existe uma pausa de 50 ms entre a energização em uma direção e a energização na outra direção.<br>Monofásico:<br>Existe um tempo de pausa de 300 ms, durante o qual nenhum contato é fechado: desse modo a energia armazenada no capacitor é dissipada pelo motor. | Para Monofásico: considerar as informações do catálogo.<br>Para trifásico: veja parágrafo "motor trifásico". |
| AC4 | AC trifásico | Partida, parada e reversão do sentido de giro de motores, tipo "gaiola de esquilo". Contatos intermitentes. Frenagem regenerativa. | Não é possível usar relés. Pois quando se faz a reversão, um arco voltaico destruirá os contatos. |
| AC14 | AC monofásico | Controle de pequenas cargas eletromagnéticas (< 72 VA), contatores de potência, válvulas solenoides e eletroímãs. | Considere uma corrente de pico de 6 vezes a nominal, e garanta que essa corrente seja inferior a "Máxima corrente Instantânea" especificada para o relé. |
| AC15 | AC monofásico | Controle de pequenas cargas eletromagnéticas (> 72 VA), contatores de potência, válvulas solenoides e eletroímãs. | Considere uma corrente de pico de 10 vezes a nominal, e garanta que essa corrente seja inferior a "Máxima corrente Instantânea" especificada para o relé. |
| DC1 | DC | Cargas resistivas em DC ou ligeiramente indutiva. (A corrente de chaveamento na mesma tensão pode ser dobrada ligando-se através de fios 2 contatos em Série). | Considerar os dados do catálogo (veja a curva " Máxima capacidade de ruptura em DC1"). |
| DC13 | DC | | Não existe corrente de pico, mas a sobretensão de abertura chegará bem mais que 15 vezes a tensão nominal. Aproximadamente a vida elétrica em carga DC muito indutivo com constante de tempo L/R= 40 ms pode ser estimada como 50 % da vida elétrica da carga em DC1. A ligação de um diodo invertido em paralelo com a carga permite a mesma vida elétrica de uma carga DC1. Veja a curva "Máxima capacidade de ruptura em DC1" |

III-2017, www.findernet.com

## TABELA 2.1 cULus *Classificações de produtos certificados*

R = Resistiva / GP = Propósito geral / GU = Uso geral / I = Indutiva (cosφ 0.4) / B = Balastro / NO = Tipo NA

| Tipo de produto | N.º de file UL | Classificações | | | | Dispositivos do tipo aberto | Grau de poluição | Máx. temperatura do ar circundante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AC/DC | "Carga de Motor" Monofásico | | Pilot Duty | | | |
| | | | 110-120 | 220-240 | | | | |
| 34.51 | E106390 | 6 A – 250 Vac (GP) | | | B300 – R300 | Sim | 2 | 40 °C |
| 40.31 – 40.51 | E81856 | 10 A – 250 Vac (R) | | 1/3 Hp (250 V) | R300 | Sim | / | 85 °C |
| 40.52 | E81856 | 8 A – 250 Vac (R)<br>8 A – 277 Vac (GP)<br>8 A – 30 Vdc (GP) | 1/6 Hp<br>(4.4 FLA) | 1/3 Hp<br>(3.6 FLA) | R300 | Sim | / | 85 °C |
| 40.61 | E81856 | 15 A – 250 Vac (R) | | ½ Hp (250 V) | R300 | Sim | / | 85 °C |
| 40.31 NEW | E81856 | 12 A – 277 Vac (GU)<br>12 A – 30 Vdc (GU) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA) | ¾ Hp<br>(6.9 FLA) | B300 | Sim | 2 ou 3 | 85 °C |
| 40.61 NEW | E81856 | 16 A – 277 Vac (GU)<br>16 A 30 Vdc (GU) (AgCdO)<br>12 A – 30 Vdc (GU)<br>(AgNi) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA) | ¾ Hp<br>(6.9 FLA) | B300 | Sim | 2 ou 3 | 85 °C |
| 40.11 – 40.41 | E81856 | 10 A – 240 Vac (R)<br>5 A – 240 Vac (I)<br>10 A – 250 Vac (GP)<br>8 A – 24 Vdc<br>0,5 A – 60 Vdc<br>0,2 A – 110 Vdc<br>0,12 A – 250 Vdc | / | ½ Hp (250 V) | / | Sim | / | 70 °C |
| 41.31 | E81856 | 12 A – 277 Vac (GU)<br>12 A – 277 Vac (R) | 1/4 Hp<br>(5.8 FLA) | ½ Hp<br>(4.9 FLA) | B300 – R300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 70 °C<br>com uma distância mínima de 5 mm entre relés |
| 41.61 | E81856 | 16 A – 277 Vac (GU-R)<br>8 A – 277 Vac (B) | ¼ Hp<br>(5.8 FLA) | ½ Hp<br>(4.9 FLA) | B300 – R300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 70 °C<br>com uma distância mínima de 5 mm entre relés |
| 41.52 | E81856 | 8 A – 277 Vac (GU-R)<br>8 A – 30 Vdc (GU; NO) | | ½ Hp (277 V)<br>(4.1 FLA) | B300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 70 °C<br>com uma distância mínima de 5 mm entre relés |
| 43.41 | E81856 | 10 A – 250 Vac<br>(GU-R)<br>4 A – 30 Vdc (R) | ¼ Hp<br>(5,8 FLA) | ½ Hp<br>(4.9 FLA) | B300 – R300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 85 °C |
| 43.61 | E81856 | 10 A – 250 Vac<br>(GU-R) (AgCdO)<br>16 A – 250 Vac<br>(GU) (AgNi)<br>16 A – 250 Vac (R)<br>(AgCdO) | ¼ Hp<br>(5.8 FLA) (AgCdO)<br>1/3 Hp<br>(7.2 FLA) (AgNi) | ½ Hp<br>(4.9 FLA) (AgCdO)<br>¾ Hp<br>(6.9 FLA) (AgNi) | B300 – R300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 85 °C |
| 44.52 | E81856 | 6 A – 277 Vac (R) | 1/8 Hp<br>(3.8 FLA) | 1/3 Hp<br>(3.6 FLA) | / | Sim | / | 85 °C |
| 44.62 | E81856 | 10 A – 277 Vac (R) | ¼ Hp<br>(5.8 FLA) | ¾ Hp<br>(6.9 FLA) | / | Sim | / | 85 °C |
| 45.31 | E81856 | 16 A – 277 Vac (GU)(Agni)<br><br><br><br><br><br><br><br>16 A – 30 Vdc<br>(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc<br>(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc<br>(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc<br>(GU)(AgNi)16 A – 30 Vdc<br>(GU)(AgNi) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(AgNi; NO)1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(AgNi; NO)1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(AgNi; NO)1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(AgNi; NO)1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(AgNi; NO) | 1 Hp<br>(8 FLA) (AgNi)1 Hp<br>(8 FLA) (AgNi)1 Hp<br>(8 FLA) (AgNi)1 Hp<br>(8 FLA) (AgNi)1 Hp<br>(8 FLA) (AgNi) | / | Sim | 2 ou 3 | 105 ou 125 °C<br>com uma distância mínima de 10 mm entre relés |
| 45.71 | E81856 | 16 A – 240 Vac (GU)<br>16 A – 30 Vdc (GU)<br>(AgCdO)<br>16 A – 277 Vac (GU)<br>16 A – 30 Vdc<br>(NO-GU)<br>12 A – 30 Vdc<br>(NC-GU) (AgNi) | ½ Hp<br>(9.8 FLA) (AgCdO)<br>1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(AgNi; NO) | 1 Hp<br>(8 FLA) (AgNi) | / | Sim | 2 ou 3 | 105 ou 125 °C<br>com uma distância mínima de 10 mm entre relés |
| 45.91 | E81856 | 16 A – 277 Vac (GU)(AgNi)<br><br><br><br>16 A – 30 Vdc (GU)(AgNi) | 1/6 Hp<br>(4.4 FLA)1/6 Hp<br>(4.4 FLA)1/6 Hp<br>(4.4 FLA)1/6 Hp<br>(4.4 FLA) | ½ Hp<br>(4.9 FLA)½ Hp<br>(4.9 FLA)½ Hp<br>(4.9 FLA)½ Hp<br>(4.9 FLA) | / | Sim | 2 ou 3 | 105 ou 125 °C<br>com uma distância mínima de 10 mm entre relés |
| 46.52 | E81856 | 8 A – 277 Vac (GU)<br>6 A – 30 Vdc (R) | ¼ Hp<br>(5.8 FLA) | ½ Hp<br>(4.9 FLA) | B300 – R300 | Sim | 2 ou 3 | 70 °C |

**TABELA 2.1** *Classificações de produtos certificados*

R = Resistiva / GP = Propósito geral / GU = Uso geral / I = Indutiva (cosφ 0.4) / B = Balastro / NO = Tipo NA

| Tipo de produto | N.º de file UL | Classificações | | | | Dispositivos do tipo aberto | Grau de poluição | Máx. temperatura do ar circundante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AC/DC | "Carga de Motor" Monofásico | | Pilot Duty | | | |
| | | | 110-120 | 220-240 | | | | |
| 46.61 | E81856 | 16 A – 277 Vac<br>12 A(NO)-10 A (NC)<br>30 Vdc (AgNi)<br>10 A(NO)-8 A(NC)<br>30 Vdc ($AgSnO_2$)30 Vdc ($AgSnO_2$)<br>30 Vdc ($AgSnO_2$)30 Vdc ($AgSnO_2$) | 1/3 Hp<br>(7.23 FLA) | ¾ Hp<br>(6.9 FLA)<br>A300 – R300<br>($AgSnO_2$)($AgSnO_2$)<br>($AgSnO_2$)($AgSnO_2$) | B300 – R300<br>(AgNi) | Sim | 2 ou 3 | 70 °C |
| 50 | E81856 | 8 A – 277 Vac (GU)<br>8 A – 30 Vdc (GU) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA)<br>(Apenas NO) | ½ Hp<br>(4.9 FLA)<br>(Apenas NO) | B300 (NO) | Sim | 2 ou 3 | 70 °C<br>com uma distância mínima de 5 mm entre relés |
| 55.X2 – 55.X3 | E106390 | 10 A – 277 Vac (R)<br>10 A – 24 Vdc (R)<br>(55.X2)<br>5 A – 24 Vdc (R)<br>(55.X3) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA) | ¾ Hp<br>(6.9 FLA) | R300 | Sim | / | 40 °C |
| 55.X4 | E106390 | 7 A – 277 Vac (GP)<br>7 A – 30 Vdc (GP)<br>(Std/Au contact)<br>5 A – 277 Vac (R)<br>5 A – 24 Vdc (R)<br>(contato AgCdO) | 1/8 Hp<br>(3.8 FLA) | 1/3 Hp<br>(3.6 FLA) | R300 | Sim | / | 55 °C |
| 56 | E81856 | 12 A – 277 Vac (GU)<br>12 A – 30 Vdc (GU)<br>(AgNi; NO)<br>8 A – 30 Vdc (GU)<br>(AgNi; NC)<br>12 A – 30 Vdc (GU)<br>(AgCdO)<br>10 A – 30 Vdc (GU)<br>($AgSnO_2$; NO)($AgSnO_2$; NO)<br>8 A – 30 Vdc (GU)<br>($AgSnO_2$; NC)($AgSnO_2$; NC) | ½ Hp<br>(9.8 FLA) | 1 Hp<br>(8 FLA) | B300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 70 °C |
| 60 | E81856 | 10 A – 277 Vac (R)<br>10 A – 30 Vdc (GU) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA) | 1 Hp<br>(8 FLA) | B300<br>(AgNi apenas)<br>R300 | Sim | / | 40 °C |
| 62 | E81856 | 15 A – 277 Vac (GU)<br>10 A – 400 Vac (GU)<br>8 A – 480 Vac (GU)<br>15 A – 30 Vdc (GU) | ¾ Hp<br>(13.8 FLA) | 2 Hp<br>(12 FLA)<br>1 Hp<br>(480 Vac - 3 f);<br>(480 Vac - 3 f)<br>(2.1 FLA) (NO) | B300<br>(AgCdO)<br>R300 | Sim | 2 ou 3 | 40 ou 70 °C |
| 65.31<br>65.61 | E81856 | 20 A – 277 Vac (GU) | 3/4 Hp<br>(13.6 FLA) | 2 Hp<br>(12.0 FLA) | / | Sim | / | 70 °C |
| 65.31 NA<br>65.61 NA | | 30 A – 277 Vac (GU) | | | | | | |
| 65.31-S<br>65.61-S<br>(bobina DC, NA apenas) | | 35 A – 277 Vac (GU) | / | / | | | | 85 °C |
| 66 | E81856 | 30 A – 277 Vac (GU)<br>(NO)<br><br>10 A – 277 Vac (GU)<br>(NC)<br>24 A – 30 Vdc (GU)<br>(NO)<br>30 A – 30 Vdc (GU)<br>(apenas tipo X6XX) | 1 Hp<br>(16.0 FLA)<br><br>(AgCdO, NO)<br>½ Hp<br>(9.8 FLA)<br>(AgNi) | 2 Hp<br>(12.0 FLA) (NO) | / | Sim | 2 ou 3 | 70 °C<br>com uma distância mínima de 20 mm entre relés |
| 67 | E81856 | 50 A – 277 Vac (GU)<br>50 A – 480 Vac (GU)<br>(trifásico) | / | / | / | Sim | 3 | 85 °C<br>(60 °C - PCB) |
| 70.61 | E106390 | 6 A – 250 Vac (R)<br>6 A – 24 Vdc (R) | / | / | / | Sim | 2 | 50 °C |
| 20 | E81856 | 16 A – 277 Vac (R)<br>1000 W Tung. 120 V<br>2000 W Tung. 277 V | ½ Hp<br>(9.8 FLA) | / | / | Sim | / | 40 °C |
| 85.02 – 85.03 | E106390 | 10 A – 277 Vac (R)<br>10 A – 24 Vdc (R)<br>(85.X2)<br>5 A – 24 Vdc (R)<br>(85.X3) | 1/3 Hp<br>(7.2 FLA) | ¾ Hp<br>(6.9 FLA) | / | Sim | / | 40 °C |
| 85.04 | E106390 | 7 A – 277 Vac (GP)<br>7 A – 30 Vdc (GP) | 1/8 Hp<br>(3.8 FLA) | 1/3 Hp<br>(3.6 FLA) | / | Sim | / | 55 °C |
| 7T.81…2301<br>7T.81…2401 | E337851 | 10 A – 250 Vac (R) | | 1 ½ Hp (250 Vac)<br>(10 FLA) | / | Sim | 2 | –20 / +40 °C |
| 7T.81…2303<br>7T.81…2403 | E337851 | 10 A – 250 Vac (R) | | 1 ½ Hp (250 Vac)<br>(10 FLA) | / | Sim | 2 | 0 / +60 °C |
| 86 | E106390 | / | / | / | / | Sim | 2 | 35 ou 50 °C |
| 99 | E106390 | / | / | / | / | Sim | 2 ou 3 | 50 °C |

III-2017, www.findernet.com


**TABELA 2.2** c UL us ***Classificações de produtos certificados***

R = Resistiva / GP = Propósito geral / GU = Uso geral / I = Indutiva (cosφ 0.4) / B = Balastro / NO = Tipo NA


| Tipo de produto | N.º de file UL | Classificações | | | | Dispositivos do tipo aberto | Grau de poluição | Máx. temperatura do ar circundante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AC/DC | "Carga de Motor" Monofásico | | Pilot Duty | | | |
| | | | 110-120 | 220-240 | | | | |
| 22.32 – 22.34 | E81856 | 25 – 277 Vac (GU)<br>25 A – 30 Vdc (GU)<br>20 A – 277 Vac (B) | 3/4 Hp<br>(13.8 FLA / 82.8 LRA)<br>(AgNi; NO)<br>1/2 Hp<br>(9.8 FLA / 5.8 LRA)<br>($AgSnO_2$; NO) | 2 Hp<br>(12 FLA / 72 LRA)<br>(AgNi; NO)<br>1.5 Hp<br>(10 FLA / 60 LRA)<br>($AgSnO_2$; NO)<br>**Trifásico**<br>(22.34 NA apenas)<br>3 Hp<br>(9.6 FLA / 64 LRA) | A300 | Sim | 2 | 50 °C |
| 0.22.33 – 0.22.35 | E81856 | 5 A – 277 Vac (GU) | | | B300 | Sim | 2 | 50 °C |
| 72.01 – 72.11 | E81856 | 15 A – 250 Vac (R) | | ½ Hp (250 Vac)<br>(4.9 FLA) | / | Sim | 2 ou 3 | 50 °C |
| 77.11 | E359047 | 15 A – 277 Vac (GU-B) | ¾ Hp | 1 Hp | / | Sim | 2 | 45 °C |
| 77.31 | E359047 | 30 A – 400 Vac (GU)<br>30 A – 277 Vac (B) | ¾ Hp | 1 Hp<br>½ Hp (480 Vac) | / | Sim | 2 | 40 °C |
| 80.01-11-21-41-91 | E81856 | 8 A – 250 (R) | | ½ Hp (250 Vac)<br>(4.9 FLA) | / | Sim | 2 | 40 °C |
| 80.61 | E81856 | 8 A – 250 (GU;R) | / | 1/3 Hp (250 Vac)<br>(3.6 FLA) | R300 | Sim | 2 | 40 °C |
| 80.82 | E81856 | 6 A – 250 Vac (GU;R) | / | / | B300 – R300 | Sim | 2 | 40 °C |
| 83.X1 – 83.X2 | E81856 | 12 A – 250 Vac (GU) | / | / | / | Sim | 2 | 50 °C |
| 83.62 | E81856 | 8 A – 250 Vac (GU) | / | / | / | Sim | 2 | 50 °C |
| 7S | E172124 | 6 A – 250 Vac<br>(GU mesma polaridade)<br>6 A – 24 Vdc (GU) | | / | B300 (NO) | Sim | / | 70 °C |

**Capacitor de partida de motores**

Um motor monofásico 230 V AC com capacitor de partida tem uma corrente inicial em torno de 120 % da corrente nominal. Contudo uma corrente destrutiva para os contatos é devida a reversão instantânea do giro do motor. No primeiro esquema a corrente pode causar a destruição do contato por efeito do arco voltaico, através da abertura do contato, a inversão do contato pode quase que instantaneamente causar a inversão da polaridade do capacitor. Ensaios tem evidenciado que uma corrente de pico de 250 A para um motor de 50 W e acima de 900 A para um motor de 500 W. Esse fato inevitavelmente causará o colamento dos contatos.
Portanto a reversão do giro do motor deve ser feita por 2 relés, como mostrado no segundo esquema, dimensionando um tempo de pausa maior que 300 ms. O retardo pode ser feito também por um outro componente como um temporizador, ou através de um microprocessador, etc, ou conectando uma resistência NTC adequado em Série com cada bobina de relé. Através do intertravamento da bobinas de ambos relés, não determinará o tempo necessário para reversão! Além disso, a utilização de material de contatos para altas correntes será suficiente para resolver o problema.



**Reversão de Motor AC Incorreta:**
O contato muda de posição pelo menos em 10ms, esse tempo é insuficiente para permitir que o capacitor disperse a energia antes de ocorrer a inversão.



**Correta inversão de motor AC:**
Existe um tempo de pausa de 300 ms, durante o qual nenhum contato é fechado: desse modo a energia armazenada no capacitor é dissipada pelo motor.

**TABELA 2.3** *Classificações de bases certificadas*

| Tipo de base | Classificações UL | Classificações CSA | Dispo-sitivos do tipo aberto | Grau de poluição (ambiente de instalação) | Máx. temperatura do ar circundante | Categoria de Sobretensão do Sistema (impul-so máx. de pico de tensão) | Condutores a serem utilizados | Tamanho do fio (AWG) | Torque de aperto do terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.02/03 | 10 A 300 V | 10 A 300 V (máx. 20 A carga total) | | | 70 °C | | | | |
| 90.14/15 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 90.20/21/26/27 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 90.82.3 | 10 A 300 V | 10 A 300 V | | | 70 °C | | | 14-20 flexíveis e rígidos | 7.08 lb.in. (0.8 Nm) |
| 90.83.3 | 10 A 300 V | 10 A 300 V | | | 65 °C | | | 14-20 flexíveis e rígidos | 7.08 lb.in. (0.8 Nm) |
| 92.03 | 16 A 300 V | 10 A 250 V (máx. 20 A carga total) | | | 70 °C | | 75 °C Cu apenas | 10-24, flexíveis ou rígidos | 7.08 lb.in. (0.8 Nm) |
| 92.13/33 | 16 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 93.01/51 | 6 A 300 V | 6 A 250 V | | | 60 °C | | 75 °C Cu apenas | 14-24, flexíveis ou rígidos | |
| 93.02/52 | 2 x 10 A 300 V (60 °C) 2 x 8 A 300 V (70 °C) | 2 x 10 A 300 V (60 °C) 2 x 8 A 300 V (70 °C) | Sim | 2 | 60 ou 70 °C | II (2.5 kV) | 75 °C Cu apenas (CSA) | | |
| 93.11 | 6 A 300 V | 6 A 300 V | | | 70 °C | | | | |
| 93.21 | 6 A 300 V | / | Sim | 2 | 70 °C | | | | |
| 93.60/65/66/67/68 | 6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C) | 6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C) | | | 40 ou 70 °C | | 75 °C Cu apenas | 14-24, flexíveis ou rígidos | |
| 93.61/62/63/64/68 | 6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C) | 6 A 300 V (40 °C) 4 A 300 V (70 °C) | | | 40 ou 70 °C | | 75 °C Cu apenas | 14-24, flexíveis ou rígidos | 4.43 lb.in. (0.5 Nm) |
| 09368141 | 100 mA 24V | 100 mA 24V | | | 70 °C | | | | |
| 94.02/03/04 | 10 A 300 V | 10 A 250 V (máx. 20 A carga total) | | | 70 °C | | 75 °C Cu apenas | 10-24 flexíveis, 12-24 rígidos | 4.43 lb.in. (0.5 Nm) |
| 94.12/13/14 | 10 A 300 V (4 polos: 5A 300 V) | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 94.22/23/24 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 94.33/34 | 10 A 300 V (4 polos: 5A 300 V) | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 94.54 | 10 A 300 V | | Sim | | 70 °C | | Somente cobre | 14-18-24 flexíveis e rígidos | |
| 94.62/64 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 94.72/73/74 | 10 A 300 V | 10 A 250 V (94.74: máx. 20 A carga total) | | | | | | | |
| 94.82 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 94.82.3/92.3 | 10 A 300 V | | Sim | | 70 °C | | | | |
| 94.84.3/94.3 | 10 A 300 V | | Sim | | 55 °C | | | | |
| 94.82.2 | 10 A 300 V | | Sim | | 50 °C | | | | |
| 94.84.2 | 7 A 300 V | | Sim | | 50 °C | | | | |
| 95.03/05 | 10 A 300 V | 10 A 250 V (máx. 20 A carga total) | | | 70 °C | | 75 °C Cu apenas | 10-24 flexíveis, 12-24 rígidos | 4.43 lb.in. (0.5 Nm) |
| 95.13.2/15.2 | 12 A 300 V | 10 A 300 V (máx. 20 A carga total) | Sim | | 70 °C com uma distância mínima de 5 mm | | | | |
| 95.55/55.3 | 10 A 300 V (40 °C) 8 A 300 V (70 °C) | 10 A 300 V (40 °C) 8 A 300 V (70 °C) | Sim | | 40 ou 70 °C | | | 14-24 flexíveis e rígidos | |
| 95.23 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 95.63/65/75 | 10 A 300 V | 10 A 250 V | | | | | | | |
| 95.83.3/85.3/ 93.3/95.3 | 12 A 300 V | | Sim | | 85 °C | | | 14-18, flexíveis ou rígidos | 7.08 lb. in. (0.8 Nm) |
| 96.02/04 | 12 A 300 V (50 °C) 10 A 300 V (70 °C) | 12 A 300 V (50 °C) 10 A 300 V (70 °C) | Sim | | 50 ou 70 °C | III (4.0 kV) | 60/75 °C Cu apenas 75 °C Cu apenas (CSA) | 10-14, flexíveis ou rígidos | 7.08 lb.in. (0.8 Nm) |
| 96.12/14 | 12 A 300 V | 15A 250 V | | | | | | | |
| 96.72/74 | 15 A 300 V | 10 A 250 V (máx. 20 A carga total) | | | | | | | |
| 97.01 | 16 A 300 V (50 °C) 12 A 300 V (70 °C) | 16 A 300 V (50 °C) 12 A 300 V (70 °C) | Sim | | 50 ou 70 °C | | 75 °C Cu apenas (CSA) | | |
| 97.02 | 2x8 A 300 V | 2x8 A 300 V | Sim | | 70 °C | | 75 °C Cu apenas (CSA) | | |
| 97.11 | 16 A 300 V (50 °C) 12 A 300 V (70 °C) | / | Sim | | 50 ou 70 °C com uma distância mínima de 5 mm | | | | |
| 97.12 | 2 x 8 A 300 V | / | Sim | | 70 °C com uma distância mínima de 5 mm | | | | |
| 97.51 - 97.51.3 | 15 A 300 V (40 °C) (2 fios/por polo) 10 A 300 V (70 °C) | 15A 300 V (40 °C) 10 A 300 V (70 °C) | Sim | | 40 ou 70 °C | | | 14-24 flexíveis e rígidos | |
| 97.52 - 97.52.3 | 10 A 300 V (40 °C) 8 A 300 V (70 °C) | 8 A 300 V | Sim | | 70 °C | | | 14-24 flexíveis e rígidos | |



III-2017, www.findernet.com

**Cargas em corrente alternada trifásica**

As cargas de corrente alternada trifásicas maiores devem ser preferencialmente comutadas com contatores de acordo com EN 60947-4-1 Contatores eletromecânicos e partidas de motor. Os contatores são similares aos relés, mas eles têm suas próprias características, se comparados aos relés:

- Eles podem normalmente chavear diferentes fases ao mesmo tempo.
- Eles são dimensionalmente muito maiores.
- Seu projeto e construção contemplam contatos com dupla abertura.
- Podem suportar determinadas condições de curto circuito.

No entanto, há uma certa similaridade entre o uso de relés e contatores em algumas aplicações e características de comutação.

Em todo caso, quando um relé comuta uma carga trifásica é necessário ter em conta:

- Uma correta coordenação de isolação, ou seja, o estresse de tensão e do grau de poluição entre os contatos de acordo com a tensão nominal de isolamento.
- E evitar a utilização de relés com versão NA e abertura de 3 mm, a menos que a isolação proporcionada pelo contato NA é especificamente necessária.

**Motores Trifásicos**


Motores Trifásicos de elevada potência são frequentemente chaveados por contatores de 3 polos, onde existe uma alta isolação/separação entre fases. Contudo por motivo de espaço e dimensão, se pode utilizar também, dependendo do caso, relés para comutar motores trifásicos.

**TABELA 3** ***Valores de potência de motor versus séries de relés***


| Série de relés | Potência de motor (400 V 3 fases) | | Grau de poluição permitido | Tensão de impulso |
|---|---|---|---|---|
| | kW | PS(hp) | | |
| 55.33, 55.13 | 0.37 | 0.50 | 2 | 4 |
| 56.34, 56.44 | 0.80 | 1.10 | 2 | 4 |
| 60.13, 60.63 | 0.80 | 1.10 | 2 | 3.6 |
| 62.23, 62.33, 62.83 | 1.50 | 2.00 | 3 | 4 |

O relé da Série 62 pode também chavear motores trifásicos 1 hp 480 V

Reversão de giro de motor: deve existir uma particular atenção à reversão do motor, com inversão de pelo menos 2 fases, pois esta operação poderá danificar os contatos, a menos que seja previsto um tempo de pausa antes da comutação. Recomenda-se utilizar um relé para um sentido de rotação e um outro relé para o outro sentido de rotação (veja diagrama seguinte). O mais importante é ter um intervalo entre desenergização de uma bobina e a energização da outra bobina maior que 50ms. Uma simples conexão elétrica entre as bobinas não dará o atraso necessário! A utilização de material de contato para altas correntes, pode melhorar a performance e confiabilidade.




**Incorreta reversão de motor trifásico:**
A diferença entre as tensões de fase durante a abertura dos contatos, junto com o arco voltaico, pode provocar um curto-circuito entre as fases.




**Correta reversão de motor trifásico:**
Tempo de pausa deve ser maior que 50 ms, e durante esse tempo nenhum dos 2 relés devem ter os contatos fechados.

Notas:

**1 -** Para categoria AC3 (partida e parada), a reversão é permitida somente se houver uma pausa de 50ms entre uma energização em um sentido de giro e outra energização em outro sentido de giro. Verifique se o número de ciclos por hora está de acordo com a recomendação do fabricante do motor.

**2 -** Motores de categoria AC4 (partida,frenagem,inversão e intermitência) não são permitidos com relés ou pequenos contatores. Em particular, a inversão de fases para frenagem provocará um elevado arco e um curto circuito entre as fases dos contatos do relé ou contator.

**3 -** Em algumas circunstâncias é preferível utilizar três relés de contato simples, um por fase, para controlar cada fase individual, e aumentar a separação entre fases adjacentes. (A pequena diferença de tempos entre a operação dos três relés é insignificante em comparação com o tempo de operação, muito mais lento, de um contator).

**Comutação de diferentes tensões em um relé**

É possível comutar tensões diversas em um relé, por exemplo 230 V AC em um contato e 24 V DC em um contato adjacente, a condição de isolação entre os contatos adjacentes precisa ser pelos menos do nível "básico". Contudo, é necessário verificar se o nível de isolamento requerido pelo equipamento é compatível com o existente entre contatos adjacentes no relé. Considere a possibilidade de utilizar mais de um relé.

**Resistência de contato**

Medido segundo a categoria de contato (tabela 4) nos terminais externos do relé. Trata-se de um valor estatístico, não podendo ser reproduzido. Na maioria das aplicações, não tem efeito algum sobre a confiabilidade do relé. O valor típico medido com 24 V e 100 mA, é de < 50 mΩ.

**Categoria de contato segundo a EN61810-7**

A eficácia com o qual o contato do relé fecha um circuito elétrico depende de vários fatores, tais como material utilizado no contato, sua exposição à contaminação ambiente, seu formato etc. Portanto, para garantir um funcionamento confiável, é necessário especificar uma categoria de contato, que defina as características de uso. A categoria de contato definirá também o nível de tensão e corrente usada para medida da resistência de contato. Todos os relés Finder são da categoria CC2.

**TABELA 4** ***Categorias de contato***

| Categoria de contato | Características da carga | Medição da resistência do contato | |
|---|---|---|---|
| CC0 | Circuito "seco" | 30 mV | 10 mA |
| CC1 | Carga baixa sem arco | 10 V | 100 mA |
| CC2 | Carga elevada com arco | 30 V | 1 A |

**TABELA 5** ***Características dos materiais de contato***

| Material | Propriedade | Aplicação típica |
|---|---|---|
| AgNi + Au (Prata Níquel folheada a ouro) | - A base de prata níquel com revestimento galvânico de ouro<br>- O ouro não é atacado pela atmosfera industrial<br>- Com pequenas cargas, a resistência de contato é inferior e mais consistente em relação a outros materiais.<br>**NOTA:** o revestimento de ouro é totalmente diferente do capeamento de ouro de 0.2 µm que oferece proteção somente na armazenagem, mas um desempenho não melhorado durante a utilização do componente. | Grande variedade de aplicações:<br>- Faixa de pequenas cargas (onde o revestimento de ouro é pouco atacado) de 50 mW(5 V - 2 mA) a 1.5 W/24 V (carga resistiva).<br>- Faixa de carga média na qual o revestimento de ouro é atacado após várias operações e a propriedade do AgNi se torna dominante.<br>**NOTA:** para comutação de cargas baixas (por exemplo em instrumentos de medição, 0.1 V - 1 mA), é recomendável a conexão de 2 contatos em paralelo. |
| AgNi (Prata Níquel) | - Material de contato padrão para a maioria das aplicações de relé<br>- Alta resistência ao desgaste<br>- Média resistência a fusão | - Resistiva e ligeiramente indutiva<br>- Corrente nominal até 12 A<br>- Corrente de pico de até 25 A |
| AgCdO (Prata Óxido de Cádmio) | - Alta resistência ao desgaste para cargas AC elevadas<br>- Boa resistência a fusão | - Cargas indutivas e motores<br>- Corrente nominal até 30 A<br>- Corrente de pico de até 50 A |
| $AgSnO_2$ (Prata Óxido de Estanho) | - Excelente resistência a fusão | - Cargas capacitivas e lâmpadas<br>- Cargas com corrente de pico muito alta (até 120 A) |


## Características da bobina


**Tensão nominal**
O valor nominal da tensão no qual o relé foi projetado e a operação é adequada. As características de operação e utilização são referentes à tensão nominal.

**Potência nominal**
O valor de potência em DC(W) ou potência aparente em AC (VA com armadura fechada), absorvida pela bobina a 23 °C e a tensão nominal.

**Faixa de operação**
A faixa de tensão de entrada, em aplicações de tensão nominal, na qual o relé funciona em toda faixa de temperaturas ambiente, de acordo com a classe de operação:
- classe 1: $(0.8…1.1)U_N$
- classe 2: $(0.85…1.1)U_N$

Em uma aplicação na qual a tensão da bobina não se encontra na tensão nominal, as curvas "R" mostram a relação de máxima tensão de bobina permitida e a tensão de arranque (sem pré energização), em função da temperatura ambiente.




**Tensão de não operação**
O maior valor da tensão de bobina no qual o relé não irá operar (não especificado no catálogo).

**Tensão mínima de funcionamento**
O menor valor da tensão de entrada no qual o relé irá operar.

**Tensão máxima**
A tensão mais alta aplicada que o relé pode suportar dependendo da temperatura ambiente (veja curvas "R").

**Tensão de retenção (tensão de não liberação)**
O valor de tensão da bobina a partir do qual o relé (previamente ativado com uma tensão dentro da faixa de operação), não desopere.

**Tensão de desoperação (tensão de liberação)**
O valor de tensão da bobina a partir do qual o relé (previamente alimentado com uma tensão na faixa de operação) desopere. O mesmo valor "por unidade" pode ser aplicado a corrente nominal da bobina para dar uma indicação da corrente de fuga máxima que pode ser permitida no circuito da bobina, antes que os problemas com a liberação do relé possam ser esperados.

**Resistência da bobina**
O valor nominal da resistência da bobina sob temperatura ambiente padrão de 23 °C. Tolerância de ± 10%.

**Corrente nominal da bobina**
O valor nominal de corrente da bobina, quando energizada com tensão nominal (frequência de 50 Hz para bobinas em AC).

**Testes térmicos**
Cálculo da elevação de temperatura (ΔT) é feita pela medição da resistência da bobina em um forno com temperatura controlada (sem ventilação) até que um valor estável seja obtido (não menos que 0.5 K de variação em 10 minutos).
Que é: $\Delta T = (R2 - R1)/R1 \times (234.5 + t1) - (t2 - t1)$
Onde:
R1 = Resistência inicial
R2 = Resistência final
t1 = Temperatura inicial
t2 = Temperatura final

**Relé monoestável**
É um relé elétrico que apresenta mudança no estado de contato quando energizamos sua bobina, e retorna ao estado inicial quando desenergizamos sua bobina.

**Relé biestável**
Um relé elétrico que apresenta mudança do estado do contato após energização da bobina e mantém o estado do contato após desenergização. Para voltar ao estado original dos contatos é necessário uma nova energização da bobina com uma tensão adequada.

**Relé passo a passo**
Um relé biestável onde os contatos mantêm seu estado devido a um travamento mecânico. Uma sucessiva energização da bobina causa a mudança dos contatos, abertura e fechamento.

**Relé de remanência**
É um relé biestável, onde os contatos mantêm seu estado operado (ou Set), devido ao campo magnético residual que o núcleo da bobina mantém, devido a uma corrente em DC no circuito da bobina. Para desoperação do contato (Reset) é necessário passar uma corrente DC de menor intensidade e em sentido oposto no circuito da bobina do relé.
Para alimentação em AC, a magnetização é efetuada através de um diodo para fornecer uma corrente DC, enquanto a desmagnetização é feita aplicando uma corrente AC de menor intensidade no circuito da bobina.

## Isolação

**Norma EN/IEC 61810-1 sobre relés**
A IEC 61810-1 se aplica a relés eletromecânicos elementares (relés tudo ou nada com nenhum tempo especificado), para incorporação em equipamentos. Essa norma define os requisitos básico funcionais requeridos para segurança e aplicações em todas as áreas da engenharia elétrica e eletrônica, como:
- equipamentos industriais em geral,
- instalações elétricas,
- máquinas elétricas,
- aplicações elétricas para uso doméstico e similares,
- equipamentos para tecnologia da informação (TI) e para escritórios,
- equipamentos para automação predial,
- equipamentos para automação,
- equipamentos para instalação elétrica,
- equipamentos médicos,
- equipamentos de controle,
- telecomunicações,
- veículos,
- transportes (ex.: ferrovias).

**Função de isolamento do relé**
Umas das funções principais de um relé é ligar e desligar diferente circuitos elétricos, garantindo um nível elevado de separação elétrica entre os vários circuitos. É necessário considerar o nível de isolação apropriado para a aplicação e comparar com a isolação que o relé está especificado. No caso de relés eletromecânicos as áreas de isolação geralmente consideradas são:
- Isolamento entre bobinas e todos os contatos.
  Dados do catálogo: "Isolamento entre bobina e contatos".
- Isolamento entre contatos fisicamente adjacentes, mas eletricamente separados de um relé multicontatos. Dados do catálogo: "Rigidez dielétrica entre contatos adjacentes".
- Isolação entre contatos abertos (se aplica no contato NA com a bobina desenergizada, e no contato NF quando a bobina está energizada).
  Dados de catálogo "Rigidez dielétrica entre contatos abertos".

**Níveis de isolamento**
Existem várias maneiras de especificar ou descrever o nível de isolação oferecido, ou exigido por um relé. Elas incluem:

Coordenação de isolamento, com base na tensão de impulso que pode estar presente nas linhas de alimentação do equipamento e a "limpeza" quanto a tensões de impulso imediatamente próximas ao relé no equipamento. E como consequência, requer um nível apropriado de separação entre circuitos, em termos de distâncias entre terminais e qualidade dos materiais utilizados etc. (veja informação abaixo Coordenação de isolamento").

Tipo de isolamento; seja para os equipamentos ou para os componentes como os relés, existem diferentes tipos (ou níveis) de isolação que podem ser requeridos entre os vários circuitos. O tipo apropriado dependerá da função específica que está sendo executada, os níveis de tensões envolvidos, e como consequência a segurança associada. Os vários tipos de isolamento são listados abaixo, e aqueles específicos para cada Série de relé, são especificados nas informações do relé; mais precisamente na seção Características gerais da tabela "Isolação".

Isolamento funcional; isolamento entre peças condutoras, que é necessário para o funcionamento correto do relé.
Isolamento básico; se aplica a partes vivas (energizadas) para prover uma proteção básica contra choques elétricos.
Isolamento suplementar; isolamento independente aplicado junto ao isolamento básico a fim de fornecer proteção contra choques elétricos em uma eventual falha da isolação básica.
Duplo isolamento; isolamento que compreende a isolação básica e isolamento suplementar.
Isolamento reforçado; um simples sistema de isolamento que aplicado entre as partes vivas (energizadas), promove um grau de proteção contra choque equivalente ao isolamento duplo.

(Normalmente o tipo de isolamento apropriado vem definido na norma padrão do equipamento).

Testes de rigidez dielétrica e de tensão de impulso; utilizados como testes de rotina como forma de verificar o nível de isolamento entre os diversos circuitos. Tendem a ser o método historicamente mais utilizado para verificar o nível adequado de isolamento. Contudo, existem ainda alguns requerimentos de rigidez dielétrica encontrados em ambos, na coordenação de isolamento e no nível de isolamento.

**Coordenação de isolamento**
Em acordo com as Normas EN 61810-1 e IEC 60664-1:2003, as características de isolamento oferecidas por um relé podem ser descritas com dois parâmetros característicos –Tensão de impulso nominal e o Grau de Poluição.
Para assegurar a correta coordenação de isolamento entre o relé e a aplicação, o projetista do equipamento (usuário do relé) deve determinar a Tensão de impulso nominal apropriada para sua aplicação, e o Grau de Poluição do microambiente no qual o relé será instalado. Conhecidos estes valores, deve-se buscar o relé que corresponda à aplicação por ter características iguais ou superiores às que necessita, na seção Características gerais da tabela "Isolação".
Tensão nominal de impulso; para estabelecer a tensão nominal de impulso deve-se consultar a norma padrão do equipamento que deve prescrever esses valores. Como alternativa, pode-se usar a tensão nominal de impulso (Tabela 6) e com o conhecimento da tensão de alimentação do sistema e da categoria de sobretensão, determina-se a tensão de impulso nominal apropriada.
Categoria de sobretensão; é descrita pela IEC 60664-1 mas também é resumida em notas de rodapé da tabela "Tensão de impulso nominal". Como alternativa, pode estar especificada na norma padrão do equipamento.
Grau de poluição; é considerado a partir da região imediatamente em volta ao relé Tabela 7. É conveniente verificar se as especificações do relé apresentam os mesmos (ou melhores) valores de Tensão nominal de impulso e Grau de poluição.

**Tensão nominal do sistema de alimentação**
Descreve a fonte de alimentação do sistema, então 230/400 V AC se refere (ou é provável ser) a um transformador trifásico com ligação do neutro. É uma informação importante (em conjunto com a categoria de sobretensão) determina o nível da tensão de impulso que pode existir na linha. Não implica que o relé possa ser usado na máxima tensão do sistema. Isso é confirmado na tensão nominal de isolamento.

**Tensão nominal de isolamento**
Valor de referência, indicando que o isolamento do relé é adequado para manusear até esse nível de tensão. Essa tensão nominal de isolamento é selecionada de uma lista de valores preferenciais. Os relés Finder geralmente tem valores de 250 V e 400 V, que cobrem respectivamente as tensões de 230 V L-N e 400 V L-L geralmente encontradas na prática.

**TABELA 6** ***Tensão nominal de impulso***

| Tensão nominal do sistema de alimentação(1) V | | Tensão nominal de isolamento V | Tensão nominal de impulso kV | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema trifásico | Sistema monofásico | | Categoria de sobretensão | | | |
| | | | I | II | III | IV |
| | 120 a 240 | 125 a 250 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| 230/400 | | 250/400 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |
| 277/480 | | 320/500 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 |

(1) de acordo com IEC 60038.

Observações: a descrição das categorias de sobretensão são para informação. A categoria de sobretensão efetiva deve ser tratada e considerada pela norma do produto onde o relé será aplicado.
Categoria de sobretensão I Se aplica para equipamentos para instalações prediais, mas onde medidas foram feitas (na instalação ou no equipamento) para limitar sobretensões transitórias no nível indicado.
Categoria de sobretensão II Se aplica para equipamentos para instalações prediais.
Categoria de sobretensão III Aplica-se a equipamentos em instalações fixas e para casos onde um mais alto grau de disponibilidade (uso) do equipamento é esperado.
Categoria de sobretensão IV Aplica-se a equipamentos para o uso próximo ou na própria instalação elétrica, na entrada que vem da rede de distribuição de energia.

**TABELA 7** ***Grau de poluição***

| Grau de poluição | Condições do ambiente imediatamente em volta do relé |
|---|---|
| 1 | Não há poluição ou somente poluição seca não condutiva. A poluição não tem nenhuma influência. |
| 2 | Existe somente poluição não condutiva exceto condutividade temporária ocasionada pela condensação. |
| 3 | Existe poluição condutiva ou seca. A contaminação não condutiva torna-se condutiva devido a condensação esperada. |

Dependendo da norma referente ao produto, os graus de poluição 2 e 3 são normalmente exigidos para o equipamento. Por exemplo, à EN 50178 (aparelhos eletrônicos usados em instalações de potência) exige, sob condições normais, o grau de poluição 2.

**Rigidez dielétrica**
Pode ser descrita em termos de uma tensão de impulso (1.2/50 µs) de teste. (A correspondência entre as tensões alternada de teste e tensão de impulso está relacionada no anexo A, tabela A.1 da norma IEC 60664-1).
Todos os relés Finder passam por um teste de 100% executado em 50 Hz com tensão alternada aplicada entre todos os contatos e a bobina, entre contatos adjacentes e entre contatos abertos. A corrente de dispersão deve ser menor que 3 mA.
Para testes de tipo, são aplicados testes de força dielétrica de tensão AC e Impulso.

**Grupo de isolamento**
Antiga classificação em Grupo de Isolamento (como C 250), prescrita na antiga edição da norma VDE 0110. Essa classificação está sendo largamente substituída pela modalidade mais recente de Coordenação de Isolamento como já descrito.

**SELV, PELV e separação segura**

A coordenação de isolamento como descrito assegura um correto isolamento entre circuitos, mas não assegura proteção contra contatos intencionais versus os circuitos isolados ou contra qualquer problema no isolamento e que possa provocar alto risco.

Em aplicações de alto risco (por exemplo iluminações de piscinas ou sistemas elétricos em banheiros), existe a necessidade especial de um sistema de alimentação (SELV ou PELV) que são intrinsecamente seguro, trabalhando a baixa tensão e com um nível mais alto de isolamento físico entre os circuitos.

**O Sistema SELV**

O sistema SELV (baixíssima tensão de segurança) é projetado com um isolamento duplo ou reforçado e assegurado uma "separação segura" de circuitos perigosos segundo as regulamentações para circuitos SELV. A tensão SELV (no qual é isolada do terra) deve ser derivada de um transformador com um isolamento duplo ou reforçado entre enrolamentos, outros requisitos de segurança exigidos está especificado na norma.

Nota: o valor para a "tensão de segurança" pode diferir ligeiramente segundo as particularidades da aplicação ou da norma do equipamento.

Existem requisitos específicos para manter circuitos SELV e fiação separada de outros circuitos perigosos, e este aspecto diz respeito à separação física da bobina dos contatos garantida com a versão padrão de muitos relés Finder, e para a série 62 com opção de uma barreira adicional.

**O Sistema PELV**

O Sistema PELV (Baixíssima tensão de proteção), como o sistema SELV requer um projeto que garanta um baixo risco de um contato acidental com alta tensão, mas como diferença do sistema SELV, apresenta uma proteção adicional quanto ao uso do fio terra. Como o SELV, o transformador pode ter enrolamentos separados por um isolamento duplo ou reforçado, ou pode ser utilizado uma proteção condutiva protegida pela conexão ao terra.

Considere o caso que uma tensão de linha de 230 V e uma baixa tensão (por exemplo 24 V) estão presentes em um mesmo relé; todos os requisitos a seguir referentes ao relé, incluindo a fiação, devem ser satisfeitos.

- A baixa tensão e a tensão de 230 V devem ser separadas por um isolamento duplo ou reforçado. Isso significa que entre os 2 circuitos elétricos deve existir uma rigidez dielétrica de 6 kV (1.2/50 µs), uma distância de 5.5 mm preenchida por ar e dependendo do grau de poluição e do material usado, uma distância de trilhas adequada.
- Os circuitos elétricos no interior do relé devem estar protegidos contra qualquer possibilidade de curto-circuito, causada, por exemplo, por uma peça de metal que se solte por desgaste ou curto-circuito. Isso é possível por meio de uma separação física dos circuitos em câmaras isoladas no interior do relé.
- Os cabos conectados ao relé devem estar fisicamente separados. Isto geralmente se obtém com conexões separadas para cada cabo.
- No caso de relés montados em placas de circuito impresso, a distância adequada entre trilhas conectadas a baixa tensão e as trilhas conectadas a tensão de 230V deve ser garantida. Como alternativa, uma barreira aterrada pode ser colocada entre as partes perigosa e seguras dos circuitos.

Embora pareçam muito complexas, com as opções/capacidades SELV oferecidas por alguns relés Finder, o usuário somente precisa considerar os dois últimos itens. Estes também se simplificam graças ao próprio desenho do relé e das bases, onde as conexões de bobina e contatos estão em lados opostos.

## Características gerais

**Ciclo**

Acionamento e subsequente liberação do relé. Ao longo do ciclo a bobina é ativada e desativada, e o contato opera, fechando, abrindo e fechando novamente o circuito.

**Período**

O intervalo de tempo correspondente a um ciclo.

**Fator de atividade (DF)**

Durante a operação do ciclo, o Fator de atividade (Duty factor - DF) é a razão entre o tempo em que a bobina está ativa e um período. No caso da atividade contínua DF=1.

**Operação contínua**

Representa a condição que a bobina é permanentemente energizada, ou é energizada por um tempo suficiente para que o relé chegue em um equilíbrio térmico.

**Vida mecânica**

Teste executado por meio da energização da bobina de vários relés entre 5 a 10 ciclos por segundo sem qualquer carga aplicada aos contatos. Determina a durabilidade máxima do relé para casos em que a durabilidade elétrica dos contatos não é considerada. A vida elétrica máxima pode ser próxima a vida mecânica no caso em que a carga elétrica nos contatos é muito pequena.

**Tempo de operação**

Tempo médio (com alimentação nominal da bobina em DC) para o contato NA fechar, a partir do momento em que a bobina é energizada. Neste tempo não está incluso o tempo de bounce (ver gráfico).


**Tempo de desoperação**

- Para relés com contatos reversíveis: tempo médio (após retirada a tensão DC na bobina) para retorno do contato NF a sua posição inicial. Não incluso tempo de bounce.
- Para relés com contato NA: tempo médio (após retirada a tensão DC na bobina) para retorno do contato NA a sua posição inicial. Não incluso tempo de bounce.

Nota: o tempo médio de desoperação aumentará se um diodo de supressão é ligado em paralelo com a bobina; módulo de proteção da bobina; opção integrada dentro do relé; ou relés montados em PCI com).

**Tempo de bounce**

Tempo médio da duração do bounce (repique) dos contatos antes de atingir um estado estável. Diferentes valores se aplicam para os contatos NA e NF.




$T_A$ Tempo de operação
$T_B$ Tempo de bounce contato NA
$T_C$ Tempo de desoperação (tipo NA)
$T_D$ Tempo de desoperação (tipo reversível)
$T_E$ Tempo de bounce para contato NF

**Temperatura ambiente**

A temperatura da área imediatamente vizinha ao relé. Não é necessariamente corresponde a temperatura ambiente interna ou externa ao invólucro onde o relé está instalado. Para medir exatamente a temperatura ambiente que o relé está operando, é necessário remover o relé de onde ele está instalado, mantendo a energização de todos os outros relés e componentes montados no invólucro ou painel onde estava o relé retirado. Medir a temperatura na posição que estava o relé, dará a verdadeira temperatura ambiente no qual o relé está trabalhando.


III-2017, www.findernet.com

**Faixa de temperatura ambiente**
A faixa de valores de temperatura na área próxima em que o relé está instalado e para a qual o funcionamento do relé é garantido.

**Faixa de temperatura de armazenagem**
Essa pode ser tomada como a faixa de temperatura ambiente com os limites superior e inferior variando em 10 °C.

**Categoria de proteção ambiental**
Em conformidade com a EN 61810-1. A categoria RT descreve o grau hermético do invólucro do relé:

| Categoria de proteção ambiental | | Proteção |
|---|---|---|
| RT 0 | Relé aberto | Relé não provido de invólucro. |
| RT I | Relé protegido contra pó | Relé provido de invólucro, que protege o mecanismo contra pó. |
| RT II | Relé a prova de fluxo | Relé que pode ser soldado automaticamente (a onda) sem risco de entrada de fluxo. |
| RT III | Relé lavável | Relé que pode ser soldado automaticamente e posteriormente lavado para remover os resíduos de fluxo, sem o risco de entrada de fluxo ou solventes de lavagem. |
| **Categoria para aplicações especiais** | | |
| RT IV | Relé selado | Relé privado de fugas contra a atmosfera externa. |
| RT V | Relé hermeticamente selado | Relé selado hermeticamente ao nível máximo. |

**Grau de proteção**
De acordo com a EN 60529. O primeiro dígito é referente à proteção contra a entrada de objetos sólidos e contra o acesso de objetos perigosos ao relé. O segundo dígito é referente à utilização contra a entrada de água. A categoria IP é referente a utilização normal, em soquetes (bases) de relé ou placas de circuito impresso.
Para soquetes (bases), IP20, significa que o soquete (base) é "proteção contra contato direto" (VDE 0106).
Exemplos IP:
IP 00 = Sem proteção.
IP 20 = Protegido contra objetos sólidos de Ø 12,5mm e maiores. Sem proteção contra água.
IP 40 = Protegido contra objetos sólidos de Ø 1mm e maiores. Sem proteção contra água.
IP 50 = Protegido contra poeira (O ingresso de poeira não é totalmente evitada, mas não ocorrerá em quantidade suficiente para interferir com a operação satisfatória do relé). Sem proteção contra água.
IP 51 = Como o IP 50, mas com proteção contra a queda vertical de gotas de água.
IP 54 = Como o IP 50, mas com proteção contra "borrifos" de água em todas direções - é permitido um limitado ingresso.
IP 67 = Totalmente protegido contra poeira (a prova de poeira) e protegido contra os efeitos de imersão temporária na água.

**Resistência à vibração**
O nível máximo de vibração sinusoidal, na faixa de frequência especificada, que pode ser aplicado ao relé no eixo X sem a abertura (por mais de 10 µs) do contato NA (se a bobina é energizada) ou contato NF Se a bobina não estiver energizada). (O eixo X é o eixo perpendicular ao lado do relé que contém os terminais). A resistência à vibração é geralmente mais alta para o estado energizado do que para o estado desenergizado. Informações sobre outros eixos e faixas de frequência, sob solicitação. O nível de vibração é dado em termos da aceleração máxima da vibração sinusoidal, "g" (onde g = 9.81 m/s$^2$). Mas note que: o procedimento normal de teste de acordo com a IEC 60068-2-6, prescreve para limitar o máximo deslocamento pico a pico para valores baixos na faixa de frequência.

**Resistência a choque**
O máximo valor do choque mecânico (forma de onda meia senoide 11 ms) permitida no eixo X sem o contato se abrir por mais de 10 µs.
Dados para outros eixos sob solicitação.

**Posição de montagem**
Caso não seja expressamente indicada, qualquer posição de instalação é permitida (desde que corretamente retido, por exemplo por um clip de retenção quando o relé é montado em base).

**Potência dissipada no ambiente**
O valor da potência dissipada do relé com a bobina energizada (sem corrente no contato, ou com corrente nominal através de todos contatos NA). Esses valores podem ser utilizados no planejamento referente as condições térmicas e regulação do painel de controle.

**Distância mínima recomendada entre relés montados em PCI**
Essa é a distância de instalação mínima sugerida, caso vários relés sejam montados na mesma placa de circuito impresso. Deve ter-se cuidado e assegurar-se de que os outros componentes montados na placa de circuito impresso não aquecem o relé e elevam o seu microambiente para além da temperatura ambiente máxima permitida.

**Torque**
O máximo valor do torque que pode ser aplicado para fixação dos parafusos dos terminais, é segundo a EN 60999, 0.4 Nm, para parafusos M2.5; 0.5 Nm, parafusos M3; 0.8 Nm; 1.2 Nm, para parafusos M4. O teste de torque está indicado no catálogo. Normalmente um aumento de 20% do valor é aceitável.
Tanto chave de fenda quanto Phillips pode ser utilizada para os parafusos.

**Dimensões mínimas dos fios**
Para todos os tipos de terminais, a mínima seção permitida é 0.5 mm$^2$.

**Dimensões máximas dos fios**
A seção transversal máxima dos cabos (sólido ou flexível, sem conectores) que pode ser conectada a cada terminal. Para uso com conectores, a seção transversal do fio deve ser reduzida (por exemplo, de 4 para 2.5 mm$^2$, de 2.5 para 1.5 mm$^2$, de 1.5 para 1 mm$^2$).

**Conectando mais de um fio**
EN 60204-1 permite a introdução de 2 ou mais fios no mesmo terminal. Todos produtos Finder são projetados para que cada terminal aceite 2 ou mais fios, exceto os com conexão à mola.

**Terminal em forma de "caixa"**
Os fios são colocados em terminal fixador em forma de "caixa".
Retenção eficaz de fios sólidos, flexível e em laço, mas não apropriado para fios que usam terminais bifurcados.

**Terminal em forma de "chapa"**
Os fios são conectados sob pressão de uma chapa. Eficaz para fios com terminais bifurcados e para fios sólidos, mas não adequado para fios flexíveis.

**Conexão à mola**
Os fios são conectados sob pressão de uma mola. O terminal pode ser temporariamente aberto pela inserção de uma ferramenta, enquanto o fio é inserido.

**Conexão push-in**
Similar a conexão à mola, a fiação é fixada mediante a pressão de uma mola. Fios rígidos ou flexíveis com terminal podem ser conectados rapidamente. Para inserção de fios flexíveis, e para extração de qualquer tipo de fio, é necessário abrir primeiro o terminal pressionando um botão específico.

## SSR - Relé de Estado Sólido

**Relé de estado sólido SSR**
Um relé que utiliza tecnologia de semicondutores, ao invés da eletromecânica. Em particular, a carga é chaveada por um semicondutor e consequentemente esses relés não são sujeitos "queima" dos contatos e não existe nenhuma migração de material de contato.
SSRs são adequados para comutar em alta velocidade e possuir uma vida ilimitada. Todavia, SSRs para comutação em cargas DC são sensíveis a inversão de polaridade, portanto é necessário atenção a máxima tensão de bloqueio permitida.

**Optoacoplador**
Para todos relés SSR no catálogo, a isolação elétrica entre entrada e saída é garantida pelo uso de um optoacoplador.

**Campo de tensão de comutação**
A faixa mínima a máxima (nominal) para a tensão de carga. (O valor máximo pode ser estendido para cobrir a tolerância superior normal esperada para a alimentação de tensão de carga).

**Mínima corrente de comutação**
O mínimo valor de corrente na carga necessário para assegurar uma correta comutação na carga.

**Corrente nominal**
O valor nominal da corrente de entrada, a 23 °C e com tensão nominal aplicada.

**Tensão máxima de bloqueio**
O máximo nível da tensão de saída (carga) que pode ser aplicável ao SSR.

## Relé com contatos guiados (ligados mecanicamente) ou relé de segurança

Um relé com contatos guiados é um tipo especial de relé, que deve satisfazer os requisitos de uma norma específica de segurança EN.
Esses relés são utilizados em sistemas de segurança para garantir a sua segurança e confiabilidade operacional, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro.
Este relé deve possuir pelo menos um contato guiado NA e um NF. Estes contatos devem estar ligados mecanicamente, de tal modo que se um dos contatos abrir o outro é impedido de fechar (e vice-versa).
Este requisito é fundamental, a fim de identificar com exatidão o funcionamento incorreto de um circuito. Por exemplo, uma falha de um contato NA ao abrir (fusão do contato) é identificada pela falha no fechamento do contato NF, desse modo sinalizando uma anomalia operacional. Sob tais circunstâncias, a norma exige que seja mantida uma distância entre contato de 0.5 mm.

A EN 50205 é a norma que estabelece os requisitos para relés com contatos guiados, e ela descreve dois tipos:
- Tipo A: onde todos os contatos são guiados
- Tipo B: onde somente alguns contatos são guiados

De acordo com a EN 50205, em um relé com contatos reversíveis, apenas o NA de um contato e o NF de outro contato podem ser considerados como contatos guiados. Portanto, uma vez que existem outros contatos além dos contatos ligados mecanicamente, o relé Série 50 é classificado como "Tipo B".
No entanto, os relés da Série 7S fornecem contatos NA e NF e por isso são classificados como "Tipo A".

## Relés de Monitoramento e Medição

**Tensão de alimentação controlada**
A tensão de alimentação que está sendo monitorada e que está também alimentando o produto, então não sendo necessário uma tensão auxiliar. (Não é aplicável para o relé de monitoramento de tensão 71.41).

**Controle de assimetria trifásico**
Em um sistema trifásico, existe assimetria, se ao menos um dos três fasores de tensão fase-fase não está defasado em 120° em relação aos outros dois fasores.

**Campo de controle**
Para relés de monitoramento, representa um valor fixo ou ajustável de níveis de tensão, corrente ou assimetria de fase que definem os limites do campo de funcionamento do produto. Valores fora do campo de funcionamento causarão a abertura do contato NA (depois de um intervalo de tempo decorrido).

**Tempo de atuação ON**
Para relés de monitoramento de sobre e subtensão, este é um retardo de tempo selecionável para garantir que o relé de saída não pode se energizar muito rapidamente (após uma viagem e o restabelecimento de condições saudáveis). Protege equipamentos onde uma rápida sucessão de reinícios pode causar superaquecimento e danos. O mesmo atraso aplica-se imediatamente após o "power-on".

**Tempo de retardo na partida (T2)**
Para relés de monitoramento de corrente 71.51; a detecção de uma corrente inicial fora dos limites estabelecidos é ignorada por um período de tempo T2. Deve-se ignorar as correntes de pico de partida que ocorrem quando acionamos lâmpadas de vapor de sódio, motores, etc.

**Retardo na desoperação**
Refere-se ao tempo para a saída do relé abrir o contato NA, dependendo das condições de monitoramento estabelecidas.
Para alguns modelos de relé de monitoramento, um tempo curto é exigido (como para o 70.61 menor que 0.5 s), ou no caso do 71.41 um longo tempo de retardo é adequado (de 0.1 a 12 s ajustáveis). Para relés com tempo de atuação OFF maior, despreza-se momentâneas excursões dos valores medidos/monitorados fora dos limites estabelecidos.

**Retardo no trip**
Com efeito similar ao do retardo na desoperação, este atrasa o sinal de "trip" que resultaria no desligamento da saída do relé. O termo é usado principalmente para relés de monitoramento, os quais monitoraram e atuam em função de vários parâmetros. Mas o efeito é o mesmo, e variações momentâneas ou de curto prazo dos valores de saída medidos/monitorados são ignorados.

**Tempo de retardo**
Com o relé de controle de nível, a bomba pode ser ligada (ou desligada) em um tempo dentro de 0.5 a 1 segundo, a partir do momento em que o líquido atinge o eletrodo. Dependendo do modelo, esse atraso pode ser aumentado em até 7 segundos, o que fará com que o nível do líquido ultrapasse o nível do eletrodo. Isso pode ajudar a evitar o acionamento indevido da bomba, que poderia acontecer devido a ondulações ou espuma na superfície do líquido.

**Tempo de reação**
Para relés de monitoramento, esse é o máximo tempo que a eletrônica interna ao produto responde a mudanças do valor monitorado.

**Memorização do defeito**
Para relés de controle; selecionada essa função, inibirá a reatuação automática do relé. Essa reatuação somente poderá ser feita manualmente.

**Memorização de defeito - com retenção do estado no desligamento**
Como indicado acima, mas a indicação de memorização de defeito será mantida durante o desligamento.

**Histerese ajustável**
Para relés de monitoramento tipo 71.41 e 71.51, o nível de ativação pode ser desligado a partir do nível regulado por uma porcentagem (histerese). A porcentagem desejada pode ser selecionada durante a configuração do relé.

**Relé de proteção térmica**
Monitora sobre temperaturas via um sensor resistivo PTC, com verificação também se PTC entrou em curto-circuito ou se está aberto.

**Relé controle de nível**
Controla o nível de líquidos condutivos, medindo a resistência entre 2 ou 3 eletrodos.

**Tensão de eletrodos**
Para relé de controle de nível, corresponde ao valor nominal da tensão entre eletrodos. Nota: a tensão é alternada para evitar o efeito da eletrólise, do líquido monitorado.

**Corrente de eletrodos**
Para relé controle de nível, corresponde ao valor nominal (AC) da corrente entre eletrodos.

**Máxima sensibilidade**
Para o relé de controle de nível: a máxima sensibilidade corresponde a máxima resistência entre os eletrodos que será reconhecida como indicando a presença de líquido. Esse parâmetro pode ser fixo ou ajustável dependendo do modelo do produto.

**Sensibilidade fixa ou ajustável**
Para determinar a resistência entre os eletrodos B1-B3 e B2-B3 é usado para determinar se existe um líquido condutivo entre os eletrodos. A sensibilidade é fixa (para modelo 72.11) ou ajustável (tipo 72.01). Este último é útil para "apagar" qualquer falsa detecção do nível de fluido resultante da detecção de espuma superficial (ou cabeça), em vez do próprio líquido.


III-2017, www.findernet.com

**Lógica positiva de segurança**
Lógica positiva, significa que o contato é fechado, se o nível ou parâmetro que está sendo monitorado está dentro da faixa especificada. O contato se abre, depois de um retardo de tempo se o nível ou parâmetro sair fora da faixa especificada.

## Temporizadores

**Regulagem de temporização**
Faixa na qual é possível determinar a temporização por meio das escalas de tempo.

**Repetibilidade**
A diferença entre o limite superior e inferior com base em várias medições de tempo de temporizador específico sob condições idênticas. Normalmente, a repetibilidade é indicada como uma porcentagem de um valor médio de todos valores medidos.

**Tempo de retorno**
O mínimo tempo necessário antes de reiniciar a função de temporização com a precisão definida após a energia de entrada ter sido retirada.

**Impulso mínimo de controle**
Duração mínima do impulso de controle (terminal B1) necessária para garantir a conclusão da função de temporização definida.

**Precisão de fundo de escala**
A diferença entre o valor medido do tempo especificado e o valor de referência ajustado na escala.

## Relés Fotoelétricos

**Ajustes de limiares**
A definição do nível de luz ambiente, medida em lux (lx), em que o relé de saída é ligado (após o decorrer do tempo de retardo ON). Os níveis preestabelecidos e a faixa de limiares correspondente que podem ser ajustada por meio do regulador estão indicados no catálogo.
O relé desligará, dependendo do tipo de relé fotoelétrico usado, com o mesmo ou com um valor de brilho maior (após o transcorrer do tempo de retardo OFF).

**Tempo de atuação**
Atraso entre a mudança de estado em um circuito eletrônico sensível a variação da luz (normalmente indicada pela mudança no estado de um LED) e a comutação do contato de saída do relé.
Isso é necessário para eliminar a possibilidade do relé de saída responder desnecessariamente a mudanças momentâneas do nível de iluminação do ambiente.

## Programadores Horários

**Tipos de saída de 1 ou 2 polos**
O tipo de saída de 2 polos (12.22) pode ter ambos os contatos programados independentemente uns dos outros.

**Tipos de programações**
**Diária** A sequência do programa elaborado se repete diariamente.
**Semanal** A sequência do programa elaborado se repete semanalmente.

**Programas**
Para programadores horários, é o número máximo de programas que podem ser armazenados na memória. Um tempo de comutação pode ser usado por mais de um dia (ou seja, pode ser aplicado a segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira), mas só usará um local de memória. Para programadores horários eletromecânicos diários, este é o máximo número de programas (comutações) em um dia.

**Intervalo mínimo de programação**
Para programadores horários, é o intervalo de tempo mínimo que pode ser programado.

**Reserva de carga ou capacidade de backup**
O tempo em que, depois de cortada a alimentação, o programador conservará os programas e ajustes de horário.

## Relés de Impulso e Minuterias eletrônicas

**Mínima/Máxima duração do impulso**
Para relés de impulso é um mínimo e máximo período de tempo para energização da bobina. A informação de mínima duração do impulso é necessária para garantir um completo acionamento mecânico para acontecer um passo, enquanto a informação de máxima duração do impulso é necessária para que não ocorra um aquecimento demasiado da bobina, provocando-lhe danos.
Com Minuterias eletrônicas, não existe nenhum limite de duração do impulso.

**Máximo número de botões pulsadores**
Para relés de impulso e minuterias, trata-se do número máximo de pulsadores luminosos (com uma absorção de corrente < 1 mA a 230 V AC) que podem ser conectadas sem causar problemas. Para pulsadores que consomem mais de  mA, o número máximo de pulsadores deverá ser reduzido proporcionalmente. (Exemplo:15 pulsadores com corrente de 1 mA, corresponde a 10 pulsadores com corrente de 1.5 mA).

## Conformidade com a EN 60335-1 Fios Não Inflamáveis

A norma Europeia EN 60335-1 "Segurança para aplicações de aparelhos domésticos e similares Parte 1: Requerimentos gerais"; parágrafo 30.2.2 determina que partes isoladas que têm conexões e com corrente superior a 0.2 A (e as partes isoladas em uma distância de 3 mm delas), devem obedecer as 2 exigências seguintes quanto a resistência ao fogo:

**1 -** GWFI (Índice de inflamabilidade de fios não inflamáveis) de 850 °C - Em conformidade com a EN 60695-2-12: 2001).

**2 -** GWIT (Temperatura de combustão de fio não inflamável) de 775 °C de acordo com EN 60695-2-13:2001- Esta exigência pode ser verificada com a GWT (Teste para fio não inflamável de acordo a EN 60695-2-11: 2001) a um valor de 750 °C com extinção da chama em no máximo 2 segundos.

Os seguintes produtos Finder obedecem as exigências mencionadas:
- relés eletromecânicos das séries **34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 55, 56, 60, 62, 65, 66, 67**;
- bases para PCI do tipo **93.11, 95.13.2, 95.15.2, 95.23**.


Nota Importante: enquanto a EN 60335-1 permite a aplicação alternativa de um teste "needle flame" (se a chama durante o teste número 2 durar mais que 2 s), isto pode resultar em alguma limitação na posição da montagem do relé. Os produtos Finder no entanto não têm esta limitação, uma vez que os materiais utilizados não exigem a realização do método alternativo.

## Especificações de EMC (Compatibilidade Eletromagnética)


| Tipo de teste | Padrão de referência |
|---|---|
| Descargas eletrostáticas | EN 61000-4-2 |
| Campo eletromagnético de radio-frequência (80 ÷ 1000 MHz) | EN 61000-4-3 |
| Transientes rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) | EN 61000-4-4 |
| Surtos (1.2/50 µs) | EN 61000-4-5 |
| Distúrbios de radio-frequência de modo comum (0.15 ÷ 80 MHz) | EN 61000-4-6 |
| Campo magnético a frequência industrial (50 Hz) | EN 61000-4-8 |
| Emissões conduzidas e irradiadas | EN 55011/55014/55022 |

Nas instalações elétricas em painéis, os mais frequentes e, particularmente mais perigosos tipos de distúrbios elétricos são os seguintes:

**Transientes rápidos (burst)**
São pacotes de pulsos de **5/50 ns** possuindo um alto nível de tensão de pico, mas baixa energia, pois os pulsos individuais são curtos 5ns de tempo de subida (5 x $10^{-9}$ segundos) e 50ns de tempo de descida.
Os pacotes simulam os distúrbios que podem se propagar ao longo dos cabos como resultado dos transientes de comutação de relés, contatores ou motores. Normalmente não são destrutivos, mas podem afetar o correto funcionamento de dispositivos eletrônicos.




**Surtos (pulsos de tensão)**
São pulsos únicos de **1.2/50 µs** com energia muito maior que dos transientes rápidos, pois sua duração é significativamente mais longa - 1.2 µs (1.2 x $10^{-6}$ segundos) na subida e 50µs na descida.
Por isso são muitas vezes destrutivos. O teste de surto geralmente simula distúrbios causados pela propagação de descargas atmosféricas ao longo das linhas elétricas mas, muitas vezes, a comutação de contatos de potência (como no caso da abertura de circuitos com cargas altamente indutiva) pode causar distúrbios muitos similares e igualmente destrutivos. O nível de teste V (valor de pico de impulso simples) são descritos nas normas de produto correspondentes:
- **EN 61812-1** para temporizadores eletrônicos;
- **EN 60669-2-1** para relés de impulso e relés eletrônicos;




- **EN 61000-6-2** (padrão geral referente a imunidade no ambiente industrial) referente a outros produtos eletrônicos para aplicações industriais;
- **EN 61000-6-1** (padrão geral referente à imunidade no ambiente doméstico) referente a outros produtos eletrônicos para aplicações domésticas.

Os produtos Finder estão em acordo com a Diretiva Europeia EMC **2004/108/EC** e possuem recursos, com níveis de imunidade muitas vezes superiores aos prescritos nas normas mencionadas acima. Não obstante, não é impossível que alguns ambientes de trabalho imponham níveis referentes a distúrbios que excedam os níveis garantidos de modo que o produto seja imediatamente destruído!

Deve-se considerar que os produtos Finder não são indestrutíveis sob quaisquer circunstâncias. O usuário deve prestar atenção aos distúrbios nos sistemas elétricos e reduzi-los ao mínimo possível. Por exemplo, utilizar circuitos de supressão de arco nos contatos das chaves, relés ou contatores, pois esses podem produzir sobretensões durante a abertura dos circuitos elétricos (especialmente no caso de cargas muito indutivas ou cargas em DC). Também deve-se dar atenção ao posicionamento dos componentes e dos cabos de modo a limitar os distúrbios e sua propagação.

**Regras EMC**
Os projetistas devem assegurar que as emissões dos painéis ou dos equipamentos não excedam os limites estabelecidos na EN 61000-6-3 (norma geral referente as emissões em ambientes domésticos) ou EN 61000-6-4 (norma geral referente a emissões industriais) ou qualquer norma EMC específica referente ao produto.

## Confiabilidade (MTTF e MTBF para equipamento)

**Tempo médio até a falha (Mean Time To Failure)**
**Tempo médio até a falha**: a predominante falha para relés eletromecânicos é atribuída para o desgaste dos contatos do relé. Isto pode ser expresso em termos do MCTF (Média de ciclos realizados até a falha - Mean Cycles To Failure).
Com o conhecimento da frequência de operação(ciclo) do relé com o equipamento, o número de ciclos pode ser transformado em um respectivo tempo, dando o valor MTTF para o relé nessa aplicação. Veja parágrafo $B_{10}$ abaixo para informação de como estimar o MCTF para relés Finder.

**MTBF**
**Relés Tempo médio entre falhas (Mean Time Between Failures)**: são geralmente considerados itens não reparáveis e requerem substituição na ocorrência de falha. Consequentemente se um relé usado em um equipamento for substituído, o valor MTTF seria apropriado no cálculo do MTBF (tempo médio entre falhas) para o equipamento.

**$B_{10}$ - 10% de fração da vida elétrica**
A vida elétrica do contato para um relé Finder, como indicado na curva F, pode ser estimada pelo método estatístico $B_{10}$. Isto representa o tempo previsto que 10% da população de relés apresente falha. Existe uma relação entre esse valor e o MCTF, e geralmente para um relé Finder essa relação é aproximadamente MCTF = 1.4 x $B_{10}$. Veja a curva de vida elétrica F para mais informações.

## Compatibilidade com as diretivas RoHS e WEEE

Tais diretivas recentemente aprovadas pela União Europeia para reduzir substâncias perigosas contidas em equipamentos elétricos e eletrônicos, reduzindo riscos à saúde e ao ambiente, e garantindo o reúso, reciclagem, ou eliminação final do equipamento com segurança.

**Diretiva RoHS**
A partir de 1 Julho 2006, a diretiva Europeia 2002/95/CE de 27 janeiro de 2003 (conhecidas como diretivas RoHS- Restrições de substâncias perigosas "Restriction of Hazardous Substances") e suas emendas 2005/618/EC, 2005/717/EC, 2005/747/EC limita o uso de substâncias, consideradas potencialmente perigosas a saúde humana se contida em equipamentos elétricos e eletrônicos. Os materiais restritos são:
- **Chumbo**
- **Mercúrio**
- **Cromo Hexavalente**
- **PBB** (Bifenil polibromurato)
- **PBDE** (Éter difenil polibromato)
- **Cadmium** (com certas exceções, incluindo contatos elétricos)

### Categorias de aplicações sujeitas às diretivas RoHS e WEEE

**Categorias de equipamentos elétricos e eletrônicos incluídos nas diretivas**
- Grandes eletrodomésticos
- Pequenos eletrodomésticos
- Equipamentos de informática e telecomunicações


III-2017, www.findernet.com

- Equipamentos de consumo
- Equipamentos de iluminação
- Instrumentos elétricos e eletrônicos
  (com exceção de utensílios industriais fixos de grande porte)
- Brinquedos, equipamentos para lazer e esporte
- Distribuidores automáticos
- (Somente WEEE) dispositivos médicos
  (com exceção de todos produtos implantados e infectados)
- (Somente WEEE) Instrumentos de monitoração e controle
  (por exemplo quadros de comando)

### Conformidade dos Produtos Finder a Diretiva RoHS

Depois de um período de transição de dezembro de 2004 até junho de 2006, todos os produtos Finder estão inteiramente em acordo com a diretiva RoHS.

**CADMIO**

**Seguindo a decisão da Comissão Europeia 2005/747/EC de 21/10/2005, o Cádmio e seus compostos são permitidos em contatos elétricos. Consequentemente relés com contatos em AgCdO são aceitáveis em todas aplicações.** Contudo se necessário a maioria dos relés Finder está disponível em versões "Cadmium free" (Livre de Cádmio, por exemplo AgNi ou $AgSnO_2$). Mas o AgCdO possui um ótimo equilíbrio entre capacidade de comutação e vida elétrica por exemplo para solenoides, cargas indutivas em geral (particularmente em DC), motores e cargas resistivas com valores elevados.

Em contrapartida, materiais como o AgNi e $AgSnO_2$, nem sempre oferecem a mesma performance para a vida elétrica como o AgCdO, dependendo da carga e da aplicação (veja tabela 5 em "Características dos contatos").

**Diretiva WEEE**

A diretiva Europeia 2002/96/CE de 27 janeiro de 2003 (Conhecida como a diretiva WEEE - "Waste Electrical and Electronic Equipment" refugo de equipamentos elétricos e eletrônicos). (Esta diretiva não é aplicável aos produtos Finder pois são componentes e não equipamentos).

## Categorias S I L e P L

**As categorias S I L e P L relacionam-se a confiabilidade estatística de Sistemas de Controles Elétricos Relativos a Segurança (SRECS), e não diretamente a componentes, como relés, usados em tais sistemas.**

**Não é portanto possível, ou correto, indicar as categorias P L ou S I L para relés. Categorias S I L ou P L referem-se somente para SRECS e podem ser calculadas somente pelos projetistas dos sistemas.**

**Entretanto, as informações a seguir podem ser utilizadas por todos os engenheiros que incorporam relés Finder em sistemas SRECS.**

### Classes S I L em acordo com a EN 61508

**A norma EN 61508-2 descreve os requisitos para segurança para sistemas elétricos e eletrônicos programáveis (SRECS). É uma norma muito geral que descreve alguns dos 350 aspectos diferentes que precisam ser considerados para definir a segurança e desempenho requeridos a tais sistemas.**

O S I L (Safety Integrity Level) - Nível de Integridade de Segurança, classifica uma de 4 classes (S I L 0 a S I L 3) os perigos e riscos são devidos a um particular mal funcionamento da aplicação. Isso gera por sua vez a necessidade para alguns SRECS associados de garantir um apropriado nível de confiabilidade.

Aplicações onde as consequências de uma falha do sistema de controle são mínimas (S I L 0) podem tolerar uma probabilidade estatística maior de que ocorram falhas.

Ao contrário, aplicações onde as consequências perigosas de uma falha sejam muito altas (S I L 3), devem ter um sistema de controle com confiabilidade mais alta possível.

A confiabilidade é especificada em termos de "Probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora".

Nota: EN 61508 não é uma norma prescrita da Diretiva Europeia de Máquinas porque é primeiramente destinada a sistemas complexos como plantas químicas e centrais elétricas, ou para uso como norma genérica para outras aplicações.

### Classes P L- segundo a EN 13849-1

A EN 13849-1 pretende especificamente cobrir máquinas e plantas de processos.

Similar a EN 61508 essa classifica o perigo e os riscos em uma de cinco (Performance Level - Nível de desempenho) classes. Descreve para cada classe a confiabilidade requerida para cada sistema de controle, definido em termos de "probabilidade estatística de falha perigosa do sistema por hora".

### Pontos em comum entre EN 61508 e EN 13849-1

O valor numérico para probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora são os mesmos para EN 61508 e EN 13849-1.

S I L 1 corresponde a PL B e PL C,S I L 2 corresponde a PL D e S I L 3 corresponde a PL E.

Ambas normas definem a probabilidade estatística de um SERCS falhar, e não a falha de um componente. É responsabilidade do projetista do sistema assegurar que a falha de um componente não comprometa o nível previsto de integridade e segurança do sistema.

| **IEC EN 61508** (Nível de Integridade de Segurança) | "Probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora" | **EN 13849-1** (Nível de Desempenho) |
|---|---|---|
| Nenhum requisito de segurança especial | $\geq 10^{-5} \ldots < 10^{-4}$ | A |
| 1 | $\geq 3 \times 10^{-6} \ldots < 10^{-5}$ | B |
| | $\geq 10^{-6} \ldots < 3 \times 10^{-6}$ | C |
| 2 | $\geq 10^{-7} \ldots < 10^{-6}$ | D |
| 3 | $\geq 10^{-8} \ldots < 10^{-7}$ | E |

### Confiabilidade de Componentes

O projetista do sistema de controle precisa considerar a confiabilidade dos componentes. A falha é mais facilmente previsível para um relé tendo uma carga média -alta em seu contato. Todavia como descrito na norma de confiabilidade para relés EN 61810-2:2005, os relés não são reparáveis, e é preciso ter atenção para esse fato para estimar a "probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora". Veja secção de Confiabilidade.

### Resumo

- Classificações S I L e P L são aplicados a sistemas e não componentes.
- Classificação P L se aplica a máquinas e plantas de processo, enquanto a classificação S I L se refere a sistemas complexos.
- EN 13849, que define a classificação PL deve entrar em vigor em 2009 e será obrigatória, portanto os fabricantes de componentes deverão fornecer as informações de confiabilidade.
- Para relés o número de ciclos de comutação antes da falha é predominantemente determinado pela vida dos contatos, e consequentemente é dependente das cargas nos contatos. As curvas F no catálogo Finder pode ser considerada como uma estimativa para fornecer um valor para $B_{10}$ para uma distribuição estatística da vida elétrica do tipo Weibull (para uma carga 230V AC1); do qual o MCTF pode ser obtido e finalmente o cálculo da "probabilidade estatística de uma falha perigosa do sistema por hora" para o sistema de controle.

## Certificações e homologações

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **CE** | **EU** |
| | | **ATEX** | **EU** |
| | Asociación de Normalización y Certificación, A.C. | ANCE | Mexico |
| | China quality Certification Centre | CCC | China |
| | Canadian Standards Association | CSA | Canada |
| EAC | EurAsian Conformity | EAC | Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan |
| | European Norms Electrical Certification | ENEC | Europe |
| | Electrotechnical Testing Institute | EZU | Czech Republic |
| | Germanischer Lloyd's | GL | Germany |
| | Istituto Italiano del Marchio di Qualità | IMQ | Italy |
| | Laboratoire Central des Industries Electriques | LCIE | France |
| | Lloyd's Register of Shipping | Lloyd's Register | United Kingdom |
| RINA | Registro Italiano Navale | RINA | Italy |
| | TÜV Rheinland | TUV | Germany |
| | Underwriters Laboratoires | UL | USA |
| | Underwriters Laboratoires | UL | USA Canada |
| | VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung | VDE | Germany |



III-2017, www.findernet.com