


# 1. Telecarga de programa

Con la balanza apagada, conecte la balanza al ordenador mediante el cable BV-5812, se encenderá el backlight.


Ejecutar el programa Telecarga.



Seleccionar el modelo F




Seleccionar Scale Software




Seleccionar Tipo de Comunicación (RS-232) y puerto serie

Pulsar la flecha

Seleccionar el fichero a cargar (p.ej. f.hex)



Pulsar la flecha




## 2. Telecarga de protocolos

Con la balanza apagada, conecte la balanza al ordenador mediante el cable BV-5812, se encenderá el backlight.


Ejecutar el programa Telecarga.



Seleccionar el modelo F




Seleccionar Protocol/Country




Seleccionar puerto serie y pulsar OK.


Seleccionar modelo y operación.




El programa mostrará el mensaje



Pulsar Aceptar




Seleccionar el protocolo a cargar



Pulsar Aceptar

Se iniciará la Telecarga del protocolo.




## CARGA DE PROTOCOLOS EN MODELO F-220

Conectar el alimentador de la balanza.

Conectar la balanza al PC mediante el cable BV-5812. Se encenderá el backlight.

En el programa de Telecarga seleccionar Serie F y Carga de Protocolos.

Seleccionar Protocolos F-210 y cargar el protocolo F-220



Una vez cargado, desconectar el cable de telecarga (BV-5812).

Encender la balanza.

Acceder a Modo Test.

Pulsar **C**

Programar PARAM =0

Pulsar Enter

Programar **PROTOC: 65** ( teclear 65)

Pulsar Enter. La balanza estará lista para recibir el resto de los protocolos.

Conectar el cable de comunicación ( Ref: BV-5858) entre el PC y la balanza.


Arrancar el programa de Telecarga.

Seleccionar serie F.

Seleccionar Protocolos.

Seleccionar puerto serie.

Seleccionar Protocolos F-220




Los protocolos se enviarán de forma consecutiva a la balanza.

Una vez se han enviado todos los protocolos, el programa de telecarga mostrará el mensaje **PROTOCOLS ARE READY ON SPI FLASH**

## CABLE DE TELECARGA BV-5812

## CABLE TELECARGA SERIE F



## CABLE DE COMUNICACIÓN BV-5858

