

Apparecchi per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza Sirios



- **Grande versatilità di installazione grazie alle diverse possibilità di montaggio: parete, soffitto, incasso murale e controsoffitto**
- **Kit di protezione IP65**
- **Pannello di segnalazione bifacciale per utilizzo come apparecchio di segnalazione di sicurezza**
- **Ampia gamma di lampade disponibili: 8W, 11W e 18W**
- **Sistema di monitoraggio con tecnologia CEWA GUARD**
- **Selettore di indirizzi a 20 posizioni**
- **Funzionamento misto per ogni singolo circuito: non permanente, permanente e permanente con interruttore grazie alla tecnologia STAR**

SIRIOS è la nuova famiglia di apparecchi per illuminazione di emergenza nata dall'esperienza del gruppo leader in Europa.

Grazie alla gamma completa, che comprende modelli da 8, 11 e 18, SIRIOS è adatta ad ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni, installabile in ambienti interni ed esterni grazie al kit di protezione IP65.

Con l'utilizzo del diffusore bifacciale, SIRIOS si trasforma in un apparecchio di segnalazione di sicurezza con visibilità di ben 28m.

Il reattore elettronico ad elevata efficienza contenuto all'interno di SIRIOS garantisce accensioni rapide a garanzia di prestazioni ed affidabilità.

Apparecchi per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza Sirios



- Apparecchio per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza
- Disponibile con lampade fluorescenti da 8W, 11W e 18W
- Installazione a parete, soffitto, controsoffitto e incasso murale
- Pannello bifacciale serigrafato disponibile come accessorio
- Kit di protezione IP65 per utilizzare l'apparecchio all'esterno
- Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR
- Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico



SIRIOS




SIRIOS
con pannello bifacciale

Distanza di visibilità	28 m
Flusso luminoso $\Phi_e/\Phi_{nominale}$ al termine della durata nominale	75 %
Materiale dell'involucro	ABS e Policarbonato (850°C resistente al filo incandescente)
Peso	0,80 kg (8W) / 0,97 kg (11W) / 1,00 kg (18W)
Colore dell'involucro	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a parete, soffitto, a vista ed incasso
Morsetti	3 x 2,5 mm ²
Tensione di collegamento	220 - 240 V, 50/60 Hz, 176 - 275 V DC
Corrente assorbita con funzionamento a batteria	30 mA (8W) / 40mA (11W) / 70mA (18W)
Potenza allacciata alla rete	16 VA (8W) / 18 VA (11W) / 30 VA (18W)
Intervallo di temperatura ammesso	-10 °C ... +40 °C
Lampade	8 W/T16, 450 lm 11 W/TC-SEL, 900 lm 18 W/TC-L, 1150 lm

Dati per l'ordine

Tipo	Descrizione	Codice
SIRIOS 8W CG-S	Apparecchio per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza con lampada fluorescente da 8W, controllo CEWA GUARD e selettore indirizzi a 20 posizioni	O-S8-CGS
SIRIOS 11W CG-S	Apparecchio per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza con lampada fluorescente da 11W, controllo CEWA GUARD e selettore indirizzi a 20 posizioni	O-S11-CGS
SIRIOS 18W CG-S	Apparecchio per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza con lampada fluorescente da 18W, controllo CEWA GUARD e selettore indirizzi a 20 posizioni	O-S18-CGS

Dimensioni in mm



* Con l'utilizzo del kit di protezione IP65 opzionale

Apparecchi per illuminazione di emergenza e segnalazione di sicurezza Sirios



Kit per incasso O-S-RB



Kit di protezione O-S-IP

Accessori

Tipo		Codice
Pannello di segnalazione bifacciale con indicazione in BASSO		O-S-PSD
Pannello di segnalazione bifacciale con indicazione DESTRA / SINISTRA		O-S-PSLR
Kit per incasso murale e controsoffitto		O-S-RB
Kit di protezione IP65		O-S-IP
Staffa per montaggio verticale		O-MP41
Staffa per montaggio orizzontale		O-PU41
Griglia di protezione		170-000-210
Pittogramma adesivo con indicazione verso il BASSO		O-S-LGD300
Pittogramma adesivo con indicazione verso DESTRA		O-S-LGD200
Pittogramma adesivo con indicazione verso SINISTRA		O-S-LGD100