

Exercícios de desenho de redes ANA e ANN

Ex. 1 – Desenhe as redes ANA e ANN representativas do projecto seguinte.

Actividades	Duração	Act. Precedentes
A	4	--
B	8	A
C	9	A
D	7	B,C
E	5	D

Ex. 2 – Desenhe as redes ANA e ANN representativas do projecto seguinte.

Actividades	Duração	Act. Precedentes
A	4	--
B	2	--
C	3	E
D	2	A
E	1	B,D
F	4	D
G	5	F

Ex. 3 – Desenhe as redes ANA e ANN representativas do projecto seguinte.

Actividades	Duração	Act. Precedentes
A	8	--
B	9	--
C	6	A
D	5	B
E	4	A, B
F	3	C, E
G	7	C, D, E