



LIBRETTO DI COMPARAZIONE

per pompe sommergibili DAB FK

COMPARISON BOOKLET

for DAB submersible pumps FK



Guida per la comparazione e la sostituzione dei principali modelli di pompe per acque cariche con le nuove gamma di pompe **DAB FK 1.1 -11kW DN65-DN150**.

Nelle tabelle seguenti per i singoli modelli di pompe della concorrenza viene suggerita l'alternativa pompa FK più vicina alle prestazioni idrauliche della pompa installata e gli accessori necessari alla sostituzione.

- Note:**
- I modelli suggeriti sono scelti mediando le prestazioni su tutto il range di funzionamento delle singole pompe, **per punti di lavoro precisi e per la certezza della migliore soluzione suggeriamo di fare riferimento invece al catalogo tecnico o al nostro programma di selezione DNA**
 - **In caso di sostituzione saranno da valutare gli assorbimenti e la taratura del quadro elettrico. Consigliamo inoltre di verificare le dimensioni di ingombro della pompa con l'impianto esistente.**

Guide for comparison and replacement of the main models of pumps for sewage with the new range **DAB FK 1.1-11kW DN65-DN150**.

The following tables suggest the alternative pump FK closer to the hydraulic performance of the pump installed of competition and the accessories needed to replace them.

- Note:**
- The models suggested have been chosen by averaging the performance curves across the operating range of each pump model. **To ensure the best correspondence for a precise duty point, we suggest refer to our technical catalogue or our selection program DNA.**
 - **In case of replacement, the real current absorption and consequent electrical calibration has to be evaluated. Make sure the pump dimensions fit the existing installation.**

DAB FEKA	2
Xylem / Flygt	4
Sulzer ABS	8
GRUNDFOS	11
ZENIT	12
KSB	14
Caprari.....	15
Xylem / Lowara	16
HOMA.....	16
EBARA.....	18
JUNG.....	19

DAB FEKA

DAB FEKA							DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling
FEKA 2500	VORTEX	65	FEKA 2500.4T	2,8	1,4	62	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
FEKA 2500	VORTEX	65	FEKA 2500.2T	2,8	1,8	62	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
FEKA 2500	VORTEX	65	FEKA 2700.2T	3	2,18	62	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
FEKA 3000	VORTEX	80	FEKA 3030.4T	2,5	1,8	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
FEKA 3000	VORTEX	80	FEKA 3040.4T	3,5	2,8	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
FEKA 3000	VORTEX	80	FEKA 3000.4T	4,6	3,1	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
FEKA 3000	VORTEX	80	FEKA 3000.2T	5	3,6	67	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
FEKA 3000	VORTEX	80	FEKA 3500.2T	5	4,2	67	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
FEKA 3000	VORTEX	80	FEKA 3700.2T	6	5,5	67	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4050.4T D	5	3,8	98	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4000.4T D	7,5	6	98	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4100.4T S/D	9	7,5	98	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4120. 4T S/D	13,5	8,75	98	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4100 2T S/D	12	7	83	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4125.2T S/D	13,5	8	83	FKV 80 60.2 T5 *	60171425	6,9	6	80
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4150 2T S/D	13,5	10,8	83	FKV 80 75.2 T5 *	60170434	8,3	7,5	80
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4180 2T S/D	16,9	13,1	83	FKV 80 92.2 T5 *	60171426	10,2	9,2	80
FEKA 4000	VORTEX	100	FEKA 4200 2T S/D	19,5	15	83	FKV 80 110.2 T5 *	60170429	12,1	11	80

* Attenzione, la pompa proposta ha un diametro di mandata diverso, nella sostituzione considerare l'accessorio di accoppiamento corretto.


* Please note the pump suggested has a different outlet DN, in the replacement be careful to select the correct adaptor.

Note: Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: necessari quando bisogna installare un FK su di un dispositivo di accoppiamento delle FEKA

Adaptors: necessary when FK is going to be install on old coupling system of FEKA series



Descrizione Description	Codice Code
ADATTATORE FK 65 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA2500 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK65 - FEKA 2500	60172547
ADATTATORE FK 80 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA3000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK80 - FEKA 3000	60171768
ADATTATORE FK 100 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 4000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK100 - FEKA 4000	60171770
ADATTATORE FK 65 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 3000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK 65 - FEKA 3000	60171774
ADATTATORE FK 80 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 4000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK80 - FEKA 4000	60171776
ADATTATORE FK 150 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 6000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK150 - FEKA 6000	60171772


DAB FEKA							DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling
FEKA 3000	S. Channel	80	FEKA RC 3500 2T	8	4,5	50	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
FEKA 3000	S. Channel	80	FEKA RC 3700 2T	10	5,4	50	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
FEKA 6000	S. Channel	150	FEKA 6075.6T	6,3	5,2	95	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
FEKA 6000	S. Channel	150	FEKA 6100.6T	6,4	5,75	108	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
FEKA 6000	S. Channel	150	FEKA 6120.4T	12,7	8,5	95	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
FEKA 6000	S. Channel	150	FEKA 6150.4T	14,0	10,9	95	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100

Note: Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: necessari quando bisogna installare un FK su di un dispositivo di accoppiamento delle FEKA

Adaptors: necessary when FK is going to be install on old coupling system of FEKA series



Descrizione Description	Codice Code
ADATTATORE FK 65 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA2500 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK65 - FEKA 2500	60172547
ADATTATORE FK 80 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA3000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK80 - FEKA 3000	60171768
ADATTATORE FK 100 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 4000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK100 - FEKA 4000	60171770
ADATTATORE FK 65 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 3000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK 65 - FEKA 3000	60171774
ADATTATORE FK 80 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 4000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK80 - FEKA 4000	60171776
ADATTATORE FK 150 - PIEDE DI ACCOPPIAMENTO FEKA 6000 COUPLING SYSTEM ADAPTOR FK150 - FEKA 6000	60171772

Xylem / Flygt

Xylem / Flygt								DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling
C3085	S. Channel	80	C3085MT	432	2,6	2	76	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
C3085	S. Channel	80	C3085MT	434	1,8	1,4	76	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
C3085	S. Channel	80	C3085MT	436	1,8	1,3	76	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
C3085	S. Channel	80	C3085MT	438	1,8	1,3	64	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
C3085	S. Channel	80	C3085MT	632	1,3	0,9	76	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
C3102	S. Channel	100	C3102LT	410		3	55	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
C3102	S. Channel	100	C3102LT	411		2,3	52	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
C3102	S. Channel	100	C3102LT	412		1,6	54	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
C3102	S. Channel	100	C3102LT	440		2,9	100	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
C3102	S. Channel	100	C3102LT	441		2	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	100
C3102	S. Channel	100	C3102LT	444		1,9	100	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
C3102	S. Channel	100	C3102MT	430		3,1	76	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
C3102	S. Channel	100	C3102MT	432		2,2	76	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
C3102	S. Channel	100	C3102MT	433		1,6	76	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
C3102	S. Channel	100	C3102MT	434		1,7	76	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	100
C3102	S. Channel	100	C3102MT	435		2,4	76	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	100
C3126	S. Channel	100	C3126HT	461		4,8	76	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
C3126	S. Channel	100	C3126HT	462		4,1	76	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
C3126	S. Channel	100	C3126HT	467		6,7	76	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
C3126	S. Channel	100	C3126MT	430		6,1	77	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
C3126	S. Channel	100	C3126MT	432		4,1	77	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: necessari quando bisogna installare un FK su di un dispositivo di accoppiamento Xylem / Flygt

Adaptors: necessary when FK is going to be install on old coupling system of Xylem / Flygt



Descrizione Description	Codice Code
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN65 FLYGT COUPLING ADAPTER DN65	60169712
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN80 FLYGT COUPLING ADAPTER DN80	60169713
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN100 FLYGT COUPLING ADAPTER DN100	60169715
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN150 FLYGT COUPLING ADAPTER DN150	60169717

Xylem / Flygt								DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling
C3127	S. Channel	100	C3127HT	430		5,8	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	431		4,4	90	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	432		3,8	87	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	433		2,8	82	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	434		2,8	80	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	435		5,2	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	436		2	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	481		4,7	100	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	483		4,7	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	484		4,7	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127HT	485		4,7	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
C3127	S. Channel	100	C3127LT	441		5,9	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
C3127	S. Channel	100	C3127LT	442		4,2	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
C3127	S. Channel	150	C3127MT	430		5,9		FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
C3127	S. Channel	150	C3127LT	441		5,9		FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
C3127	S. Channel	150	C3127MT	432		5,9		FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
C3127	S. Channel	150	C3127MT	433		5,9		FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
C3127	S. Channel	150	C3127LT	441		5,9		FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
D3068	Vortex	65	D3068.180 HT	214	3,2	2,4	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
D3068	Vortex	65	D3068.180 HT	220	3,2	2,4	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
D3068	Vortex	65	D3068.180 MT	470	2,8	2	65	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
D3068	Vortex	80	D3068.180 MT	470	2,8	2	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
D3068	Vortex	80	D3068.180 MT	471	2,8	2	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
D3068	Vortex	80	D3068.180 MT 1	472	2,2	1,5	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
D3085	Vortex	80	D3085.183 HT	278	3	2,4	52	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
D3085	Vortex	80	D3085.183 MT	470	2,6	2	76	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
D3085	Vortex	80	D3085.183 MT	472	2,6	2	76	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
D3085	Vortex	80	D3085.183 MT	474	2,6	2	76	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: necessari quando bisogna installare un FK su di un dispositivo di accoppiamento Xylem / Flygt

Adaptors: necessary when FK is going to be install on old coupling system of Xylem / Flygt



Descrizione Description	Codice Code
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN65 FLYGT COUPLING ADAPTER DN65	60169712
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN80 FLYGT COUPLING ADAPTER DN80	60169713
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN100 FLYGT COUPLING ADAPTER DN100	60169715
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN150 FLYGT COUPLING ADAPTER DN150	60169717

Xylem / Flygt								DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling
D3102	Vortex	80	D3102.181 HT	276	5,5	4,4	52	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
D3102	Vortex	80	D3102.181 HT	278	5,4	4,4	52	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
D3102	Vortex	100	D3102.181 MT	470	3,8	3,1	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
D3102	Vortex	100	D3102.181 MT	471	3,8	3,1	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
D3127	Vortex	80	D3127.182 HT	275	8,9	7,4	76	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
D3127	Vortex	80	D3127.182 HT	276	8,9	7,4	76	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
D3127	Vortex	80	D3127.182 HT	277	8,9	7,4	76	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
D3127	Vortex	100	D3127.182 MT	470	6,9	5,9	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
D3127	Vortex	100	D3127.182 MT	471	6,9	5,9	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
D3127	Vortex	100	D3127.182 MT	472	5,4	4,7	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
D3085	Channels	80	N3085 MT	460	2,5	2	-	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
D3085	Channels	80	N3085 MT	461	1,6	2	-	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
D3085	Channels	80	N3085 MT	462	1,7	1,3	-	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
D3085	Channels	80	N3085 MT	463	1,3	0,9	-	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
D3085	Channels	80	N3085 MT	465	2,5	2	-	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
D3085	Channels	80	N3085 SH	256	2,0	1,6	-	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
N3102	Channels	80	N3102SH	256	5,29	4,2	-	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
N3127	Channels	80	N3127SH	248	8,76	7,4	-	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
N3127	Channels	80	N3127SH	247	8,76	7,4	-	FKV 80 92.2 T5	60171426	10,2	9,2	80
N3127	Channels	80	N3127SH	249	8,76	7,4	-	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
N3153	Channels	80	N3153SH	275	-	15	-	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
N3102	Channels	100	N3102LT	420	3,7	3,1		FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
N3102	Channels	100	N3102LT	421	3,7	3,1		FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
N3102	Channels	100	N3102MT	460	3,7	3,1		FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
N3102	Channels	100	N3102MT	461	3,3	2,8		FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
N3102	Channels	100	N3102MT	461	3,7	3,1		FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
N3102	Channels	100	N3102MT	462	3,7	3,1		FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	100
N3102	Channels	100	N3102MT	463	3,7	3,1		FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	100
N3102	Channels	100	N3102MT	464	3,7	3,1		FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: necessari quando bisogna installare un FK su di un dispositivo di accoppiamento Xylem / Flygt

Adaptors: necessary when FK is going to be install on old coupling system of Xylem / Flygt



Descrizione Description	Codice Code
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN65 FLYGT COUPLING ADAPTER DN65	60169712
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN80 FLYGT COUPLING ADAPTER DN80	60169713
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN100 FLYGT COUPLING ADAPTER DN100	60169715
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN150 FLYGT COUPLING ADAPTER DN150	60169717

Xylem / Flygt								DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
N3127	Channels	100	N3127MT	437		5,9		FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
N3127	Channels	100	N3127HT	487	7,0	5,9		FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
N3127	Channels	100	N3127HT	488		4,7		FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
N3127	Channels	100	N3127HT	488	7,0	5,9		FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
N3127	Channels	100	N3127HT	489	7,0	5,9		FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
N3153	Channels	100	N3153HT	455	15,7	9		FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
N3153	Channels	100	N3153HT	456	15,5	9		FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
N3153	Channels	150	N3153MT	433		7.5		FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
N3127	Channels	150	N3127MT	437		4.7		FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
N3153	Channels	150	N3153MT	434		7.5		FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
N3127	Channels	150	N3127LT	420		5.9		FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
N3127	Channels	150	N3127MT	438		4.7		FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
N3127	Channels	150	N3127MT	439		4.7		FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
N3127	Channels	150	N3127LT	422		5.9		FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: necessari quando bisogna installare un FK su di un dispositivo di accoppiamento Xylem / Flygt

Adaptors: necessary when FK is going to be install on old coupling system of Xylem / Flygt



Descrizione <i>Description</i>	Codice <i>Code</i>
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN65 <i>FLYGT COUPLING ADAPTER DN65</i>	60169712
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN80 <i>FLYGT COUPLING ADAPTER DN80</i>	60169713
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN100 <i>FLYGT COUPLING ADAPTER DN100</i>	60169715
ADATTATORE DISPOSITIVO DI ACCOPPIAMENTO FLYGT DN150 <i>FLYGT COUPLING ADAPTER DN150</i>	60169717

Sulzer ABS

Sulzer ABS								DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
AS	Vortex	65	AS 0630. 186-S13/4-D		1,9	1,3	60	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
AS	Vortex	65	AS 0631.128-S12/2-D		1,8	1,2	40	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
AS	Vortex	65	AS 0631.128-S12/2-D		1,7	1,2	40	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
AS	Vortex	65	AS 0631.142-S17/2-D		2,3	1,7	40	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
AS	Vortex	65	AS 0631.151-S30/2-D		3,7	3	40	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4	65
AS	Vortex	80	AS 0830. 160-S13/4-D		1,9	1,3	60	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AS	Vortex	80	AS 0830. 160-S13/4-D		1,9	1,3	60	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AS	Vortex	80	AS 0830. 186-S13/4-D		1,9	1,3	60	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AS	Vortex	80	AS 0830. 205-S22/4-D		2,9	2,2	60	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AS	Vortex	80	AS 0831. 198-S22/4-D		2,9	2,2	60	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AS	Vortex	80	AS 0831. 205-S22/4-D		2,9	2,2	60	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AS	S.Channel	80	AS 0840. 110-S12/2-W		1,8	1,2	30	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AS	S.Channel	80	AS 0840. 110-S12/2-D		1,7	1,2	30	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AS	S.Channel	80	AS 0840. 118-S12/2-W		1,8	1,2	30	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AS	S.Channel	80	AS 0840. 118-S12/2-D		1,7	1,2	30	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AS	S.Channel	80	AS 0840. 128-S17/2-D		2,3	1,7	30	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AS	S.Channel	80	AS 0840. 142-S26/2-D		3,4	2,6	30	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
AS	S.Channel	80	AS 0841. 152-S13/4-D		1,9	1,3	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AS	S.Channel	80	AS 0841. 161-S13/4-D		1,9	1,3	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AS	S.Channel	80	AS 0841. 177-S13/4-D		1,9	1,3	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AS	S.Channel	80	AS 0841. 196-S22/4-D		2,9	2,2	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	5	2,5	2,0	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	6	2,5	2,0	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	4	2,5	2,0	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	3	2,5	2,0	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	1	4,0	3	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	2	4,0	3	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AFP	Vortex	80	AFP 0831	3	4,0	3	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AFP	Vortex	80	AFP 0832	4	8,4	7	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
AFP	Vortex	80	AFP 0832	3	8,4	7	80	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
AFP	Vortex	80	AFP 0832	1	8,4	7	80	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
AFP	Vortex	80	AFP 0834	1	13,3	11	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
AFP	Vortex	80	AFP 0834	3	13,3	11	80	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
AFP	Vortex	80	AFP 0834	4	13,3	11	80	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
AFP	Vortex	80	AFP 0835	2	13,3	11	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
AFP	Vortex	80	AFP 0835	3	13,3	11	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
AFP	Vortex	80	AFP 0835	6	13,3	11	80	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
AFP	Vortex	80	AFP 0835	4	13,3	11	80	FKV 80 92.2 T5	60171426	10,2	9,2	80

S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale

Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Sulzer ABS								DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling
AFP	S.Channel	80	AFP 0841	3	1,9	1,3	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AFP	S.Channel	80	AFP 0841	3	2,5	2,0	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AFP	S.Channel	80	AFP 0841	2	4,0	3	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AFP	S.Channel	80	AFP 0841	1	2,9	2,2	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AFP	S.Channel	80	AFP 0844	2	8,4	7	45	FKV 80 92.2 T5	60171426	10,2	9,2	80
AFP	S.Channel	80	AFP 841	2		1.3	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AFP	S.Channel	80	AFP 841	1		1.95	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AFP	S.Channel	80	AFP 841	2		1.95	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AFP	S.Channel	80	AFP 841	2		2.2	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
AFP	S.Channel	80	AFP 841	1		3	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
AFP	S.Channel	80	AFP 841	A		3	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
AFP	S.Channel	80	AFP 842	1		4	80	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
AFP	Vortex	100	AFP 1032	4	5,0	4	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
AFP	Vortex	100	AFP 1032	3	5,0	4	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
AFP	Vortex	100	AFP 1032	3	7,2	6	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
AFP	Vortex	100	AFP 1032	1	10,8	9	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
AFP	Vortex	100	AFP 1032	A	10,8	9	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1041	1	4,0	3,0	90	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1041	2	4,0	3,0	90	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1041	3	2,9	2,2	90	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
AFP	S.Channel	100	AFP 1041	4	2,5	2,0	90	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
AFP	S.Channel	100	AFP 1042	3	5,0	4,0	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1042	1	7,2	6,0	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1042	2	7,2	6,0	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1042	3	7,2	6,0	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1042	1	10,8	9,0	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1049	A	10,8	9,0	80	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1049	2	10,8	9,0	80	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1049	3	7,2	6,0	80	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
AFP	S.Channel	100	AFP 1049	4	5,0	4,0	80	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
AFP	S. Channel	150	1541 M90/4	A	10,8	9	100	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
AFP	S. Channel	150	1541 M60/4	1	7,2	6	100	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
AFP	S. Channel	150	1541 M60/4	2	7,2	6	100	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
AFP	S. Channel	150	1541 M40/4	3	5,0	4	100	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
AFP	S. Channel	150	1541 M40/4	4	5,0	4	100	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
AFP	S. Channel	150	1541 M40/4	5	5,0	4	100	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100

S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale

Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Sulzer ABS								DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	Curva Imp. N°	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 kW	P2 kW	Pass. Libero Solid Handling
XFP	Vortex	80	XFP 80C-VX.4-PE 15/4		1,8	1,5	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
XFP	Vortex	80	XFP 80C-VX.5-PE 15/4		1,8	1,5	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
XFP	Vortex	80	XFP 80C-VX.2-PE 22/4		2,5	2,2	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80C-CB1.4-PE 22/4		2,5	2,2	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80C-CB1.3-PE 22/4		2,5	2,2	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80C-CB1.2-PE 29/4		3,4	3	80	FKC 80 30.4 T5	60176871	3,6	3	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80C-CB1.2-PE 13/6		1,6	1,3	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80C-CB1.1-PE 13/6		1,6	1,3	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80E-CB1.4-PE 70/2		7,7	7	80	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
XFP	S.Channel	80	XFP 80E-CB1.3-PE 110/2		12,1	11	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
XFP	S.Channel	80	XFP 81C-CB1.1-PE 40/2		4,5	4	80	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
XFP	S.Channel	100	XFP 100C-CB1.4-PE 22/4		2,5	2,2	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
XFP	S.Channel	100	XFP 100C-CB1.3-PE 22/4		2,5	2,2	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
XFP	S.Channel	100	XFP 100C-CB1.2-PE 29/4		3,4	3	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
XFP	S.Channel	100	XFP 100C-CB1.4-PE 13/6		1,6	1,3	100	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
XFP	S.Channel	100	XFP 100C-CB1.2-PE 13/6		1,6	1,3	100	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
XFP	S.Channel	100	XFP 100C-CB1.1-PE 13/6		1,6	1,3	100	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
XFP	S.Channel	100	XFP 100E-CB1.5-PE 40/4		4,4	4	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
XFP	S.Channel	100	XFP 100E-CB1.4-PE 60/4		6,7	6	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
XFP	S.Channel	100	XFP 100E-CB1.3-PE 60/4		6,7	6	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
XFP	S.Channel	100	XFP 100E-CB1.2-PE 90/4		9,9	9	100	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 90/4-E	1	9,9	9	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 90/4-E	2	9,9	9	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 90/4-E	3	9,9	9	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 60/4-E	3	6,7	6	-	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 60/4-E	4	6,7	6	-	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 60/4-E	5	6,7	6	-	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 40/4-E	5	4,4	4	-	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
XFP	S. Channel	150	150E CB1 PE 40/4-E	6	4,4	4	-	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
XFP	Channels	150	150E CB2 PE 90/4-E	2	9,9	9	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
XFP	Channels	150	150E CB2 PE 60/4-E	4	6,7	6	-	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
XFP	Channels	150	150E CB2 PE 49/4-E	5	5,5	4,9	-	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100

S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale

Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

GRUNDFOS

GRUNDFOS							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
SLV	Vortex	65	SLV.65.65.22.2	2,8	2,2	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
SLV	Vortex	65	SLV.65.65.30.2	3,8	3	65	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3,0	65
SLV	Vortex	65	SLV.65.65.40.2	4,8	4	65	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4,0	65
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.11.4	1,5	1,1	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.15.4	2,1	1,5	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.22.4	2,9	2,2	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.40.4	4,8	4	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4,0	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.40.2	4,8	4	80	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4,0	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.60.2	6,9	6	80	FKV 80 60.2 T5	60170428	6,9	6,0	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.75.2	8,7	7,5	80	FKV 80 75.2 T5	60170428	8,3	7,5	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.92.2	10,5	9,2	80	FKV 80 92.2 T5	60170428	10,2	9,2	80
SLV	Vortex	80	SLV.80.80.110.2	12,5	11	80	FKV 80 110.2 T5	60171443	12,1	11,0	80
SLV	Vortex	100	SLV.100.100.30.4	3,7	3	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3,0	100
SL1	S.Channel	65	SL1.50.65.30.2	3,8	3	50	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
SL1	S.Channel	65	SL1.50.65.40.2	4,8	4	50	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3,0	50
SL1	S.Channel	80	SL1.80.80.15.4	1,9	1,5	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
SL1	S.Channel	80	SL1.80.80.22.4	2,7	2,2	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
SL1	S.Channel	80	SL1.80.80.30.4	3,7	3	80	FKC 80 30.4 T5	60176871	3,6	3,0	80
SL1	S.Channel	80	SL1.80.80.40.4	4,8	4	80	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
SL1	S.Channel	80	SL1.80.80.55.4	6,4	5,5	80	FKC 80 55.4 T5	60176854	6,3	5,5	80
SL1	S.Channel	80	SL1.80.80.75.4	8,6	7,5	80	FKC 80 75.4 T5	60176855	8,1	7,5	80
SL1	S.Channel	100	SL1.80.100.15.4	1,9	1,5	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
SL1	S.Channel	100	SL1.80.100.22.4	2,7	2,2	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
SL1	S.Channel	100	SL1.80.100.30.4	3,7	3	80	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
SL1	S.Channel	100	SL1.80.100.40.4	4,8	4	80	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
SL1	S.Channel	100	SL1.80.100.55.4	6,4	5,5	80	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
SL1	S.Channel	100	SL1.80.100.75.4	8,6	7,5	80	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
SL1	S.Channel	100	SL1.100.100.40.4	4,8	4	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
SL1	S.Channel	100	SL1.100.100.55.4	6,4	5,5	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
SL1	S.Channel	100	SL1.100.100.75.4	8,6	7,5	100	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
SL1	S.Channel	150	SL1.100.150.40.4	4,8	4	100	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
SL1	S.Channel	150	SL1.100.150.55.4	6,4	5,5	100	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
SL1	S.Channel	150	SL1.100.150.75.4	8,6	7,5	100	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

ZENIT

ZENIT							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
DGN	Vortex	80	DGN 200/4/80	2	1,5	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
DGN	Vortex	65	DGN 250/2/65	2,5	1,8	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
DGN	Vortex	65	DGN 300/2/65	2,9	2,2	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
DGN	Vortex	65	DGN 400/2/65	4	3	65	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
DGN	Vortex	65	DGN 400/4/65	3,4	3	65	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
DGN	Vortex	65	DGN 550/2/65	5	4,1	65	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4	65
MAN	S.Channel	65	MAN 250/2/65	2,3	1,8	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
MAN	S.Channel	65	MAN 300/2/65	2,9	2,2	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
MAN	S.Channel	65	MAN 400/2/65	4	3	45	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
MAN	S.Channel	65	MAN 550/65/2	5	4,1	50	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3	50
DRN	Channels	65	DRN 250/2/65	2,5	1,8	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
DRN	Channels	65	DRN 300/2/65	2,9	2,2	40	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3	50
DRN	Channels	65	DRN 400/2/65	4	3	50	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
DRN	Channels	65	DRN 550/2/65	5	4,1	50	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3	50
DGN	Vortex	80	DGN 300/4/80	2,9	2,2	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
DGN	Vortex	80	DGN 400/4/80	3,7	3	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
DGN	Vortex	80	DGN 550/2/80	5	4	80	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
DRN	Channels	80	DRN 300/2/80	2,9	2,2	40	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4,0	80
DRN	Channels	80	DRN 200/4/80	2	1,5	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
DRN	Channels	80	DRN 300/4/80	2,9	2,2	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
DRN	Channels	80	DRN 400/4/80	3,7	3	80	FKC 80 30.4 T5	60176871	3,6	3,0	80
DRP	Channels	80	DRP 550/4/80	5,9	4,6	70	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
MAN	S.Channel	80	MAN 250/2/80	2,5	1,8	40	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
MAN	S.Channel	80	MAN 300/2/80	2,9	2,2	40	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4,0	80
MAN	S.Channel	80	MAN 400/2/80	4	3	40	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4,0	80
MAN	S.Channel	80	MAN 200/4/80	2	1,5	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
MAN	S.Channel	80	MAN 300/4/80	2,9	2,2	80	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
MAN	S.Channel	80	MAN 400/4/80	3	3	80	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
MAN	S.Channel	80	MAN 150/6/80	1,6	1,1	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
DRP	Channels	80	DRP 750/4/80	8,6	6,5	70	FKC 80 55.4 T5	60176854	6,3	5,5	80
DRP	Channels	80	DRP 1000/4/80	11,5	8,9	60	FKC 80 75.4 T5	60176855	8,1	7,5	80
DRN	Channels	80	DRN 150/6/80	1,6	1,1	80	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
DGN	Vortex	100	DGN 300/4/100	2,9	2,2	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
DGN	Vortex	100	DGN 400/4/100	3,7	3	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
DGP	Vortex	100	DGP 1000/4/100	11,5	8,9	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
DGP	Vortex	100	DGP 1500/4/100	15,8	13,6	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
DGP	Vortex	100	DGP 1500/4/100	15,8	13,6	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
DGP	Vortex	100	DGP 550/4/100	5,9	4,6	80	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
DGP	Vortex	100	DGP 750/4/100	8,6	6,5	85	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
DGP	Vortex	80	DGP 750/4/80	8,6	6,5	60	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

ZENIT							DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling
DRN	Channels	100	DRN 400/2/100	4	3	50	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
DRN	Channels	100	DRN 550/2/100	5	4	50	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
DRN	Channels	100	DRN 200/4/100	2	1,5	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
DRN	Channels	100	DRN 300/4/100	2,9	2,2	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
DRN	Channels	100	DRN 400/4/100	3,7	3	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
DRN	Channels	100	DRN 150/6/100	1,6	1,1	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
DRN	Channels	100	DRN 250/6/100	2,6	1,8	100	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
DRP	Channels	100	DRP 1000/2/100	12,4	10	75	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
DRP	Channels	100	DRP 550/4/100	5,9	4,6	65	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
DRP	Channels	100	DRP 750/4/100	8,6	6,5	85	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
DRP	Channels	100	DRP 1000/4/100	11,5	11,5	80	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
MAN	S.Channel	100	MAN 200/4/100	2	1,5	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
MAN	S.Channel	100	MAN 300/4/100	2,9	2,2	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
MAN	S.Channel	100	MAN 400/4/100	3,7	3	80	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
MAN	S.Channel	100	MAN 150/6/100	1,6	1,1	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
SMP	S.Channel	100	SMP 400/4/100	4,1	3	75	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
SMP	S.Channel	100	SMP 750/4/100	8,6	6,5	80	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
SMP	S.Channel	100	SMP 1000/4/100	11,5	8,9	80	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
MAN	S.Channel	150	MAN 250/6/150	2,6	1,8	100	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
SBP	S.Channel	150	SBP 750/4/150	8,6	6,5	70	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
SBP	S.Channel	150	SBP 1000/4/150	11,5	8,9	70	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
SMP	S.Channel	150	SMP 400/4/150	4,1	3	100	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
SMP	S.Channel	150	SMP 750/4/150	8,6	6,5	100	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
SMP	S.Channel	150	SMP 1000/4/150	11,5	8,9	100	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
UNIQA	Vortex	80	ZUG V 080A 135	6,1	5,5	80	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
UNIQA	Vortex	80	ZUG V 080A 185	12,1	11	80	FKV 80 92.2 T5	60171426	10,2	9,2	80
UNIQA	Vortex	80	ZUG V 080B 155	8,3	7,5	80	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
UNIQA	Vortex	80	ZUG V 080B 170	8,3	7,5	80	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
UNIQA	Vortex	100	ZUG V 100B 190	4,5	4	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
UNIQA	Vortex	100	ZUG V 100B 210	6,15	5,5	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
UNIQA	Vortex	100	ZUG V 100B 235	8,3	7,5	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
UNIQA	Vortex	100	ZUG V 100B 245	9,9	9	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
UNIQA	Vortex	100	ZUG V 100B 245	9,9	9	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

KSB

KSB							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
AMAREX-N	Vortex	65	F65-170/032 ULG-120	4	3,1	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
AMAREX-N	Vortex	65	F65-170/032 ULG-128	4	3,1	65	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
AMAREX-N	Vortex	65	F65-170/032 ULG-136	4	3,1	65	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
AMAREX-N	Vortex	65	F65-170/032 ULG-146	5,3	4,2	65	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4	65
AMAREX-N	Vortex	65	F65-170/032 ULG-152	5,3	4,2	65	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4	65
AMAREX-N	Vortex	65	F65-220/004 ULG-165	1,94	1,3	65	FKV 65.11.4 T5	60172586	1,3	1,1	50
AMAREX-N	Vortex	80	F80-220/034 ULG-120	2,6	1,9	76	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AMAREX-N	Vortex	80	F80-220/034 ULG-135	2,6	1,9	76	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
AMAREX-N	Vortex	80	F80-220/034 ULG-150	2,6	1,9	76	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AMAREX-N	Vortex	80	F80-220/034 ULG-165	3,5	2,6	76	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
AMAREX N	S.channel	80	D80-220/034 ULG-154	2,6	1,9	65	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AMAREX N	S.channel	80	D80-220/034 ULG-168	2,6	1,9	65	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AMAREX N	S.channel	80	D80-220/034 ULG-180	2,6	1,9	65	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
AMAREX N	S.channel	80	D80-220/034 ULG-190	2,6	1,9	65	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
KRT	vortex	80	F 80-250 /54 Ø190	6,71	5,5	76	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
KRT	vortex	80	F 80-250 /54 Ø210	6,71	5,5	76	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
KRT	vortex	80	F 80-250 /54 Ø237	6,71	5,5	76	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
KRT	s.channel	80	D 80-250 /54 Ø225	6,71	5,5	40	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
KRT	s.channel	80	D 80-250 /74 Ø240	8,98	7,5	40	FKC 80 55.4 T5	60176854	6,3	5,5	80
KRT	s.channel	80	D 80-250 /114 Ø255	13,4	11,8	40	FKC 80 75.4 T5	60176855	8,1	7,5	80
AMAREX N	vortex	100	F100-220/034 ULG-150	3,5	2,6	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
AMAREX N	vortex	100	F100-220/034 ULG-195	5,1	3,7	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
AMAREX N	vortex	100	F100-220/034 ULG-210	5,1	3,7	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
AMAREX N	S.Channel	100	D100-220/034 ULG-195	3,5	2,6	76	FKC 100 30.4 T5	60176873	3,7	3,0	100
AMAREX N	S.Channel	100	D100-220/034 ULG-209	5,1	3,7	76	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
AMAREX N	S.Channel	100	D100-220/034 ULG-220	5,1	3,7	76	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
KRT	vortex	100	F 100-250 /54 Ø200	6,7	5,5	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
KRT	vortex	100	F 100-250 /54 Ø237	6,7	5,5	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
KRT	vortex	100	F 100-250 /74 Ø249	9,0	7,5	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
KRT	s.channel	100	E 100-250 /54 Ø202	6,7	5,5	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
KRT	s.channel	100	E 100-250 /54 Ø220	6,7	5,5	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
KRT	s.channel	100	E 100-250 /74 Ø245	9,0	7,5	100	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100

S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale

Note: Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: in caso di sostituzione di un'installazione fissa su dispositivo KSB, consultate il servizio clienti DAB per la verifica del corretto accoppiamento.

Adaptors: if it is a replacement in an existing KSB fixed installation contact the DAB customer service to verify the correct coupling.

Caprari

Caprari							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
KC+	S.Channel	65	KCM065FG+00152	2,05	1,5	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
KC+	S.Channel	65	KCM065FG+00182	2,35	1,8	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
KC+	S.Channel	65	KCM065FG+00222	2,75	2,2	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
KC+	Vortex	65	KCW065FD+00164	2,2	1,6	55	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
KC+	Vortex	80	KCW080HP+00124	2,0	1,25	75	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
KC+	Vortex	80	KCW080HP+00124	2,0	1,25	75	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
KC+	Vortex	80	KCW080HI+00164	2,5	1,6	75	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
KC+	Vortex	80	KCW080HG+00224	3,3	2,2	75	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
KC+	Vortex	80	KCW080HA+00514	6,6	5,1	75	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
KC+	Vortex	80	KCW080HT+00522	6,8	5,5	75	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
KC+	Vortex	80	KCW080LR+011022	13,1	11	75	FKV 80 92.2 T5	60171426	10,2	9,2	80
KC+	Vortex	80	KCW080LP+015022	17,8	15	75	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
KC+	Vortex	80	KCW080LP+015022	17,8	15	75	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
KC+	S.Channel	80	KCM080HG+00116	1,6	1,1	75	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	80	KCM080HD+00116	1,6	1,1	75	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	80	KCM080HA+00116	1,6	1,1	75	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	80	KCM080HG+00124	1,95	1,25	75	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	80	KCM080HD+00164	2,5	1,6	75	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
KC+	S.Channel	80	KCM080HA+00224	3,3	2,2	75	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
KC+	Vortex	100	KCW100LE+00654	8	6,5	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
KC+	Vortex	100	KCW100LC+00854	10,4	8,5	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
KC+	Vortex	100	KCW100LC+00854	10,4	8,5	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
KC+	Vortex	100	KCW100LC+00854	10,4	8,5	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
KC+	Vortex	100	KCW100LA+01124	13,5	11,2	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
KC+	S.Channel	100	KCM100HL+00116	1,6	1,1	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	100	KCM100HG+00116	1,6	1,1	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	100	KCM100HD+00186	2,6	1,8	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	100	KCM100HA+00186	2,6	1,8	80	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
KC+	S.Channel	100	KCM100HL+00224	3,3	2,2	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
KC+	S.Channel	100	KCM100HG+00274	3,7	2,7	80	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
KC+	S.Channel	100	KCM100HD+00354	4,7	3,5	80	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
KC+	S.Channel	100	KCM100HA+00514	6,6	5,1	80	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
KC+	S.Channel	150	KCM150LG+00406	5,1	4	100	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
KC+	S.Channel	150	KCM150LD+00406	5,1	4	100	FKC 150 30.4 T5	60177074	3,7	3,0	100
KC+	S.Channel	150	KCM150LA+00406	5,1	4	100	FKC 150 40.4 T5	60176875	4,5	4,0	100
KC+	S.Channel	150	KCM150LG+00654	8,0	6,5	100	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
KC+	S.Channel	150	KCM150LD+00854	10,4	8,5	100	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: in caso di sostituzione di un'installazione fissa su dispositivo Caprari al momento non è disponibile un accessorio di accoppiamento e si dovrà provvedere alla sostituzione dell'intero dispositivo.

Adaptors: *if it is a replacement in an existing Caprari fixed installation at the moment there isn't an adaptor flange. The coupling system must be changed with a FK coupling system.*

Xylem / Lowara

Xylem / Lowara							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
GLV	Vortex	65	GLV 65-20-253	2,5	2,0	65	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
GLV	Vortex	65	GLV 65-24-253	3,2	2,4	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
GLV	Vortex	65	GLV 65-32-253	3,8	3,2	65	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
GLV	Vortex	65	GLV 65-42-253	5,3	4,2	65	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
GLS	S.Channel	65	GLS 65-20-253	2,4	2	48	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
GLS	S.Channel	65	GLS 65-24-253	3,2	2,4	48	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
GLS	S.Channel	65	GLS 65-32-253	3,9	3,2	26	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3	50
GLV	Vortex	80	GLV 80-42-253	5,3	4,2	65	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
GLV	Vortex	80	GLV 80-59-253	6,9	5,9	65	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
GLV	Vortex	80	GLV 80-74-253	8,7	7,4	65	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80
GLV	Vortex	100	GLV 100-59-453	7	5,9	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
GLV	Vortex	100	GLV 100-59-453	7	5,9	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
GLS	Channels	100	GLS 100-24-453	2,8	2,4	39	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
GLS	Channels	100	GLS 100-31-453	3,7	3,1	39	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
GLS	Channels	100	GLS 100-45-453	5,3	4,5	39	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
GLS	Channels	100	GLS 100-59-453	7,0	5,9	39	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: in caso di sostituzione di un'installazione fissa su dispositivo LOWARA, consultate il servizio clienti DAB per la verifica del corretto accoppiamento.

Adaptors: *if it is a replacement in an existing LOWARA fixed installation contact the DAB customer service to verify the correct coupling.*

HOMA

HOMA							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
TP50	Vortex	65	TP50V17/2W	1,6	1,2	65	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
TP50	Vortex	65	TP50V17/2D	1,6	1,2	65	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
TP50	Vortex	65	TP50V26/2D	2,6	2,1	50	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
TP50	Vortex	65	TP50V40/2D	4	3,4	50	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
TP50	Vortex	65	TP50V13/4D	1,3	1	50	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
TP 70	Vortex	80	V15/4D	1,4	1,1	70	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
TP 70	Vortex	80	V31/2D	3,0	2,6	70	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
TP 70	Vortex	80	V36/2D	3,5	2,9	70	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
TP 70	Vortex	80	V50/2D	5,2	4,4	70	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
TP 70	Vortex	80	V50/2HD	5,2	4,4	70	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
V13__2P	Vortex	80	V1332-T62	7,5	6,4	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
V13__2P	Vortex	80	V1333-T62	7,5	6,4	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
V13__2P	Vortex	80	V1334-T62	7,5	6,4	80	FKV 80 60.2 T5	60171425	6,9	6	80

HOMA							DAB FK				
Range	Girante Impeller	DN	Modello Model	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling	Modello Model	codice code	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero Solid Handling
V13__2P	Vortex	80	V1335-T72	11,0	9,5	80	FKV 80 75.2 T5	60170434	8,3	7,5	80
V13__2P	Vortex	80	V1337-T72	11,0	9,5	80	FKV 80 92.2 T5	60171426	10,2	9,2	80
V13__2P	Vortex	80	V1339-T82	13,0	11,5	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
V13__2P	Vortex	80	V1342-P102	22,0	19,6	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
V13__4P	Vortex	80	V1334-C24	1,7	1,3	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
V13__4P	Vortex	80	V1336-C24	1,7	1,3	80	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
V13__4P	Vortex	80	V1344-D44	3,4	2,6	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
V13__4P	Vortex	80	V1346-D44	3,4	2,6	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
V13__4P	Vortex	80	VX1345-T44	4,4	3,7	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
V13__4P	Vortex	80	VX1345-T54	5,9	5	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
V13__4P	Vortex	80	VX1346-T54	5,9	5	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
V13__4P	Vortex	80	VX1346-T64	7,7	6,5	80	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
TP53	Vortex	80	TP53V17/2W	1,6	1,2	65	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
TP53	Vortex	80	TP53V17/2D	1,6	1,2	65	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
TP53	Vortex	80	TP53V26/2D	2,6	2,1	50	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
TP53	Vortex	80	TP53V40/2D	4,0	3,4	50	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
TP53	Vortex	80	TP53V13/4D	1,3	1	50	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
TP 70	S.Channel	80	M26/4D	2,5	1,9	70	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
TP 70	S.Channel	80	M32/4D	3,0	2,4	70	FKC 80 30.4 T5	60176871	3,6	3,0	80
V23__2P	Vortex	100	V2332-T62	7,5	6,4	80	FKV 80 40.4 T5*	60171445	4,5	4	80
V23__2P	Vortex	100	V2333-T62	7,5	6,4	80	FKV 80 40.4 T5*	60171445	4,5	4	80
V23__2P	Vortex	100	V2334-T62	7,5	6,4	80	FKV 80 60.2 T5*	60171425	6,9	6	80
V23__2P	Vortex	100	V2335-T72	11,0	9,5	80	FKV 80 75.2 T5*	60170434	8,3	7,5	80
V23__2P	Vortex	100	V2337-T72	11,0	9,5	80	FKV 80 92.2 T5*	60171426	10,2	9,2	80
V23__2P	Vortex	100	V2339-T82	13,0	11,5	80	FKV 80 110.2 T5*	60170429	12,1	11	80
V23__4P	Vortex	100	V2334-C24	1,7	1,3	80	FKV 80 11.4 T5*	60171443	1,3	1,1	80
V23__4P	Vortex	100	V2336-C24	1,7	1,3	80	FKV 80 11.4 T5*	60171443	1,3	1,1	80
V23__4P	Vortex	100	V2344-D44	3,4	2,6	80	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
V23__4P	Vortex	100	V2346-D44	3,4	2,6	80	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
V23__4P	Vortex	100	VX2345-T44	4,4	3,7	80	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
V23__4P	Vortex	100	VX2345-T54	5,9	5	80	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
V23__4P	Vortex	100	VX2346-T64	7,7	6,5	80	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
MX24	S.Channel	100	MX2432-T34	3,4	2,9	100	FKC 100 15.4 T5	60176859	1,8	1,5	80
MX24	S.Channel	100	MX2436-T34	3,4	2,9	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
MX24	S.Channel	100	MX2438-T34	3,4	2,9	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
MX24	S.Channel	100	MX2438-T44	4,4	3,7	100	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
MX24	S.Channel	100	MX2444-T54	5,9	5	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MX24	S.Channel	100	MX2446-T54	5,9	5	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MX24	S.Channel	100	MX2448-T64	7,7	6,5	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MX24	S.Channel	100	MX2452-P74	10,0	8,5	100	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100

* Attenzione, la pompa proposta ha un diametro di mandata diverso, nella sostituzione considerare l'accessorio di accoppiamento corretto.

* Please note the pump suggested has a different outlet DN, in the replacement be careful to select the correct adaptor.

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

EBARA

EBARA							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
DVS	Vortex	65	65DVS52.2	-	2,2	41	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
DVS	Vortex	65	65DVS53.7	-	3,7	41	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4	65
DMLVF	Vortex	65	65DMLVF51.9M	-	1,9	65	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
DRD	Channels	65	65DRD53.1T2CG		3,1	50	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
DRD	Channels	65	65DRD53.6T2BG		3,6	50	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3	50
DVS	Vortex	80	80DVS51.5	-	1,5	33	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
DVS	Vortex	80	80DVS52.2	-	2,2	41	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
DVS	Vortex	80	80DVS53.7	-	3,7	41	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
DMLV	Vortex	80	80DMLV52.2	-	2,2	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
DMLV	Vortex	80	80DMLV53.7	-	3,7	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
DMLVF	Vortex	80	80DMLVF54.6	-	4,6	64	FKV 80 40.4 T5	60171445	4,5	4	80
DMLVF	Vortex	80	80DMLVF518.2(225)	-	18,2	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
DMLVF	Vortex	80	80DMLVF518.2(188)	-	18,2	80	FKV 80 110.2 T5	60170429	12,1	11	80
DL	vortex	80	80DLC555	-	5,5	-	FKC 80 75.4 T5	60176855	8,1	7,5	80
DML	S.channel	80	80DML52.2	-	2,2	76	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
DML	S.channel	80	80DML53.7	-	3,7	76	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
DL	S.channel	80	80DL52.2	-	2,2	-	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
DL	S.channel	80	80DL53.7	-	3,7	-	FKC 80 40.4 T5	60176872	4,7	4,0	80
DMLVF	Vortex	100	100DMLVF55.2	-	5,2	80	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
DMLV	Vortex	100	100DMLV55.5	-	5,5	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
DMLV	Vortex	100	100DMLV57.5	-	7,5	100	FKV 100 75.4 T5	60170428	8,3	7,5	100
DML	S.Channel	100	100DML53,7	-	3,7	-	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
DML	S.Channel	100	100DML55,5	-	5,5	-	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
DML	S.Channel	100	100DML57,5	-	7,5	-	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
DL	Channels	100	100DL53,7	-	3,7	-	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
DL	Channels	100	100DLB55,5	-	5,5	-	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
DL	Channels	100	100DLC55,5	-	5,5	-	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
DRD	Channels	100	100DRD54.6	-	4,6	-	FKC 100 40.4 T5	60176874	4,4	4,0	100
DRD	Channels	100	100DRD57.1	-	7,1	-	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
DRD	Channels	100	100DRD57.5	-	7,5	-	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
DRD	Channels	100	100DRD510T4FG	-	10	-	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
DRD	Channels	100	100DRD510T4AG	-	10	-	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100
DRD	Channels	150	150DRD5 8 T6 BG	-	8	-	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
DRD	Channels	150	150DRD5 12 T6 AG	-	12	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
DRD	Channels	150	150DRD5 14 T6 BG	-	14	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100
DML	S.Channel	150	150DML5 5.5	-	5.5	-	FKC 150 55.4 T5	60176852	6,0	5,5	100
DML	S.Channel	150	150DML5 7.5	-	7.5	-	FKC 150 75.4 T5	60176853	8,4	7,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.

Adattatori: in caso di sostituzione di un'installazione fissa su dispositivo KSB, consultate il servizio clienti DAB per la verifica del corretto accoppiamento.

Adaptors: *if it is a replacement in an existing KSB fixed installation contact the DAB customer service to verify the correct coupling.*

JUNG

JUNG							DAB FK				
Range	Girante <i>Impeller</i>	DN	Modello <i>Model</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>	Modello <i>Model</i>	codice <i>code</i>	P1 [kW]	P2 [kW]	Pass. Libero <i>Solid Handling</i>
MultiFree	Vortex	65	UAF 25/2 AW	2,9	2,3	65	FKV 65 30.2 T5	60170389	3,3	3	65
MultiFree	Vortex	65	UAF 35/2 AW	4,1	3,34	65	FKV 65 40.2 T5	60171423	4,6	4	65
MultiStream	S.Channel	65	UAK 10/2 A1	1.30	1.10	40	FKV 65 11.4 T5	60172586	1,3	1,1	55
MultiStream	S.Channel	65	UAK 15/2 A1	1.80	1.50	40	FKV 65 22.2 T5	60171422	2,5	2,2	65
MultiStream	S.Channel	65	UAK 25/2 A2	2.60	2.10	40	FKC 65 22.2 T5	60176795	2,6	2,2	50
MultiStream	S.Channel	65	UAK 35/2 A2	3.70	3.04	40	FKC 65 30.2 T5	60176857	3,4	3	50
MultiFree	Vortex	80	25/2 BW1	3,3	2,55	80	FKV 80 22.4 T5	60170418	2,5	2,2	80
MultiFree	Vortex	80	35/2 BW1	4,8	3,95	80	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
MultiFree	Vortex	80	15/4 BW1	2,2	1,7	80	FKV 80 15.4 T5	60171444	1,8	1,5	80
MultiFree	Vortex	80	25/4 BW1	2,8	2,1	80	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
MultiFree	Vortex	80	35/4 BW1	4,2	3,2	80	FKV 80 40.2 T5	60171424	4,6	4	80
MultiStream	S.Channel	80	UAK 10/4 B1	1,0	0,73	70	FKV 80 11.4 T5	60171443	1,3	1,1	80
MultiStream	S.Channel	80	UAK 15/4 B3	1,8	1,4	70	FKC 80 15.4 T5	60176796	1,8	1,5	80
MultiStream	S.Channel	80	UAK 25/4 B4	2,7	2,04	70	FKC 80 22.4 T5	60176858	2,6	2,2	80
MultiStream	S.Channel	80	UAK 35/4 B4	3,5	2,65	70	FKC 80 30.4 T5	60176871	3,6	3,0	80
MultiFree	Vortex	100	35/4 VW1	4,2	3,2	100	FKV 100 30.4 T5	60171446	3,5	3	100
MultiFree	Vortex	100	55/4 CW2	5,8	4,65	100	FKV 100 40.4 T5	60171447	4,5	4	100
MultiFree	Vortex	100	75/4 CW2	7,2	5,9	100	FKV 100 55.4 T5	60171448	6,2	5,5	100
MultiStream	S.Channel	100	55/4 B6	5,8	4,65	70	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MultiStream	S.Channel	100	75/4 B6	7,2	5,9	70	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MultiStream	S.Channel	100	25/4 C1	2,4	1,9	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
MultiStream	S.Channel	100	35/4 C1	3,5	2,65	100	FKC 100 22.4 T5	60176860	2,6	2,2	80
MultiStream	S.Channel	100	55/4 C5	5,8	4,65	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MultiStream	S.Channel	100	75/4 C5	7,2	5,9	100	FKC 100 55.4 T5	60176850	6,1	5,5	100
MultiStream	S.Channel	100	100/4 C5	9,5	7,94	100	FKC 100 75.4 T5	60176851	8,4	7,5	100

Note: S.Channel = Monocale / Channels = Bicanale o Tricanale
Attenzione, se la sostituzione o la comparazione è effettuata su un punto di lavoro preciso si consiglia di verificare le prestazioni della pompa selezionata.

If the replacement or the comparison need a precise duty point it is suggested to double check the performance of the pump selected.